



特集 DTMへの招待 Z-MUSIC用プリプロセッサ ZPP.X/LIVE in 5周年記念Special 新製品紹介 X68000用CD-ROMドライブ/SX-WINDOW開発キット Small-C用横スクロールシューティングゲーム SLENDER HUL









"感性"咲かせるワー

POWER WORKSTATION

インテリジェントなパフォーマンスを誇るX68000 Compact XVIと 多彩にラインアップされたペリフェラル。感性を刺激するクリエイティブな ワークステーション環境が自在に構築できます。


- ・パーソナルワークステーション(2HD3.5インチFDDタイプ・本体+キーボード+マウス)CZ-674C-H(グレー) 標準価格298,000円(税別)
- 15型カラーディスプレイテレビ
- CZ-614D-TN(チタンプラック) ・-BK(ブラック) 標準価格135,000円(税別) ■ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブルCZ-6CRI 標準価格4,500円(税別) ■ディスプレイテレビ/CZ-6TU用TVコントロールケーブルCZ-6CTI 標準価格5,500円(税別)
- ●80MB内蔵用ハードディスクドライブ CZ-68HA近日発売
- ●5.25インチ増設用フロッピーディスクドライブ
 - CZ-6FD5 標準価格99,800円(税別・接続ケーブル同梱)
- 光磁気ディスクユニット
- CZ-6MO1 標準価格450,000円(税別)
- ■SOSI変換ケーブルCZ-6CS1 標準価格12,000円(税別)
- 2MB增設RAMボー
- CZ-6BE2D 標準価格54,800円(税別·取り付け費別)
- ■2MB増設RAMCZ-6BE2B 標準価格54,800円(税別・取り付け費別)×2 ■数値演算プロセッサCZ-6BP2 標準価格45,800円(税別・取り付け費別)
- 48ドット熱転写カラー漢字プリンタ
- CZ-8PC5-BK(ブラック) 標準価格96,800円(税別)
- MIDIボード
- CZ-6BM1A 標準価格 26,800円(税別)
- ●インテリジェントコントローラ
- CZ-8NJ2 標準価格23,800円(税別)



新登場

X68000 Compact用内蔵ハードディスクドライブパック

CZ-68HA …近日発売!!





GRAPHIC WORKSTATION

- ソナルワークステーション(2HD3.5インチFDDタイプ・本体+キーボード+マウス) CZ-674C-H(グレー) 標準価格298,000円(税別)
- ●21型カラーディスプレイ CU-21HD 標準価格148,000円(税別)
- ●80MB内蔵用ハードディスクドライブ CZ-68 HA 近日発売
- 光磁気ディスクユニット CZ-6MO1 標準価格 450,000円(税別)
- ■SCSI変換ケーブルCZ-6CS1 標準価格12,000円(税別)
- 2MB 増設RAMボード CZ-6BE2D 標準価格54,800円(税別・取り付け費別) ■2MB增設RAMCZ-6BE2B 標準価格 54,800円(税別・取り付け費別)×2 ■数値演算プロセッサCZ-6BP2 標準価格45,800円(税別・取り付け費別)
- CZ-8NS1 標準価格188,000円(税別)
- ■スキャナ用パラレルボードCZ-6BN1 標準価格29,800円(税別)



STANDARD WORKSTATION

- パーソナルワークステーション (2HD3,5インチFDDタイプ・本体+キーボード+マウス)**CZ-674C-H**(グレー) 標準価格**298,000**円(税別)
- ●14型カラーディスプレイCZ-608D-H(グレー) 標準価格94,800円(税別)
- ●5.25インチ増設用フロッピーディスクドライブCZ-6FD5 標準価格99.800円(税別・接続ケーブル同梱)



TFT COLOR LCD WORKSTATION

- (2HD3.5インチFDDタイプ・本体+キーボード+マウス) CZ-674C-H(グレー) 標準価格298,000円(税別)
- 10.4型カラー液晶ディスプレイLC-10C1-H(グレー) 標準価格598,000円(税別)
- ■接続ケーブルAN-1515X 標準価格4,200円(税別)
- ※カラー液晶ディスプレイを接続してご使用の場合、SX-WINDOW上のアプリケーション利用に限定されます。



- ◆大容量80MBのハードディスクドライブが、CZ-674Cのコンパクト な本体に内蔵可能。君のX68000 Compactがパワーアップ!
- ■買ってすぐに使える、「SCSIドライバー&フォーマットソフト」「取り付 け用インターフェイス」同梱。

●お問い合わせは…

***//ャー7/**。株式会社

電子機器事業本部システム機器営業部 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号☎(06)621-1221(大代表) 電子機器事業本部AVCシステム事業推進室 〒162 東京都新宿区市谷八幡町8番地☎(03)3260-1161(大代表)



X 68000用CD-ROMドライブ




DōGA・CGアニメーション



ボピュラスI



Jーディングカンパ^ニー



AFTER REVIEW



(大) のショートプロぱーてい

C O N T

●特集

75 DTMへの招待

76	_{概論} MIDIをめぐる環境'92	中野修一
78	拡張された内蔵音源を使う Z-MUSICとPCM8	西川善司
80	Z-MUSICによる ローランド音源の基礎知識	瀧康史
83	市販アブリケーションを使う MUSIC PRO-68K[MIDI]と仲よくなろう	高橋哲史
86	Z-MUSIC用MMLデータブリブロセッサ ZPP.X	岡本正和
98	_{att} Z-MUSICでバビンチョ(ゲーム応用編)	西川善司
•力:	5一紹介	
65	OhIX Graphic Gallery DOGA CGアニメーション講座	
68	OhlX reader's ぎゃらりぃ 暑中見舞いだ!	
69	^{試用レポート} X68000用CD-ROMドライブを使う	紀尾井誠
OTH	HE SOFTOUCH	
18	SOFTWARE INFORMATION 新作ソフトウェア/TOP10	
20	TREND ANALYSIS	
22 26 28 30	GAME REVIEW ポピュラスII リーディングカンパニー ネクタリス サークII	丹 明彦 浦川博之 影山裕昭 瀧 康史
32	AFTER REVIEW SIONII	

〈スタッフ〉

●編集長/前田 徹 ●副編集長/植木章夫 ●編集/浅井研二 山田純二 豊浦史子 ●協力/有田隆也中森 章 林 一樹 吉田幸一 華門真人 吉田賢司 影山裕昭 大和 哲 村田敏幸 丹 明彦 三沢和彦 長沢淳博 宮島 靖 金子俊一 浦川博之 石上遠也 柴田 淳 御木徳高 ●カメラ/杉山和美 ●イラスト/永沢しげる 山田晴久 寺尾響子 ●アートディレクター/島村勝頼 ●レイアウト/元木昌子ADGREEN ●校正/グループごじら



表紙絵:須藤 牧人

AI


E	N	2						
●シ!	リーズ全機種共通システム	Hotel R						
121	THE SENTINEL							
122	実践Small-C講座(6) SLENDER HUL	柴田 淳						
●読み	●読みもの							
136	X-OVER NIGHT 第27話 パソコンドリームは終わった	高原秀己						
●連	は/紹介/講座/プログラム							
34	概要紹介 SX-WINDOW開発キット	中野修一						
36	(大)のショートプロばーてい その87 BATKEY.XとSLOT.BAS	大和 哲						
38	DōGA CGアニメーション講座 ver.2.50 (第2回) 打倒TORNADOへの第一歩(中編)	かまたゆたか						
45	大人のためのX68000 [第24回] メモリ食い食いウラ画面	荻窪 圭						
	Ohix Live SPECIAL 美少女戦士セーラームーン (X1・MIDIシーケンサ用)	蓮沼 勝						
	笑顔を探して(X68000・Z-MUSIC+ZPP用)	岡本正和						
49	ドランゴンセイバー・エンディング(X68000・Z-MUSIC用)	西本英樹						
	Weapon·Shop (X68000·Z-MUSIC用)	矢部雅敏						
	TERROR FOR SALE (X68000 · Z-MUSIC+PCM8用)	進藤慶到						
60	ハードウェア工作入門(28)コンピュータアーキテクチャ編加算器回路の工作実習	三沢和彦						
66	響子 in CG わ~るど [第17回] キャラクタ	寺尾響子						
111	よいこのSX-WINDOW講座 (第10回) スクロールバーに挑戦	中森 章						
134	ANOTHER CG WORLD	寺尾響子						
137	吾輩はX68000である [第17回] マウスで簡易アニメーション	泉 大介						
141	X68000マシン語プログラミング Chapter_24 ₁₁ 大きな数の話	村田敏幸						
153	マシン語カクテル in Z80's Bar 第36回 お城と流れ星(その3)	金子俊一						
157	Creative Computer Music入門 (13) ボーカルのかわりに・・・・・・	瀧康史						
	ペンギン情報コーナー162 FILES OhIX164 OhIX質問箱166 STUDIO X168							
	編集室から/DRIVE ON/ごめんなさいのコーナー/SHIFT BREAK/microOdyssey1	72						

1992 OCT. **10**

UNIXはAT&TBELL LABORATORESのOS名です。
Machはカーネギーメロン大学のOS名です。
CP/M、P-CPM、CP/Mplus、CP/M-86 CP/M-68K、CP/M-8000、DR-DOSはデジタルリサーチ
OS/2はIBM
MS-DOS, MS-OS/2、XENIX、MACRO80、MS C、MS-WindowsはMICROSOFT
MSX-DOSはアスキー
OS-9、OS-9/68000、OS-9000、MW CはMICROWARE
UCSD p-systemはカリフォルニア大学理事会
TURBO PASCAL、TURBO C、SIDEKICKはBOLAND INTER
NATIONAL
LSI CはLSI JAPAN
HUBASICはハドソンソフト
の商標です。その他、プログラム名、CPUは一般に各メーカーの登録商標です。本文中では"TM"、"ド"マークは明記していません。
本誌に掲載されたプログラムの著作権はプログラム
本誌に掲載されたプログラムの著作権はプログラム
れたもの以外、個人で使用するほかの無断複製は禁じられています。

■広告目次	
アイビット電子182(下)	
アクセス184	
アプライド・・・・・・180	
エグザクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
計測技研181	
J & P······表3	
シャープ表2・表4・1・4-9	
九十九電機15	
パソコンプラザオクト178・179	
ビクター音楽産業10	
P & A·····12•13	
マイクロウェアシステムズ182(上)	
マイコンショップ川口177	
満開製作所176	
ラインシステム183(上)	

SHARP



X68000 CompactXVI

NEWS

Opinion 1

(ハードディスクが使いたい。

Compact専用の内蔵ハードディスクが登場します。 SCSI仕様の80MB。場所を取らずに高速・大容量ファイル環境を実現します。

■内蔵用ハードディスクドライブ(CZ-674C専用)

CZ-68HA近日発売 **取りつけに関してはシャープお客様ご相談窓口にてご相談ください(取りつけ費別)。

さらに大容量をお望みの場合、外付け用のSCSI端子で一般のSCSIハードディスクも接続可能。フルピッチ SCSI端子とハーフピッチSCSI端子を接続するための SCSI変換ケーブルも用意しています。


■SCSI変換ケーブル CZ-6CS1……標準価格12,000円(税別)



Opinion 2

(従来のソフト資産を活かしたい。)

これについても、Compact専用の外付け5インチフロッピーディスクユニットを用意していますから、従来の68シリーズの資産を有効活用できます。3.5インチと5インチの間でのデータのやりとりも可能。また、CZ-674C及びCZ-6FD5のスイッチ設定を変えれば、5インチソフトからの起動が可能になり、市販ソフトなどそのまま使えます。



■増設用5インチ・フロッピーディスク・ユニット(CZ-674C専用)CZ-6FD5 ······標準価格99,800円(税別)

Opinion 3

(ディスプレイテレビを接続したい。)

Compactは、従来のシリーズと比べ体積比44%と小さいため、コネクタの形状も異なっていますが、このケーブルを使用することにより、ディスプレイテレビやRGBシステムチューナーを利用できます。



- ■15型カラーディスプレイテレビ(スピーカー・チルトスタンド同梱) CZ-614D-TN……標準価格135,000円(税別)
- ■ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブルCZ-6CR1・・・・・・・標準価格 4,500円(税別)
- ■ディスプレイテレビ/CZ-6TU用テレビコントロールケーブルCZ-6CT1……標準価格 5,500円(税別)

パーソナルワークステーション X68000 Compact XVIについての ご意見、ご要望にお応えします。

Opinion 4

メモリ環境をパワーアップしたい。)

Compactは2MBのメイ ンメモリを標準装備してい ますが、本体内で最大8 MBまで拡張できます。

	容量	周辺機器
標準	2MB	
	4MB	CZ-6BE2D
拡張	6МВ	CZ-6BE2B
	8MB	CZ-6BE2B×2

- ■2MB増設RAMボード CZ-6BE2D 標準価格54,800円(税別)
- CZ-6BE2B 標準価格54.800円(税別) ■2MB増設RAM

※取りつけに関してはシャープお客様ご相談窓口にてご相談ください(取りつけ費別)。


Opinion 5

液晶ディスプレイと SX-WINDOWの関係は?

液晶ディスプレイ(LC-10C1-H標準価格598,000円・税別)の解像 度は640×480ドット。Compactでは、従来のX68000シリーズの画 面モードにこの画面モードをプラス。解像度の制約を受けないウィン ドウ環境ならではの機能です。このようにSX-WINDOW環境の確 立により、ハードウェアに依存しない快適な操作環境が実現します。

SX-WINDOWの実画面エリア 1024×1024ドット SX-WINDOWの通常表示エリア 768× 512Fyh

SX-WINDOW上での 液晶ディスプレイの表示エリア 640× 480ドット





Opinion 6

(数値演算プロセッサはほんとに速い?)


ご存じのようにMPU68000自体は複雑な計算(浮動小数点演算) を単純な計算の組み合わせで行っています。X68000シリーズに装 備されている浮動小数点演算パッケージ「FLOAT2.X」は、よく使 う単純な組み合わせをまとめたもの。数値演算プロセッサは、いわばこ のパッケージの機能を、ハードウェアで高速に実現し、MPUの負 担を軽くするものです。アプリケーションプログラムの中には浮動小数 点演算を必要としないものもあるため、すべてのプログラムが高速にな るわけではありませんが、レイトレーシングなど大量の実数演算を 必要とするソフトウェアの場合、飛躍的な実行速度の向上が期 待できます。

- ■数値演算プロセッサ CZ-6BP2 標準価格 45,800円(税別)
- *数値演算プロセッサはOZ-6BE2D上に装着します。
 *取りつけに関してはシャープお客様ご相談窓口にてご相談ください(取りつけ費別)。



PERSONAL WORKSTATION · X VI


2HD3.5インチFDDタイプ CZ-674C-H(グレー)標準価格298,000円(税別) 14型カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm) CZ-608D-H(グレー)標準価格94,800円(税別)



黒の統一美。

画像処理のベストマッチングシステム for X68000。





INPUT

X68000用パラレルインタフェースを標準装備した 高速コンパクト型イメージスキャナ。

カラーイメージスキャナ JX-220X ·····標準価格168,000円(税別)

●A4サイズの原稿を約50秒※1で高速読み取り●CCDセンサー採用。さらに中間調処 理でシャープでリアルな画像を再現●ディザパターン指定機能*2や濃度補正機能*2 など高度な画像処理機能で緻密な読み取りが可能●解像度200ドット/インチ(約7.9 ドット/mm)。ズーム機能で1%きざみの拡大、縮小も可能●色ずれの少ない線順次(1 走査)読み取り●X68000シリーズ用「スキャナツール」ソフトを標準装備●プリンタと直

接接続することによりダイレクトプリント※3が可能●RS-232C インタフェース/X68000シリーズ用専用

- パラレルインタフェースを標準装備。 ※1: A4、2値出力、コンピュータへの実転送時間 ※2: 表記機能はJX-220X本体使用であり、付属ユ
- -ティリティ使用時は異なります。 ※3: 別売のパラレルインタフェースケーブル(JX-22PC標準価格12,000円(税別)が必要です。



DUTPUT

3種類の制御コマンドモードを搭載。

質感も鮮やかに再現する高品位カラーイメージジェット。

カラーイメージジェット IO-735X-B · · · · 標準価格248,000円(税別)

●シャープ独自のIOシリーズコマンド(Gモード)に加え、NM-9900モード(Nモード)、 ESC/P24-84C準拠モード(Pモード)をサポート。一般文書の作成から、各種デザイン、 建築用パースなどのCAD分野に対応●発色性に優れた普通紙対応の新黒インキ採 用。専用紙はもちろんオフィスでよく使われる普通紙にも鮮明カラー印字・プリントバッフ

ァメモリ(128KB)の内蔵で、ホストコンピュータの拘束時間 を軽減●48/ズル(各色12/ズル)採用の高速印字。A4-

1ページを*約90秒でプリント(データ受信時間除

く) ●ビジネス用途に適したB4横用紙幅

対応●OHPフィルム(専用)にも鮮明プ

リント・ノンインパクト方式ならではの静

粛印字●インキ補充は簡単、経済的

なカートリッジ方式 ※261×174mm領域







IO-735X-B 対応アプリケーション

●SX-WINDOW対応ペイントツール

Easypaint Sx68K

CZ-263GW 標準価格12,800円(税別) ● WYSIWYGを実現、ドローグラフィックソフト

CANVAS PRO-60K

CZ-249GS 標準価格29,800円(税別)

オリジナリティを活かせるポップアップツール

NEW Printshop PRO-60K ver2.0 CZ-221HS 標準価格20,000円(税別)

●マルチワープロ PRO-60K

Multiword

CZ-225BS 標準価格32,000円(税別)

● 高速カード型リレーショナルデータベース

CARD PRO-60K ver2.0

CZ-253BS 標準価格29,800円(税別)

●パソコン通信もできるメモリ常駐型ソフト


Teleportion PRO-60K

CZ-258BS 標準価格22,800円(税別)

●これからの高速通信をサポート

Communication PRO-68K ver2.0 CZ-257CS 標準価格19,800円(税別)

SHARP





X 68000

PERSONAL WORKSTATION·XVI

Compact

本体+キーボード+マウス 2HD3.5インチFDDタイプ CZ-674C-H(グレー) 標準価格298,000円(税別)

14型カラーディスプレイ(ドットビッチ0.28mm) CZ-608D-H(グレー) 標準価格94,800円(税別)



- ●5.25インチ増設用 フロッピーディスクドライブ CZ-6FD5 標準価格 99,800円・税別 (接続ケーブル同梱)
- ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブル CZ-6CR1 標準価格4,500円・税別
- ディスプレイテレビ/CZ-6TU用テレビコントロールケーブル CZ-6CT1 標準価格5,500円・税別
- SCSI変換ケーブル CZ-6CS1 標準価格12,000円・税別

待望のSX-WINDOW

開発支援ツール、登場。


NEW

Sx-68K


SX-WINDOW 開発キット

CZ-288LWD 9月発売予定

SX-WINDOW用のソフト開発に必要な開発 ツールやサンプルプログラムを装備。プログラム の編集、リソースの作成、コンパイル、デバッグと いった一連の作業をSX-WINDOW上で効率 よく実行できます。初めてSX-WINDOW用のプ ログラムに挑戦する人にも、簡単に基本機能の 理解ができる33種のサンプルプログラム付き。ま た各マネージャ解説と関数リファレンスの詳細な マニュアルも装備しています。







キット構成

■開発ツール

●SXデバッガ

SX-WINDOW上で複数のプログラムを同時にデバッグ することができるソースコードデバッガ。

リソースエディタ

SX-WINDOW上のリソースをリソースタイプごとの編集ウィンドウでビジュアルに作成・編集が可能。

・リソースリンカ

Cコンパイラやアセンブラで作成したリソースデータファイル (オブジェクトファイル)をリンクしてリソースファイルを作成。

サンプルメイク

サンプルプログラムのコンパイル作業をSX-WINDOW上から、XC ver2のMAKE. Xを呼び出して、自動実行する簡易メイクユーティリティ。

■サンプルプログラム

● 基礎編(23種)

各マネージャの基本的な機能のみを用いた基本動作の理解。

●応用編(4種)

基礎編での基本機能を応用した簡単なアプリケーション の作成。

実用編(6種)

基礎/応用編での機能を駆使した、実用的なアプリケーションの作成。

■その他のファイル

●インクルードファイル

Cコンパイラとアセンプラ用の関数定義、データ定義ファイル。

ライブラリファイル

Cコンパイラ用の関数ライブラリ。

マニュアル

● ユーザーズマニュアル ● プログラ マーズマニュアル ● ファンクションリ ファレンス ● ライブラリリファレンス



● アウトラインフォント対応、ひらかれたウィンドウ環境。

-WINDOWver2.0

CZ-287SS 標準価格12,800円(税別)

フォントマネージャを装備して待望のアウトラインフォントに対応。 画面スクロール機能により、表示画面よりワイドなデスクトップ

空間を駆使。アプリケーシ ョンのハンドリングに便利 なシンボルトレイやアイコン メンテ、パターンエディタな





● 多彩なサウンドクリエイトを実現するFM音源サウンドエディタ。

SOUND SX-68K

CZ-275MWD 標準価格15,800円(税別)

他のミュージックソフトで演奏中の音色を、簡単に作成・変更 ができるマルチタスク機能、またエディット、イメージ、ウェーブの

3つの編集/確認モードを 装備。作成中の音色も50 曲の自動演奏でリアルタ イムに確認、編集できます。 まさにミキサー感覚で音創 りが楽しめるツールです。



▼ルチタスク機能をはじめ、通信環境がさらに充実。

Communication 5x-68K

CZ-272CWD 9月発売予定

通信環境をさらに高めたウィンドウ対応の通信ソフトです。マル チタスク機能により他のアプリケーションソフトを実行中でも簡

単に通信が可能。また、ホ スト局をクリックするだけの 自動ログイン機能、初心 者にも簡単なプログラム機 能、最新モデム(20種類) もフルサポートしています。



ウィンドウ対応グラフィックツール。

Easypaint Sx-68K

CZ-263GWD 標準価格12,800円(税別)

マウスによる簡単操作、65,536色中16色の多彩な表現、クリ エイティブマインドに応えるウィンドウ対応ペイントツールです。

同時に複数のウィンドウを 開いて編集でき、各ウィンド ウ間でのデータ交換もで きます。




※SX-WINDOW対応ソフトの動作には、メインメモリ2MBおよびSX-WINDOW ver1.1以上が必要です。

充実のPROシリース

ビジネスグラフチャート

PRO-68K


CZ-267BSD 標準価格38,000円(税別) 各種データベースで作成したデータをもとに、多 彩なグラフが作成できます。3次元表示やグラフ の複合機能も装備。データはMultiword.Press Conductor PRO-68Kに取り込むこともできます。



グラフィック機能搭載の本格派ワープロ

Multiword ver 11

CZ-225BSD 標準価格32,000円(税別)



● 各種ドライバ、ライブラリを追加

COMPILER PRO-68K

CZ-285LSD 標準価格44,800円(税別)



※有償バージョンアップ対応中。

簡単操作の統合型表計算ソフト

BUSINESS PRO-60K Popular

CZ-286BSD 標準価格28,000円(税別)



● 各種エディタ装備のレイアウトソフト

PressConductor PRO-60K

CZ-266BSD 標準価格28,000円(税別)



※以上のPROシリーズのソフトの動作にはメインメモリ2MB必要です。

※発売予定のソフトの画面写真は実物とは異なる場合があります。



■米国生まれのそして米国で大評判を呼んだ リアルタイム・シミュレーションゲームが オリジナルより さらに バージョンアップ して登場。

- ■「源 頼朝」か「源 義経」になって平家と戦いながら日本を手中におさめろ!
- ■変化に富んだ「馬追い」「忍者戦」などの4 つのアクション・ゲームとリアルタイムの 「合戦」がゲームを盛り上げる。
- ■刻々変化する情勢に的確に反応して軍勢を 操りながらの平家を倒すか全国の城を制圧

野望が渦巻く!! 貴族の世界か武士の時代か・・・

源氏と平家の壮絶な戦い。









© 1992 VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, INC



- ■アメリカで爆発的なロボットブームを巻き起こし た話題作いよいよ登場!
- ■3Dポリゴンの採用による迫真のバトル・アクション。 ■プレイヤーが自らコックピットに乗り込みロボッ
- ■プレイヤーが自らコックビットに乗り込みロボットを操縦、リアルなロボット・シミュレーションを体験。
- ■共に戦うクルーとして41人の傭兵から最大3人までの傭兵の採用により、戦略性もゲームの重要な要素
- ■情報収集と賞金稼ぎによってグレイドの高いメックを手にいれて、150の惑星を舞台に任務を遂行。

奪われた聖杯を取り戻せ!

広大な宇宙空間に展開されるロボット・ウォーズ!



発売中! X68000対応 (5FD) ¥9,800(税別)









© 1992 Activision. All rights reserved. Battletech is registered trademarks of FASA Corporation
© 1992 Victor Musical Industries, Inc.



T.K. Gulliver スーパー・アレンジでおくる「アクアレス」全曲集だ!!
オリジナル・ロボットアクションゲーム
『アクアレス』(アレンジ3曲舎む全26曲)

好評発売中!! APCG-4023 趣2,524円 函2,600円

新潟市米山3-2-11 MKD.5ビル
な(025)247-9160代

お求めは、全国パソコン専門店で。 取扱店がない場合は、住所・氏名・ 電話番号と商品名を明記し、価格に 消費税を加算の上、当社宛に現金書 留にてお申し込み下さい

※5インチ版のみの販売になります。

「ナイアス」「アクアレス」 3.5インチ版タケルにて好評発売中!!



《業界Malの"P&Aメンテナンスサポート》

最高の保証システム ①業界最長の新品パソコン5年保証

(※モニター・プリンター3年間保証://※一部商品は除きます。) ③月々の支払いは¥1,000より

- ②中古パソコンの1年間保証 (モニター・プリンター6ヶ月間保証)
- ③初期不良交換期間3ヶ月
- (※新品商品に限らせていただきます)
- 4永久買取保証
- ⑤配達の指定OK//
- ⑥夜間配送もOK//
 - (※PM6:00~PM8:00の間※一部地域は除きます。)

便利でお得な支払いシステム

- ①翌月一括払い手数料無料(ご利用下さい。)
- ②業界№1の低金利
- ④9ヶ月先からのスキップ払いOK//
- ⑤84回までの分割、ボーナス併用OK//
- ⑥ カレッジクレジット
- ⑦ステップアップクレジット
- ®ボーナスだけで10回払いOK //
- ⑨現金一括払いOK//

(※商品・金額ご確認の上、銀行振込・現金書留にてご入金下さい。)



増設メモリー&数値演算プロセッサ》計測技研

・定価¥ 55,000 ▶特価¥ 39,800 ・定価¥ 90,000 ▶特価¥ 67,000 ・定価¥ 125,000 ▶特価¥ 92,500 ・定価¥ 160,000 ▶特価¥ 119,000 ・定価¥ 85,000 ▶特価¥ 63,000 6 PRKII-14(4M) 7 PRKII-16(6M) 8 PRKII-18(8M) 9 MC-68881RC··· · 定価¥120,000▶特価¥ 89,500 定価¥155,000▶特価¥114,500 · 定価¥190,000▶特価¥141,000 · 定価¥38,000▶特価¥ 27,000 PRKII-02(2M 5 PRKII-12(2M)

■10-735X-B

定価¥248,000 特価¥152,000

(送料・消費税込み¥157,590)

カラーイメージジェット Z's STAFF PRO 68K Ver.3.0 (ツアイト)(定価¥58,000)

¥36,500 (送料·消費稅込み¥38,110)

SX-68MII (MIDI) (サコム)定価¥19,800 特価¥13,500 (送料・消費税込み¥14,420)

■HGS-68(スキャナ (HAL研)定価¥39,800

X68000メモリボード



③2MB増設RAMボード(拡張スロット用)定価¥50,000 (送料・消費税込み¥32,239) 4 4MB 単設RAMボード (拡張スロット用) 定価 ¥88,000 (送料・消費税込み¥55,620)·····特価¥53,500



FDD(5インチ×2基)

CZ-6FD5 (シャープ)(定価¥99,800) P&A超持価!! TEL下さい。

X68000 CompactXVI/XVI/XVI-HD

※送料¥2.000、消費税別

今月の特選!// 特価品

Compact XVI さらにお安くなります。



- CZ-674C-H
- CZ-608D-H
- CZ-6FD5 (5"FDD)
- 定価¥492,600

P&A超特価**¥320,000**

(※X68000サービスゲーム全て付いています。) (モニターをCZ-606Dに変更の場合¥10,000を引いて下さい)

右記セットでお買い上げの方にもれなくブレゼント//
①ダウンタウン熱血物語(半8.800)」
はもちろん、さらにその上、人気の
④「ロードス島戦記(半9.800)」
②グラデ・ウス!!(半9.800)」
〇「ザ・ブロサッカー68(半9.800)」
〇「信長の野望武将風雲録(半9.800)」
ホ「ヒLヒ(エル)(半7.800)」
の中のいずれか2本をブレゼント //

X68000-Compact XVI ●ディスケット10枚●ジョイカード2ケブレゼント中!! さらにお安くなります。 Aセット: CZ-674C+CZ-608D ·····・定価¥392.800▶特価¥281,000 | 12回 | 24,700 | 24回 | 13,000 | 36回 | 9,000 | 48回 | 7,000 | 60回 | 5,900 X 68000-X V I ▶ セットでお買い上げの方に ● ディスケット10枚 ● ジョイカード2ケプレゼント中!!

(A)セット: CZ-634C-TN+CZ-606D-TN……定価¥447,800▶特価価格はTEL下さい。 12回 26,200 24回 13,800 36回 9,600 48回 7,500

Bセット: CZ-634C-TN+CZ-614D-TN……定価¥503,000▶特価価格はTEL下さい

| 12回 | 29,700 | 24回 | 15,700 | 36回 | 10,800 | 48回 | 8,200 | 60回 | X 68000-X V I-H D ▶セットでお買い上げの方に●ディスケット10枚●ジョイカード2ケプレゼント中.//

´A`セット: CZ-644C-TN+CZ-606D-TN……定価¥597,800▶特価価格はTEL下さい。 | 12回 | 35.700 | 24回 | 18.800 | 36回 | 13.000 | 48回 | 10.200 | 60回 | 8.600

(B)セット: CZ-644C-TN+CZ-614D-TN……定価¥653,000▶特価価格はTEL下さい。 | 12回 | 39,000 | 24回 | 20,600 | 36回 | 14,300 | 48回 | 11,200 | 60回 | 9,400 |

※上記のモニターを、CZ-606D(定価¥79,800)、CZ-604D(定価¥94,800)、CZ-607D(定価¥99,800)、CZ-605D(定価¥115,000)、 CZ-608D(定価¥94.800)、CZ-614D(定価¥135.000)、CU-21HD(定価¥148.000)に変更の場合、TEL下さい。超特価で販売致します

X68000シリーズ~P&Aスペシャルセット

(送料¥2,000・消費税別)

1310(H)

700(D)

640(W)

消費税 込み ¥12.875

(注目) スペシャルプレゼント.!!

- ★ SUPER-HD には、
- 上記の①をプレゼント
- ★ PRO-II には、上記の
 - ①+イ~ホの中の2本をプレゼント

ズバリ価格で大奉仕中

● ディスケット10枚、● ジョイカード2個プレゼント中

SUPER-HD P&A特選セット ★ハードディスク81MB搭載!! ④セット: CZ-623C-TN(単品) ·····・・・・ 定価¥498.000▶特価¥178.000 ®セット: CZ-623C-TN+CZ-606D · · · · · · 定価¥577,800▶特価¥233,000

©セット: CZ-623C-TN+CZ-608D ·······定価¥592,800▶特価¥246,000 ⑩セット: CZ-623C-TN+CZ-607D ·····・定価¥597,800▶特価¥248,000

⑥セット: CZ-623C-TN+CZ-614D ·····・定価¥633,000▶特価¥268,000 F)セット: CZ-623C-TN+CU-21HD ……定価¥646,000▶特価¥278,000

PRO-II P&A特選セット

Aセット:■CZ-653C(単品) ·······

·······定価¥285,000▶特価¥138,000 ®セット: CZ-653C+CZ-606D …… 定価¥364,800 ▶特価¥195,000 ©セット: CZ-653C+CZ-604D …… 定価¥379,800 ▶特価¥197,000 ⑥セット: ■CZ-653C + CU-21HD ·········· ·······定価¥433,000▶特価¥239,000

X68000用ハードディスク (清餐業)

月 末

12月

①LHD-FM100E (ロジテック) (外付) (¥99,800) ▶ P&A超特価 // TEL下さい。 ②LHD-FM200E (ロジテック) (外寸) (¥138,000) P&A超特価 // TEL下さい。 ③EFX-100B (エニックス) (¥118,000) ▶P&A超特価 // TEL下さい。 ④EFX-140B (エニックス) (¥138,000) P&A超特価 // TELT (5)HD-J100 (システムサコム) (¥128,000)

(送料・消費税込み¥87,550) ▶特価¥84,000 ⑥HD-J130 (システムサコム) (¥148,000) (送料・消費税込み¥104,030) ▶特価¥100,000 ①HD-J170 (システムサコム) (¥189,000) (送料・消費税込み¥121,540)▶特価¥117,000



■CZ-8PC5-BK (¥96,800) ▶特価¥68,500

■CZ-8PK10 (¥97,800)···▶特価¥71,000

■CZ-8PG2 (¥160.000) 参特価TEL下さい。

■CZ-8PG1 (¥130,000)▶特価TEL下さい

- ■PV-M24B5 (AIWA)(定価¥39,800) ▶特価¥25,000 (送料・消費税込み¥26,780)
- MD-24FB5V (オムロン) (定価¥39,800) (送料・消費税込み¥27,295)
- ■FMMD-311G (富士通)(定価¥35,800 (送料・消費税込み¥26,574)

P&A特選パソコンラック (消費税別)(送料無料)

①3段¥7,900 ②4段¥8,800 ③5段¥12,500



全機種=移動自由(キャスター付) ● 5段のみ=キーボード収納可能、電源コード付(2.5m)(2P)

●本広告の掲載の商品の価格については、消費税は含まれておりません。 ●営業時間=平日AM10:00~PM7:00、日祭AM10:00~PM6:00

おなじみの



- お近くの方は、お立寄下さい。専門係員が説明いたします。
- 本体単品でも受付します。詳しくは、お電話にてお問合せ下さい。
- ●ビジネスソフト定価の15%引きOK // TEL下さい。
- 現金書留及び銀行振込でお申し込みの方は、上記商品の料金に3%加算の上でお申し込み下さい。詳しくは、お電話でお問い合せ下さい。

×68000用 ソフトコーナー (送料1ヶ~5ヶまで¥500・消費税別)

				The second second second	
AT CTAFF DECCOVAL S OCCUPANT				******	
ZS STAFF PROBER Ver3.U(974F)	一定他	1 ¥ 58	,000	特価半36	,500
◆Z's TRIPHONY デジタルクラフト(ツアイト)····································	一定価	¥39	.800 ▶	特価¥27	,000
◆テラッツォ(ハミングバード)····································	定何	¥19	400	特価¥13	600
◆マジックパレット(ミュージカルプラン)	… 幸福	¥ 19	800	始而至14	200
(ロンール(ボインジスト)	一 中 / 田	Y 20	0000	## (F M 1 O	'EOO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 生地	T 20	,000	14 m + 10	,600
₩/= ₩/0 62(SPS)	… 定恤	1 4 1 /	,800▶	特価半13	,000
◆ Z: STAFF PROBIK Ver3.0(ツアイト) ◆ Z: TRIPHONY デシタルクラフト(ツアイト) ◆ アラッツォ(ハミング・(ード) ◆ マジック・(トット(ミュージカルブラン) ◆ G ツール (ザインソフト) ◆ たーみの名(SPS) ◆ Mu-l Super ◆ サイクロンドアドミS568	…定価	1 ¥ 39	,800 >	特価半28	,500
◆サイクロンEXPRESSα68 ····································	…定価	¥98	.000 >	特価¥69	.000
◆KAMIKAZE(サムシンググッド) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	… 定価	¥68	000	特価¥43	.800
C-TRACE68 Ver3 0(±+75)	who 470	¥ 08	000	性術M68	500
G68K Var 2 PRO	we /#	¥ 22	000	4 4 4 7	300
ACC Professional Back (Transport	产皿	7 22	0000	44 (11 / 20	,300
Corrolessional Fack (*150) 17575777	… 走加	¥ 58	,000	特価半39	, acc
Vers.2(1-1)	·· 定恤	¥ 38	,000 ▶	特個学29	,000
CZ-213MSD MUSIC PRO68K	…定価	¥18	,800 ▶	特価¥13	,200
CZ-214MSD SOUND PR068K	…定価	¥ 15	.800 ▶	特価¥11	.300
◆CZ-215MSD Sampling PRO68K · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	… 定価	¥17	800 ▶	特価¥12	.500
CZ-220BSD DATA PRO68K	title (AF	W ER	000	排放器 从 4 0	OOO
◆サイクロンEXPRESS 68 ◆休AMIKAZE (サルシッグッド) ◆C-TRACE68 Ver3. ((キャスト) ◆G5BK Ver2 PRO・ ◆CAProfessional Pack (マイクロウェアシャパン) ◆「mal Ver3. 2 (エーエスト) ◆CA 2. (1 MSD SOUND PROBK ◆CZ-21 MSD SOUND PROBK ◆CZ-21 MSD SOUND PROBK ◆CZ-21 MSD SAMPING PROBK ◆CZ-22 MSD SAMPING PROBK	ste (#	¥ 0	0000	他の女	3222
◆CZ-224LSD The 捐款 Ver2.0 ◆CZ-225BSD Multiword Ver1.1	华加	7 3	, 500	44 mm 4	,400
CZ-225BSD Multiword Ver .	… 定加	¥ 32	.000	特個学23	,OOO
CZ-243BSD CYBERNOTE PRO68K	…定他	¥19	.800	特価学15	,000
◆CZ-247MSD MUSIC PRO68K[MIDI] ···································	…定価	¥28	.800▶	特価¥20	,500
CZ 247MSD MUSIC PRO68K [MID] CZ-249GSD CANVAS PRO68K CZ-251BSD Hyper word	… 定価	¥29	800 ▶	特価¥22	.000
◆CZ-251BSD Hyper word ······	·· 定価	¥ 39	800	特価量29	400
ACZ 257CSD Communication BBOSSIV V-22 D	AE IIII	7 25	0000	44 (EM 4 2 2	200
CZ-257CSD Collindrication PROBER Verz.U	Æ 1111	¥ 19	,800 ►	14 mm 4 1 2	,300
CZ-258BSD Teleportion PROBEK	…定価	¥22	.800▶	特価学16	,900
6CZ-257CSD Communication PR068K Ver2.0	…定価	¥28	.800▶	特価¥21	,200
◆CZ-263GWD Easypaint SX-68K ······	…定価	¥12	.800 P	特価¥ 9	800
◆CZ-265HSD New Print Shop Ver2 0 ···································	完 価	W 20	000	她俩还15	400
◆CZ-266BSD Press Conductor PRO68K ◆CZ-284SSD OS-9/X68000 Ver2.4	vier (m	W 28	800	性価サンフ	OOO
CZ-284SSD OS-9/Y68000 Vor2 4	sto (#	¥ 25	000	MA CENTO	200
ACZ 2051 SD C Compiles BDOSN/ V-2 1	上海	T 33	.000	44 (EV 20	,600
ACZ-200EDD C-Collipler PROBBY Verz.	走恤	¥ 44	800	行画半32	200
CZ-280BSD BUSINESS PRUBK Popular	…定価	¥ 28	. UUU >	带恤羊20	500
CZ-283LSD C-Compiler PR068K Ver2.1 CZ-286BSD BUSINESS PR068K Popular CZ-287SS SX-WINDOW Ver2.0	…定価	¥12	.800▶	特価¥ 9	008
A F ANDLOED ON MA TO THE TOTAL					

☆ゲームソフト25%OFF OK.!!(一部ソフト除く)

(送料¥500•消費税別) 周辺機器コーナー

①CZ-8NS1······定価¥188,000▶特価¥133,	000
②CZ-6VT1······定価¥ 69,800▶特価¥ 49,	500
	900
	400
	200
⑥CZ-8NT1······定価¥ 13,800▶特価¥ 10,	000
	800
	300
	300
	800
	000
	300
	000
	300
	500
	500
	200
	000
	000
	500
②CZ-6PV1····································	000
②CZ-6BS1······定価¥ 29,800▶ 特価¥ 21,	
	500
②CZ-6BL2 定価¥298,000▶特価¥214,	
愛JX-1005 定価¥ 89,800▶ 特価¥ 44,	
@JX-220X	
②IO-735XB ····································	000
②LC-10C1H······················定価¥598,000▶特価¥459,	
②CZ-6CS1(674C用)······定価¥ 12,000▶特価¥ 8,	900

中古・高価現金買取り 下取り〇ド //

■まずはお電話下さい。 下取り専用 ► つ3-3651-1884 G3-3651 買取り電・買取りで、お急ぎの方は、直接当社に来店、または宅急便にてお送り下さい。 -1884 FAX.

買取り価格…完動品・箱/マニュアル/付属品付の価格です。

- ●下取りの場合…… 価格は常に変動していますので査定額をお電話で確認して下さ い。(差額は、P&A超低金利クレジットをご利用下さい。)
- 現品が着き次第、2日以内に買取り金額を連絡し、振込み、又は ●買取りの場合…… 書留でお送り致します。
- ●近郊の方は、P&A本店まで、直接お持ち下さい。即金にて、¥1,000,000までお支払い致します。

- 最新の在庫情報・価格はお電話にてお問い合せください。 買い取りのみ、または、中古品どうしの交換も数します。詳しくは電話にて、お問い合せ下さい。 価格は変動がお場合もございますので、ごま文の際には必ず在庫をご確認下さい。 本商品の掲載の価格については、消費程は、含まれておりません。 ・ 現金署及②程所提公さ申止込みの方は、上記高の种とは5%の買いたび申し込み下さい。詳しくは、お電話でお問い合せ下さい。

《便利な超低金利クレジットをご利用下さい》

●月々¥1,000円からOK.!/ ●ボーナス払いOK(夏冬10回までOK) ●支払い回数 1回~84回 ●お支払いは、8ヶ月先からでもOK.!!

●定休日/毎週水曜日

マイコン

専門

ショップ

P&A特選=今月の中古特選品



- ●CZ-601C **CZ-611D-TN**

¥120,000



- CZ-634C-TN ●CZ-606D-TN

¥248,000



- ●CZ-644C-TN ●CZ-604D-TN

¥318,000

買取り価格

•CZ-634C······	¥170,000	●CZ-602C······	···¥75,000
●CZ-644C······	¥230,000	OCZ-612C······	···¥85,000
OCZ-604C······	¥100,000	●CZ-652C······	
OCZ-623C······	¥138,000	●CZ-662C······	
●CZ-603C······	¥ 85,000	OCZ-611C	
OCZ-613C······	¥105,000	●CZ-601C······	
●CZ-653C·····		●CZ-600C······	···¥45,000
•CZ-663C·····	¥ 90,000		

下取り交換差額表

and the second					
新品 下取り	CZ-634C モニターセット	CZ-644C モニターセット	モデル UX20セット	モデル CX20セット	9801DA2
CZ-623C モニターセット	150,000	270,000	70,000	160,000	130,000
CZ-613C モニターセット	190,000	290,000	100,000	190,000	160,000
CZ-652C モニターセット	230,000	340,000	150,000	240,000	220,000
CZ-604C モニターセット	180,000	290,000	100,000	190,000	160,000
CZ-600C モニターセット	230,000	340,000	150,000	240,000	220,000

通信販売お申し込みのご案内

[現金一括でお申し込みの方]

- ●商品名およびお客様の住所・氏名・電話番号をご記入の上、代金を当社まで、現金 書留でお送りください。(プリンター・フロッピーの場合、本体使用機種名を明記のこと) 〔銀行振込でお申し込みの方〕
- 銀行振込ご希望の方は必ずお振込みの前にお電話にてお客様のご住所・お名前・

商品名等をお知らせください。 (電信扱いでお振込み下さい。) [クレジットでお申し込みの方]

〔振込先〕さくら銀行 新小岩支店 普通預金 2408626 株)ピー・アンド・エー

- ●電話にてお申し込みください。クレジット申し込み用紙をお送りいたしますので、ご記入 の上、当社までお送りください。
- 現金特別価格でクレジットが利用できます。残金のみに金利がかかります。
- ●1回~84回払いまで出来ます。但し、1回のお支払い額は¥1000円以上。

平日:AM10:00~PM7:00

日祭:AM10:00~PM6:00

超低金利クレジット率

	数	3	6	10	12	15	24	36	48	60	72
手娄	放料	3.0	4.0	5.5	5.5	8.5	11.5	16.0	21.0	27.0	33.

JR新小 徒歩1分 岩駅 東海BK 北海道 拓殖BK 0

株式会社ピー・アンド・エー 〒124 東京都葛飾区新小岩2丁目1番地19号

(代) FA·X. 03-3651-0141

価格は流通事情により変動致しますので、銀行振込・書留等の送付前に、あらかじめお電話にてご確認下さい。







のボーナス先取り

掲載商品2万円以上送料無料(一部地域を除く)

ツクモグローバルカード

大人気/



18オ以上なら 学生さんもOK /

国内・外で活躍/使って便利、持ってて安心/ツクモグローバルカードはジャックス・VISAとの提携カードです。ツクモ各店でのお買物がらくらくできる上に、国内はもとより海外での分割ショッピングものド、20才以上の方にはキャッシングカードも発行致します。 お申し込みは四03(3251)9898又は店頭にて、

秋葉原を歩き回る必要はありません。情報が沢山。分らない事は何でもお尋ね下さい。目に優しい10.4型カラー液晶ディ **スプレイ(LC-10CI)も取り扱い中!詳しくはお問い合わせ下さい。システムのご相談は☎03(3253)1899までどうぞ。**

ワープロユースが中心で更に DOS/Vマシンのソフトを使う方へ

「書院パソコン」がお勧め

●スーパーアウトラインによる美 しい印刷、すぐれた日本語処理能 カ●ワープロ「書院」の先進機能を そのまま継承・ハ ードディスク内 蔵(Dタイプ)、OADG仕様、DOS/ V対応 ● CPUは32ビット80386SX ■ を搭載。

ス

括払

金

利

手数料な

受付

お

占

合せ

ठ



PC-WD1シリーズ 定価 ¥ 333,000より ツクモ大特価展示販売中!

ホビーでガンガン使いこなす方グ

● X68000の未来を象徴するハイコンパクトなボディ(体 積比44%) ● 成熟するウィンドウ環境、使いやすさと 高機能を追求したSX-WINDOW Ver2 の挑載 ● 2HD 3.5インチフロッピーディスクドライブ2基搭載● カラー 流島ディスプレイ接勢可能 ● X68000X VIの高性能を継 承● VGAモードサポート(SX-WINDOWのみ対応)

AZEBOOO Compact XVIEVE

• CZ-674C-H..... ·· ¥ 298,000 (X68000 Compact本体) ···¥ 94.800

● CZ-608D-H--(0.28mmピッチCRT) ● 100MBハードディスク・・・・・サービス


合計定価 ¥ 392,800

ABBRURY ツクモ特価 半368,000 (消費税別途¥11,040) クレジット例(36回払・税込) 初回¥14,606+月々¥12,600×35回

秋の夜長を大画面で楽しむ

あなたの部屋がミニシアター& 迫力ゲームセンターに変身!

シャープ液晶ビジョンセット XV-P1 定価¥220,000







ツクモ特価¥*198,000*

ツクモTSドライブ X68000用

目のつけどころがツクモでしょ。

X68000シリーズ専用3.5インチフロッピーディスクドライブ

TS-3XRシリーズ

〈仕様〉●3.5インチ2DD/2HD/2HCフォーマット対応の為、いろいろなフォーマットのメディアを読み書きができます。●ユーティリティソフト付属(ディバイストライバー/フォーマッター) ※初代X68KはROM交換が必要です。

3.5インチ**TS-3X尺**1 定価¥44,800 特価¥35,800(消費税別途¥1,074)

スーパーグラフィックセット

WACOM製 • SD-510C タブレット ·········· ¥98,000 ●TJ-410A-2 接続ケーブル ····· ¥ 6,000 ● SP-200 スタイラスペン ······ ¥10,000 サンワード ● Matier (マチエール) ……… ¥39,800

ツクモ特価¥*128,000*

3.5インチ**TS-3XR2** 定価¥57,800 特価¥46,800(消費稅別途¥1,404)

がいらない


※只今開発中。X68000 Compact XVI用外付け5インチFDD

X68000用ハードディスク

お勧めSCSIタイプハードディスク

ツクモ特価¥66,000 100MB ツクモ特価¥76,000 120MB 200MB ツクモ特価¥110,000

※SCSIボード(CZ-6BS1 定価¥29,800)は別売です。



■1MB増設PAMボード(CZ-600C専用)

■1MB増設RAMボード(ACE/PRO/PRO2シリーズ用)

クモ特価¥33,800

■4MB増設RAMボード(拡張スロット用)

ソクモ特価¥ 19,500

ソクモ特価¥17,000 ■2M日増設日AMボード(拡張スロット用)

*計測技研のメモリーボードも取り扱っております。価格についてはお尋ね下さい。

パソコン通信

時代は9600ボーへ!!

■モデム 9600bps/MNP5 & CCITT V. 42bis

■通信ソフト た~みのる2

ツクモ特価¥14,000

X68000用MOディスク

ツクモはSONY MOディスクの 正規代理店です。

これが今一番の人気者

SONY 3.5インチ光磁気ティスクユニットセット

● RMO-S350(3.5*光磁気ディスクドライブ) ··· ¥ 235,000 ● SCSIケーブル·················¥ 6,900 ● SCSIインターフェースボード······¥ 29,800 合計定価 ¥ 271,700

ツクモ特価



シャープ純正「CZ-6MO]」も特価販売中

タイムマネージメントを管理する便利ツール ●従来の電子システム手帳

● 使不の電子ンペランペテート 用ICカードがそのまま使えます ・大から次へと忙し 方の為の強力な助っ人●大 画面・大容量・手書き入力 で操作効率向上!

シャープ 電子マネジメント手帳

PV-F]定価¥128,000

ツクモ特価販売中

更に、便利な名刺読み取り機「PV-BRI」 (標準価格¥120,000)もお勧めです。

● JX-220X A4サイズカラーイメージスキャナ······定価¥T68.000 コンピュータミュージック X68000用

合計定価¥153,800

NEW Atyl • SC-55 ¥69.000 • SX-68M-II • Mu-1 SUPER · ¥ 39.800 合計定価 ¥128.600

ツクモ特価¥99,000 (消費税別途 ¥2,970)

クレジット例(18回払・税込) 初回¥6,596+月々¥6,300×17回

97.

● CM-300-¥ 58.000 Mu-1 SUPER ¥39.800 合計定価¥117,600

ツクモ特価¥92,000 (消費税別途¥2,760) クレジット例(10回払・税込) 初回¥10,919+月々¥10,000×9回 ※この他の組み合わせはお問い合せ下さい。☎03(3251)9911へ。

● CM-500 -¥115,000 · Mu-1 SUPER ·· ·¥39.800 合計定価 ¥ 174,600

ツクモ特価¥141,000 (消費税別途¥4,230) クレジット例(15回払・税込) 初回¥11.300+月々¥10.500×14回

さらに拡がるSX-WINDOWワールド

●SX-WINDOW開発キット

CZ-288LWD 9月発売

SX-WINDOW Ver2.0

CZ-287SS ¥ 12,800

SOUND SX-68K

9月発売 ● Communication SX-68K CZ-272CW□

● Easypaint SX-68K

CZ-275MWD 9月発売 CZ-263GWD ¥12,800

通信販売のご注文は下記フリーダイヤルへ。 全国どこからでも通話料無

0120-37 通販センター 03-3251-9911

7-999 商品についてのお問い合わせは各店又は通販へ。

クレジット払い 月々¥3,000以上の均等払いも頭金なし、夏・冬ボーナス2回払いも 受付中!

カード払い 通信販売での御利用カード、ツ グローバルカード、VIPカード、 ドラル、ジャックス※御本人様 電話で通販部へお申し込み下さ

各種リース払い くわしくは各店にお問い合わせ下 さい。ケースに合わせてご相談に のります!

全国代金引き換え配達 お申し込みは四03-3251-9911へ お電話 1本! 配達日の指定もできます。

現金書留払い 〒101-91 東京都千代田区神田 郵便局私書箱135号 ツクモ通販センター Oh./X係

銀行振込払い 事前に合でお届け先をご連絡下さい。 三和銀行 秋葉原支店(普)1009939

パソコン本店代表 ☎03-3253-5599



ツクモは「スーパーX PRO SHOP」です。

九十九電機株

〒101-91 東京都千代田区神田郵便局私書箱135号 ★商品のご注文は在庫確認の上お願いします。★表示価格には消費税は含まれておりません



ツクモパソコン本店2F 2203-3253-1899(直通)

(担当/荒井)

■ツクモニューセンター店 ☎03-3251-0987(担当/沢栄)係毎週木曜 ☆052-263-1655(担当/吉高)你每週火曜 ☆052-251-3399(担当/横山)休每週水曜 ■名古屋 1号店 ■名古屋2号店 2052-251-3399(担当/検山) (外毎週水曜 ■ツクモ札幌店 2011-241-2299(担当/田口) (外毎週木曜 ■DEPOツクモ2番館 2011-242-3199(担当/四条) (外毎週木曜

·· 定休日が祝日と重なる場合は営業致します



"月刊PC"では投稿を募集します

新パソコン情報誌 "月刊PC" は、パソコンユー ザー参加型メディアです! あなたの生の声を、 広く全国のパソコンユーザーに伝えます。

OREADER'S REVIEW

実際にパソコン関連製品を使ってみて肌で感じた、製品の良かった 点、がっかりした点を書いて、他のユーザーに教えてあげよう。

●秋葉原通信

東京・秋葉原や大阪・日本橋などパソコンのメッカでの出来事を知 らせて下さい。

●ハード&ソフトオリジナル利用法

マニュアルや活用本には書いていない、あなた独自のアイデア利用 法を送って下さい。そのほか以下のテーマの投稿もお待ちしています。

●サポートの不平不満●読者の提案パソコン●長期稼働マシン自慢

レギュラー筆者に迫る破格の原稿料!

採用分の投稿には原稿料を支払います。投稿は原稿用紙でもフロッ ピー(DOSフォーマット)でもOK。ただし原稿は400字詰で上限7枚 までに限らせていただきます。

あて先は

〒108 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル ソフトバンク(株)/出版事業部 「月刊PC」編集部 投稿コーナー係

※月刊PCはお近くの書店でお買い求め・ご予約下さい

ソフトバンク株式会社

出版事業部 出版営業局 〒108 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル ☎03-5488-1360



10月17日創刊

月刊

PSONAL COMPUTER



いま大型のまったく新しいパソコン誌が誕生します。 その名も「PC」。もちろんPersonal Computerの頭文字です。16ビットパソコンが誕生して10年。パーソナルコンピュータ市場は複数のアーキテクチャが勢力を競い合うなかで、量的拡大・多様化に加速がかかり、いよいよ混沌としてきました。もはやユーザーには、自分が使っていくパソコンの真の姿が見えにくくなってきています。いまどんなパソコンを選べば良いのか。パソコン関連製品を購入していくユーザーにとって、必要な製品情報を提供する"パーソナルコンピュータ総合情報誌"として、「PC」がデビューします。

「創刊号の主な記事」

- ■ユーザー投票により、パソコン、周辺機器、ソフト のそれぞれのベスト製品を選出 PCが選ぶ、92年パソコン ベストプロダクト!
- ■Windowsのための、ハイレゾ 486パソコンのベスト1!
- ■使いやすくて表現力豊かなワープロ王は?
- ■98、Mac、DOS/V、TOWNS、X68000 ゲーム上手で選んだベストなパソコンは?
- ■特別付録 オリジナルディスクラベル ※誌面内容は予定ですので、変更になる場合があります

毎月18日発売/A4変型判/定価580円(税込)



SOFTWAKE INFORMATION

「シュートレンジ」そして「ポピュラス II」はすでに発売された。さて、発売日が 遅れたり、決定しないソフトが続出するな か、ビクター音楽産業がここのところがん ばっている。今度は「キャッスルズ」だ。







エトワールプリンセス

悪い魔法使いね~ちゃんを倒し、太陽の国の 王子さまを助けることは前にも話したとおり。 物語の舞台となるのは空に浮かぶフェイルランド(FAIL LAND)大陸で、ここにはそれぞれ特徴 をもった星、月、太、地、水、火、風、金、銀、銅、竜、有羽、召喚の部族が住む地域が存在する(主人公のリルルは星の部族の王女)。

リリルが移動できる地域は各地域の解放(戦闘シーンクリア)や情報収集により増えていく。そして、全体マップモードでまだ解放していない地域を選んだ場合は、戦闘モードに入る。ここでは解放した種族の中から2人まで仲間を連れていくことができ、随時主役(Etoile)を変更することにより、それぞれに応じた攻撃が可能となる。ステージによってはある種族を組み入れないと攻略不可な面も存在する。

X 68000用 5["]2HD版 9,800円(税別) エグザクト ☎025(247)9160





ファイナルファイトに変えただろう

1.	ファイナルファイト	1
2.	OVERTAKE	3 1
3.	グラディウスⅡ	2 .
4.	スターウォーズ	8 1
5.	三國志Ⅲ	5
6.	シムアース	9 1
7.	ポピュラスⅡ	一老
8.	出たな!! ツインビー	4
9.	ふしぎの海のナディア	7
10.	大戦略 11/90	10
^	日も王座を手にしたのけカプコンの	「フー

今月も王座を手にしたのはカプコンの「ファイナルファイト」。先月の発売以来、ハガキの推薦数も急上昇し、「OVERTAKE」の3倍以上という、TOP10としては異例の大差がつきました。格闘ゲームブームを引っ張っているカプコンの人気を改めて思い知らされます。2位のソフトが発売前、3位はピークを過ぎているということを考えると、有力なライバルはちょっと見当たりません。

その3位の「グラディウスⅡ」ですが、実際のセールスのほうはまだまだ好調な模様。ハガ

キの推薦文にも満足度の高いものが多く、このゲームでMIDIの購入を決意するなど入れ込んでいる人もまだ数多くいます。 "GAME OF THE YEAR" のときには「ファイナルファイト」と互角の戦いが期待できるのは間違いないですね。「スターウォーズ」が再び持ち直してきましたが、これはいったい? "紅の豚を観ていたらやりたくなった"というコメントがあったけど、ホントにそれが原因? 夏休みに「スターツアーズ」でデートしたあとで、彼女に遊ばせる2段攻撃の需要があったという話もありますが、真相は闇の中。来月はどうなるのやら。

セールスが好調な「三國志Ⅱ」ですが、推薦数のほうは伸び悩んでいます。まあ、"三國志フリーク"と読者ハガキを書いてくる人とは読者層が多少違うからしようがないのかも。ゲームをするのが忙しくてハガキを書いていられないという見方もありますが(ホント?)。

集計時点ではまだ発売前の「ポピュラスⅡ」 も票数を伸ばしてきました。前作の人気の再現 となるかどうか注目したいところです。

では、来月まではすたらびすた、べいびー。

(浦)



キャツスルズ





ビクター音楽産業の新作はまたまた海外移植モノ。この「キャッスルズ」では税率を調節しながら,各種職人を効率よく使いこなし,戦争に耐えうる城を建てていくのが目的である。舞台は中世のヨーロッパで,ドラゴンや魔法使いが登場する"Fantasy"モードと現実的な"Real"モードを選べる(メッセージが変わるだけだが)。難易度は4段階あり,好きなように城をつくれる"Peasant"から,収入や人口の少なさに制限され,戦争も激しい"King"まで。




X 68000用 5["]2HD版 ビクター音楽産業

9,800円(税別) 203(3423)7901

ヴェルスナーグ戦乱

失礼ながら、このゲームの発売は遅れに遅れている、といってしまえるのだが、開発は少しずつ進んでおり、なんとか近々発売できそうな感じだそうだ。今回届いたサンプルはダンジョン(どこかの建物?)の中を歩き回れるもので、



戦闘の雰囲気もつかむことができた。味方が魔法を飛ばしたり、敵に近づいていって剣で斬りつける。敵もまたしかり。いわゆるタクティカルコンバットというやつであるが、基本的に戦闘は自動なのでラクである。

X 68000用 3.5/5″2HD版7枚組 9,800円(税別) ファミリーソフト ☎03(3924)5727



シュートレンジ

MSXのゲームでは、その独特のグラフィックセンスに定評のあったビッツーが、X68000にシミュレーションゲームで初参入。

ゲームの内容は6体のロボットを指揮して、敵のロボットをすべて破壊していくという近未来戦闘モノ。シンプルな仕上がりになっているが、特殊アイテムや索敵などシミュレーションゲームの要を押さえた出来となっている。グラフィックのセンスもやはり並ではない。


シナリオを勝ち上がるごとに、生き残ったキャラクターが継続して使用され、また、獲得した賞金によってアイテムによるパワーアップなどができる。このあたりはRPGとしての要素である。シミュレーションとしてはやや軽めなものの、シュートレンジ独特の世界はたっぷりと楽しめるのものとなっている。(哲)


X 68000用 5^{*}2HD版3枚組 9,800円(税別) ビッツー ☎03(3479)4558





CHART PRO-68K





シャープから、グラフ作成用のビジネスツー ルが発売されることになった。

25種類のグラフに加え、ユーザーがグラフを自分でエディットしたり、それを保存することも可能。25種類ものグラフがあれば、一般的に使われるグラフをほとんどサポートしていると思われる。それらは2次元にとどまらず、3次元化された円グラフなどもある。また、個々のグラフデータはドロー系のデータで保存されているので、拡大/縮小/変形などが自由自在にできる。詳しくは次号にて。 (S.K.)

X 68000用 3.5/5″2HD版3枚組38,000円(税別) シャープ **2**03(3260) | 161



TAENO ADAL4515



[データ集計協力店] (順不同)

九十九電機本店 J&P(渋谷/町田) OAシステムプラザ横浜店 P&A ラオックスGAME館

1992年7月の月間売り上げベスト10

POINT	タイトル	発売元	発売日
1220	ファイナルファイト	カプコン	'92/7/17
398	三國志Ⅲ	光栄	'92/5/28
227	バトルテック	ビクター音楽産業	'92/7/10
138	スターウォーズ	ビクター音楽産業	'91/12/17
130	ジェノサイド2	ズーム	'91/12/8
105	グラディウス 🏾	コナミ	'92/2/7
103	出たな!! ツインビー	コナミ	'91/12/6
48	ヨーロッパ戦線	光栄	'92/7/11
44	キャノンサイト	日コン連企画	'92/5
43	シムアース	イマジニア	'92/5/22

やはり「ファイナルファイト」がかなりのポイントを稼いで、トップになった。 2 位の「三國志III」と比べて、 4 倍ほどのポイントを獲得している。しかも、アンケートハガキを見ていると、売り切れで買えなかった人もいるようなので、数が揃っていればもう少しいったかもしれない。

このゲームは数年前に流行ったアーケードゲームからの移植である。登場キャラクターの動きや間合いを重視しており、プレイヤーには技、すなわちテクニカルな操作が要求される。現在隆盛を極めている格闘ゲームを確立させた作品といっていい。

X68000への移植では、細かいところに多少の違いはあるものの、全体的に見ればレベルの高い移植であり、ファンも納得がいく出来になっているようだ。

しかし、原作の名声とか、移植の素晴ら しさより、もっともっと注目されている点 がある。

つまり, いまいちばん人気があるアーケードゲームメーカー"カプコン"がX68000版を自ら発売したということである。

実際、アンケートハガキなどを見ても、 "「ファイナルファイト」は昔から好きだったので"とかいう意見よりも、"カプコンだから"とか、"「ストリートファイターII」を移植してほしいから"という意見のほうが数の上でうわ回っている。

カプコンのほうも、そういった声には応 える姿勢だというようなことをコメントし

てはいるが、正式に「ストリートファイターII」を出すと発表したわけではない。

どうなるかは「ファイナルファイト」発売の手応えや、ユーザーの声、そして、カプコンのX68000市場に対する考え方に左右されるものと思われる。期待して待っていよう。

2位は「三國志III」。前回よりはポイントを大きく落としたものの、かなりのがんばりようである。さすがは光栄の主力シリーズの最新作、といったところだろうか。

光栄からは毎月のように作品、それもシミュレーションゲームばかりが発表されているが、飽きられることもなく、コンスタントな売り上げを見せているのにはいつもながら感心する。ユーザーも細かいところには不満をもちながらも、基本部分の出来のよさはほかにないものだと感じているのだろう。

3 位の「バトルテック」は、ポリゴンでの3D戦闘シーンが目玉のロボットアクションゲーム。いつもたくさんのコメントをいただいている九十九電機の荒井さんは"パッケージデザインのおかげ"という見解だそうだ。

4位以下はいつもと変わりない面々であるが、8、9位の「ヨーロッパ戦線」と「キャノンサイト」が新登場となっている。

次回は「ポピュラスⅡ」が注目されるが、 月末 (8月28日)発売と目立たないパッケ ージで少し不利かもしれない。

ウワサのソフトウェア(海外編)

AQUAVENTURA

PSYGNOSISのゲームはデモが有名で, FM TOWNSの「フラクタルエンジン」にも多数のデモが収録されている。このことはもう皆さんご存じだろう。

この「AQUAVENTURA」もその例にもれず、I 枚がオープニングデモ、もう I 枚がゲームディ スクとなっていて、伝統は無事守られている。 デモはいつもながらの出来で(おそらく自社開 発のレンダリングシステムで制作されている) CGアニメーションには目を奪われる。ちょっと 動きが人形アニメっぽいが、それもいかにもと いう感じでよろしい。

しかし、伝統を踏襲しているのは外見だけで あって、実は偉大なる進化を遂げていた。

な、な、なんとゲームディスクからもブートできるのである。いままでデモを見なければゲームを遊ばせてくれないのが決まりだったのに。 "うーん。PSYGNOSISはちゃんとデモ以外のところにも気を配るようになったのか"。当たり前の変化ではあるが、そういう感想をもたせるようなメーカーなのだ。

さて、内容はといえば、3Dゲームである。ポリゴンで描かれたキャラクターと、スプライト (純粋にいうとスプライトではないが)の拡大/縮小で表現されたキャラクターがうまく混在していて、独特の雰囲気をもっている。自分の戦闘機や、ターゲットとなる水上建築物はポリゴンで、空飛ぶ円盤状の敵や、ヘビやムカデのよ





うなボスキャラはスプライト(レイトレの球体っぽいのが多い)という具合である。

ゲームの目的も単純で、敵が出てくるトピラを壊しながら、太陽エネルギー吸収装置を壊す。すると、ピラミッドのバリアが解除されて破壊できる。破壊すると、そこからボスが出てくるのでやっつける。やっつけると敵がいっぱいいるトンネルに入れられて、次の面に向かう。そ





の繰り返しである。難易度もそんなには高くないのでわりと楽しめる。

面と面の間には、もちろん3Dポリゴンによる アニメーションなどもあるが、それよりもゲーム開始前の敵キャラ得点表示と、バラバラになったはずの自機が海中で発見されるゲームオーバー画面が気に入った。

発売元 PSYGNOSIS

ウワサのソフトウェア(海外編)

RACE DRIVIN'

3Dボリゴン表示によるドライビングゲーム,「HARD DRIVIN'」。このアーケードゲームは日本でも有名だったし、メガドライブ版というのもあった。

コースも、コースわきにある建物も、自分の 車も、ほかの車も(ライバルや対向車)、すべて がポリゴンで描かれていることも特徴のひとつ であるが、それ以上にコースのユニークさが際 立っている。

コースはひとつであるが、スタート直後にスピードコースとスタントコースに分岐している。スピードコースはアップダウンこそあるものの、まあ普通の道路。しかし、スタントコースはその名のとおり、アクロバット走行の嵐。勢いをつけてジャンプしないと落ちてしまう橋、空中でグルリと回るループ、スピードが乗っていないとずり落ちてしまうバンクと、それまでにな





いジェットコースター感覚の仕掛けが散りばめられていた。

このゲームはAMIGAなどの海外パソコンでも ずいぶん昔に発売されていて、コースのコンス トラクション機能がついた「HARD DRIVIN'II」 というのも出ていた。

そして、「RACE DRIVIN'」である。まずは、仕様上の主な変更点を記述していこう。

車は6つ。"SPEEDSTER", "SPORTSTER"
"ROADSTER" の3種類のそれぞれにマニュア





ル車とオートマチック車がある。

コースは3つ。「HARD DRIVIN'」と同じ "SPEED&STUNT", そして "SPEED RACING, AUTOCROSS" "SUPER STUNT TRACK" である。コース上の仕掛けには, "JUMP LOOP (UPSIDE DOWN)" や "FULL PIPE" "CORKSCREW LOOP" などが加わった。また, 背景が取り込み画像になったのはいいが, 少しミスマッチになっている。通信ケーブルでコンピュータどうしをつないで, 対戦することも可能になっている。


で、結局面白くなったのかというと、実はそうでもない。操作性は前作よりはるかに悪くなっているし(入力に対するレスポンスが悪い)、画面のバグり(ポリゴンの計算に失敗するのか、わけのわからない画面になってしまう)もさらに多くなっている。ポリゴンをあれだけ動かすには計算上の手抜きをするのは当たり前だが、それにしても多すぎる。

E SOFTOUCH

神を目指して放火三昧

Tan Akihiko 明彦

2年前、パソコンゲーム界に大旋風を巻き起こした「ポピ ュラス」が、いちだんとパワーアップして帰ってきた。前 作の面白さはそのままに、視覚および音響効果を向上させ、 強烈でリアルなゲーム世界を作り上げている。



「ポピュラス」は神と悪魔の戦争をシミュ レートしたゲームである。神と悪魔はそれ ぞれを信奉する種族を従えて戦い、相手の 民族を全滅させたほうが勝つ。通常はプレ イヤーが神を、コンピュータが悪魔を受け もつが、通信ケーブルで2台のコンピュー タを接続することにより、人間どうしの対 戦も楽しめるようになっている。

民衆はプレイヤーである神の意思などお かまいなしに歩き回り, 平地を見つけては 家を建てる。神は土地を造成して自分の民 の繁栄を援助したり、地震などの災害を起 こして敵の民の繁栄を妨害したりすること ができる。

神と悪魔の双方の民衆にはリーダーと呼 ばれる代表がいる。神はリーダーを通じて 民衆を導くことができる。また、リーダー を騎士と呼ばれる殺戮マシンに昇格させ, 敵の民衆を蹂躙させることもできる。

民衆が神を信仰すると,マナと呼ばれる エネルギーが蓄積される。このマナの量は 神の起こせる奇蹟 (土地の造成や災害) に 影響するので, 上手に土地を造成し, 民衆 を導き、人口を効率よく増やすことがゲー ムに勝利する基本となる。逆に、敵の土地 に災害を起こすと、敵の民衆の人口を減ら 敵が災害復旧のためにマナを消費する ので結果的に自分に有利に働く。これも基 本である。



×68000用 5"2HD版2枚組 12,800円(税別) **203(3343)8911**

ゲームはリアルタイムで進行する。自分 の民を繁栄させつつ相手の民を攻撃するた めに, 的確な判断と迅速な行動が要求され る。ときには善き神であることを放棄し, あくまで冷酷に作戦を展開していくことも 必要になる。

「ポピュラス」は、コンピュータ相手に遊 ぶのも面白いのだが、対戦ポピュラスの面 白さは危険とさえいえた。対戦ポピュラス は人間の潜在的な残酷さを引きずりだす。 対戦専用の身の毛もよだつような技も多数 開発され、Oh!X編集室でもスタッフが連日 泥沼のような対戦を繰り広げていた。祝一 平対西川善司の死闘はいまも僕の記憶に 生々しく残っている。

そして、ポピュラス [*******

物語は例によって全能の神ゼウスの好色 から始まった。神であるゼウスを父に,人 間を母にもつ主人公は,優れた力をもちな がら神々の仲間入りを果たせない。

そこで主人公は, 自分の力を神々に認め させるべく, ゼウスを頂点とするオリンポ スの神々に戦いを挑んだ。目標はゼウスを 打倒すること。息子は父を超えることがで

……というのが「ポピュラスⅡ」のスト ーリーということになっている。しかしい ったんゲームを始めたら、このストーリー は忘れてよろしい。要は目の前の敵を完膚 なきまでに叩き潰せばいいのである。

「ポピュラスII」は基本的に前作の「ポピ ユラス」と同じゲームである。しかし、あ る部分は洗練され、ある部分は強化され、 前作の欠点はほぼ取り除かれた。それをこ れから見ていくことにしよう。

「ポピュラスⅡ」は2モノにふさわしく, ゲーム内容がかなり強力になっている。ま ず, 使える神業の種類が大幅に増えた。こ こでまとめて紹介しておこう。前作「ポピ ユラス」にも同様の神業がある場合は併記

「ポピュラスII」の神業は数が多いので6 つのカテゴリーに分けられている。神業を 起こす際は、まずカテゴリーを選んでその なかから使いたい神業を選ぶことになる。 ここはワンアクションで神業を選択できた 前作に比べて, 若干操作性を落としたとこ ろであり、慣れるまではとまどうことにな る。どの神業がどのカテゴリーに属するか は、わかりやすい分類になってはいるもの の,ある程度は覚えないといけない。

これらの神業は前作と同じく, 面の設定 によって使えたり使えなかったりする。征 服モードでは,この設定が面の難易度を決 定する重要な要素となる。

以下に紹介する「ポピュラスII」の神業 のうち、僕にとって特に印象的なのは地震、 嵐, 津波, 火の雨, 火山, 泉, そしてトロ イのヘレンである。

人の神業カテゴリー

①土地の造成 (前作と同じ)

とにもかくにも土地造成である。素早く 領地を拡大して、マナを効率よく蓄積する のが勝利への道である。

○マグネット配置(前作ではシンボル配置)

民衆を導くためのシンボルは、見た目が ちょっとだけ妙なものになっているほかは, その役目も動作も,前作とまったく同じで ある。

○ペルセウス (前作では騎士)



顔を変えたり、経験値を振り分けたり

リーダーをペルセウスに昇格させる。騎士は「ポピュラスII」では「ヒーロー」と呼ばれ、種類も増えている。ヒーローは騎士と同様、リーダーを昇格させて作る殺戮マシンである。ペルセウスは「ポピュラスII」のなかでは標準的なヒーローである。

○疫病

敵を疫病に感染させ

る。疫病は相手のマナの蓄積を阻害する働きをもつ。いやがらせに使えそうな神業。 疫病を敵の建物または民衆に感染させると、 民衆が繁殖するにつれて敵陣全体に蔓延する。蔓延を防ぐには、疫病に感染した人を 殺し、建物を破壊するほかない。疫病に感染した人や建物の上空には、カラスが不気味な鳴き声をあげながら飛んでいるのでわかる。疫病はその性質上できるだけ早く使うのが効果的であるが、マナの消費も大きいのでおいそれとは使えない。

○ハルマゲドン (前作と同じ)

ハルマゲドン (最終戦争) を宣言する。「ポピュラスII」でも勝利条件は敵が全滅することである。民を誘導するなりヒーローを送り込むなりして、敵を片端からやっつけていってもいいのだが、このハルマゲドンを起こして総力戦にもちこむと早く決着がつく。「ポピュラスII」ではハルマゲドンを起こしたあとでも、なぜか神業が使えるようである。ハルマゲドン後に敵の足元に沼をバラまくような、卑怯な真似も可能なようだ。

植物の神業カテゴリー

介森

木を生やす。木はそれだけでは無害である。しかし森には延焼というおそるべき使い道がある。敵陣に木を密生させておき、 その端に放火すると、またたく間に火は森 全体を焼き尽くす。このとき、森の中にあ



日本語はわかりやすいけど、くすぐったい



疫病流行って、カラスがカァー



ハルマゲドンで一気にケリをつける

る建物に引火するので, 効率のよい破壊活動が可能になる。

○土地の再生

火山などで荒れた土地を再生する。「ポピュラスII」の火山は強烈で、一度火山が噴火した土地は一面火山岩で覆われてしまい、土地をいくら造成しても元に戻らない。この神業で再生して初めて建物を建てることができるようになる。

○沼(前作と同じ)

沼をバラまく。どんなに強いキャラクタでも、沼に落とせば一瞬で殺せる。前作「ポピュラス」で、もっとも直接的かつ強力な攻撃方法であった。2では、地震にそのお株を奪われはしたが、依然として強力な攻撃手段。

○カビ

カビをバラまく。その性質はひとことでいえば増殖する沼。敵陣の近くに並べておくと、そのうち繁殖していく。その上を通った人間は飲み込まれてしまう。カビはライフゲームのアルゴリズムで増殖するとかしないとか。

Oアドニス

リーダーをアドニスに昇格させる。アドニスはヒーローの一種である。敵と戦うたびに分裂し、かなりの勢いで破壊活動を展開する。分裂したアドニスたちがわさわさと襲ってくる姿は恐怖である。

土の神業カテゴリー

道路

道路を作る。民衆はこの道路に沿って歩きやすいという傾向をもっている。沼などの罠を仕掛けておいて、そこに誘導するのにも使える。

一批辞

城壁を作る。城壁は敵の侵入を防ぐ。敵 のリーダーを殺してシンボルを城壁で囲い 込んでおけば、敵はシンボルまで到達でき ず、リーダーを(つまりヒーローを)作れ なくなるという応用技がある。

○地震

地震を起こし地割れを作る。この地割れは強力。どんな強いキャラクタをも飲み込むところは沼と同じだが、ランダムにバラまかれる沼と違って、地割れは線になっているので出現位置をコントロールしやすく、沼よりも確実に敵を捉えることができる。

○土地の隆起(前作では火山)

土地を隆起させ、同時に岩を発生させる。 前作の火山に相当する。なお、「ポピュラス II」の火山は、噴火して溶岩も流れる本当 の火山である。

○ヘラクレス

リーダーをヘラクレスに昇格させる。ヘラクレスはヒーローの一種で、怪力を誇っている。

気の神業カテゴリー

()雷


雷雲を発生させ、電を落とす。電の落ち た建物は燃え、人間は感電する。それほど 威力はないが、弱いキャラクタなら簡単に 倒せる。

○竜巻

竜巻を発生させる。竜巻に巻き込まれた 人間は遠くに吹き飛ばされ、目を回すため か知能レベルが落ちるとされている。

○嵐

嵐を起こす。雷雲の大規模なもので、長 時間にわたって敵陣に雷を落とし、焼け野



雷が落ちたところは火がつく



木を植えたあとで放火するとは気の長い



今回のは正真正銘の火山。

原を作る。

○強風

強い風を起こす。この風は建物や人間や シンボルまでも吹き飛ばす。

○オデッセウス

リーダーをオデッセウスに昇格させる。 オデッセウスはヒーローの一種で,足が速 い。通常のヒーローの倍の速度で走り回り, 破壊活動を繰り広げる。

火の神業カテゴリー

火柱を立てる。この火柱はゆっくりとラ ンダムウォータで動き回るが、なかなか建 物にヒットしないので、森と組み合わせて 使うのが効果的。延焼の火付け役として使 うのである。

○火の雨

火の雨を降らせる。この焼夷弾は火柱よ り広い範囲を焼き払う。

〇火山

火山を噴火させる。火山の頂上からは溶 岩が流れ出して、人や建物を焼き払う。溶 岩は小さな丘くらいなら乗り越えて流れて いく。火山が噴火したあとの土地は火山岩 の荒れ地となり、土地を再生しないかぎり 建物を建てることができない。

○アキレス

リーダーをアキレスに昇格させる。アキ レスはヒーローの一種。火をつけて回る。

水の神業カテゴリー

一火山岩

海の上に火山岩の道を作る。土地を造成 しても火山岩は消えないので、敵の土地の 近くに置いて、いやがらせに使う。

○渦潮

海に渦潮を放つ。この渦潮は海上をラン

ダムウォークしながら陸地を削り取る。敵 の陸地の周囲にいくつも渦潮を放つと事実 上造成ができなくなるので、これもいやが らせに使える。

○泉

泉をバラまく。この泉の聖水には、敵味 方を転換する力がある。この泉に落ちた敵 は味方になってしまう。強い敵が襲ってき たときなど、こちら側に寝返らせられる。 当然、泉に味方が落ちると敵になるので注 意を要する。

○トロイのヘレン

リーダーをトロイのヘレンに昇格させる。 トロイのヘレンはその魅力で男どもをたぶ らかして地獄に叩き落としたといわれる伝 説の美女。「ポピュラスⅡ」でもヘレンはも っともおそるべきキャラクタである。敵陣 をしゃなりしゃなりと歩き回り, 民衆をハ ープの音色でたぶらかし、民衆は本来の任 務を忘れてふらふらとヘレンのあとについ ていく。そして、ヘレンは頃合を見計らっ て, 連れ去った民衆を抹殺してしまうのだ。 自分が使うぶんにはいいが、敵に使われる と厄介なキャラクタである。早々に沼や地 震で殺すか、泉を使って味方にして利用す る(僕はこの技を「ヘレン返し」などと呼 んで重宝している)のが得策。



○津波

海上に津波を発生させる。津波は陸地を 削り取り, 人や家を飲み込む。海の向こう から陸地に襲いかかる津波の眺めは壮観で ある。中途半端な高台も削り取るが、 堤防 を作っておけば防ぐことができる。

前作の「地震」と「洪水」は姿を消した。 ポピュラスの達人だった人ならわかると思 うが、この2つの神業はほとんど役に立た なかった。

地震は建物を壊すが人を殺せないので, かえって敵の民衆を拡散させ、結果として 敵の繁栄を助ける結果を招いていた。「ポピ ユラスⅡ」の地震は同名だがまったく別の 効果をもっている。あまりに強力すぎて, かえってバランスを崩している面があるく らいだ。

洪水は一瞬にして全世界の水位を上げる もので、マナを大量に消費するわりには実 入りの少ないものであった。実戦で使われ ているのもほとんど見たことがない。

さて、「ポピュラスⅡ」で初めて導入され たシステムもある。

RPGの必須アイテムとされる経験値が, リアルタイムシミュレーションである「ポ



津波がくると海岸が削られ、人が溺れる

ピュラスII」に導入されている。

征服モードで勝つと、その勝ち方が評価され、得点が与えられる。それが経験値につながる。評価方法は不明だが、初期設定(使える神業の種類や人口)の有利/不利が評価に大きく影響しているようだ。要するに、不利な状況で勝てば、それだけ高い経験値を得ることができる。

経験を積むと神業の効果がより強力になっていく。といってもその変化は微々たるものである。

○スプログ

ポピュラスの基本は人口を効率よく増や すことにある。人間は建物の中で繁殖し、 それが大きな建物であるほど速く繁殖する。 そして人数が建物の容量を越えたときに、 あふれた人間が外に出てきて空き地に新し い建物を建てる。

ただ、こうした自然増加を待っていたのでは、領地を素早く広げることは不可能だ。このため「ポピュラス」では、建物のそばに小さな丘を造って、建物を一時的に小さくして人間をあふれさせるという技が必須のものとなっていた。しかし、コンピュータはこの技を使わず、民衆の自然増加に任せていた。

そこで「ポピュラスII」では「スプログ」という操作が出てきた。建物を直接クリックすれば、人間を強制的に外に出せるのである。これだと地形も変わらない。

スプログの恐ろしいところは、コンピュータも積極的に利用するところである。ほとんど並列処理なみの勢いで建物を片っ端からスプログし、出てきた民衆が建てた家の周囲を整地し、またたく間に城にしてしまう。知らないうちに、敵の人口が2倍3倍になってしまうこともしばしば。

スプログにかぎらず、コンピュータのマメさは恐ろしい。沼や地震や火山を執拗に放ってくるのでこちらはてんやわんやだ。ゆめゆめ速いマシンで遊ぼうなどと考えてはいけない。

○造成コマンドの制限

しばらく前、「ポピュラスII」のオリジナル(AMIGA版)発売直後にも書いたが、「ポピュラスII」では、「敵の陣地に対して造成コマンドが使えない」ように設定できる。作者のピーター・モリニューが、日本人プレイヤーに対して挑戦しているような気がしてならない。彼はかつて来日したおりに対戦ポピュラスをやったのだが、日本側が当然のように「手作りの山」を多用したために、あっさり負けてしまった。

手作りの山とは敵陣内で造成コマンドを

使って山を作ること。営々と築き上げた建物は一瞬にして崩れ落ちてしまう。少ないマナの消費で敵陣をズタズタにできるので、対戦ポピュラスには必須の戦法だったが、作者自身はまったくその戦法を想定していなかったようだ。

さんざんやった僕がいうのもなんだが、 たしかに手作りの山戦法はやっていて空しくなる。手作りの山は強力だが不毛である。 戦略もなにもない。なにより美学がない。 ただ勝つだけでなく美しく勝つことも大事 なような気が最近している。

面白くなったかな?

「ポピュラスII」をひと目見てまず気づくのは、画面の質感の違いであろう。前作では、とことこ歩くかわいいキャラクタが殺戮を繰り広げるという妙な違和感が印象的であった。その後、「パワーモンガー」を経て、「ポピュラスII」のキャラクタはもう少しリアルなものになったようである。神業で出現するものや人間たちなど、あらゆるものがアニメーションする。とにかく芸が細かい。

「ポピュラス」は"Ⅱ"になり、全体にゲームが派手になった。神業はその視覚効果にふさわしく、多様かつ強力になった。

神業が強力というだけでなく、マナの蓄積も速いようだ。したがって攻撃も派手にできるが、攻撃を受けてもダメージの回復が速い。なすすべもなくボコボコにされるという悲惨な負け方は少なくなり、しぶとい抵抗が可能になった。このため戦闘がより長期化する傾向を見せている。上級者どうしの対戦などは、きっと泥沼になるに違いない。

火系統の神業は、今回新登場のものばかりだが強烈である。火の雨を降らせたり火山を噴火させたり。森を併用して敵陣を火の海にするという複合技もある。敵の建物を紙くずのように燃やしていくのはアブナ



モンスターもいろいろと出る

イ快感である。ポピュラスの快感は沼にハメることにあったが、「ポピュラスⅡ」の快感はどうやら放火にあるようだ。

経験値システムには賛否両論あるかもしれない。僕はといえば、保守的かもしれないが「否」側である。

理由のひとつは、対戦でイコールコンディションの戦いがしづらくなるということ。もうひとつは、「ポピュラス」では経験を積んで強くなるのはプレイヤー自身であるということ。的確な状況判断と適切な戦略、そして素早いマウスさばきが「ポピュラス」に勝利するために必要な力である。そしてそれは場数を踏むことによってのみ身につくものである。むしろ、経験値稼ぎを強要して得た数値パラメータでしかプレイヤーの技量を表現できないRPGのシステムのほうが浅薄なのではないか? そんなものを真似る必要などないね、といいたい。

「ポピュラスII」は「ポピュラス」ほどの インパクトはないが(2モノの宿命)、ポピ ュラスよりスケールアップしており、なお かつ面白い。

まだ編集スタッフのなかには、僕以外に「ポピュラスII」をやり込んだ者がいないので対戦をちゃんとやっていない。

最終的な評価は対戦のあと、ということ になるだろう。

海外作品ならイマジニアっすね

オリジナルはいうまでもなくAMIGA版。国産マシンへの移植はX68000版が最初。アセンブラで書いてあるという話だから、これはむしろ当然(前作はC言語)。

移植のデキであるが、例によって「イマジニアの仕事」ということで想像がつくことと思う。グラフィックは完璧にオリジナルどおり。速度はオリジナルより心なしか速いくらい。逆にX68000 XVIだとコンピュータの反応が速すぎて征服モードで歯が立たない。IOMHzで遊ぶのが快適。操作性もよい。

効果音の処理はあいかわらず苦しそう。しか

し、ゲームを進めるのに支障のないくらいには 効果音を再現できている。

メッセージ類はすべて日本語に訳された。こういっちゃなんだが、いまどき全部カタカナというのもちょっと……。BGMは日本版オリジナルであることを強調しておく。

総合評価 グラフィック その移植度 効果音

その移植度 効果音 その移植度 BGM



E SOFTOUCH

VTRはヤンエグの香り

Urakawa Hiroyuki

浦川 博之

誰でも一度は、"会社の経営者になってみたい"と思ったこ とがあるのではなかろうか。しかし、実現するのはむずか しい。多大なお金や人が絡んでくるから。とりあえずは、 このゲームで適性を見てからにしたほうがいいだろう。



就職活動。理系の学生ってのは教授の推 薦なんかで簡単に決まっちゃうことが多い らしいけど, 文系の学生にはなかなか大変 な作業だ。スーツを着込んで、あちこちを 駆けずり回り、汗だくの顔をニッコリゆが めながら、「御社が第一志望です」。このセ リフが10回目だったりするから油断ならな い。どうせ相手も信じてないけどね。

活動の第一歩は企業にアポイントを取る ことから始まる。

プルルルルルル。

「はい、ポニー人事部です」

「あの、羽田大学のうりゃかわと申します が、御社の採用のご予定は……」

「内定です」

「は?」

「だから, 内定です」

「電話だけで?」

「あなたには社長に就任していただきます」 「知ってのとおり、初の家庭用VTR発売か ら1年, VTR市場は規格が乱立し, 本格的 な普及を阻んでいる。君の力でこの規格戦 争を終結させ、4000億ともいわれるこの市 場を手にしてもらいたい。健闘を祈る」

いきなり口調が変わるな。ちょっと待っ た, どこにそんな無茶苦茶な話が。

「君の仕事のサポートとして有能な美人秘 書をつけよう」

「任せてください」



2045 (561) 6861

ヤンエグ新人研修を受ける ***

社長室の椅子に居心地悪く座っていると, ドアをノックする音がした。

「社長秘書の令子です」

金髪の女性。いかにもポニーって感じ。 「新入社員で社長のうりゃかわです」

「それではさっそく社長としての勉強を」 「一緒に銀座に飲みにいく」

ぱこーん! 有能秘書のスリッパ攻撃。 「まずVTR業界の現状について勉強して いただきます。これをご覧ください。これ はVTRのマーケットを地図にしたもので す。右奥にいくほど低価格, 左奥にいくほ ど高性能であることを表しています。

「我がポニー率いるBE規格のビデオの勢 力は緑で表されています」

「わりと高性能路線なんじゃないの」 「そのとおりですわ。さすが社長」

「ふふふーん」

ふんぞりかえる社長だ。

「当然ですが、地図の奥に位置する製品ほ ど多くのニーズをカバーできるわけです。 このVTR業界でシェア80%を握り、価格と 性能ともに最高の製品を発売していただく のが社長の使命です。2年間赤字ならすぐ さまクビですのでお忘れなく」

「いきなり社長になって、2年でクビ。普 通の人の20倍ぐらいのペースだ」

「では経営会議のほうへ」

会社は主に3つのセクションから成り立



部の人たちが売る。その進行状況を聞くの が経営会議で、各ターンの前に行われる。 経理からの収益報告,営業からの売り上

っている。営業部,製造部,研究所だ。研

究所で開発した製品を製造部で作り,営業

げ報告,製造からの工場稼働率報告,研究 所からの開発状況報告。

「おわかりになりましたか、社長」 「とりあえず儲かってるみたいだね」

不安だわ。社長秘書令子は思わず眉根を 寄せた。

ヤンエグ経営に乗り出す。

いよいよ社長業の開始だ。社長業の第一 歩は、社員の声を聞くことから始まる。命 令を出さずに待っていると、各部署のおし ゃべりが画面にチラチラ映るのだ。

製造「AIDA 2 BAS (製品名) は、作って るわりには売れないなあ」

営業「広告のノウハウが足りないなあ」

開発「この研究所の人員じゃ, 新製品も望 み薄だね」

「令子さん, なんかえらく社員の評判が悪 いんですけどし

「社員の声に応えるのが、いい社長になる ための条件ですわより

うりゃかわ君は社員の声に応えることに した。技術のポニーだからして、研究所の 改善から取り組む。研究員を増員して, 予 算を増やす。技術力が上がった。

「技術力がつくとどうなるの?」



業績がよければほめてくれる

光栄

「短い期間で新鮮度の高い製品が作れるよ うになります。新鮮度が高ければ売り上げ も伸びますし、モデルチェンジまでの期間 を長くすることができますわり

我ながら賢明な処置である、と胸を張る。 製造部門にも予算を多く回して合理化を進 めさせよう。各部門への指示が終わると, 広告戦略を練るステージが待っている。

「ちわー, 白鳳堂です」

「おう, 白鳳堂さん, 広告を頼むよ」 「BEブランドの宣伝と、ビデオの製品宣伝 と2種類ございますが」

「知名度を上げたいから、製品宣伝」 「ご予算に応じて販促物配布からTV番組 提供までございますが」

「じゃあ、この全国フェアってやつ」 「9700万円いただきます」

「高いぞ, おい」

「広告のおかげで伸びる売り上げに比べれ ば安いもんですよ」

広告開始。

"製品広告は失敗しました"

「てめー, 白鳳堂!」

「あでで、おたくの営業部員が足りないと こういうこともあるんでず、ぐるじい」

社内に指示を出し、広告を打つと、いよ いよ今期の製品売り上げが発表になる。 ピピピピピピピ

「お,売り上げが伸びた」

「よかったですわね、社長」

「新製品発表まで、もたせられるかな」

「それには営業の強化が必要かと」

次のターンでは営業の強化を図ろう。結 構お気楽に考えているうりゃかわ君だ。

ヤンエグ長期戦略を練る 🍑

そんなこんなで数年が経つ。各社ともに 新製品を発売し、高性能、低価格、新鮮度 の高い機種から売り上げを獲得していく。

うりゃかわ社長率いるBE規格は、徹底し た高性能路線をとって成功していた。性能, 価格ともにそこそこの市場は乱売気味で台 数が伸びない。ライバルより安い機種を作 れば売れるかもしれないが、製造原価が高 くて儲けにならないのだ。

しかし、この世界はコストパフォーマン スだけがすべてではない。時代の流れとい うものがある。レンタルビデオの普及、高 画質テープの登場、4年に1度のオリンピ ック。それぞれが市場に影響を与える。

ビデオに求められる機能も当然変わって くる。リモコンがついてないと売れないと か,バーコード子約のある機種に人気が集 まるとか。時代のトレンドを読み, 先手を



社員の声は尊重しなければ

打った経営をしなければならないのだ。

加えて, 市場が大きくなってくると自分 の会社だけでは生産が追いつかなくなって くる。このゲームでは、なぜか自社規格の 製品は自社でしか開発できないので、ライ センス生産やOEM供給をしてくれるパー トナーを探さないとシェアが伸びないのだ。

うりゃかわ社長は本人の性格が災いして か、同業他社に嫌われまくっていた。

「なぜだろう。SHARKから MIBISHIか ら,他社の信用度がみんなゼロだ」

「営業の姿勢が強引すぎるという批判が出 ていますわよ。それにパートナーづくりを してこなかったために、ポニーは利益を独 占しているという噂もたっています」 「ま,いいや。我が社が市場を制すれば向

こうから頭を下げてやってくるさし

すっかり態度がでかくなっている。それ でいいのか、うりゃかわ。ゲームの終了条 件にはVTR市場を4000億円の規模にする というのもあるのだぞ。ポニーだけで4000 億も売り上げられると思っているのか。

ヤンエグ勝利の美酒に酔う ・・・・

社長に就任して12年。ついに使命をまっ とうすることができた。4000億円の市場を 開拓し,価格40,000円,性能プロ級の製品 を作り (赤字にしないようにするのは大変



各種メディアも利用できる

だった)、市場のシェア80%を握る。

結局, 他社に頭を下げて回り, 自社規格 の製品を作ってもらったのだった。市場を 独占しすぎたために、「ウチでは生産が需要 に追いつきそうもないですなあ」といわれ 続け、そこを口説いてファミリーに入って もらうのに多大な時間を要した。

ポニービルのラウンジで夜景を眺めなが ら、ひとりくつろぐ、うりゃかわ社長。研 究所の所員を引き抜かれたり、工場のライ ンがストップしたりしたのも, いまとなっ てはいい思い出さ。ライバルの規格は時代 の読みを誤ってみんな撤退した。

「社長」

令子が入ってきた。

「令子くん。君には世話になったな」

さりげなく肩に手を回したりして。

「社長。実は新入社員が入社することにな りまして」

「ほう。それで?」

「新入社員が社長に就任する慣例に従って, 社長には退任していただくことに」

就職活動の第一歩はアポイントメントを 取ることから始まる。

プルルルルル。

「はい、ベクター人事部です」

「御社の採用のご予定は……」

光栄流に練り上げられた企業戦略の世界

会社経営というむずかしいテーマのわりには、 簡単に理解できて遊びやすい。 命令を出しては、 それが売り上げにどう結びつくか確かめるとい う作業の繰り返しで、ついついハマってしまう という感じ。新製品の売れ行きを見る瞬間など は、ついドキドキして見入ってしまう。

このようなテーマをゲームとしてまとめあげ る力には、さすが光栄だというしかない。しか も, ほかの歴史シミュレーションに負けない面 白さがあると断言できる。各メーカーの人間の 絵は「いかにも!」って感じで笑えた。

しかし、光栄ゲーム全般が抱えている問題は やはりこのゲームにも存在する。それは情報の 参照が面倒臭いことと、操作性が悪いこと。は っきりいって、ツリー型のコマンド構造はもう

古い。製品なら製品の全体的な情報を一発で全 部見られるようにしてほしいものだ。

あいかわらず X 68000らしさが感じられない こともある。ジャズを採譜したBGMや、アメコ ミっぽい人物のグラフィックにはセンスを認め てあげるから、全体にそのセンスが行き渡るよ うに頑張ってほしいもんである。

総合評価 グラフィック BGM 操作性 熱中度 ***** コンピュータの強さ

スピード


HE SOFTOUCH

月面アクロバットウォーズ

Kageyama Hiroaki

影山 裕昭

このシミュレーションゲームはそもそもPCエンジン用に作られたもの。ゆえに、ルールなども簡単で、お手軽に遊べるような工夫がなされている。アクションゲーム感覚でシミュレーションを遊んでいるという雰囲気なのだ。



中東で湾岸戦争が勃発した直後,戦争が テレビゲーム化しているとの報道があった。 ミサイル攻撃はジョイスティックで照準を 操作し、攻撃目標物を正確に破壊すること ができるピンポイント方式である。テレビ で見る映像は、まさにゲームの画面のよう であった。湾岸戦争の報道では無残な死体 をテレビ画面に流すことが少なかった。連 合軍はクリーンな戦争だと強調していたが、 きれいな戦争なんてあるわけがない。

別に私は平和主義者ではない。湾岸戦争の話を持ち出したのは、同時期の日本でウォーシミュレーションゲームが好調な売れ行きだったことを思い出したからである。

この「ネクタリス」はPCエンジンからの移植である。グラフィックは(おそらく)ベタ移植で、解像度は256×256ドット。アクションゲームならともかく、シミュレーションゲームでこの解像度ではガッカリだ。X68000のグラフィック機能を存分に生かしてほしいものである。

気を取り直してゲームの解説をしよう。 ゲームは近未来21世紀が舞台となっている。 人類は月面に進出し、採掘した資源を地球 に供給していた。地球ではその資源を巡っ て大国が権利を主張し、そのなかのひとつ、 ガイチ帝国がついに軍事力を発動させ、月 に軍隊を送り、ほぼ全土を占領してしまっ た。ガイチ帝国は月面で地球攻撃の最終兵



器MOAの発進準備を進める。これを知った月の反乱軍は、監禁されていた収容所を集団脱走し、MOAの発射基地であるネクタリスを目指した。プレイヤーは反乱軍の総指揮を取り、行く手を阻むガイチ帝国を粉砕してネクタリスへ侵攻し、MOAの発進を阻止することが目的である。

ゲームではいくつかの戦場が用意されており、ひとつの戦闘に勝利すると次の戦場に進めるようになっている。戦闘途中のゲームセーブはできないが、「ネクタリス」では戦場名が継続プレイに必要なパスワードとなっている。スタート時に最後にプレイした戦場の地名を入力すると、その戦場から再開することができる。

また、タイトルメニューにはMANUAL という項目がある。これは何かというと、 マニュアル=説明書である。ゲームの流れ や目的、コマンドの説明などがビジュアル と文章で行われ、猿でもわかるのではない かというくらい丁寧な説明がされる。

シミュレーションというと分厚いマニュアルがつきものという印象が強いが、「ネクタリス」に関してはそのことを忘れてもらってかまわない。 難点をいえば、このマニュアルはゲーム中には参照することができないことだろうか。

「ネクタリス」の戦場マップ画面にはあらかじめ敵味方の部隊(ユニットと呼ぶ)が配置されている。自軍のユニットは青色、敵のユニットは緑色で表示される。各マップには敵味方とも必ずひとつの収容所を持っている。勝利条件は敵の収容所を占領するか、敵部隊を全滅させること。この逆が成立すれば自軍の敗北である。

戦場に自軍の工場があれば、戦闘で戦力が低下したユニットを工場で補給することができる。マップによっては中立工場がある。中立工場を占領すると自軍の工場として使えるようになる。操作はPCエンジンか

らの移植ということもあってジョイスティックでしか遊べないんじゃないか……, なんて心配をしたもんだが, マウスでの操作もできるようになっていた。

キーボードがなくても遊べるかというと、敵に降伏をするときだけはキーボードからの操作が必要である。もし誤操作を防ぐためにこうしたのであるなら、なかなか考えられているといえよう。

ゲームはターン方式で進行する。ターン 方式というのは、プレイヤーとコンピュー タが交互にユニットを移動したり、敵に攻 撃したりしてゲームを進めていく方法であ る。通常、マップ画面にヘックスは表示されない。ユニットを選択すると移動可能な 範囲でヘックスが表示される仕組みである。 最近はこういうシステムが主流らしいが、 初めて見たのでちょっと驚いた。

攻撃力や防御力はユニットが配置されて いる地形によって変化を受ける。敵のユニ ットが道路にいるのと、山の中にいるのと



戦場全体を確認して動きを予想する




戦闘シーンはもちろんアニメーションする

では防御力が違ってくる。当然山の中にいたほうが防御力は高い。支援効果、包囲効果も戦闘結果に影響してくる。これは敵ユニットの周りを自軍のユニットで囲むと、自軍の攻撃力を高めることができるというもので、防御力の強い敵を攻めるときに有効な方法となる。ときに有効な方法となる。



すべてのユニット性能はゲーム中でも確認できる



工場に格納されたユニット群。頼りは航空機

GALOISでの攻防 *****

ガイチ帝国と9回目の衝突が起きたGAL OISは、スタート時点で敵ユニット数が自軍をうわ回った初めての戦場である。中央の険しい山脈を挟んで左に自軍の収容所、右に敵の収容所が配置されている。

保有する工場はそれぞれひとつで、中立の工場が4つあることが確認された。自軍の近くの中立工場は占領が比較的簡単にできそうだ。敵軍の近くにもひとつの中立工場がある。これは間違いなく敵の手に落ちるだろう。中央の山の麓にある2つの中立工場の占領がカギとなりそうだ。

我が軍には間接攻撃を仕掛けるユニットがひとつしかないが、敵は4つ持っている。これを踏まえて我が軍は、最初は航空機で敵の間接攻撃ユニットを集中攻撃して壊滅的なダメージを与え、中盤で中央の中立工場を占領し、最後には空と地上から敵を一斉攻撃する。初期の段階では敵の対空砲火も相当厳しいものが予想される。地上から敵対空ユニットへの攻撃を行い、航空機を援助することに決定した。

我が軍は中央の中立工場に向けて進撃を 開始した。前線に重戦車のグリズリー、続 いて対置ミサイルランチャー装備のラビット,中型量産戦車のバイソンを配置。後方には防御力が高い重戦車アルマジロ,間接攻撃のナスホルン,歩兵ムンクスを爆撃機から保護するため対空車両シーカーとホークアイを援護につけた。

工場からはトラックに歩兵を乗せて,別の中立工場の占領を目指す。対地爆撃機ジャビイ,対空攻撃機ファルコを発進,アルマジロも最前線の防衛のため出撃させたところで自軍のフェイズを終了した。

続いてコンピュータのフェイズだ。最前線にガイチ軍の最強重戦車モンスター、後続にシーカー、ラビットと戦車を連ねて配置してきた。対空車両の間近に航空機を配置してくるあたり、なかなか考えているようである。後方には間接攻撃が可能なホークアイ、ロケットランチャー装備のエストールで前線に攻撃を仕掛ける我が軍に重砲を向けている。1ターンが終了した。

2つある中立工場のうちのひとつは敵の 戦車で包囲されてしまった。現状で戦力の 劣る我が軍としては、戦闘となっては不利 である。ここは空いている中立工場の占領 に全力を注ぎ、1ターンでも早く最前線に 工場を確保することにしよう。最前線で戦 力の補給が可能になれば、戦闘で低下した 戦力を素早く回復することができる。

とはいえ、工場の占領は歩兵やバイク兵でないとできない。歩兵は航空機から攻撃されると全滅することにもなりかねない。歩兵を失えば工場の占領ができなくなるので、この歩兵はなんとしても生かしておかなければならない。「ネクタリス」では地上ユニットと航空ユニットであっても同一のヘックスに属することは許されていないから、歩兵を囲む6つのヘックスに自軍のユニットを配置してしまえば、敵の直接攻撃を受ける最悪の事態だけは防げる。

3ターン目に敵は2つの中立工場を占領した。我が軍は4ターンめにやはり2つの中立工場を占領した。保有する工場の数は同じだが大きな落とし穴があった。中立工場は1~6個のユニットを抱え込んでいて、占領と同時にそれらのユニットを自軍のものとして使うことができる。敵が占領した工場には重戦車や間接攻撃ユニットが豊富にあったが、我が軍では2機の航空機を除いて、ほかは防御力の低い貧弱なユニットが多かったのである。地上ユニットは防御力が低いうえ、数で敵に圧倒されている。

なかばヤケクソ気味に航空機で敵地上ユニットを攻撃。わずかに敵の戦力を減らすことに成功したものの、7ターン目に大事な航空機をすべて失ってしまった。敵の攻撃に押されている。頑張って敵のユニットを攻撃しても、1機でも生き残りがいれば、工場に戻って8機に回復してしまうのだから、らちがあかない。10ターン目には最前線の戦いを回避したガイチ軍の大型空中輸送機が我が軍の収容所に歩兵ムンクスを輸送し、収容所は敵の手に落ちた。

MOAは予定どおり地球に向けて発進, 地球はガイチ軍に降伏した。

グラフィックが悲しいかな

本文中では触れなかった、コンピュータの思考能力について話そう。前半はマップが小さいし登場するユニット数も少ない。コンピュータのユニットの動かし方を見ていると、これがなんともマヌケであった。これが後半のマップになると、前半のようなバカな行動が目につかなくなる。はたして最初はワザとマヌケに動かしているのか。それはわからない。ゲーム全体を通すとそれほどバカでもないので、いい加減な戦術では負かされてしまう。

敵の思考時間も短く、待たされてイライラすることもない。初心者向けであるためとっつきやすいが、そのぶん大戦略シリーズなんかと比べると戦術の数は少ない。

あと、 1ターンの終了を選択したときに、 い

きなり敵のフェイズに移るのは気に入らない。 終了コマンドがよく使うコマンドの近くにある ので、誤って選択する可能性は高い。終了時に は確認を求めるのが常道だろう。

ユニットに弾切れはない。燃料切れもない。 工場で受けられる補給は、I機でも残っていれば「ターンで「ユニットのMAXである 8機になる。これは自軍のユニットを工場に入れたときにはありがたい仕様だが、敵のユニットにやられると涙ヂョーヂョーである。

総合評価 0 5 10
グラフィック *****
操作性 *******
戦略性 ******
X68000らしさ ****

E SOFTOUCH

For the human over the one.

Taki Yasushi

康史

X68000版「サーク」はとっくにプレイしたけど、「サークⅡ」 はまだ出ないのかなあ。他機種ではずいぶん昔に出たのに。 そう思っていた人には朗報。今回もいろいろな頼みごとを 受けて、人のいいヒーロー役を演じてくださいな。



ついに「サークII」が、X68000でも遊べ るようになりました。前作「サーク」はX 68000向けにアレンジされていて、512×512 モードの画面でプレイできたので、「サーク II」も絵がきれいになっているかなとちょ っと期待。そう思いながら、ディスクをセ ットして起動。あらら。まるっきりの640ド ット×200ラインのベタ移植でした。でも, スプライトも使わないベタ移植のわりには スピードが速いなあ。

起動するといきなり選択肢が出て、主人 公の名前を変えるか、オープニングを見る か、ゲームを始めるか、を選べます。

名前を変えてもいいのですが、せっかく ラトク・カートという名前があるんだから, 私はこれを利用しました。

「サークII」は前作同様、いろんな面で立 体を意識したアクションロールプレイング です。VRシステム2だとかというのを使 っていて、これによって、当たり判定など も3D化しているようです。そのために、空 を飛んでいるものはジャンプをしないと攻 撃できないし、逆に飛び道具などの攻撃を (ものによっては) ジャンプでかわすこと もできます。

シナリオ面での難易度はかなり甘口で, マップも単純なのですが、アクション的に はかなりキビシイです。前作以上の手さば きが必要になります。



X68000用 3.5/5"2HD版2枚組 6,800円(税込) ブラザー工業(TAKERU) ☎052(824)2493

見かけは「イース」などに似ていますが、 戦闘システムは前述のVRシステムのせい でまるっきり違います。

まず、半キャラずらしはやめましょう。 たいていの場合, 自分のほうが大きなダメ ージをくらいます。それから、剣を出して 突っ込んでいくのではなくて、敵が来るま でしばし待ち, 剣が当たりそうなところで 振ります。むやみにアタックしていくと, あっという間に死んじゃいます。

これが面倒なら、剣に魔法をかければフ ォースショット (弾が出る) を打つことが できます。MP(マジックポイント)が減る ので回数は有限なのですが、飛び道具なの で、離れたところから攻撃できます。この ゲームではモンスターが比較的お金持ちで, お金に困ることはあんまりないので、さっ さと魔法屋さんで剣に魔法をかけてもらっ たほうが賢明です。というか、最初の段階 でも、装備一式に魔法がかかってないと相 手にならないくらい, ウェービスを代表す る剣士ラトクさんは弱いんですよ。スライ ムさんてば強いのね。

私は実生活でも、安いものをたくさん買 うより、なにがなんでもいいものを買う主 義なので、このテのゲームでも最初からな るべくいいやつを買ってしまいます。ああ、 もうちょっとで買えるわ、とお金を溜めて いくのが至上の喜びなのですが、このゲー ムではそんなことはできません。

なぜって, ものを買うにはそれ相応のレ ベルが必要なんです(前作もそうだったか



酒場の中でも話しまくろう

な?)。いくらお金持ちでも、レベルが足り ないと武器屋さんが「これは君には使いこ なせないよ」と売ってくれません。買って おけば、冒険の途中でレベルアップしたと きに装備変更できると思うんですが, なか なかおせっかいな武器屋さんなのです。

もっとも、この武器屋の親父は、ラトク の親父の親友だったらしいので、それで心 配してくれるんでしょう。そういうことに しておきましょ。ただで最初のくたびれた 装備を直してくれることだし。

ゲームをやってみましょ

ゲームが始まると、まず森の中にいます。 しばらくすると、ピクシーが飛んできて、 女の子が縛られていると教えてくれます。

彼女の名前はシャナというそうで、森の 種族の末裔だそうです。助けてあげると, お礼に町まで連れてってくれます。

例によって例のごとく, 町の中ではいろ んな人と話しまくります。意外とみんな物 知り。勇者ラトクが最初は倒せないくらい 強いスライムや、大きなカエルさんが町の 周辺にはいっぱいいるのに、みんなどうや って情報を仕入れるんでしょ~ねえ。

さて、まずは教会に行ってみましょう。 ここではカルマの除去と、MPの回復をや ってくれます。しかし、献上金として、し っかり100GPとられます。町のために働い てるんだから、ただにしてくれてもいいの

そうそう, このカルマってのがクセモノ。



ハーピーのいる橋では落ちないように

モンスターを倒すと必ず上がり、一定以上 溜まるとEXP (経験値) が上がらなくなり ます。1カ所で留まって経験値稼ぎをして ると、結局MPがなくなりカルマが溜まる ので、このゲームの基本はレベルアップに 適当な敵のいる場所と教会との往復に専念 することになります。

さて、教会に行くと、森の魔物を倒してほしいと頼まれます。YES/NOの選択はあるのですが、NOにするとピクシーはうるさいし、ゲームが進まないので、しようがないからやってあげましょう。ゲームが進んでいくと、みんななかなかお調子者で、「あなたには、○○を倒してもらいます。それがあなたの宿命なのです」とばかりに、いろいろ鬼退治に行かされてしまいます。

そうそう、このゲームの基本はYESですからね。NOの選択肢はないも同然です。だってピクシーがうるさいんだもの。

教会に行ったらシャナのところ (病院) に行って、偶像をもらってきましょう。これがないと森を自由に動き回れません。

森の中を動き回れるようになったら、木の上にあるおばあさんの家に行きましょう。なになに? 北の洞窟から鏡を持ってこい? なんで私が……。いえいえ、こっちの話です。喜んで行かせてもらいます、って感じで鏡を取りにいかされます。

北の洞窟の前は、経験値の稼ぎどころですので、ここでレベルを32くらいまで上げましょう。そうすれば、新しい装備に新調できます。ここからはファルシオンソードが使えないと結構きついのです。

鏡をおばあさんのところに持っていくと、なぜかシャナがいます。どうもここはシャナのお家みたい。今度は空にかかる橋を通って、北の森に行けっていわれます。なんで私が……。いえいえ、こっちの話です、とあきらめて従いましょう。

北の森に行く途中には、ハーピーちゃんがいます。ハーピーは飛んでいるので、ジャンプしないと攻撃できません。また、ハーピーのいる橋はたてつけが悪く、ところどころに穴が開いているので、落ちないよ



たくさんのアイテムを使い分ける



ねずみにかじられそう

うに。落ちるとすぐ死んじゃいます。

そうして着いた先が北の森です。洞窟が2つほどあるので、制覇してください。ダンジョンのマップは簡単だし、敵はフォースショットでぴしぱしやっつければいいので、ここで経験値を稼ぎましょう。レベル34、35ぐらいまで上げておけば、ボスと比較的楽に戦えます。

レベルアップがテーマ・・・・・

クエストはどれをとっても簡単です。と にかく、このゲームでは何をするにもまず はレベルと、ボスを倒すことができるよう な達人級の指さばきが必要になります。

前作「サーク」のときから、こういう印象は強かったのですが、「サークII」はもっとすごいです。しかも前述したように、カルマは溜まるし、肉弾戦ではすぐに負けてしまうのでMPが必要という理由から、教会との往復を強いられます。

そして、前作同様に「サークII」もボスがかなり強いです。特に最後のボスは強すぎるうえにかなりランダム性があるので、運がよくないと倒せません。

また、シューティング面もあるんですが、これもベタ移植でスクロールはカクカク、キャラクタは見にくい、目は疲れて涙が出ちゃうし。目が死ぬほど疲れたときにボスが出てきて、これもカタい。編集室でみんなでこの面をやっていたときに提案されたコツがなんと、



ようやくやってきたシューティング面

「ここでポーズをかけて、目を休める!」 なのですから(普通は無理。念のため)。

レベルアップの作業もそれほどいやなことではありません。しかし、シナリオ進行上必要なことをやれば、必然的にレベルは上がっているというのが自然ではないでしょうか。教会との往復の末にレベルアップ、レベルさえ上がれば簡単に解けてしまうクエスト、強すぎるボス。少なくとも私の視点で見れば、あまりバランスがいいとはいえないと思います。

「イース」がこのテのゲームの至高の作品とはいいません(X68000版は結構ボスキャラが強かったし)。しかし、もう一度やってみようという気が起きたり、実際に二度以上やってみた人もいると思います(「イースIII」はボスがカタすぎますが)。

ゲームシステムもちょっと難議なところがあります。このゲームのアイテムは大きく分けて2種類あり、ひとつはヒールポーションのように意図的に使うアイテム、もうひとつはシナリオを進ませるうえで絶対必要なアイテムです。これらのアイテムはひとつしか装備できないので、後者のようなアイテムが必要な場所ではいちいち装備しなおしたりしなくてはならないのです。

最後のほうの砦に至っては、○○と鏡のアイテムつけ替えの応酬になってしまいます。このようなアイテムは装備するのではなく、持っているだけで有効にしたほうがいいと思うのは私だけでしょうか?

そっくりなのはいいことだ?

768×512モードの真ん中に, 640×400の画面 を表示しているため, 画面がすごくちっちゃい です。

PC-88VA版では3枚だったのに、X6800C版では2枚組になっていて不思議に思ったんですが、どうも1.44Mバイトフォーマットがかかってるみたいです。撮影の都合上、セーブが3カ所しかできないのには困ったので、ためしに2HDEでフォーマットしたディスクへとセーブ時に入れ替えたら(強制イジェクト)ちゃんとセーブできました。

曲データのほうもほとんどベタ移植っぽいのですが、実はAD PCMを使ったパーカッションのアレンジがかかっています。そうそう、音源ドライバはZ-MUSICを使っているようですね。市販ソフト採用の第 | 弾かな? あっ「ポニオン」があったか。



A F T E A A E U I E W

今回はパッケージソフトではなく創刊10周 年記念PRO-68Kに収録された、Oh!Xスタッフ謹製の「SIONⅡ」が登場。黄金週間 PRO-68Kで発表された「SION」を遥かにう わ回る完成度で、多数反響があったようです。

SIONI

▶SIONIIは面白いぞ! スターウォーズ とスターブレードを足してSIONで割った ようなゲームで、すごくいい。音楽もいい。 でも、ちょっとランクがイージー。最後の ボスのミサイル攻撃がスターブレードのボ スの攻撃に似ているのは気のせいだろうか。

青木 学(17)秋田県

▶SIONIIにはまった。スターウォーズより 面白いと思うぞ。しかし、キーボードでプ レイするのはつらい。僕は3本指コントロ ールの人だから、どうしても上下の反応が 遅れがちなのであった。

高橋 毅(21)埼玉県

▶SIONIIはよい。SIONIIIに期待してしま うのだけど,浜崎さん作る気あるのかな。

三浦 正義(19)神奈川県

▶SIONII, なかなかどうして素晴らしい出来ですね。これがたったの36円なんて((780-600)÷5) 得した気分ですよ。


松永 正弘(22)京都府

▶SIONIIはすっごくよくできていますね。 感動しました。SC-55を使用していますの で、BGMがすごくいいです。3面に入った ときの"GATHER WAY!" がいちばんで すね。 白沢 桂一(24)千葉県

►SIONIIはむちゃくちゃよかった。通路と基地内部、それにボスの部屋に入ったところが最高。 仲井 隆良(14)愛知県

ろが最高。 仲井 隆良(14)愛知県
▶オープニングデモは、スタークルーザー
かスターブレードみたいで格好よかった。
ゲームスタート時のデモは少しいらないと
思った。ゲームははっきりいって最後の迷
路はいらない。余分だ、蛇足だ。曲がると
き一瞬止まるし、避けられない(?)シャ
ッターはあるし。あとは、まあまあだった。
ただ、ディスク1枚も使っているくせに、
SIONよりゲームが短いのはなぜなんだ。

阿部 裕康(19)東京都







▶前作のSIONのほうが難しかったですね。 SIONIIはすぐ終わってしまいました。 AHM連射でラストのボスがすぐ死んじゃ うんだもの。しかし、記録されているハイ スコアは高すぎるぞ。全然届かない。

宮城 義和(29)静岡県

▶SIONIIの障害物が動いているところが 熱いです。だから画面がいつも真っ赤です。 菅谷 英明(25)兵庫県

▶SIONII, 感動のあまり涙が出た。カッコイイ, あまりにもカッコよすぎる。前作SIONのときはこんなふうだった。「これ, なかなか遊べるじゃん! なんか得した気分」今回のは違う「もう何もいらない……」。最高です(M1対応もいつか)。

久保田 文彦(31)長野県

▶SIONIIは面白い。しかし、いまだにクリアできないでいる。

萩原 亮一(17)神奈川県

▶面白いけど、やっぱりスターウォーズを やったあとだと爽快感に欠けるなあ。ミサ



イルはいいけど数制限があるし。

長井 貴志(23)神奈川県 ▶どうやったらあんな点数が出るんだ! どう頑張ってもEASYで14万点だぞ。これ でAHMが10だなんていわれた日には……。 でもヒットカウントだけなら勝ったぜ。ち なみにEASYで109, NORMALで103。やる 気になればもっといけるのでは。

間宮 義晴(17)山形県 ▶SIONII, ほとんど毎日プレイしていま す。久々に"クリアする楽しさ"を思い出 させてくれるゲームでした。

加藤 真澄(?)京都府

▶ゲームは見せることではなく、魅せることであるとSIONIIから感じました。スピード感、ミュージックともに感動してしまいました。 伊藤 直樹(24)愛知県

▶だあ! SIONIIは難しすぎるぞ。テストプレイヤーは何をしていたのだ。編集部の人間を基準に考えてはいけない。

鹿又 健(22)栃木県

▶SIONIIはとてもいい出来だ。MAGIC4. X, ZMUSIC.Xの性能も手伝って、SIONを遥かにうわ回る完成度に仕上がっていると思う。しかし、残念なことにゲーム内容にオリジナリティが全然感じられない。確かにプレイしていて面白いことは面白いのだが、どこかで見たようなシーンの連続には閉口せざるをえない。せっかく高い技術をもちながら、市販の人気ゲームのパクリに走ってしまっているのは、あまりに情けないことではないか。このゲームにオリジナリティという要素が加わっていれば、本当に素晴らしい作品になっていたと思うと残念でならない。

少しきついことを書いたが、SIONIIはもはや単なるサンプルゲームではなく、ひとつの完成されたゲームとして評価されてしかるべき作品だと思う。次回作に期待したい。 都築 二郎(20) 岡山県

ちょっとアフターケア

さまざまな反響のあったSION II ですが、読者からの手厳しい意見もちらほら届いています。 ゲームデザインに関することは、対処のしようがありませんので、隠し機能として対処できるもの、ちょっとした操作で対処できるものについて説明していきたいと思います。

まずは、いちばん多かった意見、

「ゲームが難しすぎる」

です。これは、"XFI" キーを押しながらゲームを立ち上げることによって、誰にでもクリアできるゲームになります。やり方は、オープニングが始まるまで"XFI" キーを押しっぱなしにして、コンフィグモードに移ってください。すると、見たこともない "SPECIAL" というメニューが追加されていると思います。ここで、以下の3つのモードを選択できます。

- ・NORMAL……通常のゲームモードにします
- ・AHM FREE·····ホーミングミサイルが撃ち放
- ・MUTEKI……無敵状態, つまり当たり判定なし でゲームを遊べます

ちなみに、無敵&ホーミングミサイル撃ち放 題はありません。どうしてもやりたければ、ソ ースリストを改造してくださいね。

それにしても結構露骨にわかるようにしておいたんですが、6月号のハガキには I 通も発見したという報告がありませんでした(感づいている人はいた)。ま、隠し機能ですからいいのかもしれませんけどね。

次は,

「収録されているハイスコアが高すぎる」

です。これの対処方法は簡単で、ハイスコアファイル「HI_SCORE.DAT」を削除するか、別のファイル名にリネームするだけです。このままゲームを立ち上げると "FILE READ ERROR!" の表示が出て止まりますが、無視してトリガボタン

を押してください。すると起動は継続して行われますので、ハイスコア表示モードに移ってからデータのセーブを行えば、リセットされたデータを作成することができます。


ここでハイスコアを取るためのコツを説明します。まず、ゲームクリア時には,

シールドの残量×500

AHMの残量×1,000

のボーナス得点が加算されます。つまり、なるだけシールドを減らさず、AHMを使わないようにするのです。そして、ノーダメージクリアのときには特別に50,000点加算されます。さらに、ラスト面の最後に出てくる扉が | 枚なんと10,000点! 全部で4枚出てきますから合計40,000点が稼ぎ出せます。実際にはビーム連射のAHM連射、かつタイミングが難しいため、かなりきついのですが不可能ではありません。

現在のハイスコアは、LIVE in'92でお馴染みの 進藤氏が20万点台を叩き出しています。宇宙面 では高得点の敵しが狙わず、ノーダメージ、扉 4 枚破壊するという徹底ぶり。でも、ハードラ ンクでノーダメージクリアは達成していないそ うなので、誰か挑戦してみませんか? (M.H.)



どうなる!? SIONⅢ(仮)

発売中のソフト

★シュートレンジ ビッツー

X 68000用 5"2HD版3枚組 9,800円(税別)

★ポピュラス I イマジニア

X 68000用 5"2HD版2枚組 12,800円(税別)

★ライジング・サン ビクター音楽産業

X 68000用 5"2HD版3枚組 9,800円(税別)

★ネクタリス システムソフト

X 68000用 5"2HD版 7,800円(税別)

★サークII ブラザー工業(TAKERU)

X 68000用 3.5/5"2HD版2枚組 6,800円(税別)

★チェイスH.Q. ブラザー工業(TAKERU)

X 68000用 3.5/5"2HD版2枚組 7,800円(税別)

新作情報

★ふしぎの海のナディア ガイナックス

X 68000用 3.5/5"2HD版 14,800円(税別)

★エトワールプリンセス エグザクト

X 68000用 5"2HD版 9,800円(税別)

★ヴェルスナーグ戦乱 ファミリーソフト

X 68000用 3.5/5"2HD版 9,800円(税別)

★キャッスルズ ビクター音楽産業

X 68000用 5"2HD版 9,800円(税別)

★エアーマネージメント 光栄

X 68000用 3.5/5"2HD版 II,800円(税別)

★バトル ジー・エー・エム

X 68000用 3.5/5"2HD版 12,800円(税別)

★沈黙の艦隊 ジー・エー・エム

X 68000用 3.5/5"2HD版 12,800円(税別)

★オーバーテイク ズーム

X 68000用 5"2HD版 9,800円(税別)

★デスブレイド SPS

X 68000用 5″2HD版 価格未定

★餓狼伝説 ホームデータ

X 68000用 5"2HD版 価格未定

★究極タイガー KANEKO

X 68000用 5"2HD版 価格未定

★バーンウェルト グローディア

X 68000用 5"2HD版 価格未定

★ファルディア M.N.M Software

X 68000用 5"2HD版 価格未定

★ドラゴンスレイヤー英雄伝説 SPS

X 68000用 5"2HD版 価格未定

★鮫! 鮫! KANEKO

X 68000用 5"2HD版 価格未定

*TATSUJIN KANEKO

X 68000用 5"2HD版 価格未定

★エアバスター KANEKO

X 68000用 5 2HD版 価格未定

★サバッシュ I ポプコムソフト/グローディア X 68000用 5"2HD版 価格未定

★倉庫番リベンジ/ユーザー逆襲編

シンキングラビット

X 68000用 5"2HD版 価格未定

3.3

SX-WINDOW開発キット

Nakano Shuichi 中野 修一

X68000ユーザー待望のSX-WINDOW用開発ツールキットが発売されます。 ここでは開発途中版からうかがえるツールの内容や操作性などについてまと めてみました。ウィンドウ上での開発環境はどのようになるのでしょうか。

編集部にSX-WINDOW開発キットの開発途中版が届きましたので概要をお伝えします。ただし、仕様はまだ正式に決定されたものではありませんから、発売直前版以降では変更されている可能性もあります。あらかじめご了承ください。

* * *

さて、最近になってようやくSX-WIND OW対応のアプリケーションの話も聞こえてくるようになりましたが、これまでSX-WINDOWには正式な開発ツールというものがほとんどありませんでした。そもそも、SX-WINDOWが発表されたのが1990年春ですから、2年以上のあいだおあずけをくっていたことになります。

実は、これまで一般のソフトハウスに配布されていた資料というのは1991年1月号の謹賀新年PRO-68Kに入っていたものとなんら変わりません。それ以上の情報はほとんど公開されていませんし、ツールも存在しません。シャープ製のアプリケーションではアプリケーション1本ごとにマネージャやドライバが新設されたりしているのと比べると、初のSX-WINDOW対応ゲームとなったシムアースなどは非常に劣悪な環境で作られていたのがわかると思います。

SX-WINDOW自体がまだ安定していない時期もありましたし、暫定版の資料やツ



SXデバッガの画面

ールにもたびたび不備が見受けられました。 そのたびにSXプログラマはシステムを解析したり、試行錯誤を繰り返してきたわけです。

今回紹介する正式なSX-WINDOW開発 キットの発表はSX-WINDOWユーザーす べてにとって福音であるといえるでしょう。

それでは開発キットの概要を順に解説していきましょう。



SXデバッガ

SX-WINDOW上で動作するソースコードデバッガです。これまではSX-WINDOW上のプログラムをSX-WINDOW上で開発することはほとんど不可能でした。特にデバッグ作業はターミナルデバッガを使用しないとデバッガが画面を破壊してしまうので大変です。また、バグ発生時に参照すべき情報は多いのですが、普通のデバッガではそれを一覧することはできません。こういうときこそ、マルチウィンドウ環境がほしくなるものです。

開発キットに付属するSDB.Xでは、これらの問題を一挙に解決しています。もちろんマルチウィンドウでさまざまな情報を参照できます。さらに、マルチウィンドウで同時に複数のターゲットプログラムをデバ

ッグできます。が、そうするにはメモリがそれなりに必要になります。 このデバッガを使用するにはメモリ 4Mバイトでもちょっと心もとない という感じです。

機能や特徴は、C compiler Ver.2 についてきたSCDをマルチウィン ドウにして高機能にした感じといえ ばいいのでしょうか。

SX-WINDOW上で動いていますから、ダンプウィンドウとソースウィンドウ、レジスタウィンドウ、そして実行中のプログラムまでが同じ

画面に表示されます。もちろん、SDB.X以外にエディタ.Xを同時に立ち上げてソースコードを書き換えたりできますし、ダンプウィンドウにはスタックの内容やワークエリアの内容がリアルタイムに表示できます。サンプルメイクを使えばコンパイル/アセンブルする部分までSX-WINDOW上で統合されます。

使い勝手はかなり良好な部類でしょう。 デバッグプログラムのトレース実行などで はモードの移行に少し戸惑いましたが(ト レース実行中はほかのプログラムが止ま る)、プログラムの性格上しかたのないこと でしょう。

デバッグの手順を見てみましょう。

まず、ターゲットプログラムの指定です。 これにはデバッグしたいプログラムのアイ コンをタスクモニタに放り込みます。また は、現在起動されているプログラム一覧か ら選んで指定してもかまいません。

ターゲットプログラムが指定されると, 画面上に次々とウィンドウが開きます。

コンパイル時にデバッグ情報の付加を指 定しておくと、自動的にソースプログラム をエディタウィンドウに表示します。

メモリダンプだけみても、単純ダンプからASCIIダンプ、浮動小数点数ダンプなど表示形式が多彩です。ブレイクポイントの設定やステップ実行などはSCDと同様にマウスひとつで簡単に行えます。ウィンドウアプリケーションの開発に限らず、X68000でもっとも優れたデバッグ環境というものがここに提示されています。



サンプルメイク

この開発キットのサンプルプログラムをコンパイルするためのMAKEです。MAKEの機能を果たすといっても、このプログラムはXCに付属のMAKE.Xをウィンドウ上から呼び出せるような環境を提供するもの

ですので、これ自体がMAKE機能を持って いるわけではありません。もちろん、サン プルプログラム以外のプログラムで使えな いようなこともありません。

とりあえず暫定版のSX-WINDOW版開 発環境といったところでしょう。

基本的に開発するプログラムはひとつの ディレクトリにまとめておいておきます。 そして、サンプルメイクのウィンドウにタ ーゲットのディレクトリアイコンを放り込 むと、そこにあったMAKEFILEに従って コンパイラなどを順次起動していきます。 ソースのエディットからオブジェクトの生 成まで、すべての工程をSX-WINDOWか ら実行できるようになったわけです。

サンプルメイクウィンドウはコンソール のように動作しますが、キー入力などは受 け付けません。単にコンソールへのメッセ ージ出力をウィンドウ内に表示するだけで す。もう一歩進めばコンソールが実現でき るのですが……。

リソースエディタ

リソースエディタはSX-WINDOWプロ グラムがリソースとして使用するデータな どを編集するツールです。

基本的な使い方から解説しましょう。ウ ィンドウに*.LBのアイコンを放り込むと 登録されているリソースの一覧を表示しま

標準的なデータ構造ならば、それぞれを アイコン表示し、エディットすると専用の エディタが起動します。未知のものであれ ば?マークのアイコンが表示され内容を16 進ダンプします。


WIND ウィンドウ DLOG ダイアログ

DITL ダイアログ内の配置

コントロール CTRL MENU メニュー

(EJFA) スライドボリューム

各マネージャを使ったサンプルプログラム



リソースエディタによるパターンの編集


TMPL テンプレート PICT グラフィック

PAT4など グラフィックパターン などのアイコンが用意されています。


ダイアログでは方眼紙状のウィンドウ上 にダイアログを開く位置やダイアログの大 きさを矩形で指示することができます。ダ イアログ上のボタン類はまた別のウィンド ウで配置などを設定することができます。 PAT4などのグラフィックパターンでは 「パターンエディタ、X」のようなものが起 動します。

なお, 現在アイコンは入っていませんで したが、ほかにも設定項目をチェックリス トや文字表示で表示するエディタが起動す るものがあります。それ以外のビープ音や コードリソースなどはダンプでしか見られ ません。


しかし、サポートされているものに関し ては実に簡単にエディットができます。必 要な情報はわかりやすく表示され(それが どういう情報か把握することのほうが難し い), エディットできます。ボタンの大きさ をマウスでちょいと変え、コントロールの 種類を変えていくと画面の表示がすぐに変 わっていきます。なかば当たり前のことで すが、やはり対話性のよいソフトは使って いて楽しいものです。多少、全体の見通し がよくないもののひととおりの作業はこな せるツールです。



簡易グラフィックツール



ダイアログだとこんな感じ



各種設定を変更できる

サンプルプログラム

サンプルは基礎,応用,実用編と3つに 分類されます。基礎編では、各マネージャ の機能をそれぞれひととおり解説していま す。応用編ではそれらを組み合わせた使い 方、そして実用編ではゲームやテキストエ ディタ, グラフィックエディタ, ドローツ ールなどの簡易版が示されています。これ らはいずれもC言語によるものです。

これらを参考に拡張すれば各種アプリケ ーション開発の労力はかなり軽減されるこ とでしょう。もちろん、標準的なスケルト ンプログラムも示されますので、まったく 違うタイプのアプリケーションを作成する 場合でも多少負担が少なくなります。

マニュアルでは、ようやくSX-WIN DOWのインタフェイスガイドラインなど

> も明示されるようです。まだ 手元にマニュアルがありませ んので、詳しいことはわかり ませんが、マニュアルのデキ 次第でこの開発キットの評価 も大きく変わるでしょう。充 実した内容のものを期待した いところです。

> 発売版を入手したらまた追 加レポートを行う予定です。 それでは皆さん、RAMを増 設して発売に備えておきまし よう。

★(大)のショートプロぱーてい (そ)



BATCHKEY X&SLOTBAS

Yamato Satoshi 大和 哲

ピンチヒッター大和哲が送る(大)のショートプロぱーてい。雰囲気がちょっと 硬めですが、内容はいつものとおり便利で楽しいプログラムの紹介です。リスト は短いので、気分転換に軽い気持ちで打ち込んでみましょう。



今月も(で)氏は休みである。そこで私、 大和哲が急遽代理ということになった。あ らかじめご了承いただきたい。




BATCHKEYである

さて、皆さんはバッチファイルを使われ ているだろうか。バッチファイルは、一度 使いたいコマンドの名前を連記しておくだ けでよいという、便利、かつ、必要不可欠 のものである。Human68kのシステムディ スクにも入っているAUTOEXEC.BATな どもバッチファイルである。

しかしながら、このバッチファイルとい うものは、ただひたすらにコマンドを並べる ものだけなら簡単に作れるが、会話型のプ ログラムを作るのは非常にむずかしいとこ ろがあった。なぜなら、バッチの文法には キー入力に対する制御のためのコマンドが 存在しないに等しかったのである。正確に いえば、キー入力を待つことはできたのだ

作業を続けていいですか(y/n)? のように、「yとnどちらが押されたのか知 りたい」などというときには、手の打ちよ うがなかったのである。

そこで登場するのが今月のこのツールで ある。今月の1本目は奈良県の森芳生氏の 作品でバッチファイルを便利にするための コマンドBATCHKEY.Xである。



BATCHKEY.X for X68000

(要アセンブラ)

奈良県 森 芳生

このプログラムはバッチファイル中での キー入力を可能にするプログラムである。 プログラムリストはアセンブラのソースリ ストになっている。このプログラムを実行 するためにはリストをBATCHKEY.Sと いう名前でエディタで打ち込んでから,ア センブラ、リンカを通してBATCHKEY.X

このBATCHKEYコマンドは、バッチフ アイル中のキー入力を行いたい場所で,

BATCHKEY 機能番号 メッセージ と書くことでその機能を使うことができる。 コマンドはバッチファイル中に書いたメッ セージを表示し、機能番号に応じた処理を

処理後, どのキーが入力されたかがエラ ーコードの形で返ってくるので,

IF~ERRORLEVEL

EXITCODE

などと組み合わせて使う。

機能番号は0~2の値を使い、機能番号 0は、YキーまたはNキーの入力要求を行 う。それ以外のキーは、受けつけられない。 Yキーが押されれば 0, Nキーが押されれ ば1のエラーコードをBATCHKEYコマン ドが返す。機能番号1は、0~9キーの入力 を要求し0~9のエラーコードを、機能番 号2では、任意のキー入力を行い押された



BATCHKEY.S

キーのキャラクタコードをエラーコードと して返す。

機能番号を指定しなかった場合, あるい は"?"を指定した場合には簡単なヘルプ が表示される。また、メッセージは省略す ることができる。機能番号とメッセージの 間は、必ずスペースを入れる。詰めて書く とプロンプトメッセージが、正しく表示さ れないので注意を要する。



初心者向けスロットゲーム

続いて、2本目のプログラムは石川県佐 渡詩郎氏作によるX-BASIC用ピコピコゲ ームプログラム, SLOT.BASである。

SLOT.BAS for X68000

(X-BASIC)

石川県 佐渡詩郎

ファイル名どおり, 内容はスロットマシ ンのゲームである。

リストを打ち込んでrunするとスロット マシンの絵が描かれ、スロットが回る。こ こで1,2,3のキーを押すとそれぞれに対応 するスロットが止まる。スロットが止まる とスロットに出た目に応じて賞金が支払わ れる。そして、もう1回やるか聞いてくる ので,ここでやめるか,あるいはその時点 でもう金がなくなってしまっていた場合. ゲームオーバー。そういうゲームだ。

ピコピコなスロットマシンゲームである。 プログラムは短い。絵も全部テキストで描



SLOT BAS

き……とにかくプログラムを短くしよう、 という試みで作られたプログラムである。

投稿原稿いわく「どんな人にでも簡単に 打ち込んでもらえるようにしたかった」。な るほど。しかし、それならば、人に打ち込 ませるつもりならば、もう少し魅力を感じ させる工夫が必要ではなかったか?

スロットマシンはプログラミングの入門

としてはわりとありふれた設定である。し かもこのプログラムは、画面もオールキャ ラクタである。ありがちで絵がきれいでな い。残念ながらそれほどの工夫もない。

むろん,「どうせ出すなら打ちこんでもら えるプログラムを」と思った佐渡氏の気持 ちはよくわかるつもりだ。しかし、それだ からこそ人を引きつけるもう一歩の努力が ほしかった、と思うのである。基本はでき ているのだから、ちょっとひねったアイデ アを盛り込むように努力してみよう。

文句をいってしまったようだが佐渡氏に はこれからも頑張ってほしい。

それでは(で)氏の早期復活を願って、今 月のショートプロぱーていを終わるのであ る。また来月。

UZLI BATCHKEY.S

```
1: *
                  バッチファイル用キー入力要求プログラム batchkey.
     2: *
                                             92/06/22 森ジャストミー
ト芳生
                  .include
                                     DOSCALL, MAC
                                                        *← このファイル
な
     5:
                                                             お持ちの方は
      7: DOS
                           callname
                  macro
                   .dc.w
                           callname
     9:
                  endm
                                                        * この範囲は入
カ
    10:
                                                        * | しなくて結構
です
    11: _EXIT
                           $ff00
                  equ
                                                        * 1
                                                             (4行目の'*'
を
    12: _EXIT2
                  equ
                           sff4c
                                                               とって下さ
    13: _GETC
14: _PRINT
                           $ff08
                  equ
                           $ff09
                  .text
                  moveq.1 #0,d0
                  addq.l #1,a2
cmpi.b #'0',(a2)
    20:
                  beq in0 cmpi.b #'1',(a2)
                  beq in1 cmpi.b #'2',(a2)
    23 .
                  beq in2 cmpi.b #'?',(a2)
    26:
                  beq usage
cmpi.b #0,(a2)
beq usage
pea.l errmes
    28:
    31:
                  DOS
                            PRINT
                 addq.1 #4,sp
DOS _EXIT
    34: * - -
    35: in0:
                  addq.1
                           #1,a2
    37:
                  cmpi.b
                           #0,(a2)+
lp0
    38:
                                                        * 一この部分は後
にも
    39:
                  move.1 a2,-(sp)
                                                        * | 出てきます
                         PRINT
#4,sp
    40:
                  DOS
                  addq.1
    41:
42: 1p0:
                  DOS GETC
cmpi.b #'y',d0
beq yes
cmpi.b #'Y',d0
    43:
    46:
                  beq
cmpi.b
                  beq
                           no
                  empi.b
                           #'N',d0
    50:
                           no
1p0
                  bra
    53: yes:
                  DOS
                           EXIT
    55: no:
```

```
move.w #1,-(sp)
DOS _EXIT2
    59: in1:
                    addq.1 #1,a2
cmpi.b #0,(a2)+
beq 1p1
move.1 a2,-(sp)
DOS PRINT
addq.1 #4,sp
                                                               * † ほらね
* |
                                                                   この行だけ
    62:
    63:
                                                                   違います
    66: lp1:
                    DOS _GETC 
cmpi.b #'0'-1,d0
                              lp1
#'9'+1,d0
    69:
                    bls
                    cmpi.b
bcc
sub.b
    70:
                               lp1
#48,d0
                    move.w d0,-(sp)
DOS _EXIT2
     76: in2:
                    addq.1 #1,a2
                                                               * ↑ またもやでご
     3
                    cmpi.b #0,(a2)+
beq lp2 ;
move.l a2,-(sp)
DOS _PRINT
                                                               -+この行だけ
*|違います
    79 .
    81:
                    addq.1 #4,sp
    82:
    83: 1p2:
                    DOS
                                GETC
    84:
                    move.w d0,-(sp)
DOS _EXIT2
    85 .
    87:
    88: usage:
                              umes
_PRINT
#4,sp
_EXIT
    89:
90:
                    pea.1
DOS
    91:
                     adda.l
    92:
                    DOS
                    .data
    94:
    96:
    97: umes:
                               「使用法: BATCHKEY 機能番号 [プロンプト
    98:
                     de b
メッセージ]', $0d, $0a
99: .dc.b
                                             機能番号 O = Y 又は Nの要
求',$0d,$0a
100:
',$0d,$0a
                    .dc.b
                                                         1 = 0 ~ 9 キーの要求
                    .dc.b
   101:
                                                         2 = 任意のキーの要求
 '.$0d.$0a
                                            機能番号=0の時',$0d,$0a
0=Yキーが押された 1=N
   102:
                     .dc.b
                               ,戻り値:
                     .dc.b
キーが押された
104:
105:
                  ',$0d,$0a
                                             機能番号= 1 の時',\$0d,\$0a
0 ~ 9 ',\$0d,\$0a
機能番号= 2 の時',\$0d,\$0a
押されたキーのキャラクタコー
                     .dc.b
   106:
                     .dc.b
   107
                     .dc.b
   ,$0d,$0a,0
108: errmes:
   109:
                     .dc.b
                               '機能番号の指定が違います', $0d, $0a, 0
   111:
                     .end
```

UZK2 SLOT.BAS

```
5 screen 0,0,1,0
10 str i$
20 dim a(3),s(3)
 30 sc=105
 40 repeat
50 sc=sc-5
60 cls
 70
    locate 0,3
              print "
print "
                                slot machine
    print "
    print " |
print using " |
print " |
                               1=1
                                        score ######$";sc
next
```

```
230 i$=inkey$(0)

240 if i$="1" then s(1)=0

250 if i$="2" then s(2)=0

260 if i$="3" then s(3)=0

270 endwhile

260 if a(3)=a(1) then ds=10 else ds=0

290 if a(1)=a(2) then ds=ds+10

300 if a(2)=a(3) then ds=ds+10

310 if a(1)=a(2) and a(2)=a(3) then ds=ds+20:if a(1)=7 then ds

1s+50
=ds+50
      18+0V

320 locate 0,12:print using "You got ### dollers.";ds

330 while ds

340 sc=sc+1:ds=ds-1

350 locate 18,7:print using "score ######$";sc
     150 locate 18,7:print 2
360 endwhile
370 locate 0,13
380 print "Try again?";
390 until inkey$<>chr$(13) or sc=0
400 cls
410 if sc=0 then print "Sorry,";
420 print "You have";sc;"dollers."
       430 print "Thank you for playing."
```

打倒TORNADOへの第一歩(中編)

プロジェクトチームDōGA かまた ゆたか

うほとんど遭難者)。

前回に続いて、お試しシステムのデータを利用して、F1のCGAを数カット制作してみます。できたカットをつなげてアニメーションすればちょっとした作品に、……なるかな?

はじめに

DōGAの恒例行事としては、CGAコンテストより歴史がある"CGA強化キャンプ"が8月8、9日に行われました。このキャンプは毎年鈴鹿山系の川辺にテントを張り、プログラム開発に必要な腕力を鍛えるために川で泳ぎ、バグを見つける検索能力を強化するために薪を探すという、どこから見ても遊んでいるだけという内容です。しかし、今年は台風10号の上陸と重なって、テントは荷物ごと飛ばされるわ、川は土石流と化すわで、もうたいへん。暴風雨の中、"朝が来れば、きっと活路が開け

台風情報を見るために持っていった携帯テレビ。なんで巨人-中日戦しか映らへんねん!

る!"と祈りつづけたひと晩は非常に長く感じました(も

さて前回は、芸術祭でグランプリを受賞した文月さんの"誰にでもTORNADOは作れる"という言葉が、ただの謙遜か、真実かを確かめるため、実際に皆さんにCGAを作ってもらうという話でした。まだ、1回目ということで、物体もひとつで視点が動くだけというものでしたが、皆さんはちゃんと実行できたでしょうか。

引き続いて、「TORNADO」に対抗するF1のCGAですが、今回はちゃんと背景もつけ、物体も動かしてみます。

まずは準備

同じ内容を何度も書くわけにはいきませんので、先月号をちゃんと読んで、実行しているという前提で話を進めさせていただきます。しかし、先月号で使ったワークディスクで作業を続けていると、ディスクがいっぱいになるので、もう1枚新しいディスクを用意しましょう。

新しいディスクには、 TYRL.SUF TYRL.ATR JIMEN.SUF JIMEN.ATR F1A.FSC

の5つのファイルを入れておいてください。

コピーの方法などがわからない方は、CGAシステムのマニュアルの「CGA大学/コンピュータ基礎概論」を勉強

してください。

前回は、第1回ということで、操作手順、操作結果を すべて羅列していきました。しかしあの方法は、いくら なんでも誌面を食いすぎますので、前回と同じところな どはどんどん省略していきます。どうしてもわからない ところ、うまくいかないところなどありましたら、当チ ームの「補習」係までお便りください。

背景をつける

前回制作した視点だけが移動するカットには、背景がありませんでした。これではちょっと寂しいので、今回は前回のカットに背景をつけることから始めましょう。

背景としてはお試しシステムの背景用地形データ「J IMEN」を利用し、さらに空の部分を水色にします。

○FFEを起動する

操作:コマンドラインから、FFE、リターンと入力する解説:マニュアルの「CGA大学/PES基礎実習」の単位をちゃんと修得している人は、PESから起動してもらっても結構です。その場合、ワークディスクのドライブをカレントにしておいてから起動してください。そうでないと、先月号の柚姫のようになってしまいます。コマンドラインから起動しようとして、「コマンドまたはファイルがありません」などのエラーとなった場合は、先月号を参考にして、起動しなおしてください。

○モーションデータを読み込む

操作:1) メッセージパネルの「6) ファイル」を左ク リックする

- 2) 「LOAD」を左クリックする
- 3) 「F1A.FSC」と表示されているところを左ク リックする
- →「データ読み込み中」などが表示される

解説:前回制作したモーションデータ「F1A.FSC」をロードしています。「F1A.FSC」で使用した形状ファイル「TYRL.FSC」を同じディレクトリにあらかじめ入れておいてください。

○「JIMEN SUF」を設定する

概要:「JIMEN.SUF」を追加し、X, Y, Zの各方向に

定します。

操作:1)「4) 物体設定」を左クリックする

- 2) 「1) 追加」を左クリックする
- 3) 「JIMEN.SUF」と表示されているところを左 クリックする
- →「データ読み込み中」などが表示されたあと、 平面図、側面図に野山の地形データが表示される (図1)
- 4) 「拡大X: 1.00」と表示されているところの 「1.00」を左クリックする
- →「1.00」が反転し、入力状態になる
- 5) キーボードから、10、リターンと入力する →反転がYの値に移動し、Y方向の拡大率の入力 状態になる
- 6) キーボードから、10、リターンと入力する →反転がZの値に移動し、Z方向の拡大率の入力 状態になる。「JIMEN.SUF」が10倍拡大される (図2)
- 7) 位置の「Z:0」と表示されているところの 「0」を左クリックする
- →Z座標入力状態になる
- 8) キーボードから-70, リターンを入力する →地面とタイヤがちょうど接するようになる (図3)
- 9) 「決定」を左クリックする
- 10) 物体設定の「4) 終了」を左クリックする 解説:前回「TYRL.SUF」を置いたように、「JIMEN. SUF」を設定しています。ただ、そのまま置くと丘と車 SUF」を10倍拡大する必要があります。図2を横から見 て地面が2本の線になっている(つまり地面が2枚ある) のは、「JIMEN.SUF」を制作したときの手抜きのせい 操作:1) コマンドラインから "AUTO X10A.FSC / で、あまり気にしないでください。上のほうの線 (Z= 0) だけを考えていただければ結構です。

もし、この「JIMEN.SUF」をZ方向に70下げないと、 タイヤが地面にめり込んでしまいます。地面を下げずに, 車を上げるという方法もありますが、背景はこの「JIM

10倍拡大して、さらにZ方向に「-70」移動させて、決 EN.SUF」だけで一度設定すればよいのに対して、「TY RL.SUF」はこれから何度も動かすので、地面を下げるほ うが簡単でしょう。

だいたい、車、木、建物などの地面に置くものは、Z= 0の位置に置いたとき、ちゃんと地面と接するように作 るべきです。「TYRL.SUF」がなぜこのように中途半端な 位置に作られているのか作者の砂川君に聞いたところ "特に意味はない"ということ (要するにミス) です。

○背景を水色に設定する

概要:FFEの背景設定の機能で、何も物体がないところ (空の部分) に色をつけます。

操作:1)「1) 背景設定」を左クリックする

- 2) 「2) べたぬり」を左クリックする
- →Rの値の入力状態になる
- 3) 0.2, リターン
- 4) 0.4, リターン
- 5) 0.8, リターン
- →背景色がRGB=(0.2 0.4 0.8)に設定される
- 6) 「決定」を左クリックする

解説:RGBの値は、このとおりにする必要はありませ ん。Bの値が大きければそれなりに空色になるでしょう。

○セーブ・終了

操作:1) 「6) ファイル」を左クリック

- 2)「SAVE」を左クリック
 - 3) 「フレームソース」を左クリック
 - 4) 出力ファイル名 "X10A", リターンをキーボ ードで入力
- 5) 「7) 終了」を左クリック

解説:前回と同様ですから、特に解説することはありま が同じぐらいの大きさになってしまうので、「JIMEN. せん。出力ファイル名の「X10A」は、Oh!X10月号のカ ットAという意味です。

○作画・アニメーション


A2 /G/D"を実行する


2) 作画後,「動画 X10A について、出力ファイ ル名は?」と表示されるが、無視してリターンを 押す


解説:PESを使ってもらってももちろん結構です。しか

図 1 「JIMEN.SUF」を読んだ直後 図2 「JIMEN.SUF」を10倍に拡大

図3 タイヤが地面に接する







LPESのAUTOのオプションには、なぜか"/D"があり ません (単なるミス) ので、あとでCRDを実行してやる 必要があります。マニュアルの「CGA大学/制作環境シ ステム文法」(P.285) を参考にして、PES.DEF を書き換 えておくのもよいでしょう。

作画計算には相当時間がかかりますので, その間にコ ラムやほかの記事を読んでください。前回のアニメーシ ョンと比べると、背景がついただけですが、イメージは かなり変わったでしょう

では、いよいよ「TYRL.SUF」を動かしてみましょ う。「X10A.FSC」につながるカット、「X10B.FSC」を作 ります。

前回、視点だけを動かすカットを制作しましたが、物 体を動かすときもだいたい同じで、フレームナンバーを 変更したあと、位置を変更してやります。視点と違うと ころは、視点は必ずひとつなのに対して、物体は通常複 数存在するため、どの物体を動かすのか選択するという 操作が増えます。

○1フレーム目の設定

に、「X10B.FSC」の1フレーム目を設定します。すでに 解説したので、詳しい操作は省略します。

操作:1) FFEを起動する

2) 背景を水色に設定する

前述の「背景をつける」の"4)"と同様。「背景設 定」の「べたぬり」で、RGB=(0.2 0.4 0.8)

3) 「JIMEN.SUF」を設定する

前述の「背景をつける」の"3)"と同様。「物体設 定」の「追加」のあと、各軸方向に10倍して、Z 軸方向に "-70" 移動する

4) 「TYRL.SUF」を設定する 先月号の「物体設定」と同様。原点にそのまま置

5) 視点を変更する

先月号の「視点の変更」と同様。視点の位置は, (-400,800,600), 注目点は変更せず、(0,0,0)の

○フレームナンバーの変更

概要:操作自体は、先月号の「フレームNo.の変更」と同 じですが、今回のフレームナンバーは5を設定します。 つまりたった5フレームのアニメーションです。

操作:「5) フレームNo設定」を選択し、フレームナン 概要:「X10A.FSC」の20フレーム目とまったく同じよう バー「5」をキー入力して, リターンで決定する。

読者によるほっとけないほっとこらむ

うさ子: 今月は、夏休みに遊びに来た平等電子 (たいらでんこ) ちゃんと一緒にお手紙を紹介 させていただきます。

電子:ご紹介にあずかりました電脳倶楽部でお 馴染みの新聞配達少女の電子です。うさ子おね えさまともどもよろしくお願いします。

うさ子:では、今回も先月に引き続き、DoGA CGAシステムver.2.50マニュアル申し込み書の 自由記入欄に寄せられた多数のご意見, ご感想 のなかから、ホットな生の声をご紹介しますね。 <Aさん>法人化なら、税金などを考えても、 宗教法人がいいのでは? 信仰対象としては, シャープに金メッキのX68000を作ってもらっ ては……。では、頑張ってください。

うさ子:アドバイスありがとうございます。 DōGAの薄暗いプロジェクトルームに, さんぜん と光り輝くマシンがあるのを想像すると、すご く不気味で、アヤシイ雰囲気になりそう。

電子:あっ、おねえさま。こっちには、学校法 人がよいってお便りがありますよ。その場合, 通信教育になるのかしらん。

<Bさん>今回のカンパも、お金以外も受け付 けているのでしょうか? 売れ残りの漫画の単 行本じゃ駄目ですか?

うさ子:以前,「究極超人あ~る」全巻をいただ いたことがあります (島さんがたいへんよろこ んでました)。でも、すでにDoGAの部屋にはかな りの数の漫画本がありますので、せっかく送っ ていただいても……

なお、カンパとしては、食料も(食べざかり の若者が多いので。私はにんじんがいいな), そ して肉体労働も歓迎いたします。

電子: でも、なまものの場合は、コックさんと

ウェイトレスをつけてね。

遊び人:僕は、お嫁さんがいい。 マリオ:カップラーメンがいい。

<Cさん>感謝の気持ちを込めて、カンパとし て, お酒を送ります。ここ秋田の三大特産品は, 米・酒・秋田美人です。本当は「秋田美人」を 送ろうとしたのですが、クール宅急便では送れ ず、また、美人はすでに柚姫さんがいらっしゃ るので、やめておきました。どうぞ、思い切り 冷やしてお飲みください。

うさ子: どうもありがとうございました。でも, スタッフには「秋田美人」を送ってほしかった という人が多かったです。クール宅急便でなく ても東北新幹線があるじゃありませんか。また 次の機会には、ぜひ、ご検討ください。

遊び人:僕は「秋田美人」のお嫁さんがいい。 文月:よし、「秋田美人」は俺が受け取りにい

電子:あれっ? なぜ,文月さんがここに。 文月: 俺も遊びに来てたんだよ。

電子:じゃあ、帰りは乗せていってください。 <Dさん>「BA CB DF BO AO BB DE BE C2

A0 32 CC DE D2 A0 C0 C9 D1 A1 電子: 「B6 B2 C4 DF B8 20 C3 DF B7 C0 20 BC DE CC DE DD B6 DE 20 B6 C5 BC B2

うさ子:「O; GD(41 PEB4PL」 遊び人: 「カラミニノチノナ ランラモイトチ

ミミ キチ ニニ」 <Eさん>もう少し作画スピードをアップして

くれると, うれしいのですが。 <Fさん>作画だけでも486マシンで計算させ たいのですが、PC-9801用のプログラムはない

のですか?

<Gさん>せっかくのV70ボードに対応する計 画はないのですか?

電子:う~ん。X68000の場合, とりあえずクロ ックアップすると、確実に速くなりますが。で も、責任はいっさいとれません。

うさ子: PC-9801, FM TOWNSのREND, FFなど はすでに開発されています。タケルなどでまと めて発表する予定ですので、 いましばらくお待 ちください。

かまた: V70ボードにも対応させてみたんです けど、期待したほどのスピードは出ませんでし た。もっとも、これはボードのせいというより コンパイラの問題で、まだ改善の余地はありま すので、発表についてはもう少し検討させてく ださい。

Taka2: ODPをつけたエプソンのPC-486GRだ と, なんと約40倍に。

かまた:作画スピードのベンチマークテストに ついては, 次回にでも報告します。

<Hさん>暑さに負けずに、がんばってくださ

電子:スタッフは大丈夫ですが、24MHz化した X 68000 XVIが。

うさ子:扇風機による強制冷却にも限度があり

ますよね。 マリオ:シャープ様。クーラーありがとうござ

文月: お~い、電子。そろそろ出発するぞ~。 電子:え~! 文月さん,待って待って~。と いうことで, うさ子おねえさま, おじゃまして すいません。それでは!

いました。

うさ子:なんか、今月はにぎやかでしたね。電 子ちゃん, またお会いしましょう。

解説:詳しくは,先月号をご覧ください。「決定」だけが 5) キーボードから,-10,リターンを入力する マウスの左クリックで指定できない(三保君はやっとバ グと認め、バージョンアップをしています)ので注意し てください。

○物体の選択

操作:1)「4) 物体設定」を左クリック

- 2) 「2) 変更」を左クリック
 - →選択モードに入る
 - 3) 「選択」を左クリック
 - →「物体名」の横に「tyrl」と表示されます
 - 4) 「決定」を左クリック
 - →車が黄色で表示され,物体追加の位置設定と同 じ画面になる

解説:選択モードに入ったとき、本当はX, Y, Zの値 を入れたあとで「選択」をすることで、その座標にいち ばん近い物体を選択するというのが正しい使い方です。 しかし、この座標入力がマウスでできないため、かえっ て面倒になってしまいます(三保君にはちゃんとバージ ョンアップするよう交渉しておきます。だけど三保君も 卒論で忙しいですから……)。

「選択」をクリックすると、最も近いものから順番に次々 に選択されていくので、目的の物体が選択されるまで「選 択」をクリックするという使い方をします。選択された 物体の位置には、白い小さな長方形が表示されますので、 同じ名前の物体が複数あっても区別することができます。

○物体の位置・向き設定

概要:物体を選択すれば、あとは物体追加の位置設定と 同じです。

操作:1) 図4のように、マウスカーソルを平面図(左 上の図)の右のほうに持っていって、左クリック →メッセージパネルにその座標が表示される

- 2) 1)を繰り返して、座標がおおよそ (800, -100,0) ぐらいにする
- 3) 「作画」を左クリックする
- →完成予想図が表示される(図5)
- 4) メッセージパネルの「回転」の「Z:0」の 「0」を左クリック
- →Z軸回りの回転の値の入力状態になる

- → (図6)
- 6) 「決定」を左クリック
- 7) 物体設定の「4) 終了」を左クリック

解説:物体の位置設定は,前回のように各座標値をクリ ックしてキーボードから入力する方法もありますが、通 常のモーションデザインでは、 座標値はあらかじめわか ってはいません。ですから、適当な位置をマウスで指定 しては「作画」という操作を、自分の思いどおりの構図 になるまで繰り返して、最後に「決定」します。

ただ、この方法だと座標値に端数が出て気持ち悪いの で、マウスでだいたいのアタリをつけたあと、きりのい い数値をキーボードで入力するといった使い方が一般的 です。

なお、回転角度については、マウスで入力できません ので、キーボードで設定します。

○セーブ・終了

操作:前述の「背景をつける」の"5)"と同様。「ファイ ル」の「SAVE」で「フレームソース」を選択し、出力フ ァイル名「X10B」をキー入力する。そして、「終了」で FFEを終わる。

○作画・アニメーション

操作: AUTO X10B.FSC /A2 /G /D

解説:指定するファイル名が異なるだけで、操作は上記 の「背景をつける」の"6)"と同じです。確かに車が動 きますが、たった5フレームで、アニメーションとして は面白くともなんともありません。しかし、このカット は、あとでつなげてアニメーションするときに、重要な 役割を果たします。ちゃんと残しておいてください。

視点も物体も動かす

それでは、最後に視点も物体も動くカットを作ります。 とはいっても、特別な操作があるわけではなく、視点を 動かすカット,物体を動かすカットの両方の操作をする だけです。まあ、今月のまとめとしてやってください。 フレームナンバーは、1と10と40の3つを指定します。 つまり、曲線的な動きも表現できます。しかし今回は、

図4 変更位置を指定




図5 完成予想図





図6 物体回転



曲線的な動きをするのは視点だけで、「TYRL.SUF」自身 はX軸方向に直進します (図7)。

○背景の設定

操作:1) FFEを起動する

2) 背景を水色に設定する 前述の「背景をつける」の"4)"と同様。「背景設

定」の「べたぬり」で、RGB=(0.2 0.4 0.8)

3) 「JIMEN.SUF」を設定する

前述の「背景をつける」の"3)"と同様。「物体設 定」の「追加」のあと、各軸方向に10倍して、

Z軸方向に "-70" 移動する

解説:もうすでに2度やった作業です。このカットを制 作したあと、ご自分でいろいろ制作してみるつもりでし たら、ここでSAVEしておくべきでしょう。カットを作 るたびにこの操作をせずにすみます。

SAVEの方法は、前回同様、「ファイル」の「SAVE」 の「フレームソース」を選択して、適当な出力ファイル 名 (BACKなど) を入力してください。

○表示範囲の変更

概要:このカットでは、「TYRL.SUF」がかなりの距離を 移動しますので、「TYRL.SUF」の設定の前に、画面左側 の2面図の縮尺を変えておきます。

操作:1) 「=」を押す

2) 「=」を押す

3) 「=」を押す

解説:「=」を押すと、より広い範囲が表示されます。 逆に「+」を押すと現在表示されている中心付近が拡大 されて表示されます。表示しなおすのには多少時間がか かりますが、「=」を押しつづけているとキーバッファが 溜まってどんどん書き換えられてしまうのでご注意くだ さい。縮尺を変更すると、図8の位置に表示されている グリッドの値が変わります。グリッドとは、2面図の青 のマス目の1マスの大きさを意味します。

○1フレーム目の設定

概要:「TYRL.SUF」と視点を設定します。視点設定 で、注目点の座標も変更しますが、要領は視点の座標と 同様に変更したい数値をクリックして、その数値が反転 した状態でキーボードから入力してやります。リターン をすると反転がひとつ下の項目に移動します。

操作:1) 「TYRL.SUF」の設定

「物体設定」の「追加」で「TYRL.SUF」を指定 する。位置座標を(-15000,6000,0)と指定し,「決

法人化への道

DōGAが法人化するかもしれないという話は すでに紹介しました。別に勝手に法人化すれば いいといってしまえばそれまでですが、CGAシ ステムのユーザーは、DōGAの活動に賛同、参加 の意思のある方々, つまり準スタッフみたいな ものですから、できるだけオープンに話を進め ていきたいと思っています。

そこで、このコラムでは、法人化にあたって の方針, 問題点, 苦労話などを紹介していきた いと思います。今回は,「DōGA法人化実行委員 会」の第1回会合から抜粋します。

「マニュアル申し込み用紙の自由記入覧のとこ ろで、法人化について書いてある意見を見ると、 ちょっと意外な結果だけど、ほぼ100%が法人化 に替成みたい。

「"アマチュアリズムを貫くべきだ"という意見 が結構あると予想してたけど, なかったんとち

「逆に"はっきり営利目的で活動すべき"とい う意見は結構あった」

「なんか、いままで"非営利"でがんばってき たのがバカみたい。

「いや、いままでこんな活動を展開できたのは、 "非営利"だったからこそで、決してバカでは ないぞ」

「でも,多くのユーザーにとっては,"理想"と か"目的"とかいう理屈より、しっかりしたサ ポート体制、なるべくバグの少ないソフトのほ うを望むってことでしょう。ちょっと寂しい意 見だけど」

「確かに、我々の思いとユーザーの意識にはギ ャップがあるかもしれへんな」

「まあ、とにかく、法人化に関しては、読者の 理解を得られたということで、具体的に実現化 について検討していきたいと思います。う~ん, このいい回し、PKOみたい」 「で、何から決めるの?」

「知らん。法人化って誰もしたことないもん」 「資本金はさ,1670万円とか,512万円とか,256 万円にしよう」

「でも,株式会社は1000万円,有限会社は300万 円以上やで」

「そういえば、かまたさんは財団法人がいいと いってたけど, なんで?」

「理由は、2つある。まずひとつめは、株式会 社や有限会社よりギャグとして笑える」

(この瞬間,数人のスタッフがズッコケ,数人 のスタッフが深くうなずく)

「え~, ギャグで法人化するの?」

「でも、そういったノリって大切だと思うよ」 「ちょっと説得力が……」

「2つめの理由は、財団法人は公益法人だから。 自分たちの活動がいくら営利目的でないってい っても, 株式会社や有限会社は営利目的の組織 だから、そんなふうに見られるのがいや。名実 一致させるためには、財団法人にしたほうがい

「どうして、そんなに"非営利"にこだわるの? せっかく会社を辞めてまでして、法人化するん だから、お金儲けしたらいいやん。ソフトハウ スのどこがいけないの」

「DōGAが目的とするところの"CGA文化"って のは、高性能のCGのプログラムがひとつあれば いいってもんじゃないねん。CGAコンテストや 各地の上映会のような発表の場とか、Oh!Xの連 載のように、作品の作り方のコツやみんなの意 見を紹介する場とか、制作者やチームどうしの 交流とか、ネット、データ集といった幅広い活 動が必要やと思うわけや。それって、ソフトハ ウスの仕事とちゃうで。同じ思いのたくさんの 人たちの行動があって初めて可能なこと。まあ、 法人化したって、その活動は草の根運動が中心 になるってこっちゃ」

「第一, 法人化したって, 儲かる保証なんかな い。確実にお金儲けしたいんなら,一流会社で のうのうとしているほうがずっと楽」

「まあ、わからんでもないけど、財団法人はむ ずかしいで。法律に詳しい知人の話だと、認可 はむずかしいし、最初の基金も相当な金額じゃ ないとあかんとか, 公認会計士をつけて, 厳し い管理を受けるとかあるらしいで。 そんなん, いややな」

「"……らしいで"じゃ困るな。これから財団法 人のことをきっちり調べて, 何か問題点がある とはっきりしたら、その時点であきらめればい いやん」

「あきらめたときは、株式会社? それとも有 限会社?」

「有限会社がいいんとちゃう? 税制や設立の 手続きが簡単だから。株式会社のほうが対外的 な信用が大きいとか、"株式会社社長"を名乗り たいから無理して株式会社にするって話を聞く けど、そういうのには興味ないやろ」

「それじゃ, 今回の結論として, 財団法人化を 目指して調査をし、だめだったら有限会社を検 討するということで、そのセンでやってみまし

ということで、ご意見がある方は、当チーム 「法人化への道」の係まで、どしどしお便りく

P.S. "法人化の際には就職希望"のUさん。ま だ、話はこの程度しか決まっていません。それ に、法人化しても、そんなにたくさんの人を雇 えるような大きな会社にはなれないと思います。 すいません。

定」

2) 視点の設定

「視点設定」で視点の座標を (-15000,6300,30) と指定し、注目点の座標を (-14500,6000,30)と して「決定」

解説:「TYRL.SUF」の位置設定は、上記の「物体を動かす」のようにマウスで座標を指定するのが普通ですが、今回は、座標値に厳密さが要求されるので、上記の値をキー入力するほうがよいでしょう。

○10フレーム目の設定

操作:1) フレームナンバーを10にする

「フレームNo設定」を選択し、フレームナンバー "10」を入力して、リターンで決定

2) 「TYRL.SUF」を選択する

「物体設定」の「変更」で、「選択」を2回クリック。「物体名」が「tyrl」となったのを確認して「決定」

- 3) 「TYRL.SUF」の位置を変更する位置座標は (-10000,6000,0)。変化しているX座標の数値を 入力するだけでよい
- 4) 視点を変更する

「視点設定」で視点の座標を (-11000,5700,30) と指定し、注目点の座標を (-9000,6000,30) と して「決定」

解説:もうほとんど解説することはありません。物体選択のときには「選択」を2回クリックしますが、これは「JIMEN.SUF」のほうが原点に近いために、1回目の「選択」では、「JIMEN.SUF」が選ばれてしまうからなのです。

○40フレーム目の設定

操作:1) フレームナンバーを40にする

「フレームNo.設定」を選択し、フレームナンバー「40」を入力して、リターンで決定

2) 「TYRL.SUF」を選択する

「物体設定」の「変更」で、「選択」を2回クリック。「物体名」が「tyrl」となったのを確認して「決定」

3) 「TYRL.SUF」の位置を変更する位置座標は (5000,6000,0)。変化しているX座標の数値を入力

するだけでよい

4) 視点を変更する

「視点設定」で、視点の座標を (2000,5700,30) と指定し、注目点の座標を (5000,6000,30) として「決定」

5) セーブ・終了

「ファイル」の「SAVE」で「フレームソース」を 選択し、出力ファイル名「X10C」をキー入力す る。そして、「終了」でFFEを終わる

○モーション確認

概要:5フレームならともかく、40フレームともなると、さすがに作画時間はかかります。そこで、作画計算に入る前に、モーションデータを確認しておきましょう。ワイヤーフレームで高速に計算する「WIREVIEW」というプログラムを使いますが、その前にフレームソースをフレームファイルに変換する「FF」を実行します。

操作:1) FFを実行する


コマンドラインから, "FF X10C" と入力する

2) WIREVIEWを実行する コマンドラインから, "WIREVIEW TYRL.SUF JIMEN.SUF X10C.FRM /V" と入力する

3) アニメーションを確認する しばらく計算したあと、アニメーションが表示される。65ページの写真と見比べ、特に異常がない ようなら、「ESC」を押してアニメーションを終了

4) 作画・アニメーションコマンドラインから, "AUTO X10C.FSC /A2 /G /D" と入力する。 すぐに「すでに、X10C.FRM があります……」と いうメッセージが出るが、気にせず「1」を選択

図7 「TYRL.SUF」の動き








図9 1フレーム目の完成予想図



図10 10フレーム目の完成予想図





図11 40フレーム目の完成予想図



解説:アニメーションに、異常があるようでしたら、FFEを起動して、ロードして修正を加えるか、もう一度作りなおしてください。「CGA大学/修士課程」まで進んでいるような方は、フレームソースファイルを直接直すほうが早いでしょう。作画するとき、1から5フレーム目までは、アップにしすぎて少し変な画像になりますが、それで問題ありません。

連続アニメーション

今回制作した3カットを連続してアニメーションさせてみましょう。各カットだけでは表現できない迫力が出ます。そのために、まずタイムチャートファイルを作ります。

コマンドラインから実行する場合は,

mktch x10a001 x10b001 x10c001

とします。PESから実行するときは、コマンドウィンドウのMKTCHを選択し、画像ファイルウィンドウの「X10 A001」「X10B001」「X10C001」を順番に指定して実行します。

その結果できるファイルが「X10A.TCH」です。このファイルの中身は、

. timechart

x10a [1-20]

x10b [1-5]

x10c [1-40]

. endchart

となります。ここで、エディタを使える方は、

. timechart

wait 20

x10a001

wait 1

x10a [2-19]

wait 10

x10a020

CGAマガジン編集部より

年内発表に向けて活動を開始した "CGAシステムデータ集「DōGA CGAマガジン」"ですが、いきなり年内発表がむずかしい状態になっています。その理由は……, "ぜんぜん投稿データが足りないぞ~!"。このディスクマガジンは、ユーザーが作ったデータの発表の場として設けたんだから、投稿データがないと作りようがない。ということで、みんなガンバるんだ。いちおう、第1号の投稿締め切りは、10月31日としておこう。

さて、この第 | 号の特集 (DōGA CGAマガジン編集部内で制作する分)を「FI」とすることにしました。車本体だけでなく、コースや障害物、ピットなどに力を入れたいと思います。CADは使いこなせるが、作りたいネタが特にないという方は、ぜひ手伝ってください。連絡お待ちしています。そういえば、グリフォンや零式で有名なダークサイド「TOSAKA」に、オリジナルロボットを投稿してって頼んだら、先日作ったやつは、 | 体でディスク数枚になるし、作画させるのにはメモリが 8 Mバイトいるって断られてしまった。いったいどんなデータだ。でも、兵器モノをいくつか作ってくれるそうだから、お楽しみに。

.wait 1 x10b [1-5]

x10c [1-40]

. endchart

としてください。これは、カット「X10A」の最初と最後 に"止め"を入れているのです。タイムチャートの詳し い文法は、マニュアルのT-251、Q-14をご覧ください。 タイムチャートファイルができたら、

HANIM X10A

で、連続アニメーションを表示します。

どうですか? ちょっとしたものでしょう。いかにも、軽快に発進したという感じですね。この先、この車はどこに向かうのか? このアニメーションに続くカットは、皆さんの手で作ってください。

おわりに

さて、いかがでしたでしょうか? FFEは決して操作性がよいとはいえませんが、それでもたったこれだけの操作で結構かっこいいアニメーションが制作できるのです。文月さんが、"TORNADOは誰にでもできるんだ"といったのもまんざらウソじゃない、確かにこれなら自分でもできそうだと思いましたか? でも、まあちょっと待ってください。その結論を出すのは、まだ少し早すぎますから。

ということで、ぜひ上記に続くカットを制作して、作品にまとめてみてください。残念ながら、大部分の方がうまくいかないのではないかと予想します。そのとき、"オレには、やっぱり才能がないんだー"などと嘆く必要はありません。うまくいかない原因は、だいたい誰でも同じで、その解決法もおおよそ確立(?)されています。

そこで、次回では、うまくいかない原因と、その解決 法について解説します。前後編だった予定がだんだん長 くなりますね。

さて、この連載では、ご覧のように、CGAを具体的に制作しながら解説していきますが、皆さんは、どのようなCGAを制作してみたいですか? "紅の豚のような空中戦闘シーン""ずばりSTAR WARS""やっぱりバトルロボット(これだけはやめてくれー)""フライングロゴやアイキャッチ"……。この連載で取り上げてほしい内容がありましたら、ぜひお便りください。また、その際、ご自分でチャレンジしてみたデータ、うまくいかなかったデータなどありましたら、ディスクに入れて送ってください。それでは、また来月号をお楽しみに。

* * *

当チーム及び、この連載、各コラムに関するお問い合わせなどは、下記の住所までお願いいたします。

〒533 大阪市東淀川区淡路 5 - 17-2 102号 プロジェクトチーム DōGA「あてにならないア フターサービス係」 大人のためのX68000 「第24回1

メモリ食い食いウラ画面

Ogikubo Kei 荻窪 丰

残暑ざんしょ。などといっているうちに、 いまは秋なのだが、残暑。

さて、最近冷遇されていた我が家のX68 000, MacintoshIIcx, PowerBook100, DELL 486Dと軒並み8MバイトのRAMを突っ込 んでいたのに対し、X68000だけはわずか2 Mバイト。むごい仕打ちであった。雨の日 も風の日も働き、10日間電源入れっ放しの ときもあり、今年は熱暴走もしなかったの に、なのにメモリは2Mバイト。

しかしである。とうとう買ってしまった のだ。増設メモリというやつを。いまや SIMM モジュールは 1 Mバイトあたり 5.000円といわれる相場のなか、非主流派マ シンの悲劇か、コストパフォーマンスの低 いメモリではあったが、我が家の初代X68 000も合計 6 Mバイトになったのだ。

X68000のメモリ増設もSIMMだったら なあと。だったら台湾かどこかで作られた IBM PC用とかMacintosh用の安いメモリ を使えたのに。いまはとにかく、東南アジ アパワーで枯れた技術はどんどん安くなっ ているから、なめてはいけないのだ。

で、「どうして今頃、荻窪圭はメモリを増 設なんかしたのだ」という声があると思う。 今頃、だ。やはり、メモリを増設するから にはそれなりの理由があるわけである。「シ ムアース」をやりたいけど2Mバイトじゃ あ意味がない、とか、でかいRAMディスク でもないとコンパイルが遅くてしようがな い、とか、最低 6 MバイトはないとSX-WINDOWなんてかったるくてやってらん ねえぜ、とか、ショップのおじさんに説得 されて気の弱い少年は4MバイトのRAM を買ってしまった、とか、 霊感商法にやら れた、とか理由はいろいろだ。

私の場合はつまり、「MATIER」である。 マチエール。英語でいうとマテリアル。こ いつが面白いのだ。しかし、2Mバイトだ

と裏画面さえ使えないし、スクリーンセイ バーさえ動かないし、いちいちリセットす るのも面倒で、ついつい足が遠のいてしま う。いかん、娯楽のためなら三千里、こん なに遊べるソフトがあるのに、メモリが足 りないなどという軟弱な理由で使えないと は悲しいではないか。

で、奮発。感覚的には8Mバイトくらい 当たり前となっているから、どうせ買うな ら 4 Mバイトボードを。というわけで、合 計6Mバイトになったわけだ。そうなって くると、40Mバイトのハードディスクって のがさびしさをほとばしらせてくれるのだ が、さらにSCSIボードを買ってハードディ スクを買って、となると話がややこしくな るため, もうしばらく我慢, である。

あんまり我慢するのもよくないのだけれ どね。貧すればDOS, じゃなくて、貧すれ ば鈍すっていうくらいだから。

6Mバイトに増えた日

秋葉原へ行き、アイ・オー・データ機器 の4Mバイト増設RAMボードを買ってく る。X68000の周辺を片づける。これはおお ごとである。書類やゴミの山からX68000が 剝き出しになる。裏に回るスペースがとれ ないので(昔はキャスター付きのラックで、 ゴロゴロと手前に移動し、裏に回って作業 すれば楽ちん,だったのだが), X68000を手 前に引き出す。

引き出せない。思えば、X68000の裏から はデッドテックなほど、ゲージュツ的なほ ど, さまざまなケーブルが生えており, な かには長さがギリギリのもの、うっとうし いからといって束ねてしまったものもあり, うかつに力を入れるわけにもいかない。

そろそろと10cmほど手前に引き出す。周 りの本を除け、やっと腕が入るスペースを

やっと6Mバイトにしたけど、ちゃんと目 的があってのこと。「MATIER」のサンプ ル版を存分に試してみたい、というのがそ の理由。扱うデータの大きさを考えると、 メモリ食うのもしかたないでしょう。

作る。右腕を本体の裏のほうへ差し込み, ケーブルをひとつずつ抜く。電源ケーブル が本体直付けなのが悩ましい。こいつだけ は、外せないのだ。

おっと、忘れてはいけない。背面のメイ ン電源をOFFにしなければ。

おおかたのケーブルを外して, X68000を もう少し引き出し、横に向ける。なんとか、 ボードを差し込むだけのスペースを確保。 ここで、まったく使われていないスロット の片方を開ける。

箱から増設RAMボードを取り出す。そ の前にいちおう縁起モノなので、 金属剝き 出しのものに触り、身体に溜まった静電気 を放出する。箱からボードを取り出す。メ モリがぎっしりと(というほどでもないが) 並んでいる。

方向を間違えないようにボードを差し込 む。はまらない。強く押し込む。まだ駄目 だ。さらに強く渾身の力と愛を込める。ザ クっとはまる。さらに押す。バキっと壊れ る。んなことはない。

再び、腕を伸ばして、モニタケーブル、 プリンタケーブル, HDDケーブル, TV CON TROLケーブル, IMAGE入力ケーブル, 半 透明用ケーブル, RS-232Cケーブル……も うないよな……を再接続。あ一、面倒臭い。 なんでこんなにケーブルがいるんだか。

でも、SCSIしてたり外付けFDDつけたり MIDIしたりすれば、こんなもんですまない わけで、あわわわわ。こんなときに思うの だ。パソコンの各種コネクタが、全部前面 についてたら壮観だろうな、って。フロッ ピーディスクドライブのスロット以外は全 部コネクタで埋まっているパソコン。

すべての接続が終わって, 裏のメイン電 源を入れる。でもって、ハードディスクを ONにし、本体をONにする。起動する。い つもと何も変わらない。当たり前だ。

腕を組んでちょっと悩む。ここんとこずっと同じ環境でX68000を触っていたものだから、搭載メモリの変更をするコマンドをちょいと忘れちまったのだ。

SWITCHなんだよな。これを忘れてはいけない。で、SWITCHコマンドでメモリを "6144KB"に設定する。再起動する。

ここからが楽しい時間だ。

MEMFREEする。ふふふ。フリーエリアが5Mバイト以上ある。しかし、これは最適なメモリ利用をするために不要なデバイスドライバを外しての値だ。メモリが6Mバイトもあれば、そんな気遣いは無用。

外していたRAMディスクドライバを復活させる。しかし、身についた貧乏症はなかなか取れぬもの。テンポラリとして256Kバイト確保するにとどめる。

続いて、「Communication SX-68K」に必要なRS-232Cドライバ、RSDRV.SYSを入れ、ついでに、プリンタドライバも入れる。FIXER4のバッファの設定を増やす、CONFIG.SYSのBUFFERSを増やす。あとは、PCMDRV.SYS、OPMDRV.SYS、FLOAT2.X、FIXER.SYS、HISTORY.X、IOCS.X、HCDRV.SYSだ。最後のやつは、X68000のドライブでIBM PCフォーマット(1セクタ512バイトのフォーマット)2HDディスクを読むためのもの。

もっと便利なデバイスドライバがいろい ろとあった気がするが、とりあえず、この あたりが妥当だろう。

6Mバイトの使い方

そもそも私は、リセットとかリスタートとか再起動とかって嫌いなのである。必要な環境は全部メモリにロードしておき、あとはOSっていうか、シェルを基盤に、行ったり来たりしたい。6Mバイトあればそれができる。必要なデバイスドライバや常駐ソフトを置き、チャイルドプロセスを駆使して親亀の背中に子亀を乗せて、さらに、SX-WINDOWさえ快適に動く。

さらなる目標は、ノンストップコンピューティングなのだが、寝ていたり出かけていたりする時間に動かしつづけるのも電気の無駄遣いなわけで、本当はX68000がレジューム機能をもってくれるのがいちばんいい。最近、ゲームもあまりやんなくなった

しね。

6 Mバイトもあれば、普通の人はRAM ディスクをでっかくとったりするのだろう けど、RAMディスクをテンポラリファイ ル用として使うならともかく、たいていの 場合は安全を期する意味もあって、ハード ディスクとRAMディスクに同じファイル が存在することになる(っていうか、ハー ドディスクのファイルをRAMディスクに コピーし、それが更新されたらまたハード ディスクに戻す、みたいな)。

なんか、無駄な気がするのだ、私は。 RAMディスクでないと遅くてやってられ ない、ってなこともないし。

しかし、うれしいよね。MicroEMACSででっかいファイルを編集することもできるし(なにせ、1Mバイトのテキストファイルとかがあったもので)、チャイルドプロセスであのメモリ食いの「MATIER」なんかが動いたりする。

でも、こうして遊んでいると、タスクスイッチング機能がほしくなってくるのもまた事実。マルチタスクなんていいから、オンメモリタスクスイッチング機能なんかつかないかなあ。ちまたで噂のDR-DOS/Vってのがあるのだが(デジタルリサーチ製のMS-DOS互換OSね)、こいつのタスクスイッチング機能がMS-DOS 5.0よりずっと強力で、かなり便利なのだ。いつでもキー一発でタスクスイッチングメニューが出て、アクティブなタスクを変更できる。すると、いろいろと起動時間を気にせずに遊べて楽しいのだ。

で、話は最初に戻る。「MATIER」である。こいつはメモリがたくさんあれば、表画面+裏画面×4+アンドゥ画面を持つことができる。さらに原則として、起動時、終了時、チャイルドプロセス時にはグラフィック画面をクリアしないで表示したままでいる、という便利な特性を持っている。だから、チャイルドプロセスで「MATIER」がサポートしていない(製品版ではサポートするかもしれないが、よく知らない)GIFやJPEG、そして数多のフォーマットのデータを読み書きできるし、フィルタをかけて加工することもできるのだ。

湯水のようにメモリを使え。それで話が すむのなら、増設してやろう、という気に もなるではないか。

データの使い回し

「MATIER」みたいな面白いソフトが出て くると、いろいろと遊びたくなってくるの だが、私は川原由唯氏のような絵心も、心 どころか技術もない。あるのは面白がる精 神と、何台ものパソコンだけだ。

たとえば、Macintoshがあるが、Macintoshとて完璧ではない。68030の16MHzで、なおかつコプロまで搭載していながら、体感速度(スループットっていっていいのかな)はそんなでもないし、「MATIER」並みの機能をもつソフトになると、かなり高価(100,000円以上)になってしまうし、安いソフトでは「MATIER」ほどの遊び心がない。

最近思うのだが、68030/16MHzのMacin toshがあって、その隣に80486SX/20MHz のPC/AT互換機があって、その隣に68000/ 10MHzのX68000があるのだが、使い分け ていて、それほどの違和感はない。そりゃ あ,純粋にCPUパワーに頼る計算ものでは 露骨に差が出るけれども、PC/ATをWin dowsで使い、MacintoshをMacintosh OS で使い、X68000を普通にHuman68kで使う (ここがミソ)。すると、ものによっては、 X68000がいちばん快適だったりする。ウィ ンドウシステムの重さ, ハードを直接叩く X68000のHuman68kベースのソフトの軽 さ(と、そのソフトを作った人の技)はCPU パワーの違いを乗り越えてしまう。当たり 前のことである。

で、話は戻って、グラフィックデータの やりとりである。

そもそも、昔、X68000が出た頃、まあ、いまでもそういう雰囲気が根強いのだが、画像データ=そのコンピュータのディスプレイ能力に依存するもの、であった。決まって、大きさはグラフィック画面に依存し(PC-9801なら640×400、X68000なら768×512か512×512)、色数も同様。CRTに表示する画像は、出力装置としてCRT以外のものを考えるなど及びもつかず、ハードウェアに密着した画像といってもよかった。

しかし、グラフィックデータがただ画面を賑わすだけのものではなく、ひとつの表現となり、印刷を前提としたイラストとなり、テキストデータと同様に流通するもの

になると、事情は変わってくる。

グラフィックデータもテキストデータと 同様、ハードウェアから独立して流通する ものなのである。

X68000でネックになるのはここだ。ドットの縦横比。MacintoshやPC/ATは640×480ドットで、これは画面上の1ドットの縦横比が1:1になるのだけれど、X68000は512×512ドットで横長のピクセルとなり、いろいろと不自由なのである。不自由。

さらに、ほかのマシンとX68000とでデータをやりとりしようと思うと、どうしても 縦横比変換が必要になり、画質が落ちてしまう。残念である。いくらハードウェアから独立して流通するものだとはいえ、最低 限のベースは必要で、それが縦横比1:1だといっていい。

続いて、色数の問題が出てくる。

いうまでもないことだが、モノクロ、16 色、256色、32768色(65536色)、1670万色 と1ピクセルあたりの色数によって、用途 や適した画像形式が変わってくる。Mac intoshの世界では16色から順に4ビットカ ラー、8ビットカラー、16ビットカラー、 24ビットカラーと呼んでいる。1ピクセル あたりに必要なデータ量で表すわけだ。 32768色(X68000のように輝度ビットを使 うことは希だ)なら15ビットカラーではな いか、などと細かいことはいわないように。

1670万色をフルカラーと呼ぶのはMacin tosh,トゥルーカラーと呼ぶのはPC/AT互換機界。PC/AT互換機界では,32758色はハイカラーと呼ぶようだ。

名前なんてどうでもいいか。

まあとにかく、ドットの縦横比が同じであれば、どのマシンで見ても相似形は保たれる。色数が同じであれば、どのマシンで見ても情報量は一定に保たれる。そういうことである。

ただ見るだけなら、多少の違いはものと もしないいいかげんさを人間の目は持って いるが、いざそのデータをいじってなんか しようと思うと、とたんにややこしくなっ てしまうのだ。

私はMacintoshで取り込んだりいじった りしたデータを、「MATIER」へもっていっ て遊びたいのである。いまのままだとちょ っと面倒なのが残念なのだ。

ちなみに,両者のデータコンバートは,

PC/AT互換機を中継ステーションにして行っている。MacintoshとX68000を直接繋いでもいいのだが、X68000のRS-232Cはモデム用で埋まっているため、MacintoshからPC/AT互換機の5インチディスクへシリアルケーブルを使って転送し、その5インチディスクをX68000へもってきて読み込む、ってなことをやっているのだ。X68000→Macintoshのときは逆の手順。ちょっと面倒だけど、まあ、しかたがない。

話は飛んでちょっと立体視

で、「MATIER」を使ってなにかしようか、と思っていたのだ。お絵描きでは川原氏の足元にも及ばないので、ここは自然画で遊んでみよう、と。「MATIER」のもつさまざまな機能は、自然画で遊ぶには申し分ないからね。わざわざメモリを6Mバイトにしたかいがあるってもんだ。

そんなとき読んでいた本が「脳天記」っていう、久住昌之と加藤総夫の共著。加藤 氏が脳の専門家で、まあ、2人で脳をネタ にヨタ話をする、っていう本なのだ。

いちばん面白かったのは記憶の話。カナダの外科医のセンセイが行った実験(いや、治療)の報告で、患者に局所麻酔をかけ、 頭蓋骨を開けて、脳の表面を電気刺激する。 すると、刺激する部位によって異なった記憶が出てくるのだ。ある場所だと幼少期の 記憶、別の場所だと昔聞いた歌、という具合に。これは面白い。もし、頭蓋骨を開けたりせずに、脳の任意の場所を刺激できるようになったら、絶対に、バーチャルリアリティなんかより面白い体験ができる気がする。

で、これは本誌にはどうでもいい話で、「MATIER」とは関係ない。本題は、この「脳天記」に出てくる裸眼立体視のほうだ。どうして脳と裸眼立体視が関係あるのかというと、2枚の写真をひとつにしてあたかも3Dであるかのように見せているのは、脳である、ということなのだ。これを読んでいて、パソコンで裸眼立体視してみよう、と、ふと思ったしだいである。

そもそも、立体視なんてめずらしいことでもなんでもなくて、さまざまな業務で実際に使われているし(国土地理院の地図作成にも使われているそうだ。航空写真を2

枚用意して、立体視するらしい)、X68000にだって立体視端子があったくらいだ。ユーザーレベルでも立体視CGの愛好家は多く、NIFTY-Serveでも立体視用の画像データがたくさんアップされている。そういう先達たちがたくさんいるなかで、普通のことをやってもしようがない。

えっと、その前に、いちおう概略だけでも描いておこうか。

立体視ってのは、左目と右目に異なる画像を見せて、脳の中でそれをひとつに合体させるという作業をすることにより、左目に入った画像と右目に入った画像の差異があたかも立体的であるかのように見えてしまう技を使った快楽、である。

で、左目と右目に違う画像を入力するための方法がいろいろあって、赤青メガネってのがいちばん貧乏臭い。あのセロハンを張ったメガネはアバウトだし、だいたい青のセロハンの向こうに青い線がうっすらと見えたりして、気になるとどうしようもなくなって、立体どころではなくなる。

偏向レンズってのもある。マイケル・ジャクソンの「キャプテンE.O.」はこの方法だったと思う。しかし、実のところ、私のメガネは結構フレームがでかくて、そのうえにさらにメガネをかけるとなると、それが気になってしかたがない。

X68000の立体視端子などは液晶シャッターである。ゴーグルの左目と右目に液晶シャッターがついていて、右目用の絵と左目用の絵が画面に交互に(瞬時に)表示され、液晶シャッターは本体と連動して、右目、左目、それぞれに該当する画像しか見えないようにしている。

もうちょいおおがかりだと、ディスプレイ側に液晶シャッターをつける。で、それを偏向レンズメガネで見る。そうすると、液晶シャッター式と違い、大勢で見られるようになるわけだ。

いずれにしろ、大昔の映画のフィルムを 見ているようなチカチカ感が味わえてよろ しい。

以上は、強制的に左目と右目に別の画像を送り込む方法であった。が、裸眼立体視は違う。みずからの意志で左目と右目で違う画像を見るのである。これがなかなかむずかしくてよい。

ステレオ写真ってのは皆これで, 簡単に

立体的に見られるようなビュワーもあるけ れども、やはり、自分の意志で脳の無意識 の動きを抑えて立体視してしまう、という ほうが快感だ。

最近,流行っている(のかどうか知らな いが) 立体視は、裸眼立体視。なぜなら、 誰でも簡単に作れるから。いちばん簡単な のは、同じ絵をカメラの位置をちょっと左 右にずらして(数センチほど)2枚撮れば いい。で、焼き上がったら、2つを横に並 べて、左目と右目でそれぞれを見る。

目というのは、少し離れて2つついてい る。たくさん離れている人とか少ししか離 れていない人とかもいるけれども、大同小 異だ。ということは、左目で見ているもの と,右目で見ているものは微妙に角度が異 なるわけで、それをシミュレーションしよ うというのが立体視だ。あくまでも、「シミ ユレーション」ってのがポイントで、もっ と簡単にいえば、「脳をだまくらかしてい る」ってのが真相だ。

この、「立体的=リアル」という枠組みを 鼻で笑い、「脳をだます=立体でないものま で立体的に見てしまおう」という面白がり のコンセプトのみが「脳天記」では貫かれ ている。もう、たいしたものである。だい たい, この面白がりの感覚, 写真を面白が って遊ぶ感覚,南伸坊の「笑う写真」もそ うだし、この「脳天記」もそうだし、この へんの結びつきを見ると、路上観察学会と か、フォトグラファー滝本淳助とか、白夜 書房とかそういったキーワードが出てくる。 まともではない。

要は左目用の画像と右目用の画像をずら してやればいいじゃん,ってわけで、個人 的にいちばん最高だったのは、川に浮かぶ

ゴミ。いくら下流の川でも多少はたゆたっ ているわけで、同じ位置でちょっと時間を ずらして撮影すると、ぷかぷか浮かんでい るゴミの位置が変わる。それを立体視する と、なんと、川の上にゴミが高くなり低く なりして浮いているように見えるのだ。こ れはシュールである。川のゴミってところ が、なんとなく自然保護なんかと絡めた意 味がありそうで、実はそんな意味なんてま ったくない、ってところがいい。

CRTでの立体視

そんなわけであるが、パソコンのCRT上 でやる立体視, となると, けっこう真面目 なものが多くて、3Dソフトを使って視点を ずらして作成した2枚の絵を立体視すると か、ステレオ写真をスキャンして並べて立 体視とか、そんなものが中心のようだ。そ れじゃあつまらない,ってわけで,手作り 立体視画像が来月のテーマだ。

いや、いきなり来月、っていわれても困 るだろうけど、困ってください。今月はま だ準備ができていないのだ。なにせ、4 M バイトのRAMボードを買ってきたのが2 日前だもので。はい。今月は、それが本当 にできるのか、1枚の取り込んだ自然画像 を立体化できるのか,っていう実験で手一 杯だったのだ。

図1がとりあえず「MATIER」で作って みた立体球である。作成時間2分。いや、 もっと短いかな。

だって、ねえ、大小2つの球を画面の左 のほうに描き, でもって, それを右にコピ 一して、小さいほうの球をちょっと左へず らす。これだけだから、思ったより簡単。

> えっと、その前に断 っておくと、裸眼視に は平行法と交差法があ る。平行法,ってのは, 左の絵を左目で,右の 絵を右目で見る,って 方法で, 交差法っての は, 左の絵を右目で, 右の絵を左目で見ると いう方法。どっちが簡 単か,っていうと,人 によってそれぞれらし いのだが, 平行法のほ

うがポピュラーだ。ステレオ写真機っての は平行法だし、平行法だと、いざとなれば 左の絵と右の絵の間に衝立を置けば, つい 反対側の絵が気になってしまって立体視で きない、っていう人への助け舟になる。

でも、いろいろと意見があって、交差法 しかできない人とか、交差法だと大きな画 像でも対応できるが、平行法だと小さな画 像しか対応できない、って人もいる。

私は、最初に「平行法のほうが簡単だよ な」って思ってしまったせいで、いまだに 交差法ができない。まあ、CRTが相手だ と、雑誌などの写真よりずっと大きな画像 なわけで、相手が大きいと立体視がむずか しくなるのは事実のようだ。

そもそも、脳というのは、目の前にある のが平面だと思うと、 ちゃんとその平面に 合わせてピント合わせと眼球の動きを制御 しているわけで、それに逆らって脳をだま そうというのだから,立体視しやすい画像, しやすい大きさというのはちゃんとある。

で、図の解説。左目用の球2つと右目用 の球2つを作る。両者はもちろん同じもの だ。で、どちらを手前にあるように見せる かが問題だ。脳ってのはバカなのか利口な のか、まったく同じ画像でも、それを立体 視の要領で左右の目で見て、それぞれの画 像をうまく一致させると、それなりに立体 に見えてしまうのだ。

まず、大きな球どうしの距離、小さな球 どうしの距離に注目する。両者の距離が近 いほうが手前に見える。それだけである。


*

いやあ, 今月はなんだったのか, 半分来 月の予告だったりして,これで来月,全然 違うことを始めたら、大笑いだな。

えっと、来月の予告をすると、たとえば、 ヌード写真がある、と。1枚しかない。こ れを立体視したい。胸が飛び出てくるとか、 ね。そんなとき、同じ画像を左と右に作り、 それをメッシュ変形なんかで, 立体的に簡 単に加工できないか、ということである。 それは、できるのである。簡単に。ただ、 雑誌にそういう画像を載せてもいいよ, っ ていう寛大な女の子がいないのだ。うーん, 残念。誰か、いませんか?

それから、「MATIER」でバカをやる、っ ていうのも考えていたりする。そういうわ けである。では、さようなら。





LIVE Special

このコーナーが始まって丸5年間が過ぎ、6年目に突入しました。X68000ユーザーの MIDI所有率も25%近くになり、ますます音楽とは切っても切れないパソコン雑誌に 成長したんじゃないかと、内心ほくそ笑んでいます。担当者も初心に戻り、頑張って いく所存です。これからも末ながく応援と投稿をよろしくお願いします。

X 1 ・MIDIシーケンサ用(CM-64対応)

戦士セーラームーン

Hasunuma Masaru

蓮沼

月にかわっておしおきよ!

さて、X1ユーザーにはとびっきりのお しおきをしてあげましょう (なんじゃそり ゃ)。小見出しを見て、ピーンときた人もい ることでしょう。「美少女戦士セーラームー ン」の挿入歌を5曲まとめてお送りします。 CM-64用の曲ということで、またもや MIDI BASICが必要になります。また、変 身のテーマだけはギターカード (7番) が

知らない人のために情報をお届けしまし ょう。関東地方ではテレビ朝日で土曜日の 夜7時から放映されているアニメなのです。 なんでも「あの筋」では爆発的な人気だと か。主人公の女の子は「月野うさぎ」ちゃ んという怪しげな名前で、「ムーン・プリズ ム・パワー・メイクアップ」とか唱えなが

必要ですので注意してください。

リスト1

ら、セーラームーンに変身するのです。ち なみにお友達の"天才少女"水野亜美ちゃ んはセーラーマーキュリーに、"霊感少女" 火野レイちゃんはセーラーマーズに変身し ます。原作ではセーラージュピターとセー ラービーナスもいるそうな。

さて、曲は5曲もありますが、リストを みれば一目瞭然といった感じで非常に短い ものが5曲です。これは打ち込みやすいの ではないでしょうか。それぞれの曲にはわ かりやすいタイトルがついていませんでし たので、目安となるように曲目を書いてお きましょう。

- 1) 変身のテーマ (要ギターカード)
- 2) 名乗りをあげるテーマ
- 3) ムーンティアラのテーマ
- 4) アイキャッチ
- 5) 変装のテーマ

てな具合です。特に「変身のテーマ」は



コーラスがないことを除けば、原曲よりか っこよく聴こえます。若干のアレンジが入 っているような感じですね (X68000で聴 きたいという人は59ページを参照)。

ちなみにこの投稿にはほとんどコメント がついていなかったので、非常に苦労しま した。ファイルネームだけが曲の手がかり なのですから。これがいまをときめく「セ ーラームーン」なんかじゃなくって,「魔女 っ子チックル」の挿入歌でも送られていた 日には泣きを見るのはまず確実です(要す るにボツ)。蓮沼君、曲を送るときはコメン トをちゃんと書いてくださいね。

日本音楽著作権協会(出)許諾第9271376-201号

10 'SAVE "S-Mo 10-1 .C7" '92/07/09 THU 14:19
20 CLS0:TEMPO0
30 A\$="11017,100P8\forall 28R":FORI=2TO16:PLAY"M"+MID\forall (STR\forall I),2)+A\forall 4
":"::NEXT:PLAY""
0 'P=LA/PCM (0/1) M=MODE(0-3) T=TIME(0-7) L=LEVEL(0-7)

P=LA/PCM (0/1) M=MODE(0-3) T=TIME(0-7) L=LEVEL(0-7

76 PLAY "T148M161149V110^64,6403L4B>EA>D:M12I149V120:M13I135V70: M10I16502L4V110:M10I16502L4 60 PLAY "R1&R2.^64,0:L405G1&Q7G2.&G8.I162:L406RC2.&Q7C2.&C8.I137

CCCCCCCD:M10I10102L8R1R>CCC < BBG4:M10I101:R1R2.M11I116:M14I212 FORI=1TO2

:P4V10005L404ER2.R2AG:P10V80L405Q4BR2.R2AG:L4CDC8C8DCDC 80 PLAY

F+>F+CF+G+F+>F+CF+G+F+>F+CF+:CF+:Q4L8EEEEEEEEDDDDDDDD:L802V7@Q5EE EEEEEEDDDDDDDD:M151147V5003ElD1

140 PLAY ":M3I14505V50G1F+1:M4I123P13V11005L8C2. <EFF+2.>F+:M5I14 505V50E1E-1

'<A1B1>::D1E2R<L24E16F16F+GG+AA+BL8>:CDCDCDC8D8B:F+F+>F 150 PLAY

F+2A-1 160 PLAY "C1<B1>::Q8L8C2.<EFF+2&F+8&¥139F+32&¥150F+32&¥161F+32&¥ 172F+32>¥128F+4:CDCDCDCD:F+F+>F+<F+F+F+>F+<F+F+F+>F+<F+F+F+>F+<F

CKFF+2.>F+
170 PLAY "<A1>::D2&D<BF+D>:CDC8>C8<G16F8.:F+F+>F+<F+F+F+>F+16F+1

6:O2R2.D16D16:(AAAAAAAA)::ARABARABARABARAB;:D1
180 PLAY ":P8GRRARB4&B2.:P8V80114905E RRE RRE-4&E-2. :L8CRRCRC
R:>F+CF+F+>F+CG+F+A+:O3C+2.C+:Q8ERRERRE-4&E-1:L8Q8ERRERRE-4&E1 190 FORJ=1TO2

200 FORI-1TO2 200 FORI-1TO2 210 PLAY ":P4V10005L4Q4ER2.R2AG:I137P10V80L405Q4BR2.R2AG:L4CDC8C 8DCDCC:O2L8F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+C:V120L403C+RRRRC+C+: Q802L8ERRDE
DRDEARGR:V100Q803L8ERRDE
DRDEA4G4:M31106

GSUZDEBRRUE CBR/DR(B/DEARGR 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DR(B/DEARGT 1904GOSIGERRUE BR/DR(B/DR(B/DR(B/DR)BR/DR(B/D

255A271,084>D4V65:ERRDE<BRA&A2B4>D4
230 NEXT
240 PLAY "113403V40C1<81>::06Q8L8C2.<EFF+2&F+8&¥139F+32&¥150F+32 &\lambda\

:M3I14505V50G1F+1:M4I123P13V11005L8C2. <RFF+2.>F+:M5T14

: <AKA8ARA8ARA8ARA8BRB8BRB8BRB8BRB8>:A4G8B8&B2&B1:D1E1:F+4E8F+8&

PLAY "C1<B1>::Q8L8C2.<EFF+2&F+8&\139F+32&\150F+32&\161F+32&\1 172F+32>¥128F+4;CDCDCDCD;F+F+>F+<F+F+>F+<F+F+>F+<F+F+>F+<F+F+>F+

(F+F+)F+F+(F+:: (AAAAAAAABBBBBBBB): (ARA8ARA8ARA8ARA8B RB8BRB8BRB8BRB8>::D1E-1

290 NEXT 300 PLAY ":L8Q5DERERRDERERR:L8Q5DERERRDERERR:L8DDRDRRDDRDR:L8>F+ F+RF+RF+F+RF+RR<: 02L8CCRCRRCCRCRR: DERERRDERERR: Q403L8DERERRDERE 310 PLAY ": (Q8E1&E1):Q8((E1&E1)):D:>C+(:C:Q8E1&E1:Q8(E1&E1)

リスト2

10 'SAVE "S-Mo 5-5 . " '92/06/19 FRI 13:13 20 CLS6:TEMPO0 30 A\$="1101^1,0^7,100P8*128R":FORI=2TO16:PLAY"M"+MID\$(STR\$(I)-,2) +A\$+":";:NEXT:PLAY"" P=LA/PCM (0/1) M=MODE(0-3) T=TIME(0-7) L=LEVEL(0-7 ,50 PLAY "T126M2I193RV10005L32GAB>CDEFF+<:M11I137R05L32GAB>CDEFF+
<:M12I137:M31213:M10I101:M10I101:M10I101:M13I162:M14I150

70 PLAY ">G16<:>G16<:>G16G:V11003C:02L8D4DDD.D.D:03L8F+4F+F+F+F+F+F+:02L4>C+<F+F+F+:05L16Q7R4DRERF+8.F+RRE:05L16Q7GRRRDRERF+8.F

リスト3

"S-Mo 10-3 . " 10 'SAVE '92/06/19 FRT 14:03 30 CL80:TEMP00
30 A\$="1101^1,0^7,100P8\128R":FORI=2T016:PLAY"M"+MID\$(STR\$(I),2)
+A\$+":";:NEXT:PLAY" P=LA/PCM (0/1) M=MODE(0-3) T=TIME(0-7) L=LEVEL(0-7 50 PLAY "T137M11I136P9V90RO6<L24AA+B>L16CC+L8P10D2.ED:M12I122V80 PLAY "R2.GAB>CDEFF+<:R2.GAB>CDEFF+<:R2CCRC8.DR:R2C16C8C8.C8:R 4DDD16DD.D:R4F+F+F+16F+F+.F+:F+F+F+F+:R4ERF+RGGRG8.A:R4ERF+RGGRG

100 PLAY ">G16R2.R16G16<::>G16R2.R16G16<:GR2.R16G:C:R4DDD.D.D:F+4

4F+4G4G+4> 96 PLAY "<a1>:AB>AR<AB>AR<AB>AR<AB>AR<;<A1>:C2>C2<:CDC8D8D16D16B 90 PLAY "QGD4.D4.Q8D4&R1&R2&R8:>A4.G4.F+4&R1&R2&R8<:D4.D4.D4&R1

&R2&R8:R1RAB2&R2&R8:O2C4.C4.C8R4O6D2:G+4.G+4.G+4R1R2G+:V50Q6F4.G 4.Q8F+4&R1&R2&R8

リスト4

10 'SAVE "S-Mo 10-9 . " '92/06/10 WED 09:02
20 CLS0:TEMP00
30 A\$="I101^7,100P8\(\frac{1}{2}\)ERT:FORI=2T016:PLAY"M"+MID\(\frac{1}{2}\)ERT:(I),2)+A\(\frac{1}{2}\)+
40 'P=LA/PCM (0/1) M-MODRIA 50 PLAY "T140M2I189^64,6403L8B>_4ET145_A>_DT150_G>_C2.&:M11I136:

60 PLAY "T162R16&R4^64,0:06L8¥73C16&¥84C16&¥95C16&¥106C16&¥117C1 60 PLAY "TIGENIBER 64,0:00L84;3CIDTCIDUCIDÄCID
CR 6㉃C2.
CEP:M10110102R160144CDC:M10110102R166444L8>C+<F+G+F</p>
F+F+G+F+:M12111801R16R4L8AAAAAAA:M31174V3004R16R4C1&:M41174V30
O3R16R4F+1&:M131111V8004L8R16R4EEE.EEE16EE
70 PLAY ":<Q7F+2.>Q6C4::CDCD:F+F+G+F+F+G+F+:A-A-A-A-A-A-A-C:C
1:F+1:E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-C-E-E-E-G-E-E-

: <Q6A4Q4B8Q8B8&B1>:O5Q6F+4Q4G8Q8G8&G1:DC8D:F+G+F+>C+<:Q

7F+4Q5G8Q8G8&G1: <Q6A4Q4B8Q8B8&B1>: <Q6F+4Q4G8Q8G8&G1>:F+4G8G8&G1

リスト5

"S-Mo 10-10 . " 10 'SAVE '92/06/19 FRT 12:00 30 CLS0:TEMP00
30 A\$="1101^1,0^7,100P8\(\frac{1}{2}\)PCXT:FORI=2TO16:PLAY"M"+MID\$(STR\$(I),2)
+A\$+":";:NEXT:PLAY" P=LA/PCM (0/1) M=MODE(0-3) T=TIME(0-7) L=LEVEL(0-7 "T130M11I13705Q7E1Q8:M10I101V12202L8D>C24<A24F24CD>C24<A 70 FORT=1TO2 80 PLAY "P605L16<AB>CDER<AB>CDERERAR:L4CDCD:P1005L16<AB>CDER<AB> AA ARRAR

100 PLAY "(AB>CDER(AB)CDEREAR:CDCD:(AB)CDER(AB)CDEREAR:E1:G+F+G+F+G+F+G+F+;EED+EEE16D16DE:ARRAA8R16A16Q4AAQ8:R8A_AA*ARRA_AA*BR

RDR 110 PLAY "Q6F+8.Q8D&D4&D4.R8:CDC8.D16D8C8:Q6F+8.Q8D&D4&D4.Q8:F+1 :G+F+G+F+G+F+F+R :EED+EEE16D16DE:Q6F+RREF+8R16F+16Q4F+F+Q8:RRA_A

A ARRA AA ARRAR 120 PLAY ">C<BA

160 NEXT 170 END 180 NEXT

X68000・Z-MUSIC+ZPP用(SC-55対応)

笑顔を探して

Okamoto Masakazu 岡本 正和

辛島のおねえさま

さて, 今月のイチオシの時間がやってま いりました。辛島美登里さんの曲で「笑顔 を探して」です。最新よりひとつ前のアル バム「GREEN」からの選曲になります。Z -MUSIC+SC-55用の曲ですが、さらに今 月号の特集で紹介されている "ZPP.X" が 必要になります。ぜひとも入力して活用し てください。この曲を聴くためだけに入力 する価値もあると思いますよ。ZPPの威力 にも注目してください。

以前にも書いたように、私は辛島のおね えさまが結構気に入っているのです。だか ら、ちょっとやそっとの作品では載らない ことになりそうですが、正直いって、この 作品にはぶっとびました。SC-55から奏で られたイントロは「CDを聴いてるのか な?」と勘違いして、アンプのセレクタを 押し直したほどです。どのくらいすごいか は想像できるでしょ。

ちなみにCDとの聴き比べもやりました が、ほとんど遜色なかったです。しいてい



辛鳥美登里

えば、ギターのソロに違和感がありますが、 ほかでのカバーで十分すぎるほどのおつり がくるのでよしとしましょう。

ボーカル命ともいえる辛島美登里の曲を 作るうえで、声をどんな音色で表現するか は最重要課題といえますが、この作品では フルートを使用しています。彼女の声質か

らして、これは正しい選択だったといえる でしょう。私もきっと同じ系統の音色を選 ぶと思います。

この作品はなかなか凝っていて、曲の途

中でSC-55のエフェクトを変えるなど, MIDIを有効に使っています。参考にすると よいでしょう。

作者の岡本君は、今月号の "ZPP.X" や

1992年4月号に掲載された「あじさいのう た」の作者でもあります。プログラムも作 れて曲も作れる, う~ん, ストロング。こ れからもビシバシ投稿してくださいね。

リスト6

日本音楽著作権協会(出)許諾第927136-201号

```
egao03.ZPP
    7: /Z-muSiC init.
8: (i)(b1)(d1)
  7: /Z-muSiC init.
8: (i)(b1)(d1) / つい先日、単行本の21巻まとめ
9: / 買いという漸快なことをやってし
10: / Track setup. / きいました。(どこか張快だとい
11: / う気もする。)いやあ、あんなに
13: (m01,2000)(aMidi10,01)/ めてです。その漫画に関連したポ
14: (m02,2000)(aMidi10,01)/ めてです。その漫画に関連したポ
14: (m02,2000)(aMidi10,03)/ いには垂れ帯までつけてくれるあ
16: / りさまです。(さすがに垂れ幕は
17: / Melody. / もらわなかった。)またやってみ
18: (m10,2000)(aMidi02,10)/ ようかなと思ってしまいました。
19: / (こんなことだからお金がたまら
20: / Piano. / 買いという新快なことをやってし
  19: / (こんなことだからお金がたまち 20: / Piano. 20: / (こんなことだからお金がたまち 20: (m20,4000)(aMidi12,20) / さて、曲の方ですが、まとめ買 22: (m21,3000)(aMidi12,21) / いした本のエンディングテーマだ 23: / った曲です。 ZPPのサンブルとし 24: / Strings,Brass. / てはユーザーを選びますが、その 25: (m30,3000)(aMidi05,30) / 分出来は上々なので許して下さい。 26: (m31,3000)(aMidi06,31) / (実は下竹音源に関してはトーシロー 27: / なので音色が作れないのです。) 28: / (回0アーマとして、なるべく短 29: (m40,2000)(aMidi09,40) / いリストで、どれだけ線像なこと 29: (m40,2000)(aMidi09,40) / いリストで、どれだけ線像なこと 30: / かできるかというものがありまし 7: 結果として、なんとか、35の目 25: (m55,2000)(aMidi07,50) / を切ることができました。当然、33: (m51,2000)(aMidi08,51) / 相当音源の力に頻っていたりしま 34: / 35: / Bass. / また曲を送りますのでよろしく
   34:
                                                                                また曲を送りますのでよろしく
   36: (m60,2000)(aMidi01,60)/ お願いします!
   38:
   39: / SC-55 System SETUP /都合の悪い方は削燥のこと、ただしそ
40: /の場合それぞれのトラックの初期化が
                                                                     /面倒です。
   42: (t1) @T$41.$10.$42
                                                                                                                          / GS ID
             (t1) X$40,$00,$7f,0
(t1) X$40,$01,$30,3
                                                                                                                          / reverb
                                                                                                                           / chorus
   45:
             (t1) X$40,$01,$38,1
                         X$40,$01,$10, 3, 0,1,0, 0,1,2,2,
RESERVE part. D 1 2 3 4 5 6 7
   46:
                                                                                                                      2,0,0,6,0,0,0,0
   48:
   52: #ext_on /MML拡張展開を始めます。
   54: (d0,0) / (第一、第二パラメータの[!] のみ有効にする。)
   55
   56: (#I,"kse-") / キースケールをE♭に設定します。
57: (#U,"@u+5")(#D,"@u-5") / ペロシティアップ/ダウン
58: (#A,"q8")(#B,"q6")(#C,"q5") / ゲートタイム
   59
            / Melody.
(t10) I[p0]y91,80y93,00@y1,$66,80@y1,9,65@74@h48@m30 r4
(t10) [r0][a][a5][a6][a][a7][a3][a4][a8]
/ ピアノソロを聞きたい時は[a5]を[a8]、[a6]を[r6]に変更し
/ て下さい。
   60:
   61:
85: *a7*[!] e1|:6r1:|r2.z110A<c4>
86: *a8*[!] e1|:7r1:|
  88:
99: / Piano.
90: (t20) I[p0]y91,50y93,0v14z95@2o4q818 r4
91: (t20) I[b0][b1][b5][b6][b][b7][b3][b4*][b5][b8]
92: / ピアノリな問意たい帰は[b6]を[b6*] : 変更して下さい。
93: / (遺常演奏では[b6*] を打ち込む必要はありません。)
94: *b0*[!] ⟨rbf<f^e⟩fg^2^5,0g8g1 ⟨rae<e^>aef^2^e⟩g-f&f1
95: UUUUe*384DD ⟨⟨e4.d-²² ≥ ≥4.d-²4⟩a4 ⟨e1DDDDf1
-75.04[b1][b2]z95[b3][b4]
   88:
                                  27504(b1)[b2]z95[b3][b4]
[:]12'g<e''f<d''e<c''db''cea''ea<c''ddb''c4f''b44'dd' [b11][b12]
'g<e''f<d''eg<c''fb'dd''ace'72'b<df'120
   96: *b*
97: *b1*
   99: *h11*
```

```
129: **
130: (t21) I[p0]v14z100@2o2q818 r4
132: (t21) [c0][c]z60[c5][c6][c][c7][c3][c4'][c5][c8]
133: *c0*[!] 'a<eb'576,24'g-<d-a'576
134: z115<'bg-c-'334,0<z105'a>c->f-'384
135: z90 'ec>a>b'180 z60 >>'b<ac-df'204,4
--00_dq8[c1]z80[c2]z60[c3][c4]
   135: 290 'ec)ab'180 z60 >>'b(ac-df'224,4
136: *c* z8004q8[c1]z80[c2]z60[c3][c4]
137: *c!*[!] l2c>bag f>b/sed4yaf ",60<"c>bag f4,g8^U<c4.c8^
138: *c2*[!] !:>ab|<c4.c4.>b4:|<e4.e^8 >g4.g^8<c4.>b^8f1
139: UUblab2UUb8bBr4<
140: *c3*[!] q718!:|:8e:||:8d:||:8c:||>|:8b:||:8a:|
141: |:8g:||:7f:|b&|:8b:||:|7b:|a&
142: |:8a:||:7g:|f&:|8f:||:8b:|
143: *c4*[!] <|:8c:||:|8b%||:8b:||:8a%|[c41]
144: *c4*[!]11",21z80q8<(c>)b%ba%>q7z60""rrrz80"[c41]
145: *c41: |8|:8f:||bb|bUbbr4
146: *c5*[!] :(|:16e:||:16d:||:16b:|
147: *c6*[!] :(16g:||:16d:||:16c:||>",21[c61]""[j61]"
148: *c61: |:4'bcb''b<b''b<b''b<b''b<b''d>'b'384
150: *c7*[!] 18<",21|:|:9e:|UUeereer4:|""|:32e:|">|:32b:|<
151: *c8* rUUbb*1080
    153:
154: / Strings, Brass.
155: (#W,"y91,90@y1,$66,75i0@63") /Syn.Brass1.
156: (#X,"y91,80@y1,$66,75i0@63") /Syn.Brass4.
157: (#Y,"y91,50@y1,$66,50i0@50") /Slow Strings.
158: (#Z,"y91,50@y1,$66,50i0@49") /Strings.
158: (#Z,"y91,50@y1,$66,50i0@49") /Strings.
159: (#Y,"u-2:]u+2!]:8")
160: (t30) I[p1]y93,10Xv3z100 o3Al16 r4
161: (t30) [d0][d1][d5][d6][d1][d1][d1][d1][d5][d8]
162: #d0*[1] |:57:1:|r*186 [d01][d01] Aal&_30a*198 rlr1
163: #d01* ba~5bg~ab</ri>
164: *d* "1[r1]""[d1]"(r2]v13[d3][d4]
165: #d1*[!] Yz90o314A@k8|:3rl:|y6,60g<280@49gfg
166: e<c>dbz60cx80<c>bde.f8^27.#30@x8^2@k0*0
167: #d3*[!] 14Y@u50Ad+1:blb1k#24blab1f0*3@v113""v13"||:rl:|
168: u4018@49r2..f4.ga<c>106860u10:|
2770g2f2<c2>bb.z10018@49f.ga<ce2f2
170: #d4*[!] |:571:|i0@62rz210004q7!:'e8a<c':|r4
171: #d5*[!] r3Wy93,60r3^3z9004!571:|
172: 116fcfa<fa<c>c> \gdgb\(gb\(d)d|:c)a\(cea\(cea\(ce)\(e)=|<c
173: #d6*[!] d-*384r1r4.z120>d-cd-2>_8blk*"bl__z90l2fa<(ce}
174: f*384y93,10
        154: / Strings, Brass
      173: *db*!!] d-*384r1r4.z120>>d-cd-2>_8b1&--b1__z9012fa<ce
174: f*384y93,10
175: *d7*!!] W18z100o4|:r1|:r'ce''cf':|r4:|@57
176: 116z85q7|:8eVfVgVau-2:|/z90|:8VeVfVgVau-2:|-10
177: *d8*[!] y93,1018@49ro4z80q2'ce'\text{W13A'ce'1080}
178: **
    179:
```

```
200: **
 201:
                                                                                          18|:e4.>b4.<ec^1:|
219:
220: / Brightness,etc...
221: (t50) I[p1]n7y91,70y93,60n3y91,70y93,60v8z95@10118 r4
222: (t50) [h0][h][h5][h6][h][h7]@v68[h3]n3@101@v68[r4][h5]
223: *h0*[!] \rdot 
    219:
236:
  252: /Bass
253: (t60)
 252: /Bass.
253: (t60) I[p1]y91,50y93,0y126,1v14z80@33o3@q518 r4
254: (t60) [j0][j][c5][c6][j]z80[c7]z80[c3][c4'][c5][c8]
255: *j0*[] n6|:5r1:[v3]:16r8*5:[r12V20r1*V9n1]:r1:
256: *j* o3"1[r1]""@q5z75[c1]"o312z80[c2]z80[c3][c4]
258:
```

```
270: d64d8...z80"lag{ff}""fz110{dd}z80f"
271: z70,90|:3c4d4:|z70cc"lz90d4""z110d64d8..."
272: *k4'*[!]r1r1r1r4.z100b64b8...bf4
273: z70,100|:3c4d4:|z70ccz110d64d8...
274: *k5*[!] z70,90|:14c4d4:|cz70|:3du17:|
 274: *k5*[!] z70,90|:14c4d4:|cz70|:3du17:|
275: z110dz80,100{cd}cz110{dd}
276: *k5'*[!]z70,100|:15c4d4:|z80cz100az110{dd})z70cz100rdd
277: *k6*[!] z70,90|:11c4d4:|z90{aa}aDDgDD{ff}
278: z70,85,80|:4cbf4:|c*384
279: *k7*[!] |:z70,90|:c4d4:|c*0|:rz100dUd:|z70cz110{dd}:|
280: z70,90|:6c4d4:|z70cz110aaaaa{dd}z100f
  281: **
281: **
282: 283: /Symbal, Hihat.
284: (#H,"02g-") /Closed Hi-hat.
285: (#P,"02a-") /Pedal Hi-hat.
286: (#O,"02b-") /Open Hi-hat.
287: (#R,"03b") /Ride Symbal.
288: (#C,"03d-") /Crash Symbal.
289: (t2) v16z55er118 r4
290: (t2) [r0][1][15][16][1][17][13][14'][15']
291: *!* 18[11][12][13][14]
292: *!1*[!] !7r1: |r4."230c4""r4" z55 (RURUR) 8 UR4
293: *!2*[!] !7r2H2:|r4|:u+5P4:|z45|:3u+2004:|r2
294: *13*[!] "[13]1]""[132]"
295: *131* z70C*0z70,70,50,70|:12HHOH:|z70HPPz950z80
296: |:4u5H:|z46C*0z70,70,50,70|:12HHOH:|z46C*0
297: z500z70Hz70,70,50,70|:12HHOH:|z70HPz950z80
298: *132* z80C4|:z50,70|:250H:|l=70HOHz50
299: "2071""04z60HHz800Z50HZ"z55C4:|z500z70HHz800^1
300: *14*[!] z8003e-*0z70,60|:14PP:|r2z60C4
  282
299: "2071""04z60Htz800z50Ht2"z55C4:|z500z70HHz800^1
300: *14*[!] z8003e-*0z70,60|:14PP:|r2z60C4
301: z70,60|:5PP:|"1rz60,70|:P|P:|""r2"
302: *14*[!]!:4r1:|z60C4 |:3z500z70P|PP:|r2
303: *15*[!] z50,70|:160P:|C4z50,70|:100P:|z80,100P0P2..
304: *15*[!]z50,70|:160P:|C4z50,70|:90P:|z50|:504u10:|Pz600
305: *16*[!]z50,70|:150P:|z55|:30u20Pu-15:|z7004z750z90
306: P02.z100|:55C2:|rzr1
307: *17*[!] z70,60|:5PP:|r2..|:4P|P:|z800Pr2..
308: z70,60|:5PP:|z50|:604u10:|Pz1270^1
309: **
  309: **
  310:
310:
311: /etc...
312: (t3) v16z40@r1@y29,31,12718 r4
313: (t3) [r0][m5][m6][m][r7][m3][r4][m5]
314: *m* 18[r1][m2][m3][r4]
315: *m2*[!] o1|:4rz40@y24,31,64@y28,31,1 u|:4 gu-5:|
316: z30@y24,31,74@y28,31,127u|:11gu-3:|:|r1
317: *m3*[!] r3@y$1c,82,1r3°3z70|:8[m31]]r1:|
318: *m31* 116r2°8o5y6,1 b-b- y6,127 b-b-b-r
                       *m31* 116r2 60036,

*m5*[!] |:4r1[m31]:|

*m6* [m5]r1r1
333: #ext_off /MML拡張展開を終わります。
 333: #ext_off /MML拡張展開を終わります。

334: (p)

335: / step count (ループカウントは省略)

336: / 1:00006DF8 2:00006DB0

337: / 20:00007218 21:00007218

338: / 40:00006DB0 50:00006DB0
                                                                                                                2:00006DB0
                                                                                                                                                                                  3:00006DB0
                                                                                                                                                                                                                                              10:00006DB0
                                                                                                        21:00007218
50:00006DB0
                                                                                                                                                                            30:00007218
51:00006DB0
                                                                                                                                                                                                                                                31:00007218
```

X68000·Z-MUSIC用(SC-55対応)

ドラゴンセイバーより

CNAMCO ALL RIGHTS RESERVED

エンディングテーマ

Nishimoto Hideki 西本 英樹


お馴染みドラゴンセイバー

それでは常連さんもいってみましょうか。 西本英樹君の作品はナムコのシューティン グゲーム「ドラゴンセイバー」のエンディ ングテーマです。こちらもZ-MUSIC+SC-55が必要になります。

「ドラゴンセイバー」はあの「ドラゴンスピリット」の続編(?)としてこの世に生を享けたファンタジーシューティングゲームです。「ドラゴンスピリット」はX68000用も

発売されていますし、かなりヒットした作品ですから、みなさんご存じですよね。

なぜか昔から西本君はエンディングテーマに縁があるようで、タイトーの「NINJA WARRIORS」から「PARADOX」、セガの「TURBO OUTRUN」から「チェッカーフラッグ」、そして今回はナムコ、とメーカーにはこだわらないわりにはエンディングテーマにこだわるという感じですね。実際にはほかにも送られてきているのですが、やっぱり常連にもボツはあるもの。結局、採用された曲にエンディングテーマが多いだ



けなんですけどね。

コメント中に「もうお忘れでしょうね」などとありましたが、そんなことはありません。常連さんとして、これからも投稿を続けてくださいね。

```
1: /
2: /
3: /
4: /
5: /
6: /
7: /
8: /
9: /
10: /
                               ドラゴンセイバー 〈エンディング〉
                            Composed by 細江 慎治 / (c) namco
                                 Program arranged by 西本 英樹
                            for X68000 Z-MUSIC
SC-55/155/CM-300 (GS STANDARD)
                             ZMUSIC -T32 TOK
       15: /- ( Track Assign ) -----
       16: (m1 ,2000)(aFM1,1)
18: (m2 ,2000)(aFM2,2)
19: (m3 ,2000)(aFM3,3)
20: (m4 ,2000)(aFM4,4)
21: (m5 ,2000)(aFM5,5)
22: (m6 ,2000)(aFM6,6)
              (m7 ,2000)(aFM7,7)
(m8 ,2000)(aFM8,8)
       26: (m10,2000)(aMIDI1,10)
              (m11,2000)(aMIDI2,11)
(m12,2000)(aMIDI3,12)
(m13,2000)(aMIDI4,13)
       30: (m14,2000)(aMIDI5,14)
31: (m15,2000)(aMIDI6,15)
32: (m16,2000)(aMIDI7,16)
       34: (m17,2000)(aMIDI10,17)
              (m18,2000)(aMIDI10,18)
(m19,2000)(aMIDI10,19)
       36:
       37: (m20,2000)(aMIDI10,20)
       39: (071)
       40: .roland_exclusive $10,$42 =($40,00,$7F,00) /Reset
       42: /- ( FM Voice ) -----
                                   AR DIR D2R RR D1L TL KS MUL DT1 DT2 AMSE 26, 1, 0, 2, 2, 28, 1, 1, 3, 0, 0, 31, 2, 0, 6, 2, 0, 1, 4, 3, 0, 0, 28, 1, 0, 2, 2, 40, 1, 1, 7, 0, 0, 31, 2, 0, 6, 2, 0, 1, 1, 7, 0, 0, ALG FB OM PAN 4, 0, 15, 3)
       46: (@1
       48:
       49:
50: /
       51:
                                   AR DIR D2R RR D1L TL KS MUL D1T2 AMSE
31, 12, 5, 5, 15, 24, 2, 5, 3, 0, 0,
31, 9, 8, 6, 15, 2, 1, 2, 3, 0, 0,
31, 9, 8, 6, 6, 9, 1, 1, 7, 0, 0,
31, 8, 10, 6, 4, 10, 1, 2, 7, 0, 0,
ALG FB OM PAN
6, 7, 15, 3)
       54: (@2
       56:
       57:
       58: /
       59:
       60: /
                                                                                                              Faid in Cho
                                   AR DIR D2R RR D1L TL KS MUL DT1 DT2 AMSE

3, 2, 0, 2, 2, 36, 0, 8, 3, 0, 0,
4, 6, 0, 5, 9, 0, 0, 8, 3, 0, 0,
3, 2, 0, 2, 2, 36, 0, 8, 7, 0, 0,
4, 6, 0, 5, 9, 0, 0, 8, 7, 0, 0,
ALG FB OM PAN
4, 0, 15, 3)

Strings
       62: (@3
       65:
       66: /
67:
68: /
                                  AR D1R D2R RR D1L TL KS MUL DT1 DT2 AMSE 16, 1, 0, 2, 2, 30, 1, 4, 7, 0, 0 19, 1, 0, 2, 2, 36, 1, 8, 0, 0, 0 18, 1, 0, 2, 2, 37, 1, 12, 2, 0, 0 14, 2, 0, 7, 2, 8, 1, 8, 0, 0, 0 ALG FB OM PAN 2, 7, 15, 3)
                                ALG
       76:
77: /- ( Music Data ) ------78: /
                                    FM Chord
       80: /
81: (t1)
82: (t1)
83: (t1)
84: (t1)
                                N1 @03 @U127 V11 O1 Q8 L8 K0 @K2
                                @M1 @H1 @S1 r4 P3
|:2 e-*336 rr>b-*336 rr
                                e-2.rr e-2.rr b-2.rrb-2.rr :|
@01 01 V13 @K0
       85: (t1)
86: (t1)
                                |:2 glglflf1 :|
       88:
                                       FM Chord
                                N2 @03 @U127 V11 O1 Q8 L8 K0 @K0 @M1 @H1 @S1 r4 P3 | :2 c*336rr>g*336rr<
              (t2)
(t2)
(t2)
(t2)
       90:
                                c2.rrc2.rr>g2.rrg2.rr :|
e01 O1 V11 eK-2 P1 r16
|:2 g1g1f1|f1 :| f*180
              (t2)
(t2)
                                     FM Chord
       97:
       98:
                               N3 @03 @U127 V11 01 Q8 L8 K0 @K4 @M1 @H1 @S1 r4 P3 |:2 b-*336 rr f*336 rr b-2.rr b-2.rr f2.rrf2.rr :| @01 01 V10 @K3 P2 r16. |:2 g1g1f1|f1 :| f*174
    98: /
99: (t3)
100: (t3)
101: (t3)
102: (t3)
103: (t3)
104: (t3)
105: /
```

```
106: /
107: /
108: (t4)
109: (t4)
110: (t4)
111: (t4)
                                               FM Chord
                                   N4 @03 @U127 V11 01 Q8 L8 K0 @K-2 
@M1 @H1 @S1 r4 P3 
|:2 g*336rr d*336rr g2.rrg2.rr d2.rrd2.rr :| 
@01 01 V10 @K6 P3 r8
 112: (t4)
113: (t4)
114: /
                                    @01 O1 V10 @K6 P3 r8 |:2 g1g1f1|f1 :| f2..
 116:
                                 N5 @02 @U127 V10 O5 Q8 L16 K0 @K0 @M1 @H1 @S1 P3 
r4 r*1536 
|:2 b-2.a4 g1 d*384 :| 
|:2 g4.c3... b-4f4g4e-4 
|1 d2 >b-*288< :| f1a1
116: /

117: (t5)

118: (t5)

119: (t5)

120: (t5)

121: (t5)

122: (t5)
 123:
 125:
 126: (t6)
127: (t6)
                                 N6 @02 @U127 V06 O5 Q8 L16 K0 @K4 @M1 @H1 @S1.P3 r8.
                                 r4 r*1536
|:2 b-2.a4 g1 d*384 :|
|:2 g4.c3... b-4f4g4e-4
|1 d2 >b-*288< :| f1a1
 128: (t6)
129: (t6)
 130: (t6)
131: (t6)
 134:
                                 N7 @04 @U127 V14 O4 Q8 L16 K0 @K-2 @M1 @H1 @S1 P3 r4 r*1536 |:2 b-2.a4 g1 d*384 :| |:2 g4.c3... b-4f4g4e-4 |1 d2 >b-*288< :| f1a1
134: /
135: (t7)
136: (t7)
137: (t7)
138: (t7)
139: (t7)
140: (t7)
                                N8 @04 @U127 V11 04 Q8 L16 K0 @K6 @M1 @H1 @S1 P3 r8 r4 r*1536 |:2 b-2.a4 g1 d*384 :| |:2 g4.c3... b-4f4g4e-4 |1 d2 >b-*288< :| f1a1
 144: (t8)
145: (t8)
146: (t8)
147: (t8)
148: (t8)
149: (t8)
 150: /
152: /
153: (t10)
154: (t10)
155: (t10)
                                   N11 @47 @U099 V11 O4 Q8 L16 K0 @K0
@I$41,1,$42 @E040,060 @D0 @P63
@Y1,33,0 @Y1,101,64 @Y1,100,64 r4
 156: /
 157: (t10)
158: (t10)
                                     |:4|:2 r>b-<cd b-8e-c8 b-e-f db-e-g :|
|:2 r>gab-< f8c>g8< f>ab- g<f>ab- :|:|<
 159: /
                                    |:2 ge-f>g8 (cdg8 >b-(d>b- (b-gad
ge-f>g8 (cdg8 >b-(d>b- (b-gab-
fcd>a8< cdf8 >a(c>a <afge-
fcd>a8< cdf?fgab- 132Gab-(cfgab- 116 :|
 160: (t10)
161: (t10)
 162: (t10)
163: (t10)
164: /
164: /
165: (t10)
166: (t10)
167: (t10)
168: (t10)
169: /
                                    r>b-<cd b-e-of >rgab-< do>g<d
r>b-<cd b-8e-8 >rgab-< do>g8<
r>b-<cd b-e-of >rgab-< do>g8<
T60>b-<T56cT52dT52e- T48b-<T44cT40dT36e-b-<d1
 170:
171:
                                             Arpedio 1 Delay
 172: (t11)
173: (t11)
174: (t11)
175: /
                                    N12 @47 @U099 V08 O4 Q8 L16 K0 @K8 @I$41,2,$42 @E040,060 @D0 @P99 @Y1,33,0 @Y1,101,64 @Y1,100,64 r*57
                                    こからトラック10と同じ
|:4|:2 r>b-<cd b-8e-c8 b-e-f db-e-g :|
|:2 r>gab-< f8o>g8く f>ab- g<f>ab- :|:|く
 176: (t11)
177: (t11)
178: /
179: (t11)
180: (t11)
                                    |:2 ge-f>g8 (cdg8 >b-(d>b- (b-gad
ge-f>g8 (cdg8 >b-(d>b- (b-gab-
fcd>a8( cdf8 >a(c)a (afge-
fcd>a8( cdf>fgab- 132Gab-(cfgab- 116 :|
 181: (t11)
182: (t11)
183: /
184: (t11)
185: (t11)
186: (t11)
187: (t11)
                                    r>b-<cd b-e-cf >rgab-< dc>g<d
r>b-<cd b-8e-8 >rgab-< dc>g8<
r>b-<cd b-e-cf >rgab-< dc>g8<
>b-<cde- b-<cd-
 188: /
                                              Arpedio 2
 190:
 191: (t12)
192: (t12)
193: (t12)
                                    N13 @47 @U099 V12 O2 Q8 L8 K0 @K0 @I$41,3,$42 @E040,060 @D0 @P32 @Y1,33,54 @Y1,101,64 @Y1,100,64 r4
 194:
                                     |:4|:2 @P32 gb- @P48'\ce-gb-2.' :|
|:2 @P30 e-g @P40'gb-\df2.' :|:|
 195: (t12)
196: (t12)
 197:
198: (t12)
199: (t12)
200: (t12)
                                    @Y1,33,64 @55 @U80 V06 O4 Q2 @E127,127 |:8'gb-<df4':||:8'fa<cd4':| |:8'gb-<df4':||:4'fa<cd4':||:4'a<cdf4':|
201:
201: /
202: (t12)
203: (t12)
204: (t12)
205: (t12)
206: /
                                    @Y1,33,64 @47 @U99 V12 O2 Q8 @E040,060
|:3 @P32 gb- @P48'cce-gb-4'
@P30 e-g @P40'gb-<df4':|
@P30 e-g @P40'gb-<df2.'
                                             Strings
208: /
209: (t13)
210: (t13)
211: (t13)
212: (t13)
                                    N14 @50 @U099 V10 O5 Q8 L8 K0 @K0 @I$41,4,$42 @E020,127 @D0 @P64 r4 r*1536
                                     |:2 b-2.a4 g1 d*384 :|
```

```
|:2 g4.c3... b-4f4g4e-4
|1 d2 >b-*288< :| f1a1
216: /
                                                                                   Bell
                                                                   N15 @10 @U127 V12 O5 Q8 L8 K0 @K0 @I$41,5,$42 @E127,127 @D0 @P64
219: (t14)
220: /
221: (t14)
                                                                                                                                                                                                                              ここからトラック13と同じ
                                                                     |:2 b-2.a4 g1 d*384 :|
|:2 g4.c3... b-4f4g4e-4
|1 d2 >b-*288< :| f1a1
 222: (t14)
223: (t14)
224: (t14)
 225: /
226: /
227: /
228: (t15)
                                                                    N16 @53 @U099 V08 O4 Q8 L8 K0 @K4
 229: (t15)
230: (t15)
                                                                    @I$41,6,$42 @E127,127 @D0 @P64 @M1 @H60 r4
 231:
 232: (t15)
233: (t15)
                                                                    |:2 |:2 Q8 @Y1,99,100
\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tert{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\tiin}\tint{\tiin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{
 234: (t15)
 235: (t15)
236: /
 237: (t15)
                                                                     @55 04 V08 @U70 @Y1,99,64 Q8 r*1536
                                                                    |:3 P3V11'ce-gb-4' P1V7'ce-gb-' P2V5'ce-gb-' P3V11'>b-(df4' P2V7')b-(df' P2V5')b-(df':| @M1 V11 P3 @D1 'ce-gb-2' ¥80 r1
238: (t15)
239: (t15)
 240: (t15)
                                                                                       Effect & Partial reserve
                          (t16)
(t16)
(t16)
 244:
                                                                    N10 @I$41.0.$42
                                                                    X$40,00,00,00,00,00,00
X$40,01,$30,03 X$40,01,$38,02
X$40,1,$10,6,0,6,1,4,1,4,2,0,0,0,0,0,0,0,0
245:
246:
 247:
```

```
250: /
251: /
252: (t17)
                       Drums (Bell / High Hat)
                  N19 @01 @U099 V16 O4 Q8 L16 K0 @K0 @I$41,9,$42 @E127,127 @R1
253: (t17)
254: (t17)
255: (t17)
                   r4
1:24 r4 @U5005b4
                   @Y28,42,60 @U4002f+ @Y28,42,32@U45f+ r4. :1
256: (t17)
                         Drums (Bass Drum)
259:
                   N19 @U127 O1 Q8 L16
@I$41,9,$42 @E127,127 @R1
260:
261:
       (t18)
                   r4 r*1536
|:8 @U118 b4r8.@U80b @U70b4. @U127b8 :|
263: (t18)
                        Drums (High Hat)
265:
266:
267:
                   N19 @U127 O2 Q8 L16
@I$41,9,$42 @E127,127 @R1
268: (t19)
269:
                   |:2 r*768 |:4 @U40a+8.@U1f+*156 :| :|
                         Drums (Cymbal)
                   N19 @U127 O2 Q8 L16
@I$41,9,$42 @E127,127 @R1
r4 r*3072
'c<g1'r*576 <g1>r*576
       (t20)
(t20)
(t20)
(t20)
278: (p)
279: /----
                   肩のコらない短かさが今回のウリです。
作った本人は首か回らない程、肩コリに
悩みましたが・・・(泣)。
次回もよろしくっ!!
282:
                                                        西本英樹 (Sun West)
285: /----
```

リスト8 トータルカウント (参考)

DRAGON SABER [Ending | Programed by Hide cha!

X68000·Z-MUSIC用

(オリジナル曲) Weapon-Shop

Yabe Masatoshi

矢部 雅敏

武器屋のテーマはブキミ?

さらにオリジナル曲も掲載しましょう。 このコーナーでもコンポーザーとしてかな り定着してきた感のある矢部君の登場です。 この曲はZ-MUSIC用ですが、X68000本体 だけで鳴らすことができますので、MIDIを 持っていない人でもちゃんと聴けますよ。

曲のタイトルは「Weapon·Shop」です。

その名のとおり、武器屋のBGMとして使う ことを前提に作曲されたそうです。この曲 を使うゲーム自体は、まだ影も形もないら しいのですが。

曲の雰囲気はファルコムから出ていた 「ソーサリアン」の「ペンタウェア」に似て いなくもない感じですが、かっこよくまと まっています。小見出しにブキミなどと書 いてしまいましたが、あれはシャレです。 勘弁してください。

昔の作品に比べて、着実に力を伸ばして いるのがわかります。このままもっと素晴 らしい曲を作りつづけてください。

矢部君はかなりのハイペースで投稿しつ づけており、「戦いの兜」以来すっかり常連 さんとなっています。誌上でも常連さんを 目指してがんばってくださいね。

ついでに、現在Oh!Xではオリジナル曲に よる投稿を大々的に募集しています。6月 号の付録ディスクでオリジナル曲を収録し たためか, 最近はオリジナル曲の投稿が少 しずつ増えてきました。データがたまれば オリジナルデータ集としてまとめる予定も あります。皆さんのご参加をお待ちしてい ます。

リスト9

```
for ZMUSIC.X Ver 1.10
   7:
8: (i)
9: (b0)
10: (m1,2000)
11: (m2,2000)
12: (m3,2000)
```

```
13: (m4,2000)
14: (m5,2000)
15: (m6,2000)
16: (m7,2000)
17: (m8,2000)
18: (m9,2000)
19:
20: (a1,1)
21: (a2,2)
22: (a3,3)
23: (a4,4)
24: (a5,5)
25: (a6,6)
```

```
26: (a7,7)
     (a8.8)
     (a9,9)
30:
     .ADPCM_BLOCK_DATA=WEAPON.ZPD
34:
37: (v1,0
38: /
                   AF OM WF SY SP PMD AMD PMS AMS PAN 61, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 AR DR SR RR SL OL KS ML DT1 DT2 AME
40: /
41:
                   31, 11, 0,
23, 13, 12,
                                      0,
                                            1, 7, 2, 20,
                                                       0,
                                                             0,
43:
                                            1. 20.
                   31, 17, 12,
                                      7. 13.
                                                 2
                                                        0.
                                                              6.
                                                                                01
45: (v2,0
46: /
                        OM WF
                                    SY
                                          SP PMD AMD PMS AMS PAN
                   59,
                        15,
DR
                                0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3
BR RR SL OL KS ML DT1 DT2
47:
                              SR
49:
                                           3, 8, 34,
                                                       0, 14,
0, 8,
0, 7,
                                                                   0,
                   31, 23, 15,
50:
                              15,
                        20,
                                                        0,
                                                              2.
52:
                         18.
                              15.
                                      8.
                                            3.
                                                 0.
53: (v3,0
54: /
                                          SP PMD AMD PMS AMS PAN
                                    SY
                         15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0
DR SR RR SL OL KS ML DT1 DT2 AME
56: /
                   AR
57:
58:
                                                              9,
                                                                    3,
                                                                    0,
59:
                   26.
                                                44,
                                                              0,
                                      8.
                                                  0,
     (v4,0
                   AF OM WF
62: /
                                   SY
                                          SP PMD AMD PMS AMS PAN
                        15,
DR
                                            0, 0, 0, 0, 0, 3, 0
BL OL KS ML DT1 DT2 AME
                              SR
                                   RR
                                          SL
                                8, 7, 3,
65:
                                      6,
                                            5,
                                             5, 38,
4, 45,
1, 22,
                                                            12,
68:
                   25.
                                            3.
                                                  0.
                                                              0.
                                                                                0)
     (v5,0
                         OM
                                    SY
                                          SP PMD AMD PMS AMS PAN
70:
71:
72:
73:
                   61, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3
AR DR SR RR SL OL KS ML DT1 DT2
31, 10, 5, 6, 5, 32, 1, 2, 0, 0
                                                              2, 0,
                                5,
                                                  5,
75:
76:
77:
      (t1)r1[do]|: @1o5116v14
(t1)|:r1r2p1o8.p2c8.rrr1r1:| :|
80:
      (t2)r1[do] @4o2l16 v14
(t2)|:g8.grb-8.fg8(c8.)b-8
84:
85: (t2) g8.grb-8.fg8|1\d8.c8\:|f8q2dq8d8
86: (t2)|:g8.grb-8.fg8\c8.\b-8
```

```
87: (t2) g8.grb-8.|1fg8(d8.c8):|(ddddrrrr [loop]
        /-(t3)r1r32[do] @4o2116 v11 @k7
(t3)|:g8.grb-8.fg8<c8.>b-8
(t3)|:g8.grb-8.fg8|td8.c8>:|f8.d8
(t3)|:g8.grb-8.fg8<c8.>b-8
    89:
    90:
    93:
              g8.grb-8.|1fg8(d8.c8):|(ddddrrrr [loop]
    g32 drr>b-2&b-8
    97: (t4)gda2.b-4.g8de48&f4.&f24<d2. g4.g+32a8&a32<crr>b-2&b-
8 [loop]
    g32 drr>b-2&b-8
   101:
         (t5)gda2.b-4.g8de48&f4.&f24<d2. g4.g+32a8&a32<crr>b-2&b-
   104: (t6)rlr2rrdr rrrrrlr2rrfr rrrr
105: (t6)rlr2rrdr r4 rlr2dddd rrrr [loop]
   106:
         (t7)r1[do] @5o3l16v13 p1
(t7)r1r2rrfr rrrrr1r2rrar rrrr
(t7)r1r2rrfr r4 r1r2ffff rrrr [loop]
   109:
   110:
         (t8)@2v13 c4c4c4r4[do]@5o4l16v13 p2
         (t8)rlr2rr>ar<rrrrlr2rrcr rrrr
(t8)rlr2rr>ar<r4 rlr2dddd rrrr [loop]
         (t9)04116 e4e4e4o2c4[do] p3 @f4
(t9)|:15o1c4<c4>:|<cccc r@f2o2p1cp2c8>>
(t9)[loop]
   116:
117:
   118: (p)
```

リスト10 Weapon・Shop用コンフィグファイル

1=SNARE¥FTAS1.PCM,,V45 .O1C = BASS¥CTRLK.PCM,,V80 .O2C =SNARE¥RVBS1_.PCM,,V77,M1 .O4E =CYMBAL¥HH1.PCM,,V80

リスト11 トータルカウント (参考)

/--- WEAPON·SHOP
1:00000CC0 00000000
5:00000C9 00000600
9:00000C0 00000600

2:000000C0 00000600 6:00000C0 00000600 3:000000C6 00000600 7:000000C0 00000600

4:000000C0 00000600 8:000000C0 00000600

X68000·Z-MUSIC+PCM8用(CM-64+SN-U110-07対応)

ローリングサンダー2より

©NAMCO ALL RIGHTS RESERVED

TERROR FOR SALE

连藤 慶到

要CM-64+······

皆さん、こんにちは。今回はナムコのアクションゲーム、ローリングサンダー2より「TERROR FOR SALE」をお送りします。ただ、演奏にはZ-MUSICシステムはもちろんのこと、PCM8.XとCM-64、またさらにギターカード(SN-U110-07)が必要でして、いったい何人の方に聴いてもらえるの

か、少々不安でもあります。まあ、ギター カードを持ってなくても、リストの注意書 きに従って変更を加えれば一応演奏できま すので、ぜひ聴いてください。

このゲームの曲は、なんというか独特の雰囲気を持っているんですよね。切れのあるブラス隊と、ちょっと懐かしい感じが漂うエレクトリックオルガンとの絡みなんかすごく渋いんですよ。また、ほぼ全体を通して鳴り響いているシンセタムっぽい音や、



ローリングサンダー2

ゲートの効いたドラムス、オシャレなラテンパーカッションなど、リズムも面白いんです。イメージとしてはジャズ風なのにまったく古さを感じませんし、ちょっと変わった曲なのですが一度聴いただけで気にい

ってしまいました。善バビの西川氏もお気 にいりだそうですよ。

このプログラムは、そんなに凝ったテク ニックは使っていません。FM音源は少し しか鳴ってませんし、MIDIも当たり前の使 い方しかしていません。ただ、曲自体が長 いので、それに応じてリストも長くなって しまいました(いつものことかな)。重複部 分もかなりあります。コーラスやエコーな どを同じ音を重ねて再現しているからです。 リストをよく見て, うまく入力してくださ 40

さて,この曲,できるだけ本物に似せよ うと努力したんですが、ドラムだけは無理 でした。X68000のAD PCMはステレオ発 音ではないので、どうしても真ん中にこも

ってしまうんです。複数の音源をお持ちの 方は、ドラムもMIDI対応にしてみてくださ い。迫力が出ますよ。SC-55のパワーセット が手軽でいいと思います。音もそっくりで すしね。

では、またの機会にお会いしましょう。 感想やリクエストなどがあればぜひ送って くださいね。 (進藤慶到)

リスト12

```
1: .comment -ROLLING THUNDER2- TERROR FOR SALE (C)namco by EN G 92/06/28 (+PCM8,CM64&07)
          / for ZMUSIC.X + PCM8.X
/ MIDI MODULE : CM-64 + SN-U110-07
          / TRACK SETUP
  9: (i)
10:
  11: / INTERNAL
12: (m1,1000)(aFm1,1)
13: (m2,1000)(aFm2,2)
  14: (m3,1000)(aFm3,3
  15: (m4,1000)(aFm4,4)
16: (m5,1000)(aFm5,5)
  17: (m6,1000)(aFm6,6)
18: (m7,1000)(aFm7,7)
19: (m8,1000)(aFm8,8)
 20: (m9,1000)(aAdpcm,9)
21: (m10,1000)(aAdpcm,10)
22:
22:
23: / CM64
24: (m11,1000)(aMidi6,11)
25: (m12,1000)(aMidi7,12)
26: (m13,1000)(aMidi8,13)
 27: (m14,1000)(aMidi9,14)
28: (m15,1000)(aMidi10,15)
29: (m16,1000)(aMidi11,16)
30: (m17,1000)(aMidi12,17)
         (m18,1000)(aMidi5,18)
(m19,1000)(aMidi1,19)
(m20,1000)(aMidi1,20)
 34: (m21,1000)(aMidi2,21)
35: (m22,1000)(aMidi3,22)
36: (m23,1000)(aMidi4,23)
 38: /----
39: / CM64 INIT
 40:
 41: .roland_exclusive 16,22={$7F,00,00,00}
 43: /-
         / ADPCM DATA SET
 46: .adpcm_block_data=TERROR.ZPD
  49: / OPM DATA SET
 50:
                           AR 1DR 2DR RR 1DL TL RS MUL DT1 DT2 AME 19, 31, 0, 9, 0, 30, 0, 1, 0, 0, 0 19, 14, 0, 9, 1, 65, 0, 5, 5, 3, 0 19, 0, 0, 9, 0, 34, 0, 2, 0, 0, 0 14, 0, 0, 11, 0, 3, 0, 3, 1, 0, 0 AL FB OM PAN 2, 7, 15)
                                                                                                                             BRASS
 52: (@1,
 53:
  55:
 56: /
                            AR 1DR 2DR RR 1DL TL RS MUL DT1 DT2 AME NOISE
                            AR IDE ZDR RR IDE IL RS M
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
31, 0, 19, 7, 0, 3, 1,
AL FB OM PAN
0, 0, 8)
 60: (@2,
                                                                                           0,
                                                                                                    0, 0, 0,
                                                                                                             0.
                                                                                           0,
                                                                                                            0,
 62:
 63:
 64: /
65:
 66:
                            AR 1DR 2DR RR 1DL TL RS MUL DT1 DT2 AME CHORD 1 31, 21, 0, 15, 1, 23, 0, 1, 0, 0, 0 31, 4, 0, 15, 7, 14, 0, 1, 0, 0, 0 31, 4, 0, 15, 7, 14, 0, 1, 0, 0, 0 31, 4, 0, 15, 7, 14, 0, 2, 0, 0, 0 4L FB 0M PAN 5, 7, 15)
 69:
  70:
  73:
                            AR 1DR 2DR RR 1DL TL RS MUL DT1 DT2 AME CHORD 2
                            AR DR 2DR AR IDL 1L RS HOLD II DE AI 31, 21, 0, 15, 1, 22, 0, 1, 0, 0, 31, 6, 0, 15, 1, 14, 0, 1, 0, 0, 31, 6, 0, 15, 1, 14, 0, 1, 0, 0, 31, 6, 0, 15, 1, 14, 0, 1, 0, 0, 11, 6, 0, 15, 1, 14, 0, 2, 0, 0, AL FB OM PAN 5, 7, 15)
  76: (@4,
  80: /
  83:
  83: /-----
84: / LA DATA SET
  86: /
                            Chord (Saw&Squ)
  88: .roland_exclusive 16,22 = {8,0,0
89: 67, 72, 79, 82, 68, 32, 32, 32, 32, 32
90: 0, 0, 3, 0
  90:
```

```
36, 53, 11, 1, 2, 0, 36, 9
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50
62, 23, 85
    92:
    93:
                              100, 23, 4, 39, 8, 24
100, 0, 0, 0, 13, 24, 77, 83,100, 89, 76, 72
94, 74, 91, 12, 27, 12
0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 43,100,100,100
    95:
    96:
    98: 0, 0, 0,
99: / ** PARTIAL2 **
                              RTIAL2 **
36, 48, 11, 1, 3, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50
64, 23, 56
100, 23, 5,103, 6, 43
100, 0, 0, 0, 7, 22,100, 98,100, 94, 84, 79
94, 70, 91, 12, 27, 12
0, 0, 0, 4, 11, 14, 15,100, 96, 92, 91)
  102:
  105:
  106:
  108: /--
                            Synth Tom
  110: .roland_exclusive 16,22 = {8,2,0}
112: 82,95,84,79,77,84,79,77,32,32
113: 2,0,3,6
114: / ** PARTIAL! **
                              PTIALL **

57, 49, 11, 1, 0, 2, 3, 13

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50

0, 0, 0

100, 0, 5,103, 6, 0

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

78, 50, 91, 12, 27, 12

0, 0, 0, 0, 4, 11, 14, 15,100, 96, 92, 91
  115:
  116:
  118:
  119:
  121: 0, 0, 0,
122: / ** PARTIAL2 **
                                12, 52, 11, 1, 0, 0, 36, 8
10, 0, 4, 48, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0
0, 0, 0
  125:
                              80, 22, 4, 39, 8, 24
100, 0, 0, 0, 10, 10, 50, 0,100, 53, 40, 0
100, 74, 91, 12, 27, 12
0, 0, 0, 9, 0, 68, 0,100,100, 80, 0
  126:
  128:
  129:
  131: /--
                          Keyboard (Harpsichord)
 132: / Keyboard (Harpsichord)
133:
134: .roland_exclusive 16,22 = {8,4,0}
135: 72,65,82,86,83,73,67,79,82,68
136: 2,5,3,0
137: / ** PARTIAL1 **
138: 36, 46, 16, 1, 0, 43, 0, 7
139: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 140: 0, 0, 0
141: 0, 0, 3, 0, 7, 0
142: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
143: 87, 77, 91, 6, 27, 12
144: 3, 0, 0, 23, 60, 83, 0,100, 88. 89
146: 48, 51, 16
                                                            1, 0, 43, 0, 7
0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 50
                                48, 51, 16, 1, 2, 0,100, 7
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 50
                             10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 50

0, 0, 0

100, 16, 9, 103, 8, 0

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

100, 75, 27, 12, 15, 5

1, 1, 0, 23, 60, 92, 0,100, 88, 88, 88,
  147:
  150:
  151:
152:
  153:
  154:
  155: / PATCH PARAMETERS SET
  156:
  157: /
158: /
159: /
                             @1 : Chord
                              @2 : Tom
@3 : Keyboard
  160:
  161: .mt32_patch 1,16 = {2,0,24,52,2,0,1}

162: .mt32_patch 2,16 = {2,1,24,50,2,1,1}

163: .mt32_patch 3,16 = {2,2,24,50,2,0,1}
  164:
  165:
  166: / CM64 System SETUP
  167:
  168: / LA SOUND PART
            roland_exclusive 16,22 ={
$10, 0, 0
                                                                                                     / address
/ master
  170:
                       $10, 0, 0
64
2, 4, 5
6, 6, 6, 6, 4, 0, 0, 0, 4
0, 1, 2, 3, 4,16,16,16, 5
57}
                                                                                                        master tune
reverb
                                                                                                    / ptl reserve
/ MIDI ch#
/ master volume
  173:
  176:
  177: / PCM SOUND PART
178: .roland_exclusive 16,22 ={
                                                                                                    / address
/ master tune
/ reverb
                              $52, 0, 0
64
2, 4, 4
  179:
```

```
4, 5, 6, 8, 4, 4
6, 7, 8, 9,10,11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 294: (t11)
295: (t11)
296: (t11)
297: (t11)
298: (t11)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |:a.|:29f.:|fg4a.|:30f.:|fa+16
r.|:13f.:||f.f.:|fg.a16
|:39f.:|fg.a16|:32f.:|
|:'a.f'!29f.:|f|g4:|r.a16
|:30f.:|fg.a16
                                                                                                                                                                                          / ptl reserve
/ MIDI ch#
/ master volume
183:
184:
 186: /
187: / DRUM SETUP
188:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  299: (t11)
300: (t11)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1:15f.:|fa+16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         r.|:6g.:|'g.a'|:4g.:||:4f.:|
189: .mt32_drum_setup 41,16 = {70,63,11,1}
190: .mt32_drum_setup 43,16 = {71,63,11,1}
191: .mt32_drum_setup 45,16 = {72,78,5,1}
192: .mt32_drum_setup 46,16 = {72,78,11,1}
                                                                                                                                                                                     / Closed Hihat
/ Open Hihat
/ Crash cymbal 1
/ Crash cymbal 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  301:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LA E. Tom (Left)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      302: /
303: (t22)
304: (t22)
305: (t22)
306: (t22)
307: (t22)
308: (t22)
 193:
 195: / MML DATA SET
 196:
197:
                                                  r6 @1 o4 v14 p3 @k2 L8 q8 r6 @a3 @h,17 @s,6 r*1 r6 @1 o3 v15 p3 @k-3 L8 q8 r6 @a3 @h,17 @s,6 r*1 r6 @1 o4 v15 p1 @k-5 L8 q8 r6 @a3 @h,17 @s,6 r*1 r6 @1 o4 v15 p2 @k9 L8 q8 r6 @a3 @h,17 @s,6 r6 @4 o4 v12 p1 @k-2 L8 q8 r6 @a3 @h,17 @s,6 r6 @4 o4 v12 p1 @k-2 L8 q8 r6 @m6 @h30 @s5 r6 @4 o4 v12 p3 @k-2 L8 q8 r6 @m6 @h30 @s5 r6 @4 o4 v12 p3 @k-2 L8 q8 r6 @m6 @h30 @s5 r6 @2 o0 v16 p3 @k0 L8 q7 r6 oo8 r6 02 v9 p3 L8 q7 r6 @r1 r6 o2 v9 p3 L8 q7 r6 @r1 r6 o2 v9 p3 L8 q7 r6 @r1 r6 @2 o4 w127 v15 p3 L8 q6 r6 [m1 o2 @u127 v15 p3 L8 q6 r6 [m2 o4 w127 @v107 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @65 o4 @u107 @v93 @p66 @k0 L8 q8 r6 r6 @65 o4 @u107 @v93 @p66 @k0 L8 q8 r6 r6 @65 o4 @u107 @v93 @p66 [m2 k8 q8 r6 r6 @35 o4 @u70 @v96 @p11 @k4 L8 q8 r6 r6 @80 o3 @u98 @v96 @p11 @k4 L8 q8 r6 r6 @80 o3 @u98 @v96 @p11 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 @q1 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u108 @v69 p3 @k6 L8 q8 r6 r6 @21 o4 @u104 @v111 @p100 @k6 L8 q8 r6 r6 @2 o1 @u114 @v111 @p100 @k6 L8 q8 r6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  309:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (t22)
 198:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  310:
                    (t1)
(t2)
(t3)
 199:
200:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LA E.Tom (Right)
[do]|:|:8r:1b+*60a-16a-a16:|r*108:|
|:|:8r*132b.b16|a*108:| | | |
|b-b-|a-*84|:r*132b.b16a*108:|:|
|:|:4r.b+*60a-16a-a16:|||:r*132b.b16a*108:|:|
|:r*132b.|b16a*108:|r*120
|:8r*132b.b16|a*108:||b-b-|a-*84
|:4r.b+*60a-16a-a16:||:r*132b.b16a*108:|
|:r.b+*60a-16a-a16:||:r*132b.b16a*108:|
|:r.b+*60a-16a-a16:||
|:r.b+*60a-16a-a16:||
|:r.b+*60a-16a-a16:||
|:r.b+*60a-16a-a16:||
|:r.b+*60a-16a-a16:||
|:r.b+*60a-16a-a16:||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  313:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 313: /
314: (t23)
315: (t23)
316: (t23)
317: (t23)
318: (t23)
319: (t23)
320: (t23)
321: (t23)
321: (t23)
202: (t4)
203: (t5)
204: (t6)
205: (t7)
206: (t8)
                     (t9)
(t10)
                    (t11)
(t12)
(t13)
209:
  210:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  322: (t23)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       r2...b+.r*264b+a.r*324
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  323:
                     (t14)
(t15)
(t16)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  324: /
 212:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Slap Bass
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  326:
                    (t17)
(t18)
(t19)
(t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  327:
328:
  215:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [do]o1|:64f.:|
|:|:8q8f.@q10f4rq8ff.<<q5_19f16-19>>q8f.fe-4:|
 216:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (t12)
(t12)
 217:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  329:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 329: (t12)

330: (t12)

331: (t12)

332: (t12)

333: (t12)

334: (t12)

335: (t12)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       @k-128
|:2q8f.@q10f4rq8ff.<<q5_19f16^19>>q8f.f@k0e-4;|;|
|:1:7d-.:||d-d-16k|:7d-.:|d-e-16
|:7f.:|e-f16k|:6f.:|fe-.d-16k:|
d-.>|:8b-.:|(@q3|:0.o.r.o.r.o.r4.:|
|:8q8f.@q10f4rq8ff.<<q5_19f16^19>>q8f.fe-4:|
|:b-.a.a-.g.|f.g.a-.a.:|fg16a-b-.a-.a-16
|:q8f.@q10f4rq8ff.<<q5_19f16^19>>q8f.fe-4:|
|-a.a-.g.f.g.a-a.b-_r216e-
 219: (t21)
220: (t22)
221: (t23)
 222:
  223: /----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  336: (t12)
337: (t12)
338: (t12)
 225: / ギターカード(SN-U110-07)がない場合の設定
  226:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      b-.a.a-.g.f.g.a-.a.b-.r*216e-
d-*72<d-*108>d-4d-.g-2.<g-2...
 227: /(t16) r6 @58 o3 @u108 @v96 @p111 @k-4 L8 q8 r6 228: /(t17) r6 @58 o3 @u108 @v96 @p17 @k6 L8 q8 r6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  339: (t12)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  340:
  229:
 230: /-----
231:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  342: /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  343:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  343:
344: / トラック1~4は、先頭と最後を除いてまったく同じです。
345: / トラック13だけが少し連います。
                                                 @c7 @a96,+2,+2,+2,+3,+5,+7,+9=0 r*2
@c7 @a96,+2,+2,+2,+3,+5,+7,+9=0
 232: (+16)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  346:
347:
348:
 235: /----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 347: /
348: (t13)
349: (t13)
350: (t13)
351: (t13)
352: (t13)
353: (t13)
354: (t13)
356: (t13)
356: (t13)
357: (t13)
358: (t13)
369: (t13)
369: (t13)
361: (t13)
 236:
237:
                                                      Rhythm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [do]@55@v93r*2304@p66
|:|:|:@q23a-.f.b-.f.q8a-@q23a-.b-.r.q8f16@q23
|a-.f.a-.b-.q8cx660@q23b-.r.q8f16:|
@q23(e-.d.c.)b-.q8a-a16a-f16r4.:||r*576:|
~4r*504Q8!:f@q23a-.(@q4*72)q8b*138r*18@q23b-.a-.|
<@q2f*60)q8b*108r16@q23b-.
q8a-b-16r*20<c*52)fa-16r*432:|
q6(a-*60)q8b*13[rb]b-@q23a-.(@q23c.r.
q8c16&@b-683c@b0@q23c.e-.c.q8c4r.
r*60c16g*b16<fe-c16>bb-660
@v93r*2256|:f16q6a-q8b-2.a-16b-<c16r.|
r)f16@q2a-q8b-16|:3@q2bq8b-16:|@q2a-q8f16
@q2b-q8a-16r*60@q23e-.q8f*156r*38*!/cr2q8d-16@q2
dq8f16@q2dq8d-16@q2c)q8b-16@q2a-q8f16(@q2c)q8b-16
r.<e-q8f*542@43r*10@v65@q1p105'b-<f''b-16<f'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [do]@55@v93r*2304@p66
  238: /
                                                      Noise (Bass Drum)
  239:
                                                      OPM [do]|:4c.c.r4.c4r4|c4:|r4
239: /
240: (t8)
241: (t8)
242: (t8)
243: (t8)
244: (t8)
245: (t8)
246: (t8)
247: (t8)
                                                      |:c.c.r4.c4.rc4:||:4c.c.|r4.:|rc4

c.c.r4.c4.rc4c.r*204c4

r*60c16r*60c.c4r.c.c*60c.r.c16c4.rc4
 248: (t8)
249: (t8)
  250:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  362: (t13)
 251: / トラック9, 10はどちらか一方だけ入れて
252: / コビーと修正をすれば楽です。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  363:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                364: /
365: (t1)
366: (t1)
367: (t1)
368: (t1)
369: (t1)
370: (t1)
371: (t1)
372: (t1)
373: (t1)
374: (t1)
375: (t1)
375: (t1)
376: (t1)
377: (t1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [do]@v120r*2304
|:|:|:@q23a-f.b-f.q7a-@q23a-.b-.r.q8f16@q23
|a-f.a-b-,q8cx60)@q23b-.r.q8f16:|
@q23(e-.d.c.)b-,q8a-a16a-f16f4.:||r*576:|
T1r*504Q8|:f@q23a-.(eq4f*72)q8b*138r*18@q23b-.a-.|
(@q2f*60)q8b*108r16@q23b-.
q8a-b-16r*20(c*52)fa-16r*432:|
q6(a-*60)q8b*12[rb]b-@q23a-.(eq23c.r.
q8a-16&c-@q23c.e-.c.q8c4r.
r*60c16g)b16(fe.c16)bb-16^4r
_1r*2256|:f16q6a-q8b-2.a-16b-(c16r.|
r)f16@q2a-q8f16(eq23e-.q8f16:|@q2a-q8f16
@q2b-q8a-16r*260@q23e-.q8f15f8r*38*!(r2q8d-16@q2
dq8f16@q2dq8d-16@q2c)q8b-16eq2a-q8f16(eq2c)q8b-16
r.(e-@q10f*552@q1ff16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [dol@v120r*2304
                                                      ADPCM Bass
  254: /
254: /
255: (t9)
256: (t9)
257: (t9)
258: (t9)
259: (t9)
260: (t9)
                                                       [do]|:4c.c.r4.c4.|rc4:|(rrr)8.r.
|:4c.c.r4.c4.|rc4:|(rrcrr)4.
                                                     |:
|:8c.|c.r4.:|c*17(rr)*19ro4
|:8c.c.|r4.:|rc16r.
|:3c.c.r4.:|c.|c.r(rrrrr)4:|
c*17(rr)*19ro4
|:|c.c.r4.c4.re4:|||:4c.|c.r4.:|
c*17(rr)*19ro4:|
|:4c.|c.r4.:|c*17(rr)*19ro4
|:8c.|c.r4.:|c*17(rr)*19ro4
|:8c.c.|r4.:|r16r.
|:c.c.r4.d.rc4d:||:4c.|c.r4.:|
|:c.c.r4.d.rc4d:||:4c.|c.r4.:|
|:c.c.r4.d.rc4d:||:4c.|c.r4.:|
|:c.r4.d.rc4d.re4d:||:4c.|c.r4.:|
c*17(rr)*19ro4
|:c.r4.d.rc4d.re4d:||:4c.|c.r4.:|
 261: (t9)
262: (t9)
 262:
263:
                    (t9)
(t9)
(t9)
(t9)
  264:
  265:
266:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  378: (t1)
379: (t1)
  267:
                      (t9)
 268:
269:
                      (t9)
(t9)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   380:
                                                      c.c.r4.c4.rc4c.r*168r*34c*14r
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  381: (t2)
382: (t2)
383: (t2)
384: (t2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [do]v15r*2304
|:|:|:@q23a-.f.b-.f.q7a-@q23a-.b-.r.q8f16@q23
|a-.f.a-b-.q8cv$60)@q23b-.r.q8f16:|
@q23(e-.d.c.)b-.q8a-a16a-f16r4.:||r*576:|
Tr*504q8|:f@q23a-.(@q4f*72)q8b*138r*18@q23b-.a-.|
(@q2f*60)q8b*108r16@q23b-.
q8a-b-16r*20(c*52)fa-16r*432:|
q6(a-*60)q8b*132(rb)b-@q23a-.(@q23c.r.
q8a16&c-@q23c.e-.c.q8c4r.
r*60016g)b16(fe.c16)bb-16^4r.
_1r*2256|:f16q6a-q8b-2.a-16b-(c16r.|
r)f16@q2a-q8b-16:3@q2bq8b-16:|@q2a-q8f16
@q2b-q8a-16r*60@q23e-.g8f*156r*384:!(x2q8d-16@q2
dq8f16@q2dq8d-16@q2c)q8b-16eq2a-q8f16(@q2c)q8b-16
r.(e-@q10f*552(@q1ff16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [dolv15r*2304
  270:
                    (t9)
(t9)
                                                       r*60c16r*60c.c4r.c.c*60c16r*60c16c4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 384: (t2)
385: (t2)
386: (t2)
387: (t2)
389: (t2)
399: (t2)
391: (t2)
392: (t2)
394: (t2)
394: (t2)
395: (t2)
                                                      ADPCM Snare [do]|:4r.r.v9d4.r4.|dr4:|[v5dv6dv7d]8.v9d. |:4r.r.d4.r4.|dr4:|[v6dv5dv6ddv7dd]4.v9
273: /
274: (t10)
275: (t10)
276: (t10)
277: (t10)
278: (t10)
279: (t10)
280: (t10)
281: (t10)
282: (t10)
283: (t10)
284: (t10)
284: (t10)
285: (t10)
  273:
                                                         |:b*0
|:8r.|r.d4.:|r*17(v4dv6d)*19v9dr4b*0
                                                     |:8r.|r.d4.:|r*17(v4dv8d)*19v9dr4b*0

|:8r.r.|d4.:|dr*16v8d*25v9b*13

|:3r.r.d4.:|r.|r.d(v6dv3dv4dv6dv7d)*4v9:|r*17(v4dv8d)*19v9dr*35b*13

|:|:r.d4.:|dr*1dr*1||:4r.|r.d4.:|r*17(v4dv8d)*19v9dr*35b*13:|r*17(v4dv8d)*19v9dr*35b*13:|r*17(v4dv8d)*19v9dr*4b*0

|:8r.|r.d4.:|r*17(v4dv6d)*19v9dr*4b*0

|:8r.|r.d4.:|dv8d*10v9d*25b*13

|:r.r.d4.:|dv8d*10v9d*25b*13

|:r.r.d4.r4.dr4!|:4r.|r.d4.:|r*17(v4dv6d)*19v9dr*4b*0

|:8r.r.|d4.:|dv8d*10v9d*25b*13

|:r.r.d4.r4.dr4.r.*186d.r*10d*26b16

r*60*16d*60*r.r*4.b.r*50*16d*60*16r4.

[v6dv5dv6ddv7dd)*4.v0d*0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  396:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  397: (t3)
398: (t3)
399: (t3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [do]v15r*2304@1p1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [do]v16r*2304@1p1
:|:|:|@q23a-.f.b-.f.q7a-@q23a-.b-.r.q8f16@q23
|a-.f.a-.b-.q8<c*60>@q23b-.r.q8f16:|
@q23<e-.d.c.>b-.q8a-a16a-f16r4.:||r*576:|
-1**504q8!:|@q23a-.@q4*7*2>q8b*138r*18@q23b-.a-.|
<@q2f*60>q8b*108r16@q23b-.
q8a-b-16r*20<c*52>fa-16r*432:|
q6(a-*60>q8b*132(rb)b-@q23a-.(@q23c.r.
q8a-b-@q23c.e-.c.q8c4r.
285: (t10)
286: (t10)
287: (t10)
288: (t10)
289: (t10)
290: (t10)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 399: (t3)
400: (t3)
401: (t3)
402: (t3)
403: (t3)
404: (t3)
405: (t3)
                                                       LA Hihat & Cymbal
  293: (t11)
                                                      [do]|:64f.:|
```

```
r*60c16g>b16<fe.c16>bb-16^4r

_1r*2256|:f16q6a-q8b-2.a-16b-<c16r.|

r>f16@q2a-q8b-16|:3@q2bq8b-16:|@q2a-q8f16

@q2b-q8a-15r*60@q23e-.q8f*156r*334:|<r2q8d-16@q2

dq8f16@q2dq8d-16@q2c>q8b-16@q2a-q8f16<@q2c>q8b-16

r.<e-@q10f*552<@q1@4plv14ff16
                   (t3)
(t3)
(t3)
(t3)
(t3)
                                                                                                                                                                                                                                                                              518: (t6)
519: (t6)
520:
                                                                                                                                                                                                                                                                            520:
521: (t7)
522: (t7)
523: (t7)
524: (t7)
525: (t7)
526: (t7)
527: (t7)
528: (t7)
529:
 409:
 410:
                   (t3)
                                              [do]v15r*2304@1p2
[:|:|:@q23a-.f.b-.f.q7a-@q23a-.b-.r.q8f16@q23
|a-.f.a-.b-.q8<c*60>@q23b-.r.q8f16:|
@q23<e-.d.c.>b-.q8<c*60>@q23b-.r.q8f16:|
@q23<e-.d.c.>b-.q8a-a16a-f16r4.:||r*576:|
-1r*504q8|:f@q23a-.@q4f*r2>q8b*138r*18@q23b-.a-.|
<@q2f*60>q3b*108r16@q23b-.
g8a-b-16r*20<<a>522</a>fa-16r*40<23-.
g8a-b-16r*20<a>522</a>fa-16r*4023-.
g8a-b-16r*20<a>523</a>c-.c.q8c4r,
r*600-16g*>b16</a>f
-1r*2256|:f16q6a-q8b-2.a-16b-co16r.|
-21r*2256|:f16q6a-q8b-2.a-16b-co16r.|
-21f6@q2a-q8b-16|:3@q2bagb-16:|@q2a-q8f16
@q2b-q8a-16r*60@q23e-.q8f*156r*384:|<a>cr2q8d-16@q2
dq8f16@q2dq8d-16@q2c>q8b-16@q2a-q8f16<@q2c>q8b-16
r.<e-@q10f*552<@q1@4p2v14ff16
                   413:
 416:
                                                                                                                                                                                                                                                                              530: /-
  419:
                                                                                                                                                                                                                                                                              531:
 420:
                                                                                                                                                                                                                                                                              533: /
                                                                                                                                                                                                                                                                              534:
                   (t4)
(t4)
(t4)
 423:
 424:
                                                                                                                                                                                                                                                                            537:
538: /(A)
539: (t16)
540: (t16)
541: (t16)
542: /(B)
543: (t16)
545: (t16)
546: (t16)
546: (t16)
547: (t16)
548: (t16)
550: (t16)
550: (t16)
551: (t16)
                                                                                                                                                                                                                                                                              537:
 426:
 429:
 430:
 432:
                  / トラック14の6~11行目と
/ トラック18の2~7行目は同じです。
 433:
                                              435: /
436: (t14)
436: (t14)
437: (t14)
438: (t14)
439: (t14)
441: (t14)
442: (t14)
443: (t14)
444: (t14)
445: (t14)
446: (t14)
447: (t14)
448:
 435:
                                                                                                                                                                                                                                                                              552:
                                                                                                                                                                                                                                                                            555: (t17)
556: (t17)
557: (t17)
558: (t17)
559: (t17)
560: /(B)
561: (t17)
562: (t17)
563: (t17)
564: (t17)
565: (t17)
565: (t17)
566: (t17)
567: (t17)
568: (t17)
 447:
 449:
449: /
450: (t18)
451: (t18)
452: (t18)
453: (t18)
454: (t18)
455: (t18)
456: (t18)
457: (t18)
                                              568: (t17)
569: (t17)
570:
571
 458:
 459: /-
                                               Stringth & Key.
461:
462: / トラック15と21は一部収たところがあります。
                                                                                                                                                                                                                                                                             574:
 464:
                (t15)
                                               PCM
[do]r*1152@v71
'e-a-<c'288'dgb'288'd-g-b-'288'ofa'288
q8|:r*2268'a-8<cf''b-<e-g'156<'d-4.fa-'
'e-gb-'*560'd-*8fa-'v0**28q6@v71')a-8<cf'r*240:|q8'
_2''fa-b'*288'fa-b'*288'f2.a-<c'
'g2.b-<d''a-2.<ce-''g2.b-<d''
'fa-b'*288'fa-b'*288'g2!''e.a-<c'
'e.a-<c'r.'e.a-<c'|r2.:|r.'e4.a-<c'
r*4056
@v66o4'a-<d-f'264@q8'b-<d-f'288q8^4'b-<cf''b-16<cf'
                                                                                                                                                                                                                                                                             577:
 466:
 467:
468:
                                                                                                                                                                                                                                                                           579:

580: (t19)

581: (t19)

582: (t19)

583: (t19)

584: (t19)

585: (t19)

586: (t19)

587: (t19)
  469:
 470:
471:
 472:
 473:
474:
476: /
477: (t21)
478: (t21)
478: (t21)
479: (t21)
480: (t21)
481: (t21)
482: (t21)
483: (t21)
484: (t21)
485: (t21)
486: (t21)
487: (t21)
487: (t21)
 476:
477:
                                                                                                                                                                                                                                                                              588:
                                               LA [do]q8r*1152@v54o4
'e-a-<c'288'dgb'288'd-g-b-'288'cfa'288
q8[;r*2268'a-8<c*')'b-<ceg'156'd-44.fa-'
'e-gb-'$60'd-*8fa-'v6r*2296@v54'\>-8<cf'r*240:|q8
>'fa-b'*288'fa-b'*288'f2.a-<c'
'g2.b-<d''a-2.<ce-'g2.b-<d''
'fa-b'*288'fa-b'*288@q2|:'e.a-<c'
'e.a-<c'r.'e.a-<c'r.'e.a-<c'r.'e4.a-<c'r.
                                                                                                                                                                                                                                                                              590:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (t19)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            r*864
                                                                                                                                                                                                                                                                             591:
592:
593:
                                                                                                                                                                                                                                                                                             /
/(A)
(t20)
(t20)
(t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                              594:
                                                                                                                                                                                                                                                                              595:
                                               'e.a-(c'r.'e.a-(c'|r2.:|r.'e4.a-(c'
r.q8e3o3
!'4!:r#60plq6@v90'e-f'rp3q8@v116'>b->b-''c16>c'
q5'e-.>e-'pl@q1@v92'f.b-(d'q6'e-a-(c'p3q8
|r16'e-.fa-':|'e-4fb-':|
r*576
|rr#60plq6@v90'e-f'rp3q8@v116'>b->b-''c16>c'
q5'e-.>e-'pl@q1@v92'f.b-(d'q6'e-a-(c'p3q8
|r16'e-.fa-':|'e-4fb-'
r*554
@1@v55o3'a-(d-fa-(d-'264@q8'b-(d-fb-(d-'288
                                                                                                                                                                                                                                                                              597:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (t20)
(t20)|
                                                                                                                                                                                                                                                                              598:
                  (t21)
(t21)
(t21)
(t21)
(t21)
(t21)
(t21)
(t21)
 488 :
                                                                                                                                                                                                                                                                              600:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                            601: (t20)
602: (t20)
603: (t20)
  490:
 491:
492:
493:
                                                                                                                                                                                                                                                                              604:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (t20)1:
(t20)1
                                                                                                                                                                                                                                                                             605:
606:
                                               r*564
@1@v55o3'a-<d-fa-<d-'264@q8'b-<d-fb-<d-'288
@q2<sup>-</sup>32<<'fb-<cf''f16b-<cf'
  494:
 495:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                              608:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                             609:
610:
                  [do]plr*1152@v116
 498:
                                                [ao]plr*11528v116
e=*288d±288d=*288e*288
|:@1o4@m0
@v0|:|:@q23e-.c.f.c.q8e-@q23e-.f.r.q8c16@q23
|e-.c.e-.f.q8a-*60@q23f.r.q8c16:|
@q23<c.>b-.a-.g.q8ff16fc16[r4.@v121:|r8.
@404q8p]@v116@m6a-8b-*156<d-4.e-*60
 499:
500:
                                                                                                                                                                                                                                                                              611:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (t20)
(t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                              612:
  501:
  502:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              / (A) (t20)
                                                                                                                                                                                                                                                                              615:
                                                                                                                                                                                                                                                                            616:
617:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (t20)
(t20)
                                               #404q6)1#V10#m0#2-00-+1550;Q-4,-2-+00
d-16_14d-8)*14a-8
@2102,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4=*240@2:|
@V116
@3p1_4!:f*288f*288|f2.g2.a-2.g2.:|
@4p1_1!:e.e.r.e.!r2.:|r.e4.
r*4056*5504a-*264@q8b-*288q8r.
   505:
 506:
507:
508:
                                                                                                                                                                                                                                                                             618:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (t20)
   509:
                                                                                                                                                                                                                                                                              621:
   510:
                   (t5)
                                                                                                                                                                                                                                                                              622:
                   (t6)
                                                 [do]r*1152@v114
                                                a-*288g*288g-*288f*288
q8-2|:r*2268<c8e-*156f4.g*60
f16_14f8-14c8
                                                                                                                                                                                                                                                                            625: (t2)
626: (t3)
627: (t4)
628: (t5)
                   (t6)
(t6)
(t6)
(t6)
 513:
514:
515:
                                               ### 1418 1408

@z100,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4c*240@z>@v114:|

@3_3|:a-*288a-*288|a-2.b-2.<c2.>b-2.:|
```

```
@4_1|:a-.a-.r.a-.|r2.:|r.a-4.
r*4056~505d-*264@q8d-*288q8r.>
                                                      [do]p2r*1152@v116
c*288>b*288b-*288a*288<
q8~2!:r*2268f8g*155a-4.b-*60
a-16_14a-8-14f8
@z102,-4,-4,-4,-4,-4,-4f*240@z@v116:|
@3p2_3|:>b*288b*286<|c2.d2.e-2.d2.:|
@4p2_1!:c.c.r.c.|r2.:|r.o4.
r*4056~5o5f*264@q8f*288q8r.
                                                       Overdrive Guit.
535: / トラック16と17では (A),(B) それぞれ似ていますが、
536: / ベンド (@b) の値が違うので注意。
                                                       [do]|:|:|:>q8f.<q3f.q8re-46f|a-4q3f.rq8f16e-f16:|
|>@b-43,640,33b-.&@b640,-43,0b-16
@b-1408b-@b-43b-.a-4<:|b-.b16a-b-.a-4:|
                                                       _5q8|:|:|:|:/f.f.@dlb-*18@bl322r*18
@b3370r*60@d0b-16@b-43<|cr16e-f4:|
|q4fq8r16b-a-4:||q4cq8r16>b-a-4<:|cr16>b-a-.
g4g.@dlb-*18@bl322r*18@b3370r*60
@d6b-16@b-43<q4cq8>r16b-a-4f.f.r*216<:|
-5r*2076c16g>b16fe.c16>b=2(b-,e-)84,40=0@y96
!:!:!:f.f.@dlb-*18@b1322r*18@b3370r*60@d0b-16@b-43
[<cr16e-f4>:|q4|<fq6r16b-a-4>:|<qq8r16>b-a-4:|
@58_10r*1692o4e-8@q10f*552r@80r16~10
                                                       [do]|:|:>q8f.<q3f.q8re-16f|a-4q3f.rq8f16e-f16:|
|>eb64,747,33b-.&eb747,64,0b-16
@b-1301b-eb64b-.a-4<:|b-.b16a-b-.a-4
|:!:>q8f.<q3f.q8r>b-16<c|e-4q3c.rq8c16>b-<c16:|
|>eb64,747,33b-.&eb747,64,0b-16&
@b-1301b-eb64b-.a-4<:|f.f+16e-f.e-4
                                                      _5q8|:|:|:|:>f.f.@dlb-*18@bl429r*18

@b3477r*60@d0b-16@b64<|cr16e-f4:|

|q4fq8r16b-a-4:||q4cq8r16>b-a-4<:|cr16>b-a-.

g4g.@dlb-*18@bl429r*18@b3477r*60

@d0b-16@b64<q4cq8r16b-a-4f.f.r*216<:|

-5r*2076c16g>b16<fe.c16>b=2(b-,e-)84,40=0@v96

|:|:|:f.f.@dlb-*18@b1429r*18@b3477r*60@d0b-16@b64

|<cr16e-f4>:|q4|<fq8r16b-a-4>:|<cq8r16>b-a-4:|

@58_10r*169204e-8@q10f*552r@80r16-10
                   / ギターカードがない時はトラック16,17の
/ 最終行だけを以下のように変更して下さい。
                                                      _15r*169204e-8@q10f*552rr16~15
_15r*169204e-8@q10f*552rr16~15
                                                       LA Seq & Key.
                                                       [do]|:32'f<f''f16<f''<f16<f''f16<f''f16<f''<f16<f':|
r*8064
@3o1p2]:4
|:@v103q8f.f.r_10<q4fr4fr4|or:|q8e-4:|
@q1@29o4@v69
|:8'f<f''f16<f''<f16<f''f16<f'';|
                                                        @3o1p2
                                                       w3o1p2
|:@v103q8f.f.r_10<q4fr4fr4|or:|q8e-4
@q1@29o4@v69
|:4<sup>1</sup>f<f''f16<f''<f16<f''f16<f''f16<f'':|
                                                  [do]:
5ep 60rep 56rep 52rep 48rep 44rep 40rep 36rep 32r
ep 28rep 24rep 20rep 16rep 12rep 8rep 4rep 0r
ep 4rep 8rep 12rep 16rep 20rep 24rep 28rep 32r
ep 36rep 40rep 44rep 48rep 52rep 56rep 60rep 64r
ep 68rep 72rep 76rep 80rep 84rep 88rep 92rep 96r
ep108rep104rep108rep112rep116rep120rep124rep127r
ep124rep120rep116rep112rep108rep104rep100rep 96r
ep 92rep 88rep 84rep 80rep 76rep 72rep 68rep 64r:|
r*10368
                                                      ep 60rep 56rep 52rep 48rep 44rep 40rep 36rep 32r
ep 28rep 24rep 20rep 16rep 12rep 8rep 4rep 0r
ep 4rep 8rep 12rep 16rep 20rep 24rep 28rep 32r
ep 36rep 40rep 44rep 48rep 52rep 56rep 60rep 64r
ep 68rep 72rep 76rep 80rep 84rep 88rep 92rep 96r
ep100rep104rep108rep112rep116rep120rep124rep127r
ep124rep120rep116rep112rep108rep104rep100rep 96r
ep 92rep 88rep 84rep 80rep 76rep 72rep 68rep 64r:|
r*576
                                                      ep 60rep 56rep 52rep 48rep 44rep 40rep 36rep 32r
ep 28rep 24rep 20rep 16rep 12rep 8rep 4rep 0r
ep 4rep 8rep 12rep 16rep 20rep 24rep 28rep 32r
ep 36rep 40rep 44rep 48rep 52rep 56rep 60rep 64r
ep 68rep 72rep 76rep 80r
                                                        [loop]
[loop]
```

```
(t7)
(t8)
(t9)
                                                                                                                                                                      640: (t17)
641: (t18)
                             [loop
[loop
                                                                                                                                                                                                    [loop]
                                                                                                                                                                      642:
643:
                                                                                                                                                                                 (t19)
(t20)
632:
                              [loop
                                                                                                                                                                                                     loop
632: (t9)
633: (t10)
634: (t11)
635: (t12)
636: (t13)
637: (t14)
                              [loop
                                                                                                                                                                      644: (t21)
645: (t22)
646: (t23)
647:
                                                                                                                                                                                                   [loop]
[loop]
                              [loop
                              [loop
                              [loop
[loop
                                                                                                                                                                      648: (p)
                              [loop]
```

リスト13

```
-ROLLING THUNDER2- TERROR FOR SALE (C)namco by ENG 92/06/28 (+PCM8,CM64&07)
```

2.00000001	апразана	3.000000040	00003480	4.00000000	00003480	
					Continues Contractions	
Maria Salah Maria Salah Sa	Contraction and the Contraction of the Contraction	The state of the s	A CONTRACTOR OF STREET		March Control of the	
00 00000010	00000.00	00.0000001010	00000100		DO DO DE DE LO DE	
	6:00000040 10:00000040 14:00000040 18:00000040	2:00000041 00003A80 6:00000040 00003A80 10:00000040 00003A80 14:00000040 00003A80 18:00000040 00003A80 22:00000040 00003A80	6:00000040 00003A80 7:00000040 10:00000040 00003A80 11:00000040 14:00000040 00003A80 15:00000040 18:00000040 00003A80 19:0000040	6:00000040 00003A80 7:00000040 00003A80 10:00000040 00003A80 11:00000040 00003A80 14:00000040 00003A80 15:00000040 00003A80 18:00000040 00003A80 19:0000040 00003A80	6:00000040 00003A80 7:00000040 00003A80 8:00000040 10:00000040 00003A80 11:00000040 00003A80 12:00000040 14:00000040 00003A80 15:00000040 00003A80 16:00000040 18:00000040 00003A80 19:0000040 00003A80 20:00000040	6:00000040 00003A80 7:00000040 00003A80 8:00000040 00003A80 10:000000040 00003A80 11:00000040 00003A80 12:00000040 00003A80 12:00000040 00003A80 16:00000040 00003A80 16:00000040 00003A80 16:00000040 00003A80 20:00000040 00003A80 18:00000040 00003A80 20:00000040 00003A80

リスト14

```
/ -ROLLING THUNDER2- TERROR FOR SALE (C)namco

/ Programmed by ENG 92/06/28 (+PCM8,CM64&07)

1 = gate_sd.pcm,v40

2 = rybsl.ncm.v170.m1
```

```
1 = gate_sd.pem,v40
2 = rvbs1.pem,v170,m1
3 = 2,v40
4 = gatek.pem,v75
```

```
.00c = teck.pcm,v65,m4

.02d = 2,m3,d700

.02b = crsh0.pcm,v42

.erase 1

.erase 2

.erase 3

.erase 4
```

Z-MUSICへの移植

さて、X68000のZ-MUSICで書かれた曲を他機種に持っていくのはちょっとたいへんすぎますが、他機種用のMIDIデータをZ-MUSICで演奏するのはさほど困難ではありません。

ここではXI 版のMIDIシーケンサで記述されたセーラームーンの曲をZMSファイルに変換する際の手順について解説しましょう。この曲はXIの内蔵音源(というかPSG)を使っていないので完全にコンバートすることができます。ZMSファイルでなくX-BASICへ直してもいいのですが、FORループは |: :|のループに置き換えればプログラムの必要はありませんので作業の楽なZMSファイルに変更します。

まず、初期設定、そしてトラックパッファの 確保、チャンネルのアサインといったお約束の ものを並べます。

とりあえずPLAY文はそのまま打ち込んでく ださい。ここから変換作業に入ります。

まず, チャンネルを分離します。PLAY文中での":"はチャンネルごとのセパレータを意味します。エディタで":"を":^J"に置換し

ていったんセーブしてください。再ロードする と改行に変わっているはずです。こうして分離 されたトラックをPLAY文のところから、

(TI)

(T2)

(T3)

という具合に先頭にトラック指定を加えていきます。基本的にPLAY文ごとに(TI)からこの指定をつけていきますが、PLAY文の最後が";"で終わっているところは、その直後のPLAY文は続きの番号からにしなければいけません。

次に命令の置き換えです。

1 → @

M	\rightarrow	N	チャンネル切り替え
<	\rightarrow	>	オクターブダウン
>	\rightarrow	<	オクターブアップ
٧	\rightarrow	@U	ベロシティ設定
		@ P	パンポット指定
•	\rightarrow	Y	コントロールチェンジ
¥	\rightarrow	@B	ベンド指定

音色切り替え

- → @U+ 相対ベロシティ

__ → @U - 相対ベロシティ に置換します。さらに音色切り替え I の数値から100を引いてください。パンポット値は、

 $@P = (P - 8) \times 16$

に,ベンド値は,

 $@B = (Y - 128) \times 64$

に変換してください。これでデータの基本的な 変換は終わりです。そのほかのものは同じ仕様 です。

あとは同一PLAY文内の各トラックの音長を 手作業で揃えていきます(休符を加える)。基本 的にZ-MUSICのほうが高速なので、音色切り替 えなどの(楽器にとって)重い処理を同時に行 っているところでは楽器がデータを取りこぼし てしまいます。休符を調整してできるだけタイ ミングをずらせてください。


なお、曲の最初にプログラムでコントロール チェンジなどを各チャンネルに送っていますが、 これは各トラックの先頭に "@VI00" を加えれ ば省略可能です。

変換例 (参考)

```
1: .comment Sailor Moon アイキャッチ for CM-64
       3: (i)
       4:
5: (b1)
          (m1,2000)(a1,1)
(m2,2000)(a2,2)
(m3,2000)(a3,3)
(m4,2000)(a4,4)
       6:
          (m4,2000)(a4,4)
(m5,2000)(a5,5)
(m6,2000)(a6,6)
(m7,2000)(a7,7)
(m8,2000)(a8,8)
      13:
          (m9,2000)(a9,9)
      16: (t1)@v100T140n2@89y64,6403L8rB<_4ET145_A<_DT150_G<_C2.&
           (t2)@v100n11@36r1r2
(t3)@v100n11@36r1r2
           (t4)r1@v100r2
     20:
           (t5)r1@v100r2
           (t6)r1@v100r2
(t7)r1@v100r2
           (t8)r1@v100r2
     24: (t9)r1@v100r2
           (t2)06L8@b-3520C16&@b-2816C16&@b-2112C16&@b-1408C16&@b-7
04C16&@b0Q7C2.>EFG
```

```
(t4)n10@0102R16D4L4CDCD
     (t5)n10@0102R16G+4L8<C+>F+G+F+F+G+F+
(t6)n12@1801R16R4L8AAAAAAA
30 .
32:
     (t7)n3@74@u3004R16R4C1&
33:
     (t8)n4@74@u3003R16R4F+18
     (t9)n13@11@u8004L8R16R4EEE.EEE16EE
35:
36: (t1)r
     (t2)>Q7F+2.<Q6C4
(t3)r1
38:
     (t4)CDCD
(t5)F+F+G+F+F+G+F+
(t6)A-A-A-A-A-A-A-(t7)C1
39:
42:
43:
     (+8)F+1
     (t9)E-E-E-.E-E-E-16E-E-
    (t1)r1
(t2}>Q6A4Q4B8Q8B8&B1<
(t3)O5Q6F+4Q4G8Q8G8&G1
(t4)DC8D
46:
47:
49:
     (t5)F+G+F+<C+)
50:
     (t6)Q7F+4Q5G8Q8G8&G1
(t7)>Q6A4Q4B8Q8B8&B1
52:
53:
     (t8)>Q6F+4Q4G8Q8G8&G1<
54: (t9)F+4G8G8&G1
55:
56: (p)
```

59



コンピュータアーキテクチャ編

加算器回路の工作実習

Misawa Kazuhiko 三沢 和彦 前回までの理論をふまえて、いよいよ製作実習に取りかかります。電子工作が初めての人でも挑戦できるように、工具を揃えるところから懇切丁寧に解説されています。じっくり本文を読み進めながら製作してみてください。

今月はいよいよ加算器の工作実習に進みたいと思います。今回製作する加算器自体は、TTL IC1個の非常に簡単な回路なので工作自体は、すぐ終えられるものです。しかし、今回はアーキテクチャ編に入って初めての実習編なので、工具の揃え方からハンダ付けの方法まで、ごく基本的なところからゆっくり解説していきます。



工具の揃え方

電子工作をするには、まず工具を揃えなければなりません。工具はあり合わせのものを使うよりも、きちんと最初から揃えることを勧めます。最低限必要な工具は、ハンダゴテ、ニッパ、ラジオペンチ、カッター、ワイヤストリッパ、ピンセット、ドライバの7点です。

まずはこの7つ道具について、順番に説明していきたいと思います。

1) ハンダゴテ

電子回路の配線には、ハンダゴテがいちばんよく使われます。最近ではIC工作用にラッピングワイヤという方法もかなり普及してきましたが、IC以外の部品の配線に使うとなると、まだまだハンダゴテのほうが便利です。ハンダゴテは消費電力別で分類されており、太い配線をするに従って電力

表1 電子工作に必要な工具(参考)

ハンダゴテ グット CX-20 1,850円 ニッパ グット YN-16 2,000円 HOZAN N-32 1,400円 ラジオペンチ グット YP-10 1,450円 HOZAN P-36 1,100円 ワイヤストリッパ グット YS-2 1,450円 の大きいものが必要になってきます。ただし、ICの足の間隔は0.1インチ(=2.54mm)しかないので、コテ先が太いものでは隣の足もいっしょにハンダ付けしてしまうことになります。IC工作などの細かい配線をするには、コテ先が細くて20W程度のものがベストです。私は太洋電気産業(グット)のCX-20を愛用しています。

また、ハンダもそれに合わせて細いものを選ぶのですが、必ず「ヤニ入り」のものを選んでください。このヤニは、ハンダを溶かしたときにハンダの中からハンダ付けしようとする導線部分に流れ出てきて、その表面をきれいにし、ハンダのノリがよくなるようにしてくれます。


コテ先はいつもきれいにしておかないと、 上手にハンダ付けすることができません。 そこで、スポンジ付きのコテ台も用意して おきましょう。スポンジには水を含ませ、 そこでコテ先に付いた余計なハンダを拭き 取ります。私はコテと同じメーカーのST-30というタイプを使っています。

余裕のある人は、ハンダ吸い取り器も用意しておきたいものです。これは、ハンダ付けに失敗したとき、余計にこびりついたハンダを吸い取ってくれるものです。これさえあれば、多少の失敗も恐れずに安心して工作することができます。私はグットのGS-20を使っています。

- 2) = "
- 3) ラジオペンチ

4) ワイヤストリッパ

ニッパとラジオペンチとワイヤストリッパとは、兼用することもできますが、やはりそれぞれ役割があるので別々に買い揃えたほうがよいでしょう。専用の工具を使うと作業の能率が格段に違います。



繰り上がり付き加算器回路

ニッパは配線材を切断するときに頻繁に 使います。IC工作用には、先が細く全体と して小さめのニッパが適当です。ハンダ付 けした部品の足を切り取るときなどは、ニ ッパの先が細くないと、うまく切ることが できません。

ラジオペンチは、導線を折り曲げたり金属ケースなどを加工したりするときに使います。また、少し太めの針金を切ったりするときも、ニッパよりラジオペンチを使います。これは、IC工作に使うような比較的精密なニッパでは、少しでも太めの導線を切ろうとすると刃先がすぐ傷んでしまうからです。

ワイヤストリッパは、被覆の付いた配線 材の被覆を剝いたりするときに使います。 これは、ニッパの刃先に異なる大きさの丸 い溝を刻んだようなもので、そこに被覆線 を当てて挟むと周りの被覆線だけ切り込み が入り、中の導線を切らずにすむのです。 ニッパを使って被覆線の皮剝きをしようと すると、たいていの場合は中の導線まで傷 をつけてしまいます。ハンダ付けをしても そこから切れてしまったりして、配線ミス のもとになりやすいのです。そこで、ワイ ヤストリッパは、ぜひケチらずによいもの を揃えてください。私はグットのYS-2とい うものを使っています。

5) カッター

カッターは、文房具店で手に入るごく普通のものでかまいません。どちらかというと、刃の幅が太いもののほうがよいでしょう。

6) ピンセット

IC工作は細かい部品を扱うことが多く、また、ハンダゴテを当てると熱くて部品を直接持てないので、部品をつまみ上げるピンセットは必需品です。好みにもよりますが、先が尖ったもののほうが細かい部品を扱うのに便利なようです。これも特殊なものである必要はなく、文房具店で手に入るものでかまわないでしょう。

7) ドライバ

ドライバは、プラスドライバとマイナス ドライバをそれぞれ大、中、小3本ずつぐ らい用意しておくのがよいでしょう。

工具は以上のとおりに揃えれば、まず問題ありません。参考までに表1に主な工具のメーカー、型番と値段のリストを挙げておきます。

さて、工具は電子回路を組み立てるときに必要ですが、完成した回路の動作をチェックするためになくてはならないものがもうひとつあります。それは、テスターというものです。テスターは、1台で電流計、電圧計、抵抗計の役割をする測定機です。この連載においても、回路チェックをするときにどうしてもテスターを使う必要が出てくることもあります。もちろん実体配線図どおり間違いなく作れば、そのまま動作するはずです。やはりここはひとつテスターを揃えておくのが、これからハードウェアを志そうという人にとって、必要なことだと思います。

この連載でテスターを使うとすれば、 TTL ICの各端子の電圧を計ってH/Lをチェックし、設計どおりの論理演算がなされているかを追っていく場合がほとんどです。また、きちんとハンダ付けされているかの導通チェックや、逆に余計なところがショートしていないかのチェックなど、基本的な回路チェックに欠かせません。

テスターは値段も性能もさまざまなもの が市販されており、初めて選ぶ人には迷っ てしまうところもあるかもしれません。基 本的なのはアナログ式(指針式)で、電流, 電圧、抵抗だけを測定できるものから、デジタル読み取りでコンデンサの容量やトランジスタの性能測定までできる、高級なものまであります。もちろん高級なものを買うに越したことはありませんが、初心者であれば欲張らずに、まずはごく普通のアナログ式で最低限の電流、電圧、抵抗が測定できるものでかまわないでしょう。私はSANWAというメーカーのSP-10Dという、もっとも基本的なタイプのもので十分重宝しています。

ハンダ付けの方法

ハンダ付けが下手だと、きちんと配線しているつもりでも回路がうまく動作してくれないことが多くあります。以下に、基本的なハンダ付けの手順を説明しますので、少し練習してみてください(図1)。

1) ハンダゴテのコテ先を水の含んだスポ ンジでよく拭いてきれいにする

きれいなコテ先でなければ、必ず失敗し ます。

- 2) コテ先にハンダを薄くメッキする
- 3) ハンダ付けしたいところにコテ先を当てて、十分温度を上げる

最大のポイントはこの部分です。ハンダを先にハンダゴテに付けてしまったら、絶対にうまくいきません。まず、ハンダ付けしたい部分の温度を上げ、ハンダをコテ先で溶かすのではなく、ハンダ付けしたい部分の温度で溶かすようにするのです。

4) 温度が上がったと思うところで、ハンダ付けしたい部分にハンダを当てる

ここでは、ハンダ付けしたい部分とコテ 先の接触している部分にハンダを当てるの がベストです。

5) ハンダが流れたらすぐにハンダゴテを

離さず、ハンダの表面張力でハンダ付けし たい部分がきれいに覆われるまで待つ

- 6) コテ先を離し、十分温度が下がるまで 動かさずに待つ
- 7) 特に基板に配線材をハンダ付けすると きには、付けたい導線の先にあらかじめハ ンダをのせておく

一度熱の通ったハンダは二度と使えないので、常にハンダ付けする瞬間に新しいハンダが、ハンダ付けしたいところに流れていくように心掛けます。いったん、ハンダゴテの先に溶けてのってしまったハンダでさえも、もう使いものになりません。スポンジでよく拭き取りましょう。

うまくできたハンダは、表面に光沢があります。失敗すると表面に艶がなくなり、 ざらざらしていたり一部分だけ盛り上がっ ていたりして、いかにも取れてしまいそう に見えます。何度か納得のいくまで練習し てみてください。




5V電源

TTL ICを使うを使うには、専用の+5V 電源が必要になります。この連載を続けて いくうえで、5V電源を用意しなければなり ませんが、とりあえずいくつかの方法を考 えてみます。

- 1) X68000のジョイスティックポートか ら取る
- 2) 専用電源を自作する
- 3) 専用電源を購入する

このうちもっとも簡単なのはもちろん3)です。市販のものを買ってしまえば、その日から問題なく使えます。しかしながら、市販の電源は高価なものが多く、またこの連載で扱うようなTTL ICの簡単な回路を駆動させるための電源としては、高級すぎ

図1 ハンダ付けのコツ



ハンダはコテに当てずに、ハンダ付けしたい部分に当てる。


るものばかりです。そこで、いちばんのお 勧めは1)ということになります。これには, 専用ケーブルを1本工作するだけでOKで す。必要な部品は表2の部品表にあるとお りです。

以前のハードウェア工作入門を読んでい ただいた読者には、汎用の10ピンフラット ケーブルがあり、最初はそれを流用しても いいかとも思いました。しかし、最近にな って読み始めた方が多いことでしょう。と りあえず、5V電源だけ取るという目的だっ たら、ケーブルの工作は非常に簡単なもの ですんでしまいますので、 改めて作り直す ことにします。

X68000のジョイスティックポートは、外 側から見て図2のような配列になってます。 5番ピンが+5V,9番ピンがGNDになっ ています。9ピンのDサブメスコネクタの 5番ピンと、9番ピンに少し太めのビニー ル線をハンダ付けし(+5VとGNDとでビ ニール線の色を変えたほうがよいでしょ う),反対側に2ピンコネクタプラグを取り 付けます。この電源端子には、日本航空電 子 (JAE) というメーカーの基板用コネク タを用います。このコネクタは非常に着脱 が簡単で、しかも汎用性があるので、IC回 路基板では非常によく使われるものです。

このコネクタは、プラスチック製のプラ グとジャック、そのほかにアルミのコンタ クトピンという部品からなっています。プ ラグ. ジャック、コンタクトピンは、図3-

図2 ジョイスティックコネクタピン配列



端子No	信号名	1/0	備考
1	I OAO	IN	8255のPA 0 端子
2	IOA1	. "	" PA1"
3	IOA2	"	" PA2"
4	IOA3	"	" PA3"
5	Vcc1	OUT	+5V
6	10A5	1/0	8255のPA5/PC6端子
7	I OA6	1/0	/ PA6/PC7 //
8	IOC4	OUT	/ PC4 /
9	GND	-	

図3-1 2ピンコネクタ





図4 +5V専用電源



1のような構造になっていて、導線をコンタ クトピンにハンダ付けするようになってい ます。コンタクトピンは10本ひと組みで売 られており、1本ずつ切り離して使います。 導線をハンダ付けしたコンタクトピンは, プラグにある穴に裏から差し込みます。差 し込むときに上下があるので、注意してく ださい。コンタクトピンにあるひげが、ジ ヤックの溝に引っ掛かるように差し込むの です。

また、2ピンプラグはコンタクトピンを 差し込むほうから見て右側が+5V, 左側 がGNDなので、間違えないように差し込ん でください。言葉ではわかりづらいかもし れませんが、図3-2をよく見て理解してく ださい。

このように、ハンダ付け箇所は全部で4 箇所という極めて簡単な工作で, 専用電源 ケーブルが出来上がりました。

さて、専用ケーブルを使うには、それだ けのためにX68000の電源を入れて、かつジ ョイスティックポートを占有しなければな

りません。これではあまりスマートな方法 ではありませんね。今後の連載で工作して いく回路を駆動するのに、すべて+5Vが必 要になってくるので、いまのうちから専用 電源を作ってしまうというのもテです。

また、X68000を所有していない読者もい るでしょうから、ここから作り始めるのも ハードウェア工作の連載としては正しいあ り方かもしれません。専用電源といっても メインになるのは、3端子レギュレータと いうIC1個です。実際の回路図は図4のと おりです。この回路の説明していくと長く なってしまいそうなので、来月改めて専用 電源の製作を解説したいと思います。




加算器回路と部品

今回工作する加算器の同路図を改めて書 き下したものが図5です。部品数も少なく, 非常に簡単に工作できる回路です。

まずは、個々の部品について説明して みましょう。2ビットDIPスイッチは、小さ なスイッチが横に2列並んでいて、それぞ れのスイッチに対応する端子が2本ずつ、 計4本付いています。スイッチをONにす るとその2端子間が導通し、OFFにすると 断線します。今回の回路では, スイッチを ショートすると入力は0 (Lレベル) にな るように対応していますので、 基板に取り 付けるときには、ON/OFFの向きと0/1の 向きとを逆にしなければなりません。

TTL ICは、直接基板にハンダ付けする

図3-2 コンタクトピンのハンダ付け




よりもICソケットを使うことを勧めます。 万一、間違って取り付けてしまった場合、 一度ハンダ付けしたICを取り外すのは、非 常に大変です。また、ハンダ付けに慣れないうちは、何度もハンダゴテを当てている うちにTTL ICを壊してしまうこともなきにしもあらずです。さらにソケットを使っておけば、同じICをほかの回路に使いまわすこともできます。以上のような理由から、 基板にはICソケットをハンダ付けして、IC はあとから差し込むことにします。

LEDはTLR113Aを使いましたが、特にどの品種でなければならないというわけではありません。LEDには赤、黄、緑の3色があり、型番もそれぞれ、TLR(Red)、TLY (Yellow)、TLG(Green)となっています。このうち赤がもっとも明るく光って見えるので、よく使われます。ところで、今回の回路で注意すべきなのは、LEDが点灯しているときが数字の0に、消灯しているときが1に対応しているという点です。

電源入力端子は、今回工作した専用5V電源(あるいは専用電源ケーブル)に対応して、日本航空電子(JAE)というメーカーの基板用コネクタジャックを用いました。この連載で工作する回路は、電源入力端子としてすべてこのジャックを使うことにしています。

基板はサンハヤトのICB-87というIC専用基板で、この基板はこれまでの連載でも毎回のように使われてきた基板です。この基板では、TTL IC1個分のIC用パターンと周辺部品を取り付けるスペースとがあります。そして、中心に+5VとGNDのラインが通っていて配線に便利なようになっています。ICを取り付ける部分には、3個ず

図5 加算器回路図



つつながったパターンがプリントされてい て、ICの足まわりの配線がくっついてしま わないように工夫されています。


加算器回路の工作

では、実体配線図(図 6)を参考にしな がら、工作の手順を説明していきましょう。

まずは部品のレイア ウトから決めていき ます。今回はLS183 1個だけなので、IC の位置は選択の余地 がほとんどありませ ん。

また、電源用コネ クタも+5VとGND との向きを考えると 場所は決まります。 入力用の2ビット DIPスイッチは2個 並べて基板の下のほ うに配置します。 DIPスイッチには10 kΩ抵抗がセットに なっていますので, 2 ビット×2個=4 本の抵抗を並べます が,スペースの関係 で実体配線図のよう に両側向きで2本ず つ並べます。出力は 繰り上がりを考慮すると3ビットになるため、各ビットに対応させたLEDを3個並べます。それぞれのLEDに560Ω抵抗が1本ずつセットになっていますので、LEDと抵抗は各ビットの組みごとに縦に並べます。以上のようにレイアウト決めを言葉で考えると複雑そうに見えますが、実体配線図を眺めてみると、直感的にほとんどひととおり

図6 実体配線図



63



にしか決まらないことがわかるでしょう。

では、配線していきましょう。まず、IC ソケットから取り付けます。IC ソケットにも向きがあるので、注意してください。 7 番ピンはGND、14番ピンは+5Vなので、内側に折り曲げて、基板の真ん中を通っている 2 本ラインへ、それぞれいっしょにハンダ付けしてしまいます。LS183の 4番ピンもGND直結なので、やはり内側に折り曲げてハンダ付けしてしまいます。残りのピンは、そのままそれぞれのパターンにハンダ付けします。。

次に電源端子を取り付けます。これはちょうど+5VとGNDラインにハンダ付けします。 2 ピンジャックは差し込むほうから見て右側が+5V, 左側がGNDなので, 向きを間違えないようにしてください。

今度は2ビットDIPスイッチを取り付けましょう。DIPスイッチにもON/OFFの向きがあり、スイッチを下にしたときにON (導通)になるように上下逆に取り付けます。スイッチ本体にOFFという表示が書かれており、それが上にくるようにします。4本の足をすべて差し込んだ位置にハンダ付けしてください。そして、このスイッチにつながる抵抗を取り付けます。抵抗の足は、差し込んだら折り曲げてスイッチの足のところまで伸ばし、そこにいっしょにハンダ付けします。このように抵抗やコンデンサなどの部品の足を配線材の代わりにするのはよく使われるテクニックです。反対側の足はその場所にハンダ付けします。

最後に、LEDを取り付けます。LEDには、アノードとカソードという2本の足があり、LEDを点灯させるために電流を流す

向きが決まっています(図7)。電流はアノードからカソードに流すのですが、アノードの足のほうがカソードよりも長くなっているので、区別ができます(1992年4月号にも同じ説明があります)。

足の向きを間違えずに3個並べて差し込んだら、計6本の足を差し込んだ場所でハンダ付けします。足を長く伸ばしたまま先にハンダ付けして、あとからニッパで足を切ったほうがよいでしょう。このLEDにつなぐ抵抗器を取り付けます。この抵抗も差し込んだ足を折り曲げて、配線材の代わりに使います。LEDと反対側の足は、3本分まとめて+5Vに直結します。

以上で部品の配置は終わりました。あとは、部品の間を配線材でつなぐ作業が残っています。ビニール被覆線で間を飛ばしてつなぐものが8本、スズメッキ線で基板に這わせてつなぐものが4本あります。実体配線図上の対応をよく確認しながら、ハンダ付けしていってください。



動作チェック

LS183をソケットに差し込み、DIPスイッチを全部下にして電源をつないでみてください。なおTTLICの向きは、ICを上から見ると切り欠きがあり、その切り欠きを基準に左回りに1~14番ピンになっています(図 8)。この時点で LED がすべて点灯したら、ひとまず成功です。DIPスイッチの下は0、上は1に対応していて、LEDは点灯が0、消灯が1に対応しています。いまの場合、

00+00=000 を演算していることになります。 次に、DIPスイッチのどちらか一方の右側の桁を上に上げてみてください。LEDの右端だけ1個消えましたか? そうなれば、大成功です。これは、

00+01=001

を演算していることになります。あとは, 任意の加算が実現できますので,試してみ てください。

ではうまく動作しなかったときのチェックポイントを挙げてみましょう。

1) LEDがまったく点灯しない

これは電源系統をチェックしてみてください。+5VとGNDとが逆になっているかもしれません。あるいは、LEDの足の向きが逆の可能性もあります。まさか、LS183自体が逆に差されているようなことはありませんか。チェックしてみてください。

2) DIPスイッチを動かすと、LEDが切り 替わるが正しく演算しない

LS183の入出力端子が、DIPスイッチまたはLEDの正しい桁に対応していないことが考えられます。これは単なる配線ミスなので、回路図と実体配線図をしっかり追っていって間違いを見つけてください。

* * *

今月でやっと繰り上がり付き2桁加算器が完成しました。こんなに簡単な回路でも、皆さんが日頃使っているX68000のいちばん基本となる部分なのです。このような基本的な回路を無数に組み合わせて、パーソナルコンピュータというものが出来上がっているのです。

では、今後どのような回路を組み合わせていけば、X68000のような複雑なハードウェアになっていくのか? これは来月以降のお楽しみです。

図7 LEDの足





図8 TTL ICの足



uni Graphic Gallery

DōGA CGアニメーション講座



(同様に数フレーム省略) どんどん遠ざかっていくF1。THE END

響子。CGわ~るど

自分だけのオリジナルキャラクタをつくってみたいと考えたことはありませんか?

"つくりたいけど,つくれない!"って?

……わかります, わかります, その気持ち。か つては私もそうでしたから。

オリジナルキャラクタをつくる

ロクハチがあります。ペイントソフトや3Dレンダリングソフトも買いました。真っ白の初期画面を前にして、手にはマウス。

この状況は、真っ白の画用紙を前にクレヨンを 手にしているのと、なんらかわりません。さて、 どうしよう。

ものを表現するのにあたって、これといったきまりはありません。好きなように表現すればよいのです。しかし、そのことで私たちは逆に迷ってしまいます。どこから手をつけたらいいのか、さっぱりわからないのです。

新しいキャラクタをつくる場合, 私はまず, 身

近なひとや動物を観察したり、思い出したりして みます。その際、外見よりもむしろ性格や行動を 考えているときのほうが多いようです。

たとえば、いっしょにいるとウキウキした気分になれる、夏の空に向かって咲くひまわりのような背の高いひと。いつ出会っても塀の上で寝てばかりいて、撫でてもあくびしか返さない太った三毛猫。ドラえもんより気のきく、ステンレス製の小さなロボット、などのように……。

いったん、紙におおよその外見を写していきます。それから性格や行動を考えあわせて、強調するところと省略するところをピックアップして、デフォルメします。太った三毛猫はより太くし、ずぶとさを印象づけるために、つり目気味にしたりします。

こうした自分なりの見方をつけ加えることで, オリジナルのキャラクタができていきます。

キャラクタづくりについては、まだまだお話し したいことがたくさんありますが、別の機会に譲





ることにしましょう。

いままでに出会った, キャラクタを扱った作品 で好きなものは数多くあります。ウォルト・ディ ズニーの作品はもちろんのこと、ハンナ・バーバ ラ, 手塚治虫, 宮崎駿, 鳥山明などなど, きりが ありません。そのなかで、最近こころに残ってい るものが2つあります。

ひとつはレイモンド・ブリッグスの「スノーマ ン」。絵本を原作としたアニメーションで,色鉛筆 のタッチがやさしい作品です。

そしてもうひとつは, ユーリ・ノルシュテイン

の「話の話」1)です。ちょっと変わったオオカミの 子供が出てくる, モノトーンに近い淡い色彩のア ニメーションで、見終わったあとに静かな空間が 自分のまわりに広がります。

スノーマンは, CMでオンエアされたりキャラ クタグッズが発売されているので, すでに知って いるひとは多いと思います。ノルシュテインのほ うは少し入手しづらいかもしれません。レンタル ビデオでもあまり見かけません。

もし、みなさんの近くに持っているひとがいた ら、ぜひ貸してもらって、ご覧いただくことをお すすめします。

^{1) 「}話の話」、ユーリ・ノルシュテイン、発売元 レーザーディスク株式会社、 価格 8,800円(税込), 型番 SF088-1026



暑い暑い,本当に暑かった季節は過ぎてしまいましたが,皆さん元気に過ごせましたか。数こそ少 ないけど今回もきれいな暑中見舞いをありがとう。ハガキをくれた皆さん、これからもよろしくね。





▲橋本 和典(東京都)



神御見舞い申し上げきが



▲石田 伯仁(神奈川県)



雄二(広島県) ▲中光



▲上田 考一(福岡県)



▲杉本 秀昭(宮城県)



Takahashi Tetushi

FROM STAFF

30030000000000



Kawahara Youi

22222222222222222



▲溝畑 知幸(兵庫県)

▶玉野 健一(奈良県)

試用レポート

X68000用CD-ROMドライブを使う

Kioi Makoto 紀尾井 誠

ついに発<mark>売されたX68000対応のCD-ROMドライブ。もちろん</mark>専用ドライバつきでMacintoshのファイルをアクセスするユーティリティなども用意されています。肝心の使い勝手はどのようなものでしょうか?

吾輩はCD-ROMである

計測技研からX68000用CD-ROMドライブが発売されました。もちろん、Human68k上でCD-ROMドライブを扱うためのソフトウェアも付属しています。

CD-ROMメディアの大まかな仕様は ISO9660で定められたフォーマットにほぼ 統一されています。それに対応したドライ バがあれば、現在さまざまな機種用に発売 されているCD-ROMの多くがアクセス可 能になるわけです。

CD-ROMの特徴は、大容量であること、書き込みができないこと、通常のCDと同様に音声を再生できることなどです。特に大容量の割に低価格なメディアが制作できることから、ソフトウェアの配布媒体として非常に期待されています。

製品内容を見てみましょう。ドライブは 東芝製のXM-3301Aが使われています。 CD-ROMドライブとして見るとアクセス タイムはかなり速いほうです。アクセス時 間はハードディスクの10~20倍でも、それほど気になりません。初期のFM TOWNSを見て、CD-ROMはとてつもなく遅いものだという印象を持っている人もいるかもしれませんが、普通に使う分には困らない速度で動作します。

CD-ROMの転送速度は秒間100Kバイト程度です。グラフィックなどの極端に大きなデータでない限り、それほど待たされることはありません。まあ、これはこんなもんでしょう。

さらに、この製品はキャッシュメモリを 64Kバイト内蔵しています。CD-ROMは回 転速度が遅いのでブロック読み込みをしな いで隣接データのアクセスなどを行うと極 端に遅くなることが考えられますが、この 製品では特に気になる遅さはありません。

ソフトはまだない?

さて、X68000にCD-ROMを接続するメ リットはなんでしょうか?

1) 他機種用に発売されているCD-ROM



KGU-XCD(118,000円)



ちゃんとCDのアイコンが使われている



普通のディスクと変わりなくアクセス可能

ソフトが使用できる

- 2) 音楽用CDが再生できる
- X68000用に発売されるCD-ROMソフトが使える

まず、1)ですが、ここで使用できるのは 他機種用CD-ROMで使われているデータ 部分です。プログラム部分については使用 できません。データでも、標準MIDIファイ ルとか、TIFF画像とか、JPEG画像とか、 テキストデータなどのフォーマットのはっ きりわかったデータだけです。

CD-ROMはデータ供給媒体として多く使用されているので、これだけでも価値があるという方もいるでしょう。しかし、多くのソフトでは、独自のデータ構造を採用していたりしますので、それらについては各自でデータ構造を調べてアクセスプログ

ラムを自作する必要があります。

2) はCDプレイヤーを持っていない人に は朗報でしょうが、普通のCDプレイヤーを 買ったほうがもっと安くすみます。

3) はとりあえず計測技研から2本発売さ れる予定となっています。ひとつは, X68000用のフリーソフトウェアを集めた 「フリーソフトウェアセレクション」、もう ひとつは(CD-ROMソフトではありません が)、「広辞苑検索ユーティリティ」です。

しかし、ドライブが出たからといって, CD-ROM用のソフトを開発するようなソ フトハウスが(計測技研以外に) そうそう あるとは思えません (ひょっとすると電脳 倶楽部?)。このへんは純正周辺機器でない ことの弱みといえます。

いくつかソフトウェアが発売されるとし ても、CD-ROM用に制作された「新しいも の」が現れる可能性は決して高くはないと いえるでしょう。

とりあえず, ユーザーは1)の線で努力す るしかありません。現在のところ、CD-ROMドライブに対する投資を回収するこ とは難しいかもしれません。

使ってみる

では実際にX68000にCD-ROMドライブ を接続して動作テストをしてみましょう。

最初に驚いたのはSCSIケーブルが同梱 されていなかったことです。しかたないの でマシン室のハードディスクを1台殺して 接続しました。

よく見るとコンセントがアースつきの三 つ又のものでした。海外の製品ではありが ちなことですが、ちゃんとしたお店なら変 換アダプタをつけてくれるぞ, とぼやきつ



各種CD-ROMから

各種CD-ROMから読み込んだ画像例。 上はMacintoshの24ビットTIFF画像 をTIFFLOAD.Xで表示 (「SWIM SUIT CD」より)。右上はFM TOWNSの327 68色TIFF画像をフリーソフトウェ アのTIFF68K.Xで表示 (「ALICEの館 CD」より)。右はAMIGAのFredFish 内にあったIFFファイル, HAMモー ド4096色画像のものをSV.Xで表示 したもの。





つ、薄目のタップに横差ししました。

ハードウェアのセッティングはこれで完 了です。

次にソフトウェアのセッティングに移り ます。CONFIG.SYSにCD-ROM用のデバ イスドライバCDDEV.SYSを登録します。 登録方法はSCSIドライバとほぼ同様です。 リセットして起動……Human68k ver.2.03 でないと怒られました。

手持ちの3.5インチFDDのドライバは 2.03では動かないのですが、しかたないの でシステムを2.03に差し替えます。もう一 度リセット。これでどうにかCD-ROMが扱 えるようになりました。

CD-ROMの種類にもよりますが、通常の ディスクドライブと同様にDIRやTYPEな どの命令が実行できます。使い勝手はハー ドディスクとほとんど変わりません。

どのようなCD-ROMが扱えるのか?

アンケートハガキなどを見るとX68000 用のCD-ROMに過剰な期待を持っている 人が多く見受けられます。残念ながら現在 のところ他機種用のCD-ROMにアクセス できるというだけで、CD-ROMソフトを運 用するところまでにはいたっていません。 メディアにアクセスできることと、ソフト を利用できることには大きな隔たりがあり ます。たとえば現状で、PC-9801のディスク にアクセスできるからといって, PC-9801 用のソフトを買ってきてファイルを読んだ りデータを利用している人がはたしてどれ くらいいるでしょうか?

それでもなお、CD-ROMで供給されるデ ータなどを利用することは十分考えられま す。要は、ソフトウェアさえ作成すれば広 辞苑検索ソフトのように、他機種用のCD-ROMでも有効利用が可能です。ここではそ ういった場合に使用できるCD-ROMを探 してみましょう。

●FM TOWNSのCD-ROM

現在,もっとも入手しやすいCD-ROMと いえばPCエンジンのROM²用またはFM TOWNS用のソフトウェアでしょう。 ROM²はともかく、FM TOWNS用のCD-ROMは相性がよいのは当然でしょうか。日 本語だから扱いも楽です。

CD-ROMとマルチメディア

「マルチメディアへの誘い」

近年、「CD-ROM=マルチメディア」という誤 った図式を広められたおかげで誤解している人 がずいぶんいます。計測技研の広告もその例を 出ていませんが、CD-ROMドライブの接続は単 にファイルアクセスができるようになっただけ の話でマルチメディアとは直接の関係はありま せん。実際、マルチメディアでは先端を走って きたMacintoshやAMIGAでは本体のみですでにマ ルチメディアを実現しています。

では、マルチメディアとはなにかというと、 広義には「文字情報以上のもの(グラフィック や音声) をいろいろ扱っています」ということ を表すための言葉です。PC文化の土壌があって こその単語といえるでしょう。

CD-ROMは単なる記憶装置、マルチメディア はソフトウェア上の概念。実のところ、マルチ メディア用のデータはでかくなりがち、という 傾向以外に接点はないのです。マルチメディア 対応のハードウェアにCD-ROMが搭載されてい るとはいえ, CD-ROMをつければマルチメディ アが実現するというものでもありません。ごく 低レベルな意味では実現するかもしれませんが、 その程度のものはX68000登場時に実現されて います。X68000というのはもとから結構マルチ メディアマシンなのです。

今回のシステムでほぼそのまま読めます。 理屈では非常にたちの悪いファイル名でも なければ完全にアクセスできるはずです。 が、試してみたところ、一部のディレクト リにchdirできないものがありました。電脳 倶楽部で発表されたCDFILE.Xではchdir できましたので、ファイル名上の問題では ないと思います。

FM TOWNS用のCD-ROMで、X68000 に有用なものとしては、やはりGNUのCD-ROMでしょうか。たいていのものは読めま すから, すべて利用可能ではあるのですが, 非マルチメディア関係のCD-ROMのほう が利用価値は高いでしょう。

●MacintoshのCD-ROM

CD-ROMはファイルフォーマットがか なり統一されていることもあってか, Human68kがMS-DOSに近い構成のため か, CDDEV.SYSを使えばたいていのCD-ROMがそのまま読めてしまいます。しか し、うまくいかないのがMacintoshのCD-ROMです。MacintoshのCD-ROMをアク セスするためには専用ソフトが必要です。

今回の製品にはSX-WINDOW用の SXMACDIR.Xというソフトウェアが付属 しています。このソフトウェアはMacinto shのCD-ROMのディレクトリ構成を一覧 したり、ファイルをHuman68kの形式で出 力することができるものです。

このソフトにより、ほぼあらゆるMacin tosh用データをX68000で読めるファイル に変換できます。CD-ROMの底にへばりつ いているQuickTimeとかいう400Kバイト のファイルを解析したい……という人には 必携のツールといえるでしょう。

使い勝手はいまひとつといったところで, ファイル1個ずつ変換するだけでなくバッ チ的にまとめて操作できればよかったので すが……。アクセスできないCD-ROMの場

合ハングアップしてしまったり、いくつか バグも残っているようです。SX-WIN DOW用しか用意されていないこと、ソー スリストがないことが残念です。

速度的には、せっかく高速なドライブを 使っているのにソフトが追いついていない 感じです。1.8Mバイトくらいの画像ファイ ルをRAMディスク上に変換するのにだい たい70秒くらいかかります (16MHz時)。

また,このソフトウェアを使ってもすべ てのMacintosh用CD-ROMがアクセスで きるわけではありません。現在のところ, どのようなものがアクセス可能なのか詳し くわかっていませんので(ISO規格以前の ものとも思えないのだが),各自で購入した CD-ROMを個別に試してみるしかありま

今回、こちらで試してアクセスできなか ったものは「MATERIAL WORLD」とい うマッピング素材を集めたCD-ROMです。 アクセスできたものは、いわゆる「PDS」 を集めた「PD-ROM」,同様に映像を集めた 「TV-ROM」などです。

いったんファイル出力するという方法を 介してしかX68000でアクセスできないの で、CD-ROMに付属するライセンス契約の 内容を十分に確認する必要があります。海 外製のものはたいてい現実的なセンで明記 してあるのですが、データの一部複製も禁 止するようなものの場合、このソフトウェ アではアクセスできないことになります。


●PC用のCD-ROM

日本では入手しにくいものの,世界標準 機用のCD-ROMというのもたくさん発売 されています。

入手できるものをいくつか試したところ, すべてアクセス可能でした。ただし、今回 試したものでは流用できそうなデータは見 当たりませんでしたが。



Macintoshファイルビュア



ついでに、MPC (MultiMedia PC) 用の CD-ROMも使用してみました。これはマル チメディア対応のPCマシンでCD-ROMド ライブを標準装備としています。これから のマルチメディアのひとつの核として注目 されるメディアです。

しかし、なぜか読めませんでした。MPC ではなく普通のPC用のCD-ROMなら読め たので問題はないはずなのですが……。原 因は不明です。

ちなみに今回試したMPC用のCD-ROM はマイクロソフトの「MultiMedia Beeth oven Nineth Symphony」というもので、 ベートーベンの交響曲9番に関する解説や クイズなどがまとめられたものですが、実 に6トラック中の4トラックに「第九」が まるまる収録されていました。CDの容量が ベートーベンの第九の長さで決められたと いうのは有名な話。そのため、このCD-




TV-ROM(Macintosh)




PD-ROM (Macintosh)



FredFish(CDTV)



WORLD ATLAS (IBM PC)



TOWNSのPCMデータを変換

ROMでは曲以外のプログラムやデータを すべて圧縮して詰め込んでいるそうです。

●CDTV用のCD-ROM

CDTV (Commodore Dynamic Total Vision) はAMIGAにCD-ROMドライブを搭載したマルチメディアマシンです。FDD やキーボードがオプション仕様というなかなか徹底したマシンです。

発売されているソフトウェアはAMIGA のゲームをCD-ROMにしたもののほか、大 容量を生かしたビジュアルなデータ集など もたくさんあります。

多少不安はあったのですが、あっさりアクセスできました。アニメーションファイルなどもANIMファイルが多く、SV.Xで再生可能なものもありますので比較的利用価値は高いといえるでしょう。

入手は多少困難かもしれませんが、CDTV用の「FredFish Collection on CD-ROM」がおすすめです。これはAMIGAのFRS (Freely Redistributable Software)をまとめたもので、フロッピーディスク530枚分のFRSが収録されています(手元にあるバージョンでは480枚分)。一部のシステムディレクトリへのアクセスに難があるものの、カタログ、圧縮ファイルには問題なくアクセスできます。ファイルはLHarcで

音楽用CDを演奏する

このCD-ROMドライブには音楽用のCDやCD-ROMに記録された音声トラックを再生するためにSX用のCDプレイヤーが付属しています。

これはごくオーソドックスなプレイヤーで、 演奏開始/停止、スキップ、早送りなどの基本機能に、指定したトラックの演奏や連続演奏の機能を加えたのみで、ランダム選曲やプログラム演奏などはサポートされていません。これはソースリストもついてくるのでもっと高性能なプレイヤーを作成する際の参考にするとよいでしょう。なお、付属のプレイヤーではすべてのCDが演奏できるわけではないようです(曲数が多すぎるとダメ?)。 圧縮されているので、LH.XやLHA.Xを使 えばX68000でも展開できるのです。

内容は多岐にわたっています。X68000で 利用できそうなものはソースリストが付属 しているプログラム、ANIM、MOVIE、IFF ファイルなどのグラフィック、その他デー タ類に限られます。スプレッドシートのソ ースを見るとFORTRANだったりするワ ンダーなCD-ROMです。

アクセスの際の問題は、AMIGAとX68000ではファイル名の仕様が違うということでしょう。禁止された文字の使用、4文字以上の拡張子、長いファイル名、ピリオドで始まるファイル名……などが許されているためアクセスできないファイルが存在します。単に圧縮ファイルを展開する作業だけでも簡単にいかないこともあるでしょう。しかし、このようなファイル名が使用されているのはAMIGAのシステムファイルまわり(.infoなど)がほとんどなので、X68000ではアクセスしても意味がありません。そこで、たいていの場合は、

LHA E FFnnn *.???

のようにワイルドカードを使うことで,必 要十分なファイルだけを取り出し可能です。

また、さらに入手しにくいかもしれませんが、ちゃんとMS-DOSでアクセスできるようなファイル名に変換された「FredFish Collection ON LINE CD-ROM」というバージョンも発売されているようです。

データを活用する

計測技研からドライブと一緒に送られてきたCD-ROMはMacintosh用の「SWIM SUIT CD」というやつでした。その名のとおり、水着のおねーちゃんのグラフィックが満載されたCD-ROMです(に一ちゃんもいる)。ただし、TIFFビュアのようなものは送ってくれなかったので、丹氏に簡易TIFFローダを作ってもらいました。これはMacintosh形式の無圧縮TIFFファイルを画面内に適正な大きさで表示するものです。ただし、簡易版なので24ビットカラーのディザ化や「真面目な拡大/縮小」は行っていません。

一般的にいって、MacintoshのCD-ROM から持ってこれるのは画像データくらいの ものでしょう。コンバータはデータフォー クとリソースフォークを自動的に分離して くれるのですが、テキストデータの変換だ けでも結構しんどい作業が必要になります。 せめてテキストビュアとPICTビュアくら いは揃ってないと、MacintoshのCD-ROM を買ってきて云々どころではありません。

さらに、簡単に利用できそうなものとして、FM TOWNSのPCM音源で利用される*、SNDファイルをX68000で使うためのコンバータを作成してみました。ただし、データの加工とAD PCM化にはZVT.Xが必要です。FM TOWNSのPCM音源は8ビットの無圧縮データなので、これをZVT.Xで扱う16ビットPCMデータに変換するだけのもので、なにも複雑なことはしていません。ヘッダ部分に書かれている数値の読み出しの際に数値がインテル並びになっているのを並べ直すことだけ気をつければいいでしょう。

なお、PCMバッファを64Kバイトしか持っていないFM TOWNSでも音声モード時には64Kバイト以上のデータが扱われることもあります。このプログラムではそういったデータには対応しておらず、最初の64Kバイト分だけを変換します。

将来に期待か?

これまでCD-ROMドライブが話題にの ぼるたびに、書き込みができないことから 光磁気ディスクの低価格化に期待するほう がよいのではないか……という議論が繰り 返されてきたように思われます。

配布メディアとしてのCD-ROMは確かに大きな可能性を秘めています。確かに、X68000の性格からして、ユーザーがソフトウェア作成に取り組めたなら「凄いソフト」の登場も期待できたのですが……。残念ながら現状ではユーザーがCD-ROMソフト(CD-ROMのためのソフト)を作ることはかなり困難です(不可能ではありませんが)。

これまでシャープではCD-ROMに対して、接続は不可能ではない、という程度の対応しか示していませんでした。マルチメディア的使い方というのは最近になってようやく実現されてきたわけですから、単なる大容量メディアとしてのCD-ROMでは魅力は薄いと考えていたとしても不思議はないでしょう。

リストと

今後、おそらくシャープからCD-ROMに対するなんらかのアプローチがあるだろうことは予想できます。今後のCD-ROMの展開を予想すると、CD-ROM 1 枚に 1 時間程度の動画像を収録することが常識化してくるのは間違いないでしょう。一部の新聞で開発中と報じられたAV指向の32ビットマシンでは、CD-ROMを扱うならDVIやMPEGチップセット(あるいはQuickTimeアクセラレータ)を使って動画像を扱うところまでやってきそうな気がします(あくまでも私見)。

いずれにせよ、こういったマルチメディア的な展開が行われてこそ、CD-ROMの価値は出てくるものと思われます。要はソフトウェアです。計測技研には現状を打開する魅力的なソフトウェアを開発していただきたいものです。

いろいろと厳しいことも書きましたが、 こういったことをちゃんとわきまえて使う 分には結構面白い周辺機器であることは確 かです。もちろんユーザーがある程度増え れば展開もまた変わってきます。そのため には、ドライバソフトウェアの別売りなど も必要かもしれません。今後の展開に期待 しましょう。

```
10 /* 8ビットPCM→16ビットPCM変換
20 str nam
30 char dat(:5535)
  40 int dat2(( 5535)
  50 int i, j, k, l, m, size, s
  60 /*
  70 input "fil name"; nam
 80 i=fopen(nai +".snd","
90 size=fseek i,0,2)-32
100 if size>65;36 then size=65536
110 fseek(i,0,0)
120 for k=0 to 7
130
           print chr$(fgetc(i));
140 next
150 print
150 print
160 print "ID ="; ilp(4)
170 print "Data Size ="; ilp(4)
180 print "Loop Point ="; ilp(4)
190 print "Loop Length ="; ilp(4)
200 print "Sampling Rate="; ilp(2)/98; "kHz"
210 print "音程序整="; ilp(2)
220 print "音程="; fgetc(i)
230 fseek(i,31,0)
240 freed(dat.size.i)
240 fread(dat, size, i)
250 fclose(i)
260 /*
270 j=fopen(nam+".pcm", "c")
280 for k=0 to size-1
           m=dat(k)
300
           if m>127 then dat2(k)=65536-(m-128)*20 else dat2(k)=m*20
310 next
320 for k=0 to (size-1)/2
330 dat2(k)=((dat2(k*2))shl 16)+dat2(k*2+1)
340 next
350 fwrite(dat2, size/2, j)
360 fcloseall()
370 end
380 /*
390 func ilp(s)
400 int a, t=0
410 for a=1 to s
420
            t=t+fgetc(i)*pow(256,a-1)
430 next
440 return(t)
450 endfunc
```

```
1: /*
2: *
3: *
4: *
5: */
              tiffload.c
- MacintoshのTIFFファイルローダ(簡易版)
1992/08 丹 明彦
 7: #include <stdio.h>
8: #include <graph.h>
9: #include <basic@.h>
11: #define MAXWIDTH 1024
                                                                       /* 予想される画像の最大幅 */
11: #define MAXWIDTH 1024 /* 予想される画像の最大幅 */
12:
13: unsigned char header[512]; /* これくらいあれば十分 */
14: unsigned char mBuf[HAXWIDTH][3]; /* 1ラスタぶんのフルカラーデータ */
16: unsigned char mBuf[HAXWIDTH]]; /* 1ラスタぶんのモノウロデータ */
16: unsigned short rastBuf[512]; /* X68000のCRANイメージ */
17:
18: int resizeTable[2048]; /* これくらいあれば十分 */
                 20: short imageWidth = 0.
23:
24:
26:
27: int headerPoint = 0;
                                                         /* ファイルから読み込んだバイト数 */
29: /*
               void readNextA( FILE *fp, int n )
- ファイルの先頭からハバイトめまでを読む(絶対指定)
すでに読み込んである部分はファイルから読まない
31:
32:
33:
34:
35: void readNextA( fp, n )
36: FILE *fp;
37: int n;
38: {
39: if ( headerPoint >= n
           if ( headerPoint >= n ) return;
fread( &header[headerPoint], n - headerPoint, 1, fp );
headerPoint = n;
41:
               void readNextR( FILE *fp, int n )
- 現在読み込んでいる箇所からかバイト読む(相対指定)
```

```
} else if ( t1 == 0x01020003 & t2 == 0x00000001 ) (
/* 1ピクセルのピット数(モノクロ) */
bitPerPixel = tV >> 16;
if ( bitPerPixel != 8 ) return ( -1 );
} else if ( t1 == 0x01020003 & t2 == 0x00000003 ) (
                                                                  if (bitPerFixel!=8) return (-1);
else if (tl == 0x01020003 & t2 == 0x00000003) {
/* 1とツセルのヒット数(カラー) */
k = tV;
readNextA(fp, k);
readNextA(fp, k);
if (header[k*i]!=8) return (-1);
if (header[k*i]!=8) return (-1);
if (header[k*i]!=8) return (-1);
bitPerFixel = 24;
else if (tl == 0x01030003 & t2 == 0x00000001) {
/* 圧縮形式(非圧縮のみサポート) */
compression = tV >> 16;
if (compression = t ) return (-1);
} else if (tl == 0x01030003 & t2 == 0x00000001) {
/* 恒米では、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいの
   110:
   116
                                                )

' 必要なタグを全部得たか */
if ( imageWidth == 0 ) return ( -1 );
if ( imageLength == 0 ) return ( -1 );
if ( imageLength == 0 ) return ( -1 );
if ( bitPerPixel == -1 ) return ( -1 );
if ( compression == -1 ) return ( -1 );
if ( photometricInterpretation == -1 ) return ( -1 );
if ( stripOffset == -1 ) return ( -1 );
if ( stripOffset == -1 ) return ( -1 );
if ( bitPerPixel == 8 && photometricInterpretation != 1 ) return ( -1 );
if ( bitPerPixel == 24 && photometricInterpretation != 2 ) return ( -1 );
if ( bitPerPixel == 24 && photometricInterpretation != 2 ) return ( -1 );
if | model | mode
                                                     return ( 0 );
   141:
                                                             void makeResizeTable( int w0, int w1 )
- 画像の横方向の拡大縮小を高速に行うためのテーブルを作る
Bresenhamアルゴリズムの応用
 148: void makeResizeTable( w0, w1 )
149: int w0, w1;
                                                   int x, y, e, dx2, dy2;
                                                 /#

* (0,0)-(w1-1,w0-1)の線分を発生する

* Bresenhamアルゴリズム
                                                   dy2 = (w0-1)*2;

dx2 = (w1-1)*2;

e = -(w1-1);
                                                   e = -(W-1);
y = 0;
for (x = 0; x < w1; x++ ) {
    resizeTable[x] = y;
    e + = dy2;
    while (e >= 0) {
        y++;
        e -= dx2;
   169:
                                                   return;
                                                     void resize( +0, h0, x, y, w1, h1 )
- 画像の表示サイズを決定する
- 画面内に全画像が収まるように拡大縮小する
( 1 + )
                                                   w1×h1: X68000で表示する画像のサイズ
   183: /* X68000の512×512ドットモードの設定 */
189: #define ASPECTRATIO 0.8 /# ピクセルの痕情比 */
186: #define H_XS8K 512 /# スクリーンの線のドット数 */
188: #define H_XS8K 512 /# スクリーンの線のドット数 */
188: #define H_XS8K 1.0 /# H_XS8K/W_XS8K */
                             void resize( w0, h0, x, y, w1, h1 )
int w0, h0, *x, *y, *w1, *h1;
                                            double w, h, hw;
                                            194:
   201
   210:
                                                                    *x = 0;
*y = 0;
                                                             makeResizeTable( w0, *w1 );
                                                                                                                                                                                                                                                                       /* 拡大縮小用テーブルを作る */
                                                 return;
```

```
* void readMonoImage( FILF *fp )
* - モノクロ画像をロードする
int 1;
int actX, actY, actW, actH;
int x, y, e, dx2, dy2;
static unsigned short pal[256];
228:
230:
231:
              resize( imageWidth, imageLength, &actX, &actY, &actW, &actH );
/*printf( "(%dx%d) -> (%dx%d)Yn", imageWidth, imageLength, actW, actH );*/
/*fill( actX, actY, actX+actW-1, actY+actH-1, 63 );*/
232
234:
235:
236:
              for ( i = 0; i < 256; i++) {
    pal(i) = ((i/8) < (1)) | ((i/8) < (6) | ((i/8) < (1) | ((i/1)&1);
             238
238;
239;
240;
241;
              dy2 = (imageLength-1)*2;
dx2 = (actH-1)*2;
/*e = -(imageLength-1);*/
e = (imageLength-1);
242:
243:
244:
245:
246
              y = 0;
for (x = 0; x < actH; x++ ) {
    while (e >= 0 ) {
        fread( mBuf, imageWidth, 1, fp );
        for ( i = 0; i < actW; i++ ) {
            rastBuf[i] = pal[ mBuf[resizeTable[i]] ];
        }
}</pre>
217
248:
249:
 250:
251:
252:
253:
                         y++;
e -= dx2;
                   put( actX, actY+x, actX+actW-1, actY+x, rastBuf, actW*sizeof(short) );
e += dy2;
258:
259:
              return;
 260: 1
 262: /#
                 void readColorImage( FILE *fp )
- カラー画像をロードする
263:
264:
265:
 266:
         void readColorImage( fp )
FILE *fp;
 267:
 268:
              int i; actX, actY, actW, actH; int x, y, e, dx2, dy2;
 274:
275:
276:
              resize( imageWidth, imageLength, &actX, &actY, &actW, &actH ); /*printf( "(%dx%d) -> (%dx%d)\n", imageWidth, imageLength, actW, actH );*//*fill( actX, actY, actX+actW-1, actY+actH-1, 63 );*/
                +


- 縦方向の拡大縮小を行う


+ - (0,0)-(actH-1,imageLength-1)の線分を発生するBresenhamアルゴリズム
 278
              */
dy2 = (imageLength-1)*2;
dx2 = (actH-1)*2;
/*e = -(imageLength-1);*/
e = (imageLength-1)
 281:
 283
284
             e = (imageLengvn-,
y = 0;
for ( x = 0; x < actH; x++ ) {
    while ( e >= 0 ) {
        fread( rgbBuf, imageWidth#3, 1, fp );
        for ( i = 0; i < actW; i++ ) {
            rastBuf[i] = ((rgbBuf[resizeTable[i]][1]/8)<<11)|
            ((rgbBuf[resizeTable[i]][0]/8)<<6)|
            ((rgbBuf[resizeTable[i]][2]/8)<<1);
            .</pre>
 285
 286
 287
 290
 291:
 292
                         y++;
e -= dx2;
 296:
                    put( actX, actY+x, actX+actW-1, actY+x, rastBuf, actW*sizeof(short) );
e += dy2;
 297:
              return;
 301: 1
         void main( argc, argv )
int argc;
char *argv[];
 305:
 306: 1
             FILE *fp;
 307:
              if (argc < 2) (fprintf(stderr, "使用法: %s ファイル名\n", argv[0]);
 310:
 311:
 312:
313:
314:
315:
316:
               fp = fopen( argv(1], "rb" );
if ( fp == (FILE *)NULL ) (
fprintf( stderr, "%s: 指定されたファイルはありませんぞn", argv[0] );
                    return;
 318
              headerPoint = 0;
if ( readdleader( fp ) != 0 ) {
fprintf( stderr, "%s: サボートしていない形式のファイルです¥n", argv[0] );
 322:
 323:
 324:
325:
326:
              328:
 329:
              fclose( fp );
```

DTMへの招待

																r 1	e. J		a	0 I	- 1	P.
														£-				j				
																	ļ		in some			
							0-1															
																					-	
																			のは、			

	概論 MIDIをめぐる環境'92······中野修一
	拡張された内蔵音源を使う Z-MUSICとPCM8 ······西川善司
0.001440140	Z-MUSICによる ローランド音源の基礎知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CONTENTS	市販アブリケーションを使う MUSIC PRO-88K[MIDI]と仲よくなろう高橋哲史
	Z-MUZIC用MMLデータブリプロセッサ ZPP.X・・・・・・ 岡本正和
	おまけ フ-MUSICでバビンチョ(ゲーム応用編)・・・・・・西川善司





DTM-Desk Top Music.

を象徴しているのではないだろうか。

コンピュータによる自動演奏というテーマはずいぶん古くから取り上げられていたものだ。音楽にはさまざまな壁がある。世の中、誰もが高度な演奏技術を持っているわけではないし、持っていたとしても、それは独奏曲に限られ、ひとりでは演奏不可能な曲のほうが圧倒的に多いのはいうまでもない。やがて、シンセサイザとシーケンサはその壁を超えた。シンセサイザはよりリアルになり、電子楽器の標準インタフェイスとしてMIDIが生まれた。シーケンサにコンピュータが加わって、可能性は大きく拡大していった。そして、たったひとりでオーケストラに匹敵する演奏をすることが可能になった。内蔵音源、そしてMIDI、そしてそフトウェア。顧みれば、そのための環境はすでに与えられていることに気がつくだろう。すでに実現しているものとそうでないもの。「DTM」と「コンピュータミュージック」という言葉のあいだの微妙な違い。それが、我々の現在の音楽環境

概論

MIDIをめぐる環境'92

Nakano Shuichi 中野 修一

現在の私たちにとっての、MIDIとコンピュータミュージックをめぐるさまざまな問題についてまとめてみましょう。また、初心者のための基本MIDI用語解説もあわせて行います。

DTM前夜

音楽特集のたびに思うことですが、最近2年間でどの程度環境が変化したかというと……。ソフトウェアではやはりZ-MUSICを発表したことでしょうか。MusicstudioはMu-1 Superに変わりましたが、MUSICPRO-68Kは相変わらずですし、OPMDRV2/3は日の当たる場所に出そうにありません。X68000ではMIDI対応のゲームは一般化し、最近では同人ソフトまでがMIDIに対応しています。

ハードウェアではSC-55をはじめとする GS音源やGM音源が登場してきたことで しょう。OPMDと同様な思想がハードウェ ア化されたようなものです。

ほかにはあまりトピックスはありません。 最近のグラフィックツールの活発さに比べて、ミュージックツールは低調です。

にもかかわらず、MIDIユーザーは増えています。最近のOh!X読者のうち、MIDIユーザーを調べたところ実に25%に達していました。MIDI内蔵機種ならともかく、これは驚異的な数字です。

このような現状では「DTM」という言葉からはどうも吉野屋でハンバーガーを見るような違和感が感じられます。X68000をめぐる環境を見ても、ちょっと見てもよくわからないMMLを使って呪文のようにデータをコーディングする輩には似合わない単語です。X68000で作られた素晴らしいデータというのも多数存在します。しかしそれらのデータからはどこか汗と血の匂いがします。

偏見を隠さずに表現するならば、現在のDTMとは、使いやすいかどうかは別にして見栄えのいい画面上で聞くからに「コンピュータミュージック」というデータを作る人たちの世界、というイメージがあります。

ですから、「DTMへの招待」というのが 意味するのは、すでにできあがった現在の DTMへの招待ではなく、一緒に「本当の DTM」自体を作るためのものであること は間違いありません。

音源の選び方

こと、DTMということで音源を選ぶなら、おすすめできるものはローランドのSC-55、CM-300、CM-500、CM-32L、CM-64といった音源モジュールになります。要するにMT-32系列とSC-55系列であれば、データで困ることはないからです。

製品としては次のようになります。

●SC-55系列

SC-155, CM-300, CM-500, JV-30

●MT-32系列

CM-32L, CM-64, CM-500

MIDIを使うならいろいろな楽器を使用したいというのは当然な話です。しかし、標準となるものがなにかないとデータのやり取りはかえって不便になります。

敵はDTMですから、なんらかのプラットホームの確保が必要です。

最右翼はSC-55でしょう。CM-300/500よりもインジケータ、マニュアルのできでおすすめです。TG100でもかまわないのですが、GMよりもGS規格のほうが上位であること、すでにSC-55がかなり普及してしまっていることが強みです。

これらDTM用の音源には,

動作速度が速い

という特徴があります。

MIDIデータは31250bpsで転送されます。これは秒間3125バイトの情報に相当します。全音符の分解能を192とした場合でもテンポ120時に必要な情報量は秒間288バイト程度の計算になります。これは1チャンネル分の値ですから16チャンネルだと秒間4608バイトという限界を超えたデータが送られ

てくる可能性があるのです。

無論、MIDIでこれだけのデータを扱うことは不可能ですが、MIDIフォーマット自体がデータの量に対してかなりサバを読んだ作りになっているのがわかると思います。

楽器のほうはもっとサバを読んでいます。 困ったことにMIDI転送速度内であっても、 データが混雑してくると受け取ってくれない音源が多いのです。というより、ちゃん とMIDI転送速度に追いつく音源というの は見たことがありません。MIDIの規格では すべて音源側で責任を持って受け取らねば ならないことになっているのですが、楽器 の都合により「重い処理」というのはある みたいです。

なぜか鳴らない音がある……という場合や違う音色が鳴っているという場合の原因は、ほとんどが楽器側が追いついていないことによるものです。複数のトラックで同時に音色を切り換えたりするとよくこのようなことになります(対策?タイミングをずらすしかありません)。PCM系楽器の音色切り換えは一般的にいって重いようです。

楽器の処理が速いと凝った操作をしても ちゃんと発音してくれます。コンピュータ で操作する場合には、かなり込み入った MIDI信号も簡単に作り出せます。特にZ-MUSICなどでは楽器にとって重い処理も たくさんサポートされていますから、高速 音源でないと性能を十分に発揮できません。

もちろん、音のいい音源はたくさんあるのですが、どうも大規模な音源になるほど高速に動いてくれない傾向にあります。手弾きだったり、たくさんのMIDIシステムのなかで動作させるには問題ないのですが、DTM音源として1台になにもかもやらせようとすると破綻します。

MIDIの基礎用語

楽器を外部制御するためのインタフェイ

スとして作られたのがMIDI規格です。コンピュータを使用することで、MIDIは最高のパフォーマンスを発揮します。ここではMIDIのキーワードを見てみましょう。

●チャンネル数と発音数

基本的には1チャンネルでたくさんの音を鳴らすことができます。ローランドに限らず、最大発音数は実際の発音数と一致しないことが多々あります。

24パーシャルのSC-55で2パーシャルの 音色を多用した場合,13チャンネル以上使 うのは無駄なことです。

発音の優先順位がチャンネルによって規定されていることもあるので(GSなど),コーディングの際に、消えると困る音はそれなりの配慮をしておくべきでしょう。

●パンポット

音のステレオ定位です。128段階の指定ができますが、どう解釈されるかは楽器によって違います。MT-32系では左右逆というのも有名です。

●コントロールチェンジ

コントロールチェンジは演奏表現を広げるための手段として用意されているもので、 実にさまざまなものがあります。どのパラメータがどんな機能に対応するかということはMIDI協議会で決められていますが、各楽器でどれに対応しているかが異なってきます。別にすべてに対応する義務はないわけです。

手元にある楽器のインプリメンテーションチャートからコントロールチェンジを抜き出してみました。

- 0 バンクセレクト (MSB)
- 1 ピッチモジュレーション
- 2 ティンバーモジュレーション
- 5 ポルタメントタイム
- 6 データエントリー (MSB)
- 7 パートボリューム
- 10 パンポット
- 11 エクスプレッション
- 12 エフェクト1
- 13 エフェクト2
- 32 バンクセレクト (LSB)
- 38 データエントリー (LSB)
- 64 ダンパー (ホールド)
- 65 ポルタメントスイッチ
- 66 ソステヌート
- 67 ソフト
- 91 エフェクト1
- 92 エフェクト2
- 93 エフェクト3
- 96 データインクリメント
- 97 データデクリメント

- 98 NRPN(LSB)
- 99 NRPN(MSB)
- 100 RPN (LSB)
- 101 RPN (MSB)
- 120 オールノートオフ

121 リセットオールコントローラ

音色バンクセレクトが追加された経緯があるので、0~127のすべてが埋まっているわけではないと思います。

これらの信号の特徴はリアルタイムに反映されるということでしょう。エクスクルーシブを使って、FM音源のようにリアルタイムに音色パラメータを書き換えようとしても、多くのMIDI楽器は反応しません。コントロールチェンジによるものなら、その場で反応するので非常に微妙な制御も可能です。Z-MUSICではARCCなどで音源の性能をめいっぱい引き出すことができます。コントロールチェンジは動作も軽く、積極的に使っていい命令といえます。

●エクスクルーシブ

コントロールチェンジが各機種で共通に 使える制御コードなのに対して、特定機種 だけで有効なのがエクスクルーシブメッセ ージです。機器の設定に関するものが多い のですが、コントロールチェンジが弱いと きにはエクスクルーシブで対処する場合も あります。

MT-32などではリバーブを変更するためにエクスクルーシブメッセージを送らなければなりません。M1ではパンポットを変えるためにエクスクルーシブを使わなければなりません。

●ボリュームとベロシティ

Z-MUSICでは音量はトラックボリューム (@Vコマンド) で与えます。

コントロールチェンジにエクスプレッションというものがあります。これはほぼボリュームと同義で使用できます。エクスプレッションの存在意義はいまひとつわからないのですが、音色によってはボリューム値で音の性格を変えるものがあるので、おそらくそれに影響しない音量調節として使うのでしょう。

同様なものにベロシティ(@Uコマンド)があります。ベロシティはMIDIにおける「正式 な」音量なのですが、なぜか Z-MUSICではボリュームに一歩譲っています。ベロシティは音量のみならず音質も変化させる指定として知られています。ベロシティは音の「強弱」を、ボリュームは音の「大小」を調整します。

コンパイル時にデータが確定し(ボリュームは演奏時まで不確定),しかもノートオ

ン情報として送られるのでコントロールチェンジによるボリュームより負担が少なくなっています。

'93へ向けて

最近はDTM用の音源でも結構本格的な音楽が作れるようになりました。

進化したグラフィック環境が絵の描ける 人の能力を拡大したのに対して、進化した 音楽環境は演奏に関する限りではプロとア マチュアの差を縮めつつあります。プロミ ュージシャンと同じ楽器を使うことも不可 能ではありません。表現が楽器に依存する 部分が大きく、自由度がそれほど大きくな いことから、同等の演奏を行うことも夢で はないといえるでしょう(打ち込みに関し ては)。

DTMもそろそろ「音楽をコンピュータでやってみました」というレベルから脱却すべきです。DTMが録音された媒体と本質的に違う点も忘れられているような気がします。常に「生演奏である」という特性を最大限に生かすなら、データの作成や演奏だけでなく、アレンジがその場でできるような環境こそが重要になってくるでしょう。

* * *

冒頭でも述べたように、X68000における 現在のミュージックツール環境はまだ十分 ではありません。

分野別で見ると,

リアルタイム入力:十分でしょう

MML入力:十分でしょう

ステップ入力:拡充されるべきです

楽譜入力:改善されるべきです

楽譜作成:貧弱です

リアルタイム入力ではMu-1 Superがあります。機能、性能ともに優秀なソフトです。MMLではZ-MUSIC、楽譜関係はMUSIC PRO-68Kです。しかしMUSIC PRO-68Kは基本的に5年前のソフトですので改善すべき点が目立ちます。

なににもまして全体の統合度が低いこと が問題ではないでしょうか。

現在、Z-MUSICは環境を再構築しています。次期リリースバージョンに予定されているZMUSIC.X ver.1.50において当面仕様は凍結され、アプリケーションの拡充に重点を移していきます。SX-WINDOW開発キットの状況をにらみ、行動を起こそうと待ち構えている一派もいるようです。

DTM前夜は次第にあわただしさを加え つつあります。

拡張された内蔵音源を使う

Z-MUSICEPCM8

Nishikawa Zenji 西川 善司

なにもMIDIだけがDTMというわけではありません。PCM8の登場は内蔵音源の可能性を大きく広げました。ここではZ-MUZIC ver.1.10でサポートされたPCM8対応機能を紹介します。

PCM8. X

X68000は本体の内蔵音源だけでも、かなりの表現力を持ったパソコンです。OPMというFM音源LSIによりちょっとした楽器並みの8音の発音が可能でした。

もうひとつの音源であるAD PCMはパソコンをしゃべらせるためのものという認識が浸透していました。

AD PCMを音楽演奏に用いるという, いわば大道芸的な発想から, X68000の音楽に革命をもたらしたのがボスコニアンです。

通常の演奏データにAD PCMを同期させるOPMA/OPMDが発表され、瞬く間にAD PCMは演奏用音源として一般化していきました。

従来FM音源で担当していたドラム部分 が演奏用に開放されたことにより、FM音 源のチャンネルにも余裕が生まれてきます。 FM音源が究められていくにしたがって、 音楽データもいっそうの進歩を遂げていき ました。

AD PCMによりリアルなドラムサウンドを実現したものの、ハードウェアの制約上ドラムの発音数は1音に制限されています。このため、あらかじめ合成しておいた音色を使うといった手法なども登場しましたが、それでも打楽器の余韻などは表現できませんでした。

そして, ……。

* * *

本誌6月号の付録ディスクに収録された PCM8.X (江藤啓氏作,以下PCM8) は X68000本体をいっさい改造せずに高度な ソフトウェア処理でAD PCMの発声数を 8倍に拡張してしまうスーパーアプリケー ションです。この機能を音楽演奏に生かさ ない手はない、ということでZ-MUSICも早急にこれに対応しました。ここでは、このPCM8のZ-MUSIC上での具体的な使い方について解説します。

すでにいくつかのPCM8対応ミュージックデータがOh!X LIVEで発表されていますので、それらを参考にしながら読み進めてください。

Z-MUSICの組み込み

7月号に示したようにZ-MUSIC ver. 1.10ではPCM8に対して2通りの対応の方法を持っています。

●ポリモード

まず、PCM8を先に組み込み、そのあとオプションスイッチ'-O'を添付してZ-MUS ICを組み込みます。これで従来のAD PCM 1声のZMS・ZMD演奏データをPCM8を用いてポリフォニックに演奏するモードになります。

X68000のAD PCM音源はもともと単音ですから、従来の演奏データでは、たとえばシンバルを叩いたあと、このシンバルが鳴り終わらないうちにスネアを叩いたとす、ると、AD PCMの単音発声の制約からシンバルの音がブツリと切れてスネアの音に切り替わっていました。ここをブツ切りにしないで(PCM8.Xを用いて)ちゃんと前後の音を重ねて演奏してしまおうというのがこのモードです。

このモードをZ-MUSICではPCM8ポリ モードと呼ぶことにします。

特に、OPMDなどで作成された音楽を PCM8で演奏したいという場合に指定する と効果があります。最初からZ-MUSICで データを作る場合は次に説明する独立チャンネルモードを使用したほうがよいでしょ う。

組み込み例

A>PCM8

Z-MUSICの今後

非常にお待たせしている改訂版MOOKですが、リリースされるのはZMUSIC.X ver.I.50となる予定です。ver.I.01からver.I.10への変更点だけでもかなりの量ですが、ver.I.10からver.I.50への変更点もそうとうのものです。ここではその概要を紹介しておきましょう。

基本的には、こまごましたところが拡充され、 支援プログラムが作りやすくなり、ミュージッ クデータ作成時にver.1.01で見られたさまざま な但し書きによる制限が取り払われています。

FM音源のダンパー機能もかなりまともになり、デフォルト調号の指定ができるようになり、メッセージ表示で画面を壊すこともなくなりました。

PCMにバンクがサポートされ、たとえばPCM 8で複数の非ドラム系楽器をAD PCMで鳴らす 際にも音階割り当てが競合しなくなります。

モジュレーション関係は、ver.I.10でアンプリチュードモジュレーションに対応しましたが、さらにモジュレーションで三角波以外の波形が使えるようになります。一般的な鋸波と矩形波のみならず、ユーザー定義の自由なパターンが使える波形メモリ機能が拡充されます。波形メ

モリでは、位相反転や逆スキャン、指定位置からのループなどが可能です。

これはFM音源だけでなくMIDIにも適用できます。それに伴い、ピッチモジュレーションを楽器のモジュレーション機能を使わずに処理する、いわば「力技モジュレーション」を実現しています。

また、波形メモリはARCC (Assignable Realtime Control Change) にも適用できるので、MIDI における表現力はとてつもないものになります。 当初、「あまり使わないし、速度が……、サイズ が……」といっていたわりには、このテの機能 に関しては最強の仕様になっています。

今回のバージョンアップでの最大の影響は、ワークの見直しでしょう。代表的なものを除いてワークエリアの変更が行われています。機能拡張のため、ZMDコードも一部互換性がありません。システムコールはかなり増えています。データの互換性はZMSレベルでは確保されています。しかし、ワークの変更のため一部の支援プログラムでは変更が必要になってくることもあります。支援プログラム開発中の方で思い当たる人は編集室まで連絡してください。

A>ZMUSIC -O -P200 -T100

●独立チャンネルモード

PCM8を組み込み、そのあと通常どおり にZ-MUSICを組み込みます。これでPCM8 が管理する疑似的な8つのAD PCMチャ ンネルを個別に使えるモードになります。

この時点でZ-MUSICでシーケンス可能な音源構成は、

FM音源 8チャンネル

AD PCM音源 8 チャンネル

MIDI音源 16チャンネル

の32チャンネル分になります。

6月号以降でOh!X LIVEコーナーに掲載されたPCM8対応の曲はすべてこのモードで動作します。

このモードを指定するとAD PCMトラックでも音量指定やキーオン/キーオフ,周波数 (5段階) は完全に独立にコントロールできます。しかし、独立に制御できるといっても、ハード的な制約によりパンポット (音場) は各チャンネル独立には機能しません。

組み込み例

A>PCM8

A>ZMUSIC -P200 -T100

独立チャンネルモード

●チャンネルアサイン

AD PCMを指すチャンネル番号を異なったトラックにアサインすることによって、それぞれのトラックが順番にADPCM1チャンネル、ADPCM2チャンネル、……、ADPCM8チャンネルのように割り当てられていきます。

X-BASIC (MUSICZ.FNC) では、たと えばトラック 9~16をADPCM 1~8 チャ ンネルに割り当てたい場合は、

m ch("FM")のとき

for i=9 to 16

m_alloc(i, 1000)

m_assign(9, i)

next

m_ch("MIDI")のとき

for i=9 to 16

m_alloc(i, 1000)

m_assign(25, i)

next

あるいはm_assign2()を用いて,

for i=9 to 16

m_alloc(i, 1000)

m_assign2("ADPCM", i)

next

のようにします。

ZMS書式では,

m_ch("FM")のとき,

(M9, 1000)(A9, 9)

(M10, 1000) (A9, 10)

(M11, 1000) (A9, 11)

(M12, 1000) (A9, 12)

(M13, 1000) (A9, 13)

(M14, 1000) (A9, 14)

(M15, 1000) (A9, 15)

(M16, 1000) (A9, 16)

m_ch("MIDI")のとき,

(M9, 1000) (A25, 9)

(M10, 1000) (A25, 10)

(M11, 1000) (A25, 11)

(M12, 1000) (A25, 12)

(M13, 1000) (A25, 13)

(M14, 1000) (A25, 14)

(M15, 1000) (A25, 15)

(M16, 1000) (A25, 16)

または,

(M9, 1000) (A ADPCM, 9)

(M10, 1000) (A ADPCM, 10)

(M11, 1000) (A ADPCM, 11)

(M12, 1000) (A ADPCM, 12)

(M13, 1000) (A ADPCM, 13)

(M14, 1000) (A ADPCM, 14)

(M15, 1000) (A ADPCM, 15)

(M16, 1000)(A ADPCM, 16) のようにします。

●使用解禁のMML

PCM8使用時でも、従来AD PCMトラックで使用可能だったMMLはすべて使用可能です。PCM8独立チャンネルモードでは 従来AD PCMトラックで使用の禁止されていたV、@Vのボリュームコマンドが使用可能になります。ボリュームは0~16が

有効範囲で原音量は9です。@V使用時は0~16へ換算されます。

●機能拡張されるMML

独立チャンネルモードでは周波数設定コマンドである@F命令は各トラック独立に機能するようになります。

また、PCM8が扱うことのできる新データ方式「16ビットPCMデータ」「8ビットPCMデータ」に対応しました(囲み記事参照)。それぞれ、

@F5 16ビットPCMデータ方式@F6 8ビットPCMデータ方式で対応します。

メモリの消費量は増大しますが、CPUの 負担をどうしても軽くしたいという場合は、 AD PCMデータをリニアPCMデータに変 換して用いるとよいでしょう。

その他

Z-MUSICの音楽演奏も割り込み処理、またPCM8の発音処理も割り込み処理です。よって、10MHzのX68000だとお互いの割り込み処理がフル回転(?)したときには音楽のテンポに影響が出る場合があります。また、PCM8対応曲を演奏中にCPU負荷が高まるのは仕様上どうしようもありません。ご了承ください。

PCM8によってX68000内蔵音源の新たな可能性が切り開かれました。このような素晴らしいアプリケーションを開発し、そして快く公開された江藤啓氏に敬意を表します。

Oh!XではPCM8とZ-MUSICを使用した ミュージックプログラムの投稿を募集しま す。ドシドシ投稿してきてください。

8,16ビットPCMデータ方式とは?

X68000の扱うAD PCMデータとは、いわばサンプリングしてできたPCMデータを一種の圧縮アルゴリズムで圧縮したものと考えられます。音量の変更や、周波数変換、合成処理を行うにはこのAD PCMデータ方式からPCMデータ方式へ変換しなければなりません。PCM8ではこの変換処理を割り込みでリアルタイムで行っていますが、もしこの処理を省けるならば、かなり割り込み処理の負担を軽くすることができるはずです。そこでPCM8では無圧縮のPCMデータを演奏できるようになっています。

I6ビットPCMデータ方式は符号付きI6ビット 整数により表現されたデータです。同一音長のADPCMデータの4倍のデータ長になります。ちょうどZVT.Xで'ーC'スイッチで生成されるPCMデータと同じものです。ひとつのデータが2バイト構成であることからデータ長は必ず偶数でなければ正常に鳴りません。

8ビットPCMデータ方式は同様に符号付き8

ビット整数により表現されたデータです(- 128~127)。同一音長のAD PCMデータの 2 倍のデータ長になります。現在のところ、8 ビットPCMを扱うツールはありませんので、16ビットデータからプログラムで作成するなどしてみてください。

なお、8 ビットPCMデータとしてはAMIGAの Audio IFFファイルのBODY部分がこの仕様に当てはまります。FM TOWNSのPCM音源は8 ビットPCMですが、7 ビット+符号 I ビットという仕様のため $(-127\sim127)$ 、TOWNSのPCMデータをそのまま扱うことはできません。

8 ビットPCMデータ/16ビットPCMデータともに特別な設定なしにZPCNVでZPDデータを作成できます。もちろんAD PCMデータと混在させてZPDデータにすることもできます。

再生周波数はどちらとも15.6kHz固定ですが、 AD PCM方式との混在が可能でAD PCMデータ側 はこのときも5段階の周波数が使用可能です。 Z-MUSICによる

ローランド音源の基礎知識

Taki Yasushi 瀧 康史

現在,パソコンにおけるコンピュータミュージックの標準音源となっている MT-32,そして新たな標準となろうとしているSC-55。これらローランド製 の音源について、その特徴と使用上の注意をまとめてみました。

私の持ってる楽器でいちばんの愛機、それはもちろん、ヤマハのアップライトピアノです(笑)。2番目にD-70。3番目にCM-64かな? どちらもローランド製品ですけど、別にローランドの楽器のファンというわけでもなし、D-70は夜のピアノの練習用として買っただけだし(本当はクラビノーバを買おうとしたけど、友人に大反対されたの)、ピアノの音で決めたんだよね。

それからCM-64を私が買ったのは、別に仕事柄とか実はそんなんじゃなくて、ゲームをワイドな音で楽しみたかったからでした。きっと、サコムのジェミニウイングがCM-64に対応してなかったら、CM-32Lを買ってたことでしょう。

とりあえず、現状ではDTM音源としてローランド製品(特にCM-32L、CM-64、SC-55)が隆盛を極めています。皆さんのなかにもローランド製品を使っている人が多いはずですよね。とはいっても、実はゲーム専用の音源になっている人もけっこういるんじゃないでしょうか。そういう、もったいない人のための音源活用講座をしてみましょう。

CM-64だけを使う

Z-MUSICってCM-64(のうちのRSPCM: CM-32Pの部分)をコントロールする命令がないんですよね。それにはエクスクルーシブデータの転送をすればいいのです。一見面倒くさそうに見えても、1回やってしまえばあとはわりと簡単に覚えてしまいます。エクスクルーシブがなにかなんて覚える必要はありません。

Z-MUSICには専用命令、ROLAND_EX CLUSIVEが用意されているので、面倒な チェックサム計算などは必要ありません。

.ROLAND_EXCLUSIVE 16, 22= { アドレス

1111

データ群

という書式です。最初の「16, 22」はCM-64のIDです。アドレスとデータはインプリメンテーションチャートを見てください。「アドレス」と「オフセットアドレス」に注意すれば特に問題はないでしょう。

CM-64で行われるエクスクルーシブデータ転送のほとんどはパーシャルリザーブとリバーブ操作です。CM-64という楽器は、パーシャルリザーブがなかなか不思議な配分にされていて、必ず一度はやらなくてはデータがまともに鳴らないのです(しかし私は手抜きのため連載のサンプルではやったことがありません)。まず、パーシャルリザーブから解説しましょう。

パーシャルはローランド音源で共通に使われる言葉で、音源の基本モジュールを意味します。1つひとつが独立したシンセサイザでそれぞれで音を発声できるのですが、楽器として扱う場合に、いくつかのパーシャルをまとめてひとつの音色として扱えるようになっています。

たくさんのパーシャルを使えば複雑な音が出るけど同時発音数が少なくなる、というのは、きわめて当然のことでしょう。

CM-64は、起動時には次のようにパーシャルリザーブが配分されています (デフォルトチャンネル時)。

LA音源側 (CM-32L, MT-32)

MIDI ch 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P Res. 2 10 6 4 3 0 0 0 6 計32パーシャル

PCM音源側 (CM-32P)

MIDI ch 11 12 13 14 15 16 Part 1 2 3 4 5 6 P Res. 2 8 21 0 0 0 計31パーシャル

ただし、実際はLAもPCMも1音(パーシャル)だけで出力する音色は少なく、実際には2つの異なる音をなんらかの方法で混ぜあわせて鳴らしたり、もしくは同じ音を

ピッチをずらして2音鳴らしたりしているため、この値よりももっと少ないのです。標準にプリセットされている音色も当然この方法を使っていて、これらは音色表のPtl#というところに書かれています。

たとえば、LA音源のアコースティックピアノの音色番号は1,これのパーシャルはなんと4,32/4=8。すなわち、4パーシャルの音を使ってしまうと、同時に8音しか鳴らないのです。

合計パーシャルの範囲内なら、どのチャンネルでも自由に発音することができるのですが、リリース中の音も含めて、パーシャル数が限界を超えると後着優先で前の音がぶつぶつ途切れていきます。ありがちなのが、データ上で発音数を計算しているのに音切れを起こすケース。データ上で発音をやめても実際にはリリース音が鳴っているわけだからきちんと発音数を管理していなくちゃいけません。

そうなってくると、なかには途切れてもかまわない音と困る音の相違とか、チャンネルによって使う音数の相違とかで、優先順位を決めたらよかろうってことになりますよね。その設定がパーシャルリザーブなのですよ。

Z-MUSICを使ってCM-64 (PCM部)の パーシャルリザーブを変えるには、

. ROLAND_EXCLUSIVE 16, 22={
\$52, 0, 4 /このアドレスから
6, 5, 5, 5, 5, 5 }

のように最初の2行をおまじないにして, 各チャンネルで使いたいパーシャル数を書 いていくだけです (ただし,合計は31以下 にすること)。

この設定値は、簡単にいえば重音する数の多い順に決めればいいのですが、リリース音も含まれることをよく考えなくちゃなりません。たとえば、Cから1オクターブ上のCまで、グリッサンドする場合、楽器が金管楽器なら、パーシャルは音色が要求

する数だけでいいのですが (パーシャル1 の音なら1ね) ピアノのように, 一度にた くさん音が鳴る楽器だと, グリッサンドの 分だけ, すなわち,

8×音色が要求する数 が必要になってしまいます。

このようなとき, デフォルトのままパー シャルが設定されていたとして、ピアノが チャンネル2(デフォルトではパーシャル 2)で、トランペットが3(パーシャルは1) では、ピアノの音はプチプチ切れてしまう のに、トランペットはなぜか重音してしま う、という事態が起きてしまいます。とい うことで、パーシャルリザーブは、

(使う楽器の同時に発生できる数) ×(音色の求めるパーシャル数) から割り出すというのが理想です。 例1) トランペット

> 生楽器の同時発声数: 当然1 必要パーシャル(LA): 3 ゆえに理想パーシャルは3

例2) ディストーションギター

生楽器の同時発声数: 6 (or 5) 必要パーシャル(PCM):

CARD 7 0 51 46 2

ゆえに理想のパーシャルは6×2=12 この例ではPCMの全体パーシャル31の うち、12も使ってしまうことになります。 ディストーションが2本のツインギターな ら、ギターだけで24パーシャルです。

この音色はパーシャル2つを使って、デ チューンをかけているため、音に厚みがあ るのですが、我慢してパーシャル使用数1 のCARD7-43を使えばひとつですみます。

CM-64とほかの楽器を併用する

CM-64はひとつの楽器だけで2~16チ ヤンネルを使ってしまう楽器です。という ことは、ほかの楽器をつなぐ際に空いてい るところは1だけなので、そこにつなぐし かないんですよね。デフォルトでは。

しかし、最近はキーボードもマルチティ ンバー化してるので、実際はどこかのパー トが同時に鳴ってしまうことになります。 そこで、使用するMIDIチャンネルを変え

ることから始めましょう。

まず、CM-64とD-70(5パート+リズム 1)を使うとして、MIDIチャンネルの配分 は、D-70が1~5ch(5パート)、PCMが6 ~11ch (6 パート), LAが12~14ch (3 パ ート)。D-70リズムが15ch, LAリズムが16 chにしたいという設定で話を進めます。ち よっと複雑ですけどねぇ。

CM-64はLAパートに9 (9番はリズム) RSPCMに6つのパートを持っています。 このパートというのは、デフォルトでは2 ~16chで埋められていますが、変更も可能 です(変更だけではなくマスクも可能で

D-70側のエクスクルーシブ転送で制御 する方法を知っても嬉しくない人がほとん どでしょうから、こいつはフロントパネル の設定で、すでに1~5chおよび、リズムが 15chになっているとしましょう。

さて、Z-MUSICはCM-32Lには対応して いるので、LA音源側は簡単に定義できま す。最初にこいつの設定をしておきましょ

ここではLAのパートは1~3までしか 使いません。4~8は未使用なのでマスク (OFF)します。マスクしないで省略する と、5~9chのデフォルト設定のままだか ら,注意するようにね。

具体的には,下の命令を実行します。

.MT32 PART SETUP= {

12.13.14.17.17.17.17.17.16}

Z-MUSICのマニュアルを見ると、引数 の値はMIDIチャンネルなので1~16,それ 以外はマスク (OFF) と書いてあります。

PCM側は専用命令が用意されていない ので, ROLAND EXCLUSIVE命令を使 用します。

> .ROLAND EXCLUSIVE = { \$52,00,\$0a 5, 6, 7, 8, 9, 10}

ここでの引数は、さっきとはちょっと違 って,設定したいチャンネルー1を設定し ます。16ではマスク (OFF) にされます。

これだけの設定で、MIDIチャンネルが理 想の状態に設定できました。LA音源は3パ ートしか鳴らせませんが、その分、パーシ ヤルリザーブの設定が1チャンネルにつき たくさん割り当てられるので、いいことに しましょう。

CM-500ではGS+LAで設定できるので、 これらの設定は各自の検討事項としてくだ さい。もっとも、SC55 PART SETUPと いう命令が用意されているというので簡単 にできるでしょうけど。

エフェクタの使い方

まずは、内蔵エフェクタの説明から。MT -32やCM-64ではリバーブ, SC-55ではリバ ーブとコーラスが内蔵されています。

チャンネルごとにエフェクト量が選べる SC-55はまだいいのですが、MT-32やCM- 64ではチャンネルごとのON/OFFしか設 定できませんので, 使い方が多少制限され

SC-55ではリバーブとコーラスのタイプ をそれぞれ設定して (これは各チャンネル 共通),チャンネルごとにかかり具合が調整 できます。もちろん, リバーブとコーラス で独立に設定できます。

Z-MUSICではMT-32とSC-55に関して は、IDを登録することで、@Eコマンドが使 用可能になります。

SC-55に関してはリバーブ、コーラスの パラメータをトラックごとに指定できます。 例) @E80, 127

リバーブを80, コーラスを127に設定 MT-32の場合は、ON/OFFを楽器のパ ート (デフォルトチャンネル番号-1) に 指示するという制限された使い方になりま す。

例) @E1,0

パート1のリバーブをOFFにする

どうして、ほかの機種用のものをサポー トしてないかというと、作者が持ってなか ったという理由と、ほかの機種ではエクス クルーシブ操作が重すぎて演奏中に切り換 えることはあまりすすめられないからです。 MT-32はかなり軽い音源ですし、SC-55は エクスクルーシブを使わずにエフェクト操 作ができるのです。

TG100もコントロールチェンジでリバ ーブを操作できますが、GS音源と同じ番号 なので、"@I\$41,\$42,\$10" とGS用のIDを 登録すれば制御できるはずです(Yを使うほ うが無難か?)。

CM-64のPCMパートではエクスクルー シブでリバーブのパラメータを送らなくて はなりません。CM-64だと重すぎてまった く使えないかというと、そうでもありませ ん。そのチャンネルの発音に余裕があると きにはエクスクルーシブデータを送っても 大丈夫です。

CM-64で設定できるリバーブのタイプ を見ると,次のようになっています。

Room

リバーブというのは残響効果のことです。 エフェクタそのものは、ある仮定した閉空 間のなかで、壁の持つ音の反射率とか、音 がどのように跳ね返ってきてそして集まる かを計算したものだそうですが、どうせそ んなことまでやってないでしょう。

ということで、これはその閉空間が部屋 ぐらいってことみたいね。

ツヤがある響きをするので、うまくタイ ムや、レベルを設定すればアクションのあ る響きをさせることができます。

Hall

これも文字どおり、ホールの持つ残響効 果を持たせたもの。言葉に直せば、広がり のある響きってことかな。うにゃ~んとし た効果ですね。FM音源で残響効果が憧れ だった分、使っている人が多いようです。 無難な設定なのでよしとしましょう。

Plate

おそらく, 名前(金属板)の意味どおり, リバーブで囲ってある素材を金属にしたも のでしょう。

サウンド的には音がこもらないリバーブ といった感じかな? ピアノなんかにかけ たらクリアな感じだったな。トランペット にかけたら、ペラペラした感じになってし まって、それでいてファンキーなので使っ てみると面白いかもしれません。

TapDelay

これは、さまざまな名前があります。同 じローランドでも、D-70ではCrossDelayっ ていいます。あと、PanpotDelayとか。

要するに、Delayが回数を繰り返すごと に左右に飛ぶのね。まあ、特殊効果に近い ものがあって、CM-64は全体でひとつしか 使えないから, あまり使い道はないかもし れません。

パラメータのタイムというのは, 残響効 果 (リバーブ) や反響効果 (ディレイ) の かかる時間を表しています。要するに、大 きくするといつまでも、余韻が残るってこ と。レベルは余韻を残すときの音量。これ を大きくすると、いつまでたっても音が減 衰しないってわけ。

とりあえず、これらのパラメータを駆使 して、CM-64ではエフェクトを決めねばな りません。

無難な線は、デフォルトのままかな? エフェクトには趣味が出てきますが,一般 的にいって,あんまり強いと下品です。FM 音源ではエフェクトはなかったから、思わ ずHall,Time 7,Level 7って, 思いっきり かけちゃう人がいるけど,これもね。ずう っと聞いてると、あんまりわあわあ残響が 残るのもくどくなってしまいます。

私の場合、基本的には薄化粧 (エフェク ト効果のことを化粧にたとえる人は多い) なので、エフェクトがあるかないかわかん ないけど、とっちゃうとわかるよって感じ

にかけます。

ジャンル的にも違いますが、たとえば、 ポップスなら,

Room Time 2 Level 4 クラシックなら.

Hall Time 4 Level 6 室内音楽なら,

> Room Time 6 Level 3

こんな感じに、分けて使ってます。ポッ プスのほうは、メリハリの効く効果がほし いのでタイムを短めにとって、音に切れの よさを与えます。

クラシックなら大きめのホールで,室内 音楽は広めのお部屋でのんびりとって感じ かな。

それから,私はD-70とあわせて使うとき は、たいてい1音しかLAで鳴らさないので まだ実用的なんですが,

TapDelay Time 5 Level 7 というのを、パイプスで使っています。パ ンパイプってことね。

でもこの場合、LAにほかのパートがある と腐るので、その部分のエフェクトを切ら なくてはならないってことに問題がありま すね。

まあ、リバーブのエフェクタは最近安い ですし、FMにもかけることを前提に購入 して, CM-64内蔵のリバーブを切って, TapDelayを利用し、全体に外づけのリバ ーブをかけるのも,ひとつの手かもしれま せん。

CM-64常用エクスクルーシブ一覧

○オールパラメータリセット

.roland_exclusive 16, 22 = {\$7f, 0, 0}

トーン, パッチ, システムパラメータが初期 化されます。また、ピッチベンドが中心に、ホ ールドがオフに, モジュレーションがオフに, エクスプレッションが最大になります。

初期化命令ですので、MIDI楽器はCM64 を使 うという宣言のつもりで書いてください。

なお, CM-32L (MT-32側) もリセットされま

○マスターボリューム

LA音源, PCM音源で個々に独立しています。 もちろん、CM-32LやCM-32Pでもこの処理はで きます。

LA音源側

roland_exclusive 16, 22 = {\$10,00,\$16, n}

.roland_exclusive 16, 22 = {\$52, \$00, \$10, n} nは0~100の範囲で設定してください。な お、厳密には違うのですが、Z-MUSICにはFM音 源にも同等の命令(,FM_MASTER_VOLUME n / nは0~255)がありますので、CM-64+FMのデ ータ作成時, 最終的な各音源のバランスをとる

のに使うとよいでしょう。 ○パーシャルリザーブ

.roland_exclusive 16, 22 = {\$52, 00, 04

n1, n2, n3, n4, n5, n6}

CM-32Pの各パートのパーシャルリザーブを 行います。パラメータは必ず6個必要で、省略 はできません。nI~n6までの総和は、必ず3I以 内におさまるようにしてください。

なお、CM-32L側には、.MT32_P_RESERVEとい

う, 同等の命令があります。

○リバーブ

.roland_exclusive 16, 22= {\$52, 00, 01

mode, time, lev}

CM-32Pのリバーブ設定を行います。

パラメータの値は,

mode: リバーブモード

0 : Room

I : Hall

2 : Plate

3 : TapDelay

time: リバーブタイム

長くするほど、余韻が長引きます。 0~7までで、0が1,7が8に相当しま

lev:リバーブレベル

古。

大きくするほど、 余韻が目立ちます。 タイムと同様0~7までです。

なお、CM-32L側には、MT32_REVERBという 同等の命令があります。

○パートセットアップ

.roland_exclusive | 6, 22 = {\$52, 00, \$0a

pl, p2, p3, p4, p5, p6}

CM-32Pのパートセットアップを行います。 pnの値は, 0~16でそれぞれ, CM-32Pのパー トを I ~ 16ch, あるいはOFF (16) にするかの設 定です。

CM-64 (あるいは32P, L) のみを使用するだ けなら通常は指定しない命令ですが、別の楽器 と並用するときに指定すると便利です。

なお、CM-32L側には、.MT32_PART_SETUPと いう同等の命令があります。

まとめ

ローランドの楽器について書いてといわ れても、ほかの楽器を知らなければそれが 標準に見えちゃうんですよね。

私はローランドだけでしか使ったことあ りませんし、CM-64、いや、特にD-70(こ いつはどっちかというと、MIDIキーボード なので、ほかの楽器を制御する側なのよ) のマニュアルには、MIDIについてわさわさ 書いてはあっても、ローランドのことが標 準のように書いてあるんだもの。ずるいよ 絶対、これ見てたから知識が偏ったんだよ なあ。

エクスクルーシブも転送は面倒くさいで すが、おまじないのようなものだと考えて しまえば意外と単純です (実は自分がいま まで敬遠していたという……)。これを知る ことが、よいデータを作るコツだとはいい ませんが、今後のLIVEの投稿や、BBS上に 回っている音楽データで、面白いのが見つ かるのを楽しみにしています。

市販アプリケーションを使う

MUSIC PRO-68K [MIDI] と仲よくなろう

Takahashi Tetsushi 高橋 哲史

DTMというイメージにもっとも近いX68000用ソフトMUSIC PRO-68K [MIDI]。ここではこのツールとの賢いつきあい方を見てみましょう。同時にMUSIC PRO-68Kの問題点も探ります。

世には音楽ソフトの多かれど、楽譜入力 ツールの、ああ、なんと少ないことよのぉ。 ということで、最近Macintoshの贅沢な環 境を横目で見ながらも、X68000唯一の楽譜 ワープロMUSIC PRO-68Kをせっせと使い 込む私なのでした。

以前からいろいろいわれちゃってる MUSIC PRO-68Kですが、使い込んでくる と案外かわいいやつなんですよ、ほんと。 ただちょっと最初はとっつきにくいところや(やっぱり少々MIDIの知識もいりますしね)、細かい落とし穴や罠があったりして敬遠されがちなだけで……。

てなわけで、MUSIC PRO-68Kを使って23年っ(うそ。本当は3年くらい)のこの私がMIDI特集に便乗して上手なMUSIC PRO-68Kとのつきあい方を講釈させていただこうという趣向なのでございます。

とりあえず、初心者の引っ掛かりがちな 罠を見てみましょう。

音が出なけりゃ話にならない

まず図1をご覧ください。これは6月号の付録ディスクについてきたSION IIのMT-32用 BGM, B_SHOOTINGMASTER.SCOの1ページ目です。上から順にメロディ、コード、ベース、未使用、ドラムとものすごくわかりやすい構成になってます。

SHOOTINGMASTERはもう完成した 曲ですから、このページだけブロック演奏 しても正常に演奏されるはずですね。そう ですね? さて本当に自信ありますか? はい、それでは早速試してみましょう。演 奏アイコンの中からブロック演奏を選んで このページをクリックしてみます(キーボードショートカットのスペースバーを使用 するのが「通」かもしれませんが)。すると

なんにも音が出ないっ!

という不可解な状況にあなたは遭遇することになるでしょう。いくらクリックしてもMT32はうんともすんともいってくれません。えぇーうっそー! なんで、どうしてどうして?

えー最初からちょっと意地悪してしまいましたが、図1は演奏されなくて当然なのです。なぜってこの私がわざと鳴らないように書き換えたから(笑)。よぉ~く目をこらして見るとこの楽譜にはMIDIチャンネルの設定がないんですね(付録ディスクについてきた楽譜と見比べると一目瞭然です)。受信チャンネルが云々といったMIDIに関する基礎知識はほかの記事にゆずるとして、とりあえずMUSIC PRO-68K [MIDI] ではパートごとにチャンネル設定をしなければ鳴らないのです。


知っている人には当たり前のことかもしれませんが、私は最初それがわからずにハマりました…… (だってずーっと内蔵音源図1



チャンネルを選択

版のMUSIC PRO-68Kを使ってたからチャンネル設定なんて知らなくて)。

ということでサウンドアイコン (=トランペットの絵柄のね)からMIDIチャンネルを選んで、上のパートから順々にCH=1, CH=2, CH=3, ……と設定していきます(図2)。あ、細かいことですが、チャンネル設定はそれぞれのパートの頭に書いておかないと正常に演奏されませんのでご注意くだ





パートごとの発音数を設定

さい (図3参照)。

チャンネル設定だけにとどまらず MUSIC PRO-68Kでは記号をおく「位置」 が非常に重要な意味を持っているので、書 き込む際は細心の注意が必要です。

さて準備はできましたか? 今度こそう まくブロック演奏できるはずですよね? しかし期待は常に裏切られるものなのです。 クリックした次の一瞬,

音は出るけどなんか変!

という未曾有の事態があなたを襲うはず です。実はこれ、MUSIC PRO-68Kという よりはMT-32側の問題なのですが…。よく 聴いていただくとおわかりになると思いま すが、変に聴こえていたのはドラムパート がむちゃくちゃなメロディ (?) に変わっ ているのと、本来のメロディパートはうん ともすんとも鳴ってないというこの2つの 現象に起因しているのです (パート演奏を 使うとはっきりと確認できます)。

これはどういうことなのかといいますと, MT-32の初期状態(電源ON時)の受信可能

チャンネルは2から10で、10チャンネルは必 ずリズムパートがこなければならないよう に設定されているからです。つまり1チャン ネルに設定したメロディパートのデータは まったく無視され、10チャンネルに設定さ れるべきだったドラムパートを5チャンネ ルに設定したので, むちゃくちゃな演奏を してくれちゃったのです。

というわけで、上から順にCH=2、CH= 3, CH=4, CH=5, ドラムパートにCH= 10を設定してやっと正常な楽譜(付録ディ スクに収録されていた状態),とあいなるわ けです。音源によってベーシックチャンネ ル (受信可能なチャンネル) は違うので、 インプリメンテーションチャートできちん と確認しておきましょう。

あとマニュアルにも書いてある(118ペー ジ) ことですが、音が出る出ないでもうひ とつ注意しなければならないことがありま す。それはパートごとの発音数です(五線 譜のアイコンで設定します)。MUSIC PRO -68Kはここで設定された発音数をオーバ 一して発音することはできませんので、ま ず最初にしっかりと発音数設定をすること が重要です。基本的なことですがうっかり 見逃すとハマってしまいますぞ。

曲にならなきゃ意味がない

さてとりあえず音は出るようになりまし た。しかしここからがMUSIC PRO-68Kの 本番です。「こう鳴るはずなのに思いどおり に鳴らない」、「通常の楽譜での表記はこう

図3

・だけれどMUSIC PRO-68Kではなんか違 う」といった症状が続々と(というとちょ っといいすぎか) 出てくるからです。そん ななかでも、ちょっと引っ掛かりそうなと ころを、ピックアップしてみたいと思いま


まず注意しなければならないのは音符の 数です。MUSIC PRO-68Kでは4分の4拍子 とか12分の8拍子などの拍子記号が書けま すが、実は通常のシーケンサのように入力 時の拍子チェックは行っていないので、1小 節中にいくらでも音符が書き込めてしまう のです(しかもきっちり演奏してくれる)。


極端な話をすれば、1小節中に全音符が10 個でも書けてしまうのです。さすがにそん な間違いはすぐにわかりますが、やっかい なのは細か~い打ち間違いです。1小節中に 32分音符が33個あったなんてのはそうそう わかるもんじゃありません (普通の曲だと そんなに細かい音符は使わないけど、ゲー ムミュージックの場合は結構あるんですよ ね)。演奏してみてリズムに「引っ掛かり」 を感じる場合はこの手のミスであることが ままあります。

次にやっかいなのが先ほども使った「ブ ロック演奏」です。曲を作っている最中は もっともよく使う機能といってもいいので すが、実はさまざまな制約をしょって立っ ているんですね,これが。

マニュアルに「ブロック演奏では、その ブロックに入力された記号のみの確認に用 いてください」とありますが、本当にブロ ック演奏は悲しいまでにそのブロックしか

図2





見ていないのです。したがって、テンポも 音色もオクターブ記号も発想標語もコント ロールチェンジも、そのブロックで設定されていなければ、直前に使用した値を勝手 にセットして演奏してしまうのです。曲の イメージを確認するのに、勝手なテンポの 勝手な音色でやられてはかなりつらいもの がありますよね。

そういうわけでまっとうにブロック演奏するには、「このブロックはこう鳴るはずだ」という設定をすべて人間側でそのブロックに書いてやる必要があるのです。これはかなりつらい妥協ですが、仕様なので本当にしょうがありません。本当ならブロック演奏時にMUSIC PRO-68Kが曲の頭からざーっとプログラムチェンジやテンポなどの情報だけを拾っていって、本来あるべき姿でブロック演奏してくれないといけないんですけどね。このあたりは本当に困ったちゃんなんですよね。

それでは最後に「ええ!?」と思うような事 実を2つほど。

MUSIC PRO-68Kはディレクトリを認識してくれません。それはどーゆーことかというとカレントにあるファイルしか扱えないということなのです。悲しいですがこれも仕様なのでしょうがありません。

それからマニュアルにもありますが、ドラム譜では合計14個のノートナンバーしか送れないので、ドラムに凝りたい場合はつらいです。ただこれには一応の回避法がありまして、ただのパートのチャンネルを10に設定しておくことでどのノートのドラムでも発音できることになります(ONTHE HOP!の楽譜をご覧になるとわかると思いますが、HAND CLAPはこれで出しました)。別にDRUM.DEFを書き換えて鳴らしてもいいのですが、曲ごとにいちいち書き換えるなんて面倒でしょ、やっぱり。

我流MUSIC PRO-68K書き方術

一応前段落までで注意すべきことは書き終えたので、ここでは私が実際曲を入力するときにどういう手順を踏んでいるか、どういうことに気をつけているかを簡単に追っていこうかと思います。3年間の試行錯誤のなかで身につけた書き方ですので、多少なりとも参考になればと思います。

まず私はなにも記されていない楽譜数十ページ分をSCORE.SCOというファイル名で保存しておいて、新たに曲を書く場合はまずそれをロードして書き込んでいくということをしています。どうしてそういうこ

とをするのかといえば、図4 いちいちパート設定や チャンネル指定をブロックごとに書きながら、曲を書き進めるのが苦痛だからです。こうして最初に無記入の楽譜を用意しておくと、1ページだけパート設定を忘れてあとでいてしまうということがなくなります。

また私は1ブロックに最大2小節ずつしか書かないようにしています。デフォルトは1ブロック4小節な音符やでが、これだと音符やなどがごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃで見にくくなることが多いので、SCORE.SCOを用意するときに小節線を削して2小節に直してしまいました。

また,入力時にはキーボードを多用します(47ページダイレクトキー参照)。やはりマウス+プルダウンだけだとつらいです。 左手にマウス,右手にキーボードが基本でしょう(別に逆でもいいんですけど)。

それから流れによってはスポイト機能 (38ページ基本操作参照) もよく使います。 赤ポインタの正確な位置を記憶するまでは ちょっとつらいですが、慣れてしまえばこ っちのもんです。

それからちょっと変な使い方ですが、私はコードのパートのところによくコードネームを覚え書きしています。本来は自動伴奏用の機能なのですが、No Rhythm状態ならば別に害はないし、ドキュメント性も高くなるので私は好んで使っています。あとで読み返すときになかなか便利ですよ。

そろそろ次のステップを……

さてなんだかんだとMUSIC PRO-68K について書いてまいりましたが、やはり現 行のMUSIC PRO-68Kではもうかなり手 狭になってきているというのが正直な感想 です。私のように一度楽譜にしないとどう も曲が書けないという人間にとって、使え るソフトがMUSIC PRO-68Kしかないと いうのはさびしい現状です。グラフィック だとZ'sのver.3.0やMATIERなんてグーな

H=3

Ve1=128
+45 | The last 1 |

第 2 種 戦 闘 遭 遇 (sion2)

Ue1=118 CH=18 CH=18

ソフトが出ているのに、楽譜ワープロはいまだにMUSIC PRO-68K止まりで未開拓。なんとかならないものでしょうか。

やっぱり次に望むとすればSX上で動く MUSIC SX-68Kでしょうね。Z-MUSICをベースに、曲の全体を眺めながら(縮小表示で10ブロックも表示してくれればあとはスクロールバーで十分)ルーペを使うようにエディットしたいブロックを選択できて、曲の早送り、パートマスクも自由自在、現在演奏中のポインタも楽譜上ではっきり表示なんてことになるともう嬉しくてしょうがないんですが。

もちろん、一度に複数の曲のエディットもできて、カット&ペーストは複数ブロックを対象にできるんですよね。で、しかもできあがった曲をZMS形式できちんとオプティマイズして書き出せちゃったりすると、これはも一あなた極楽じゃあーりませんか。それと楽譜の清書もちゃんとやってプリントアウトしてくれると嬉しいですねえ。あ、もちろん同時発音数16以内なんてつまらない制限はなしですよ。できればリアルタイム録音も可能にしてほしいな。

もしこれだけの条件を満たしたバージョンアップ版が出たらメモリをがばっと増設してでも買っちゃうんですけど……。シャープさん、SOUND SX-68Kの次はぜひお願いします。

Z-MUSIC用MMLデータプリプロセッサ

ZPP.X

Okamoto Masakazu 岡本 正和

MMLでシーケンスを行うZ-MUSICシステム。そのおかげでデータを誌面に掲載することができるわけですが、最近のデータはどうも肥大しがちです。 そこでZMSデータをより簡潔に記述できるプリプロセッサをお届けします。

最近は毎月のようにOh!X LIVEでZ-MUSIC用のデータが発表され、作品のレベルもかなり上がりましたが、それに比例してか大きなデータが目立つようにもなりました。

Z-MUSICシステムはかなり高度な処理を提供しているシステムです。それでも、ゲームなどでのドライバとしても使えるように設計されたものですから、あまりに大きく重くなっていくような処理は組み込まれていません。現在Z-MUSICでサポートされている以上の、より便利で高度な処理というものも考えられます。そのいくつかはZ-MUSICの拡張によって将来サポートされるでしょう。しかし、Z-MUSICの基本的な性格から、どうしても演奏表現力に関係する部分が中心になってしまいます。またやみくもな拡張は将来データの互換性を保つうえでの障害になってくることも考えられます。

本体の拡張に代わるひとつの方法がプリプロセッサによる拡張です。あくまでもZ-MUSIC本体はいじらず、それに与えるデータをあらかじめ加工しておくことによって機能拡張を行うことができます。

これならば、プリプロセッサ部分を変えていってもZ-MUSICに与えるデータレベルでは完全に互換性を保つこともできます。このようなプリプロセッサによるドライバの拡張を行ったもの、それが今回紹介するZPP.Xです。

このツールは基本的にZMSファイルを より簡潔に記述するためのツールです。Z-MUSICに対するプリプロセッサとして働 き、ZPPによる拡張MMLファイル(拡張 子.ZPP)をZMSファイル(拡張子.ZMS) に変換します。

大きな特徴としては、ブロック呼び出し、 大文字アルファベットのマクロ展開、&コマンドやポルタメントコマンドの@Bコマンドへの展開モードなどです。その他、い ろいろ便利な機能もあり、これらの機能を 使ってMMLデータをより簡潔にすること ができます。

なお、Z-MUSICではMMLの記述に使用できるキャラクタセットはほとんど残されていませんので、このプリプロセッサでは指定がない場合を除いてアルファベットの大文字・小文字を区別します。あらかじめ注意してください。

入力方法

ダンプリストはLHAによって圧縮されています。6月号の付録ディスクなどに収録されていたMAC.Xを使ってリスト1を入力してください。全部打ち込み終わったら、ファイルサイズ11599バイトでセーブしてください。できあがったファイルをLHA.X(6月号のディスクに収録)で展開すればZPP.Xが得られます。

使い方はコマンドラインから, zpp [switch] <ZPPファイル> [< ZMSファイル>]

です。オプションとして"-d"をつけると 出力ファイルに展開情報(元の行番号・ブ ロック名など)をつけて出力します。

拡張MML

以下のコマンドは必ず行の最初になければなりません。

●展開開始・終了

#ext_on ~ #ext_off に挟まれた範囲を

展開します。以下の機能はこのコマンド内でのみ有効です。また、逆にこの範囲内に拡張コマンドがあった場合、出力しないか、エラーが発生し

図1 ブロックの例

ます。

●ブロック登録・終了

ブロック名

**の中にそのブロック名を登録します。 MML中では[ブロック名]で呼び出されます。そのため、なるべく制御コマンド([d. s.] など)と重ならないようにしてください。重なった場合はブロック名として扱います。

* *

ブロックの終了宣言です。なお、宣言が なくても続けてブロック登録宣言を行えば ブロック終了と見なします。

ブロック名登録宣言から終了宣言までの MMLデータをブロックとして登録します。 特にチェックはしていませんが、ブロック 名に全角文字を使うのはあまりおすすめで きません(内部ではすべて1バイト文字と して処理するため)。また、当然ですが絶対 に〕を使ってはいけません。


()コマンド

()で括ってあるコマンドです。行中にいくらあっても結構です。()で囲っていない文字があれば、そこからMMLデータと見なします。解読できないコマンドがあるときは無視して出力もしません。また、マクロセットコマンド以外、大文字、小文字の区別はしません。

●トラックセット

(Tn)

トラック番号をセットします。このコマ



ンド以降の文字列はMMLデータと見なします。なお、以前セットしたトラック番号と異なる場合、新しいトラックが始まったものとして、マクロ以外のパラメータを初期化します。したがって、このプリプロセッサでは一小節ごとにトラックを入力していくような入力形式は向いていません。

●デバッグコマンド補助

(Dn1 [, n2])

[!] コマンドの出力を制御します。トラックの最初からn1, n2回目に現れた [!] コマンドのみ出力し、ほかは出力しません。n1のみ指定した場合はn1回目とその次を有効とします。n1に0を指定した場合、[!] コマンドをすべて削除します。

●ポルタメントモード指定

(@Pn)

ポルタメント展開モードを指定します。 0ならそのまま、1なら@Bコマンドに展 開します。なお、2はGS音源用モードとし て今後対応する予定です。MML中でも [Pn] コマンドで同様に切り替えができま す。普通はこちらを使ったほうがいいでし よう。それから、このモードはトラックセットによる初期化が行われませんので注意 してください。

●キースケール (音調) 登録

(@Kn, 「音階……])

Cメジャー (ハ長調) を基準とした音調を登録します。n には0~9が指定できます。[音階……]のところにはフラットやシャープをつけたい音階を並べてください。例)

(@K0,c+d+f+g+)

Cメジャーを基準としてC, D, F, G を半音上げる (要するにEメジャー)。

●大文字アルファベットマクロ登録

 $(\# [A \sim Z], "MML \overrightarrow{r} - \beta")$

大文字のアルファベットにMMLを登録します。#の次の文字は必ず英大文字にしてください。なお、マクロ展開はブロック展開の次に行うのでマクロからブロック呼び出しを行うことはできません。また、マクロの中にマクロを含むこともできません(マクロ内の英大文字は小文字に変換します)。マクロを登録していない場合、初期値としてそのマクロを小文字にしたものを持っています(Aには"a"が登録してある)。

特殊MMLコマンド

通常のMMLのほかに以下に説明するコマンドが使用できます。

●ブロックコール

「ブロックネーム]

ブロックを呼び出します。呼び出したブロックからさらに違うブロックを呼び出すこともできます。ただし、再帰呼び出しを行おうとするとエラーとなります。もしそのブロックネームが登録されていない場合、Z-MUSICのMMLとしてそのまま出力します。

●特殊展開

"n11[, n12] [n21, n22, ……] MMLデータ" ["……"] ……

ZPPの特徴のひとつです。ZPPでは同じ トラックから何回そのブロックを呼び出し たかをカウントしています (トラックが変 更されると初期化される)。このコマンド は、そのブロックの呼び出し回数と、呼び 出されたトラック番号によって展開する内 容を選ぶためのコマンドです。"に続けて、 呼び出し回数、トラック番号、……と数字 を並べます。条件が一致したら""に記述し てある内容を展開します。続けて条件を並 べるときは、"1,12""2,12" と、"のあとに空白を入れずに次の条件を入 れてください。ZPPは前から順番に条件を 比較していき、最初に条件があったものだ けを展開します。このコマンドはこのバー ジョンでは2行以上に分けて記述すること はできませんので注意してください。また、 このコマンドはブロック内でのみ意味を持 ちます(使ってもエラーではないが、使う 意味がない。ちなみにその場合呼び出し回 数は不定)。

●英大文字マクロ展開

A~Z の英大文字

図2 特殊展開

/EII)

* */

(t1) [a] [a] [a]

(t2) [a] [a]

a "3, 1 c"", 2, 1 d"" e"

パラメータを指定しなければ無条件に展開する。以降 は続けても無駄。

例)

展開する条件を複数つけたいときは続けてパラメータを記述する。 また、パラメータを省略または 0 としたときは常に条件成立と見なす。

─続けて条件をつけるときは空白を入れずに続けて次の分を記述する。

-展開するトラック番号を記述する。

一ブロック呼び出し回数を記述する。

この例では以下のように展開されます。

- (t1) d
- (tl) e
- (t1) c
- (t2) d
- (t2) d

マクロ登録で設定したマクロを呼び出します。ただし、A~Zの文字の前に@があった場合、その文字はマクロと見なしません(そのまま出力する)。注意してください。また、展開順位の都合上、マクロの中にブロック呼び出し、特殊展開のコマンドがあっても無視されます(たいていZ-MUSICでエラーが出る)のでそれらのコマンドを含まないようにしてください。

●キースケール (音調) セット

ks [基準音階] [登録番号] [m]

登録したキースケールを呼び出します。 基準音階を省略するとCとなります。登録 番号を省略するとメジャースケールがセットされます。ただし最後にmをつけるとマイナースケールとなります。mをつけたときは登録番号はつけないでください。パラメータを省略するとCメジャーになります。例)

- (t1) ksfm cdefgab < c/キースケール F マイナーを指定「実際の出力〕
- (t1) cd-e-fga-b-<c

●ナチュラル

「音階」%

音階に続けて%をつけることによって,強制的にCメジャーの音階となります。通常ナチュラルとして使用しますが,%に続けてフラットやシャープを指定してもかまいません。そのためここでは相対音長指定として2進数を使うことはできません(そんな人はいないと思いますが)。

(t1) kscm cdefgab b%

ZPPの展開について

ここではZPPが実際にはどのような展開を行っているかを説明します。通常のCコンパイラなどのプリプロセッサとはかなり違う(当然ですが)ので、よくZPPの動作を理解してください。

●全体の動作

ZPPは2パスで展開します。1パス目ではブロックを登録します。ブロックとして登録した部分は2パス目ではブロック呼び出しをしない限り参照されません。また、ここではマクロ登録、展開は行いません。

2パス目で実際の展開を行います。#ext_on/#ext_offで囲まれた範囲以外はそのまま出力します。先頭から順に処理していきますが、マクロの展開だけは注意してください。例を挙げます。

(#A,"cde")(t1) [a]

(#A,"fga")(t2) [a]

a A

* *

これはこう展開されます。

- (t1) cde
- (t2) fga

マクロは実際に呼び出された時点で展開されるため、このようなことになります。 内部処理は、()コマンド、特殊展開、[Pn] コマンド、ブロック呼び出し、マクロ展開、 キースケール変更、ポルタメント展開の順に行っています。そのため、レベルの低い 処理がレベルの高い処理に影響されること はありません。

●&, ポルタメント展開について

ZPPは常に@K、@Bコマンドに注目して、その値を記憶しています(トラックが変われば0に初期化される)。ポルタメントモードが0のときは特にそのほかの動作はせず、そのまま出力します。モードが1のとき、&・ポルタメントを@Bコマンドに展開します。基本的にピッチベンダの値を考慮して展開しますので、&・ポルタメントを 伴ったデチェーンも FM音源と同じ感覚で行えます。ただしNコマンドなどでチャンネルを変えた場合、ベンド値が変わっている場合があるとうまく動作しませんので注意してください。

また、モード1のとき、&の次に@B・ @Kコマンドを入れるのはなるべく避けて ください (それなりの処理はしていますが、 保証はできません)。

次のようにMMLが与えられた場合,次のように展開します。

(t1) [p1] @b0 c&d&(de)48& (ed), 20 c

(t1) @ b0 c & @ b683c & @b683, 1366c *48& @b1366, 683, 20c @b0c

最後に

もともとのZMUSIC.Xはマクロ機能などは持っていません。本来、そのような役目はMUSICZ.FNCが果たすことになっていたのです。BASICであれば、単なるマクロ展開のみならず、変数の使用、文字列処理などあらゆることが可能だからです。しかし、処理プログラムの記述のためにプログラムが肥大化することも考えられます。ZPPのように機能を限定することでプリプロセッサを独立させたほうがデータ量は確実に縮小されます。

さらに最近はZMSファイルによる投稿の比率が非常に大きくなっているようです。これは終始慣れたエディタ上で作業できることのメリットによるものと思われます。誌面に掲載する場合でもZMSのほうがデータが簡潔になります。ZPPによって、さらに簡潔な表記が可能になりますが、半面、データの可読性が低くなるというデメリットもあります。OPMDRV時代にはX68000のデータを他機種に移植することは不可能ではありませんでしたが、Z-MUSIC用のデータは可搬性が低くなっています。それに追い打ちをかけることにもなりそうです。

今後はOh!X LIVEでもZPPを使用した 投稿も受け付けます。長大なデータで困っ ている人はZPPを活用してみてください。

UZP1 ZPP.LZH

56 2A BD FØ

DE

58

D79E

9A FC F4 F3 47 1A C8

ØD ØD

6F

C5 54

D2 0C

05

F3 41 DC 84 D0 40 2D 31 8F E8

3E9B

		853					DESIGNATION OF THE PARTY OF THE		
0140	E8	D9	В1	F8	18	E1	В1	BD	
0148	63	D6	D6	5B	EC				
0150	9C	79	EE			FD	9D	66	
				D8	F3	58	F8	0C	
0158	EB	07	B2	BD	E9	E6	98	F5	
0160	B5	2B	6C	7F	83	5B	FB	4C	
0168	72	F5	BD	FE	C7	90	C7	9E	
0170	C6	F8	62	39	2C	7 E	16	3F	
0178	D6	29	DC	B1	C9	CC	D8	48	
SUM:	E6	85	B1	94	50	D6	7A	4B	
Join.	Lo	0.5	PI	54	5.0	DO	IA	40	
0180	95	13	33	F5	A4	00	67	AU	
0188	00	18	3E	A6	77	A9	95	E9	
0190	EA	7C	00	DA	4D	00	7C	F3	
0198	60	D8	FB	C3	46	7A	CC	72	
01A0	FA	80	76	83	BA	CB	7D	7E	
01A8	CD	8D	AE	C3	EF	6A	3D	E6	
01B0	3F	89	8F	C6	C7	AØ	68	2E	
01B8	8D	2E	54	B6	25	EA	45	AF	
01C0	96	C7	20	59	FA	4C	7E	73	
01C8	59		.A2	27	BF	DØ	7B	C6	
01D0	3F	8D	8D	D3	1F	75	8F	20	
01D8	D9	F3	66	6C	20	OC	6E	FC	
01E0	CO	6C	6A	EC	C3	37	D1	78	
01E8	F4	2F	A9	69	CC	85	25	A9	
01F0	9D	BE	A9	33	6D	03	6D	BE	
01F8	99	5A	B8	BA	4B	E8	BD	B7	
SUM:	63	58	9C	FB	8E	26	C1	1A	
0200	CA	63	63	2A	2B	B6	43	CF	
0208	34	7 A	7C	13	DB	E6	4F	E7	
0210	E5	9E	9F	58	A9	67	04	7A	
0218	62	0A	74	66	6 D	5D	E9	OC	
0220	1E	C6	BF	E2	32	49	67	8C	
0228	E1	14	6E	AA	4D	8D	59	01	
0230	4C	15	4C	6D	DØ	10	B7	2B	
0238	78	F1	51	46	2A	FØ	A1	C9	
0240	DC	EF	EE	74	10	2E	98	CD	
0248	18	DE	46	FD	7C	7F	EC	20	
0250	E6	BB	FA	92	6E	6D	69	BC	
0258	43	FF	8D	32	BF	F3	FF	7F	
0260	9F	8B	A4	E7	AF	81	B1	F9	
0268	FE	29	E9	F4	30	36	3F	3F	
0270	F3	1F	63	B8	3D	39	33	D3	
0278	EØ	7E	8D	8F	87	BD	33	70	
	-					20.00			

						-			
SUM:	95	3 D	F4	91	EE	FØ	D9	60	57CB
0280	5F	2B	22	EØ	B5	8F	9D	EA	: 57
0288	2B	3E	30	BE	29	EF	F3	31	: 93
0290	74	6C	B2	D6	26	C2	BC	5A	: 66
0298	FF	01	60	E2	DD	F1	57	A3	: 0A
02A0	C7	A0	68	33	91	70	03	1A	: 2C
02A8	BF	2A	7B	FB	DB	OA	F8	CB	
02B0	AB	42	30	72	A0	CE	51	D4	: 22
02B8	8B	78	DØ	67	0A	E6	9A	9D	: 61
02C0	29	CO	25	76	A3	DE	A5	BD	
02C8	6A	53	96	15	FØ	4C	7F	3B	: 5E
02D0	90	55	D9	8D	22	35	85	7A	: AD
02D8	AF		13	8C	56	B4	FD	DF	: C2
02E0	44		1D	C3	43	BF		71	: 5F
02E8	83	D2	5F	62	78		CI		
02F0	A1	7 B	81	8D	A6	A7	52	84	: 4D
02F8	6D		66	EA	11	7A	6E	80	
ULITO	OD	10	00	EA	11	IA	OF	80	: AC
SUM:	6C	8E	51	9D	74	09	FD	FB	7262
0300	2F	76	5 A	0C	70	7F	22	6E	: 8A
0308	83	F9	B5	D8	DE	BC	FF	5A	: FC
0310	0C	E7	FD	B5	AD	77	FC	35	: FA
0318	A9	57	04	D1	39	DC	F8	BD	: 9F
0320	6D	8B	37	DD	6D	83	2C	A7	: CF
0328	38	5D	3B	22	3B	D9	CF	66	: 3B
0330	A4	D6	5D	6A	60	A8	6D	59	: 0F
0338	BE	3E	1E	A5	E4		59	51	: 31
0340	6F	38	B2	BA	F5		1A	C6	
0348	BC	B4	8D	EF	3F				
0350	F3	9B	8A	93	75	96	DB	AC	: 3D
0358	B7	CA	5B	24	81	B5	94	4A	: 14
0360	59	C7	90	EE	46	OB	7F	6C	: DA
0368	59	3F	3F	E8	EB	BB	DB	AB	: E8
0370	2E	CE	25	D1	A5	ØD	38	5B	: 37
0378	E3	4C	F5	A9	C7	61	C8	63	: 20
SUM:	06	1A	0A	28	E7	ВВ	A1	77	1037
0380	10		9F	A7	EC	5E	24	В9	: 31
0388	6F	53	8E	65	FC	EØ	58	39	: 22
0390	22	EA	58	BA	37	13	73	BF	: 9A
0398	60	B1	A3	8E	D8	8F	EØ	16	: AB
03A0	85	2B	37	7 A	92	A5	1E	31	: E7

88

03A8 53 3B 9B AD E5 3E C8 B3 : 74 03B0 C9 AE EE EB B4 38 BB 74 : 6B 03B8 B1 7D 9D 9A 55 09 62 ED : 12 03C0 DD 18 D0 AD 8C E6 OC 13 : 03	0698 16 DF 7A 63 14 26 A1 2D : DA 06A0 A3 58 96 3B 11 16 F0 EA : CD 06A8 1D F4 D2 6D C5 5E 92 DD : E2 06B0 03 47 AD 76 F4 D4 AA D0 : AF	0988 C7 52 0F B5 BB 8A B9 23 : FE 6990 66 00 EC DA CC E1 29 IE : 20 6998 14 34 9B 71 D7 D7 CA 7E : 4A
0308 21 0A 2C 5C D9 9B 67 E7 : 75 0300 F8 1E 91 06 52 89 05 10 : 9D 03D8 6D 3C 13 8B EA 1B E4 9A : CA 03E0 29 70 23 46 BB 43 06 72 : 78	06B8 03 D5 CF C1 3A EC E7 72 : E6 06C0 10 B1 04 51 39 7F BA 81 : 09 06C8 81 B3 D0 0E 63 A5 69 31 : B4	09A0 9F E2 BB C3 5D 6D 0D E8 : BE 09A8 CD 54 4F 12 66 89 A6 BF : D6 09B0 E1 B3 E8 98 CF 02 09 77 : 65 09B8 8D 38 D7 4C 44 5A 86 8C : 98
03E8 36 48 BD 56 76 3B 94 CD : A3 03F0 69 1B 1A F9 99 9A E2 CC : 78 03F8 F4 FA 9C FA 7F 8B D7 AC : 0E	06D8 E6 52 4D FB 39 CC 79 CF : CD 06E0 5E 0B A6 B2 AA 18 DC A2 : 01 06E8 2B DA C7 F1 EC 1D DB 36 : D4	09C0 EA A3 A5 6D E2 AE 7C 7F : 2A 09C8 60 AB 90 C5 79 BD E3 A7 : F0 09D0 39 F4 EC B7 8F 0F DB AE : F7 09D8 85 3D B5 AB 81 DA A9 0F : 35
SUN: 7E 7C BB 29 61 C9 81 67 8E2B 0400 2A 2C 0D 8A 40 DA 3C 4D : 90	06F0 31 C2 76 9D 3C 1B 49 B3 : 59 06F8 B0 AF 4F EA 35 A3 E1 62 : B3 SUM: A8 3C 4D 3E 6A 00 80 AF D845	09E0 15 2D AD 45 2B 5A E6 C7 : 66 09E8 BF EF 47 8C ED E0 5F 3B : E8 09F0 89 13 8A 7C 67 00 E3 0E : FA 09F8 01 C5 2A E2 3C E2 9C 42 : CE
0408 76 85 28 23 47 19 D1 A2 : 19 0410 F1 CC F9 28 26 76 7E 47 : 3F 0418 5A 36 1D 6A B2 E5 79 15 : 3C 0420 D0 5E B5 DC B0 A9 AC 2B : EF	0700 31 C6 8B 78 D2 86 F8 B2 : FC 0708 BA ED 53 E3 63 C9 30 6F : A8 0710 E2 EE DF B7 E0 4A E0 30 : A0	SUM: 36 72 EA 34 46 40 7A 14 E088
0428 DD E1 CC DD 5A 08 45 B8 : C6 0430 D2 2D 5E 35 1E EE 0B D3 : 7C 0438 DE A8 5C 02 7E 17 AE 16 : 3D	0718 D2 8D FF 6F 56 14 6F EB : 91 0720 42 5C 95 8E D6 89 73 CD : 60 0728 84 34 4D D1 68 90 9C FB : 65	0A08 57 4B 83 F0 1F 86 5B FC : 11 0A10 95 E3 47 95 F6 BD 4F 6A : C0 0A18 17 AZ 63 DD CE F4 EE FE : A7
0440 BB 69 B9 1A DF 79 F1 AB : EB 0448 B4 34 9A 0C 5D 9F 61 83 : 6E 0450 C5 DB 9A 6F 83 43 40 89 : 38 0458 73 01 BA 2F 92 08 97 BA : 48	0738 AD B3 88 E3 16 7D 1B 02 : 7B 0740 3D 86 39 1D B0 F5 B6 A2 : 16 0748 68 D6 EA B9 00 F4 5B 16 : 46	0A20 D0 B7 91 19 43 33 98 49 : 88 0A28 D0 49 3E 8D 9E 1F 45 0A : F0 0A30 3A 0B 69 29 67 AD 34 56 : 75 0A38 99 EE 92 16 D9 E2 06 0C : FC
0460 DC 97 62 AA 81 68 DB 7B : C1 0468 95 1C B5 B1 5D CC DF 6B : 8A 0470 50 C1 36 38 86 F4 70 70 : D9 0478 60 3F 75 33 67 E9 4B 62 : 44	0750 E1 EB BC E4 0C 81 A4 44 : E1 0758 2B DB 5F 84 8F E4 AD 7E : 87 0760 8D 02 47 23 C0 DC 96 89 : B4 0768 4A 50 63 35 B0 0B 85 3C : AE	0A40 E8 7E C9 A2 72 99 E6 D5 : 97 0A48 73 99 FC 68 FE E8 7B 8F : 60 0A50 DC EA 7F D8 26 E7 B2 BD : 99 0A58 65 92 EF 3D 11 A4 99 AE : 1F
SUM: 10 F3 EF B9 21 7B 4C 40 3798 0480 A9 00 B4 8D BE 9C B4 8F : 87	0770 E4 4C CF 30 8D 6F FB BA : E0 0778 E8 BA 74 E9 8B 83 84 46 : D7 SUM: 53 91 90 2A 51 3A 47 5A B7AE	0A60 6D 1A 9C D1 77 9A 47 49 : 95 0A68 B7 69 8F 56 97 97 96 FE : C7 0A70 87 C6 7E D7 3F B7 3F 3F : 16 0A78 B8 1C FF A5 7F 11 AE 7F : 35
0488 4B 0B B2 E8 61 5E DF ED : 7B 0490 74 EF F6 BC E7 EA DA F7 : B7 0498 DC 9F A3 6B DF 7B AD 64 : F4	0780 9C D8 4A A2 D1 F9 B8 D8 : BA 0788 65 8C 6D 98 3B 38 F8 E6 : 47	SUM: 5E 3D 5E 3F 0D 30 2A AD 4FB5
04A8 B3 7B 17 8E FA 86 90 6C : 4F 04B0 1A 50 95 98 C4 03 80 AB : 89 04B8 AA 8D CB 2C C9 6C A1 9B : 9F	0798 C5 5D A3 0D FD BD 8C 22 : 3A 07A0 B7 4B 1E 69 09 C2 61 3C : F1 07A8 34 D4 0A 85 9E 84 0A C7 : 8A	0A88 BF 4E 5E 7B 79 27 09 9F : 2E 0A90 6C 99 F3 B0 0C 3B 1D 7B : 87 0A98 FE C7 95 FF 3E C5 92 EF : DD
04C0 51 FD 5B 83 43 66 F8 52 : 1F 04C8 BB 37 B9 6E 53 37 DD B7 : 37 04D0 29 9B D8 58 7B A3 E1 F3 : E6 04D8 D4 E4 74 24 4E 7D FD CF : E7	07B0 8A ED 11 D5 F9 86 B0 7D : 09 07B8 1B BC BE BD 40 D3 AB 3A : 4A 07C0 0E D9 AE 59 91 17 36 D2 : 9E 07C8 A4 67 72 1F DA 27 C7 E1 : 45	9AA0 3E DF FF 39 FA A6 95 37 : C1 0AA8 F0 38 34 D4 24 BB 33 FB : 3D 0AB0 9D 27 37 DD D6 A5 A6 FF : F8 0AB8 EA 18 66 A6 3E A0 E8 F7 : CB
04E0 B1 76 95 84 14 60 B8 38 : A4 04E8 B7 70 73 89 71 24 CA 3C : 8E 04F0 8C BD B2 18 E7 BF 8A 40 : 83 04F8 06 B9 C7 3D D9 48 92 CC : 42	07D0 CE 21 20 4E 6D 44 06 91 : A5 07D8 71 64 6E 7E FE 8E D5 9B : BD 07E0 D2 DA B8 AB 4D 1E 83 BC : B9 07E8 B6 B5 33 55 AA AC D5 2A : 48	0AC0 F4 EC 2D A3 7C E9 D9 BE : AC 0AC8 A8 FE C4 AB D1 74 ED E7 : 2E 0AD0 6E C9 28 33 01 32 2D 77 : 69 0AD8 7F 30 6C D3 99 06 98 05 : 2A
SUM: D5 66 F7 8C D6 F9 B6 E6 1855	07F0 99 F1 F9 5D 21 CA E5 99 : 49 07F8 A2 DB 58 5B 64 5A 19 9D : A4 SUM: 8F E0 C4 F9 1A 3A EF 2A 47C2	0AE0 A4 A9 2D E3 A4 E6 7B BA : 1C 0AE8 DC 6E 51 9E 25 2B 8F 74 : 8C 0AF0 2D A5 DB A1 E7 C6 69 81 : E5 0AF8 FE 2C AC A1 D4 1B 49 9F : 4E
0508 1F D5 01 95 76 DF E6 15 : DA 0510 D1 74 02 BA 29 81 5D 13 : 1B 0518 31 A7 15 42 A3 CC 66 F4 : F8	0800 3F FE 99 CC BC 2A FE 16 : 9C 0808 1E 6B 24 A7 23 BB E6 97 : AF	SUM: F1 E9 7B 4E 19 4D 53 DC 8D65 0B00 0C 0F E0 B0 17 32 95 5F ; E8
0520 0C E4 BB B5 33 66 6F 55 : BD 0528 EE F7 15 2C B2 AD 88 0D : 1A 0530 DF 52 56 5F 87 69 BF B4 : 49 0538 3B FA B5 8D D0 03 AC EA : E0	0810 92 B3 B8 F2 26 65 E4 5A : B8 0818 FB 3F 30 24 C6 F1 7A 80 : 3F 0820 B4 00 2F EC FD 20 B0 DB : 77 0828 28 5B AD 91 AF BE DD 8D : 98	0B08 B1 79 75 9B 33 80 E0 AF : 7C 0B10 94 67 31 FB 65 0C DF 82 : F9 0B18 D2 8C 79 FE 54 C6 2C 66 : 81
0540 31 95 76 9F 70 30 28 8A : 2D 0548 59 51 D1 0B 51 9C 24 52 : E9 0550 D6 F2 B2 2F 99 E4 17 27 : 64 0558 91 06 D2 5B 19 1D 01 B4 : AF	0830 7E 00 56 DA 2C CD 03 0F : B9 0838 FB 34 0D 27 47 40 A9 40 : D3 0840 D6 15 2D 02 06 3F 2C BA : 45 0848 25 FE 80 9C 6E 88 4E D4 : 57	0B20 A8 A6 D6 3F 71 30 6F DC : 4F 0B28 5B 19 BD D3 5B 27 9F 25 : 4A 0B30 A6 3A 5A 0E C1 C7 75 36 : 7B 0B38 79 9B DC FD 17 E7 DA F7 : BC
0560 4D A8 F2 E3 AB 5E A3 87 : FD 0568 0A 53 49 67 22 9C 1A AE : 93 0570 63 D6 46 C3 AB F0 9E CF : 4A 0578 18 B4 02 53 9A A9 68 99 : 65	0850	0B40 E0 DB 5D B8 1A A8 8B DE : FB 0B48 91 BF D6 C6 7A 0F 05 CA : 44 0B50 A6 08 B0 7A 00 F0 C5 BD : 4A 0B58 20 F5 6E 0E A7 F4 E2 4F : 5D
SUM: 5B A7 D9 77 51 D8 29 82 4704 0580 52 81 E6 1F 6D 52 6C 95 : 98	0870 DF 7C CF C9 16 ED 32 C5 : ED 0878 D3 02 31 70 10 AE E6 65 : 7F SUM: CD FC EE B6 1F 1C C4 71 9003	0B60 67 56 0F 2F D9 B5 23 85 : 31 0B68 C5 2D 4A 48 F9 58 CD B2 : 54 0B70 E1 0C F7 43 CE CC 5D FA : 18 0B78 36 AE 87 8E 5D 67 C2 CF : 4E
0588 AD 02 4D F8 AB EF D8 DF : 45 0590 AF 16 52 50 E2 72 D1 DF : 6B 0598 C0 42 3D 60 ED D8 36 BC : 56	0880 6D C5 64 B8 B7 05 7B 6E : F3 0888 B9 E9 3F 42 DB 99 AB 9C : DE 0890 FD F0 D0 67 D0 F3 58 89 : C8	SUM: BF E3 F0 AF DF 64 23 D8 692B 0B80 C6 LE 3A 05 A7 87 8E C6 : A5
05A0 20 8D 16 E7 D4 FB FB 0A : 7E 05A8 F8 06 A4 D5 02 99 40 85 : D7 05B0 F8 9A 2A 08 26 C6 4F C1 : C0 05B8 34 1A 28 26 EC 91 9D 8A : 40	9898 43 70 5B C4 13 4F EE 03 : 25 98A9 E6 D6 6C 79 1A A5 02 0E : 70 98A8 3C B6 3E 9F 0F 71 AD F1 : 5D	0B88 0B BB 23 73 A8 47 8E 93 : 6C 0B90 1B 5A CF 30 FD 5B 47 90 : A3 0B98 C3 C7 AD 2F 58 34 EC F1 : CF
05C0 BE 42 18 35 9C 14 5C E9 : 42 05C8 8F 8F EC 5E 58 57 A5 0F : CB 05D0 D8 BD 04 C3 A3 F6 85 35 : AF 05D8 90 B8 38 74 65 BE 9C A1 : 54	08B8 E2 43 97 DB 4B D4 4A EE : EE 08C0 45 C0 73 97 09 47 6C 64 : 2F 08C8 14 9E FA 13 DA 74 ED C3 : BD	0BA8 88 6B 2A DI 24 A5 57 FF : 0D 0BB0 C2 45 A4 B5 67 99 42 21 : C3 0BB8 84 85 26 F3 06 87 E5 1F : B3
05E0 71 3F 3A 74 40 B9 B5 CC : D8 05E8 A3 82 2D 8A FC DC 79 5B : 88 05F0 15 FE B0 E1 9B 74 3F 25 : 17 05F8 E5 67 CA 59 B2 DB F9 16 : 0B	08D0 B6 72 29 CC DB 17 33 F9 : 3B 08D8 00 F0 EE B8 15 26 FF 67 : 37 08E0 D3 8F 09 EF A6 04 0D A9 : BA 08E8 FE EB D7 EA E7 91 6C 49 : D7	0BC0 46 F2 8F A6 E9 03 38 7C : 0D 0BC8 AC 0D 26 AD 11 C7 34 AA : 42 0BD0 47 48 5B 9D 3E 33 78 6D : DD 0BD8 DC 7F 31 9E 51 5A C6 45 : E0
SUM: 75 8E EF B3 54 79 FA 19 9D95 0600 81 F9 E0 0F F0 EC 2B E8 : 58	08F0 4F 39 57 C7 E2 AF LE B3 : 08 08F8 AE D5 20 6B F5 36 BF 59 : 51 SUM: 8E B4 99 91 46 3B 55 79 217E	0BE0 5E 21 56 17 3B 4C AD 0C : 2C 0BE8 78 8B D8 B3 01 74 BD 30 : 1D 0BF0 5A 93 C7 E9 3A 48 F9 4E : 66 0BF8 CB D4 2B D4 A9 D9 E5 52 : 57
0608 E1 FB 47 05 90 A7 69 77 : 3F 0610 A0 C1 41 6E 2E 5C 95 CA : F9 0618 50 D1 71 BF 85 C8 34 FB : CA	0900 D8 A7 B0 5B A3 91 A8 E9 : 4F 0908 E4 52 92 81 93 C3 FA 1B : B4 0910 E5 A8 4E E7 CC 3B 62 C8 : F3	SUM: 9C 10 A7 C1 5F 50 F4 C8 B8CB 9C00 43 52 D7 FB B9 C6 49 C5 : F4
0628 E7 64 4E 67 73 0D 08 6E : F6 0630 30 5F F7 11 C1 72 2D F0 : E7 0638 53 44 3A F9 82 19 13 99 : 11	0918 E6 6D 5C EF C0 BD 46 E8 : 49 0920 A2 8D DF A1 BE 57 DF 4B : EE 0928 09 1D 75 09 10 78 7C 73 : 1B 0930 48 5F C1 B4 5D 29 61 02 : 05	0C08 36 0A D2 8D 3B C9 3E A3 : 84 0C10 E4 80 8F 25 A0 8D 88 77 : 44 0C18 47 BE 77 A4 6D E9 AF DF : 04 0C20 39 EC 84 18 5A CA 71 B5 : 0B
0648 3B 2F 35 8D C4 BD 08 66 : 1B 0650 A7 35 2E B8 31 0F B5 63 : 1A 0658 C7 3B 0C DE 81 A6 DA 6C : 59	0938 68 FB CA ED 0E A3 D2 D4 : 71 0940 D6 31 B5 D9 5B 6D 3B B3 : 4B 0948 F1 3D F9 C4 93 0A 74 54 : 50 0950 30 2D 4F C2 2F 3A 5B 0E : 40	0C28 79 27 CB E7 4F 97 AC 55 : 39 0C30 E9 73 DF CB FC 54 90 CO : A6 0C38 ED 00 DA 29 26 EC 83 BF : 44 0C40 1C 67 AB 56 B4 47 31 EB : 9B
0660 74 EC 7A 81 8D EF 20 31 : 28 0668 69 F8 26 D9 EB B2 DF 6B : 47 0670 D2 D7 FC 1A BD D7 E9 C7 : 03 0678 13 22 72 BC 46 3D 4D 4F : 82	0958	0C48 5A 23 BC 5E AC 34 CF DC : 22 0C50 29 90 4D CF 4C B4 71 7A : C0 0C58 B7 C6 81 57 D9 C3 76 E4 : 4B
SUN: 3B A1 85 5D E8 26 6A 1A 6C64 0680 84 C5 E0 62 47 C8 98 C5 : F7	0978 93 6F E4 99 39 C7 8E 09 : 16 SUM: 8C 48 77 A5 D2 0C 29 C5 DD7C	0C60 7D 70 12 7B C6 4E 3C 0A : D4 0C68 B4 F3 8E D0 8B A3 6C 7E : D0 0C70 51 EA DF F4 89 B4 D7 BC : DE 0C78 A0 94 FF 91 9D D9 25 3F : 9E
0688 94 DB E9 76 C2 90 C5 C3 : A8 0690 1B 5B 9F 84 32 61 F8 C3 : E7	0980 B5 58 0D B8 EC 6C E5 76 : 85	SUM: A4 E1 6A EE C8 16 79 EF FA15

0C80 B9 C5 DB FD 70 D2 DC E4 : 58 0C88 43 C1 A7 IC 3F D7 2A 94 : 9B 0C90 6A 43 36 56 80 E6 D7 4D	SUM: D8 C8 IF D0 9F 9D E3 64 1D45 0F80 BD A9 66 45 6A 96 D1 56 : 38 0F88 BA 30 64 FE E4 D0 F0 32 : FF 0F90 E7 3A 5C C8 B5 5C 30 B2 : 38 0F98 99 5B BC 63 76 63 78 63 B5 71 : C7 0FA8 60 CC 6A 51 7A 76 94 D0 : 38 0F68 8B D1 19 B8 32 F8 2B F1 : 62 0F68 8E BD 19 B8 32 F8 2B F1 : 62 0F68 8E BD 19 B8 32 F8 2B F1 : 62 0F68 8E F8 30 C8 B5 7A C8 45 52 : C5 0FC0 67 C9 F9 C3 67 AC 84 52 : C5 0FC8 8C F8 30 C8 59 A9 4A D6 : A1 0FD0 6D FA 11 1E5 5F C0 17 38 : CB 0FD8 AE 29 E0 78 D8 F5 7B FB : 75 0FF0 C2 F3 C8 1B 83 13 03 4D : 7E 0FF8 80 63 55 67 90 D1 18 1F : 37 SUM: 15 B9 A2 S9 ID C0 47 64 IFC0 1000 4E B5 47 7B 8B 83 78 86 : 81 1000 B 3 FA 2F 64 7A C8 45 52 : C5 1010 41 CC D7 6A 6C 2B F0 FF : D4 1010 41 CC D7 6A 6C 2B F0 FF : D4 1010 41 CC D7 6A 6C 2B F0 FF : D4 1010 41 CC D7 6A 6C 2B F0 FF : D4 1010 79 F6 8A 32 2E F4 7B E5 : C7 1020 79 F9 61 AS 32 EF SA 79 65 : 0C 1020 79 F9 6A B9 90 5E F9 09 : C4 1030 7B F6 AA 89 90 5E F9 09 : C4 1030 7B F6 AA 89 90 5E F9 09 : C4 1040 DD A3 25 7C BB IC C0 66 : BB 1048 56 6C 6C CC CC F5 EA CF : C0 1050 9F 9F 6A B9 9B 5E F7 B IC : C0 1060 B3 FF AC FF BA IC CC CO 66 : BB 1048 56 6C CC CC F5 EA CF : C0 1050 9F 9F 6A AB 99 05 EF 90 9: C4 1060 B3 FF AC AC BA 99 10 CC AC AC E6 E8 : 77 1058 86 7C CC D7 DE IN A7 77 : E1 1060 B3 CF BA FF BA IC CC CO 66 : BB 1048 56 6C CB CC CC FF EA CF : C0 1050 9F 9F 6A AB 99 05 EF 90 9: C4 1060 A3 EF AC AC AC AC EC E8 E8 : T7 1058 86 7C CC D7 DE IN A7 77 : E1 1060 BB FF 5A BB FF 5A BF AC AC EA CE E8 : C0 1060 BB FF 5A BB FF 5A BF AC AC EA CE E8 : C0 1060 BB FF 5A BB FF 5A BF AC AC EA CE E8 : T7 1058 86 7C CC D7 DE IN A7 77 : E1 1060 BB FF 5A BB BF 5A BF AA 96 5E : D4 1070 BC ED D6 5E FF CA CC EA CE E8 : T7 1058 86 7C CC DC TF DE IN A7 77 : E1 1060 BB FF 5A BF FF 5A BF BF FF 5A PF FF FF FF 1060 BB FF 5A BF FF 5A PF FF FF FF FF 1070 BB FF 1080 BF FF	1270 AB 98 13 92 09 5B 37 B2 : 35 1278 3C C3 20 90 29 D2 EA 93 : 27 SUM: B1 1B 3F 41 DD 2B 0C 01 F5A7 1280 20 49 6D 9C E2 13 C9 F6 : 26 1288 E6 12 6D C8 AB D0 79 86 : A7 1290 23 1D 04 76 63 70 51 6D : 4B 1298 76 08 E6 36 21 59 FC 3D : 4D 12A0 D9 6E F8 81 53 EC 03 3E : 46 12A8 FB 49 18 85 5C B5 72 EF : 53 12B0 10 13 35 D0 2C 72 04 A3 : 6D 12B8 B0 AD AD C9 33 9F 39 92 5A : 37 12C0 2F 50 2B 8F F3 F5 9C 04 : C1 12C8 34 78 5F 83 C8 6A 48 6B : 73 12D0 5D 67 47 17 82 7E B5 F4 : CB 12D8 26 75 AE 40 FD 6B E8 4C : 25 12E0 EB 5C 80 EB 53 C8 61 5C : 8D 12E8 42 EF A2 83 84 68 6B D1 : 21 12F8 40 7B 1D 89 92 53 F4 B : F8 12F8 C6 CF B2 FF 71 5E 9F A9 : 5D SUM: 4C 23 5B D8 99 81 7A 93 B821 1300 F6 69 65 DE 9C 5B A5 1D : 5B 1308 52 8B 0D DA FD F2 DF A0 : 25 1310 AB 68 D5 A0 1A 75 B9 6B : 3B 1318 19 8B F5 BD C3 5C 1A 8C : 1B 1328 D5 42 29 73 47 47 6F 65 : B5 1330 24 32 E1 55 73 21 47 6E : B5 1330 43 24 32 E1 55 73 21 47 6E : B5 1330 43 24 32 E1 55 73 21 47 6E : B5 1330 85 64 51 81 68 88 C9 CE : 32 1340 7B 76 3A 80 78 66 6D D A C A 34 1350 32 0B 4F F4 AE FB 93 36 : F2 1358 86 F7 93 D9 17 A 96 BB : 3B 1318 19 8B F5 BD C3 5C 1A 8C : 1B 1328 D5 42 29 73 47 47 6F 65 : B5 1330 43 64 51 81 68 88 C9 CE : 32 1340 7B 76 3A 80 78 66 6D D A C A 1348 B1 00 30 E4 9D 67 A1 CA : 34 1350 32 0B 4F F4 AE FB 93 36 : F2 1358 87 F6 F7 P9 BP F7 P9 A8 S8 61 95 : 2A 1340 7B 76 3A 80 78 66 6D D A C A : 34 1350 32 0B 4F F4 AE FB 93 36 : F2 1358 88 68 0A A FB 66 BD 67 A C A : 34 1350 32 0B 4F F4 AE FB 93 36 : F2 1368 8D 27 4D 65 DA 63 AF 77 : 3F 1370 FB C7 34 DF E0 C 72 20 3 : 01 1378 1B EC 70 1F F5 04 E2 9A : 77 SUM: E4 6F 22 95 BD 12 FE 50 66DA 1380 43 67 4E D2 4E DF E9 DC : BC 1388 31 74 73 86 60 AF E3 B4 : EA 1390 92 F2 EA AF F2 DE 79 DE : D4 1398 86 88 0A 37 FA 74 68 52 : 7A 1340 FB 76 80 B8 66 AF E3 B4 : EA 1390 92 F2 EA AF F2 DE 79 DE : D4 1398 86 88 0A 37 FA 74 68 52 : 7A 1340 FB 76 80 B8 66 BB 67 10 F7 1F 36 : D9 1348 18 EC FC 1F 55 OC C C 22 : F0 1358 68 B0 A7 77 FA 78 68 69 FF 90 E0 E7 1368 B0 27 78 B0 80 BB 17 F7 99 E0 E7 1440 FB 78 FF 99
0E08 DB E9 15 07 84 22 A5 49 : 74 0E10 60 49 D8 FC 08 A0 2E 79 : CC 0E18 A2 08 2C 35 90 0E 21 DA : A4 0E20 85 FC D6 D4 13 B5 B8 59 : 04 0E28 A5 86 46 C 55 B3 91 00 18 : 28 0E30 15 19 56 AD 67 72 16 15 : 35 0E38 E3 0F 01 D6 08 CD B7 41 : 96 0E40 05 AA 99 B5 5A 6E 0B 5D : 2D 0E48 C7 5F 1B 0C 0C 67 46 A5 : AB 0E50 E4 48 3F 9C C1 6F 39 A3 : 13 0E58 9B A3 11 2E E6 F0 3F 51 : E3 0E60 06 37 FC 0E 57 A4 83 15 : DA 0E68 A8 1A E7 94 AD EE 4D 61 : 86 0E70 16 15 87 9D F7 D6 EE E3 : ED 0E78 4B 01 9D 6A 99 8E 98 55 : 67	1100 83 A3 ED D3 A7 67 FA 93 : 81 1108 9C C8 88 CE B5 0E 0F 1E : AA 1110 46 9D 59 E8 F5 8F F5 49 : E6 1118 76 E8 EE 4D 48 0A BD F0 : 98 1120 43 DD E9 D4 B3 7A 44 D7 : 25 1128 18 D9 ED 01 58 D0 BE F5 : BA 1130 AA 4D E0 B5 6A 7D BB 42 : 70 1138 7E 03 9F 8B 6A D3 EA A8 : 7A 1140 65 72 24 97 D7 31 E7 02 : 83 1148 3F 6F 4B 22 38 36 9D 6E : 94 1150 59 78 CC 63 D3 17 9D 13 : 3A 1158 EF C2 00 FA 3B 99 81 EC : DC 1160 26 2B F4 F9 11 B7 F9 13 : 12 1168 2B 42 96 E4 97 9A DB 56 : 49 1170 5E E4 5C 38 D8 80 0F 37 : 74	13F8 10 0F B9 99 A4 EA 15 CD : E1 SUM: 83 5F 3B 31 3D 9A CD 45 EC9B 1400 8D 12 4E 90 A9 FF 11 0F : 45 1408 CB B9 FF 90 86 A3 E6 D7 : F9 1410 E0 36 44 16 A3 DE 8D B9 : 37 1418 1B 9E 1B B7 2C 5E 01 EF : 05 1420 AA 6B DA 6E 8E 0D 36 B2 : DA 1428 96 9A 8B C5 D4 E0 4C E7 : 67 1430 6A 78 41 A6 4F 07 08 47 : 6E 1438 A2 11 BF E8 53 9C 11 A0 : FA 1440 CC DA 78 8E 1C A7 85 9D : 91 1448 89 50 85 1C B1 DC FD 91 : A5 1450 59 50 D4 ED B2 77 1E ED : 9E 1458 A8 47 30 B4 B5 5F 1A 0C : 6D 1460 B4 92 12 CD 9B C6 27 91 : 3B
0E88 A7 3C 2D FA 3F 3A F0 7A : ED 0E90 CA 55 22 EC DA 02 47 ED : 3D 0E98 2F F9 6A 13 32 FE 6F 9A : DE	1180 A1 80 36 7F AA C6 BE 60 : 64 1188 5E 99 57 AD 05 F0 30 75 : 95	1470 73 CC 3C C4 2D F7 5B B0 : 5E 1478 85 74 5E 12 03 4B 4C A4 : A7 SUM: 1E 9B 52 5E 1B 9D 74 5F 6436 1488 C8 45 33 3E 12 D9 20 D6 2F : 69 1490 C7 1F 2C F3 72 6A 98 E4 : 5D 1498 BF 9C 25 AF 29 47 62 CD : CE 14A0 D9 EC FB 59 0F 23 1B BE : 24 14A8 E5 B4 D6 7C 4E 6A 0D 82 : 32 14B0 31 E9 05 CE D0 6E FF 91 : BB 14B8 4A 21 1C 87 AF 0A 8B 2C : 7E 14C0 4F 5E EA 70 37 8E E1 F3 : A0 14C8 C5 10 7B A5 1C 0B 3D 9 : 32 14D0 1E 3B BB 91 33 7E DD FD : 2D 14D8 16 04 FA F0 9E 7E 7C 5E : FA
SUM: 96 DB AB F5 FB BA 6A B7 6614 0F00 5C 1A 7F 86 AC 07 97 A6 : 6B 0F08 87 1E 30 B5 CA 9D A8 5F : F8 0F10 D0 DF 9B C7 97 6A 51 CC : 2F 0F18 B9 A1 3D CC FB 51 E0 52 : E1 0F20 10 2F C1 8B BA 79 ED 8E : 39 0F28 9B E7 28 DD E7 00 80 AA : 98 0F30 ED 43 E6 64 54 B7 25 C8 : 72 0F38 3F 53 37 63 D0 70 47 63 : 16 0F40 F9 6F E4 FF 35 61 AC 62 : EF 0F48 FE C0 21 05 F2 73 AE FC : F3 0F50 D2 2C F3 24 AA 14 D3 22 : C8 0F58 97 D3 1C F5 E8 F2 B2 2B : 32 0F60 01 0E DB 19 2E A7 44 F9 : 15 0F60 C2 3C 58 31 4A C4 1B 6E : 2A 0F70 CE 3C 58 31 4A C4 1B 6E : 2A	11F8 13 0F E8 FA 77 02 41 2C : EA SUM: F6 58 10 EB ED ID 0B E9 70F3 1200 FC 93 42 9D 82 47 2F 89 : EF 1208 2C 0C CB 87 71 EB 1E 1C : 50 1210 6E C1 1C 2C AF 44 B1 34 : 4F 1218 CE E9 CB 83 4A 0E BB 33 : 48 1220 FA 51 97 70 59 7E 7F F3 : 9B 1228 1F 2E 76 37 7D AB B5 1A : F1 1230 BD A7 91 38 79 19 7C C6 : 01 1238 A2 8A DB 9B B2 BD EB FA : F6 1240 A2 70 B4 88 BD FE A9 FD : AF 1248 3B 37 B2 25 52 CA E8 AB : F5 1250 36 5D C4 BD 54 BE EC 4F : 61 1258 7A D9 4B 5A 5C 71 0B 47 : 17 1260 65 2F 37 D0 67 FO D3 64 : 29 1268 FC BB F3 0E 9B 94 3F 44 : 67	14E0 F6 6A 6B CE CO 9B 84 FB : 73 14E8 01 C6 2E E6 C2 C3 13 28 : 9B 14F0 DF 57 68 6A 92 CF 77 B9 : 99 14F8 AC FD 96 7F CO 49 5B 6C : 8E SUM: 2D 1B C5 D8 92 13 60 A8 8CD9 1500 FA 56 39 0C 8C 28 50 92 : 2B 1508 B1 AA F4 FF 27 AB EF 6D : 7C 1510 BD A4 B4 58 EA 78 50 8D : AC 1518 55 6D 27 CO CF F7 AB 66 : 80 1520 F4 09 76 39 2C 8F 69 4D : 1D 1528 91 C8 D3 64 72 54 D9 28 : 57 1530 49 48 8B 12 3D 84 18 BA : C1 1538 1B 3B 71 17 50 D5 E3 86 : 6C 1640 76 1C 2C 57 AA 63 6A B9 : 45 1548 B8 A8 8B 7D 57 26 C8 CD : 72 1550 FC AA CE 43 63 62 BD 71 : AA 1558 EB E9 A5 48 6C 7E 28 14 : E7

1.00													
Section Sect	1568	FC 77 A7 A7 D5	C5 7E 01	: DA	1858	1A 6B A	7 F7 31 3F	5C D3	: C2				
Sept. 50 Sep				: F2	1868	72 D4 7	9 89 B8 33	A3 4E	: 24	1B58	6F 8D D6 B4	41 D5 5E B7	: B1
1879 1879	SUM:	96 6E B9 E0 FE	F3 D3 47			6F BC 9	0 DA A7 27	BD AE		1B68	50 3D 30 E5	FB 9A 34 F4	: 5F
188	1588	0B 76 97 85 74	2C 51 35	: C3					1747				
1.00	1598	D6 1D 73 E0 F8	27 A7 98	: A4	1888	A9 AE 7	8 69 B9 57	FD 72	: B7				
1906 27 27 28 27 28 27 28 28	15A8	79 4D 5B D8 DC	A6 BC 75	: AC	1898	3A ED 7	8 32 16 D1	D7 24	: B3	1B88	B7 FE 46 78	C9 39 5F 4C	: 20
1.00 1.00	15B8	EA 01 7D D3 8A 4A 60 A5 23 6F	78 84 29 C7 A9 B0	: EA	18B0	97 5D B 15 70 D	B 6B DE CE 4 FC 3A ED	80 41 EF 5D	: 87	1B98	3B C6 62 16 81 35 1A 24	16 AE 82 BB 21 82 6E 9A	: 7A : 9F
1400 A 2 1 0 7 0 1 2 1 7 7 1 5 2 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	15D0	77 1B 1D 64 16	DØ 70 AC	: 15	18C0	B4 32 5	9 AE DØ D7	FC 4C	: DC	1BB0	13 11 8F 04	B4 89 24 95	: AD
1200 27 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 20 20 20 20 20 20 2	15E0	A7 21 5F 04 E3	1F 77 15	: B9	18D0	61 AE 0	E E5 E9 46	89 79	: 33	1BC0	19 56 58 38	5E 56 06 0C	: C5
Sept. Sept					18E8	34 53 2	6 89 46 56	B7 E2	: 6B	1BD8	38 7F 60 F2 3D 1A 06 52	ED 2D 44 DE 2F 9E 75 8B	: 45 : 7C
Sept. Company Compan	SUM:	26 DE 65 91 7D	38 E9 0C	646A		A7 0D C	8 47 DC 58 C FC 61 60	98 41 62 B4		1BE8	5C 83 B9 70	93 68 B1 18	: CC
1618 162 163					SUM:	FD 99 5	A BØ C3 Ø3	B9 E2	22E0				
Sept. Display	1618	4F 60 50 62 F5	5B 74 C7	: EC	1908	80 CA 9	F D5 C8 F5	B2 33	: 60				
MARIN CR PT 18 DT 06 DD 57 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 1928 18 C 2 9 DD 77 R1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1	1628	D4 FA 5D CA 72	AØ B6 66	: 23	1918	FD 61 0	F ØC C6 BE	F3 C9	: B8	1008	FE AA 2C 4D	DE EF, 7F 12	: 7F
1868 R2 0	1640	2D 6E E3 AA 4A	E0 C6 F0	: A1 : 08	1928	4E 52 9	4 D3 71 A6	F7 F3	: 08	1C18	BF C7 6A 99	AC 5A DC A2	: 0D
1660 C 16 D 16 E 16 D 3 D D 14 D 24 E 8 F 7 2 7 4 3 1 10 10 10 10 10 13 D 13 13 16 16 16 16 16 16	1650	FØ BC 9E 9E 4D	03 1B 04	: 57	1940	CB 68 8	4 20 9C E8	72 1C	: E9	1C28 1C30	43 F3 AE D5 BB AE D0 C6	42 50 C9 C5 95 9D 08 89	: D9 : C2
1676 61 75 62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 65	1660	DC 8C D6 EE 18	61 34 B3	: 8C	1950	DØ 14 E	4 4E 84 7F	13 17	: 43	1C40	1C 74 3B 8A	B9 4A 43 AB	: 46
SMM: DA SU 03 50 16 36 44 FC 0314 1970 CZ 28 50 75 50 9A DO 4C : EC	1670	A1 E6 DE 25 DE	75 D0 CC	: 79	1960	DØ CD 3 2E 8D 8	9 42 38 AC D C9 22 2E	33 A2 06 C6	: D1	1C50	54 F6 F1 2C	D0 5E F1 38	: BE
1680 67 80 DE 71 78 DS 4F CA EB SUM: 96 23 6A 79 89 31 DS 50 324 D 1.078 20	SUM:	DA 98 03 5B 16	94 44 FC	6314		C2 2B 5 CD 5A F	C 97 56 9A 7 06 4B 27	D0 4C	: EC	1068	B0 42 BD B2	EB 31 9A 63	: 40 : 7A
1860 72 00 41 33 41 F6 07 CE		6F BC DE 71 7F 33 81 6A EF 0D	D9 4F CA 10 CF 62		SUM:	96 23 6	A F3 8F 31	D5 5B	324D				
1868 82 75 87 89 80 81 93 A9 677 CB 1984 30 A 30 CO AD OC SC CL 395 1CB 30 O 1 B A 51 DE C 2 48 DE 20 C 165 165 DE	1698	72 0D 41 33 41 D0 1E 9D F1 77	F8 C7 CE 2F 85 E3	: C1 : 8A	1988	1E 30 A	7 45 4C 34	BA 68	: DC	SUM:	FC 5F 73 E1	70 D4 98 8D	8A1A
1688 80 C 2 PS 85 92 22 E 0 30 F4 1948 88 4 9 74 3A E 94 D3 E 0 75 1098 62 17 18 0 2 56 72 D E 18 0 2 D E 18 0 D E 18 0 2 D E 18	16A8	E2 76 9F BØ 81	93 A9 67	: CB	1998	93 DA 9	9 CO AD 0C	5C C4	: 9F	1088	3D 01 B4 54	DE C2 48 DE	: 0C
1608 B2 DA AD FE 33 62 51 F7 B4 1988 88 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B9 ED 162 E1 1 1 1 1 1 1 1 1	16B8	BC C2 F5 83 92	2E 01 3D	: F4	19A8	ØE 49 7 3A 69 0	4 3A 1E 94 9 30 FD DC	D3 EB 5C 62	: 75	1098	ØE 31 7B D8	26 56 2B DE	: 17
1688 66 68 5A 68 EP 64 38 FT : \$1	16D0	B2 DA 4D FE 33 E7 2F 54 72 55	62 51 F7 B7 33 3D	: B4 : 58	1900	CB BB 0	B AB CF AC	FC 53	: 06	1CA8 1CB0	B8 B1 13 89 AF 63 38 DF	EC CA 4B 07 7F A9 AE D0	: 0D : CF
1670 5D ZF 19 92 CLD 8E 88 FA : 9E 1986 6T LB 194 AD 28 CLD 8E 73 CLD 97 TA 1 AF 10 8 FF F9 08 : DE 1987 6T LB 94 AD 28 CLD 95 AD 15 AD	16E0	66 6B 5A 64 EF	B4 38 F7	: 61	19D0	18 1C 0	E 31 54 20	93 D2	: 58	1000	A7 7A 9F 9C	FF 7F EC 17	: DD
SUN: 30 49 FC 4F 08 2F 4F 05 396B 18F8 1D 99 47 7A 86 34 52 2C 4F 71 5 2F 10 5 396B 18F8 1D 99 47 7A 86 80 07 : EF 10 ES 3D EB 85 2A EA 43 0A 7: 5C 1700 7F 50 A7 2E 1D D7 69 DF : E9 SUN: 82 20 40 A1 CE DB 71 2B DE3B 1CFF 31 7S 5A 65 E4 A4 A4 84 33 : 21 1718 3F 70 73 F4 FF 56 2F 7A 5A 8F 1710 4D 2E F2 33 F1 E7 BC 2F : 63 1A00 0A B 28 2B 52 1C 47 37 A6 . EA 1718 3F 70 73 F4 FF 56 E8 EE 1C : 44 1A10 17 3F 4F F5 65 E8 EE 1C : 44 1A10 17 3F 4F F5 65 E8 EE 1C : 44 1A10 17 3F 4F F5 65 E8 EE 1C : 44 1A10 17 3F 4F F5 65 E8 EE 1C : 44 1A10 17 3F 4F F5 65 E8 EE 1C : 44 1A10 18 BC D2 DC 2C 65 38 63 CF : 59 1A00 1A BE EE B0 83 CF ED 22 3D EB ED 17 10 10 1A	16F0	5D 2F 19 9C 1D	8E B8 FA	: 9E	19E0	2A 52 D	9 63 E6 5A	D3 69	: 34	1CD0	07 74 1A F1	08 4F F9 08	: DE
1700 7F 59 AT 2E 1D DT 69 DF E9 SON! S2 DT 30 AT 1 CE 30 AT 1 C										1CE0	11 4C 00 4F	F6 D3 F3 09	: 71
1710 4D 2E F2 33 F1 F7 BC 2F					SUM:	82 20 4	0 A1 CE DE	71 28	DE3B				
1728 CD 14 A 8 D 22 S A 6 F F D : 90 1A18 BC D 2 D C 20 65 38 63 CF : 59 1738 68 45 F E 44 BC 56 C7 3D : 05 1738 68 45 F E 44 BC 56 C7 3D : 05 1738 68 45 F E 44 BC 56 C7 3D : 05 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1748 BD 5E 87 67 D6 A0 3D EB : 97 1A10 1F E 48 BC 9C 02 22 : 72 1A10 1F E 48 BC 9	1710	4D 2E F2 33 F1	E7 BC 2F	: 63	1A08	45 B2 E	0 CC 40 67	34 B1	: 2F	SUM:	DA BE EE BO	83 C8 ED 92	30EB
1738 68 45 FE 44 BC 56 67 3D : 05	1728	CD 14 A4 B7 2E	3A EF FD	: 90	1A18	BC D2 D	C 20 65 38	63 CF	: 59	1008	DA B5 CF D8	B4 39 C2 20	: 05
1748 BD 5E 87 57 DE A0 3D EB : 97 1A38 F9 24 Al 79 17 35 5C A6 : 85 1750 D3 AC CP 47 B3 82 DC CP : AA 1A40 78 E5 D9 E7 F1 E7 17 8A : 96 1758 O2 D5 E1 A7 41 17 8F 0F : 55 1A48 68 95 EB 4A DD 83 D1 4E : B4 1750 D3 AC CP 47 A7 AF D8 A2 DC CP : AA 1A40 68 E5 D9 E7 F1 E7 F1 78 A : 96 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 B3 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 B3 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1760 C7 81 DE 83 A7 F6 B0 B8 : AB 1A50 B3 A4 A1 8C 1F 92 7E FD : 08 1770 C8 BC CAB 96 A1 3F 8E 36 : F9 1A68 B5 C7 8A 98 F7 B0 A3 7C 2D : CB 1048 30 8B FC C3 91 FC EN 74 8D A1 5C OE : F9 1778 CA AD 5A 1B 25 08 A2 E9 : A4 1A68 B5 C7 EA 99 F4 A1 85 3C : 55 1D58 A1 1A ED F5 1F 61 BC 85 : 5E 1A78 B5 BF F4 B6 7B 16 5C 2 : 8A SUM: 7A BE 96 4D 55 C2 44 AB 1149 1A78 3C 6B 0A 5E B6 3C A7 F2 II D100 67 F5 F9 19 A0 76 75 F8 3D : 34 1780 B9 5E FF 4E B7 81 65 C2 : 8A SUM: 7A BE 96 4D 55 C2 44 AB 1149 1A78 3C 6B 0A 5E B6 3C A7 F2 II D100 6A F5 91 9A 07 67 5F B8 3D : 34 1780 B9 5E FF 4E B7 81 65 C2 : 8A SUM: 7A BE 96 AD 5 C2 44 AB 1149 1A78 3C 6B 0A 5E B6 S0 A7 F2 II D100 6A F5 91 9A 07 67 5F B8 3D : 34 1780 B9 5E FF 4E B7 81 65 C2 : 8A SUM: 1780 B9 5E CF 4E B7 15 BE F6 B9 A2 F8 B1	1738	68 45 FE 44 BC	56 C7 3D	: 05	1A28	9C AA 7	8 61 D1 7F	24 3D	: D0	1D18	73 96 Ø8 4F	30 5E E4 4A	: 1C
1768 02 5 El A7 41 17 BF 0F : 55	1748	BD 5E 87 57 D6	A0 3D EB	: 97	1A40	78 E5 D	9 E7 F1 E7	17 8A	: 96	1D28	29 C5 4F 4B	78 92 63 B9	: AE
1770 28 EC AB 98 A1 38 8E 36 F9	1760	C7 81 DE B3 7A	F0 B0 B8	: AB	1A50	0B A4 A	1 8C 1F 92	7E FD	: 08	1D38	54 96 2E 45 0D F9 80 8B	13 FA 86 27 FC CC D7 95	: 17 : 45
SUM: 7A BE 96 4D 55 C2 44 AB 1149	1770	28 EC AB 96 A1	3F 8E 36	: F9	1A60	A5 B6 6	3 6E 37 ED	63 16	: C9	1D50	7D 6F FD 48	BD A1 5C 0E	: F9
1780 78 95 BE F4 EB 78 16 52 : 8A SUM: 0C 08 5D 28 A0 9C 9E A3 A275 1D70 6A FB 3B C4 A1 C0 09 49 : 17 1788 17 52 7A CA 88 F6 3C 25 : BC 1790 3E 12 B3 8C 16 2E CE 5D : F6 1A80 09 49 A4 34 6F B8 D2 88 : AB 1798 E9 E7 B4 EB B4 F1 D7 39 : 24 1A88 43 8E E8 16 87 BC B9 D7 : A2 17A8 08 B5 73 E5 2F 7D B5 BF 66 : 0B 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1780 A5 D8 BF 84 E9 D2 F0 42 B7 14 1780 BB F3 8E 52 F7 D8 BE F6 : 0B 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1780 BB F3 8E 52 F7 D8 BE F6 : 0B 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1780 BB F3 8E 52 F7 D8 BE F6 : 0B 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1780 BB F3 8E 52 F7 D8 BE F6 : 0B 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1780 BB 73 8E 52 F7 D8 BE F6 : 0B 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 12 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 01 E7 8 B8 58 E4 E9 D2 F0 42 B7 : F4 1A98 D7 01 E7 8 B7 10 0 : 9B 1A98 D7 21 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 01 E7 8 B7 10 0 : 9B 1A98 D7 21 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 21 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 21 CC 88 46 B8 43 50 : D1 1A98 D7 01 E7 8 B8 62 CR 10 BR 63 D2 BR : AB SUM: 6C 08 5D 28 A4 SB E8 D2 BR : AB SUM: 6C 08 5D 28 A4 SB E8 D2 BR : AB SUM: 6C 08 5D 28 A4 SB E8 D2 BR : AB SUM: 6C 08 BR 68 C2 CR 5D E8 D8 D8 CR 1A80 B9 E7 62 CC 8C 66 ER A : 85 1A80 B9 E7 62 CC 8C 66 ER A : 85 1A80 BP C7 E2 CA 80 A8 BF 83 CC 2C 5D E8 CR 1A98 D7 D1 E7 8 B 50 C2 EA BR 63 B1 E8 C2 E1 E0 E1										1D60	FF 59 19 A0	76 75 FB 3D	; 34
1790 3E 12 B3 8C 16 26 CE 5D : F6					SUM:	0C 08 5	D 28 AØ 90	9E A3	A275	1D70	6A FB 3B C4	A1 CO 09 49	: 17
17A0 BB F3 8E 52 F7 D5 BE F6 : 0B	1790	3E 12 B3 8C 16	26 CE 5D	: F6	1A88	43 8E E	8 16 87 BC	B9 D7	: A2		B4 05 1F 92	44 74 A9 BD	F5AA
17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 36 AD F7 81 00 : 9B 17B8 EB 72 E3 50 AD E3 AD	17A8	B8 F3 8E 52 F7 08 D5 DA 11 BB	D5 BE F6 D2 1A 7D	: 0B : EC	1A98	D7 12 C	C 88 46 BE	43 50	: D1				
17C8 C3 DA 0D 98 88 36 24 9A : BE	17B8	EB 72 E3 36 AD	F7 81 00	: 9B	1AA8	2A 39 7	9 CØ 59 BC	7D 4C	: 7A	1D98	13 E0 F8 29	E1 89 7F E9	: E6
1710 C2 CA E0 4 B C0 30 A7 1B : 89 1710 D9 16 E5 95 17 79 D5 5C : 2A 1710 E7 17 17 18 C2 CA E0 4 B C0 30 A7 1B : 89 1710 D9 16 E5 95 17 79 D5 5C : 2A 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 6C C9 17 E8 2ABC 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 6C C9 17 EB 2ABC 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 6C C9 17 EB 2ABC 1710 E8 50 6C 83 7C 19 B0 6C 85 86 E8 10 E8 C9 7C 10 E8 1	1708	C3 DA ØD 98 88	36 24 9A	: BE	1AC0	B8 22 3 19 AC E	1 5A 8B 6C 2 C9 75 F9	09 BE 7F 7F	: 23 : DC	1DA8	36 3F 8C 2B	4A 31 4D 45	: 39
17F0 E8 50 6C 83 7C 19 B0 66 : D2	17E0	D9 16 E5 95 17	79 D5 5C	: 2A	1AD0	51 FB 5	8 30 2B 65	96 60	: 5A	1DB8	E1 EC DD 95	9D DD E9 9D	: 3F
SUN: F2 88 49 96 E6 CF 17 EB 2A0C 1AF8 9A 0F AC 03 D3 93 97 5D : B2 1DB3 55 9A 4F 83 5D 5F BB B0 : F5 1DB3 55 9A 4F 83 5D 5F BB BD : F5 1DB3 5D 9A 4F 83 5D 5F BB BD : F5 1DF0 6C DB C9 6F 10 F1 1DF0 6C DB C9 6F BP 87 5F BP BB BP 5F 56 8F 8B BP 5F 8B BP 5F 56 BP 8B BF 5F 56 BP 5F BP BP 5F BP BP 5F 8B BF FF 70 TO	17F0	E8 50 6C 83 7C	19 B0 66	: D2	1AE0	50 94 7	6 6E 1E D1	FE OF	: C4	1DD0	BE 64 C1 AF	2C 6E 48 EC	: 60
1800 A4 65 CD 37 F3 2C 86 86 : 38 SUM: 7C 30 18 B5 BC 97 D3 C1 65C8 1DF0 6C DB C9 66 B7 DE 30 26 : 61 1DF0 6C DB C9 66 B7 DE 30 26 : 61 1DF0 6C DB C9 66 B7 DE 30 26 : 61 1DF0 6C DB C9 66 B7 DE 30 26 : 61 1DF0 6C DB C9 66 B7 DE 30 26 : 61 1DF0 3C 43 49 F6 8E F4 93 B6 : 7F 1B10 6E A3 CD 63 6B E1 DB EC : 54 1B00 BA E4 BB FA 75 DA E1 32 : B5 1B1B 3C B1 0F AF 78 C7 90 4F : C9 1B00 B5 71 97 B6 9E A7 5E 0D : 43 SUM: E7 9B C8 53 05 2C 1E 4F 5425 1B20 CA 4A CB 17 FC 2B A3 4B : 0B 1B10 B0 61 31 C1 5A D3 66 BD : 13 1B32 B1 0D 19 14 41 2F ED C0 : 08 1B18 6E 82 58 9C 03 2B 81 96 : 29 1E00 13 BA 3D C4 9F 9E 0C 97 : AE 1B30 08 89 BF 63 3B 50 6C DD : 87 1B20 09 17 45 FC 67 A0 DC 42 : 86 1E08 FC AC 60 BE 49 61 7C 67 : 43 1B38 A5 94 9A 81 14 4E 08 2C : EA 1B28 45 5C BD EB 03 33 3F 0C : CA 1E10 74 A6 BE 0B 31 A4 7F 4A : 81 1B40 D7 01 E1 F4 0B C4 BB CF : 06 1B30 8B 92 DE 25 D3 2D DB D6 : D1 1E18 09 9F 34 16 4A 18 E7 41 : 7C 1B38 AF C2 DD 13 3D A5 0F BF DA 18 BA 05 FF DA 1										1DE0	97 C1 FC BF	BA 1B 91 77	: F0
1810 6E A3 CD 63 6B E1 DB EC : 54 1B00 BA E4 BB FA 75 DA E1 32 : 85 1820 CA 4A CB 17 FC 2B A3 4B : 6B 1B10 B0 61 31 C1 5A D3 56 8D : 13 1828 B1 0D 19 14 41 2F ED C0 : 98 1B10 B6 82 83 9C 03 2B 81 96 : 29 1E00 13 BA 3D C4 9F 9E 0C 97 : AE 1830 08 89 BF 63 3B 50 6C DD : 87 1B20 09 17 45 FC 67 A0 DC 42 : 86 1E08 7E CA E0 8E 49 61 7C 67 : 43 1838 A5 94 9A 81 14 4E 08 2C : EA 1B20 45 5C BD EB 03 33 3F 0C : CA 1E10 74 A6 BE 0B 31 A4 7F 4A : 81 1840 D7 01 E1 F4 0B C4 BB CF : 06 1B30 8B 92 DE 25 D3 2D DB D6 : D1 1E18 09 9F 34 16 4A 18 E7 41 : 7C						7C 30 1	8 B5 BC 97	D3 C1	65C8	1DF0	6C DB C9 66	B7 DE 30 26	: 61
1820 CA 4A CB 17 FC 2B A3 4B : 0B	1810 1818	6E A3 CD 63 6B 3C B1 0F AF 78	E1 DB EC C7 90 4F	: 54 : C9	1808	D5 71 9	7 B6 9E A7	5E 0D	: 43	SUM:	E7 9B C8 53	05 2C 1E 4F	5425
1838	1828	CA 4A CB 17 FC B1 0D 19 14 41	2B A3 4B 2F ED C0	: 0B : 08	1B18	6E 82 5	8 9C 03 2E	81 96	: 29				: 43
1848 C2 DD 15 3D 46 60 ED DE . D2 1838 FC 46 C1 19 DD 34 3A 60 : C7 1E20 10 E4 13 10 19 C6 11 2E : 5D	1838	A5 94 9A 81 14	4E 08 2C	: EA	1B28 1B30	45 5C B 8B 92 D	D EB 03 33 E 25 D3 2D	3F 0C DB D6	: CA : D1	1E18	74 A6 BE 0B 09 9F 34 16	31 A4 7F 4A 4A 18 E7 41	: 81 : 7C
					1B38	FC 46 C	1 19 DD 34	3A 60	: C7				

1E30 E4 93 6C 7A AE 32 9B F3 : CB	2120 7C 4B 0C 17 AA AD F3 ED ; 21	2410 D1 C5 6D 95 EE 89 75 EA : 6E
1E38 E1 E9 52 88 1A 11 19 75 : 5D	2128 83 95 E0 33 19 85 9C 3C : A1	2418 E8 85 2E D5 B0 14 CF 2A : 2D
1E40 5D BF A4 05 63 CB 0C 8E : 8D	2130 BD 36 34 0D F8 2F 2E C5 : 4E 2138 3F EA 06 0F 52 6B 40 19 : 54	2420 EC 13 8F 08 BC 42 70 7D : 81 2428 B0 84 9E 16 76 7C 53 CE : FB
1E48 88 2E B8 B1 05 6F AE 8C : CD 1E50 1A 8A 43 5F A9 19 F4 E0 : DC	2140 FA 8B 38 1E 39 47 97 62 : 54	2430 16 38 51 95 24 2D EF C4 : 38
1E58 45 53 75 B0 DF 13 54 7A : 7D	2148 9C 64 89 51 A5 67 1C 8F : 91	2438 2B 1D D2 94 84 FA 0E 7D : B7
1E60 AE 21 EC 61 29 63 33 D4 : AF	2150 1C 6D 5C A7 97 6C 5E 9A : 87 2158 CF 80 34 3B CB C4 E2 06 : 35	2440 23 C3 A5 32 AE 10 11 52 : DE 2448 C5 DE F4 5D F9 10 4B C7 : 0F
1E68 09 73 B5 AD 09 ED 2A D3 : D1 1E70 94 19 3F 71 1D 72 F7 4A : 2D	2160 9A C2 67 5A F5 8B 12 65 : 14	2450 7E A5 98 A7 C9 CE ED CF : B5
1E78 1C D0 28 67 A6 20 82 03 : C6	2168 A8 D1 FD 10 E8 68 DD E2 : 95	2458 EB BB 10 AB 70 4A C7 21 : 03
	2170 C8 C8 95 65 25 E5 D8 43 : AF 2178 FF 3A CB B5 2C 0D 5C A2 : F0	2460 3A D5 A9 75 62 C7 72 A5 : 6D 2468 58 A6 E5 4E 15 96 93 3B : AA
SUM: A3 86 F8 5F B5 CD 12 11 9248		2470 AF 3E 0F ED A9 8E B2 D1 : A3
1E80 A9 0C BA B8 2B 37 E8 2C : 9D	SUM: 14 E1 B0 DB 64 57 43 B5 139C	2478 67 74 A7 F3 D8 9F 1E FC : 06
1E88 E0 AD FE E8 89 E2 23 2C : 2D 1E90 B9 3C 01 DE 36 53 92 21 : 10	2180 E0 B1 7F 08 FB AD C0 7C : FC	SUM: B9 1F A9 00 22 10 C6 41 7DD8
1E98 OB BA 69 90 78 2D 9A 7A : 77	2188 75 F8 F5 A7 15 D0 48 89 : BF 2190 9D 76 57 32 21 AD 3C 32 : D8	2400 F0 70 F7 CF 07 DE 00 FE . C1
1EA0 87 3F D7 C6 F2 82 BC 68 : FB 1EA8 BD 86 95 CB F8 19 E6 62 : FC	2190 9D 76 57 32 21 AD 3C 32 : D8 2198 3C D7 E6 B2 C7 BC BB 91 : 7A	2480 F0 78 E7 CF 07 D5 02 65 : 61 2488 8F 58 C0 8F 13 D5 9D 2D : E8
1EBO 8B C5 F1 30 EE 5D 67 E1 : 04	21A0 10 31 7A 33 25 97 9B 93 : D8	2490 6E 4F 5F 88 7C 0C C8 42 : 36
1EB8 78 C2 3E 8B 89 3D 7E BE : 05	21A8 B6 A0 2C 9C 88 79 D7 84 : 7A 21B0 A0 51 87 76 D0 8D A4 65 : 54	2498 F3 30 2E 50 DD 99 D0 59 : 40 24A0 2E EC D8 43 E0 FC C4 B1 : 86
1EC0 23 5C 4F DD 6B 99 AD 8B : E7 1EC8 C7 9C 6E 9E 9F EC F5 F4 : E3	21B8 A2 F9 52 D6 B0 89 45 EF : 30	24A8 28 DD A3 79 09 80 C3 AF : 1C
1ED0 C7 00 CC 59 9B A6 96 67 : 2A	21C0 E2 C6 EB 15 BD A5 C1 F8 : C3 21C8 B7 32 34 C2 40 DF 03 FA : FB	24B0 25 46 F2 7E 36 A0 05 B5 : 6B 24B8 09 9D 47 32 5B 0B 36 F9 : B4
1ED8 57 EE C7 D3 DF AC C7 90 : C1 1EE0 93 93 AC BC 42 A9 67 0A : EA	21DØ FB 44 79 C4 FE 73 4E 46 : 81	24C0 33 41 74 CF D5 EE 83 64 ; 61
1EE8 33 ED 8E CA 88 5D BC 30 : 49	21D8 FF 4E 90 47 FB 6D E6 25 : 97 21E0 D6 E7 5D 2B 3C 4A C3 ED : 7B	24C8 75 DA 1C 9B 61 E7 53 33 : D4 24D0 CC CC F6 B9 7D 71 56 9A : 25
1EF0 D3 4C 02 CA D7 06 5B DC : FF 1EF8 AB 14 52 F1 67 09 F9 86 : F1	21E8 79 CA 1D 59 79 31 C7 3D : 67	24D8 C5 20 35 F8 62 CD 3F B8 : 38
	21F0 10 49 F3 2D D3 AA 98 03 : 91 21F8 6F 90 9D F4 EA AD 1B D4 : 16	24E0 5C CF 0E 48 BB 87 5E 77 : 98
SUM: E0 C1 9B 42 4F BA 34 6E 6746	21F6 OF 50 3D F4 EA AD 18 D4 . 10	24E8 E6 F2 62 40 AA 7F 70 7B : 8E 24F0 A6 5C E2 9A C9 57 A6 B1 : F5
1F00 70 21 83 B8 CE D1 88 4F : 42	SUM: 97 25 62 35 8D 42 8F 91 F599	24F8 59 C1 A9 26 75 4A DE 4B : D1
1F08 E6 46 EC 42 7F 29 E6 AE : 96 1F10 95 7E 2F C2 11 C3 0D F3 : D8	2200 02 17 19 FB 58 38 40 E9 : E6	SUM: DE E0 9E 05 A5 30 B6 12 B0F1
1F18 CD 08 EC 75 C9 62 54 77 : 2C	2208 3F 09 2A F7 FD 68 D5 F8 : 9B 2210 85 88 D7 F4 2A A1 BB 3B : 99	
1F20 06 79 A6 59 72 98 E2 5A : C4	2210 85 88 D7 F4 2A A1 BB 3B : 99 2218 0F 6A 37 8B 78 9E 98 E6 : CF	2500 61 05 2D CC 18 A6 6E CE : 59 2508 4C 2B AE 81 54 72 77 01 : E4
1F28 CC 32 42 4B 2D 56 24 A0 : D2 1F30 86 C6 79 FB 3A 6B 66 FB : C6	2220 2B 00 71 0B E3 96 0B B3 : DE	2510 FE 57 30 6E 0B 02 2D 53 : 80
1F38 3A 68 2D F6 94 96 CD FC : B8	2228 96 0B D9 FB D0 57 EE C5 : 4F 2230 38 C5 1C 8A 47 3A C7 D3 : BE	2518 6A 10 6B 51 3A 75 6D FD : 4F 2520 8B B4 91 69 AE B5 A9 60 : A5
1F40 6A 5B 66 FE 3A 7E 12 7A : 6D 1F48 54 F4 DD B0 61 A6 C9 E2 : 87	2238 46 94 B5 39 41 05 ED 7D : 78	2520 8B B4 91 69 AE B5 A9 60 : A5 2528 43 CA 72 59 F8 FC FF 94 : 5F
1F50 OE OD D6 2D CB AF F8 9B : 2B	2240 54 BA CD B2 F6 9C ED 04 : 10 2248 18 ED F6 2B D9 F3 B8 0B : B5	2530 A4 94 DA 51 1E BE 25 9C : 00
1F58 E7 92 C1 08 32 62 4C 7A : 9C 1F60 34 2A B9 43 78 6E B0 20 : 10	2250 A3 BB 4B AC 0A 75 45 2A ; 43	2538 FE 22 E0 9A AB 22 D1 D5 : 0D 2540 71 BC FF 62 CD BB FD 4C : 5F
1F68 46 B4 30 7F 8B 55 C5 90 : DE	2258 FC FB 31 E2 13 D3 69 09 : 62 2260 1F A6 DB A2 39 05 4E 43 : 11	2548 D8 3A 65 95 C9 9B 26 6B : 01
1F70 73 36 C8 CE 6E 30 2E EB : F6 1F78 B4 22 E7 1A 7F 3C 4A 9C : 78	2268 F2 89 02 D9 44 85 73 86 ; 18	2550 F8 95 B4 A9 EB D9 ED 61 : FC 2558 75 77 42 43 8D 9B EC 71 : F6
	2270 C1 28 F8 4B EB 40 CE B7 : DC 2278 DB 91 00 4C D7 3B 9D B8 : 1F	2560 B7 F0 CB 2B 13 33 8F EC : 5E
SUM: 9E EA 8A 53 1C 72 14 00 B522		2568 44 13 9F F4 33 56 79 22 : 0E 2570 AC 58 9E 1E BD 8E BA 4F : 14
1F80 91 E7 8C 3F 9D 12 9C 21 : AF	SUM: CC BB 80 B7 5D E7 94 44 5D86	2578 3B 03 87 F0 23 4E 9E 0E : D2
1F88 E6 91 FC E7 D4 E0 0F 3C : 59 1F90 51 FC FA B5 37 BA 26 47 : 5A	2280 53 28 B9 70 6E A8 26 DD : BD	SUM: 1D 2B 1C C9 54 4F 79 78 8423
1F98 AC 23 FA DO 29 40 3C E9 : 27	2288 14 F4 C8 69 41 29 D2 81 : F6 2290 9C 28 F9 47 71 04 89 D2 : D4	
1FA0 55 7A FF AD CE 39 AB 94 : C1 1FA8 40 3C 83 64 68 56 33 97 : EB	2298 1F E6 94 74 3C FA A5 5E : 46	2580 08 24 58 BC 75 3A 21 93 : A3 2588 1B 88 22 E1 AE 11 06 DD : 48
1FB0 AA 3E 1B A4 16 B9 49 23 : E2	22A0 0F 3D 1C 7C A1 C8 75 CB : 8D 22A8 8C 61 92 65 94 AB CF B8 : AA	2590 6A 11 4B A5 9D A6 BA 27 : 8F
1FB8 CD 3B 03 37 F9 D3 4E DF : 3B 1FC0 64 03 73 A3 23 4E AD 58 : F3	22B0 5A DB EE 5A 65 55 34 83 : EE	2598 84 9B 0D 85 1D 5F F9 88 : AE 25A0 BC 6D 9B 15 F8 24 35 E6 : 10.
1FC8 C5 F5 A5 89 9D E4 9C 02 : 07	22B8 80 FC 77 06 4F 4D 1F 4D : 01 22C0 BC 6C 0F 37 07 6A E4 A1 : 64	25A8 44 C7 72 29 9D 56 4C 66 : 4B
1FD0 FB 00 03 16 AB 20 DA 2D : E6 1FD8 51 EE FF 0A 94 27 02 CF : D4	22C8 63 A9 3C 29 ED 0B 3A AB : 4E	25B0 2D B3 CF E3 0A 74 61 EB : 5C 25B8 9A 09 0C 13 48 EB 3F 8F : C3
1FE0 9C 0A 8D 91 A7 7F 18 02 : 04	22D0 81 E2 96 19 BC 58 9C 4F : 11 22D8 2A 2C 48 06 57 82 FE 74 : EF	25C0 28 56 23 B4 C6 62 D7 93 : E7
1FE8 FA 23 02 68 B5 47 04 E7 : 6E 1FF0 96 7C 29 AD 59 E0 A7 36 : FE	22E0 75 8A 5F 4F 49 C2 1C 9B : 6F	25C8 A0 65 47 9A 06 61 22 D4 : 43
1FF8 1E F1 06 3C AA 20 0B 88 : AE	22E8 AF 89 6C EE 44 33 E9 7D : 6F 22F0 30 8A E3 F2 47 D3 4F FB : F3	25D0 98 91 4B 65 9B 92 B2 56 : 0E 25D8 7B 06 20 E4 1C B0 E3 D8 : 0C
SUM: 3F 46 F4 C5 74 46 75 B7 B7E1	22F8 6A F3 A4 69 81 6C BF AD : C3	25E0 62 06 1D 5F E2 BB BA 95 : D0
	CIN. 17 50 0g 7g 41 0g 00 pg opg	25E8 69 95 8C C6 76 9F 3E DC : 7F 25F0 F7 21 AF 54 ED 66 5E D1 : 9D
2000 51 C0 A6 84 E0 5B 91 6B : 72 2008 12 D0 D3 AB 8A F3 39 A7 : BD	SUM: 1F 52 9C EC A1 67 88 B0 2D5A	25F8 8B BA 58 FA 85 36 64 2B : E1
2010 42 DF EA 1E 70 8A 23 DE : 24 2018 C8 5B E6 C5 7A 4C D1 A7 : 0C	2300 F7 90 32 55 85 CE F9 09 : 63 2308 D0 1D C4 AB 66 29 A0 5A : E5	SUM: 00 10 3F 05 11 24 43 E7 2831
2020 54 15 E6 87 BD 88 AF EC : B6	2310 31 F8 B7 FD E7 9E 2F 09 : 9A	2600 CE A4 7B 37 83 22 C5 A3 : 31
2028 5A 1A 73 70 2B B3 B4 33 : 1C 2030 7D E8 AE D0 7B BF 21 1D : 5B	2318 62 9D 36 92 CE C9 39 E7 : 7E 2320 48 AE 35 58 56 5D D4 67 : 71	2608 D2 EC 31 01 9F CD 06 6B : CD
2038 A1 0D 7B D1 1E DD E8 AE : 8B	2328 D2 32 8A 52 14 EB FB F8 : D2	2610 A1 BA DC 8E 8E F8 03 80 : CE 2618 28 82 D1 EA 92 94 A7 12 : 44
2040 D4 48 E3 31 AD 87 AE C4 : D6 2048 57 26 65 76 E2 6B B9 66 : C4	2330 06 2E 45 3A 35 5E D9 43 : 62 2338 2B BB 2A 83 E0 5C 9C 13 : 7E	2620 4F 38 FD C7 7F C2 78 57 : 5B
2050 F4 22 BE 50 AF 46 2D F5 : 3B	2340 CD F4 EA AC DD 7D F8 B6 : 5F	2628 44 FB 7B 50 F4 E6 C2 E3 : 89 2630 80 2C 60 52 82 DB CE 02 : 8B
2058 6A 1A 74 C9 7D 74 BC 22 : 90 2060 40 9B D3 25 D6 BF EB 5D : B0	2348 54 60 53 CE FB F1 63 65 : 89 2350 16 77 65 41 19 F4 6A AB : 55	2638 8F C3 88 A6 6D 63 FD D8 : 25
2068 B7 32 C4 E6 18 AD 55 AB : 58	2358 67 92 32 8A F2 C5 6E A2 : 7C	2640 1D E1 5A 8B 37 AA D2 9D : 33 2648 B3 F8 D2 09 C2 39 E4 B3 : 18
2070 77 02 49 8A AE 32 02 09 : 37	2360 1F 0F 64 E0 A1 01 C5 E3 : BC 2368 FE E5 F2 28 87 C5 C7 09 : 19	2650 83 4C AE 8B E0 E0 09 94 : 65
2078 FC 5A AB FF 37 38 F9 C8 : 30	2370 45 E3 B0 6A EF 10 6E 10 : BF	2658 A2 6B 1B 96 F2 A0 77 83 : 4A
SUM: 2C C1 D0 FE 63 7D B5 9B A89A	2378 B6 3F 07 75 25 B7 09 7F : D5	2660 49 D2 08 60 2B A2 22 C1 : 33 2668 A0 C1 9E E2 D3 33 B9 80 : 20
2080 B5 44 EA B8 FB 63 13 F9 : 05	SUM: 5B 7E F2 22 3E 14 7B EB F740	2670 1C 22 C4 8F FA 05 5D 02 : EF
2088 8C D8 A6 9B 80 AC 01 DD : AF 2090 74 43 73 B8 0E 3C 99 BC : 81	2380 10 3A 02 9E 96 92 32 34 : 78	2678 D7 9D 2B 72 D1 64 37 48 : C5
2098 FE 18 B6 69 9B CF 0A F1 : 9A	2388 31 3E 11 09 0E 84 FA 4F : 64	SUM: DC D0 43 B7 38 02 1F A6 0F40
20A0 82 B7 3F A8 17 DB EB 92 : 8F 20A8 AF 0E FA B8 83 83 0D BA : 3C	2390 16 AF 36 34 0A 57 7E 2D : 3B 2398 CE 42 74 20 0E 12 72 89 : BF	2680 86 E6 6C 80 E8 74 87 0D : 48
20B0 B7 9A EA EF 6C F8 32 FE : BE	23A0 4A F6 84 A5 1C 96 69 EB : 6F	2688 CE 2A 94 D1 E8 6F 47 DA : D5 2690 70 5C EA 1C D1 83 4A D2 : 42
20B8 F4 16 7B 94 A1 81 4E 3D : C6 20C0 4D 9F F5 80 67 88 03 17 : 6A	23A8 78 66 EA B8 11 37 F1 38 : F1 23B0 B9 6E 04 30 AA BF 7F 3E : 81	2698 04 E1 CC B5 38 8D EB 4D : 63
20C8 8F C3 37 F8 01 64 4A DB : 0B	23B8 C9 36 6F 09 B2 61 BA 3F : 83 23C0 D8 F1 7D 53 4E FF 4F E5 : 1A	26A0 CA C4 46 FF 12 15 B7 D1 : 82 26A8 8B EA 26 74 1E E4 F6 73 : 7A
20D0 5C 33 7B DF 20 94 E4 58 : D9 20D8 7B 68 76 C2 0E E9 B0 56 : 18	23C8 31 B6 9E 22 E6 EA 93 12 ; 1C	26B0 C1 D0 F9 FC 08 C1 A5 19 : 0D
20E0 51 AC 9F 07 7D 75 EA 19 : 98	23DØ D9 74 FE 39 8D D7 A2 22 : AC 23D8 E1 F2 09 B0 E1 F5 D3 51 : 86	26B8 1C 58 87 29 F5 FB 92 71 : 17 26C0 75 7B D3 50 12 8D CC C9 : 47
20E8 9C 84 79 44 DE A8 F5 DF : 37 20F0 59 38 1E F4 63 64 F5 6A : C9	23E0 03 42 B0 A1 61 4D 49 5D : EA	26C8 D0 27 3B 67 24 89 96 AD : 89
20F8 D2 27 86 2D C6 8B E5 A8 : 8A	23E8 DC 56 D6 F6 06 A4 CA 47 : B9 23F0 8F 5F 1F B0 0A 22 3C 3C : 61	26D0 17 E6 FC CB FE 2B B4 A3 : 44 26D8 7E 99 69 B5 7F AA 5A 68 : 20
SUM: 5A 78 30 DC E5 66 C9 B4 BD9E	23F8 72 87 A2 D3 D9 F6 1A E3 : 3A	26E0 94 A2 BA D4 05 2D 2E 64 : 88 26E8 B3 9E 94 B4 F5 1D 1E 5A : 23
2100 87 77 D3 AB CD 47 AE 2E : 6C	SUM: 0C F4 07 09 31 2A 6F 06 8946	26F0 A9 09 D0 5F B7 9B 2D 5E : BE
2108 FD 5B E4 3F AB 92 C1 86 : FF		26F8 69 7F E0 15 AC 65 F3 D5 : B6
2110 FC 75 04 95 78 E9 FD 3A : A2 2118 0F 29 BA 21 F9 06 C4 03 : D9	2400 BC 9A E4 CE 20 44 0B 99 : 10 2408 6E 21 55 FD B2 88 D2 52 : 3F	SUM: 2D 0C 13 ED 16 DD C3 46 D678

```
67 96 AB E3 35 14
81 4B 0B 63 F8 7B
DD 92 74 6C 03 5C
FB 5A 08 28 11 BC
2700
                                                          45 6A
4A B5
E5 5B
                                                                                                                                       76 F4 8D
D5 BB 71
C1 BB 69
                                                                                                                                                            9A
1D
C6
                                                                                                                                                                    15 E6
40 7D
C6 38
                                                                                                                                                                                                                                                   2B60
                                                                                                                                                                                                                                                                 DD 1F 22 89 EB C7 0B 34
0F 6E 58 72 CD BA E9 5F
                                                                                                                                                                                          71
37
F8
2708
2710
2718
                                                                                                                                                                                   6D
75
                                                                                                                                                                                                                                                   2B68
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16
                                                                                EE
                                                                                                                                                                                                          16
                                                                                                                                                                                                                                                                 A4 6A 43 DA D4 9E 9A B3
                                                                                                                                                                                                                                                    2B70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : EA
                                                          D5 DA
9E F3
                                                                                01
BF
                                                                                                                         2948
                                                                                                                                       43
                                                                                                                                               7B C1
                                                                                                                                                             F7
                                                                                                                                                                    AE
61
                                                                                                                                                                           1F
F7
18
                                                                                                                                                                                    7 F
                                                                                                                                                                                          60
26
                                                                                                                                                                                                                                                                 D3 E5 1A 11 F4 4C 01 97
                                    A5 DE 34
59 24 04
19 4F 84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : BB
2720
              A3 08 CC
E6 F6 92
                                                                                                                         2950
                                                                                                                                       A1 5C 0F
5B FB 43
                                                                                                                                                            BA
EF
                                                                                                                                                                                   F8
DF
2728
2730
                                                                                2E
B7
4C
                                                                                                                                                                                                         CE
                                                          C9
                                                                                                                                                                                           5B
                                                                                                                                       OA 3E 87 2A 7E B5 50 FB DC 0F BD F4 CB F1 F7 EB 78 43 EF 9A 3E FF 24 CF 7F CE 27 F4 FD 41 F7 26
                                                                                                                                                                                                         77
3A
74
                     2E 4E
                                                          CD DB
                                                                                                                         2960
                                                                                                                                                                                                                                                   SUM:
                                                                                                                                                                                                                                                                 27 1D 1B 6C 83 CD 68 88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               660B
              BE 9D C1
FC FC FA
17 0D 43
FC 2A 24
                                   98
38
                                           27
56
                                                  31
F8
                                                          0C
5C
2738
                                                                                                                         2968
                                                                                                                                                                                                                                                                 A0 32
B7 A7
28 8F
C7 74
3E C3
                                                                                                                                                                                                                                                                                       A7 D1 16
                                                                 2E
                                                                                02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1D
                            43 43 3E 5F 8C 69
24 F4 89 DE 87 E6
54 0B 3D 7F 0C 33
41 93 E5 DD 36 57
                                                                                3C
12
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                       BC 38 B5 D1
C3 EA 26 A3
89 EC CB 7B
2748
                                                                                                                         2978
                                                                                                                                                                                                                                                    2B88
                                                                                                                                                                                                                                                                                05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26 A3 3E
CB 7B BC
67 D1 6E
4B CE 80
A7 C7 F6
95 DB 8C
              FC 2A
24 9A
F2 F0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C2
1E
2750
                                                                                                                                                                                                                                                   2B90
                                                                                                                                                                                                                                                                                57
2758
2760
                                                                                                                         SUM:
                                                                                                                                       AB 61 8C 0D D1 96 3B EF
                                                                                                                                                                                                     7906
                                                                                                                                                                                                                                                    2B98
                                                                                                                                                                                                                                                                                       7F 37
99 B2
15 E9
7D 01
                                                                                                                                                                                                                                                    2BA0
                                                                                                                                                                                                                                                                                76
                                                                                05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D3
              E1 1A 07 EA AB CA 2D 56
8F 58 B7 08 FE BE D8 90
B3 A1 BE C2 B4 77 2A BA
                                                                                E4
CA
                                                                                                                                                                                                                                                                               51
1A
2768
                                                                                                                         2980
                                                                                                                                       D7 BD 74 8C 0C 59 FD
                                                                                                                                                                                                                                                   2BA8
                                                                                                                                                                                                                                                                 SF BE
2770
2778
                                                                                                                                       0E 9F B9 EC
DC 5A E7 6D
                                                                                                                                                                    F6 03
6D BB
                                                                                                                                                                                                                                                                 05 D1
B5 6B
                                                                                                                        2988
2990
                                                                                                                                                                                                          D5
                                                                                                                                                                                                         01
56
FD
01
                                                                                                                                                                                                                                                    2BB8
                                                                                                                                                                                                                                                                                5B
                                                                                E3
                                                                                                                                                                                   FB 54
A3 78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   F5
                                                                                                                                                                           FB
FB
E7
                                                                                                                                       AD 33 F9
76 FA FF
63 D8 D7
                                                                                                                                                                                   A3 78
57 BC
B1 CB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6C
FA
01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E1
CA
57
                                                                                                                         2998
                                                                                                                                                             FB
                                                                                                                                                                    6C
                                                                                                                                                                                                                                                   2BC0
                                                                                                                                                                                                                                                                 AE 44
                                                                                                                                                                                                                                                                                78
                                                                                                                                                                                                                                                                                       D8
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01
                                                                                                                                                                    6C FB
C6 FB
31 E7
F7 9D
52 F5
56 5A
2F 52
SUM:
                                                                                                                         29A0
29A8
                                                                                                                                                             BA
5B
                                                                                                                                                                                                                                                                 F2 A6 B8
58 E3 CF
              F6 66 11 4A 55 24 69 73
                                                                                                                                                                                                                                                    2BC8
                                                                                                                                                                                                                                                                                       36 CC
                                                                           3F31
                                                                                                                                                                                                                                                                                       6A E8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7E
                                                                                                                                                                                                                                                                 58 E3 CF 58 E8 01 7E 7C
CB AB F1 6B E9 9C 3E 42
F7 E3 26 89 F9 6E 7C F6
BE 20 C4 D1 FC D9 B4 8F
B6 F2 07 85 03 76 A2 C6
A4 01 60 1F 97 5A 0C 96
                            B9 E3 B2 AF 7E 4B
                                                                                                                                                                                   1A 5E
43 DF
72 F5
                                                                                79
                                                                                                                        29B0
                                                                                                                                       1F 7F 18
82 5C 39
                                                                                                                                                             FB
                                                                                                                                                                                                          BD
                                                                                                                                                                                                                                                   2BD8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D7
62
             31 4E 4B 30 83 D5 28 EC
41 21 AD 46 0E 25 21 35
44 76 BF 43 B2 4F 19 4C
74 C9 44 4D 24 80 B9 28
                                                                               66
DE
                                                                                                                                      82 50
EF 31 EB
72 EB A5
72 FC 2C
                                                                                                                                                             75
CB
                                                                                                                                                                                                         F5
ED
                                                                                                                        29B8
                                                                                                                                                                                                                                                    2BEA
                                                                                                                        29C0
29C8
2790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8B
2798
27A0
                                                                                                                                                            AD 2F 52
6E D8 FE
63 F3 8C
FD ED 67
                                                                                                                                                                                                         CD
12
4A
2F
                                                                               22
53
                                                                                                                                                                                   C6 D7
                                                                                                                                                                                                                                                   2BF0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    35
                                                                                                                                      72 EB A5 AD 2F 52 C6 D7

57 FC 2C 6E D8 FE 16 39

02 EF D2 63 F3 8C 5F 46

F7 97 AB FD ED 67 F4 B1

EA 31 E5 CD BD 68 47 A9

D2 B1 C8 D6 7D B6 3F 23

1B 5D 9F F1 EB F7 1D 01
                                                                                                                         29D0
                                                                                                                                                                                                                                                   2BF8
27A8
27B0
27B8
             FC 3B CD CB
8C C7 29 B7
C3 BB 6B 99
                                          3F 99 96
2E 21 27
                                                                               85
2E
                                                                                                                        29D8
29E0
                                                                                                                                                                                                                                                   SUM:
                                                                                                                                                                                                                                                                9F 07 AC 5A 6A C4 DD 33
             8C C7 29 B7 2E 21 27 85

C3 BB 6B 99 1A 60 EE D8

6E DE 9C CF 50 72 08 EE

B4 53 87 59 FC 1A 73 22

3E 86 9F F0 02 A8 69 CD

87 05 3F 16 EB CC 32 2A

A6 FC 60 64 4A C6 C4 04

FF 6A 34 0F FB 49 E0 14

37 A6 C3 A5 82 C6 E5 4B

40 C3 11 19 FA DE D8 D8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4F36
                                                                               C2
6F
92
33
                                                                                                                                                                                                         E2
B6
                                                                                                                        29E8
                                                                                                                                                                                                                                                                 16 8A 60 8C BD 6E 40 56
10 09 BD 3E 44 BA 56 90
7D 4C 02 61 1F B1 68 05
DE 44 0E DF 98 3B 06 6C
CO D9 E5 89 79 33 A6 DE
2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4D
27C8
27D0
                                                                                                                         29F8
                                                                                                                                                                                                         08
                                                                                                                                                                                                                                                   2C08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   F8
                                                                                                                                                                                                                                                   2C10
2C18
                                                                               F4
3E
27D8
                                                                                                                        SUM:
                                                                                                                                       70 73 B9 3F 7D 38 33 F0
                                                                                                                                                                                                     069A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    54
27E0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     33 A6 DE
61 F1 E7
BA 61 87
                                                                                                                                                                                                                                                   2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    37
                                                                                                                                                                                                                                                                 05 E5 89 79
8E 03 74 6E EC
07 F6 A6 FB 22
2B FC A9 A4 9B
AC D1 46 FD 80
05 76 35 CC F9
F6 80 5A C5 3E
                                                                                E4
                                                                                                                        2A00
                                                                                                                                       3F 47 37
                                                                                                                                                             C4 97 FB
                                                                                                                                                                                                                                                   2C28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   98
62
                                                                                                                                       32 F4 D2 BB 99 6B CB D4
4B D1 81 EF AF 2E 20 BB
CC CB B1 D7 5B 7D AB 99
                                                                                                                                                                                                         56
44
3B
27F0
                                                                                BD
                                                                                                                        2A08
                                                                                                                        2A10
2A18
                                                                               B5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     68 3B B6
71 0B B0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   68
                                                                                                                                                            D7 58 7D AB 99
EF 55 E5 CB ED
1B 5F 0E DF 61
F1 8F 20 5E FA
97 AC 2C 7B 1C
B2 DF A3 95 9B
CB D9 4B C CB
B9 F7 35 DF CE
2B B5 FD 19 5D
03 CA 96 C1 70
F6 FF 97 A5 6F
E5 D5 6C 36 7F
E3 93 7F B8 C0
                                                                                                                                                                                                                                                   2040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6C
                                                                                                                                                                                                                                                                AC D1 46 FD 80 71 0B B0

65 76 35 CC F9 F0 F4 C2

F6 80 5A C5 3E 75 F8 C1

D0 1F 8B 4B 06 91 F8 6E

78 D9 90 1D 8C 1D 7A A3

15 E6 8F D5 32 47 DC B9

F7 8C F8 18 B5 5D A8 04
                                                                                                                                       A1 1D 4E
86 26 23
E5 80 4E
SUM:
              E2 3F 7E 63 9A 45 BB C7
                                                                                                                                                                                                         ED
97
                                                                                                                                                                                                                                                   2C48
2C50
                                                                           C251
                                                                                                                        2A20
             86 A4 82 C5 B5 1E 3D 00
5C 85 D6 E0 8C 6B 90 F5
8E FC 46 FB 08 59 27 B8
F2 9C 44 D1 DB 94 95 3E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01
2800
                                                                                                                                                                                                         AB
C7
6C
                                                                                                                        2A30
                                                                                                                                                                                                                                                   2C58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C4
6D
51
2808
                                                                                                                        2A38
2A40
                                                                                                                                       00 1F A2
BD 6D DE
                                                                                                                                                                                                                                                   2060
                                                                                                                                                                                                                                                   2C68
2C70
2810
                                                                                                                                       B4 65 DA
D4 31 B5
35 4F 47
             F2 9C 44 D1 DB 94 95 3E
CE CC FC 07 1A A5 FA F0
25 14 2E 33 7E BF DF F8
FC D7 2C 91 6A F6 D5 3D
4E 59 87 FA F9 67 F5 FE
FF F7 E2 94 13 4C 24 8F
F4 90 E6 F5 5C B9 D0 F3
8E E9 A1 CE 35 5C C9 A5
F9 85 AB 64 2F 8D 86 D2
19 C9 66 73 10 D2 F1 4A
5F D0 85 BB FC 9B F5 9F
04 56 BD 28 54 A3 23 4E
6C 44 C4 49 86 EA C6 66
                                                                               E5
                                                                                                                        2A48
                                                                                                                                                                                                          7A
4C
2820
                                                                               46
                                                                                                                                                                                                                                                   2078
                                                                                                                                                                                                                                                                 A1 33 60 CF 8B 3F 10 FB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D8
                                                                               AE
02
2828
                                                                                                                                                                                                          1E
                                                                                                                                      35 4F 47 2B B3 F5 F5 F6
66 F3 E6 03 CA 96 C1 70
2E A7 BE F0 FF 97 A5 6F
33 54 B1 B5 D5 6C 36 7F
CA C7 DD 63 93 7F B8 C0
                                                                                                                                                                                                                                                   SUM:
                                                                                                                                                                                                                                                                 9D 55 AC 52 95 31 34 55
                                                                                                                                                                                                         D3
2D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2AF4
                                                                                                                        2A60
                                                                              7B
7E
37
E5
                                                                                                                        2A68
2A70
2838
                                                                                                                                                                                                                                                                A5 E0 D5 EE 4E 55 EE A6
15 2B 93 96 CD 11 FC 5E
1F 95 DA FA E4 F9 56 A9
78 72 BD 6B 95 5F 9F 9F
2840
                                                                                                                                                                                                          E3
                                                                                                                        2A78
                                                                                                                                                                                                         5B
                                                                                                                                                                                                                                                   2C88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A1
64
2850
                                                                                                                                                                                                                                                   2C90
2C98
2858
                                                                                                                                       9F C0 82 43 BE 88 39 30
                                                                                                                                                                                                     0215
                                                                                                                        SUM:
2860
2868
                                                                                                                                                                                                                                                                 69 CE
                                                                                                                                                                                                                                                   2CA0
                                                                                                                                                                                                                                                                                27
                                                                                                                                                                                                                                                                                       72 7D 83 3D 7E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   88
                                                                               9A
A7
59
                                                                                                                        2A80
                                                                                                                                       B4 OF 74
                                                                                                                                                                                                         22
95
                                                                                                                                                                                                                                                   2CA8
2CB0
                                                                                                                                                                                                                                                                               B2 E7 A6
32 E7 E7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   F0
                                                                                                                                       B4 0E 74
FB 52 76
39 FA EC
37 1A CF
E3 1B E6
8F 5E E7
                                                                                                                                                            3F 47 25
3A 79 9A
7A 02 C7
C9 D1 DB
3E 0B F0
DD D9 79
                                                                                                                        2A88
2A90
2870
                                                                                                                                                                                                                                                                 F7 26
88 F6
EØ 75
40 DE
74 1D
33 3E
7A 9F
                                                                                                                                                                                                                                                                               CE 0D 6F
73 7A A6
4B E1 B5
D8 C1 A0
28 B9 76
30 39 11
5E B8 D2
2878
                                                                                                                                                                                  F0 6C
77 3E
6F 05
9D 1D
                                                                                                                                                                                                         BE
4A
91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A4 3E
01 CC
E2 82
7D E6
                                                                                                                                                                                                                                                   2CB8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4 F
                                                                                                                                                                                                                                                   2CC0
2CC8
2CD0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2C
AD
9E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4E
13
                                                                                                                        2A98
SUM:
             01 F9 3F 90 D8 1F 3E A4
                                                                                                                        2AA0
2AA8
                                                                           2FBA
             74 21 D7 95 31 0F BC 6B

88 01 2F 38 B3 B6 4B 82

29 B2 BD 46 37 76 E1 62

7D 51 36 6A 1F 03 0D CA

E7 49 B3 F2 63 17 49 D2

63 0F 3D 02 23 39 37 E6

17 BA 75 AC 5F C6 44 9C

A3 C2 AC F4 EC 60 D4 07

BB D8 8C C2 A5 3B 1E 7D

4C C4 89 4A F0 E0 65 A0

C6 0D 0D DC 1D BC 97 2A

6F 05 9F AC 57 BB 16 15

C8 4C BB 4C 5B FF 15 5C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E4
                                                                                                                                                                                                         BD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C1
58
43
                                                                                                                                       07 AD EF
92 34 3F
8F 81 D6
                                                                                                                                                            F6
4C
77
                                                                                                                                                                    3C 82
53 EA
F8 9B
                                                                                                                                                                                   19 CB
00 AF
                                                                                                                                                                                                         3B
3D
                                                                                                                        2AB0
                                                                                                                                                                                                                                                   2CD8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     06 F3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EØ
                                                                                                                        2AB8
2AC0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     91 A3
CC D1
                                                                                86
                                                                               CE
67
2890
                                                                                                                                                                                   F1 9F
                                                                                                                                                                                                          80
                                                                                                                                                                                                                                                   2CE8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A5
                                                                                                                                       B6
15
                                                                                                                                                                                                                                                                 D1 34 26 D0 1C DD E9 C0
1E 78 71 59 74 AB 91 8B
                                                                                                                        2AC8
                                                                                                                                                                                                                                                   2CF0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   90
28A0
                                                                               6A
                                                                                                                        2AD0
2AD8
                                                                                                                                                                                                                                                   2CF8
                                                                               2A
F7
2C
5C
2848
                                                                                                                                                                                                          34
                                                                                                                                                                                                                                                   SUM:
                                                                                                                                                                                                                                                               CF 99 BB 25 F1 5A D0 6B
                                                                                                                         2AE0
                                                                                                                                                                                                         B8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3E2D
 28B8
                                                                                                                        2AE8
2AF0
                                                                                                                                                                                                         06
E0
28C0
                                                                                                                                                                                                                                                   2D00
                                                                                                                                                                                                                                                                 44 2D 6D 16 F2 47 43 E9
5B 09 7D 66 61 B5 38 BD
                                                                                B8
56
                                                                                                                         2AF8
                                                                                                                                                                                                          F3
                                                                                                                                                                                                                                                   2D08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   52
                                                                                                                                                                                                                                                                               89 F0 06 AB A4
01 39 6D 32 32
90 0A E9 0D 5A
                                                                                                                                                                                                                                                   2D10
                                                                                                                                                                                                                                                                 A4 39 89
CF DD 01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C8
F1
             66 05 9F AC 57 BB 16 15
C8 4C BB 4C 5B FF 15 5C
A0 C6 2B 70 D1 38 C2 B2
9B 58 15 10 38 A6 85 57
69 22 85 D8 62 84 47 DD
28D8
                                                                               FC
                                                                                                                        SUM:
                                                                                                                                       35 9F 0F 68 6B D7 32 D6
28E0
                                                                               E6
7E
                                                                                                                                                                                                                                                                 21 66
                                                                                                                                                                                                                                                   2D20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AC
                                                                                                                                                                                                                                                                               D6 07
DC 31
5B E6
                                                                                                                         2B00
                                                                                                                                       46 A3 5B 99 97 AA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7A Ø3 99
95 78 Ø4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A6
FØ
                                                                                                                                                                                                         2B
                                                                                                                                                                                                                                                   2D28
                                                                                                                                                                                                                                                                 F6 9C
                                                                                                                                                                                                                                                                                              21
                                                                                                                         2B08
2B10
                                                                                                                                       25 EC 98 F5
87 F0 05 FB
EB EA 6B DA
                                                                                                                                                                    8E 1F DA 9C
5D 9F AF 73
B1 33 6D C9
                                                                                                                                                                                                         C1
95
                                                                                                                                                                                                                                                                 2B E1 75 23
28F0
                                                                               D2
                                                                                                                                                                                                                                                    2D30
28F8
                                                                                                                                                                                                                                                   2D38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0C
                                                                                                                                                                                                                                                                                              06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FB
                                                                                                                                                                    B1 33
27 A5
F6 AF
CD D1
                                                                                                                                                                                                                                                                 68 C0
07 4B
00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                       E4 OB
FF DF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BA D3
F0 00
                                                                                                                         2B18
                                                                                                                                                                                                          34
                                                                                                                                                                                                                                                   2D40
                                                                                                                                                                                                                                                                                43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   56
                                                                                                                                      9E 1A 01
87 F9 68
14 47 D7
0A 5F 0F
A9 7A 80
BB 93 81
SUM:
             AE 33 4B 49 DA A7 60 12
                                                                                                                                                             B6
03
63
                                                                                                                                                                                   D9 9E
04 1E
                                                                                                                                                                                                         B2
B2
                                                                                                                                                                                                                                                   2D48
2D50
                                                                           639E
                                                                                                                         2B20
                                                                                                                                                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                                                                                                                                                       00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     00 00
             11 1A 5B 34 D4 3C 9E 60
6B 2F A8 C5 7B 27 FC 71
5B 62 5B 69 4C 91 71 3B
82 C1 E1 3E C1 38 A3 86
69 C5 5B 41 5D A1 8E E0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
2900
                                                                                                                                                                                           D1
                                                                                                                         2B30
                                                                                                                                                                                   FE
                                                                                                                                                                                                          02
                                                                                                                                                                                                                                                   2D58
                                                                                                                                                                                                                                                                 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                            B3 C2 D4
B1 7A 33
67 87 F6
A5 FE 9C
97 25 09
                                                  27 FC 71
91 71 3B
38 A3 8D
A1 8E E0
                                                                                                                                                                                   24
2E
81
F9
                                                                                                                                                                                                         D4
B4
19
65
2908
                                                                                16
                                                                                                                         2B38
                                                                                                                                                                                           EF
85
                                                                                                                                                                                                                                                   2D60
2D68
                                                                                                                                                                                                                                                                 00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                               00 00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     00 00
                                                                           : 0A
: 8B
                                                                                                                         2B40
2910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                           E5
                                                                                                                                                                                                                                                   2D70
                                                                                                                                                                                                                                                                 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                         2B50
                                                                                                                                       87
                                                                                                                                               9E
                                                                                                                                                      16
                                                                                                                                                                                                                                                                 00 00 00 00 00 00 00 00
             C1 96 1E 63 76 1A CB
                                                                                                                         2B58
                                                                                                                                       B9
                                                                                                                                                      7B
                                                                                                                                                                                                                                                   SUM: 38 5D 0C B0 86 AB 10 3F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            91A8
```

UZNE ZPP.C

```
1: /* Zpp Z-muSiC7yイル プリプロセッサ */
2: /* メインルーナン */
30: {"O","d-","d","e-","e","f","g-","g","a-","a","b-","b"];
31: char oct,key,no,out_oct,tie,tie_key;
32: char vet[4],buffer[INEMAX];
33: char wet[4],buffer[INEMAX];
34: flie *ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**Ipi,**I
```

```
59: 1
 60:
61: static void err_exit()(
62: perror(buffer);
63: exit(-1);
    63:
64: }
65: d6: static void loadfile(){
67: while (fgets(buffer,LINEMAX,fpi)){
68: if (++fsize > FILEMAX){
69: puts("村飲多邊本字");exit(-1);)
70: *(buffer +streapn(buffer,"/Yn")) = NULL;
71: if ((master_buf[fsize]=strdup(buffer)) == NULL){
72: puts("メモリか足りません");exit(-1);}
65: static void loadfile() (
67: while (fgets(buffer,LINEMAX,fpi)) (
68: if (++fsize > FILEMAX) (
69: puts("行政が多過を表す");exit(-1);)
70: *(buffer + strcspn(buffer,")\")") = NULL;
71: if ((master_buf[fsize]=strdup(buffer)) ==
72: puts("メモリか促りません");exit(-1);)
73: }
74: fsize++;
75: }
76: char if
77: static void macro_init() (
78: char if
79: char str[2]="a";
80: for (i=0;i<25;i++) (
81: str[0]=i+0xG1;
82: if ((macro_buf[i]=strdup(str)) == NULL) (
83: puts("メモリか促りません");exit(-1);)
84: }
85: }
85: void main(int argc,char *argv[]) (
```

```
char flag=1;
if (argo==1) help();
if ((*argv[1]=='-'))[(*argv[1]=='/')){
  flag=2;
  switch (*(argv[1]+1))[
    case 'h':
    case 'h':
    case 'd':
    case 'd':
    case 'D': modflag=2;break;
| /+ファイルオープンキ/
if (argo=zflag) (puts("入力ファイルを指定してください");exit(-1);)
if (ffpl=fopen(set_filename(argv[flag],"ZPP"),"r")) == NULL) err_exit();
if (++flag==argc) strmfe(buffer,argv[flag=1],"");
else strncpy(buffer,argv[flag],255);
if ((fpo=fopen(set_filename(buffer,"ZNS"),"w")) == NULL) err_exit();
  allmem();
macro_init();
loadfile();/*ここでfsize-1 の値のところまでパッファを使用している*/
/*メインルーチン*/
block_search();
command_search();
end():
```

UXN3 ZPP1.C

```
1: /* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* プロック割り当てルーチン */
 4: #include "Zpp_HED.h'
5: #include "Zpp_SUB.h"
 6:
7: /* 関数定義*/
: static void name_cheak( char *work ){
: short block_No;
 44:
 46:
47: static void block_end(short endpoint){
```

```
48: block[b_No_max].e_point=fpoint-1;
49: b_set_mod=0;
50: if (! endpoint) {
51: if (*!master_buf[fpoint]*1) != B_HEAD }
52: block_check();
53: else master_buf[fpoint]=master_buf[fpoint]*2;
54: }
56:
57: static void block_set(char flag) {
58: if (b_set_mod) {
59: if (!flag ) block_end(0);
60: else {
61: else {
61: else {
61: else {
62: block_end(-1);
63: }
64: }
65: else if (!flag ) block_check();
65: {
65: if (!flag ) block_check();
66: }
67: static void pass[) {
68: static void pass[) {
69: while (+*fpointfsize) {
69: while (+*fpointfsize) {
71: }
72: 73: void block_search() {
74: pass[();
75: while (+*fpointfsize) {
76: if (! strncmp(master_buf[fpoint],EXT_OFF) } {
77: block_see(-1);pass[();continue;) {
78: if (*master_buf[fpoint] == B_HEAD ) block_set(0);
79: }
79: block_seet(-1);++b_No_max;
79: }
79: block_seet(-1);++b_No_max;
79: }
70: printf("X5d => X5d:XsVn",block[i].s_point,block(i].name);
79: }
71: printf("X5d => X5d:XsVn",block[i].s_point,block(i].name);
79: }
71: printf("X5d => X5d:XsVn",block[i].s_point,block(i].name);
71: printf("X5d => X5d:XsVn",block[i].s_point,block(i].name);
71: printf("X5d => X5d:XsVn",block[i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(i].s_point,block(
                                                                                                                                        short i;
for ( i=0 ; i <b_No_max ; ++i)
    printf("%3d => %6d :%s\n",block[i].s_point,block[i].e_point,block[
ij.name);
86: )
87: (
88:
89:
                                                                                                                                        short i;
for ( i=0 ; i < b_sor_max ; ++i) {
    printf(" %3d\fmathfrak{Y}t\fmathfrak{N}s\fmathfrak{Y}n",i,b_sort[i]->name);}
```

リスト4 ZPP2.C

```
1: /* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* パス2・レベル1:コマンド分岐 */
  6:
7: /* 関数定義*/
    9: extern char block_call(short block_No);
15: debug_time=0;
16: out_oct=oct=4;key_no=60;
17: tie=tie_b=tie_p=0;tie_key=60;
18: ks_set(0,0,MAJ);
19: j
20: ztatic void ks_init(char x,char a){
22: static char type[3][7]= {(2,2,1,2,2,2,1)}
23: ,(2,1,2,2,1,2,2)
24: ,(2,1,2,2,1,3,1)];
25: char i; /*c d e f g a b c */
26: for (i=0;i<7;i++)ks_type[x][i]=type[a][i];
27: }
28: static char *macro set(char *str)*;
 atic char #smcro_set{char #str;}
char m_no;
++str;br_skip(str);
if ( (!m_no=*str)<'A')||(m_no>'2'))|{
error_puts(fpoint,"マクロ定義できる文字ではありません");return(str);}
m_no=*'A';
if ( *str==',' ,')
++str;br_skip(str);
```

```
75: int a;
76: ++str;
76: ++str;
77: if ( (a=figure_set(&str))>=0 && a<=1 ) por_mod=a;
78: return(str);
79: //モード2はGS規格モードとして手切します*/
80:
81: static char *key_scale_set(char *str){
82: char x;
83: +*str; br_skip(str);
84: if (*str(*0*)*|*str)**
95: error_puts(fpoint, *B$M**\delta** #\delta**); return(str);
86: x=*str-*(0*; ks_init(x,0);
87: +*str; skip(str), *(,*)*;
88: if (*str==NULL) return(str);
89: while (*str!=')*| || *str!*NULL) {
90: char key,half=0;
91: +*str; br_skip(str); key=*str;
92: if (key>='A*\delta*key='g') key=key-('A*-'a*);
93: if (key<'a*|key>'g') return(str);
94: key=-'a';
95: while(1){
96: if (*[+*str]=:-'){
97: --half; continue;}
98: if ((*str==*)+)][(*str=='*)]{
101: break;
101: }
102: ks_type(x][(key-3+7)*7]+=half;
103: ks_type(x][(key-2+7)*7]-=half;
104: --str;
105: ]
106: return(str);
107: }
107: duhle (+*fpoint\fsice)[
111: if (* strncmp(master_buf[fpoint],EXT_ON) ), return;
112: output(master_buf[fpoint]);
113: }
114: }
115: void command_search()[
116: void command_search()[
117: short b_pass_No=0;
118: char top[]="top level",tflag=0;
119: fpoint=-1;
120: 22: int i;
```

リスト5 ZPP3.C

```
1: /* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* パス2:プロック呼び出し、特殊週期 */
3:
            #include "Zpp_HED.h"
#include "Zpp_SUB.h"
     6:
7: /*閱数定義*/
8:
9: extern voi
            extern void macro_call(char *s_str,char *e_str);
  10:
11: static void No_block(){
12:    if (buffer[0]=='\frac{1}{2}\text{akbuffer[1]==NULL})}
13:    if (debug]!=(+\debug_time)&&debug2!=\debug_time)
14:    return;
15:    if ((buffer[0]=='\frac{1}{2}\text{buffer[0]}=='\frac{1}{2}\text{buffer[2]==0})}
16:    switch (buffer[1]){
17:         case'0':por_mod=0;return;
18:         case'1':por_mod=1;return;
19:    /*         case'2':por_mod=2;return; */
20:    }
  12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19: /*
20:
21:
22:
23: }
                    sprintf(line_buf,"[%s]",buffer);
track_out(line_buf);
if (modflag==2){
    sprintf(buffer, "Yn/ level %d: time=%d BLOCK [%s] startYn"
    ,level,b_sort(block_No]->time,b_sort(block_No]->name);
    output(buffer);
                    for ( ; i<=b_sort[block_No]->e_point ; i++ ){
   char b_pass='!',pass2=0,pass3=0,*str,*s_str;
   str=master_buf{i};
   b_fpoint=:;
   while(1);
   if (*str==NULL) break;
                                  if (*atr==NULL) break;

s_strstr;

str_skip2(str,b_pass,'");

if ((b_pass!=0)&&(s_str!=str))

macro_call(s_str,str);

if (*str==NULL) break;

if (*str=='[']'

short call_B_No;

+*str;

{
    char *c str:
                                                ]

if (+str==NULL) |

B_err("[]の対応が異常です");continue;]

++str;
                                          ++str;

if (block_match(buffer,&call_B_No))(

No_block();continue;)

if (block_call(call_B_No))

error_puts(i,"ブロックの再縁が出しばできません");

continue;
  66:
   69:
                                   |
| if ((pass2^=1)==1) ( /*特殊展開コマンド処理*/
| b_pass=0;++str;
```

リスト6 ZPP4.C

リスト7 ZPP5.C

```
/* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
/* バス2:キースケール変更 */
/* ここで音程を128~255の絶対値に変換する */
                                                                                                                                                                                                      key=127;B_err("音階が高速ぎます");]
key_no=key;*(++out)=key|128;
continue;
                                                                                                                                                                                               49:
50:
51:
53:
54:
55:
56:
57:
59:
       / # 関数定義 * /
10;
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
       extern void ext_portamento (char *str);
      void key_scale_change (char *str)(
   char *out,*outbuf,octx,octf=0;
   outbuf=( (str==buffer) ? line_buf : buffer );
   out=outbuf=1;
   br_skip(str);
   str--!
                                                                                                                                                                                               / #和音コマンドのオクターブ補近*/
if (#str="\f") {
    *(++out) = '\f");
    (oct!"-Oct!) ? (octx=oct); (oct=octx);
    continue;
                                                                                                                                                                            60:
             66:
23:
24:
25:
26:
27:
                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                                            69
                    /#音階セット#/
if ('#str>='a'&&#str<='g'){
28:
29:
30:
31:
32:
33:
35:
36:
37:
38:
40:
41:
42:
43:
                          if (*str+1)=='%'){
    key=12*(oot+1)*m_key_s[(*str-'o'+7)%7];
    **str;
                                                                                                                                                                                                                  break;
                                                                                                                                                                                                      | f (*str>='0'&&*str<='9')|
    type=#str='0';++str;|
if ((*str=='m')&&(*(str+1)<'0')||(*(str+1)>'9'))){
    if (type==10) type=0;
    type=11;++str;
                          }
else key=12*(oot+1)*key_s[*str-'a'];
while(1){
    if (*t+*str)=='-'){
        --key;continue;}
    if ((*str=='+'))[(*str=='*)){
        +*key;continue;}
    --str;break;
}
                                                                                                                                                                                                       ks_set(key,half,type); --str; continue;
                                                                                                                                                                                                 *(++out)=*str!
                         }
if (key<0){
    key=0;B_err("音階が低過ぎます");}
else if (key>127){
                                                                                                                                                                                          *(++out)=NULL;
ext_portamento (outbuf);
```

リスト8 ZPP6.C

```
/* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
/* バス2:拡張ポルタメントコマンド */
                                                                                                                                                                                                                          out=outbuf-1:
           /#問数定應#/
          static void B_set(char **out,char key){
  int pitch=8192*(key-tie_key)/12+tie_b;
  if (pitch>=8192) pitch=8191;
  else if (pitch<-8192) pitch=8192;
  if (tie_p!=pitch){
    tout=sout+sprintf(*out+1,"@b%d",pitch);
    tie_p=pitch;
}</pre>
if (*str=='&')( tie=2;*(++out)='&';continue;)
                                                                                                                                                                                                                               if (*str=='&'){ (ts=2;f(++out)='&';cont
if (*str+1)=='b'){
    char *s=(str+2)-1;
    ti=b=figure_set(&str);
    i(++out)='\e',i(++out)='b';
    s_cpy(out,s,str);
    ti=_p=tie_b;
    if (*str!=',') (--str;continue;)
    s=str+;
    ti=_b=figure_set(&str);
    i(++out)=',';
    s_opy(out,s,str);--str;
    ti=0;
    continue;
}
                   *(++*out)=tie_key|128;
         }
if (*(str+1)=='k'){
   char *s=(str+2)-1;
   ite_b=figure_set(&str)*8192/768;
   i(+tout)='e';;(++out)='k';
   s_cpy(out,s,str);--str;
   continue;
                  if (tie!=2) tie_key=key1;
pitchl=8192*(key1-tie_key)/12+tie_b;
if (pitchl)=8192) pitchl=8191;
else if (pitchl<-8192) pitchl=8192;
pitchl=8192*(key2-tie_key)/12+tie_b;
if (pitchl>=8192) pitchl=8191;
else if (pitchl<-8192) pitchl=8191;
out=out+sprintf(out+1, "@b%d,%d",pitchl,pitch2);</pre>
                                                                                                                                                                                                                                        *(++out)=*str;continue;
                                                                                                                                                                                                                                if (*str=='('){
    if (P_set(&str,&out))
    B_err("ボルタメントコマントが異常です");
    continue;
                                                                                                                                                                                                                                if (*str=='|'){
    if (*(++str)==':'){
        if +(++out)='!'; *(++out)=':'; continue;)
    if ((tie:=0)&&(tie_p:=tie_b)){
        out=out+sprintf(out+1, "@b%d", tie_p=tie_b);}
    *(++out)='|';--str; continue;
                  if (de!=65535) out=out+sprintf(out+1,",%d",de);
                  *(++out)=tie_key|128;
if (le!=85535){
    if (lf=1) *(++out)='*';
    out=out+sprintf(out+1,"%d",le);
                                                                                                                                                                                                                                 }
if (*str=z';'&&*(str+1)=z'|'){
    if ((tie!=0)&&(tie_p!=tie_b)){
        out=out+sprintf(out+1,"@b%d",tie_p=tie_b);)
    i(++out)=z'|;'(++out)=z'|';
    ++str;continue;)
                  while ((--pd)!=-1) *(++out)='.';
                  tie=1;
tie_p=9999;
                  #output=out; *string=str-1;
return(0);
                                                                                                                                                                                                                                 *(++out)=*str;
                                                                                                                                                                                                                         *(++out)=NULL;
MNL_track_output(outbuf);
```

UZNS ZPP_OUT.C

```
1: /* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* MMLデータ出力 */
3: void MNL_track_output(char *str)(
9: char *out,*outbuf,octx,octf=0;
4: #include "ZPP_hed.h"
5: /*開放定義*/
12: str-;
12: str-;
```

```
out=outbuf+sprintf(outbuf,"(t%d)\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\formalfont{\fant}\fant{\formalfont{\fant}\fant{\formalfont{\fant{\formalfont{\fant{\form
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
```

```
if (*str=='\formall');
  *(++out)='\formall'';
  (oetf^=1) ? (oetx=out_oet) ; (out_oet=oetx);
  continue;
if (modflag==2)
    sprintf(++out," /%5d",b_fpoint+1);
else *(++out)=NULL;
output(outbuf);
```

リスト10 ZPP_SUB.C

```
1: /* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* 共通サブルーチン */
                         3: #include "ZPP_hed.h"
5: /*開放定義*/
7: 8: void error_puts(shor)
9: printf("%s %5d : )
5: /#陳定義*/
7:
8: void error puts(short err_line,char *err_mes){
9: printf("%s %5d: %s%n",fpi-)_fname,err_line+1,err_mes);
10: modflag&=2;
11: ]
12:
13: void end(){
14: if (modflag!=0){
15: exit(0);|
16: exit(0);|
17: foloseal();
18: remove(buffer);
19: exit(-1);
20: }
21: void output(char *outstr){
22: void output(char *outstr){
23: if (modflag != 0) {
24: fputs(outstr,fpo);
25: if (modflag != 0)
26: fprintf(fpo," /%5d",fpoint+1);
27: fputs("\forall file for four four file for four file four file for four file for four file for four file for file for four file for four file for file f
                                                        void error_puts(short err_line,char *err_mes){
   printf("%s %5d : %s*n",fpi->_fname,err_line+1,err_mes);
   modflag&=2;
```

UZNI2 ZPP_HED.H

```
1: /* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* サブルーチン用初期設定ファイル */
 3:
4: #include "Zpp.h"
  /*呼び出し変数宣言*/
```

```
*block_No=look;return(0);}
if(look==1) if (ret==-1)
switch(block_match_sub(name,&width,&width)){
case 0:*block_No=0;return(0);
case -1:*block_No=0;return(-1);
```

UZNII ZPP.H

```
1: /* 2pp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
2: /* マクロセットファイル */
   : #include (stdio.h)
: #include (string.h)
    #define FILENAX 2000 / #最大波が込み行数*/
#define BLOCKMAX 256 /*ブロック数、必ず2のn乗であること*/
#define LINENAX 1024 /*一行の最大文字数*/
    /*コマンドネーム宣言*/
#define EXT_ON "#ext_on",7
#define EXT_OFF "#ext_off",8
    #define B_HEAD '*' /*プロックコマンドのヘッダ*/
 18: /*マクロ閲数宣言*/
```

リスト13 ZPP_SUB.H

```
/* Zpp Z-muSiCファイル プリプロセッサ */
/* サブルーチン用呼び出し関数宣言ファイル */
            /*呼び出し関数宣言*/
5:
6: extern void error_puts(short err_line,char *err_mes);
7: extern void end();
8: extern void output(char *outstr);
9: extern void track_out(char *buf);
10: extern short block_match ( char *name , short *block_No);
11: extern int figure_set(char *#string);
12: extern void ks_set(char key,char half,char type);
```

リスト14 MAKEFILE (参考)

```
CC = gcc
CFLAGS = -c
if "$(0)" == "on" CBEST = -0 -fomit-frame-pointer -finline-functions -fstrength-reduce -fforce-mem -fforce-addr -fcombine-regs -fcaller-saves endif
AS
AFLAGS
LK = 1k
LFLAGS = -1 -x
LLTB = clib.a floatfnc.a GNUlib.a
             : zpp*.o
$(LK) $(LFLAGS) $^ $(LLIB)
             :: zpp.c
$(CC) $(CFLAGS) $(CBEST) $<
             :: zpp%.c
$(CC) $(CFLAGS) $(CBEST) $<
```

97

おまけ

Z-MUSICでバビンチョ(ゲーム応用編)

Nishikawa Zenji 西川 善司

単に音楽を作るだけでなく、それをアプリケーションのなかで生かしていく ことも重要です。ここではZ-MUSICのゲーム関係の機能と使い方を紹介し ます。来月の特集の前哨戦として参考にしてください。

SION IIを見てもらえればおわかりのようにZ-MUSIC ver.1.10ではゲーム用の音楽ドライバとして使うための機能が大幅に強化されました。ここではZ-MUSICをアセンブラレベルのゲームプログラムから呼び出してBGM演奏させたり、効果音を演奏させたりするためのノウハウを具体的に説明します。この記事を読むためにはZ-MUSICの演奏データに関する知識と68000CPUのアセンブラの知識がある程度必要です。

オプションスイッチいろいろ

ドライバの組み込みは実は基本的ながらも、もっとも重要です。各状況において設定すべきオプションスイッチを、1つひとつピックアップして解説していきましょう。

●組み込みメッセージの制御

-G

なにもせずにZ-MUSICを組み込むと、確保したバッファの容量などの情報が画面に出力されます。また、あのかっこいい(?) Z-MUSICのロゴも表示されます。このスイッチを設定するとこれらを一切表示しないようにすることができます。機能自体に特別な深い意味はないのですがゲームを起動する際の画面バランスに気を遣う人(?) は設定するといいでしょう。

●多重割り込みに対応させる

-M

ゲームのメインプログラムでラスタースクロールやその他のMFPを使った割り込みを設定している場合には設定しましょう。設定しないとZ-MUSICの割り込み処理中は一切の割り込みがキャンセルされてしまいます。しかしこのモードで、MFPを使った割り込み処理が極端に重くなった場合は音楽側のテンポに影響が出ることがあります。ご了承ください。

●初期化制御

-N

Z-MUSICでは新たに演奏データを演奏しようとするとMIDI楽器に初期化パラメータを設定したりFM音源の初期化などを行います。この初期化処理は新たに演奏する曲の都合を無視したものです。たとえばMIDI音源の10チャンネル以下しか使用していない曲を演奏しようというときでも11チャンネル以上の初期化も行ってしまいます。つまり「余計なお世話」をしてくれているわけですね。

この「余計なお世話」はゲームの曲の切り替え時においてゲーム画面のスクロールの一時停止といった目に見える症状になってしまう場合があります。そこでこの'ーN'オプションスイッチを設定すると以後この「余計なお世話」処理を省くことができます。ただしFM音源/MIDI楽器に対して一切の初期化処理を行わなくなるので各演奏データには必要な初期化データを盛り込む必要が出てきます(後述)。

● 2 通りの演奏データ形式

-U

ゲームの演奏データを設計する場合に 2 通りのバリエーションが存在します。

ひとつはMIDI対応曲と内蔵音源対応曲を分けてそれぞれ用意する場合です(本誌6月号付録のSIONIIやコナミの「出たな!! ツインビー」など)。

もうひとつは、内蔵音源がメインでも MIDIボードがある場合はMIDI音源もこれ に重なって鳴るといった、ひとつのデータ で両方をまかなうタイプのものです(コナ ミの「パロディウスだ!」など)。

問題は後者のタイプです。Z-MUSICでは常駐処理のときにMIDIボードの有無を検査してMIDIボードがなければ以後MIDIを使用した曲は頭からはじいて演奏できなくなってしまいます。

これを解決するのが'-U'オプションで す。MIDIボードがない場合はMIDI部の演 奏を自動的にミュートして内蔵音源部のみ 演奏できるモードになります。もちろん, MIDIボードがある場合にこのスイッチを 設定した場合はMIDI部をミュートせず通 常に演奏をしてくれます。

●汎用ワークエリアの設定

-Wn

ゲームなどの曲で演奏のたびにAD PCM コンフィギュレーションファイルを読んだ り AD PCMの加工処理を行ったりするの は非常識ですから汎用ワークはまったく不 要ということになります。ですから普通は、

-W0

でいいことになります。

●AD PCMデータ

-B ZPDファイルネーム

-Pn

ゲーム中に用いるすべてのBGMがひとつのZPDデータを用いている場合は、

-B ZPDファイルネーム

でドライバ組み込み時に組み込んでしまうとよいでしょう。'-B'は組み込むZPDファイルのファイルサイズ分自動的にADPCMバッファを確保してくれますので便利です。

ゲーム中に数回ZPDデータを切り替えたりする場合は'ーP'で必要分バッファを確保してあとからファンクションコールなどを使ってZPDデータやAD PCMデータを登録するということになります。この方法は1曲に必要な最大AD PCMバッファを確保しておけばいいので消費メモリを節約できますが管理が難しくなるのと、曲の切り替わりが必然的に遅くなるのでアクションゲーム系ではあまりオススメできません。しかし、ロールプレイングゲーム(以下ADV)など、それほど高速処理が要求されないものであればこちらの方法が有用かもしれません。

アクションゲーム系は、やはり多くの市 販ソフトも実践しているような、AD PCM 音色やAD PCM効果音をすべてひとまと (Xn₁, n₂, n₃, …, n_i)'などはXコマンドや、 めにして音源ドライバ側に登録してしまう のがいいでしょう。ちなみにSIONIIもそ うしていました。

●トラックバッファ

-Tn

曲データをゲーム開始前に一括してメイ ンプログラムの管理領域に読み込んでしま うのが賢明です。そして曲の切り替え時に はあらかじめ読み込んである演奏データの 先頭アドレスをZ-MUSICに与えてやれば いいのです(具体例は後述)。ということは つまりZ-MUSICのトラックバッファはま ったく不要ということですから,

-T0

ということになります。

また, ゲームのプログラムが大きくて一 括して読み込めない場合は1ステージ内に 必要分を先読みするようにすればいいでし ょう (例 メインテーマ、ボステーマ)。

ゲームに負担をかけない演奏データとは?

まず、演奏データ制作者はゲームのプロ グラムに負担をかけないように心掛けて演 奏データを作成しなければなりません。ま た、曲の切り替えに時間がかからないよう にしなければなりません。たとえばスクロ ールシューティングゲームでステージ BGMからボスのテーマに切り替わるとき に、スクロールが止まってしまってはちょ っとみっともありませんよね。

というわけで曲データはすべて応答の高 速であるZMDレベルで管理すべきです。で ないと曲を切り替えるたびにコンパイルし なくてはならなくなり、曲の切り替えがと ても遅くなりますからね。

ここでは曲の切り替えの早い演奏データ を作るためのテクニックについて述べるこ とにします。

●共通コマンドは使わない

FM音源音色の定義コマンドやMIDIエ クスクルーシブコマンドなどのトラックに 依存しない、いわゆる「共通コマンド」は 割り込みで処理されないために曲の切り替 え時のウェイトになりかねません。つまり ZMSファイルをコンパイルしてZMDを得 たときに共通コマンド部分のZMDコード が皆無ならばよいのです。

そこでMMLで簡単に置き換えられる共 通コマンドはすべてMMLに置き換えまし ょう。たとえばテンポコマンド(On)は用い ずMMLのテンポコマンドを用いるように したり、'.ROLAND_EXCLUSIVE'命令や' @ X コマンドを用いたり……。

また、どうしても置き換わらない、 音色登録

MIDI楽器個別コマンド などは後述する方法で解決します。

結局ゲームに用いる演奏データには,

初期化コマンド…(I)

ベースチャンネル設定…(Bn)

トラック確保…(M tr, size)

チャンネルアサイン…(A ch, tr) 以外の共通コマンドを用いないようにしま す。以上の4つのコマンドはコンパイル時

に消化され共通コマンドコードとしての ZMDデータに生成されません。

●音色登録は?

演奏データにはさまざまな音色が使用さ れますが、この音色データを1曲ごとに持 たせて演奏の開始時にいちいちシコシコと 登録していたのでは曲の切り替わりが遅く なってしまいます(アクションゲームのよ うな極端な高速切り替えが要求されていな い、RPGやADVなら別にかまわないでし ようが)。

Z-MUSICではFM音源200音色分(No. 1~No.200)の専用バッファを持っており, 新たな音色登録が行われたり、ドライバが 解除されたりしなければ、この領域はいつ までも保存されています。

ですからそのゲーム中に使用されるFM 音色をあらかじめドライバの組み込み時に オプションスイッチ'ーS'で転送してしま い演奏データには一切のFM音色データを 持たないようにすればいいのです。効果音 で用いられるFM音色も一緒に送ってしま いましょう。

SION II では音色番号29番以下を効果音 の音色,30番以降を曲データの音色データ に割り振っており、これらの音色データは Z-MUSIC起動時に転送しておき曲データ は一切の音色データは持たずに登録済みの 音色を使用していました。

MIDI楽器の音色の場合もFM音源音色 の場合と同様です。そのゲーム中で使用す る音色データをMIDI楽器へあらかじめ登 録してしまいましょう。

音色のセットアップファイルの例をリス ト1に示します。このようなものを,

ZMUSIC -Ssetup.zms のようにしてドライバ常駐とともに組み込 んでしまえばいいのです。

もちろんコンパイルして,

ZMUSIC -Ssetup.zmd のようにしてもかまいません。

複数のMIDI楽器に対応している場合は MUSICコンフィギュレーションのような 場所で楽器を選ばせ、その時点であらかじ め用意しておいたその楽器の音色データを セレクトして転送するようにすればよいで しょう。

●MIDI楽器個別コマンド

音色データやグローバルなMIDI楽器の 設定はゲームが開始される前にあらかじめ 登録しておくことで解決しますが、1曲ご とに変えたい設定もあります。たとえばパ ーシャルリザーブなどです。

楽器個別命令も共通コマンドであるため なんとかMMLへコンバートしたいところ です。こういったものはエクスクルーシブ メッセージで処理を実現していますから, MMLの@XやXへ変換できなくはありま せんが、いちいち楽器のマニュアルを見な がらMMLを書いていくのは少し大変です。

そこでリスト2のようなショートプログ ラムを提供します。アセンブル, リンク, リロケータブル・コンバートしたものを ZMD18.Rとします。

このZMD18.RはZMDデータ中にある MIDI楽器個別コマンドをMMLに変換す るものです。

では、ZMD18.Rの使い方を説明します。 たとえばMUSIC.ZMSというMIDI楽器 個別コマンド盛りだくさんのZMSファイ ルがあったとします。これを,

A>ZMUSIC -C MUSIC としてMUSIC.ZMDを得ます。 次に,

A>ZMD18 MUSIC とすると,

(T1) @ X\$F0,\$41,\$10,\$42,.....

(T1) @ X

といったものが画面に出てくるはずです。 これらはMIDI楽器個別コマンドがMML にコンバートされたものです。

これをリダイレクトしてどこかに保存し MUSIC.ZMSのトラック1へ盛り込んでや ります。EOX (\$F7) の後ろには若干のウ エイトが必要なので休符を入れてやりまし よう。

●コメント

演奏データのタイトルや作者名を記述 するのに使われている.comment文も演奏 時には文字列をスキップする動作を強いら れるため、これがウエイトになりかねない ので用いないようにします。

●テンポ

曲のテンポは共通コマンド (On) を用い ずにMMLのTコマンドを用いて変化させ たほうがいいということは、すでに述べた とおりです。

ゲーム中に用いる曲の場合、テンポがス テージごとにあまりにも速かったり遅かっ たりすると効果音もそのテンポにつられて 速くなったり遅くなったりします。たとえ ばある面でBGMがテンポ100で演奏されて いてレーザーの発射音が「ちゅーーん・ち ゆーーん」だったとします。そして別のス テージに突入し、BGMのテンポが倍の200 になったとすると「ちゅん・ちゅん」にな ってしまいます。

これを防止(というか辻妻を合わせる) するのが (Zn) コマンドです。この命令は 全音符の絶対音長をデフォルトの192から nへ変更するものです。

テンポが速くなるというのはタイマ割り 込みの割り込み間隔が短くなるということ ですから,この割り込み間隔を一定にしつ つ曲のテンポを変えることを考えればいい のです。

先ほどのBGMのテンポが速くなったた めに効果音も速くなってしまった例は(効 果音と、元のBGMが全音符の絶対音長が 192基準で作られているならば),テンポ200 の曲のほうを全音符の絶対音長を96にして やれば、テンポ200でも割り込み間隔はテン ポ100とまったく同じものとなり、この曲は テンポ200, 効果音はテンポ100で演奏され 万事解決です。

つまり、タイマ値をだいたい一定(あん まり厳密でなくてかまいませんが)にし、 1つひとつの音符の絶対音長の長短でテン ポを調整してやるイメージです。テンポ MMLコマンドTはこの全音符の絶対音長 変更コマンドの (Zn) を考慮してタイマ値 を算出してしまうのでタイマ値を直接設定 できる@Tコマンドを用いるとわかりやす いでしょうか。

SIONIIでは高橋哲史氏によるMT-32版 のBGMはだいたいテンポ120±20程度で作 られていましたが、通路面のテーマの 「SHOOTING MASTER.ZMS」だけテン ポ185でした。そこでこの面だけどうしても 効果音も速く聞こえてしまうため、これを 解決するためにいままで述べたような処理 を施してあります。この曲は全音符の音長 に128つまり (Z128) を設定しています。

ところでこの (Zn) コマンドは共通コマ ンドですからZMDデータとしても生成さ れてしまいます。共通コマンドの撲滅をい ままで謳ってきましたが、このコマンドは

```
効果音FM音色データ
(v1,0
                                                                                                                                   /自機ミサイル
                     AF OM WF SY SP PMD AMD PMS AMS PAN
                                               0, 0, 0, 0,
RR SL OL KS
                                                                                     0, 0, 3, 0
ML DT1 DT2 AME
                                                           0,
                                                                   0,
0,
42,
                                                                              0, 0, 2,
                                                                                                 3,
3,
7,
7,
                             15, 5, 2,
18, 18, 6,
                                                                                                                                   /敵レーザー
                             OM WF SY SP PMD AMD PMS AMS PAN
                             OM WF SY SP PND AND PNS ARS
15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
DR SR RR SL OL KS ML DT1
5, 1, 5, 5, 24, 1, 0, 0
4, 1, 5, 2, 30, 1, 0, 3
6, 5, 5, 2, 16, 2, 0, 3
4, 31, 8, 10, 0, 2, 4, 3
                                                                                                      DT2 AME
(v29.0
                                                                                                                                   /動ダメージ
                                                       SP PMD AMD PMS AMS PAN
                                    WF SY SP FIND ARID FINS ARIS FAR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 SR RR SL OL KS ML DT1 DT2 AME 3, 3, 3, 1, 18, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 2, 7, 3, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 3, 7, 1, 0
                                     連盟FM音色データ
                  AR 1DR 2DR RR 1DL TL
21, 0, 0, 0, 1, 20,
21, 0, 0, 4, 0, 0,
21, 0, 0, 0, 0, 20,
                                                                          RS MUL DT1 DT2 AME
                                                                                                                            BASS 1
                  AR 1DR 2
21, 0,
21, 0,
21, 0,
AL FB
4, 5,
                                                                                     0,
                                    15)
                                             RR 1DL TL
0, 0, 25,
9, 0, 6,
9, 0, 6,
9, 0, 5,
                                                                          RS MUL DT1 DT2 AME
                  AR 1DR 2DR RR 1DL TL
19, 17, 0, 8, 1, 24,
19, 13, 0, 8, 15, 37,
19, 17, 0, 8, 1, 36,
19, 4, 5, 8, 2, 0,
AL FB OM
2, 7, 15)
                                                                          RS MUL DT1 DT2 AME
(@100,
                                     MIDI楽器音色
                  Chord (Saw&Squ)
 .roland_exclusive 16,22 = (8,0,0 67, 72, 79, 82, 68, 32, 32, 32, 32, 32 0, 0, 3, 0 7 ** PARTIAL1 **
                  TIAL1 ##

36, 53, 11, 1, 2, 0, 36, 9
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50
62, 23, 85
100, 23, 4, 39, 8, 24
100, 0, 0, 0, 0, 13, 24, 77, 83,100, 89, 76, 72
94, 74, 91, 12, 27, 12
0, 0, 0, 0, 0, 9, 43,100,100,100, 99
     0, 0,
** PARTIAL2 **
                    TALZ 1#
36, 48, 11, 1, 3, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 50
64, 23, 56
100, 23, 5, 103, 6, 43
100, 0, 0, 0, 7, 22, 100, 98, 100, 94, 84, 79
94, 70, 91, 12, 27, 12
0, 0, 0, 4, 11, 14, 15, 100, 96, 92, 91)
 .mt32_patch 1,16 = (2,0,24,52,2,0,1)
                  Keyboard (Harpsichord)
TTALL **
36, 46, 16, 1, 0, 43, 0, 7
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50
0, 0, 0
0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
87, 77, 91, 6, 27, 12
3, 0, 0, 23, 60, 83, 0,100, 88, 88, 88
TTALL **
                                                                   0,100, 7
0, 0, 50, 50, 50, 50, 50
                  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 60, 0, 0, 0, 16, 9, 100, 16, 9,103, 8, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 72, 72, 12, 15, 5 1, 1, 0, 23, 60, 92, 0,100, 88, 88, 88)
 .mt32_patch 2,16 = [2,2,24,50,2,0,1]
```

実行に対して時間を食わないので、まぁ、 よしとしましょう。

●初期化

前節で解説したようにZ-MUSICを'-N'オプションをつけて初期化なしモード で常駐している場合, 各演奏データに楽器 初期化などのコマンドを盛り込まないと前 の演奏データの設定状態が受け継がれるこ とになってしまいます。

Z-MUSICでは初期化モードでない通常 モードの場合,新たな演奏データの演奏開 始直前に以下のようなメッセージを送信し ています。

FM音源部

ノイズモードオフ(Y15,0相当)

AD PCM音源

特になし

MIDI音源部

リセットオールコントローラーズ (\$Bn,\$79,\$00)

オムニモードオン(\$Bn,\$7D,\$00)

モノモードオフ(\$Bn,\$7F,\$00)

ローカルオン(\$Bn,\$7A,\$7F)

ファインチューニングニュートラル (\$Bn,\$65,\$00,\$Bn,\$64,\$01,\$Bn,

\$06,\$40,\$Bn,\$26,\$00)

コースチューニングニュートラル

(\$Bn,\$65,\$00,\$Bn,\$64,\$02,\$Bn, \$06,\$40)

ピッチベンドレンジ=1オクターブ (\$Bn,\$65,\$00,\$Bn,\$64,\$00,\$Bn, \$06,\$0C)

ボリューム=63(\$Bn,\$07,\$3F) パンポット=中央(\$Bn,\$0A,\$40)) ピッチモジュレーション=0 (\$Bn,\$01,\$00) ダンパーオフ(\$Bn,\$40,\$00)

ピッチベンドニュートラル

(\$En,\$00,\$40)

以上から必要なものをピックアップして 演奏データに盛り込まなくてはなりません。 初期化なしモードとそうでない場合の違い はこれらの初期化動作が行われるか、行わ れないかの違いになってきます。こうして みるとFM音源とAD PCM音源は初期化な しモードと通常モードの区別を特に意識す る必要はないかもしれません。

演奏データをゲームプログラムなどに取 り込む前に一度,初期化なしモードで演奏 してみるといいでしょう。それで演奏がお かしかったならどの初期化メッセージが足 りないのかを見極めて随時それを盛り込ん でいくといいでしょう。

ローランド系のDTM楽器 (CMやMT, SCシリーズなど) では楽器のメモリアドレ スのある箇所にダミーデータを書き込むと 本体内の全パートを初期化してくれる便利 な機能があります。これを使えば上のよう な初期化メッセージをいちいち送らなくて も少ない手間で初期化が行えます。いくつ か例を挙げておくと,

MT-32/CM-32L/64/32P/500のLA音源部 \$7F, \$00, \$00にダミーデータを書き込む 実用例

共通コマンド…. ROLAND EXCLU-SIVE \$10,\$16= {\$7F,\$00,\$00,\$00} MML ···@I\$41,\$10,\$16 X\$7F,\$00. \$00,\$00

SC55/SC155/CM300/CM500のGS音源部 \$40, \$00, \$7Fにダミーデータを書き込む 実用例

> 共通コマンド…. ROLAND EXCLU-SIVE \$10,\$42= {\$40,\$00,\$7F,\$00} MML ... @ I\$41,\$10,\$42 X\$40,\$00, \$7F.\$00

(初期化したあとの楽器の状態については 各楽器のマニュアルを参照してください)

SION II ではSC-55版の曲には上で示し た初期化メッセージのほかにベンドレンジ を 1 オクターブに設定するために@G12を 記述しています。SC-55では初期化すると ベンドレンジが2半音範囲になってしまう からです。

実際にやってみよう

ここではいままで述べてきた事柄を実際 の音楽プログラムに対して行ってみること にしましょう。

リスト4-1のようなミュージックプログ ラムがあったとしてこれをゲーム向きのデ ータへ修正していくとします。

まず、コンパイルをしてZMDデータを得 ます。

A>ZMUSIC -C LIST4_1 このZMDデータに対してZMD18.Rを実

```
(4 - 1)
 1: .comment An old picture, by Z.Nishikawa (for SC55/SC155/CM300/CM500)
 2: (i)
3: (b0)
3: (b0)
4: (m1,2000) (a midi1 , 1)
5: (m2,2000) (a midi2 , 2)
6: (m3,2000) (a midi3 , 3)
7: (m4,2000) (a midi4 , 4)
8: (m5,2000) (a midi5 , 5)
7: (m4,2000) (a midi4, 4)
8: (m5,2000) (a midi5, 5)
9: (m7,2000) (a midi10, 7)
10: (m8,2000) (a midi10, 8)
11: (m9,2000) (a midi10, 9)
12: (m10,2000) (a midi10,10)
13:
      (m11,2000)(a midi10,11)
14: (o125)
      .roland_exclusive $10,$42 = ($40,0,$7f,0)
                                                                            / initialize SC55
16: .sc55_v_reserve={4,2,6,3, 3,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0}/パーシャルリザーブ
      (t1)@i$41,$10,$42 @e70,70 @30 v10 @p40 (t2)@i$41,$10,$42 @e80,60 @36 v15
                                                                               r16[do]
      (t3)@is41,$10,$42 @e70,70 @49 v10 @p99 @k-8
(t4)@is41,$10,$42 @e80,80 @p54 @h36
(t5)@is41,$10,$42 @e80,80 @p74 @h36
                                                                               r*7[do]
r16[do]@m40
      (t7)@i$41,$10,$42 @e80,80
(t7)@i$41,$10,$42 @e80,10 @1
                                                              @p74 @h36 r*23[do]@m40
                                                                            r16[do]
r16[do]
r1 r16[do]
23:
                                                                     @rl
@rl
25: (t9)
26: (t10)
                                                                               r16[do]
27: (t11)
                                                                     @r1
                                                                               r16[do]
29: / DS.GUITAR
30: (t1) o2 q8 @u99 L1 'e-a-(d-' 'd-g-b' 'g-b(d-' 'e-a-(d-'
          FRETLESS BASS
33: (t2) o2 q8 @ull0 L1 e- d- >b< d-
34
36: (t3) o3 q8 @u99 L1 'e-a-<d-' 'd-g-b' 'g-b<d-' 'e-a-<d-'
38: /MELODY
```

```
39: (t4)@63 o4 q8 v12 @u110@k0L8r4e-d-c4>b-<d-& d-d-d-cd-e-r4 r4g-g-g-4g-g-
 a-g-rd-4&(d-,e-)r4
40: (t4)i127@48i0 o4 @ul20L8r4e-d-c4>b-<d-& d-d-cd-e-r4 r4g-fg-4g-g- b-<d
 49: (t4)112/@4810 04 @n120L8r4e-d-c4>b-<d-& d-d-d-cd-e-r4 r4g-fg-4g-g-b-<d-re-4&(e-,d-)r4
41: (t4)@4 @m o5 @u110L8r4d-e-g-a-rb-& b-a32b-16.b-4b-a-g-4 a-4g-e-2e-& e-g
-a-g-g32a-16.b-r4L8r4<e-e-d32e-16.&e-4d-& d-&d-2>b-<d-e-& e-&e-2.b-& b-a-g32
-16.g-a-g-4e-&
42: (t4)L8e-&e-2>b-<d-e-& e-&e-2>b-<d-d32e-16.& e-&e-4f32g-..e-d->b-& b-a-g
-d32e-..d->b-<e-& e-1& e-1& e-1& e-1
  44: (t5)@63 o4 q8 v6 @u90 @k12L8r4e-d-c4>b-<d-& d-d-d-cd-e-r4 r4g-g-g-4g-g
 - a-g-rd-4&(d-,e-)r4
45: (t5)i127@48i0 o4 @u120L8r4e-d-c4>b-<d-& d-d-d-cd-e-r4 r4g-fg-4g-g- b-<d
47: (t5)L8e-&e-2>b-(d-e-& e-&e-2>b-(d-d32e-16.& e-&e-4f32g-..e-d->b-& b-a-g
-d32e-..d->b-<e-& e-1& e-1& e-1& e-1
  49: /drums
 50: (t7)
51: (t8)
52: (t9)
                o2 q8 v16 @u99 L8c4r4ccr4 rcrorcc4 c4r4ccrc rcr4rcr4
o2 q8 @u110 L8r4d4r4d4 r4d4r4d4 r4d4r4d4 r4d4r4d4
o2 q8 @u110 L8cc+*0>@u127|:12 r1 r2^d+d+r;|
                                    @ul10 L8<c+*0>@ul27|:12 rl r2^d+d+r:|
@u40 L8f+f+f+f+f+f+f+f f+f+f+f+f+a+a+
 53: (t10) o2 q8
54: (t11) o3 q8
                                    @u70 L4g+
  56: (t1)[loop]
 50: (t1)[loop]

57: (t2)[loop]

58: (t3)[loop]

59: (t4)[loop]

60: (t5)[loop]

61: (t7)[loop]

62: (t8)[loop]

63: (t9)[loop]
 64: (t10)[loop]
65: (t11)[loop]
66: (p)
```

行しリダイレクトして共通コマンド部分を MMLに変換します。

A>ZMD18 LIST4_1 > LIST4_2 リスト4-2のようなものが得られます。

再びリスト4-1を読み込んで上から順番に共通コマンドをつぶしていきましょう。まずいちばん上の.comment文。これを/して無効化します。ずーっと下に降りていってテンポコマンドがありますがこれを無効化しMMLに直します。

その下のMIDI楽器個別コマンドを/で無効化します。ちょうどこれらの共通コマンドの働きと同じものがZMD18.Rによって生成されたリスト4-2です。

このリスト4-2をリスト4-1のMML部分の先頭に挿入します。前述のようにEOX (\$F7) のあとには多少のウェイトが必要ですから、休符'r16'を2つあるEOXの後ろに挿入します。このままでは1トラックだけr16×2=r8分演奏が遅れてしまいますからほかのトラックに辻妻合わせを施します。こうしてできたのがリスト4-3でこれを

こうしててきたのがリスト4-3てこれを コンパイルすれば共通コマンドなしの ZMDデータができあがります。

演奏データの演奏

できた曲データ (ZMD) をゲームのメインプログラムから演奏するためには、Z-MUSICを呼び出すための簡単なマネージメントプログラム(つまりは演奏開始ルーチン)が必要です。いろいろな演奏開始ルーチンが考えられますがサンプルとしてリスト5を示します。

この例では各演奏データがmusic0, music1, music2……と各曲がそれぞれ偶数番地に読み込まれているとします。そこでmusic0を演奏したいならばD0.Lに0, music1を演奏したいならばD0.Lに1を入れこのルーチンplay_musicをサブルーチンコールするようにします。これだけで演奏が開始されます。

演奏データに埋め込まれているドライバ のバージョンIDをalレジスタが指標して いなければならないというファンクション \$11の仕様から演奏データの格納アドレス a1に7を足しています。詳しくはファンク ション\$11の解説を参照してください。

効果音データの作成

ゲームのBGMに重ねて効果音を鳴らす場合はその演奏データのトラックとチャンネルのアサイン関係をしっかり把握していなければなりません。演奏データのプログラマと効果音データのプログラマが異なる場合には事前に打ち合わせをしておいたほうがいいでしょう。

●効果音データの制約

効果音データも基本的にはBGMデータ と同じようにZMSファイルをコンパイル したZMDデータで表現されます。しかし、 BGMデータとの大きな違いは、

- 1) 共通コマンドを持たない (持てない)
- 2) 効果音の演奏ワークには初期値がない

- 3) 以下のMMLコマンドを使用したとき の動作が保証されない
- ·[] 系コマンド([DO]~[LOOP] は除く)
- ・和音コマンド

効果音の演奏制御は、高速応答を要求されるのでパラメータの有効範囲チェックなどは一切行いません。また、2)にもあるとおりワークの初期化も行いませんのでディチューンやボリュームなどの基本パラメータの初期値も不定です。必ず設定するようにしてください。

また、効果音にMMLのテンポコマンドを用いることは禁止していませんが、その効果音が鳴るたびにBGMのテンポが変になるので使用しないほうがいいでしょう。

効果音データの実例をリスト6-1に示します。音色データはすでに述べたように事前に登録してあるものとします。これをコンパイルして得たZMDデータをダンプデータに変換したものがリスト6-2です。ZMDデータにはヘッダ"ZmuSiC'などがつ

リスト4

```
1: (T1)@X$F0,$41,$10,$42,$12,$40,$00,$7F,$00,$41,$F7
(4 - 2)
                  2: (T1)@X$F0,$41,$10,$42,$12,$40,$01,$10,$06,$04,$02,$06,$03,$03,$00,$00
3: (T1)@X$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$17,$F7
                     /.comment An old picture. by Z.Nishikawa (for SC55/SC155/CM300/CM500)
                     (i)
(b0)
(4 - 3)
                     (m1,2000) (a midi1 , 1)
(m2,2000) (a midi2 , 2)
(m3,2000) (a midi3 , 3)
                     (m4,2000) (a midi4, 4)
                     (m5,2000) (a midi5,
(m7,2000) (a midi10,
                     (m8,2000) (a midil0, 8)
(m9,2000) (a midil0, 9)
(m10,2000) (a midil0,10)
                 13:
                     (m11,2000) (a midi10,11)
                     /.roland_exclusive $10,$42 =[$40,0,$7f,0] / initialize SC55
/.sc55_v_reserve=[4,2,6,3, 3,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0] /バーシャルリザーブ
                19:
                    26:
                     (t7)@g12@i$41,$10,$42 @e80,10 @1
(t8)
(t9)
(t10)
                                                                              Or1
                                                                                   r8[do]
r8[do]
                                                                              er1
                                                                                  @r1
                                                                                          r8[do]
                                                                                     r8[do]
                                                                              Or1
                     (t11)
                33:
```

```
Z MUSIC macro
                                   *ドライバへのファンクションコール
                                                                                                    rts
         moveq.1
                 func,d1
                                                                                           music data tbl:
         trap
                 #3
                                                                                                    de.1
                                                                                                             music@
                                                                                                    dc.1
                                                                                                             musicl
play_music:
* < d0.1=曲番号(0~16383)
                                                                                                    dc.1
                                                                                                             music2
         movem. 1 d0-d2/a0-a1,-(sp)
                                                                                                    dc.1
                                                                                                             music4
                                                                                                    dc.1
         add.1
                 d0,d0
                                                                                                    dc.1
                                                                                                             music6
         movea.l music_data_tbl(pc,d0.1),al addq.w #7,al
                                                                                                    de.1
                                                                                                             musica
         moveq.1 #0,d2
Z_MUSIC #$11
                                                     *高速応答モード
         movem.1 (sp)+,d0-d2/a0-a1
```

きますがこれはまったく不要ですので取ってしまいます(残しておいても構いませんがメモリのムダですから)。

そしてリスト6-2の10バイト以降をアセンブラのプログラム形式に変換してやるとリスト6-3のようなものになります。こういったデータをあとはどんどん蓄積してやります。

リスト6-4のように複数トラックの効果 音データも作成可能です。これをコンパイ ルし同様に変換してやるとリスト6-5のよ うになります。

●効果音の演奏における2つの形式

効果音を鳴らす場合には2通りの形式が 存在します。

ひとつは効果音が鳴るチャンネルをあらかじめ空けておく形式です。つまり効果音が鳴るチャンネルをあらかじめ決めておいてBGMデータを作成するわけです。たとえばFM音源の1チャンネルから7チャンネルまでをBGM専用チャンネルとし、8チャンネル目を効果音チャンネルに割り当てる、

といった場合がそうです。

リストフ

2つ目はBGMを演奏しているチャンネルに割り込んで効果音を演奏する形式です。たとえばFM音源の1から8チャンネルすべてのチャンネルでBGMを演奏しそのうち8チャンネルが効果音に切り替わるといった場合がそうです。この場合、効果音が頻繁に演奏されると8チャンネル目はほとんど効果音しか鳴らなくなりBGMの1声が欠けて聞こえることになります。ですからBGMの設計をする際に、効果音が被って

```
(6-1)
                       /音色データは事前に登録してある
SP PMD AMD PMS AMS PAN
0, 0, 0, 0, 0, 3,
 (v12,0
           OM WE SY
                    0,
         59, 15,
                 0.
                              0, 0, 0, 3, 0
KS ML DT1 DT2 AME
                       SL
                           OL
         AR
                SR
                   RR
         23.
             8. 1.
                    8,
                        7.
                           31.
                                2,
                                    1.
                                       5.
                                           3.
                        5,
                           20,
                                    2,
                                           2,
                           20,
                                           0,
         22,
             3.
                     8,
 (m8,1000)
 (a8,8)
 (t8)@12 o3 q8 v14 p3 @k0 @m60 @h24 @s3 (a16(a)&a4.&(a16>a)
 (p)
(6-2)
               この部分は不要なので切り捨て
00000000 10 5A 6D 75 53 69 43 11 FF FF 00 01 00 00 00 02 .ZmuSiC.....
        00000010
99999929
00000040 FF C0 00 FF FF
                                                      .9 . . .
 (6 - 3)
                              演奏総トラック数(.W)
.dc.b $00,$01
       $00,$00,$00,$02
                              演奏データまでのオフセット(・L)
演奏絶対チャンネル(・W)
.cd.b
.cd.b
                                             演奏デ-
       $a0.$0c.$b6.$05.$b3.$d1.$00.$00
 .cd.b
        $00,$00,$e6,$00,$3c,$e8,$00,$18,$ff,$ff,$d6,$00,$03,$00,$00,$e0
.dc.b
       $39.$00.$0c.$ff.$ff.$00.$00.$00.$40.$00.$01.$45.$48.$ff.$e0.$45
 .dc.h
       $00,$0c,$00,$0c,$00,$00,$ff,$c0,$00,$ff,$ff
.dc.b
(6-4)
 (m7,1000)
 (m8,1000)
(a7,7)
 (48,8)
(47)@7 o7 q8 v15 p3 @k0 @lle<g>>cd<<e>(f8<f)p0
(t8)@4 o7 q8 v12 p3 @k0 L32(o>c)&(c<e)r1
 (6-5)
                                    演奏総トラック数(・w)
       .dc.b
              $00,$02
       .cd.b
              $00,$00,$00,$08
$00,$06
                                    演奏データまでのオフセット(・L)
演奏絶対チャンネル(・W)
                                     演奏データまでのオフセット(・L)
演奏絶対チャンネル(・W)
              $00.$00.$00.$29
       od.b
       .cd.b
              .cd.b
       .dc.b
$01
              $ff,$e0,$65,$00,$18,$00,$18,$00,$00,$00,$20,$00,$01,$b0,$ff
       .dc.b
       .cd.b
              .dc.b
$00
              $00,$ff,$80,$00,$ff,$e0,$54,$00,$06,$00,$06,$00,$00,$00,$aa,
       .dc.b
$ab
       .dc.b
              $01,$80,$c0,$c0,$ff
```

```
Z MUSIC macro
                        func
                                                *ドライバへのファンクションコール
            moveq.1 func,d1
trap #3
            endm
se play1:
            * < d0.1=sound number
* - all
            movem.1 d0-d2/a0-a1,-(sp) add.w d0,d0
            add.w d0,d0
move.w se_tbl(pc,d0.w),d0
lea se_tbl(pc,d0.w),a1
moveq.1 #7,d2
Z_MUSIC #$12
                                                            *割り込むトラック番号
            movem.1 (sp)+,d0-d2/a0-a1
            rts
* < d2.1=ch number
                  all
                  em.1 d0-d2/a0-a1,-(sp)
            move.w se_tbl(pc,d0.w),d0
lea se_tbl(pc,d0.w),a1
move.b d2,7(a1)
add_b = 1.00
                                                            *絶対チャンネルセット
*割り込むトラック番号
            addq.b #1,d2
Z_MUSIC #$12
                vem.1 (sp)+,d0-d2/a0-a1
se play3:
            * < d0.1=sound number
* - all
movem.1 d0-d2/a0-a1,-(sp)
                       d0,d0

se_tbl(pc,d0.w),d0

se_tbl(pc,d0.w),a1

which_ch(pc),a0
            add.w
            move.w
lea
lea
            eori.b
                        #1, (a0)
             move.b
                       (a0),d2
            addq.b #6,d2
move.b d2,7(a1)
                                                             *絶対チャンネルセット
*割り込むトラック番号
            addq.b
                       #1,d2
            Z MUSIC #812
             movem.1 (sp)+,d0-d2/a0-a1
            rts
 which_ch:
                                    0
 se_tbl:
            dc.w
                                                             *$00
                        se0-se tbl
                        sel-se_tbl
se2-se_tbl
se3-se_tbl
            de.w
                                                             *$01
            dc.w
                                                             *$03
            dc.w
                        se4-se tbl
                                                             ¥$04
 se0:
                        $00,$01
                                                            演奏総トラック数(.W)
演奏データまでのオフセット(.L)
演奏絶対チャンネル(.W)
             .dc.b
                         $00.$00.$00.$02
             .dc.b
                        $20,$00,$66,$05,$53,$d1,$00,$00 演奏データ

$00,$00,$e6,$00,$30,$e8,$00,$18,$ff,$ff,$d6,$00,$03,$00,$00,$e0

$33,$00,$00,$ff,$ff,$00,$00,$00,$40,$00,$01,$61,$45,$48,$ff,$e0,$45

$00,$00,$00,$00,$00,$00,$ff,$c0,$00,$ff,$ff
                         $00,$07
             .dc.b
             .dc.b
             .dc.b
             .even
 sel:
                                                            演奏総トラック数(.W)
演奏データまでのオフセット(.L)
演奏総対チャンネル(.W)
演奏がゴテックまでのオフセット(.L)
演奏総対チャンネル(.W)
                         $00,$02
$00,$00,$00,$08
             .de.b
             .dc.b
             .dc.b
                         $00,$06
                         $00,$00,$00.$29
              .dc.b
                         800,$07

(演奏格対チャンネル(、W)

$a0,$07,$b6,$02,$b3,$d1,$00,$00

6チャンネル用演奏データ

$00,$08,$64,$01,$ff,$73,$01,$ff,$54,$01,$ff,$56,$01,$ff,$70,$01
              .dc.b
             .dc.b
                        .dc.h
             .dc.b
                        $00,$ff,$80,$00,$ff,$e0,$54,$00,$06,$00,$06,$00,$00,$00,$aa,$ab
$01,$80,$c0,$c0,$ff
              .dc.b
              .dc.b
```

くるチャンネルにはメロディやベースなどの重要なパートを割り当てないように気をつけるべきでしょう。

●1番目の形式のお話

リスト7を見てください。効果音のマネージメントプログラムの一例です(リスト7中のサンプル効果音は、それぞれリスト6-3、リスト6-5とまったく同じものです)。まずse play1を見てください。

これはトラック 1 から 6 までを FM音源 1 チャンネルから 6 チャンネルに割り当て てこれを BGMで使用し、FM音源 $7 \sim 8$ チャンネルを効果音として使用する場合を考えます。 たとえば 0.1に効果音番号 0 を入れて se_play1 を呼ぶと、トラック 7 番から FM音源第 7 チャンネルで se_0 のデータが 演奏されます。 se_play1 中の、

moveq.l #7,d2

というのは、何番トラックで効果音を演奏するかを設定しています。いま、トラック1~6まででBGMを演奏しているわけですからトラック7は未使用です。よってなんにもジャマされず、ごく普通に演奏がなされます。

なぜこの例で効果音se0がFM音源第7 チャンネルで演奏されるかというと、それ はse0の効果音データに演奏絶対チャンネ ル番号が6(0~7のうちの6)というのが埋 め込まれているからです(囲み参照)。

同様の条件で、selを鳴らす場合も同様です。selは複数トラックによって構成された効果音データです。

moveq.1 #7, d2

とあるからトラック7から演奏するわけです。まず、selの第1トラックはd2.lで指定したとおりトラック7で演奏されます。次にselの第2トラックはd2.lで指定したトラック番号+1のトラック8で演奏されます。

このように複数トラックで構成された効果音はd2.1で指定したトラック番号から順番にトラックが割り当てられ演奏されます。

● 2番目の形式のお話

では今度はトラック1~8がFM音源1 ~8チャンネルにアサインされBGMが演

絶対チャンネル

内部表現の絶対チャンネルはベースチャンネルに無関係に操作対象デバイスを決定するものです。 Z-MUSICのマニュアルにも書いてありますが、絶対チャンネル $0 \sim 7$ が FM 音源の $1 \sim 8$ 、絶対チャンネル 8 がAD PCM $1 \sim 16$ 。そしてPCM8独立チャンネルモード時には絶対チャンネル25~31 がAD PCM $2 \sim 8$ に対応します。

奏されていたとして、これに効果音を鳴らす場合を考えます。こちらは前節でいった 2番目の形式です。

se_play1は結論からいえば、このままこの形式に対応できます。単一トラックのse0も複数トラック構成のselも大丈夫です。ちゃんと効果音が鳴っているあいだはそのチャンネルはBGM演奏を中断し、効果音を演奏して、演奏し終わるとなにごともなかったようにそのチャンネルのBGM演奏を再開するはずです。

では.

moveq.1 #7,d2

moveq.1 #1, d2

にしてse0を鳴らしたとしたらどうなるでしょうか。つまりse0がBGMのトラック1から割り込むという場合です。

確かにBGMのトラック1 (FM音源第1 チャンネル)の演奏が中断されますが、効果音se0はFM音源第7チャンネルで演奏されることになっていますので、そのチャンネルで効果音を演奏しようとすると、BGM側のFM音源第7チャンネルにアサインされたトラック7がFM音源第7チャンネルをアクセスしてきます。いい換えると複数の違った演奏データを同時にたった1個のFM音源チャンネルで演奏しようする状況が巻き起こるわけです。

つまりこの形式ではひとつの大前提があるのです。これから演奏する効果音のチャンネルが、割り込むトラックにアサインされているチャンネルと同一でなければならないのです。

この部分はたいへん重要です。

selは2本のトラックで構成された効果音ですがこの2本目のトラックがFM1チャンネルに割当てられていたとします。つまりselの上から5段目が\$00,\$07でなくて\$00,\$00となっている場合です。これを,

moveq.1 #7,d2

で7トラックから割り込ませるとします。

さて実行されるとBGMのトラック7に、 FM音源第7チャンネルにアサインされた se1の第1トラックが割り込んできます。以 後FM第7チャンネルは効果音を演奏しま す。FM音源第7チャンネルにアサインされたBGM側のトラックは効果音に占領されているトラック7しかないので、誰も効果音演奏をジャマせずうまくいきます。

そして次にBGM側のトラック8に、FM 音源第1チャンネルにアサインされたsel の第2トラックが割り込んできます。BGM 側のトラック8はそれまでFM音源第8チ ャンネルで演奏していたBGMを中断し FM音源第1チャンネルで効果音を演奏し 始めます。

しかし、その後、BGM側のトラック1が FM音源第1チャンネルをアクセスしてく るのでおかしなことになってきます。

つまりselの第1トラックは正常に演奏 されるが、第2トラックは正常に演奏され ないのです。

この話を図式化したものを図1に示します。

●その他の応用

効果音データはその演奏絶対チャンネルを持っていました。ですから同じ効果音を違ったチャンネルで鳴らすためには、その絶対チャンネルの違ったデータを別に持たなければならないのでしょうか。それでも構いませんがちょっとメモリがもったいないので、効果音データのその絶対チャンネルが書かれている部分を書き換えてひとつの効果音データを流用してやりましょう。

リスト7のse_play2はその一例です。パラメータは効果音番号と演奏チャンネルの2つ。効果音データのアドレスを得たあとそのアドレス+7に演奏希望絶対チャンネルを書き込んでいます。効果音が複数トラックで構成されている場合は、たとえばselならば(効果音データのアドレス+7)のほかに(効果音データのアドレス+13)にも絶対チャンネルを設定しなければなりません。

se_play2では割り込むトラックはその絶対チャンネル+1の値にしています。これはBGMのトラック1~8がFM音源の第1チャンネルから第8チャンネル(絶対チャンネルにして0~7)にアサインされていることを前提としています。

se_play3はse_play2を少し改良したものです。これは効果音をFM音源第7チャンネルと第8チャンネルを交互に用いて鳴らす処理をつけてみたものです。こちらもBGMのトラック1~8がFM音源の第1チャンネルから第8チャンネル(絶対チャンネルにして0~7)にアサインされていることを前提としています。

こういった状況に応じて効果音データを書き換えるような処理を工夫するといろいろと面白いことが実現可能です。SION II では効果音データのパンポットをMAGIC のX, Zパラメータによって随時設定し2Dサウンドシステムを実現しています(たいしたものではないんですけどね)。興味のある人は6月号の付録ディスクのSION II のソースリストの中のse.sをのぞいてみまし

よう。

●MIDI対応曲にFMの効果音

いままではFM音源のBGMにFM音源の 効果音を割り込ませる話でしたが、MIDI対 応の曲にFM音源の効果音を割り込ませる にはどうしたらよいのでしょうか。

BGMをMIDIで,効果音はFM音源で、と いう場合は各音源の目的がすでに区別され ているので,効果音の使用チャンネルが BGMの使用チャンネルとかち合わないの で形式1のように実現できます。

たとえば、トラック1~16までをMIDIで BGMに使用している場合なら効果音は未 使用トラックであるトラック17以降に割り 込ませれば(割り込んではいないのですが) よいことになります。この場合はわかりや すく管理も楽ですね。

では、FM音源+MIDI楽器でBGMを、そ してFM音源で効果音を、という場合はど うでしょうか。なんか複雑そうですがこれ は結局FM音源のみのBGMにFM音源の効 果音を割り込ませた方法がほとんどそのま ま使えます。

たとえば、FM音源の第1チャンネルか ら第6チャンネルにアサインしたトラック 1~6,そしてMIDIにアサインしたトラッ ク7~12でBGMを演奏していたとします。 つまりFM音源第7、8チャンネルは未使 用というときに、この空いている2つのチ ヤンネルを使って効果音を鳴らす場合を考 えます。これはチャンネルがまったくかち 合わないことから未使用トラックで効果音 を鳴らせばよいので形式1がそのまま適用 できます。よって効果音はトラック13以降 へ割り込ませてやれば (割り込んではいま せんが) よいことになります。

ではFM音源第1チャンネルから第8チ ャンネルまでをトラック1~8にアサイン し、MIDIをトラック9~16にアサインし、 これでBGM演奏して,これにFM音源の効 果音を割り込ませる場合を考えます。FM 音源の効果音はMIDIに対してなんの影響 も与えないことからトラック9~16を除外 して考えていいわけですから、そうなると 話はまったく形式2と同じになってきます。 ちょっとくどい感じがしますが一応例を示 しておきますと、効果音をFM音源第8チ ヤンネルで演奏するならトラック8に割り 込ませればいいことになります。

●MIDIの効果音

MIDIで効果音を鳴らす場合にはもっと 話が単純化します。ただMIDIチャンネルと いうものは単一チャンネルでもFM音源チ ャンネル複数分として動作しますから,ひ とつのMIDIチャンネルに対して複数のト ラックをアサインするケースが頻繁に出て きます。というわけで形式1,2ともたい した区別はなくなります。

しかし、管理の容易さから形式1をオス スメします。つまり効果音専用のMIDIチャ ンネルを取っておいてこのチャンネルを用 いて効果音を鳴らすようにするわけです。

●AD PCM音の効果音


もう. ここまでの話を理解してしまった 人ならばちょっとくどいですかね。

AD PCMはPCM8 Xモードでないとき は単音ですから形式2のみ有効ですね。

FM音源とAD PCMが連続するようなチ ャンネルアサイン構造にしておいて、FM 音源 とAD PCM音源を両方使った効果音 なんていうのも演奏できますね。

また、複雑なものでないワン・ショット のAD PCMの効果音の演奏ならば専用の ファンクションが設けてありますので、そ れを用いたほうが高速です。

リスト8にその一例を示します。



まず、リスト中のADPCM_se_play1を見てください。これは任意のアドレスに格納されているAD PCMデータをファンクションコール\$13を使って、BGMに割り込んで鳴らすためのプログラムです。BGM側でAD PCMをドラムなどで使用している場合はそれを一時停止して効果音を鳴らします。効果音が鳴り終わると自動的に演奏に戻ります。

ADPCM_se_play1ではアドレスに配置されたデータに便宜的に番号をつけ、呼び出すときにはd0.1にその番号を代入して呼び出すようになっています。その後ろにあるadr_frq_tblは各効果音データのサイズ、優先レベル(囲み参照)、データの開始アド

レスの管理テーブルです。

ADPCM_se_play2はZ-MUSICにすでに ZPDデータなどによって登録済みのAD PCM音を効果音で鳴らすためのサブルーチンです。ファンクションコール\$14をそのまま使っただけの単純なものです。d0.1に指定する効果音番号はAD PCMコンフィギュレーションで設定したノートナンバーに相当します。たとえばコンフィギュレーションで、

12=bomb.pcm

のように書き、これをZPDとしてZ-MUSIC に登録してあれば、このbomb.pcmを効果 音で鳴らすにはd0.1にそのまま12を入れれ ばいいわけです。

AD PCM効果音の優先レベル

X68000のAD PCMは(PCM 8 独立チャンネルモード時を除いては)単声です。ですから、効果音の発音要求は基本的に後着優先、つまり新しく発音要求されたものが発音されることになっています。しかし、ゲームなどで面と面とのつなぎのイベントの音声メッセージなど、どうしても爆発音などでかき消されたくない場合があります。そこでZ-MUSICでは非PCM8モードでは効果音を発音させるときに優先レベルというものが設定可能になっています。優先レベルは 0

~255まで設定可能ですが実用上は 0, 1程度で 十分でしょう。

●以下に優先レベルの例を示します。

発音中の優先LV 発音要求の優先LV 結果
0 0 発音要求採択
0 1 発音要求採択
1 0 発音要求採択
1 0 発音要求採択
1 日 発音要求採択
(8月号,55ページ参照)

後ろについているfrq_pan_tblというテーブルはADPCM_se_play1のadr_frq_tblからデータサイズとデータアドレスを取り去ったような形状をしています。

* * *

と、ちょっとわかりにくいところもあったと思いますが、Z-MUSIC ver.1.10の解説はひとまずこれでおしまいです。では皆さん増刷版「Z-MUSICシステム」でお会いいたしましょう。

COMCHKコマンド

開発途中はいろいろと曲のデータのほうも日に日に手を入れられ改良されていくでしょうから、共通コマンドを撲滅するのは最終的な段階でかまわないでしょう。SIONII もマスターアップ直前まで各曲データに共通コマンドが存在していました。

そこで最終的なチェック用としてリスト3に コンパイルして生成したZMDデータに共通コマ ンドがあるかないかを検査するプログラムを提 供します。

リスト3をアセンブル, リンク, リロケータ ブルコンバートするとCOMCHK.Rという実行ファイルができます。使い方は,

COMCHK ZMDファイル

とするだけです。共通コマンドがあれば「ある」と、なければ「ない」という結果を出力してくれます。

リスト日

```
Z MUSIC macro
                                    *ドライバへのファンクションコール
         moveq.1 func,d1
         trap
ADPCM_se_play1:
                                                      *ADPCM效果音
         *任意のアドレスに格納されたADPCM音を効果音として鳴らす
        * < d0.1=効果音番号(0~255)
        movem.1 d0-d3/a0-a1,-(sp)
        add.w d0,d0
add.w d0,d0
        move.w d0,d1
               d0,d0
d1,d0
         add w
        movem.l adr_frq_tbl(pc,d0.w),d2-d3/a1 Z_MUSIC #$13
         movem.1 (sp)+,d0-d3/a0-a1
        rts
adr_frq_tbl:
                  ADPCMデータのサイズ(.L)
優先レベル&PAN&FRQ(.L) +4
                  ADPCMデータの開始アドレス(.L)
                  2212,$0000 0203,adpcm se0
         dc.1
                  3478,$0001_0403,adpcm_se1
5453,$0000_0301,adpcm_se2
1401,$0001_0402,adpcm_se3
         de.1
         dc.1
        de.1
                  8799,$0000_0403,adpcm_se4
```

```
ADPCM_se_play2:
        *ZMUSICに登録したADFCM音を効果音として鳴らす
         < d0.1=効果音番号(0~255)
        movem.1 d0-d3/a0-a1,-(sp)
             d0,d0
        add.w
        add.w
               d0,d0
               frq_pan_tbl(pc,d0.w),d3
        Z MUSIC #$14
          vem.1 (sp)+,d0-d3/a0-a1
frq_pan_tbl:
               優先レベル&PAN&FRQ(.L)
       dc.1
                $0000 0203
       dc.l
                $0000_0303
$0000_0201
       dc.1
                $0001 0402
                                        *3
       dc.1
                $0001 0203
```

```
1: * ZMDデータ中のMIDI関係のコマンドをテキスト化してファイルに書き出す
2: *
3: * ZMD18.R version 1.00
4: *
5: .include iocscall.mac
6: .include doscall.mac
7: 8:
9: prog_start:
10: lea work(pc),a6
11:
12: lea $10(a0),a0 *メモリブロックの変更
13: lea end_of_prog(pc),a1
14: suba.l a0,a1
```

```
15:
                   (a1)
16:
17:
         pea
                   (a0)
                    SETBLOCK
         DOS
18:
19:
         addq.w
                   #8,sp
20:
        bsr
                   print title
22:
         tst.b
23:
         beq
                   print_help
                                                 *簡易ヘルプを表示
24: LL1:
25: E
         move.b
                   (a2)+,d0
                   print_he
#' ',d0
LL1
26:
        beg
                          help
         cmpi.b
```

```
subq.w #1,a2
 30:
 31: lea
32: LL2:
                       sorce_name(pc),a0
          move.b (a2)+,d0
cmpi.b #'',d0
bls LL3
 33:
 34 .
           move.b
                       d0,(a0)+
LL2
 36:
 37: br
38: LL3:
           bra
 39:
          clr.b
                       (B0)+
                                                           *end
          subq.w #1,a2
                       main_ope
 42:
          bra
 44: kakuchoshi:
                                                           *拡張子を設定
 45:
          * < a0=filename address
* X a0
           moveq.1 #91-1,d0
 48: kkchs_lp:
49: move.b
                       (a0)+,d0
          beq do_kkchs
cmpi.b #'.',d0
beq find_period
dbra d0,kkchs_lp
50:
 51:
52: beq
53: dbra
54: do_kkchs:
55: subc
          subq.l #1,a0

move.b #'.',(a0)+

move.b #'Z',(a0)+

move.b #'M',(a0)+

move.b #'D',(a0)+
 56:
 58:
          move.b
 59 .
                      (a0)
 61:
           rts
 61: rts
62: find_period:
63: cmpi.b #'',(a0)
64: bls do_kkchs
          bls
                                              *'.'はあっても拡張子がないケース
 66:
 67: main_ope:
                       sorce_name(pc),a0
           lea
                      kakuchoshi
 69:
          bsr
 70:
71:
                       sorce_name(pc),a2
                       fopen d5
 72:
          bsr
 73:
74:
           tst.b
                      open_err
read
process
           bmi
 75:
          bsr
                                              *>d3.1=size a5.1=address
           DOS
                        EXIT
 78:
 79: process:
          ocess:
* < a6.1=sorce zmd data address
* < a4.1=書き込み先パッファ
move.1 (a5)+,d0
cmpi.1 *$105a_6d75,d0 *ヘッグチェック
bne unid_err
move.1 (a5)+,d0
clr.b d0
cmpi.1 *$5369_43300,d0 *ヘッグチェック
bne unid_err
 80:
 81:
 33:
 85:
 86:
88:
          bne
           bne unid_err
moveq.1 #0,d2
                                              *clear flag
 90: pcd lp01:
          move.b (a5)+,d1
bmi exit_ccd
cmpi.b #$42,d1
91:
                                               *共通コマンドエンド
93:
94:
          beq cnv_mclk
cmpi.b #$15,d1
                                               *全音符カウンタセット
          beq
cmpi.b
                      env_sem
#$04,d1
96:
                                               *ベースチャンネル切り換え
          beq
cmpi.b
                      cnv_vset
#$05,d1
98:
                                               *ボイスセット
 99:
                     cnv_tempo
#$18,d1
                                               *テンポ
100:
           beq
           cmpi.b
101:
                                               *MIDI生データ転送
102:
           beq
                       env mdtrns
           cmpi.b
beq
cmpi.b
103:
                      #$1b,d1
                     cnv_vset2
#$40,d1
                                               *ボイスセット2
105:
                       skip_until0
#$60,d1
106:
          beq
cmpi.b
                                               *adpcm data read
                     *$60,d1
skip_until0
*$61,d1
skip_until0
*$62,d1
108:
           beg
                                               *#com0:read opmd.cnf
          cmpi.b
beq
cmpi.b
109:
                                               *#com2:print message
111:
112:
          beq
cmpi.b
                       env_midi
#$63,d1
                                               *#com22:trans midi data dump
113:
                       cnv_abdt
#$7e,d1
pcd_lp01
#$7f,d1
                                               *#com35:read adpcm block data
114:
           beg
           cmpi.b
beq
cmpi.b
115:
                                               *dummy code
                       skip_until0
unid_err
           beq
bra
118:
                                               *#com36:comment
                                               *unknown command
120: exit ccd:
121:
122:
123: skip
                       macro
                       n<=8
                                   then
125:
126:
          addq.w
else
                       #n-1,a5
                      n-1(a5),a5
127:
           lea
          endif
bra
endm
128:
                      pcd_lp01
130:
131:
132: cnv_vset: *音色設定
          skip
133:
134:
135: cnv_tempo: *テンポ
136: skip 3
137:
```

```
138: cnv_molk: *全音符カウンタセット
139: skip 6
 139:
 141: env sem:
                      *ベースチャンネル切り換え
2
           skip
144: cnv_mdtrns: 145: move.b (a5)+,d3 146: lsl.w #8,d3 147: move.b (a5)+,d3
                                      *MIDI生データ転送
                                                  *get how many
 148: cmlp:
           move.b (a5)+,d1
tst.b d2
bne LL4
149:
150:
151:
             moveq.1 #16,d2
 152:
 153:
            pea atx(pc)
DOS _PRINT
addq.w #4,sp
                                                   *@Y
155: addq.w

156: LL4:

157: bsr wrt_1b

158: subq.w #1,d2

159: beq LL5

160: cmpi.b #$f7,d1

camma
161: bne camma
162: moveq.1 #0,d2
163: LL5:
            pea crlf(pc)
DOS PRINT
addq.w #4,sp
subq.w #1,d3
bne cmlp
164:
165:
 166:
167:
             bra
169:
                         pcd_lp01
170: camma:
             move.w #',',-(sp)
DOS PUTCHAR
171:
172:
            addq.w #2,sp
subq.w #1,d3
173:
174:
175:
             bne
bra
                        cmlp
pcd_lp01
176:
178: wrt_1b:
            t_lb:
move.w d1,-(sp)
move.w #'$',-(sp)
DOS __PUTCHAR
addq.w #2,sp
move.b d1,d0
lsr.b #4,d0
add.b #'0',d0
cmpi.b #'9',d0
bis LL6
addq.b #7,d0
6:
180:
181:
 182:
183:
184:
185:
186:
187:
 188:
189: LL6:
190:
191:
             move.w d0,-(sp)
            DOS __PUTCHAR addq.w #2,sp andi.w #80f,dl add.b #'0',dl cmpi.b #'9',dl
                                                   *upper
192:
193:
194:
197: addq.b #7,d1
             move.w dl,-(sp)
199:
            DOS PUTCHAR addq.w #2,sp move.w (sp)+,d1
200:
                                                   *lower
202:
203:
             rts
204:
205: cnv_vset2: *ポイスセット2
206: skip 50
207:
208: cnv_midi: *#com22:trans midi data dump
209: cnv_abdt: *#com35:read adpcm block data
210: skip_until0:
211: moveq.1 #0,d2
212: move.b d1,(a4)+
213: adbt_lp:
214: move.b (a5)+,(a4)+
215:
            bne
bra
                        adbt_lp
pcd_lp01
218: fopen:
                                                   *ファイルのオープン(環境変数参照モード)
            * < a2=file name
* > d5=file handle (error:d5<0)</pre>
219:
221:
             * - all
             movem.1 d0/a0-a2,-(sp)
222:
                          -(sp)
(a2)
_OPEN
             clr.w
224:
225
             pea
DOS
226:
             addq.w #6,sp
move.l d0,d5
227
228
                                                   *d5.w=file handle
                         exit_fopen
229:
             bpl
                                                  *no problem
230
231:
             movea.1 a2,a0
                                                   *a0=file name only(non pathed)
233:
                          env work (pc)
234
                          -(sp)
getname(pc)
             pea
DOS
                          GETENV
12(sp),sp
236:
             lea
tst.1
237:
238:
                          exit_fopen
             bmi
240:
241: lea.l env_work(pc),al
242: fopen_lp01:
243: lea open_fn(pc),a2
244: fopen_1p02:
                          (a1)+,d0
             move.b
             beq
246:
                         do_fopen
```

```
cmpi.b #';',d0
beq do_fopen
move.b d0,(a2)+
249:
250: bra
251: do_fopen:
                            fopen_lp02
              ropen:

moveq.1 #'\',d0

cmp.b -1(a2),d0

beq sva0
252:
              beq sva0
cmp.b (a0),d0
beq sva0_
move.b d0,(a2)+
255:
256:
257:
258: sva0:
259: cmp.b (a0),c
260: bne sva0_:
261: addq.w #1,a0
262: bra sva0_:
                           (a0),d0
                                                        *'\'か続いた場合
        264:
266:
267:
269:
270:
271:
272:
                             -(sp)
             clr.w -(sp)
pea open_fn(pc)
DOS _OPEN
addq.w #6,sp
move.l d0,d5
bpl exit_fopen
tst.b -1(a1)
bne fopen_lp01
273:
274:
275:
                                                          *d5.w=file handle
276:
277:
                                                          *no problem
*まだ環境変数が残ってるか
278: bne fopen_lp01
279: exit_fopen:
280: movem.l (sp)+,d0/a0-a2
281:
              rts
283: read:
           * < d5.1=file handle

* > a5=data address

* > d3.1=size
284:
285:
286:
              * X d0
move.w #2,-(sp)
clr.l -(sp)
move.w d5,-(sp)
DOS _SEEK
addq.w #8,sp
move.l d0,d3
288:
                                                          *ファイルの長さを調べる
289:
291:
292:
                                                          *d0.1=file length
*d3=length
                                                          *file size=0
*file size=minus
                           fsize0
fsize0
294:
              beq
295:
              move.l d0,-(sp)
DOS _MALLOC
addq.w #4,sp
tst.l d0
bmi out_mem
297:
298:
299:
300:
301:
                                                          *OUT OF MEMORY
              move.1 d0,a5
303:
              clr.w
                           -(sp)
                                                          *ファイルポインタを元に戻す
              clr.1 -(sp)
move.w d5,-(sp)
DOS _SEEK
addq.w #8,sp
305:
306:
308:
              move.1 d3,-(sp)
310:
                                                          *push size
*push addr
              move.1 d3,-(sp)
pea (a5)
move.w d5,-(sp)
DOS READ
lea 10(sp),sp
tst.1 d0
311:
312:
                                                          *file handle
313:
316:
              bmi
                            read_err
                                                          *読み込み失敗
              move.w d5,-(sp)
DOS _CLOSE
addq.1 #2,sp
318:
                                                          *close
319:
321:
              rts
323: print_title:
```

```
#2,-(sp)
title(pc)
_FPUTS
                                   move.w
                                   pea
DOS
325:
 326:
 327:
                                   addq.w #6,sp
 328:
 330: print_help:

331: lea help_mes(pc),al

332: bsr mes_prt
 333: bye_bye:
334: DOS
                                                                        EXIT
334:

335:

336: err_bye:

337: bsr mes_prt

338: move.w #-1,-(sp)

POS __EXIT2
 341: prt_sfn:
342: lea
                                                                         sorce_name(pc),a1
                            bra
  343:
                                                                        mes_prt
 344:
345: read_err:
                                    bsr
lea
                                                                        prt_sfn
read_err_mes(pc),al
err_bye
   346:
  347:
                                    bra
   349:
  350: out_mem:
351: lea
                                                                          out_mem_mes(pc),al
   352:
                                    bra
                                                                          err_bye
   354: open err:
   355:
                                     bsr
lea
                                                                          prt_sfn
   356:
                                                                          open err mes(pc),al
                                                                         err_bye
   357:
   359: fsize0:
   360:
361:
                                                                         fsize0_mes(pc),a1 err_bye
                             lea
bra
   362:
   363: unid_err:
                                                                        prt sfn
   364:
                              bsr
lea
                                                                          unid_err_mes(pc),al
err_bye
   365:
   366:
   367:
   368: mes_prt:
                                    pea (A1)
DOS _PRINT
addq.w #4,sp
rts
  369:
370:
  374: work:
375: title:
                                                                        dc.b $1b,'[35mZMD18.R',$1b,'[m version 1.00 (C) 1992 dc.b $1b,'[36mZENJI SOFT',$1b,'[m',13,10,0 dc.b $1b,'[37m(使い方)',13,10 dc.b $1b,'[37m(使い方)',13,10 dc.b $1b,'[m ZMD18 '説み込みファイルネーム[.ZMD]>',13,10 dc.b $1b,'[m',13,10 dc.b $1b
   376:
  377: help_mes: 378:
   379:
   380:
    381:
                                                                         dc.b' ZMDファイル中のMIDI出力側部が分類はマンド、13,10
dc.b'をMMLの電光コマンドに変換してテキスト出力する。,13,10
dc.b'MIDI出力をしていないZMDデータには全く無態味。',13,10
dc.b'もちろんZMSファイルに対しても無意味。あしからず',13,10
   382:
    383:
   384:
 384: dc.

385: dc.

386: read_err_mes:

387: out_mem_mes:

388: open_err_mes:

389: fsize0_mes:
                                                                          dc.b 0
                                                                                                           dc.b 'が眺めなかったよ',13,10,0
dc.b 'メモリが环足しているよ! 増設しよう',13,10,0
dc.b 'が見つからなかったよ',13,10,0
dc.b 'ファイルサイズが変生!!',13,10,0
dc.b 'はZMDデータじゃないみたいたね'
 390: unid_err_mes:
391: crlf:
392: getname:
393: atx:
394: .bss
                                                                                                            dc.b 13,10,0
dc.b 'zmusic',0
dc.b '(T1)@X',0
 394: .bss
395: sorce_name:ds.b
396: open_fn: ds.b
397: env_work: ds.b
398: .even
399: end_of_prog:
```

```
1: * ZMDデータ中に共通コマンドがあるか検査する
2: *
3: *
4: *
                                 COMCHK.R
5:
6:
          .include
         .include
                                 doscall.mac
 9: prog_start:
0: lea work(pc),a6
          lea $10(a0),a0
lea end_of_prog(pc),a1
suba.1 a0,a1
pea (a1)
pea (a0)
DOS _SETBLOCK
addq.w #8,ap
                                                          *メモリプロックの変更
18:
19:
          bsr print_title
          tst.b (a2)+
beq print_help
22:
23: be 24: LL1:
                                                          *簡易ヘルプを表示
          move.b (a2)+,d0
beq print_help
cmpi.b #'',d0
25:
```

```
hla
                         LL1
           subq.w #1,a2
30:
31: lea sorce_name(pc),a0
32: LL2:
           move.b (a2)+,d0
cmpi.b #'',d0
bls LL3
move.b d0,(a0)+
bra LL2
33:
36:
            bra
37: bra
38: LL3:
39: clr.b (a0)+
40: subq.w #1,a2
37:
                                                                     *end
           bra
                         main_ope
43:
                                                                     *拡張子を設定
47: moved.1 #91-1,d0
48: kkchs_1p:
49: move.b (a0)+,d0
50: beq do_kkchs
51: cmpi.b #'.',d0
52: beq find_period
53: dbra d0,kkchs_1p
54: do_kkchs:
```

```
subq.l #1,a0
move.b #'.',(a0)+
move.b #'Z',(a0)+
move.b #'M',(a0)+
move.b #'D',(a0)+
clr.b (a0)
                                                                                                                                     move.w #2,-(sp)
                                                                                                                                                                             *ファイルの長さを調べる
   56:
                                                                                                                                    move.w #2,-(sp)
clr.l -(sp)
move.w d5,-(sp)
DOS _SEEK
addq.w #8,sp
move.l d0,d3
                                                                                                                        166:
  57:
58:
   59:
                                                                                                                                                                             *d0.1=file length
*d3=length
                                                                                                                        169:
  60.
                                                                                                                                                                             *file size=0
*file size=minus
                                                                                                                                                   fsize0
  61: rts
62: find_period:
63: cmpi.b #'',(a0)
64: bls do_kkchs
65: rts
                                                                                                                                     beq
                                                                                                                        172:
                                                                                                                                                  fsize0
                                                                                                                                     move.1 d0,-(sp)
DOS _MALLOC
addq.w #4,sp
tst.1 d0
                                            * ' . ' はあっても拡張子がないケース
                                                                                                                        176:
   67: main ope:
                          sorce_name(pc),a0
kakuchoshi
             lea
  68:
                                                                                                                                                  out_mem
                                                                                                                                                                             *OUT OF MEMORY
  69:
70:
                                                                                                                                     move.1 d0.a5
                                                                                                                        179:
                                                                                                                       180:
181:
182:
                           sorce_name(pc),a2
              lea
                                                                                                                                                                             *ファイルボインタを元に早す
             bsr
tst.b
                           fopen
                                                                                                                                    clr.1 -(sp)
move.w d5,-(sp)
DOS _SEEK
addq.w #8,sp
                          d5
                          d5
open_err
read
                                                                                                                       183:
                                                                                                                       184:
185:
             bmi
             bsr
                                             *>d3.1=size a5.1=address
                          (a5)+,d0
#$105a_6d75,d0 *ヘッダチェック
unid_err
(a5)+,d0
                                                                                                                        186:
                                                                                                                                     move.1 d3,-(sp)
             move.1
                                                                                                                       187:
188:
             empi.l
bne
move.l
                                                                                                                                    pea (a5)
move.w d5,-(sp)
DOS __READ
lea __10(sp),sp
  78:
                                                                                                                                                                             *push addr
*file handle
                                                                                                                       189:
                                                                                                                        190:
             clr.b
cmpi.l
                          da
                                                                                                                        191:
                           #$5369_4300,d0 *ヘッダチェック
                                                                                                                       192:
193:
                                                                                                                                    tst.1
bmi
                          unid_err
aru(pc),a0
(a5)
prt_kekka
nai(pc),a0
              bne
lea
                                                                                                                                                 read_err
                                                                                                                                                                             *読み込み失敗
  84:
                                                                                                                       194:
              tst.b
bpl
                                                                                                                                    move.w d5,-(sp)
DOS _CLOSE
addq.1 #2,sp
                                                                                                                       195:
                                                                                                                       196:
197:
              lea
  88: prt_kekka:
89: bsr
                                                                                                                       198:
                                                                                                                       199:
             pea
DOS
                          (a0)
PRINT
  90:
                                                                                                                       200: print_title:
                                                                                                                                    move.w #2,-(sp)
pea title(pc)
DOS _FPUTS
                                                                                                                       201:
             addq.w #4,sp
DOS _EXIT
                                                                                                                       202 .
  93:
             DOS
                                                                                                                                    addq.w #6,sp
                                                                                                                       204:
  95: fopen:
                                          *ファイルのオープン(環境変数参照モード)
                                                                                                                       205:
           * < a2=file name

* > d5=file handle (error:d5<0)
                                                                                                                       206:
207: print_help:
208: lea h
  98:
             * - all
                                                                                                                                lea
bsr
                                                                                                                                                 help_mes(pc),al
 99:
             movem.1 d0/a0-a2,-(sp)
                                                                                                                                                 mes_prt
                                                                                                                       210: bye_bye:
211: DOS
                         _EXIT
                                                                                                                       211:
 101:
             clr.w
             pea
DOS
                                                                                                                       213: err_bye:
                                                                                                                       214:
215:
                                                                                                                                    bsr
move.w
                                                                                                                                                 mes_prt
#-1,-(sp)
_EXIT2
 104:
             addq.w
 105
                                                                                                                       216:
217:
                                                                                                                                    DOS
 107:
             movea.1 a2,a0 *a0=file name only(non pathed)
                                                                                                                       218: prt_sfn:
219: lea
 108:
 109:
                                                                                                                                                  sorce name(pc),a1
                                                                                                                                lea
                          env_work(pc)
                                                                                                                       220:
                                                                                                                                                  mes_prt
             clr.l
pea
DOS
                          -(sp)
getname(pc)
                                                                                                                       221:
222: read_err:
 111:
                                                                                                                       223: bsr
224: lea
225: bre
                          _GETENV
12(sp),sp
                                                                                                                                                  prt_sfn
read_err_mes(pc),a1
err_bye
            lea
tst.l
 114:
                          exit fopen
 116:
             bmi
                                                                                                                       226:
118: lea.1 env_work(pc),a1
119: fopen_lp01:
120: lea open_fn(pc),a2
121: fopen_lp02:
                                                                                                                       227: out_mem:
228: lea
229: bra
                                                                                                                                                 out_mem_mes(pc),al
err_bye
                                                                                                                       230:
          231: open_err:
                                                                                                                                                 prt_sfn
open_err_mes(pc),al
err_bye
                                                                                                                                bsr
lea
 122:
                                                                                                                       232:
                                                                                                                       233:
 123:
 125:
                                                                                                                       235:
                                                                                                                       236: fsize0:
237: lea
126: bra fopen_
127: do_fopen:
128: do_fopen:
129: moveq.1 #'\foma',d0
omp.b -1(a2),d0
 126:
                                                                                                                                                  fsize0_mes(pc),a1
                                                                                                                                lea
bra
                                                                                                                                                  err_bye
                                                                                                                       238:
                                                                                                                       239
                                                                                                                                                 prt_sfn
unid_err_mes(pc),al
err_bye
            beq sva0
cmp.b (a0),d0
beq sva0_
move.b d0,(a2)+
                                                                                                                                    bsr
lea
bra
                                                                                                                       241:
                                                                                                                       242:
243:
 134:
                                                                                                                       244:
135: sva0:
                                                                                                                       245: mes_prt:
                                                                                                                                                  (A1)
_PRINT
                                                                                                                                pea
DOS
                                                                                                                       248:
                                                                                                                                    addq.w
                                                                                                                       249:
250:
                                                                                                                       251: work:
                                                                                                                                                 dc.b $1b,'[35mCOMCHK.R',$1b,'[m version 1.00 (C) 1992 'dc.b $1b,'[36mZENJI SOFT',$1b,'[m',13,10,0 dc.b $1b,'[37m(慢い方)',13,10 dc.b $1b,'[m COMCHK (読み込みファイルネーム[.ZMD]>',13,10 dc.b $1b,'[m' dc.b $1b,'[m' dc.b $1b,'[m' dc.b 'ZMDファイル中に共通コマンドがあるかチェックするよ。',13,10 dc.b 'ZMSファイルに対して実行しても無趣味。あしからず',13,10 dc.b '
                                                                                                                       252: title:
                                                                                                                       252: Crtre.
253:
254: help_mes:
                                                                                                                       255:
 147:
             clr.w -(sp)
pea open_fn(pc)
DOS _OPEN
 148:
                                                                                                                      258: dc.b
259: dc.b
260: dc.b
261: read_err_mes:
262: out_mem_mes:
263: open_err_mes:
264: fsize0_mes:
265: unid_err_mes:
266: aru:
267: nai:
268: getname:
269: .bss
                                                                                                                       258:
                                                                                                                                                         dc.b 'が続めなかったよ',13,10,0
dc.b 'メモリか不足しているよ! 増設しよう',13,10,0
dc.b 'が見つからなかったよ',13,10,0
dc.b 'ファイルサイズが蒙た!!',13,10,0
dc.b 'は2内データじゃないみたいだね',13,10,0
dc.b 'には共通コマンドが存在するよ',13,10,0
dc.b 'には共通コマンドは無いね',13,10,0
dc.b 'には共通コマンドは無いね',13,10,0
 150:
             DOS _OPEN
addq.w #6,sp
move.1 d0,d5
bp1 exit_fopen
tst.b -1(a1)
 151:
                                              *d5.w=file handle
*no problem
*また環境変数が残ってるか
 154:
                          fopen_lp01
 155: bne fopen_lp01
156: exit_fopen:
157: movem.1 (sp)+,d0/a0-a2
 158:
             rts
                                                                                                                       269: .bss
270: sorce_name:
271: open_fn:
272: env_work:
 159:
                                                                                                                                                                ds.b
                                                                                                                                                               ds.b
ds.b
                                                                                                                                                                             91
256
         * < d5.1=file handle

* > a5=data address

* > d3.1=size

* X d0
 161:
                                                                                                                       273: .even
274: end_of_prog:
```

バックナンバー案内

ここには 1991年 10月号から 1992年9月号までをご 紹介しました。現在 1991年1, 5, 8, 9, 11, 12, 1992年1, 2, 4, 5~9月号の在庫がございます。 バックナンバーおよび定期購読の申し込み方法について は、174ページを参照してください。

0 Ö





10月号 (品切れ)

特集 マシン語との邂逅

響子 in CGわ~るど/マシン語プログラミング/ショートプロ ハード工作/Z80's Bar/よいこのSX-WINDOW/ANOTHER CG WORLD 吾輩はX68000である/ようこそC言語/大人のためのX68000

●新連載 Computer Music入門

• NEW Print Shop PRO-68K Ver 2.0

LIVE in '91 うれしい! たのしい! 大好き!/SPANISH BLUE THE SOFTOUCH ボナンザブラザーズ/ロードス島戦記/ジーザスⅡ他 全機種共通システム Small-C活用講座 (初級編)





特集 空間彷徨型ゲーム大分析

選子 in Cdか〜るど/大人のためのK68000/ANOTHER CG WORLD D6GA/ショートプロ/Computer Music入門/吾輩はX68000であるようこそC言語/マシン語プログラミング/Z80's Bar/ハード工作

● X68000用カードゲーム ギャップ

●新製品紹介 F-Card GT

LIVE in '91 オーダイン

THE SOFTOUCH キャメルトライ/アクアレス/フューチャーウォーズ他 全機種共通システム Small-C活用議座(応用編)/MORTAL



12月号

特集 音・そして音楽とコンピュータ

別冊付録 X68000 THE GAME SOFTWARE BEST SELECTION



●エレクトロニクスショウ & データショウ LIVE in '91 OH YEAH!/サイレント・イヴ/ジングルベル THE SOFTOUCH フェアリーランドストーリー/プロサッカー68他 全機種共通システム Small-C用 SLANGコンパチ関数



1月号

連載 WINDOWの未来 連載 ハード工作/Z80's Bar/ショートプロ/吾輩はXARADA ハード工作/Z80's Bar/ショートプロ/吾輩はX68000である ANOTHER CG WORLD/Computer Music入門/カードゲーム

●MAGIC用ゲーム 3D MAZE

●CM-300/500&LA音源の活用法

LIVE in '92 DRAGON SABER/ † */ THE ENTERTAINER THE SOFTOUCH 出たな!! ツインビー/ブリッツクリーク/飛翔鮫他

全機種共通システム パズルゲームLINER



00

1990年

2月号

特集 2Dグラフィックの拡張

響子 in CGわ〜ると/大人のためのX68000/マシン語プログラミング ハード工作/ショートプロ/ANOTHER CG WORLD/Z80's Bar 吾輩はX68000である/Computer Music入門/カードゲーム

• TREND ANALYSIS

• MIRAGE MODEL STUFF/Press Conductor PRO-68K LIVE in '92 ストリートファイター I /Tide Over THE SOFTOUCH ジェノサイド2/アルシャーク/コード・ゼロ他 全機種共通システム シミュレーションゲームPOLANYI





3月号(品切れ) 特集 SCSIの活用

響子 in CGか〜るど/b6GA・CGA/大人のためのX68000/Z80's Bar ショートプロ/吾輩はX68000である/マシン語プログラミング ハード工作/ANOTHER CG WORLD/Computer Music入門/カードゲーム

● Z-MUSIC支援ツール ZPDCON.X

● Z's-EX用拡張コマンド MASK_reverse.X LIVE in '92 ギャラクシーフォース/君が代 THE SOFTOUCH グラディウス II/レミングス/大戦略 II '90/伊忍道 全機種共通システム カードゲームKLONDIKE



4月号

特集 成熟するゲームと日本の文化

よい子のSX-WINDOW/Z80's Bar

連載 ボードエ作/ANOTHER CG WORLD/Computer Mu ハード工作/ANOTHER CG WORLD/Computer Music入門

●発表 1991年度GAME OF THE YEAR


・バーコードバトラー

LIVE in '92 あじさいのうた/ショパン練習曲作品25-2へ短調/IT'S MAGIC THE SOFTOUCH ファーストクィーン I /マスターオブモンスターズ I 他 全機種共通システム 実践Small-C(I)オプティマイザ080



5月号

特集 明日のための環境づくり 第7回 言わせてくれなくちゃだワ




●製品紹介 MIDI音源 03R/W/MIC68K LIVE in '92 フレンズ/Danger Line

THE SOFTOUCH エイリアンシンドローム/苦胃頭捕物帳他 全機種共通システム 実践Small-C(2)COMMAND.OBJ



6月号

特別企画 Oh!MZ.Oh!X10年間の歩み 特別付録 創刊10周年記念PRO-68K(5"2HD)



●新製品紹介 Z'sSTAFF PRO-68K ver.3.0 LIVE in '92 Shake the Street/Ancient relics THE SOFTOUCH スピンディジー I /ロイヤルブラッド/ライフ&デス他 全機種共通システム 実践Small-C講座(3)COMMAND.OBJ2



7月号

特集 超空間美術論

特別付録 DōGA CGAシステム&お試しディスク(5"2HD)

よいこのSX-WINDOW/響子 in CGわ~るど/Z80's Bar ANOTHER CG WORLD/大人のためのX68000 Computer Music入門/ハード工作/ショートプロ

●試用レポート V70アクセラレータボード LIVE in '92 Bye Bye My Love/MATERIAL GIRL/ヴェクザシオン THE SOFTOUCH 将棋聖天&棋太平68K/シムアース/太閤立志伝 全機種共通システム 実践Small-C講座(4)関数リファレンス



8月号

特集 プログラミング再入門

響子 in CGわ~るど/吾輩はX68000である/よいこのSX-WINDOW マシン語プログラミング/ハード工作/ANOTHER CG WORLD 大人のためのX68000/Computer Music入門/ショートプロ

●新製品紹介 MATIER/TG100/SOUND SX-68K LIVE in '92 氷穴/ガラガラヘビがやってくる/風の贈り物 THE SOFTOUCH 三國志III/シムアース/ウルティマVI/バトルテック 全機種共通システム 実践Small-C講座(5)ワイルドカード グラフィックライブラリGRAPH.LIB



9月号

響子 in CGわ~るど/吾輩はX68000である/ショートプロ マシン語プログラミング/ハード工作/ANOTHER CG WORLD

●新製品紹介 MATIER/MIREGE System Model Stuff LIVE in '92 恋をしようよ Yeah! Yeah!/ゆめいっぱい THE SOFTOUCH ファイナルファイト/ライジングサン/ ヨーロッパ戦線/シューティング68K GAMES 全機種共通システム O-EDIT & MODCNV

(第10回)

スクロールバーに挑戦

Nakamori Akira 中森 章

お待たせしました。今回は、以前予告したままになっていたスクロールバーを取り上げます。要はボリューム型のコントロールと同じなのですが、画面の書き換え処理などを同時に行わなければなりません。サンブルを参考にしてみてください。

はじめに

今回の予定はタスクマンの関数を使ってタスク間通信を行う予定でしたが、ちょっと気が変わりました。この連載の最初のほう(2回目だか3回目)で、次回はスクロールバーについて説明するといって、そのままにしていたのを思い出しました。もし、スクロールバーの説明を心待ちにしていた人がいたらごめんなさい。

スクロールバーに関しては私自身頭の中にもやもやとしたものがあったので、知らず知らずのうちに避けていたのかもしれません。しかし、最近ではそのもやもやも少しは晴れてきています。近くSX-WINDOW開発キットも発売になるので、このまま放っておいてもいいかなと思ったのですが、開発キットの途中版のスクロールバーの説明はあまり的を射ていないような気がしました。と、いうわけで今回はスクロールバーの説明をしたいと思います。

スクロールバーとは

そもそもスクロールとはエアコンの売りのひとつ、じゃなくて、巻物のことです。 巻物とは、いうまでもなく、細長い紙に絵や文章を書いて軸に巻いたものです。それを見るときには、巻いた紙をほぐしながら、そこから次々と現れてくる部分を見ていきます(図1)。

その見える部分だけに注目すると、目の前を絵や文字が左から右へと移動していくような感じを受けます(これは巻物が縦書きで、右から左に文章が書かれていると仮定した場合)。

このように見えている部分がずりずりと

移動していき、代わりに隠れていた部分が 次々と見えてくるような効果を与えること をスクロールするといいます。

スクロールバーとは、ものを(強制的に) スクロールさせるための指示を与えるもの です。多くの場合、スクロールバーをマウ スでクリックしたり、その一部をドラッグ することにより、画面に表示されている図 形や文字をスクロールさせることができま す。

SX-WINDOWにおいて、スクロールバーは標準ボタンやアップダウンボタンやスライドボリュームなどの制御ボタン(コントロール)の一種として扱われます。スクロールバーは画面がどの程度スクロールしているのかを、その値として持っています。通常は値が0ならば初期状態で、値が大きくなるほど初期状態から大きくスクロールしている、というように意味づけることが多いようです。

スクロールバーの値を変更したり位置や大きさを変更することはコントロールマンの関数によって行います。ただし、この値を変更するという処理は実際に画面をスクロールする処理とは別物です。スクロールバーの値を変更したからといって、画面が自動的にスクロールするわけではありません。スクロールバーを使用するプログラムでは、スクロールバーの値に応じて画面をスクロールするという処理が別途必要になります。この場合、スクロールバーの値とあます。この場合、スクロールバーの値とある。この場合、スクロールバーの値とカープログラムの責任です。

とりあえず、ここでは、SX-WINDOWにおけるスクロールバーの各部の名称と、それらの部分がマウスで選択されたときに行うべき代表的な処理について示しておきましょう。

図2にスクロールバーの各部がマウスで選択されたときにプログラムに通知されるパートコードについて示します。SX-WIN DOWのスクロールバーでは中心にあるアップボタンとダウンボタンのある四角の領域がスクロールされる領域を示しています。これはスクロールバーを操作することで見ることのできる最大の領域(デスティネーションレクタングル)のうち、現在ウィンドウ上に見えている領域(ビューレクタングル)に対応しています。


そして、その後ろにあるサムの部分が、 ビューレクタングルに対するデスティネーションレクタングルの位置のずれ具合を示 しています。つまり、サムが上方(左方) にあればデスティネーションレクタングル の下の部分がビューレクタングルに見えて いることになり、サムが下方(右方)にあればデスティネーションレクタングルの上 の部分が見えていることになります(図3)。

それでは、それぞれのパートコードがマウスで選択(その位置にマウスカーソルを持っていき左ボタンを押すこと)されたときに、どのような処理をすべきかを説明します。

●C_INDOWN (ダウンボタン)

デスティネーションレクタングルの下方

図1 スクロールは巻物



(右方) が見えるように、ビューレクタン グルに対してデスティネーションレクタン グルを上方 (左方) に移動させる処理を行 います。

スクロールバーの値は増加させます。また、このときサムは上方(左方)へ移動します。

●C INUP (アップボタン)

デスティネーションレクタングルの上方 (左方)が見えるように、ビューレクタング ルに対してデスティネーションレクタング ルを下方 (右方) に移動させる処理を行います。

スクロールバーの値は減少させます。また、このときサムは下方(右方)へ移動します。

●C_INPGUP (スクロール領域・アップ側) マウスカーソルで指定する位置まで直接

図2 スクロールバーとパートコード

サムを移動します。ビューレクタングルに 対してデスティネーションレクタングルを 下方(右方)に移動させる処理を行います。

スクロールバーの値は減少させます。また、このときサムは下方(右方)へ移動します。これはマウスカーソルがある方向です。

C_INUPとの違いはスクロールバーの値の変化がマウスカーソルの位置によって決定されることです。C_INUPではある一定値だけ変化させます。

●C_INPGDOWN (スクロール領域・ダウン 側)

マウスカーソルで指定する位置まで直接 サムを移動します。ビューレクタングルに 対してデスティネーションレクタングルを 上方(左方)に移動させる処理を行います。 スクロールバーの値は増加させます。ま た,このときサムは上方(左方)へ移動します。これはマウスカーソルがある方向で

C_INDOWNとの違いはスクロールバー の値の変化がマウスカーソルの位置によっ て決定されることです。C_INDOWNPで はある一定値だけ変化させます。

●C_INTHUMB (サム, またはスクロール ボックス)


サムはマウスの左ボタンを押しながらドラッグしてスクロールバーの好きな位置まで移動させます。その位置に合うように、ビューレクタングルに対してデスティネーションレクタングルを上下(左右)に移動させる処理をします。

スクロールバーの値もサムの位置に対応 して増減させます。

C_INPGUP, C_INPGDOWN との違いは、スクロールする度合いをきめ細かく指定できる点でしょう。

IN_PGDOWN
IN_UP
IN_DOWN
IN_PGUP
IN_THUMB

図3 スクロールバーとサムの位置関係



n デスティネーションレクタングル、ビューレクタングルというのはテキストマンで扱うテキストのスクロールで使用する用語。ここでいうデスティネーションレクタングルはビットマップレクタングル、ビューレクタングルはグラフポートレクタングルのこと。ウィンドウのスクロール処理をテキストのスクロール処理と同一視するために、あえてそう呼んでいる。

画面をスクロールする方法

スクロールバーの値に応じて画面をスクロールする方法には、大きく分けて2種類の方法があります。それらについて説明しましょう。

●描画側で辻妻を合わせる方法

これはウィンドウに文字や図形を描画するとき、スクロールバーの値に従って、文字や図形をずらして描画する方法です。たとえば、デスティネーションレクタングルが、

ABCDEFGHIJK

で、ビューレクタングルが3文字分を表示できる。



のような領域であるとします。このとき,

初期状態 (スクロールしていない状態) では、

ABC DEFGHIJK

のように、デスティネーションレクタング ルの左 3 文字がビューレクタングルから見 えています。

もし、スクロールバーの値が n であると きは、デスティネーションレクタングルを n 文字だけずらして描画するのがこの方法 です。スクロールバーの値が 2 ならば、デ スティネーションレクタングルを 2 文字ず らして描画します。つまり、ウィンドウに はCの文字から描画します。そうすれば、

CDE FGHIJK

のようになり、ビューレクタングルの内容 はスクロールしたように見えます。

この方法の利点は容易に実現できることです。描画する位置をずらすだけでよいので,あとで述べるもうひとつの方法と異なり,ビューレクタングルやスクロールバーを移動する処理が不要になります。

欠点は描画する側で、描画とは直接関係ないはずの、スクロールバーの値を意識しなければならないことでしょう。SX-WIN DOWのプログラムはスケルトンと呼ばれる骨格プログラムを作っておいて、それを基に作成することがほとんどです。しかし、この方法では、スクロール処理が個々の描画ルーチンに依存するため、スケルトンにスクロール処理を盛り込んでおくことはできません。

●描画側にはスクロールを意識させない方法

これはスクロールバーの値に応じてビューレクタングルのほうを移動させる方法です。前と同様に、デスティネーションレクタングルが、

ABCDEFGHIJK

で、ビューレクタングルが3文字分を表示 できる、 であるとします。このとき,初期状態 (ス クロールしていない状態)では,

ABC DEFGHIJK

のように、デスティネーションレクタングルの左3文字がビューレクタングルから見えています。スクロールバーの値がnであるとき、ビューレクタングルをn文字だけ移動するのがこの方法です。スクロールバーの値が2ならば、ビューレクタングルを2文字ずらして描画します。そうすれば、

AB CDE FGHIJK

のようになって、ビューレクタングルから 見える文字はスクロールして見えます。

この方法を利用する場合、実際にビューレクタングルを移動させるわけではありません。(ローカル) 座標系の原点を移動して、ビューレクタングルの存在する (ローカル) 座標をずらします。デスティネーションレクタングルには、常に同じ (ローカル) 座標で示される位置から文字や図形を描画することにすれば、ビューレクタングルから見える文字や図形はスクロールして見えるのです。描画する側はスクロールバーの値を意識する必要はありません。

このため、ウィンドウのスクロール処理の手順を一般化することができ、スケルトンなどの基本的なプログラムにスクロールバーの処理を盛り込むことができるようになります。そのようなスケルトンを用いるアプリケーションでは、スクロールバーの存在など意識せず、普通にプログラムを作ればよいのです。極端な話、(スケルトンに対して追加する部分の)プログラムでなにも考えなくても、スクロールバーで画面をスクロールできるのです。

しかし、この処理の欠点はスケルトンのプログラムが非常に複雑になる点です。座標系の基準位置をずらすのですから、スクロール処理を行うたびにローカル座標で管理されているすべてのコントロール(スクロールバーをはじめ、標準ボタンやスライドボリュームなど)の位置がずれてしまいます。したがって、スクロールバーの値に応じてコントロールを移動させる処理をしなければなりません。

スクロールバーの処理

スクロールバーの値に従って描画位置を 変える方法は誰でも考えつく方法です。こ こで、取り立てて説明するほどのことはな いでしょう。以後は、少し複雑な処理であ る、座標系をずらしてスクロールを行う処 理について説明することにします。

なお、スクロール処理には、ウィンドウ内の一部の領域をスクロールする場合と、ウィンドウ内の全体をスクロールする場合の2種類があります。どちらも、基本的な処理は同じですが、以後はウィンドウ内の全体をスクロールさせるものとして話を進めていきます。

●スクロールバーの値

まずは、スクロールバーの持つ値です。 処理を一般化するためには、値の意味づけ はプログラムに任せられているとはいえ、 すべての場合で一意に定まる値を持たせな ければなりません。これは、デスティネー ションレクタングルに対するビューレクタ ングルの移動量をそのままスクロールバー の値とすればよいでしょう。つまり、横ス クロールバーなら横方向のY座標のずれ、 縦スクロールバーなら縦方向のY座標のずれを値とします。

特殊な場合を除き、ビューレクタングルはウィンドウの内部と一致しています。スクロールを行うことは、ビューレクタングルのローカル座標をずらすことです。初期状態ではウィンドウ内部の左上のローカル座標は(0,0)ですから、この座標がスクロールによってずれることになります。ウィンドウの左上のローカル座標が、それぞれ、横スクロールバーと縦スクロールバーの値を示しています(図4)。

●スクロールバーの最大値と最小値

デスティネーションレクタングルは(スクロールバーの値を変化させることにより)ビューレクタングルをずらしていって見ることのできる最大の範囲です。したがって、スクロールバーの値にはビューレクタングルとデスティネーションレクタングルの大きさに依存した最大値と最小値が存在します。図5を見ればわかるように、最小値は0、最大値は横スクロールバーは、

デスティネーションレクタングルの横

幅-ビューレクタングルの横幅 縦スクロールバーが、

デスティネーションレクタングルの縦 幅ービューレクタングルの縦幅

となります。したがって、ウィンドウの大きさ(ビューレクタングル)が変化した場合は、スクロールバーの最大値と最小値を変更しなければなりません(さすがにデスティネーションレクタングルの大きさは不変でしょう)。最小値は0に決まっているので、実際には最大値のみの変更になります。

●画面のスクロール処理

スクロールの程度 (スクロール量=スクロールバーの値) が、座標のずれを表すことにすれば、スクロール処理は簡単です。

図4 左上の座標とスクロールの関係

ウィンドウ内部の左上の座標を,スクロールバーの値に応じて付け替えてやればいいのです。これは,

GMSetHome

関数で行います。つまり、X座標のずれ(横 スクロールバーの値)とY座標のずれ(縦 スクロールバーの値)を組にしたpoint_t型 のデータを引数にしてGMSetHome関数 を呼び出します。これでスクロール処理は おしまいです。

とはいえ、これでは座標系をずらしただけで、次にアップデートイベントが発生するまで、画面の再描画は行われません。このため、強制的に再描画を行う処理が必要です。





図5 スクロールバーの値が取る範囲



再描画を行う場合、単純には、画面(ウィンドウ内部)を一度消去することを考えつきます(そうでなければ新しい文字が前の文字と重なってしまう)。しかし、この方法ではスクロールするごとに画面がちらついてしまい、スクロールを行ったという感じが出ません(いきなり画面が変化したように見える)。そこで、スクロールを行う場合は、画面を消去する代わりに、

GMScroll

関数を用いて、座標をずらすのと同じ量だけ画面の表示内容をずらし、その後、実際に座標系をずらしてから再描画を行います。これにより、スムーズにスクロールした感じを出すことができます(図6)。

GMScroll関数自身は,座標系をずらすわけでもなんでもなく,指定した領域内に表示されている図形をスクロールして表示するだけですから,そのあとに座標系をずらすことが必要になるのです。

●スクロールバーの移動

GMSetHome関数はビューレクタングル (グラフポートレクタングル) を移動します。このため、ローカル座標で管理されている制御ボタン類の位置が移動してしまいます。このとき、ウィンドウの右端と下側に付いているスクロールバーの位置がずれてしまいますから、GMSetHome関数を呼び出した場合は、スクロールバーの位置をウィンドウ内部に収まるように移動しなければなりません(図7)。

スクロールバーを移動・拡大するときには、スクロールバーをいったん消去してから、移動・拡大を行い、そして再び表示するというのが常識です。スクロールバーを消去する理由は、移動する前の位置にスクロールバーの表示が残ってしまうのを防ぐためです。

しかし、スクロールバーの(拡大を伴わない)移動では、垂直方向の移動か水平方向の移動しかないので、前の位置にあるスクロールバーは新しい位置のスクロールバーによって完全に隠されてしまうため、わざわざスクロールバーを消去する必要はありません。消去を行うと画面がちらついて、かえって見にくくなってしまいます。

●ウィンドウのズームイン、ズームアウト

ここでは、ウィンドウのスクロールをウィンドウ内部の左上の座標を変更すること

で実現しています。ところが、ウィンドウをズームイン (グローボックスのダブルクリックによる縮小),あるいはズームアウト (グローボックスのダブルクリックによる拡大) する場合には、ウィンドウの四隅の座標が勝手に変更されてしまいます。

このとき、ウィンドウ内部の左上の座標は(0,0)になります。もし、それまでがスクロールを行った状態にあると、ウィンドウの左上の座標が勝手に変化してしまうために、スクロールバーの値と辻妻が合わなくなってしまいます。これを避けるひとつの方法はズームアウトやズームインが行われる場合は、スクロールバーの値を強制的に0にしてやることです。

しかし、あとで示すサンプルプログラムでは、ズームインやズームアウトが発生しそうな場合(マウスの左ボタンが押された場合)はウィンドウの左上の座標を覚えておき、ズームアウトやズームインが発生したあとにウィンドウの左上の座標を以前の値に戻してやるという方法をとっています。

●タスクマンを使用する方法

ウィンドウの移動や拡大処理はタスクマンの関数であるSXCallWindM,またはSXCallWindM2によってタスクマンに任せてしまうことができます。制御ボタンも同じく、タスクマンの関数であるSXCall CtrlMでタスクマンに任せることができます。SXCallCtrlM関数はウィンドウのスクロールバーの処理までも自動的に行ってくれるので、この関数を利用すれば、いままで説明した処理をなにも考えなくてすみま

す。

ただし、SXCallCtrlMはスクロール範囲をウィンドウ内部全体、かつ、横方向、縦方向のスクロールバーが両方存在することを仮定していますから、スクロール処理の自由度が落ちてしまいます。とはいえ、それ以外の使用法のほうが希という気がしますから、プログラムの行数を節約するためにはSXCallCtrlM関数を利用したほうが得策でしょう。


SXCallCtrlM関数を利用する場合でも、 ウィンドウの大きさが変わるような処理を 行うときは、スクロールバーの最大値と最 小値を変更することを忘れてはなりません。

以上が、ウィンドウ内部のスクロール処理の大まかな説明です。処理の手順をはっきりさせるために、図8にスクロール処理のフローチャートを示しておきましょう。


プログラムの例

図8に示した処理手順に従ってウィンド ウ内部をスクロールさせるためのサンプル プログラムをリスト1に示します。リスト

図6 GMscrollの処理







1の実行結果を写真1に示します。

リスト1では、スクロールバーに関する いろいろな処理を機能別に関数に分けて行っています。それぞれの関数について、そ の処理内容を説明しておきましょう。

MkScBar()

これは、スクロールバーのハンドルを定義する関数です。ウィンドウの右端と下側にスクロールバーを生成し、それぞれのハンドルをscBarV、scBarHという変数に格納します。

●UpdScBar (int resize)


これは、ウィンドウの大きさに合わせて スクロールバーを移動し、描き直す関数で す。ウィンドウの大きさを調べ、ウィンド

図8 スクロールバーの処理手順

ウの右端と下側にスクロールバーを描き直します。resizeという引数が0ならばスクロールバーを消去せずに描き直します。resizeが0以外なら、スクロールバーを消去してから描き直します。ウィンドウの大きさが変わる(可能性のある)場合はresizeを1にして呼び出し、そうでない場合はresizeを0にして呼び出します。

●DoScroll (point t pt)

これは、ウィンドウ内のスクロールを行う関数です。ptにX方向とY方向の移動量を入れて呼び出します。GMScroll関数で表示内容をスクロールし、GMSetHome関数で座標系を変更し、GMScroll関数によってできる空白部分の再描画を行います。



NewScValue(control **selHdl, point _t pt)

この関数は、スクロールバーのIN_P GUP, IN_PGDOWNのパートがマウスでクリックされたときに、その位置がスクロールバーの最大値に対してどの程度の位置であるかを計算します。それは、次に設定するべきスクロールバーの値です。selHdlが垂直スクロールバー、あるいは水平スクロールバーのハンドルで、ptはマウスカーソルのローカル座標です。この関数は、要するに

マウスのローカル座標/スクロールバ ーの最大値

の値を計算して返します。

● Change Max Value()

これは、スクロールバーの最大値を設定 し直すための関数です。ウィンドウの大き さが変化したときに呼び出します。

procScBar(int part,control * *selH dl,point t pt)

この関数はスクロール処理のためのメインルーチンです。この関数がこれまでに説明してきた関数を呼び出してウィンドウのスクロール処理を実現します。

マウスがクリックされたときのパートコードであるpart, スクロールバーのハンドルであるselHdl, マウスカーソルのローカル座標を引数にして呼び出します。

なお、リスト1ではコンパイル時に、

-DCTRL MAN

(XCでは/DCTRL_MANでも可) というコンパイルオプションを指定して、 CTRL_MANというシンボルを定義する ことにより、スクロール処理をタスクマン のSXCallCtrlM関数で行わせるようになっています。procScBar関数をはじめとす る多くの関数による処理がひとつの関数で 実現できることを確認してください。

もうひとつのサンプルプログラムとして、 座標系をずらすのではなく、描画位置を操作してスクロールした感じを表すプログラムの簡単な例を示しておきましょう。リスト2がそれです。リスト2のプログラムはダイアログの表示をするときに、その表示内容をスクロールバーによってスクロールできるようにしたものです。リスト2では簡略化のために、アップボタンとダウンボタンの処理しか行っていません。

リスト2のプログラムは別のプログラム (たとえばリスト1) からdoDialogという 関数を呼び出して実行します。リスト1の プログラムと結合するためには,

-DMENU

(XCなら、あるいは/DMENU)

というコンパイルオプションを指定して, リスト1と一緒にコンパイルしてください。 そうすれば、マウスの右ボタンをクリック することでポップアップメニューが現れ, その中の「ものろおぐ」という項目を選択 すると、リスト2のプログラムが実行され るようになっています。リスト2のプログ ラムの実行結果を写真2に示します。

おわりに

長年、構想を温めてきた(?)スクロー ルバーに関して初めて説明してみました。 SX-WINDOW開発キットが発売になるよ




写真1

うですので、それに負けるものかと先駆け ての説明です (この記事が掲載される頃に 開発キットが発売されていたら笑ってやっ てください)。私としては、これで溜まって いたものが一気に吐き出た感じで、すっき りしています。ちょっと説明をはしょった 感もありますが、ひととおりの処理手順は 示したつもりです。スクロール処理に関し ては, 説明した以上に細かい処理が必要に なりますが、それらについてはリストのコ



写真2

メントを参考にしてください。本筋を理解 していれば、あとは辻妻合わせのようなも のですから説明は省いています。

さて, 次回は今月やるつもりだったタス ク間通信について説明したいと思っていま す。それでは、次回までさようなら。

≪参考文献≫

- 1) 吉沢正敏、SX-WINDOWプロラミング、ソフ トバンク, 1991年.
- 2) 吉沢正敏, 追補版SX-WINDOWプロラミン グ, ソフトバンク, 1991年.

```
SX-WINDOW スクロールバーのサンブル
                                          (C) 中森 章, Aug, 01, 1992
  6: */
7: #include <stdio.h>
 (((x&0xffff)<<16))(y&0xfffff))
           ここでウィンドウに関する定数を設定
     #define WDEFID
#define WINOPT
#define WINWIDTH
#define WINHIGHT
#define WINTITLE
#define EVENTMASK
                                 ( WC_GBOX | WC_GBOXON )
(14*24+18)
                                 (10*24+18)
"¥016スクロールバー"
EM_EVERY
 22: /*
           スクロールバー用の定数
 25: #define SCBAR_WIDTH 18 /* スクロールバーの横幅 */
26: #define DEST_WIDTH 600 /* dest rectangle の横幅 */
27: #define DEST_HIGHT 384 /* dest rectangle の縦幅 */
 29: ここは定数から計算される定数
30: */
 31: #define WINOPTL
                                 ( WINOPT & Onf )
( WDEFID << 4 | WINOPTL )
 32: #define WINDEFID
 35: rect winSize;
36: event eventRec;
37: int activeFlag;
38: int ctrlFlag; /* コントロールがあるかないか */
 39:
                               /* 垂直スクロールバー */
/* 水平スクロールバー */
/* 垂直バーの最大値リミット */
/* 水平バーの最小値リミット */
 40: control **scBarV;
      control **scBarH;
                maxLimV:
                 maxLimH;
 44: #ifdef __GNUC__
46: asm( ".xdef _STACK_SIZE" );
47: asm( ".STACK_SIZE equ _8192" );
48: asm( ".xdef _HEAP_SIZE" );
49: asm( ".HEAP_SIZE equ _16384" )
                                    16384" );
 54: MkScBar()
 56:
            rect cr;
int w_width,w_hight;
            w_width = winPtr->wGraph.grRect.right - winPtr->wGraph.
```

```
w_hight = winPtr->wGraph.grRect.bottom - winPtr->wGraph.
grRect.top;
          cr.left
                    = winPtr->wGraph.grRect.right - SCBAR.WIDTH:
          cr.top = winPtr->wGraph.grRect.top;
cr.right = winPtr->wGraph.grRect.right;
cr.bottom = winPtr->wGraph.grRect.bottom - SCBAR_WIDTH;
 63:
 64 .
 66:
67:
          maxLimV = DEST_HIGHT-(cr.bottom-cr.top); /* 垂直スクロール
 バーの最大値 */
 69:
          scBarV=CMOpen(winPtr,&cr,(LASCII*)"",-1,0,0,maxLimV,CI S
CLBRWV < < 4,0);
 70:
71:
         cr.left = winPtr->wGraph.grRect.left;
cr.top = winPtr->wGraph.grRect.bottom - SCBAR_WIDTH;
cr.right = winPtr->wGraph.grRect.right - SCBAR_WIDTH;
 73:
74:
          cr.bottom = winPtr->wGraph.grRect.bottom;
76: maxLimH = DEST_WIDTH-(cr.right-cr.left); /* 水平スクロール
バーの最大値 */
          scBarH=CMOpen(winPtr,&cr,(LASCII*)"",-1,0,0,maxLimH,CI_S
CLBRWH<<4,0);
          CMDraw(winPtr);
 82:
     86: UpdScBar(resize)
87: int resize;
 89:
          int newV, newH;
 91:
 92:
          point_t xyV,xyH,sizV,sizH;
          GMSetGraph( &winPtr->wGraph );
 95:
          r = winPtr->wGraph.grRect;
          98:
100:
101:
102:
103:
104;
104;
) */
105:
              sizV.p.x = SCBAR_WIDTH;
                                             /* 垂直バーの新しいサイズ (X方向
              sizV.p.y = r.bottom-r.top-SCBAR_WIDTH;
106:
                                              /* 垂直バーの新しいサイズ (下方向
              sizH.p.x = r.right-r.left-SCBAR WIDTH:
108:
                                              / * 水平バーの新しいサイズ(3方向
109:
              sizH.p.y = SCBAR WIDTH;
                                              /* 水平バーの新しいサイズ (Y方向
110:
```

```
111:
                  CMHide( scBarV );
                                                          /* サイズ変更のため垂直バーを消す
*/
112:
*/
113:
114:
115:
                 CMHide( scBarH );
                                                          / * サイズ変更のため水平バーを消す
             CMMove( scBarV, xyV );
CMMove( scBarH, xyH );
                                                           /* 垂直バーを移動 */
/* 水平バーを移動 */
116:
117:
118:
119:
                  CMSize( scBarV, sizV );
CMSize( scBarH, sizH );
CMShow( scBarV );
CMShow( scBarH );
                                                           /* 垂直バーのサイス変更 */
/* 水平バーのサイス変更 */
/* 垂直バーを表示 */
/* 水平バーを表示 */
123:
124:
125: /*****************************
129: DoScroll(pt)
130: point_t pt;
             region  ##updRgn;
rect clip;
point_t p0,p1;
 136:
137:
138:
             clip=winPtr->wGraph.grRect;
clip.right -= SCBAR_WIDTH; /* スクロールする範囲を計算 */
clip.bottom -= SCBAR_WIDTH;
 139:
140:
141:
             updRgn=GMNewRgn();
                                             /# GMScroll 用のリーションを定義 #/
             p1.p.x = -pt.p.x; /* スクロール用オフセット */p1.p.y = -pt.p.y;
143:
144:
145:
             GMScroll( &clip, pl, updRgn ); /* スクロールする */
146:
             GNSlideRect( &clip, pt ); /* 表示範囲も変わるので */
p0.p.x=clip.left; /* 新しいホーム位置を計算 */
gMSetHome( p0 ); /* ホーム位置を変更 */
147:
148:
149:
150:
             UpdSeBar(0);
                                                    /* スクロールバーを移動 */
153:
154:
                                                      /* ローカル座標の原点 */
             pl·x_y=0; /* ローカル壁標の原点 */
pl·x_y=GMLocalToGlobal( pl ); /* クローバル壁標に変換 */
GMSlideRgn( updRgn, pl ); /* スクロールした分移動 */
WMAddRgn( updRgn ); /* アップデートリージョンに追加 */
156:
157:
158:
159:
             WMUpdate( winPtr );
DRAW();
WMUpdtOver( winPtr );
GMDisposeRgn( updRgn );
160:
                                                     / # 描き前1, */
rect r;
int len,pos,max,v;
176:
177:
178:
            r=winPtr->wGraph.grRect;
max=CMMaxGet( selHd1 );
             if( selHdl==seBarV ){
    len=r.bottom-r.top-SCBAR_WIDTH;
    pos=pt.p.y-r.top;
181:
182:
            | len=r.right-r.left-SCBAR_WIDTH;
| pos=pt.p.x-r.left;
186:
             v=(pos*max)/len;
return( max-v );
188:
189:
           ***************************
       195: ChangeMaxValue()
                 rect r;
             int w,h;
int vv,vh;
198:
            r=winPtr->wGraph.grRect;
w=r.right - r.left - SCBAR_WIDTH;
h=r.bottom - r.top - SCBAR_WIDTH;
             vv=CMValueGet( scBarV );
vh=CMValueGet( scBarH );
205:
206:
207:
             209:
210:
213:
             if((vh+w) <=DEST_WIDTH)
  CMMaxSet( scBarH, DEST_WIDTH-w );</pre>
             else
CMNaxSet( scBarH, maxLimH );
215:
216:
217:
218:
                  UpdScBar(1);
219: ]
```

```
point_t ptu,ptd;
 229:
                     int v,d;
int mx,new;
                      if( selHdl==scBarV ){
    ptu.x_y=POINT(0,-1);
    ptd.x_y=POINT(0,1);
 232:
233:
234:
                                                                                  /* 垂直バー アップ時の方向 */
/* 垂直バー タウン時の方向 */
 235:
236:
237:
                             ptu.x_y=POINT(-1,0);
ptd.x_y=POINT(1,0);
                                                                                   /* 水平バー アップ時の方向 */
/* 水平バー ダウン時の方向 */
 238:
  239
                     t =CNValueGet( selHdl );
mx=CNNaxGet( selHdl );
  240:
                                                                                     /* スクロールバーの値を取り出す */
/* スクロールバーの最大値を取り出す */
 241:
 242:
243:
244:
245:
                     switch(part)[
case C_INDOWN:
                                                NN:
d=24;
if((v+d)>mx) d=mx-v;
CNValueSet( selHdl, v+d );
ptd.p.x*=d;
ptd.p.x*=d;
poScroll(ptd);
dravGrowBox();
break:
 246:
247:
248:
 219:
250:
 252:
253:
254:
                     case C_INUP:
                   d=24;
if((v-d)(0) d=v;
CNValueSet( selHdl, v-d );
ptu.p.x*=d;
ptu.p.y*=d;
DoSorolI(ptu);
drawGrowBox();
break;
case C_INPGUP:
case C_INPGOWN:
peccNewSoValue.
                                                 d=24;
 255;
256;
 257:
 258:
259:
 260:
 261:
262:
 264:
265:
266:
                                                DOWN.
new=NewScValue( selHdl, pt );
CMValueSet( selHdl, new );
ptd.p.x=ptd.p.x*(new=v); /* スクロールは値の差
 分だけ */
267:
268:
                                                 ptd.p.y=ptd.p.y*(new-v);
DoScroll(ptd);
drawGrowBox();
break;
 269:
 270:
271:
272:
273:
274:
275:
276:
277:
                                                CMCheck( selHdi, pt, (void(*))0);
new=CMValueGet( selHdl );
ptd.p.x=ptd.p.x*(new=v);
ptd.p.y=ptd.p.y*(new=v);
DoScroll(ptd);
drawGrowBox();
break:
 278:
279:
 280: )
281:
 282: main()
                     if( SN_init()==FALSE ){
    DMError(0x101,"ウィンドウかオープンできません");
    exit();
 285:
 286:
287:
                     288:
 289:
290:
291:
 292:
293:
294:
 295:
 296:
297:
298:
 299:
 300:
 303:
304:
305:
 306: }
 308: SX_init()
 309: {
310:
311:
                                   taskBuf;
312: TSGetian.
313: if( (TSTakeParam(&taskBur.comm.
113: if( (TSTakeParam(&taskBur.comm.
114: t(int *)&winSize.left = TSGetWindowPos();
114: t(int *)&winSize.left + WINWIDTH;
115: winSize.right = winSize.left + WINWIDTH;
116: winSize.bottom = winSize.top + WINHIGHT;
117: ALSCII*)WINTITLE
                     TSGetTdb(&taskBuf, -1);
if( (TSTakeParam(&taskBuf.command,&winSize,NULL,0,NULL,N
316: WINSIZE.DOLLOW - WINSIZE.CE.
317: }
318: winPtr=WMOpen(NULL,&winSize,(LASCII*)WINTITLE,TRUE,WINPE
FID,(window *)-1,TRUE,TSGctID());
319: if(winPtr == NULL) return(FALSE);
320: winPtr=>wOption = WINOPT;
321: activeFlag=FALSE;
322: ctrlFlag = CtrlPrepare();/* コントロールが現立ち ctrlFlag=FA
322:
LSE */
323:
324:
325:
326: }
                     DRAW();
drawGrowBox();
                     return( TRUE );
```

```
328: SX_term()
329: (
 330:
                  if( ctrlFlag ) CtrlDispose();
WMDispose( winPtr );
                  exit():
 333: 1
 335: drauGrowBox()
 336: 1
                  GMSetGraph( &winPtr->wGraph );
WMDrawGBox( winPtr );
338:
340: 341: CtrlPrepare() 342: (
343:
344:
                  MkScBar();
return( TRUE );
345: 1
346:
347: CtrlDispose()
348: {
                  CMDispose( scBarV );
CMDispose( scBarH );
return( TRUE );
349:
350:
351:
352: )
353:
354: MenuPrepare()
 355: (
356:
                  return( FALSE );
357: )
358:
359: MenuDispose()
 360: 1
 361:
                  return( FALSE );
 363:
364: procIDLE()
366:
367: )
368:
                  return( FALSE );
 369: procMSLDOWN()
370:
371:
372:
                  point_t pt;
control **seiHdl;
 373:
                                destRect;
part;
                  if( (window*)eventRec.eWhom != winPtr ) return( FALSE );
if( activeFlag == FALSE ) |
    WMSelect( winPtr );
    activeFlag = TRUE;
    if( EMLStill() == 0) goto checkDClick;
 376:
 377:
378:
379:
 380:
381:
                  pt.p.x=winPtr->wGraph.grRect.left;/* ズームイン・ズームアウト時の
382:
         pt.p.y=winPtr->wGraph.grRect.top; /* ホーム位置の補正用 */
switch( SNCallWindM(winPtr,(tsevent*)&eventRec) ) {
    case W_INCLOSE:
        SN_term(); break;
    case W_INGROW:
    case W_INZMOUT:
    case W_INZMOUT:
    GMSetHome( pt );
    ChangenMaxValue();
    GMClipRect( &winPtr->wGraph.grRect );
    break;
    case W_ININSIDE:
#ifdef CTRL_MAN
    destRect.left =0;
    destRect.top =0;
 384:
 385:
386:
387:
 388:
 389:
390:
 391:
 392:
393:
 394:
 395:
396:
                         397:
 398:
 399:
400:
 401:
 1;
402: #else
                          pt.x_y=GNGlobalToLocal( eventRec.eWhere );
part=CMFind( pt, winPtr, &selHdl );
if( selHdl==seBarV || selHdl==SBarH )
proeScBar( part, selHdl, pt); /4 スクロエルバーの処理
 403:
 404:
 405:
406:
*/
407: #endif
408: break;
409: }
410:
411: checkDClick:
412: TSGetEvent(EVENTMASK,(tsevent*)&eventRec);
413: return(.TRUE.);
414: }
415: 416: procMSLUP()
417: {
418: return(.FALSE.);
419: }
420: 420: 421: procMSRDOWN()
 421: procMSRDOWN()
                 def MENU
  menu **menuHdl;
  int item;
 425:
 426:
427:
428:
                 429:
 430:
431:
 432:
433:
```

```
MMHdlDispose( menuHdl );
return( TRUE );
437: #else
        return( FALSE ); #endif
               return( FALSE );
447: procKEYDOWN()
               return( FALSE );
450:
451:
        procKEYUP()
               return( FALSE ):
455: 1
456:
        procUPDATE()
               if( (window*) eventRec.eWhom != winPtr ) return( FALSE );
WMUpdate( winPtr );
DRAW();
if( ctrlFiag ) CMDraw( winPtr );
WMUpdtOver( winPtr );
drawGrowBox();
TSGetEvent(EVENTMASK,(tsevent*)&eventRec);
459:
463:
466: 1
468: procACTIVATE()
469: {
470:
               if( (window*)eventRec.eWhom == winPtr )
                                                                                      activeFlag =
               else if( eventRec.eWhom != NULL ) {
   if( activeFlag ) {
      activeFlag = FALSE;
      TSGetEvent(EVENTMASK,(tsevent#)&eventRec);
473:
474:
475:
476:
477:
478: )
               return( TRUE );
480: procSYSTEM()
481: (
              switch( ((tsevent*)&eventRec)-)what2 ){
case CLOSEALL:
case ENDTSK:
    SX_term(); break;
case WINDOWSELECT:
    WMSelect( winPtr ); break;
}
482:
483:
484:
485:
486:
487:
488:
489: }
490:
491: procUSER()
492: (
493:
494: )
               return( FALSE );
495:
        DRAW()
498: #define SIZE 24
499:
               point_t pt;
point_t size;
int kind;
rect clip;
500:
502:
503:
504:
505:
               GMSetGraph( &winPtr->wGraph );
506:
               clip=winPtr->wGraph.grRect;
clip.right==18;
clip.bottom==18;
GMClipRect( &clip );
509:
510:
511:
512:
               pt.x_y=(SIZE<<16)|SIZE;
size.x v=GMPensiz=
513:
               size.x_y=GMPenSize( pt );
kind=GMFontKind( G_ROM24 );
514:
515:
516:
517:
518:
               pt.x_y=0*SIZE;
GMMove( pt );
GMDrawStrZ("あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと");
519:
               pt.p.y=1*SIZE;
GMMoye( pt );
GMDrawStr2("なにぬねのはひふへほまみむめもやゆよわをん");
520:
521:
522:
523:
524:
               pt.p.y=2*SIZE;
GMMove( pt.);
GMDrawStrZ("ABCDEFGHJIKLMNOPQRTSU");
526:
527:
528
                pt.p.y=3*SIZE;
               GMMove( pt );
GMDrawStrZ("VWXYZabcdefghijklmnop");
530:
531:
532:
               pt.p.y=4*SIZE;
GMMove( pt );
GMDrawStrZ("qrstuvwxyz÷=≠<>≤≥∞∴♂♀");
533:
536:
               pt.p.y=5*SIZE;

GMMove( pt );

GMDrawStrZ("°'"C\$$¢£%#&*@$★★○●◎◇◆");
539:
540:
541:
                pt.p.y=6*SIZE;
GMMove( pt );
GMDrawStrZ("□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃U∩");
542:
```

119

```
559: GNDrawStrZ("がきくげごさじず世そだちがでとばひぶべ記ま");
560:
561: pt.p.y=11*SIZE;
562: GMMove( pt );
563: GNDrawStrZ("びぶべぼあ条井ヱヲヴΘΞΠΣΤΦΨΩαβγ");
564:
565: pt.p.y=12*SIZE;
566: GMMove( pt );
567: GMDrawStrZ("δεξηθικλμνεοπρστυφχψω");
568:
568: GMPenSize( size );
570: GMFontKind( kind );
571: GMClipRect( &winPtr~)ωGraph.grRect );
```

1: /* 2: スクロールバーの値に応じて スクロールバーの値に応じて 描画する側が描く位置をすらす プログラムの例 1992.8.9 中森 章 #/ #include (stdio.h) #define __POINT_T #include (sxlib.h) #define DLOG_WIDTH 400 #define DLOG_HIGHT 200 #define SCBAR_MIN 0 #define SCBAR_MAX 176 13: #define DLC 14: #define SCE 15: #define SCE 16: 17: doDialog() 18: [19: rect dispRect; 20: rect rect rect winRect; btnRect; scbRect; 21: 22: 23: 24: point_t pt; window *dlogPtr; control **scbar; control **scbhr; control **selHdl; int part; int value; 28 . 29: 30: event eventRec; 33: region **updRgn; rect scrRect; 34: 35: SXGetDispRect(&dispRect); pt.x_y=(DLOG_WIDTH<<16)|DLOG_HIGHT; GMCenterRect(&winRect, &dispRect, pt, 0); 38: 40: dlogPtr=WMOpen(NULL,&winRect,(LASCII*)"¥012タイアロケ",-1,(42: 0x27<<41, (window *)-1,-1,TSGetID()); GMSetGraph(&dlogPtr->wGraph); scbRect.left = DLOG_WIDTH-36; 46 scbRect.top = 18; scbRect.right = DLOG_WIDTH-18; scbRect.bottom = DLOG_HIGHT-40; 48: 49: value=SCBAR_MIN; scbar=CMOpen(dlogPtr,&scbRect,(LASCII*)"",-1, 52: 53: value, SCBAR_MIN,SCBAR_MAX,CI_SCRLBRV<<4,0); 54: btnRect.left = DLOG_WIDTH-60; btnRect.top = DLOG_HIGHT-30; btnRect.right = DLOG_HIGHT-18; btnRect.bottom = DLOG_HIGHT-12; okbtn=CNOpen(dlogPtr,&btnRect,(LASC)]**)"¥007 確認",-1,0 58: 59: 60: 0,1,CI_STDBTN<<1,0); CMDraw(dlogPtr);</pre> 61: scrRect.left = 15; scrRect.top = 15; scrRect.right = DLOG_WIDTH-40; scrRect.bottom = DLOG_HIGHT-40; 64: 67: 68: GMShadowRect(&serRect); 70: scrRect.left += 3; scrRect.top += 3; scrRect.right -= 3; scrRect.bottom -= 3; 72: 73: 74: 75: 76: 77: GMClipRect(&scrRect); dlogDraw(value); GMClipRect(&dlogPtr->wGraph.grRect); 80: le(1){ EMGet(EM_EVERY,&eventRec); switch(eventRec.eWhat)| case E_MSLDOWN; pt=eventRec.eWhere; /* でウスの密標 */ pt.x_y=GNGlobalToLocal(pt); part=CNFind(pt,dlogPtr,&selHdl); if(selHdl==okbtn){ CNCheck(okbtn,pt,(void*)0); goto endLoop; } 82 85 86: 87: 88: 89:

```
リストロ
                                                                         else if(selHdl==scbar);
value=CNValueGet(scbar);
                       92:
                                                                                     value=uvvalueet(scoar);
pt.x_y=0;
switch(part){
    case C_INDOWN:
        if ((value+12) <= sCBAR_MAX) {
            value+=16;
            pt.p.x==0;
            pt.p.x==16;
            recommended.</pre>
                       94:
95:
96:
                        98:
                      99:
100:
                      101:
102:
103:
104:
                                                                                      break;
case C_INUP:
if((value-12)>=SCBAR_MIN){
                                                                                                              value-=16;
pt.p.x=0;
                      105:
106:
107:
108:
                                                                                                              pt.p.y=16;
                                                                                                  break;
                      109:
110:
                                                                                      CMValueSet(scbar, value);
                     111:
112:
113:
114:
                                                                                      updRgn=GMNewRgn();
GMScroll( &scrRect, pt, updRgn );
                                                                                      pt.x_y=0;
pt.x y=GM
                                                                                     pt.x_y=0;
pt.x_y=GMLocalToGlobal( pt );
GMSlideRgn( updRgn, pt );/* リーションをグローバル座
                      標系に変換 */
                                                                                     dlogPtr->wUpdate=updRgn; /* アップテートリーションを
                     直接指定 */
                                                                                     WMUpdate( dlogPtr );
dlogDraw(value);
WMUpdtOver( dlogPtr );
GMDisposeRgn( updRgn );
                      118:
                      119:
                     120:
121:
122:
123:
124:
125:
                                                             break;
case E_KEYDOWN:
    if((short)(eventRec.eWhom)!=13)
        break;
    CMShine(okbtn,C_INBTTN);
    goto endLoop;
                      126:
                      128:
129:
130:
                                         pndLoop:
cmDispose(okbtn);
CMDispose(scbar);
WMDispose(dlogPtr);
                      131:
132:
133:
                     134: )
135:
136: dlogDraw(value)
                      137:
138:
139:
                                               int ix;
point_t pt,size;
int kind;
char *msg||=(
                     140:
141:
142:
143:
144:
145:
                                                int kind;
char #msgl |= {
    "わたし月野うさぎ。14歳、中2、蟹座のO型。",
    "選生石は真珠。"
    "怙怙は、人よりちょおっとおっちょこちょいで",
    "ちょっと泣き辿ってとこかな。",
    "あるとき、へんてこりんな馬端ルナの現れて",
    "セーラー服成出にしてくれたんたけど、",
    "悪いやつらと戦なんで",
    "不安たらたらって感し。",
    "でもよっ。なんとかなるか。",
    ""。
                     147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
                                                            "カたし月野うさぎ。こう見えても正義の味方。。"
不思議なプローチで変身して悪い破らと戦うの。",
"こそんじ、愛と正義のセーラー駅美少女戦上",
"セーラームーン。そして、わたしのお友達は、",
"心怪しき天才少女水軒亜美ちゃんと",
"幸恋少女火野レイちゃん。",
"添たりともしっかりしてて負けそう。",
"でもまっ、やるっきゃないない。",
(char*)NULL
                      157:
158:
159:
                     160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
                                                 pt.x_y=(16<<16)|16;
size.x_y=GMPenSize( pt );
kind=GMFontKind( G_ROM16 );</pre>
                                                kind=GNFontkind( G_ROM16 )
pt.p.x=18;
pt.p.y=18;
ix=value/16;
while(msg[ix]) {
   GMMove( pt );
   GMDrawStrZ( msg[ix] );
   pt.p.y+=16;
   ix++;
}
                    169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
                                                GMFenSize( size );
GMFontKind( kind );
```


第125部 SLENDER HUL 実践Small-C講座(6)

SLENDER HUL

初のSmall-C本格アプリケーションをようやくお届けします。内容は横スクロールタイプのシューティングゲームで、作者はお馴染みの柴田氏です。

作りは結構オーソドックスなもので、柴田氏お得意のキャラグラアニメーションが 光る作品。そして、このゲームの最大の特徴は、シールドエネルギーが兵器エネルギーを兼ねている点です。

ビームを連続で撃てばどんどんシールド エネルギーが減っていき, ダメージを受け たときにシールドエネルギーがなくなると ゲームオーバー。

これによって、シューティングゲームの 撃ちっぱなしで敵を蹴散らす爽快感ではな く、正確な狙い撃ちが要求されるパズル的 な要素が重要視されているのです。

無駄を省いた正確な操作で、効率よく敵を撃ち落としていく。画面はシンプルながら結構熱くなれるゲームに仕上がっています。かなり、リストの分量はあります。がんばって打ち込んで遊んでみましょう。

●Small-Cによるアプリケーション

さて、いままでも、石上氏がちょっとしたプログラムを紹介してきましたが、あくまでサンプルプログラムの域を出ていないものばかり。ちょっともの足りない思いで、Small-Cを使っている人も多かったことでしょう。もしかして、Small-Cってそんなに

……などと思ってしまっている人もいるか もしれません。

確かにSmall-Cのみで、すべてをまかなおうとすると無理がある場合もあります。そんなときには、「SLENDER HUL」のように処理の重たい部分をインラインアセンブラで、記述してしまえばいいのです。

引数の受け渡し方法で、ちょっとしたルールがありますが、それさえ押さえておけば簡単に必要な部分をアセンブラに置き換えることができます。中核となるメインルーチンはC言語で、高速化するところのみアセンブラを使う。C言語らしい使い方ですね。


いままで本格的なプログラムがなかったので、これからSmall-Cを本格的に使おうとしている人にとって、「SLENDER HUL」には参考となる部分が多いでしょう。そして、盗んだテクニックを使って何か作ってみませんか。

●S-OSの系譜(37)

1988年12月号では、Z80ソースジェネレータ「SOURCERY」が発表されました。

ソースジェネレータとは、マシン語コードからアセンブラコードを生成するもので、1985年8月号の「ZING」以来、3年ぶりの登場となったのです。

この「SOURCERY」は、「ZING」の機能強 化版といった感じで、特にプログラム中の データエリアが機能別に管理することがで



き,かなり忠実なソースリストを再現でき たのです。

もちろん、データエリアの自動判別など という高級なことはできませんでした。す べて手作業でワークを見つけるなりしなけ ればなりませんが、それでも便利な機能で した。


プログラムの解析、改造をしない人にとって、ソースが公開されているS-OSではあまりありがたみのないプログラムではないか? と早合点するかもしれません。要するに、ダンプリストではなくソースリストを打ち込めばすんでしまうからです。

しかし、入力する速度、チェックを考えると圧倒的にCRCチェックサム付きのダンプリストに軍配が上がります。無謀にも、数千行におよぶソースリストを打ち込もうとして挫折してしまった、そんな苦い思い出を持っている人もいることでしょう。

また、"ないものは自分で作る"精神を持ったユーザーにとって、アプリケーションのカスタマイズをしようとしたとき、ソースジェネレータは非常に便利なものでした。ソースリストがあれば、わざわざパッチ当てのプログラムを考慮することなく、簡単に思いのままの機能を付加することができたのです。

1992■インデックス

■92年1月号 第115部 LINER ■92年2月号 第116部 シミュレーションゲームPOLANYI ■92年3月号 第117部 カードゲームKLONDIKE ■92年4月号 第118部 オプティマイザ080実践Small-C講座(I) ■92年5月号 第119部 COMMAND.OBJ実践Small-C講座(2) ■92年6月号 第120部 COMMAND.OBJ2実践Small-C講座(3) ■92年7月号 第121部 関数リファレンス実践Small-C講座(4) ■92年8月号 第122部 ワイルドカード実践Small-C講座(5) 第123部 グラフィックライブラリ GRAPH.LIB ■92年9月号 第124部 O-FDIT&MODCNV




SLENDER HUL 実践Small-C講座(6)

Shibata Atsushi

柴田 淳

Small-Cを使った横スクロールタイプのシューティングゲームの登場です。 Small-C発表以来、初めての本格的なアプリケーション。ボリュームたっぷりですが、気合一発入力しましょう。



122 Oh! X 1992.10.

プログラミングをするというのは、デバッグをするということと99%同義語です。 デバッグをしないままのプログロラムというのは、たいていバグの固まりであり、自 分で使うのならともかく、人に見せるものとしてはふさわしくありません。

そこで、デバッグとはそもそもどういうことなのかと考えてみると、要するに、人間が機械の上をいくということだと思うのです。特にマシン語レベルのプログラムを組もうとした場合などは、CPUの動きをなるべく詳しく知っておかなければなりません。そうしないと、重大な局面に直面したときに動きがとれなくなってしまいます。そしてデバッグが不可能になった瞬間、それまで積み重ねてきた苦労は水泡に帰するのです。どんなに小さなバグであっても。

実をいうと、僕はこのプログラムを組むまで、Cについてはほとんど何も知りませんでした。だからデバッグをしようとしても、コンパイラが吐き出すコードの動きが読めず、バグが出るたびに頭がこんがらがって結構ひどい目にあったりしました。

繰り返しになるけど、プログラミングというのは、デバッグの積み重ねである、と 僕は思います。バグを見つけるたびに、何 が原因かを根気強く、ひとつひとつ論理的 な証拠を積み重ねていって導き出し、消し て、書いて、また消して、新しいバグがで きたりして、その過程は決して楽しいもの ではないけれど、すべてのバグを取り除い たとき、えもいわれぬ充実感に包まれるの です。

で、何も知らないでCに飛び込んだ僕の場合、プログラミングが終わったとき、ふと我に返ると、結構Cに詳しくなった自分を見つけてなんだか得した気分になったものでした。うーん、Cにはこういう勉強法もあったのだなあ。とても人にはオススメはできないけれど。

□□ 入力方法とゲームの遊び方 □□

入力方法は、リスト1~28を入力して、WLKでひとつにまとめればいいだけです。これだけではあまりにも不親切なので、もう少し詳しく書いておきましょう。

まず、このプログラムを入力する前に、 1991年の12月号に載った「Small-C SLA NGコンパチ関数」が必要です。まだ入力していない人はこの機会に入力しましょう。なお、プログラミング中にバグをひとつ発見しました。カコミを見てデバッグしておいてください。

ライブラリを用意したらエディタなどからリストを入力して、いったんディスクにセーブします。終わったら「.C」拡張子の付いたリストは、コンパイル後WLBでアセンブル、「.ASM」拡張子の付いたリストは、WZDでアセンブルのみします。1枚のディスクで作業していると容量がいっぱいになってしまうので、何枚かのディスクに分けて作業したほうがいいでしょう。

すべてのリストにつき、コンパイル、アセンブルを終了させたら、出来上がった「.R EL」拡張子の付いたファイルをすべてひとつのディスクに集め、さらにWLKとclib. LIBも同じディスクにセーブします。そこまでの作業が終わったら、コマンドラインから、

WLK

*/P:3000, MAIN, enemy, enbl1
*enbl2, plsh, indc, stit, smass
*chhx, jp, ind, title, enorg

*sp, scr, pr, msg, axy, dx, dy *strs, plbul, blnk, move, cls2

*smoke, PRN, ADD, slnlib/S, clib/S *MAIN/N:P

と入力すれば、作業は終了です。ファイル を読み込み、スタートアドレスにジャンプ すればゲームが始まります。

さて遊び方ですが、この「SLENDER HUL」は基本的にシューティングゲームです。テンキーで自機を動かし、 Zキーで弾を打ちます。また、 Xキーを押すことによって、ホーミングミサイルをストックできます。ストックがあるときにスペースキーを押せば、 近場の敵を目がけてハデハデのミサイルが飛んでいきます。 ゲーム中にはシールドエネルギーが一定の度合いで増えていき、このシールドは敵に接触したり弾を受けたりすると減るようになっており、すべてなくなるとゲームオーバーです。

そして、ここからがこのゲームの独創的なところ(と自分では思っている)です。いま述べたシールドエネルギーというのは、 実はダメージを受けたときにだけ減るのでなく、自機の弾を撃ったり、ミサイルをス トックしたりすることによっても減ってしまいます。つまり、経済的な攻撃をしないとシールドがすぐ底をついてしまうわけです。いうなれば、このゲームは、シューティングゲーム史上初めて、ゲームシステムに経済原則を導入した画期的な作品なのです(本当かなあ)。

プログラムについて

今回のゲームでは、「Small-C」というお題目があったにもかかわらず、かなりの部分をアセンブラで書いています。全部Cで書けなくもなかったのだけど、速度の問題もあったし、単純な作業はマシン語で書いたほうがいろいろ利点もあるのです。

ここでいう単純な作業というのは、主に 処理のなかで掛け算とか割り算とかを使わ ないですむもののことです。星を左に流し たり、仮想画面を書き換えたりするのがそれに該当します。わかる人はわかると思いますが、こういう処理はアセンブラで書いたほうが気楽なのです。ただし、Cから呼び出す関数を書くのですから、ある程度の決まりごとは守らなければなりません。

* * *

プログラミングは旅に似ています。効率 よく作業を進めるためには、あらかじめ確 かな目標点を設定し、まるで旅の前に時刻 表を見るのと同じように、その点にたどり 着くための綿密な計画を立て、それから初 めて作業に取り掛からねばなりません。

「まず部分から作っていく」

Cのプログラミングをひと言で表すとこうなるでしょうか。で、すべての「部分」が完成したら、えいやっ、とばかりにそれらを統合し、プログラムは初めて完成をみるのです。

計画どおりに目的地にたどり着いたときの達成感というか満足感というか、プログラミングはデバッグであり、デバッグは根気であるわけです。で、この種の満足は、根気を持続させるためにとても大きな役割を果たしていると、僕は思います。

プログラミングは旅に似ています。だから、ひとつのプログラムを完成させると、 思い出がひとつ、出来上がるのです(とクサイことをいって去る)。

Small-C SLANG コンパチ関数のバグ

関数rnd_sub()にバグがあるようです。II行の,
 LD HL,(HL_BUFF)
を
 LD HL, HL_BUFF
に変更してください。要するにカッコを取るだけです。

```
1 /* MAIN.C */
  3 /*----
        Shooting Game for Small-C
                1992 Programmed by Ats.
10
11 main()
12 (
13 int high,sco,tm2;
            char key,x,y;
char scs[15],enm[256];
char eb1[160],eb2[160];
          char ebl[160], eb2[160];

char pl[40];

char pb1[220], phm[120];

char str[120], dst[640];

stit( str );

ind( enm , 256 );

ind( ebl , 160 );

ind( dst , 640 );

ind( pbl , 220 );

ind( phm , 120 );

ind( pl , 40 );

high = 1000;

widch( 40 );
26
29
30
          while( high != 0 )
             open();
33
           pl[1] = 20; pl[2] = 10;
pl[9] = 1; pl[10] = 0;
pl[5] = 16;
enorg ( 100 );
ols();
scit( high );
              ser()
             key = 0; sco = 0;
43
             while ( pl[9] != 0 )
                    cls2( 0 );
strs( str );
x = ( key == 'S' );
key = inkey( x );
pler( pl,pbl,phm,dst,enm,key );
indc( pl );
plbul( pbl );
plbul( pbl );
plbul( pbl );
plpl( pbl,phm,enm,dst,pl );
enemy( enm,ebl,eb2,pl );
enbl2( eb2,pl );
bmen( eb1,eb2,enm,pl,dst );
smoke( dst );
tm2 = enorg( enm );
if ( tm2 == -1 )
{
46
50
54
59
                           enorg( 50 );
pl[0]++;
63
```

```
sco += p1[38];
itod( sco,scs,5 );
streat( scs,"0" );
msg( 32,22,scs );
     69
                                         x = pl[1]; y = pl[2];
smass( dst,x+1,y ,8,12,1,8 );
smass( dst,x ,y+1,8,12,1,8 );
smass( dst,x+1,y+2,8,12,1,8 );
     73
74
75
76
77
78
79
80
                                  smass( dst,x+2,y , 8,16,1,8 );
smass( dst,x+1,y+1,8,16,1,8 );
smass( dst,x+1,y+2,8,12,1,8 );
strcpy( scs, "GAME OVER" );
for ( tm2 = 0; tm2 < 100; tm2++ )</pre>
                                          cls2( 0 );
strs( str );
enemy( enm,eb1,eb2,pl );
enb11( eb1 );
enb12( eb2,pl );
smoke( dst );
msg( 14,10,scs );
     85
     88
                                             ser();
                                 if ( high ( sco )
     92
                                            high = sco;
     95
    96
97 pler( pl,pbl,phm,dst,enm,key )
98 char *pl,*pbl,*phm,*dst,*enm,key;
                                     har a,b,c;

move( pl );
if ( pl[1] == -1 )
  pl[1] = 0;
if ( pl[1] == 38 )
  pl[1] = 37;
if ( pl[2] == -1 )
  pl[2] = 0;
if ( pl[2] == 21 )
  pl[2] = 20;
a = 0; b = 0; c = 0;
if ( key == '7' | | key == '8' |
| | key == '9' ) {
    b = -4; c = 1; }
if ( key == '1' | | key == '2' |
| | key == '3' | | key == '4' |
| | key == '1' | | key == '4' |
| | key == '1' | | key == '4' |
| | key == '1' | | key == '4' |
| | key == '1' | | key == '6' |
| | key == '3' | | key == '6' |
| | key == '3' | | key == '6' |
| | key == '9' )
    a = -4;
if ( a != 0 )
    pl[3] = chhx( pl[3],a );
else
    pl[3] /= 2;
if ( b != 0 )
    pl[4] = chhx( pl[4],b );
else
                             char a,b,c;
103
  116
  120
```

```
pl[4] /= 2;
sp ( pl[1],pl[2],c );
pl[9]++;
if ( pl[9], > 63 )
   pl[9] = 63;
if ( pl[9] < 0 )
   pl[9] = 0;
if ( key == 'Z' && pl[9] > 4+pl[0] )
                     plsh( pl,pbl,dst );
pl[9] -= 2+pl[0];
                pl[11] += 3; pl[9] -= 4+pl[0]; if ( pl[11] > 8 )
                 pl[11] = 0;
pl[10]++;
jp(9-pl[10],7,pl);
150
151
152
153
154
155
               if ( key == ' ' )
  pi[12] = 1;
  if ( pi[12] > 0 && pi[10] > 0 )
156
157
158
159
              pl[12]++;
if (pl[12] % 5 == 2)
hmsh(pl,phm,enm);
               else
pl[12] = 0;
         hmsh( pl,phm,enm )
char *pl,*phm,*enm;
           char x,y,a,b;
int i,j,c,d;
    c = 3000; j = -1;
    x = p[l]; y = pl[2];
    for ( i = 0; i < 256; i += 16 )
    [</pre>
                 if ( enm[i] != 0 && enm[i+13] == 0 )
                     a = x - enm[i+1]; b = y - enm[i+2];

d = a * a + b * b;

if ( c > d )
                    j = i; c = d;

180
181
182
183
                if ( j != -1 )
                  c = blnk( phm, 10, 12 );
if ( c != -1 )
 187
188
                  enm[j+13] = 1;
phm[c ] = 1; phm[c+1] = x;
phm[c+2] = y; phm[c+5] = 0;
phm[c+9] = 8;
phm[c+10] = j / 16;
p1[10]--;
                     jp( 1+((p1[12]/5) % 1)*2,8,pl );
196
               else
pl[12] = 0;
200
201
202
         1
         plhm( phm,enm,dst )
char *phm,*enm,*dst;
203
            char a,b,c;
207
            int i,j;
for ( i = 0; i < 120; i += 12 )
209
210
211
212
                  if ( phm[i] != 0 )
                     a = dx(phm[i+9]); h = dy(phm[i+9]);
phm[i+3] = a; phm[i+4] = b;
move( &phm[i] );
move( &phm[i] );
if ( phm[i+10] == 17 )
216
                        if ( phm[i+1]>39 || phm[i+1]<0
  || phm[i+2]>21 || phm[i+2]<0 )
  phm[i] = 0;
                      else
                        j = phm[i+10] * 16;
if ( enm[j] == 0 )
224
                          phm[i+10] = 17; phm[i+5] = 16;
                        )
if ( phm[i+5] != 16 )
phm[i+5] += 2;
else
229
230
231
232
233
                         a = enm[j+1]; b = enm[j+2];
c = dr( phm[i+1],phm[i+2],a,b );
phm[i+9] = apr( phm[i+9],c );
234
236
237
238
                      a = phm[i+1]; b = phm[i+2];
                      a = pnm[1+1]; b = phm[1+2];
c =(phm[1+9] + 8 ) % 16;
smass( dst,a,b,c,16,32,16 );
smass( dst,a,b,c, 8,32,16 );
if ( b < 21 ) .
pr( a,b,'o' );
240
```

```
247
248
249
           bmpl( pbl,phm,enm,dst,pl )
char *pbl,*phm,*enm,*dst,*pl;
250
             int i,j;
char a,b,x,y,xy[2];
pl[38] = 0;
for ( i = 0; i < 220; i += 10 )</pre>
251
252
253
                       if ( pbl[i] != 0 )
                         x = pb1[i+1]; y = pb1[i+2];
for ( j = 0; j < 256; j += 16 )
 259
                            if ( enm[j] != 0 )
                            263
 264
265
266
                             1
 267
                                 pbl[i] = 0;
enm[j+12]--; pl[38] += 1;
if ( enm[j+12] < 1 )
bomb( enm,dst,pl,j,0 );
268
269
270
 271
272
273
274
275
276
277
                                    smass( dst,x,y,0,16,32,16 );
jp( 2,3,pl ); jp( 7,3,pl );
                                  break;
 278
 282
                   )
for ( i = 0; i < 120; i += 12 )
 283
                   (if ( phm[i] != 0 )
 286

{
    j = phm[i+10] * 16;
    a = enm[j+1];    b = enm[j+2];
    axy( xy;enm[j] );
    x = phm[i+1];    y = phm[i+2];
    if ( x >= a && x-a < xy[0]+1
        && y >= b && y-b < xy[1] );
}
</pre>
 287
288
289
 290
 291
292
293
                       1
                           phm[i] = 0;
 294
                           pnm[j] = 0;
enm[j+12] -= 8;
enm[j+13] = 0; p1[38] += 8;
if ( enm[j+12] < 1 )
bomb( enm,dst,pl,j,phm[i+9] );
 295
 298
 299
                          smass( dst,x,y,phm[i+9],16,32,16 );
jp( 1,5,pl ); jp( 8,5,pl );
 302
 303
 305
306
307
308
           bmen( eb1,eb2,enm,pl,dst )
char *eb1,*eb2,*enm,*pl,*dst;
 309
310
311
312
313
                 int i,j;
char a,b,x,y,xy[2];
x = pl[1]; y = pl[2];
for ( i = 0; i < 160; i += 10 )
314
315
316
                        if ( eb1[i] != 0 )
                           a = eb1[i+1];
if (eb1[i+2] == y
&& a >= x && a - x < 3)
319
                    {
   p1[3] = chhx(p1[3],8*sign(eb1[i+3]));
   p1[9] -= 10;
   eb1[i] = 0;
   Jp( 3,5,p1 );  Jp( 6,6,p1 );
322
323
324
325
326
                        )
if ( eb2[i] != 0 )
330
                          a = eb2[i+1];
if ( eb2[i+2] == y
&& a >= x && a - x < 3 )
                    {
p1[4] = chhx(p1[4],8*sign(eb2[i+4]));
p1[9] -= 18;
eb2[i] = 0;
jp( 2,5,p1 ); jp( 7,4,p1 );
}
334
338
339
340
342
343
344
345
                  for ( i = 0; i < 256; i += 16 )
                    if ( enm[i] != 0 )
                       \begin{array}{l} \text{axy( xy,enm[i] );} \\ \text{a = enm[i+1]-1; b = enm[i+2]-1;} \\ \text{if ( x >= a && x = a < xy[0]+1} \\ \text{\&\& y >= b && y = b < xy[1]+1)} \end{array}
                         (
j = enm[i+12]*5;
if ( j > 48 )
j = 48;
pl[9] -= j;
bomb( enm,dst,pl,i,0 );
351
355
356
357
358
359
         }
360
```

```
bomb( enm,dst,pl,j,b )
char *enm,*dst,*pl;
int j; char b;
     362
363
     364
                          char x,y,a[2];
jp( 4,5,pl ); jp( 6,5,pl );
jp( 2,5,pl ); jp( 8,5,pl );
axy( a,enm[j] );
x = enm[j+1]; y = enm[j+2];
if ( a[1] == 3 )
     369
                                smass( dst,x+1,y ,b,12,1,8 );
smass( dst,x ,y+1,b,12,1,8 );
smass( dst,x+1,y+2,b,12,1,8 );
smass( dst,x+2,y ,b,16,1,8 );
smass( dst,x+1,y+1,b,16,1,8 );
smass( dst,x+1,y+2,b,12,1,8 );
     376
                          else
     380
                                 smass( dst,x ,y ,b,12,1,8 );
smass( dst,x+1,y+1,b,12,1,8 );
smass( dst,x+1,y ,b,16,1,8 );
smass( dst,x ,y+1,b,16,1,8 );
     383
    384
    385
386
387
                        enm[j] = 0;
                1
     388
     389 apr(a,b)
390 chara,b;
                if (a>b)
     393
                               if (a - b > 8)
a++;
     394
                                 else
a--;
     396
     397
                   if (a < b , {
    if (b - a > 8 )
    a--;
    else
    a++;
    "= 16;
                          if (a < b)
     400
     401
    408 }
408 }
409
410 dr( x,y,a,b )
411 char x,y,a,b;
412 {
413 char c;
414 c = 0;
415 if ( y > b )
416 {
417 if ( x == a )
418 c = 4;
419 if ( x < a )
420 c = 2;
421 if ( x > a )
```

```
c = 6;
                           if (y (b)
  424
  425
                                 if ( x == a )
    c = 12;
if ( x > a )
    c = 10;
if ( x < a )
    c = 14;</pre>
  428
  429
  432
  433
434
435
                           if ( y == b )
                         (
if (x < a)
c = 0;
if (x > a)
c = 8;
  436
 437
438
439
  440
                         return( c );
               scit( high )
int high;
 444
                   char tmp[20];
  447
                   int i;
                   cls2('');
for (i = 22; i != 25; i++)
 449
450
 451
                   pr( 13,i,':' );
pr( 24,i,':' );
454 | strepy( tmp, "SCORE:" );
456 | msg( 26,22,tmp );
457 | strepy( tmp,"HIGH:" );
458 | msg( 26,24,tmp );
459 | itod( high,tmp,5 );
460 | streat( tmp,"0" );
461 | msg( 32,24,tmp );
462 | strepy( tmp,"( )" );
463 | msg( 2,22,tmp );
464 | strepy( tmp,"EN_/ /"HN)" );
465 | msg( 2,23,tmp );
466 | strepy( tmp,"( )" );
467 | msg( 2,23,tmp );
468 | msg( 2,24,tmp );
468 | msg( 2,24,tmp );
469
  454
 469
470
471
             open()
                 char tmp;
  cls2( '-' );
  scr();
  title();
  msg( 14,20, "hit any key" );
  scr();
  tmp = inkey( 2 );
  if ( tmp == 'Q' )
    exit();
}
  472
 473
474
475
476
  480
  481 )
```

リストロ

```
if ( enm[i+3] == 0 && enm[i+9] != 0 )
  49
               enm[i+9]-
  50
               ensh( pl[1],enm[i+1],enm[i+2],eb1 );
sp( enm[i+1],enm[i+2],a );
enck( enm,i );
           a = 5;
move( &enm[i] );
if ( enm[i+1] > 28 )
  62
63
64
           if ( enm[i+9] == 0 )
    enm[i+3] = chhx( enm[i+3],2 );
else
// else
  65
  66
67
            enm(i+3] = aprz( enm(i+3],2 );
a = 6;
  69
  70
71
72
  73
74
75
76
77
            if ( enm[i+3] == 0 && enm[i+9] != 0 )
              enm[i+9]--;
ensh( p1[1],enm[i+1],enm[i+2]-1,eb2 );
  78
79
80
           sp( enm[i+1],enm[i+2],a );
enck( enm,i );
  81 1
  82
  83 enmy3(enm,i)
84 char *enm;
85 int i;
  86
          char a,b;
move( &enm[i] );
b = 7;
if ( enm[i+10] == 0 )
  87
            if ( enm[i+1] > 25 )
```

```
enm[i+10] = 1;
 94
95
96
97
98
99
                  a = enm(i+10);
if (a < 7)
enm[i+5] -= 2;
if (a > 10)
100
101
                         enm[i+5] += 2;
                        b = 8;
if (a == 17)
enm[i+10] = 0;
103
104
105
                   enm[i+10]++;
107
108
108
109
110
111
             sp( enm[i+1],enm[i+2],b );
enck( enm,i );
       enmy4( enm,eb1,p1,i )
char *enm,*eb1,*p1;
int i;
            char a,b;
move( &enm[i] );
b = 9;
if ( enm[i+10] == 0 )
{
    if ( enm[i+1] > 25 )
        enm[i+10] = 1;
}
118
                   a = enm[i+10];
if (a < 7)
                   {
    enm[i+3] -= 2;
    enm[i+10]++;
                    if (a > 7)
                        enm[i+3] = chbx( enm[i+5],2 );
enm[i+4] = aprz( enm[i+4],3 );
b = 10;
                    if ( n == 7 )
139
                        enm[i+3] = 0;
chy( enm,pl,i );
if ( pli?] == enm[i+2) ;
                           if ( enm[i+3] != 0 )
                            t
ensh( pl[1],enm[i+1],enm[i+2].ebt );
enm[i+9]---,
149
150
151
152
153
154
155
                          else :
enm[i+10] = 8;
             sp( enm[i+1],enm[i+2],b );
enck( enm,i );
       enmy5( enm,ebl,pl,i )
char *enm,*ebl,*pl;
        int i;
160
            char a,b;
move( &enm[i] );
b = 11;
if ( enm[i+10] == 0 )
                 if ( enm[i+1] > 25 )
enm[i+10] = 1;
                  a = enm[i+10];
if (a < 14)
                        enm[i+3] = chhx(enm[i+3],-3);

enm[i+10]++;

b = 12;
                   if (a == 14)
180
                        enm[i+3] = aprz( enm[i+3],3 );
chy( enm,pl,i );
if ( enm[i+2] == p1[2] )
181
182
183
184
                           if ( enm[i+9] != 0 )
                            ensh( pl[1],enm[i+1],enm[i+2],eh1 );
enm[i+9]--;
                            enm[i+10] = 15;
191
192
193
194
                    if (a > 14)
                        enm[i+4] = aprz( enm[i+4],2 );
enm[i+3] = chhx( enm[i+3],-2 );
b = 12;
196
197
198
             sp( enm[i+1],enm[i+2],b );
enck( enm,i );
203
       enmy6( enm,eb2,p1,i )
char *enm,*eb2,*p1;
int i;
```

```
char a,b,c;
b = enm[i+11];
a = enm[i+10];
move( &enm[i] );
if ( a == 0 )
 209
210
211
212
 213
214
215
216
217
                         enm[i+3] = aprz( enm[i+3],4 );
enm[i+4] = chhx( enm[i+4],b*2 );
if ( enm[i+3] == 0 )
    enm[i+10] = 1;
                          enm[i+10]++;
if (enm[i+10] % 5 == 0)
 222
 223
224
225
                                 if ( enm[i+9] != 0 )
                                    ensh( p1[1],enm[i+1],enm[i+2],eb2 );
enm[i+9]--;
 227
 228
                                  else
 230
 231
                                   enm[i+3] = chhx( enm[i+3],3 );
enm[i+4] = aprz( enm[i+4],2 );
 233
 234
235
236
                   c = 14;
if ( enm[i+4] > 0 )
   c = 13;
if ( enm[i+4] < 0 )</pre>
 237
 238
239
240
                   c = 15;
sp(enm[i+1],enm[i+2],c);
enck(enm,i);
 241
 242
243
244
245
 246
247
248
            enmy7( enm,eb1,eb2,pl,i )
char *enm,*eb1,*eb2,*pl;
int i;
 249
                   char a;
move( &enm[i] );
a = 17;
 250
251
 253
254
255
                    if ( enm[i+10] == 0 )
                          enm[i+3] = aprz( enm[i+3],3 );
                          chy( enm,pl,i );
if ( enm[i+2] == pl[2]
&& enm[i+9] != 0 )
 256
 259
 260
                               ensh( pl[1],enm[i+1],enm[i+2],eb1 );
enm[i+9]--;
                          if (enm[i+9] == 0)
enm[i+10] = 1;
 263
 264
 265
266
                   )
else
 267
                         enm[i+4] = apr2{ enm[i+4],2 );
enm[i+3] = chhx( enm[i+3],2 );
if ( enm[i+1] == 35 )
    ensh( p[[1],enm[i+1],enm[i+2],eb2 );
a = 16;
 268
269
 270
                   sp( enm[i+1],enm[i+2],a );
enck( enm,i );
 274
            enmy8( enm,i )
char *enm;
int i;
 278
279
280
281
                  move( &enm[i] );
move( &enm[i] );
sp( enm[i+1],enm[i+2],18 );
enck( enm,i );
 282
283
284
285
 286
 287
           enmy9( enm,i )
char *enm;
int i;
290
291
                 move( &enm[i] );
move( &enm[i] );
sp( enm[i+1],enm[i+2],19 );
enck( enm,i );
295
           enck( enm,i )
char *enm;
int i;
{
   char x;
298
299
                  x = enm[i+1];
if (x < -2 | | x > 41)
enm[i] = 0;
303
 304
305
307
          ensh( a,x,y,eb ) char a,x,y,*eb;
308
309
310
311
                  b = blnk( eb,16,10 );
if ( b != -1 )
312
313
314
315
                   \begin{cases} & \text{eb[b ]} = 1; \\ & \text{eb[b+1]} = x; \\ & \text{eb[b+2]} = y; \\ & \text{eb[b+5]} = 16; \\ & \text{if ( } x > a ) \\ & \text{eb[b+3]} = -16; \\ & \text{else} \\ & \text{eb[b+3]} = 16; \\ \end{cases} 
316
317
318
319
320
```

```
324
         aprz(a,b)
         char a,b;
        ( if (a > 0)
328
                a -= b;
if (a < 0)
a = 0;
331
332
333
334
              if (a (0)
          a += b;
if (a > 0)
a = 0;
336
338
339
340 )
341 return(a);
342 )
343
       chy( enm,pl,i )
char *enm,*pl;
int i;
      in ( enm[i+2] > pl[2] )
    enm[i+4] = chhx( enm[i+4],-3 );
if ( enm[i+2] < pl[2] )
    enm[i+4] = chhx( enm[i+4],3 );</pre>
347
```

リスト4

```
1 /* enb12.C */
2
3 enb12( eb2,p1 )
4 char *eb2,*p1;
5 {
   int i;
7 char a,x,y;
8 for ( i = 0; i < 160; i += 10 )
   9 {</pre>
```

リスト5

```
1 /* plsh.C */
2
3 extern blnk();
4 extern chhx();
5 extern smass();
6 extern jp();
7
8 plsh( pl,pbl,dst )
9 char *pl,*pbl,*dst;
10 {
11 int i;
12 if ( pl[9] > 2 )
13 {
14 i = blnk( pbl,22,10 );
15 if ( i != -1 )
16 {
17 pl[9] -= 3;
18 pbl[ i | 1 | 1; pl[1]+2;
20 pbl[ i + 2 ] = pl[2];
21 pbl[ i + 3 ] = 16;
22 pbl[ i + 5 ] = 16;
23 pl[3] = chhx( pl[3],-4 );
24 smass( dst,pl[1]+2,pl[2]+1,0,16,48,16);
25 jp( ix8+1,5,pl );
26 }
27 }
28 }
```

リスト日

```
1 ; indc.ASM
           inde ( pl )
6
7 EXT
                       ADD
     inde::
            POP
POP
PUSH
PUSH
LD
LD
                        BC
                        IX
IX
BC; <-- PREP.
H,3
L,22
             CALL ADD
16
17
18
19
            LD
INC
SRL
                         A, (IX+9)
A
A
     A
9
C, EPSTEP1
SUB 8
LD B,A
LD C,A
LD A,":"
CALL STRING
LD A,8
SUB C
JR Z,F'
LD F
20
21
22
23
24
25
26
32
```

```
33 CALL STRING EPSTEP2
35 EPSTEP1:
36 LD B,A
37 LD C,A
38 CP 0
39 JR Z,EPSTEP3
40 LD A,"."
41 CALL STRING
42 EPSTEP3:
43 LD A,8
44 SUB C
45 JR Z,EPSTEP2
46 LD B,A
47 LD A,"
48 CALL STRING
49 EPSTEP2:
50 LD H,3
51 LD L,24
551 LD L,24
552 CALL ADD
53 LD A,(IX+10)
54 LD B,A
55 LD C,A
56 CP 0
57 JR Z,HPSTEP1
58 LD A,"
58 LD A,"
58 LD A,"
58 LD A,"
59 CALL STRING
60 HPSTEP1:
61 LD A,8
62 SUB C
63 JR Z,HPSTEP2
64 LD B,A
```

```
65 LD A," "
66 CALL STRING
67 HPSTEP2:
68 LD H,14
69 LD L,22
70 CALL ADD
71 LD A," "
72 LD B,10
73 CALL STRING
74 LD DE,30
75 ADD HL,DE
76 LD B,10
77 CALL STRING
78 ADD HL,DE
79 LD B,10
80 CALL STRING
                                                     DE,30
HL,DE
B,10
STRING
HL,DE
B,10
STRING
                             LD
CALL
PUSH
POP
LD
   80
81
82
83
84
85
86
87
88
                                                      IX
HL
D,H
                              LD
                                                      E,L
BC,13
                               ADD
EX
LD
ADD
                                                     HL,BC
DE,HL
C,23
HL,BC
89 ADD
90 EX
91 LD
92 LOOP1:
93 LD
94 ADD
95 CP
96 JR
97 CP
98 JR
99 LD
100 LD
                                                      DE, HL
                                                      B, 10
                                                     A, (DE)
A, (HL)
35
C, FLSTEP1
128
C, FLSTEP2
                                                      A,0
(HL),A
101 JR
102 FLSTEP2:
103 LD
104 FLSTEP1:
                                                     A,35
                            LD (DE),
SRL A
SRL A
CALL FLPRT
DEC (HL)
                                                      (DE),A
105
106
107
108
109
                                                     (HL)
HL
                             INC
```

リストフ

リスト8

```
111 INC DE
112 DJNZ LOOP1
113 RET
114 STRING:
    115 LD
116 IN
117 DJ
118 RE
119 FLPRT:
                                           (HL),A
                          LD
                                         HL
STRING
                          INC
                          DJNZ
                          RET
    120
121
122
123
124
                          PUSH
                         PUSH
PUSH
LD
LD
                                          DE
BC
                                         C, A
A, B
A, 13
H, A
MOD3
    125
126
127
128
                         ADD
LD
CALL
LD
                                           A,24
B
    129
130
131
132
                         SUB
LD
CALL
                                          L,A
ADD
DE,HL
                         EX
LD
LD
ADD
LDI
                                         HL, FLTOP
B, 0
HL, BC
    133
134
135
136
137
138 POP
139 POP
140 RET
141 MOD3:
142 PUSH
143 LD
144 SLA
145 LD
146 ADD
147 LD
                                          ВС
                                          DE
                                          HL
                                          HL
B,0
                                         B,0
C
HL,MDTOP
HL,BC
B,(HL)
HL
C,(HL)
                          SLA
LD
ADD
LD
INC
LD
POP
RET
     148
149
150
151
    151 RET
152 FLTOP:
153 DM
154 MDTOP:
155 DB
                                          0,0,0,1,0,2,1,0,1,1,1,2
2,0,2,1,2,2
    156
                         DB
```

リスト9

```
1 /* chhx.C */
2
3 chhx(a,b)
4 char a,b;
5 {
6 a += b;
7 if (a > 16)
8 a = 16;
9 if (a < -16)
10 a = -16;
11 return(a);
12 }
13
14
```

リスト10

```
1 /* jp.C */
2
3 jp( a,b,pl )
4 char a,b,*pl;
5 {
6 a %= 10;
7 pl(13+a] = ckj( pl(13+a] , b );
8 pl[12+a] = ckj( pl[12+a] , b/2 );
9 pl[14+a] = ckj( pl[14+a] , b/2 );
10 }
11 ckj( a,b )
12 char a,b;
13 {
14 a += b;
15 if ( a > 8 )
16 a = 8;
17 return( a );
18 }
```

```
1 /* ind.C */
2
3  ind( add , c )
4   char *add;
5  int c;
6  (
7  int i;
8  for( i = 0; i < c; i++ )
9   add[i] = 0;
11</pre>
```

```
1 ; title.ASM
        title ( )
         EXT ADD
8 title::
10 LD H,5
11 LD L,4
12 CALL ADD
13 LD B,1
14 LD DE,7
15 LOOP:
16 PUSH BC
17 LD C,4
18 LOOP2:
19 LD B,8
20 LD A,(I
21 INC DE
22 LOOP3:
          LD L,4
CALL ADD
LD B,14
LD DE,TTTOP
         LOOP2:
LD B,8
LD A,(DE)
INC DE
22 LOOP3:
          RLA
```

```
(HL),"H
26 STEP1:
       INC HL
DJNZ LOOP3
DEC C
29 DEC
30 JR
31 LD
32 ADD
33 POP
34 DJNZ
35 RET
36
37 TTTOP:
38 DB
39 DB
40 DB
41 DB
42 DB
43 DB
                C
NZ,LOOP2
                BC,8
HL,BC
       POP BC
DJNZ LOOP
RET
```

```
1 ; enorg.ASM
       enorg ( d )
              EXT blnk
BC
DE
                         NZ
HL, (APADD)
A, (HL)
HL
(COUNT), A
36
              LD
LD
                        A, (HL)
HL
B, (HL)
HL
C, (HL)
HL
38
              INC
             LD
INC
LD
              INC
                          (APADD), HL
43
              LD
                         (APADD), I
BC.
B, A
A, A
A, B
A, A
C, A
B, 0
HL, TBTOP
HL, BC
              PUSH
              LD
ADD
              ADD
             ADD
LD
LD
LD
ADD
53
54
              PUSH
                         HL
              PUSH
                         DE
              LD
PUSH
PUSH
                         DE, 16
DE
DE
56
57
58
59
                         blnk
              CALL
                         BC
BC
IX
DE
              POP
              POP
              POP
63
              POP
                         BC
             INC
RET
DEC
                         H
DE, HL
IX, DE
(IX+1), B
(IX+2), C
A, (HL)
HL
(IX+0), A
67
              EX
             ADD
LD
LD
LD
INC
LD
68
69
70
71
72
73
74
                         A, (HL)
HL
(IX+3),A
              LD
              INC
             LD
LD
INC
LD
LD
76
77
78
79
80
                         A, (HL)
                          A, (HL)
              INC
                         HL
(IX+5),A
              LD
LD
                        (1X+5),A
A,(HL)
HL
(1X+9),A
A,(HL)
HL
(1X+11),A
```

```
A,(IX+0)
B,0
C,A
BC
                            LD
   92
93
                            DEC
                                                BC
HL,STTOP
HL,BC
A,(HL)
(IX+12),A
93
94 ADD
95 LD
96 LD
97 RET
98 COUNT:
                            LD
 100
101
102
                                                 k,dx,dy, s,b,dr, k,dx,dy, s,b,dr
                                        k,dx,dy, s,b,dr, k,dx,dy, s,b,dr

1,16, 0,10,0, 0, 1,16, 0,16,0, 0

1,16, 0,10,1, 0, 1,16, 0,16,1, 0

2,16, 0,10,1, 0, 2,16, 0,16,1, 0

2,16, 0,16,0, 0

4,16, 0,16,0, 0

4,16, 0,16,1, 0, 5,16, 0,16,1, 0

4,16, 0,16,1, 0, 5,16, 0,16,0, 0

4,16, 0,16,1, 0, 5,16, 0,16,0, 1

6,16, 0,16,1, 0, 5,16, 0,16,3, 1

6,16, 0,16,1, 1, 6,16, 0,16,1, 1

6,16, 0,16,3, -1, 6,16, 0,16,1, 1

7, 12, 0,16,3, 0, 5,16, 0,16,0, 1

8, 16, 0,16,0, 0, 7,12, 0,16,1, 0

8, 16, 0,16,0, 0, 7,12, 0,16,1, 0

8, -16, 0,16,0, 0, 9, -16, 0,16,0, 0

8, -16, 0,16,0, 0, 9, -16, 0,16,0, 0
  103 TBTOP:
                           DB
DB
DB
  108
                            DB
                           DB
DB
DB
DB
 109
  113
                            DB
                           DB
DB
DB
DB
                            DB
         119 STTOP:
                                        4,5,100,3,2,6,10,12,14
                           DB
 130
 134
 136
137
138
  140
 141
 147
148
149
150
151
152
 153
154
165
156
157
158
159
 161
162
163
164
165
166
  168
 169
170
171
172
```

```
DB 1,19,25,21, 16,25,39,15, 12,20,25,-1
DB 8,20,25,-1, 12,24,39, 8, 8,24,39, 3
DB 16,24,39,18, 24,24,39,15, 8,25,39,10
DB 32,24,39, 5, 24,24,39,12, 8,24,39, 3
DB 16,24,39, 5, 12,25,39,12, 4,24,39, 15
DB 12,25,39,16, 16,25,39, 8, 4,24,39,15
DB 12,25,39,16, 16,25,39, 8, 4,24,39,15
DB 16,25,39,19, 8,20,32,-1, 16,25,39, 16
DB 16,25,39,19, 8,20,32,-1, 16,25,39, 16
DB 16,25,39,10, 8,20,32,-1, 16,25,39, 16
DB 16,25,39,14, 16,19,20,21, 12,25,39, 16
DB 10,25,29, 31,22,25,39, 8, 42,81,8,-1
DB 10,25,29, 31,22,5,39, 8, 42,81,8,-1
DB 10,25,29, 31,22,5,39, 8, 8,25,39, 3
DB 16,25,39,18, 24,25,39,12, 8,17,-1,25
DB 32,25,39, 5, 24,25,39,12, 3,25,39, 6
DB 32,25,39, 5, 24,25,39,12, 8,25,39, 3
DB 18,31, 11,8, 1,8,-1,14, 16,13, 1,15
DB 12,6,-1,4, 24,6,-1,7, 1,8,-1,17
DB 8,13, 1,18, 1,8,-1,14, 16,13, 1,15
DB 12,6,39,5,4,26,39,8,12,26,39,16
DB 12,26,39,17, 24,3,-15,48,3,-1,2
DB 32,14,-1,15,92,1,-1,10
DB 32,14,-1,15,92,1,-1,10
DB 12,26,39,5,8,26,39,8,12,26,39,16
DB 18,8,26,39,5,4,26,39,10,8,26,39,18
DB 18,8,21,-1,15,92,1,-1,10
DB 32,14, 1,10,1,8,21,-1,10
DB 32,14, 1,10,1,8,21,-1,10
DB 32,14, 1,10,1,8,21,-1,10
DB 32,14, 1,10,1,8,26,39,10,8,26,39,16
DB 18,8,26,39,5,4,26,39,8,12,26,39,16
DB 48,7,-1,14,28,26,39,8,12,26,39,16
DB 48,7,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 41,8,-1,6,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 41,8,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 41,8,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 41,8,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 42,23,-1,10,10,3,22,-1,16
DB 42,23,-1,10,10,3,22,1,110
DB 43,2,11,115,48,2,11,13,140
DB 44,7,-1,15,48,3,1,17,4,26,39,5
DB 44,7,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 44,7,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 44,7,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 44,7,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 44,7,-1,16,24,13,1,17,4,26,39,5
DB 44,7,-1,16,24,13,1,17,4,26
                                                                                                                                                                                                          DB 16, 1,-1,10, 8, 1,-1,13, 16,25,39, 5
DB 8,24,39,15, 12,25,39, 8, 4,11,-1,18
DB 10,25,39, 3, 14,25,39,12, 8,11,-1,15
DB 8, 7,-1, 3, 8, 7,-1, 5, 12,25,39,13
DB 4,24,39, 4, 12,25,39, 8, 8,24,39,15
DB 16,24,39,12, 8,24,39,10, 10,25,39, 5
DB 1, 8,-1,14, 1,13, 1,15, 1, 8,-1,17
DB 8,13, 1,18, 12,24,39,18, 8,24,39, 3
DB 16,24,39,10, 12,24,39,15, 12,24,39, 9
DB 1,24,39,13, 1,24,39,5, 12,4,39, 9
DB 1,24,39,13, 1,24,39, 8, 1,24,39, 19
DB 1,24,39,13, 1,24,39, 8, 1,24,39, 19
DB 1,24,39,15, 8,26,39,12,52,25,39, 5
DB 8, 6,-1,17, 24, 79, 14, 12, 1,-1, 3
DB 16,24,39,17, 12, 24,39, 8, 32,24,39, 15
DB 4,26,39,15, 8,26,39,12,52,25,39, 5
DB 8, 6,-1,17, 24, 7,-1,14, 12, 1,-1, 3
DB 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3
DB 14, 1, 1, 9, 32, 1, 1, 1, 6, 1, 8,-1, 8
DB 32, 4,-1,16, 24, 6,-1, 2, 32, 7,-1,17
DB 8,26,39, 8, 24,26,39,12, 52,25,25,25,25,39, 5
DB 1, 8,-1, 5, 12,14, 1, 6, 1, 8,-1, 8
DB 32, 1, 1, 7, 16,21,-1,16, 12, 4,-1, 18
DB 15, 1,-1,12, 48, 1,-1, 7, 1, 8,-1, 2
DB 16,14, 1,13, 1, 8,-1,16, 16,14, 1,17
DB 16, 1,-1,12, 48, 1,-1, 7, 1, 8,-1, 2
DB 48,22,-1,10, 20, 3,-1,10, 32,22,-1, 10
DB 48,22,-1,10, 20, 3,-1,10, 32,22,-1, 10
DB 48,22,-1,10, 12,6,39,10, 10,26,39, 6
DB 18, 8,-1, 8, 14, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1
DB 24,23,-1, 5, 10,26,39,10, 10,26,39, 6
DB 18, 8,-1, 8, 14, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
DB 16,14, 1,13, 1, 8,-1,16, 16,14, 1,17
DB 16,14, 1,13, 1, 8,-1,16, 16,14, 1,17
DB 16,24,39, 18, 12,26,39,12, 16,22,-1, 2
DB 24,23,-1, 5, 10,26,39,10, 10,26,39, 6
DB 18, 8,-1,39, 18, 14, 1, 1, 1, 1, 1, 3, -7
DB 32,24,39, 5, 24,24,39,12, 16,22,-1, 2
DB 24,23,-1, 1, 1, 2,23,-1,18, 48,23,-1,14
DB 22,24,39, 5, 24,24,39,12, 16,22,59, 39, 18
DB 16,24,39, 18, 12,25,39,14, 16,25,39, 38
DB 6,24,39, 18, 12,25,39,14, 16,25,39, 38
DB 16,24,39, 15, 12,25,39,14, 16,25,39, 39
DB 16,24,39, 15, 12,25,39, 18, 4,48,18,-1
DB 16,24,39,15, 12,25,39, 39, 8,24,39,15
DB 16,24,39, 15, 12,25,39, 8, 4,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           223
                   181
            182
183
184
185
186
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           228
229
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           230
231
232
233
234
235
            189
190
191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           236
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           237
238
239
240
            193
194
195
196
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           241
            197
198
199
200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           243
244
245
246
247
      201
202
203
204
205
206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           248
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           249
250
251
252
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           253
254
255
256
257
258
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           264
            219
```

```
1; sp.ASM
                  sp(x,y,n)
                  EXT
                                 PRN
                                  A.D
                   LD
EXX
 13
14
15
16
17
18
                                 BC
L,B
DE
H,D
                    POP
                  POP
LD
PUSH
                                  DE
                   PUSH
PUSH
EXX
POP
PUSH
                                  DE
                                                         : <-- PREP.
                   DEC
                                  SP
                                  SP
A,A
D,0
E,A
HL,CHTOP
HL,DE
E,(HL)
HL
                  ADD
LD
LD
LD
ADD
29
30
31
32
33
34
35
36
                  LD
INC
LD
LD
LD
CALL
                                  HL
D,(HL)
H,B
L,C
PRN
                  RET
37
38
39
40
       CHTOP:
DW
DW
                                  PL1, PL2, PL3, E11, E12
E21, E22, E31, E32, E41, E42, E51, E52
E61, E62, E63, E71, E72, E81, E91
40 DW
41 DW
42 43 PL1:
44 DB
45 DM
46 PL2:
47 DB
48 DM
49 PL3:
50 DB
51 DM
52 E11:
53 DB
54 DM
                                   3,2
                                   3,2
52 E11:
53 DB
54 DM
55 E12:
56 DB
57 DM
58 E21:
59 DB
60 DM
                                   3,2
">c0/'@"
                                   3,2
"=c0@)`"
58 E21:
59 DB
60 DM
61 E22:
62 DB
63 DM
64 E31:
65 DB
66 DM
67 E32:
68 DB
                                   4,2
"),=o`O~@"
                                   3,2
                                   5,2
")ee_@/@@[)"
                                   5.2
```

```
69 E41:
70 E41:
71 I
72 I
73 E42:
74 I
75 I
76 E51:
77 I
78 I
79 E52:
80 I
81 I
82 E61:
                              ")ee_@~@@[)"
                              2,2
                 DM
                 DB
DM
       E51:
DB
                              2,2
"ex-("
                DM
                DB
DM
                              2,2
"ex"="
       E61:
 82 E61:
84 DM
85 E62:
86 DB
87 DM
88 E63:
89 DB
90 DM
91 E71:
92 DB
93 DM
94 E72:
95 DB
96 DM
                               3,3
"@@!@*\\^\X"
                              3,3
                              3,3
"_/x@*/@@!"
                               3,2
"'eo)-@"
                               3,2
"'eo@)""
  97 E81:
98 DB
                               3,3
98 DB
99 DM
100 E91:
101 DB
102 DM
103
                               5,2
"@_ee((]@@="
```

1	; scr.ASM		
2			
3	;		
4	; scr()		
5	;		
6			
7	LOC	EQU	201EH
8	PRINT	EQU	1FF4H
9			
10	SCADD	EQU	\$C000
11			
12	scr::		
13			
14	LD	HL, SCADD	+7E6H
15	LD	BC, SCADD	+3E6H
16	LD	DE, 1826H	
17	LOOP:		
18	LD	A, (BC)	
19	CP	(HL)	
20	JR	Z,STEPSC	1
21	LD	(HL),A	
22		DE, HL	
23	CALL		
24	LD	A, (BC)	

▶う~む。9月号の表紙の人って、やっぱり男なんでしょうか。よく見ると、○○のような物体がありますからねぇ~。
板本 和則(17)大阪府

```
1 ; pr.ASM
pr::
INC
POP
LD
                       SP
DE
A,D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
            EXX
            POP
LD
POP
LD
PUSH
                       BC
                       L,B
DE
H,D
DE
BC
            PUSH
PUSH
EXX
POP
PUSH
                       HL
23
24
25
26
                       DE
SP
            DEC
                                       ; <-- PREP.
            LD B,A
CALL ADD
RET C
27
28
            RET
                       (HL),B
```

リスト17

```
1 ; msg.ASM
      msg(x,y,d)
                EXT ADD
                POP
POP
                              BC
DE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
                 EXX
                              BC
                 POP
               POP BC
LD L,C
POP DE
LD H,E
PUSH DE
PUSH BC
               PUSH BC
PUSH HL
EXX
POP HL
PUSH DE
PUSH BC
CALL ADD
LD A,0
EX DE,H
                                                ; <-- PREP.
                              A,0
DE,HL
      LOOP:
CP
JR
LDI
                              (HL)
Z,SKIP
                              LOOP
31 JR
32 SKIP:
33 RET
```

リスト18

```
21 ADD HL,DE

22 POP DE

23 LDI

24 LDI

25 RET

26 XYTOP:

27 DB 3,2,3,2,5,2,2,2,2

28 DB 3,3,3,2,3,3,5,2
```

リスト19

リスト20

```
リスト22
                                                                                                                                                                                                                       19 INC
20 INC
21 LD
22 LD
23 CP
24 JR
25 LD
26 JR
27 SKIP1:
28 LD
29 CALL
30 LD
31 LD
                                                                                                                                                                                                                                          INC (IX+1)
INC (IX+1)
LD H,(IX+1)
LD A,39
CP H
JR NC,SKIP1
LD (IX+0),0
JR SKIP2
P1:
  1 ; plbul.ASM
  3;------
4; plbul(d)
5;-----
                    EXT ADD
   9 plbul::
                                                                                                                                                                                                                                                           L,(IX+2)
ADD
A,"_"
(HL),A
9 plbul::
10 POP BC
11 POP IX
12 PUSH IX .
13 PUSH BC; (-- PREP.
14 LD B,22
15 LOOP:
16 LD A,(IX+0)
17 CP 0
18 JR Z,SKIP2
                                                                                                                                                                                                                                            LD
                                                                                                                                                                                                                        30 LD
31 LD
32 SKIP2:
33 LD
34 ADD
35 DJNZ
36 RET
                                                                                                                                                                                                                                                           DE,10
                                                                                                                                                                                                                                          ADD IX,DE
DJNZ LOOP
RET
                                                                                                                                            リスト23
```

```
23 JR
24 LD
25 LD
26 ADD
27 EX
28 ADD
29 EX
30 LD
31 DJNZ
32 LD
33 RET
34 FOUND.
35 LD
36 LD
37 LOOP2:
                                                                                                                                                                                                                      JR
LD
LD
ADD
EX
ADD
EX
LD
DJNZ
                                                                                                                                                                                                                                    Z,FOUND
A,B
B,0
HL,BC
DE,HL
HL,BC
DE,HL
    1 ; blnk.ASM
B,A
LOOP1
                                                                                                                                                                                                                      RET HL,-1
                                                                                                                                                                                                         LD B,C
LD A,0
LOOP2:
LD (HL),A
INC HL
DJNZ LOOP2
EX DE,HL
RET
                   DEC SP
DEC SP; <-- PREP.
LD B,E
LD DE,0
  19 LD DE,0
20 LOOP1:
21 LD A,(HL)
22 CP 0
```

```
リスト24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              36 ADD A,B
37 LD C,A
38 AND 15
39 LD (IX+6),A
40 CP C
41 JR Z,SKPY
42 DEC (IX+1)
43 SKPY: ; Y Axis
44 LD A,(IX+4)
45 CP 127
46 JR NC,YMINUS
47 ADD A,(IX+7), dX > 0
48 LD B,A
49 AND 15
50 LD (IX+7),A
51 CP B
52 JR Z,RET
53 INC (IX+2)
54 JR RET
55 YHINUS:
56 XOR 255; Y < 0
57 LD B,A
58 INC B
59 LD A,(IX+7)
60 ADD A,B
61 LD C,A
62 AND 15
63 LD (IX+7),A
64 CP C
65 JR Z,RET
         1; move.ASM
          3;-----
4; move(d)
5;-----
         6
7 move::
7 move::
8
9 POP BC
0 POP IX : <-- ADD
11 PUSH IX
(2 PUSH BC
13 LD A,(IX+5); Speed
14 ADD A,(IX+8)
15 LD B,A
16 AND 15
17 LD (IX+8),A
18 CP B
19 JR Z,RET
20 LD A,(IX+3)
21 CP 127; Chk -
22 JR NC,XMINUS
23 ADD A,(IX+6); dX > 0
24 LD B,A
25 AND 15
26 LD (IX+6),A
27 CP B
28 JR Z,SKPY
29 INC (IX+1)
30 JR SKPY
31 XMINUS:
32 XOR 255; X < 0
33 LD B,A
34 INC B
35 LD A,(IX+6)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (IX+1); Y Axis
A,(IX+4); Chk -
NC,YMINUS
A,(IX+7); dX > 0
B,A
15
(IX+7),A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     15
(IX+7),A
C
Z,RET
(IX+2)
A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 65
66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OR
```

```
リスト25
                                                                                      1 ; cls2.ASM
                                                                                     INC SP
POP BC
PUSH BC
 13
14
15
16
17
18
19
13 PUSH BC
14 DEC SP
15 LD A,0
16 CP B
17 JR Z,CLSKIP
18 LD BE,388H
19 LD HL,SCADD
20 LOOP:
21 LD (HL),B
```

	; smoke.A	SM		32	LD	A, (IX+0)	
2				33		A, (IX+9)	
3	;			34	I,D	(IX+0),A	
4	; smoke	(d)		35	AND	\$F0	
5	;			36		\$70	
6	FILM	The state of the s		37	JR	NC, SKIP2	
0	EXT	ADD		38		DE, HL	
8	EXT	move		39	SRL	A	
9				40		A	
	smoke::	DO STATE OF THE PARTY OF THE PA		41	SRL	A	
11	POP			42	SRL	A	
13	PUSH			43	LD	HL, SMTOP	
14		BC ; < PREP.		44	PUSH	BC	
15	LD	B, 64		45		C, A	
	LOOP:	B,04		46		B, 0	
17		A, (1X+0)		47		HL, BC	
18		0		48		BC	
19		Z,SKIP		49		A, (HL)	
20	PUSH	BC		50 51		(DE),A	
21	PUSH					SKIP	
22	CALL			53	SKIP2:	(IX+0),0	
23		IX			SKIP:	(IATO), O	
24	POP	BC			LD	DE, 10	
25	LD	H,(IX+1)			ADD	IX, DE	
26		L,(IX+2)			DJNZ	LOOP	
27	LD	A,21		58		17 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
28	CP	L		59			
29	JR	C,SKIP2			SMTOP:		
30	CALL			61	DM	" coc"	
31	JR	C,SKIP2					

リスト27 ; PRN.ASM LSKIP2 A,B A,H 40 C,LSKIP2 40 C,A A,B C B,A EXT ADD PRN:: HL DE BC A,(DE) B,A DE A,(DE) C,A DE ADD DE,HL A,40H C,255 (HL) Z,SKIPL2 BC DE HL A,21 LOOP2 HSKIP DE HL LOOP2 C, HSKIP
A, 39
H
NC, LSKIPI
A, B
A, H
2, HSKIP
40
NC, HSKIP
H, A
C, A
C, A
A, B
E, O
DE, HL
HL, BC
DE, HL
B, H
H, 0 DE
E
HL
BC
C,B
B,0
HL,BC
DE,HL
B,C
C,A
C
NZ,LOOP1
BC
DE
HL $_{\rm HL}$

		A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	スト28				
			AI LU				
	; ADD. ASN			21	LD	E, L	
2				22	ADD	HL, HL	
	:			23	ADD	HL, HL	
4	; ?ADD			24	ADD	HL, DE	
E E				25	ADD	HL, HL	
6				26	ADD	HL, HL	
7	SCADD	EQU \$C000		27	ADD	HL, HL	
8				28	LD	D, 0	
9	ADD::			29 30 31	LD	E, A	
10				30	ADD	HL, DE	
11		DE		31	LD	DE, SCADD	
12		A,39		32	ADD	HL, DE	
13	CP	H		33	OR	A	
14		C, ERR		34	JR	NONERR	
15		A, 24		35 EI			
16				36	LD	HL,\$C400	
17	JR	C, ERR		37	SCF		
18	LD	A,H		38 NO	ONERR:		
19	LD	Н,0		39	POP	DE	
20		D,H		40	RET		
	2.17						





今回のCGデータ

総物体数 418 光源 3 1280×1024ピクセル 1670万色フルカラーを 4×5ポジで出力 使用ソフトは、

サイクロン, C-TRACE ポリゴンデータ作成に Z's TRIPHONY マッピングデータ作成に Z's STAFF PRO-68K,MATIER

パソコンの仕事に携わっていさえすれば、 いつの日にかたくさんの収入を得て, 時代 の寵児になれる、と誰もが信じて疑わない 時代があった。

そこまでオーバーではないにせよ,何か のはずみで自分も突然, 著名人の片隅に交 じってしまうのではないか? パソコン関 連企業に勤めている人ならば、誰しも一度 はこんなことをふと妄想したことがあるは ずだ。

そんな1980年代も遠い過去になったと実 感しつつあった8月中旬のある日、日刊工 業新聞に大々的に掲載された記事は、こう したパソコンドリーミングの時代が完全に 終わってしまったことを実感させたかのよ うな気がする。

「アスキー、キヤノンに支援要請」 ---。 事情通の人は「いよいよか」と思ったら しいが、大方の人はこの記事に少なからず 驚いたはず。

なにしろ、アスキーといえば、社長があ の西和彦氏。本誌出版元であるソフトバン クの孫正義社長と並んで、 わが国における パソコンドリーミングの象徴的な人物だ。 パソコン雑誌を定着させ、マイクロソフト BASICとMS-DOSをわが国に普及させた 実績もさることながら、やはり圧巻だった のが1983年のMSXプロジェクトのときに 見せた「大活躍」だ。わずか26歳(当時)の 人物がほぼすべての家電メーカーを手玉に 取り、大手各社重役を従えた華々しさは、 年功序列, 大手優先の感覚がすべてである 日本のビジネス社会をあっといわせ、一躍、 時の人となった。

ビル・ゲイツ,マイクロソフト会長,ス ティーブン・ジョブス,アップルコンピュ ータ元会長らの活躍と西氏が対比されるこ とで、パソコンという正体不明、未知数無 限大のビジネスをもってすれば、日本でも アメリカ並みのドリーミング・サクセスス トーリーが可能なのか、と世間に思い知ら しめた点も大きかった。

その西氏も、いつしかアスキーの副社長 から社長に昇格している。株式も店頭公開 し,アスキー自体も西和彦の名前がなくて も有力な企業になっている。

話は長くなったが、その新聞記事による と,この西社長率いるアスキーが,転換社 債という一種の借入金120億円の返済時期 が迫っていることから、資金難で倒産の危

機にあり、キヤノンが資本参加してこの苦 境を救う話が進んでいる、 との内容であっ

最終的にどうなるかは不明であるが、現 時点では,この記事に沿った「最悪のシナ リオ」は、キヤノンが降りたこともあって 成立しなかった。その代わりにアスキーが 多角化路線を撤退することで, 取引銀行が 150億円を追加融資して苦境を乗り切る筋 書きとなっている。

アスキーがこの状況に陥ってしまったの は、いうまでもなく「バブル経済の崩壊」 が原因である。まず来春に償還時期が迫っ ているという転換社債というのは、自社株 に交換すれば購入者に返済しなくてもいい

X - O V E R · N I G H T

(クロスオーバーナイト)

「第27話]

パソコンドリームは終わった



TAKAHARA HIDEKI 高原 秀己

株式なのだが、なにしろ2万円を超えてい たアスキーの株価がいまや1,000円以下な のだから、ほとんどの人が株に交換せずに 換金をすると思われる。一連の株価暴落の 影響だ。

さらにアスキーの負債や債務保証額が売 上高を大きく上回る規模(合計すると500億 円以上か)に達したのは、バブル絶頂時に土 地を買い集めたり、海外の半導体やソフト の会社を買収したり、さらには直接コンピ ユータとは関係ないさまざまな事業に手を 広げすぎたことが原因となっている。

つまり極論すると、株と土地という、ま るでバブル崩壊の代名詞のような憂き目に あってしまったというわけである。もちろ

んこの背景には、西社長にブレーキをかけ る役割だった創業パートナーや有力社員が 次々と退職してしまったという問題もある のだが・・・・・

説明が長くなったが、今回のアスキーの 経営難問題は、いまになってみれば、アス キーもわずか100億円(あえて西社長の過去 の活躍から「わずか」といいたい)でつまず く程度の中堅企業だったことを満天下に示 してしまったことになる。

STO

アスキーに限らない。

ハタと気がつくと、パソコンやコンピュ ータ関連で名を成してきた会社がこのとこ ろ,次々と倒産したり,経営難に陥ってい る。一時期はゲームソフトの大手だったハ ル研究所は先日倒産したばかりだし, どん ぶり決算騒動で話題になったジャパンシス テムやサイコムは経営難が続いている。 CSKのような会社はいうにおよばず、NEC や東芝、ソニー、パイオニア、沖電気工業 などの超大手企業ですら相次ぎ減益や赤字 になっているほどだから、よほどガッチリ とした経営をしていないと、難しいご時勢

だから、アスキーだけがどうこうという ことは決してないのだが、それでもシンボ リックな企業であったアスキーがバブル崩 壊の前につまずきを隠せなかったことは, 少なくとも"「第1期パソコンドリーム」は 1980年代いっぱいで終わっていた",と追認 させるに十分な出来事だった。実際, 1990 年代に入ってから、パソコン自体が以前ほ どは話題にならなくなっている。小規模ソ フトハウスのかげりは色濃くなっているし, 身近なところではパソコン雑誌が次々と休 刊になっている。

だが、ぼくはあくまでも「第1期」が終 わっただけだと思うのだ。いまの状態はPC -9801を中心にしたマシンが「普通の電気製 品」として普及し、ソフトもCDや図書のよ うに地味に売れていく時期がしばらく続く のだろう。

しかしある時期に新しい側面から再びパ ソコンがスポットライトを浴びることは間 違いない。それが1990年代後半なのか来世 紀なのかはわからない。そのとき、最も素 晴らしいハードなりソフトなりを提供でき る会社や人が、「第2期パソコンドリーム」 を手にするのだろう。

吾輩はX68000である

「第17回]

マウスで 簡易アニメーション

Izumi Daisuke 泉 大介

吾輩は国産のパソコンとしてはめずらしくマウス標準 装備で発売されたマシンである。以後今日まで、吾輩の 携えたマウスはビジュアルシェル, グラフィックツール, アドベンチャーゲームやロールプレイングゲームなどで 幅広く使われてきた。なかでも自慢なのは、マウスがア クションゲームにまで採用された点である。F14トムキ ヤットが、諸兄の操作するマウスによって意のままに上 昇・旋回する様子はひとかたならぬ感動をもたらしたこ とと思う。いったい、どこの誰がマウスで戦闘機を操縦 できるなどと想像したことだろう。アフターバーナーは, スペースハリアーによって拓かれた高速(疑似)3Dスク ロールゲームという新境地を完成の域に昇華させるとと もに、マウスの斬新な使い方を示した特筆すべきゲーム であった。うちの御仁もこれは大層お気に入りで、吾輩 は連日連夜「ふぁ、ふぁ、ふぁ、ふぁいやー」とやらさ れたものである。


◆マウスとボタンとユーザーインタフェイス

吾輩はなにゆえマウス標準装備となったのか。それは、いまでは幻のシステムとなってしまったビジュアルシェルが、吾輩に標準で用意されていたからである。この機能強化版がOh!X付録ディスクのユーザーインタフェイスとして採用されているため、諸兄もお使いになったことがあるだろう。ビジュアルシェルは、シェルと呼ぶにはあまりにも機能が貧弱であった。実際、ビジュアルシェルにできることといえばファイル操作だけであり、スクロールバーまで用意されたウィンドウを使っていながら、その機能をユーザーが利用する道は閉ざされていたのである。

折しもキーボードとキャラクタ画面を利用するコンソール文化華やかなりし時代であり、環境変数を利用するUNIXやMS-DOS生まれのツールやアプリケーションが次々と移植されるという背景もあって、環境変数を操作することのできないビジュアルシェルはしだいに利用されなくなっていった。

そしてついに、本格的なウィンドウシステムであるSX-WINDOWにその座を譲った経緯は、諸兄もご存じのとおりである。

吾輩と御仁を結ぶ マウスカーソル その妙技をお目にかけよう



さて、吾輩に用意されたマウスはMS-DOSの世界で採用されている2ボタン式のマウスである。1ボタン式のマウスと比較すると、ボタンの数が増えた分だけより操作の自由度が増すというメリットがある反面、しっかりとしたガイドラインが設けられていないといたずらに操作が繁雑になるというデメリットも併せもつ。現状では左ボタンの機能はだいたい統制が取れているが、右ボタンの使い方は無政府状態と大差ない。結果、ユーザーは単純明快なユーザーインタフェイスを実現するはずのマウスの「使い方」を修得しなければならなくなってしまっている。

しかも、明確なルールなどのない、経験や勘が支配する「使い方」である。コマンドを実行するときに"/?"というオプションを指定すると使い方が表示されることがある。もしかすると"-?"か"/help"かもしれない。というのと同程度のものだ。こういったインタフェイスを脱却するためのGUIが、生まれながらにして泥沼に片足を突っ込んでいるというのは、なんとも皮肉な話ではないか。

白状すると、これは吾輩の意見ではない。なにを思ったのか、うちの御仁がある日突然Macintoshを携えて帰ってきた。後継機発表の噂が流れて安値を更新していたマシンをさらに買い叩いてきたのである。それ以来、マウスとユーザーインタフェイスの在り方について大層な好奇心を見せているのだ。

ご存じのようにMacintoshは1ボタンのマウスを採用している。御仁は、この制約がMacintoshの比類なきユーザーインタフェイスの原動力だというのである。 なにせボタンがひとつしかないのだから、マウスは「選択」にしか使えない。そして「選択」しなければならないがゆえに、選択肢はすべて画面上に表示されていなければならない。ソフトを起動した瞬間に、そのソフトでなにができるのかは一目瞭然というわけである。 右ボタンがソフトによってさまざまな使われ方をする、といった繁雑さが介入する余地はない。

画面に表示される選択肢でもMacintoshはユーザーへの思いやりをみせている。たとえばSX-WINDOWのエディタ.xでは、編集中の文書を保存しないままに終了しようとすると、

文書が保存されていないが本当に終了するか 「実行]「取消]

というダイアログが表示される。「これは親切だ。さすがはGUI」という感想をもたれた諸兄がひょっとしていらっしゃるかもしれないが、このダイアログは間違っている。なぜなら、将来SX-WINDOW用のワープロが登場したときに、

文書が保存されていないが保存するか

[実行] [取消]

というダイアログが表示されないという保証はまったくないのである。エディタ.xに慣れ親しんだユーザーは、 冒頭の「文書が保存されて……」というメッセージを見てなにも考えずに「実行」を選択する危険性がある。逆の場合はさらに危険だ。したがって前者の選択肢は、

[終了] [取消]

であるべきだし、後者の選択肢は、

[保存] [取消]

であるべきなのである。

だいぶ前置きが長くなってしまった。これもSX-WIN DOWを思えばこその老婆心である。好き嫌いは別として、GUIの先駆者たるMacintoshに見習うべきところは少なくない。マウスのボタンがひとつ増えたことで使い勝手のよさが2倍になるか、あるいはユーザーの負担が2倍になるか。それは今後のアプリケーション制作者にかかっているといっても過言ではない。下手をすると、「ユーザーの本能を逆撫でする」GUIになりかねないのだから。

◆マウスでアニメーション

ビジュアルシェルでウィンドウの順序を入れ換えたり、 ウィンドウをクローズするとマウスカーソルが砂時計の 形になるのをご存じであろう。単にマウスカーソルの形 が変わるだけでなく、このとき、砂が落ちていくアニメ ーションが表示される。マウスを動かしてみればおわか りのように、マウスカーソルがアニメーションをしてい るのである。

マウスカーソルを書き換えるため余計な時間がかかる という難点はあるものの、いかにも「お待たせしていま す」という情緒が溢れていて、吾輩は気に入っている。 なにか時間のかかる処理をしているときなどは、「こい

図1 マウスカーソルのパターンを見る

an 200000 #1,d1 #\$7b,d0 #15 00200000 g=200000 * プログラム実行 program terminated normally 00200000 #\$01,D1 * 2番のパターンを選択 #2,d1 #\$7B,D0 00200002 moveq program terminated normally -a 200000 00200000 moved ##A g=200000 * プログラム再実行 #\$02.D1 * 3番のパターンを選択 #3,d1 #\$7B,D0 00200002 * プログラム再実行 program terminated normally

つ、暴走してんじゃねーのか」という気遣いを多少なり とも防止する意味でも評価できよう。

このアニメーションは、複数のマウスカーソルをとっかえひっかえ表示することで実現されている。どのようなパターンを表示しているのかお目にかけよう。まず、画面に "A>" などのプロンプトが表示されている状態で、マウスの右ボタンを押してみていただきたい。マウスカーソルが表示されるはずである。デバッガを起動してから、

moveq #1,d1 moveq #\$7b,d0 trap #15 exit

というプログラムを入力して実行すると、マウスカーソルは砂時計に早変わりする。ここで使っているIOCSコール7BHは、D1.Wで指定された番号のマウスカーソルを選択するという機能をもっている。マウスカーソルの0番はお馴染みの矢印型カーソル、そして1番にはこの砂時計が登録されているのである。

次にD1.Wに設定する数値を, 2, 3に変更して試してみていただきたい。よくよく注意していなければわかりづらいかもしれないが、砂が少しずつ落ちていくパターンが表示される。図1に作業の様子を示しておくので参照されたい。

では、砂が落ちていく1番から3番のマウスカーソルを使って、懸案のアニメーションを実行してみよう。これもIOCSコール $7C_H$ にマウスアニメーション機能が用意されているので簡単に実現できる。IOCSコール $7C_H$ は、

dc.w 1番目に表示するカーソル番号dc.w 2番目に表示するカーソル番号dc.w 3番目に表示するカーソル番号

dc.w \$FFFF

という形式でマウスのアニメーションパターンを用意し、この先頭アドレスをA1.Lにセットして呼び出すようになっている。これだけで、一定の時間ごとにマウスカーソルのパターンが置き換えられ、自動的にマウスがアニメーションを始めるようになるのである。実にお手軽だ。実際に試してみた例を図2に示しておく。短いプログラムなので、ぜひとも実験してみていただきたい。

図2のプログラムだが、この形式のリストは久しぶりなのでちょっと補足しておこう。諸兄がアセンブラなどを購入しなくても手軽に吾輩の機能を試していただけるように、吾輩はデバッガを使ったプログラムをお届けしているが、アセンブラをもっているという諸兄の便宜をも同時に図りたい。結果生まれたのがこのリスト形式なのである。デバッガで入力される諸兄は、"†"のついている行を無視して入力していただきたい。アセンブラをお使いの諸兄は"†"を取り去って入力すればOKである。もちろん、続く".z0"が含まれている行を入力する必要はない。

プログラムを実行してみると, 古参のユーザーの方に はお馴染みの砂時計が動き始める。パターンの変化が早

3/8

すぎてよく見えないという方は,

dc.w 1

dc.w 1

dc.w 2

dc.w 2

dc.w 3

dc.w o

dc.w 3

というようにパターンを2つずつ、あるいはもうひとつ 増やして3つずつ並べられるとよかろう。砂が落ちてい く様子をじっくり観察できるはずである。

◆アニメーションを自作する

Macintoshのソフトウェアでは、CPUが時間のかかる
処理を実行する際には大抵なんらかのアニメーションが
表示されるようになっている。棒グラフが100%に向かっ
て伸びていくものもあれば、吾輩の砂時計のようにマウ
スカーソルがアニメーションを行うものもある。「コンピ
ュータは動いています」とユーザーに通知することは、
彼のマシンでは基本作法のひとつなのである。マウスカーソルのアニメーションの中には、思わず笑ってしまう
ような秀作も少なくない。とりわけ、シェアウェアやフリーウェアには気のきいたものが多いようである。ファイルを読み込んで展開している間、人が走り続けている
ものは、御仁のお気に入りのひとつとなっている。ファイルの読み込みを一時停止したときには、この人型が正面を向いて左足をイライラと足踏みする。その姿が可愛いというのである。

標準で用意されているマウスカーソルのアニメーション機能なれば、これで遊ばないのは宝のもち腐れというものだ。マウスカーソルはIOCSコール7AHを使えば自分で好きなように設定できるようになっている。カーソルのデータを用意し、その先頭アドレスをA1.Lに、そして、そのデータをセットするマウスカーソルの番号をD1.Wに入れて呼び出すだけだ。なお、マウスカーソルのデータは以下のようになっている。

dc.w Xオフセット, Yオフセット

dc.w 白色のパターン1

dc.w 白色のパターン2

dc.w 白色のパターン3

dc.w 白色のパターン16

dc.w 青色のパターン1

dc.w 青色のパターン2

dc.w 青色のパターン3

dc.w 青色のパターン16

最初のオフセットというのは、マウスの座標を得る場合に16×16ドットのパターンのどのドットをマウスの座標とするか、という設定である。たとえばパターンの中心をマウスの座標としたいのなら、(7,7)か(8,8)にしておけばいい。

続いてマウスカーソルのベースの色である白のパター

ンである。これは1ドットを1ビットで表現するようになっているので、白の点線にしたいなら.

dc.w _0101010101010101

とすればいい。これは1ライン分のデータなので、あと15回繰り返せば白のパターンが完成することになる。ここで注意しておきたいのは、データが0のところが白のドットになり、データが1のところは透明色となることだ。なお、データの先頭についている"_"は、デバッガで2進数を指定する記号である。アセンブラでは"%"を使うようになっているので注意されたい。

白のパターンが16ライン分続いたあとは青のパターンである。パレットの設定によってはマウスカーソルが茶色で表示されるかもしれないが、その場合は茶色のパターンということになる。白のパターンと同様に指定するが、こちらはデータが1になっているところが青のドットになる。

さて、マウスカーソルの作成法だが、まず紙に16×16 のマス目を書いていただきたい。この上で、青は○、白 は×というようにパターンを作成し、それをdc.wのデー タ列に直せば出来上がりである。こうして作ったデータ を実際にマウスカーソルとしてセットしているのが図3 のリストである。

とりあえず、データは基本の1パターンのみ用意しておいた。あとは回転するパターンをいくつか作って登録しておけば、IOCSコール7CHを使って簡単に回転マウスカーソルを作成することができる。諸兄の創意と工夫で面白いマウスアニメーションを作成してみていただきたいものだ。

と、突き放してしまうのも気が引ける。紙の上でパターンを作成するのはいいとしても、そのあとでdc.wのデータ列に直すのはあまりに面倒だと思われることだろう。こんなとき御仁はX-BASICを使って簡単なツールを作ってしまう。紙にパターンを作成し手作業でdc.wのデータ列に直す10倍の時間がプログラム作成にかかるとしても、である。

今回のようなアニメーションするために、いくつかのパターンを作成しなければならないという局面にいたって、御仁は紙の上でさっさとやってしまったほうが短時間でできるなどということを顧みもしない。まったく、このあたりの価値観にはいつもながら呆れ果てる。いわば、「楽をするためにはどんな努力でもする。楽をするための苦労は厭わない」というわけである。

図2 砂時計のアニメーション

-20=200000			
-an .z0			
†_ex	it	equ \$ff00	
00200000	moveq	#\$70,d0	* マウス初期化
00200002	trap	#15	
00200004	moveq	#\$71,d0	* マウスカーソル表示
00200006	trap	#15	
+	lea	mspat,al	* アニメーションパターン設定
00200008	lea	.20+\$14,a1	
0020000E	moveq	#\$7c,d0	* アニメーション開始
00200010	trap	#15	
+	dc.w	_exit	
00200012	exit		
tmsp	at:		
00200014	dc.w	1	
00200016	dc.w	2 3	
00200018	de.w	3	
0020001A	dc.w	sffff	
0020001C			

図3 自作のマウスカーソルを表示する

```
-z0=200000
                                     sff00
         † exit
                           equ
                            #$70,d0
                                                * マウス初期化
00200000
                  moveq
                  moveq
trap
moveq
trap
moveq
lea
lea
00200002
                            #15
#$71,d0
                                                * マウスカーソル表示
                            #15
#1,d1
msdata,a1
.z0+$1c,a1
#$7a,d0
                                                * カーソル番号
* マウスカーソルデータ
0020000A
                   moveq
00200012
                   trap
                 moveq
moveq
trap
dc.w
_exit
                             #1.d1
                                                * 選択するカーソル番号
00200014
00200016
                                                  マウスカーソル選択
                             #$7b,d0
0020001A
†msdata:
                            dc.w
                  de.w
de.w
00200026
                   de.w
00200028
0020002A
0020002C
0020002E
00200030
                   de.w
de.w
de.w
de.w
00200032
00200034
                   dc.w
00200036
                   dc.w
                   dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
                              00200038
00200040
                   dc.w
                   dc.w
dc.w
dc.w
00200042
                              0000001110000000
                              0020004A
                   de.w
00200040
                   de.W
0020004F
                   de.w
                              01111000000111100
                              dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
00200058
                              00001111111100000
0020005A
                              0000001110000000
0020005C
0020005E
00200060
```

リスト1 簡易マウスパターンエディタ

```
10 int i
20 int pencolor
30 int xpos,ypos,lbtn,rbtn
40 char ptn(16,16)
50 str filename
60 /*
70 screen 2,0,1,1
80 mouse(0)
90 msarea(0,0,767,511)
100 /*
110 /* 画面作成
120 /*
130 for i=0 to 16
140 line(i:20,0,i*20,319,15)
150 line(0,i*20,319,i*20,15)
160 next
170 box(400,0,448,20,15)
180 box(400,30,448,50,15)
190 fill(401,31,447,49,3)
200 fill(401,31,447,49,3)
200 fill(401,31,447,49,3)
200 fill(400,272,448,290,15)
240 locate 51,17
220 print "save"
230 box(400,304,448,322,15)
240 locate 51,19
250 print "exit"
260 box(400,304,448,322,15)
270 mouse(1)
270 mouse(1)
270 /* x9y=
290 /* x9y=
290
```

もっとも、このような性向があればこそ、不精な御仁 でも人並みの生活が送れているのだろう。そして吾輩は、 御仁のプログラミングを楽しむことができるというわけ である。


紹介するマウスカーソルの作成プログラム(リスト1)は、御仁が簡易表集計ソフトを作った折に用意したものである。ユーザーインタフェイス関係に話が及んだ手前,少々手直しをしてある。使い方は簡単で、右側のパレットから色を選び左側のパターン作成用紙に貼り付けていくだけである。使用するマウスのボタンは左だけ。パターンが作成できたら"save"を選ぶと、アセンブラ用のdc.wデータファイルを作成するようになっている。デバッガでご利用の諸兄は、エディタでこのファイルを読み込んだあと、

```
z0=200000
an .z0
moveq #$70,d0
trap #15
:
```

のようにデバッガに入力する命令をファイルの先頭に付け加え、デバッガの"<"コマンド用のファイルを作成して試していただきたい。

もちろんデータの先頭の"%"を、2進数を意味する "_"に変更するのもお忘れなく。楽しいアニメーション ができたら、ぜひとも吾輩に教えていただきたい。御仁 とともに楽しみたいと思っている。

```
590 func selectfnc(x,y)
600 if ( x<400 or 448<x ) then return( 0 )
610 if ( 0<y and y<20 ) then (
620 pencolor=0 : return( 0 )
630 }
            if ( 30<y and y<50 ) then (
pencolor=3 : return( 0 )
if ( 60<y and y<80 ) then (
pencolor=15 : return( 0 )
}
if ( 272<y and y<290 ) then (
savefile() : return( 0 )
}
               if ( 304<y and y<322 ) then ( return( 1 )
  730
                       ファイル出力
  780
  790
  800 func savefile()
           func savefile()
int i,j,k,check
int bdata(16)
int fp
locate 0,22
input "filename: ",filename
fp=fopen(filename,"c")
locate 0,22
print chrs(5);
for j=0 to 15
print ".";
fwrites(chrs(9)+"dc.w"+chrs(9)+"%",fp)
for i=0 to 15
if (ptn(i,j)=15) then {
fwrites("0",fp)
} else (
  850
  920
930
940
950
960
                     ) else {
fwrites("1",fp)
  980
  990
                     fwrites(chr$(13)+chr$(10),fp)
             1000
1060
1070
1090
1100
1110
                    next
fwrites(chr$(13)+chr$(10),fp)
                fclose(fp)
1140 locate 0,22
1150 print chr$(5)
1160 endfunc
```



大きな数の話

Murata Toshiyuki 村田 敏幸

今回は、先月解説した整数演算の話を多倍長データに拡張させて いきます。感覚ではつかみ取れない数を扱うことでとまどうかも しれませんが、基本は変わりません。また、多倍長整数演算の応 用として、固定小数点で π の値を求めるプログラムも紹介します。

今回は巨大な数を扱うことを考える。いわゆる多 倍長整数の四則演算ルーチンを作成してみよう。多 倍長整数演算はそれほどよく使われる処理というわ けではないが、プログラムの題材としてはいろいろ 考えさせる点もあり、なかなか面白い。テーマ自体 に興味のもてない読者も、純粋なパズルのつもりで 脳みそを絞ってみてもらいたいと思う。

なお、今回は話の都合で 0 および正の値のみを扱 う。 負数への対応は比較的容易だから、 余裕のある 読者は検討してみるとよいだろう。

多倍長整数を扱うために

さっそくリスト1に今回採用した多倍長整数のデ ータ構造定義を示す。数値データ自体はふつう整数 を自然に拡張した純2進表現でモトローラ式の語順, つまり、アドレスの若いほうに高位桁を置く形式" で並べる。この先頭に、数値の上位桁の0を省いた 正味桁数を覚えておく1ワードのフィールドが設け てある。上限ぎりぎりではない比較的小さな値を使 用する際に上位桁を0で埋める手間や、この余分な 0まで処理する手間を省こうという狙いだ。なお, 先頭フィールドに格納するのは正味データが何ロン グワードあるかという値、いい換えると 2 32進法で の桁数とする。上位桁の0をすべて省くので、0と いう値は桁数0として表現される。

桁数の最大値は3行の記号定数BNMAXで示さ れる。BNMAXもロングワード単位の値で指定す る。実際の最大桁数は2進でBNMAX×32桁, 10進 だとそのlog₁₀ 2 倍のBNMAX×約9.633桁となる。 リスト1では仮にBNMAXを106 (10進1000桁+若 干のゆとり分) に定義してあるが、用途・目的に応 じて1~32767の範囲で再定義してかまわない。32767 にすれば10進で30万桁の数が表現できる。なお、上 限が32767になっているのは、一部の演算ルーチンが データをワード単位で処理する都合だ。ワード単位 の桁数はロングワード単位の桁数の2倍になるわけ だが、BNMAXが32767以下なら2倍しても16ビッ トで収まり、ループカウンタとする際にdbraが利用

できる2)。

ところで、このBNMAXのように書き換えて使う 記号定数は, 何かのはずみで変な値に再定義されて しまう可能性がある。そういった事故が起きないよ う、リスト1では7行の、fail疑似命令でBNMAXの 範囲を制限している。failは故意にエラーを起こす AS.Xの疑似命令で、後ろに書いた条件式が成り立つ とアセンブルが中止される。リスト1ではBNMAX が1より小さいか32767より大きいときにエラーが 起きるようになっている。この行はBNMAXの最小 値と最大値を示すコメントとしての役割も果たして いる、といえるだろう。

.fail疑似命令の使用例をもうひとつ示しておこ う。リスト2はスタックフレームの定義例だが,.o ffsetの基準値に間違いがある。このままでは引数 が正しく取得できないばかりか、linkで待避したa6 レジスタの内容が破壊され、サブルーチンからのり ターン時にバスエラーかアドレスエラーが発生する ことになるだろう。この種のバグはソースを見てい るだけではなかなか発見できないが、15行のような fail 疑似命令を入れておけば、アセンブル時に誤り に気づくというわけだ。

さて、データ構造を決めたところで、ユーティリ ティ的なサブルーチンをひとつ作成しておく。リス ト3に示すbncopyは、リスト1で定義した形式の多 倍長整数変数を別の領域にコピーするサブルーチン だ。

> pea.l 転送元先頭アドレス pea.l 転送先先頭アドレス

1) 多バイト数値データのメ モリ上での並び順を時にエン ディアン (endian) と呼び、い わゆるモトローラ式をリトル エンディアン (little endian), インテル式の若いアドレスに 下位バイトを置く方式をビッ グエンディアン (big endian) という。

2) 今回の演算ルーチンを負 数対応にする際には, この桁 数を格納するフィールドの余 ったIビットを符号の保持用 に利用できるだろう。

リスト1 BNDEF.H

1: * **多倍長整数消算のデータ構造定義** *最大桁数 (2~32進) 3: BNMAX 106 equ * 実際の桁数は * 2進でBNMAX×32桁 * 10進でBNMAX×9.633桁 (BNMAX.lt.1).or.(BNMAX.gt.32767) .fail .offset 0 11: BNWORD: *実際に使用している桁数 BNMAX BNVAL .ds.l 13: BNVAR: *多倍長整数変数記憶領域サイズ .text

jsr bncopy addq.1 #8, sp のようにして使う。

プログラムの上では特に問題になる点はないだろ う。まず、20~21行で転送元と転送先が一致してい る場合を弾く。続いて23~25行で桁数を示す1ワー ドをコピーする。この時点で桁数がりだったらサブ ルーチンを抜ける。そうでなければ、27~32行でデ ータ部の最上位桁位置を求める。BNMAX桁のうち n桁だけを使用している場合,上位BNMAX-n桁 はコピーする必要がないからこの部分を飛ばすわけ だ。あとは求めた位置から35~36行のループ中の

UZN2 FAILTEST.S

```
1: *
             .failの使用例
             .offset -10
    WORKSIZ:
    WORK1:
             .ds.w
    WORK2:
             .ds.w
    WORK3:
              .da.l
   WORK4:
             .ds.l
10.
   _A6:
_PC:
              ds. 1
                                *86待赎田
             .ds.1
                                *pc待避用
12: ARG1:
              .ds.l
13: ARG2:
             .ds.w
                                *引数2
15: .fail
              _A6.ne.0
16:
17:
18:
              .text
              .even
19: *
20: aproc:
             link
                       a6. #WORKSIZ
             movea.1 ARG1(a6).a0
23:
                      ARG2(a6),d0
             move.w
25:
26: *
29:
              . end
```

る場合に限り、そうでなけれ

これはCビットの変化と 同じだが、Cビットはmove命

令などでも変化するのに対し

て、 Xビットは加算命令、減

算命令, 符号反転命令, シフ

ト命令, Xビット込みのロー

テート命令以外では変化しな

い。Cビットは繰り上がり・

桁借りがあったかどうかを示 す純粋なフラグで、 Xビット

は繰り上がり・桁借りの短期

間の保存目的で存在すると考

4) 効率の点で最良ではない。

addx.l - (an), - (an)

を利用するのは被加数と結果

えてよい

3)

格納先が最初から一致してい ばあらかじめ被加数を結果格 納先にコピーしたりせずに, move命令でI桁取り出して 14.

addy I dn dn で足して結果格納先に転送す るようにしたほうが多少速い。

JAN3 BNCOPY.S

```
1: *
             多倍長敷数の複写
             .include
 3:
                               bndef.h
             .xdef
                     bncopy
             .offset 4
    DEST:
             .ds.1
                               * 転送先
10:
    SOUR :
             .ds. 1
                               * 献兴元
12:
             .text
13:
15: bncopy:
             movem.1 d0-d1/a0-a1,-(sp)
    SAVSIZ
             movem.1 DEST+SAVSIZ(sp),a0-a1
19:
                     a0, a1
                                       *転送先 = 転送元なら
                      retn
                                          すぐ抜ける
22:
             move.w
                      (a1)+,d0
                                       *値が0なら
                     d0,(a0)+
retn
24:
             move.w
             beq
                                       * コピー完了
26:
             moveq.1 #0,d1
                                       *最上位桁位置を求める
                      #BNMAX.d1
             move.w
             sub.w
                     d0.d1
30:
31:
             adda.1
                      d1,a0
32:
             adda.l
             subq.w
                      #1.40
                                       *桁数分転送する
35: loop:
                      d0.loop
36:
             dbra
38: retn:
             movem.1 (sp)+,d0-d1/a0-a1
41:
             .end
```

moveで、桁数分のデータ転送をしている。

定石どおり加算ルーチンから始めよう。アルゴリ ズムとしては、データを下位から適当な単位で分割 し、それぞれを1桁の数だと思って通常の筆算と同 じ感覚で下位桁から順に足していけばよい。68000の 32ビット加算命令を生かすことを考えると、分割の 単位も32ビットにするのが自然だろう。

多倍長整数の加算では、繰り上がりの扱いがポイ ントだ。各桁どうしを加える際には、ひとつ下の桁 どうしを足したときの繰り上がりを一緒に足し込む 必要がある。ふつうにやろうとすると、各桁をadd命 令で足したときのCビットにより処理を振り分けて, C=1のときには次の桁へ1を余分に足す、というか たちで実現することになるだろう。しかし、68000に は多倍長整数どうしの加算を想定した繰り上がり込 みの加算命令addxがあり、同様の操作をずっと簡単 に行うことができる。

addxは、加算時にccrのXビットを一緒に足し込 む命令だ。Xビットは加減算やシフト時に繰り上が りや桁借りがあると1になる30。したがって、最下位 桁のみをaddで足し、2桁目以降はaddの代わりに addxを使えば、直前の桁を加えたときの繰り上がり を同時に足し込むことができる。ただし、addxに適 用できるアドレッシングモードは非常に限られてい T.

addx dn,dn

のようなデータレジスタどうしか.

addx - (an) - (an)

のようなプリデクリメント付きのアドレスレジスタ 間接形式によるメモリどうしの形式しかサポートさ れていない。

では、リスト4を見てもらおう。このサブルーチ ンbnaddは,

pea.l 加数

pea.l 被加数

結果格納先 pea.l

jsr bnadd

lea.1 12(sp), sp

のようにして呼び出す。結果格納先は被加数や加数 と同一の領域を指していてもかまわないので、

pea.l A

pea.l

pea.l A

isr

bnadd lea.1 12(sp), sp

とすれば、

A = A + A

相当の処理も行える。

リスト4ではあとの処理の都合で、真っ先に被加 数と加数との桁数を比べ, 被加数のほうが桁数が大 きくなるよう必要に応じて両者を交換している

(22~27行)。加算では、

A+B=B+A

という交換則が成り立つのはいうまでもない。その のち、29~33行で被加数を結果格納先にコピーする。 = hit

addx.1 - (an), - (an)

を有効に使うための処置だ4)。被加数と結果格納先 が最初から一致している場合,このコピーは不要だ が、bnadd側では余計なことは考えず、先に用意した bncopyにコピー処理を(する必要があるかどうかを 含めて)一任している。

35行で被加数と加数の桁数の差を求めている理由 についてはあとで触れる。36~37行で加数の桁数を 保持するd2から1を引いてdbraの使用に備え、同時 に加数が0の場合を弾いている。続く40~42行で被 加数、加数の最下位桁位置を求める。プリデクリメ ントする都合上, 求めたアドレスは最下位桁位置の 直後のメモリを指している。ここで先頭アドレスに 加えているBNSIZEはリスト1のBNDEF.Hで定義 された多倍長整数変数の総バイト数だ。

ここまでで前処理が終わって、44~46行がメイン ループ。ループ中ではaddxを使って下位桁から順に 加数の桁数分の繰り上がりを考慮した加算を行って いる。さかのぼった36行でこっそりccrのXビットを クリアしている5ので、繰り上がりを足す必要のな い最下位桁を特別扱いせずにすんでいることに注目 してほしい。

44~46行のループを抜けたら、49行以降で加数の 最上位桁を加えたときに発生するかもしれない繰り 上がりを処理する。被加数の上位ビットに1が詰ま っていると連鎖的に繰り上がりが発生することに注 意し、49~51行では最大で「被加数の桁数-加数の 桁数」に相当する桁数分の繰り上がりが正しく処理 できるよう、先に35行で求めておいた桁数の差をル ープカウンタにしてdbccによるループを構成して いる。なお、47行でループ末尾のdbccの位置に飛び 込んでいるのには数重の意味があるのでよくかみし めてもらいたい。

2つ目のループも抜けて51行に達した時点で、加 算の処理はほとんど終わっている。残るは被加数の 最上位桁からの繰り上がりだ。この繰り上がりがあ った場合, 加算結果は被加数よりも1桁大きくなる ので、オーバーフローに対して配慮する。被加数が BNMAX桁だったらこれ以上の上位桁を格納する スペースがないわけだから,54~55行で弾いて,ccr のNビットを立ててエラーを返す(という仕様)。ま だ桁数のゆとりがあったら、56~58行で最上位桁に 1を入れて、桁数を1増やす。

加算ルーチンができたところで、すかさず減算ル ーチンに取り掛かる。考え方は加算の場合とまった く同じ。下位桁から1桁ずつ桁借りともども引いて

いくという筆算スタイルだ。桁借りを含む減算には addxと対になるsubx命令が利用できる。

で、リスト5。大筋はリスト4と変わらないので、 減算特有の点についてのみ触れよう。まず、28~32 行。今回は負数を扱わないので、被減数と減数の桁 数を比べて、

被減数の桁数<減数の桁数

だった場合はさっさとエラーを返している。また, 被減数から減数を引き終わり、桁借りの処理も終わ った49行の時点でなおかつ上位桁からの借り入れが あったら、被減数<減数なのでやはりエラーを返す。 あと、51~58行では減算結果の正味桁数を求めてい る。いま採用しているデータ構造に従って、求めた 差の上位桁の0を省くわけだ。

乗算

今度は乗算だ。乗算もまた、 多倍長整数を適当な

5) 「こっそり」やらずに、 ループの直前にXビットをク リアするだけでほかに影響の ない。

subi.w #0, d0 のような命令か, あるいは, ccrを直接操作して全フラグ をリセットする,

move.w #0, ccr を置いたほうがわかりやすい プログラムにはなる。が, リ スト4では効率優先で余計な 命令は置かず, 代わりにコメ ントを入れて逃げている。

UZL4 BNADDS

BIA	4DD.S					
1:	*	多倍長整数+	多倍長整数			
3:		.include	b	ndef.h		
5: 6:			bnadd bncopy			
7: 8:		.offset	4			
	* RESULT:	3- 1		7		
11:		.ds.l		和 被加数		
12:		.ds.l		加数		
13:	*					
14: 15:		.text				
	*	, even				
	bnadd:					
18:	CANCER		d0-d2/a0-	a2,-(sp		
20:		movem 1	(3+3)*4 RESULT+SA	VETTION	1 00 02	
21:		mo vem i i	RESCUTTOR	voiztsp	7,40-42	
22:		move.w	(a1),d1		*被加数の桁数≥加数の桁数	
23:		move.w	(a2),d2		* を保証する	
25:		cmp.w bcc	d2,d1 skip			
26:		exg.1	a1,a2		 Introduction of Participation 	
27:		exg.1	d1,d2			
	skip:	pea.1	(a1)		*被加数を結果格納領域に	
30:		pea.1	(a0)		* コピーする	
31:		jsr	bncopy			
33:		addq.l movea.l	#8,sp		*	
34:						
35: 36:		sub.w	d2,d1		*d1 = 被加数の桁数-加数の桁数	
37:		subq.w	#1,d2 done		*dbraを考慮 *加数が0なら終了	
38:					*C = X = 0	
39:		marra 1	ADMINAD JO		* 目下外に内閣とかよ *	
41:		move.l adda.l	#BNVAR,d0 d0,a1		*最下位桁位置を求める *	
42:			d0,a2		· ARTHUR ARTHUR	
43:	loop1:	addx.1	-(a2),-(a	1)	*繰り上がり込みで	
45:	roopr.	audati	-(22),-(2		* 最下位桁から加えていく	
46:			d2,loop1		*加数の桁数分繰り返す	
47:		bra	next2			
	loop2:	addq.1	#1,-(a1)		*繰り上がりを処理する	
50: 51:	next2:	dbcc	d1,loop2 done		* * # \$600000000000000000000000000000000000	
52:		ucc	done		* 最終的な繰り上がりが * なければ終了	
53:			12000			
54: 55:		cmpi.w	#BNMAX, (a flow		*オーバーフロー?	
56:		moveq.1			*最終的な繰り上がり	
57: 58:			d0,-(a1)		* ************************************	
59:		addq.w	#1,(a0)		*桁数++	
	done:	moveq.1			*N = 0	
61:	retn:	movem.l	(sp)+,d0-	d2/a0-a	2	
63:		105				
	flow:	moveq.1			*N = 1	
65: 66:		bra	retn			
67:		.end				

リスト5 BNSUB.S

```
多倍長整数-多倍長整数
 1: *
             .include
                               bndef.h
             .xdef
                      bnsub
6:
                      bncopy
             .xref
             offset 4
10: RESULT:
             .ds.1
                               *被減数
12: B:
             .ds.l
                               本油炭粉
             . text
14:
16: 1
   bnsub:
             movem.1 d0-d2/a0-a2,-(sp)
18:
19: SAVSIZ
             movem.1 RESULT+SAVSIZ(sp),a0-a2
20.
                      (a1)
                                        *被減数を結果格納領域に
22:
             pea. 1
             pea.1
                      (a0)
24:
             isr
                      bncopy
             addq.1
26:
             movea.1
                      a0.a1
                                        *被減数の桁数≧減数の桁数
                      (a1).d1
28:
             move.w
                      (a2),d2
                                         *減数が0なら終了
30:
             bea
                      retn
             cmp.w
                      d2,d1
32:
             bes
                      flow
                      #BNVAR.d0
                                        * 長下位桁位置を求める
34:
             move. 1
36 .
             adda. 1
                      d0.a2
                      d1.d0
                                         *d0 = 被減数の桁数
38:
             move.w
                                            = 被減数の桁数-減数の桁数
39:
                                        *dbraを考慮
*C = X = (
40 .
             subq.w
                      #1.d2
                                        *C = X = 0
*桁借り込みで
* 最下位桁から引いていく
             subx.1
                      -(a2),-(a1)
42: loop1:
             dhra
                      d2.loop1
44:
                                         *減数の桁数分繰り返す
             bra
46:
             subq.1
                      #1,-(a1)
d1,loop2
                                         *桁借りを処理する
47: loop2:
48: next2:
             dbec
49
                      flow
                                         *被減数<減数だった
50:
             suh. w
                      d1.d0
                                         *上位桁の0を省く
52:
                      #1.d0
             suba. W
53: loop3:
             tst.1
                      (a1)+
             dbne
                      d0,100p3
             addq.w
55 .
                      #1,d0
56:
             add w
                      d1.d0
                                         *差の桁数を求めて
                                        * 格納
*N -
                      d0, (a0)
             move.w
59:
60:
61: retn:
             movem.1 (sp)+,d0-d2/a0-a2
             rts
63:
    flow:
             moveq.1 #-1,d0
                                         *N = 1
64:
65 .
             bra
                      retn
66:
67:
             .end
```

UZL6 BNMUL_W.S

```
多倍長整数×16ビット整数
            .include
                             bndef.h
 4: *
            .xdef
                    bnmul w
 6: *
            .offset 4
   RESULT:
            .ds.1
                             *積
   A:
B:
            .ds.l
                             *被纸粉
            .ds.w
13:
            .text
            .even
16: bnmul w:
            movem.1 d0-d3/a0-a1,-(sp)
18: SAVSIZ
            movem.1 RESULT+SAVSIZ(sp).a0-a1
20 .
            move.w
                    (a1),d1
                                     *被乗数が0なら積は0
                    zero
B+SAVSIZ(sp),d2
            move.w
                                     *乗数が0なら積け0
            beq
26:
            move.w d1.(a0)
                                     *積の桁数を格納
            move.1 #BNVAR.d0
                                     *最下位桁位置を求める
29:
```

単位で区切り、各単位を1桁の数とみなして筆算を 真似るという方針で解決できる。ここで、68000では 16ビット数どうしの乗算命令しかサポートされてい ないので、分割の単位は選択の余地なく16ビットに なる。

多倍長整数どうしの乗算ルーチンを示す前に,前 段階としてリスト6を見てもらおう。リスト6のサ ブルーチンbnmul_wは多倍長整数に16ビット整数 を掛ける。216進で考えれば、多桁×1桁の乗算ルー チンだ。35行までの前処理部分は見てのとおりだか らいいとして、被乗数の最下位桁から1桁取り出し ては乗数を掛け、積を1桁ずつ求める36~42行のメ インループはじっくり読んでもらいたい。ここでは、 「大きな繰り上がり」と「小さな繰り上がり」ともい うべき2種類の繰り上がりを正しく扱うために十分 気を遣っている。1桁×1桁を計算したら(36~37 行)、得られる2桁の積の上位桁(=大きな繰り上が り)をd3レジスタに覚えておき (40~41行),次の桁 の乗算結果に38行で足す。この加算時に発生した繰 り上がり(=小さな繰り上がり)はXビットに保持さ れ、ループ1周後の38行で足し込まれる。ループ中 には38行以外にXビットを変化させる命令がないこ とを確認しておいてほしい。

なお、n桁×1桁の積はn桁かn+1桁になる。36~42行のループではこのうち下位n桁のみを求めた形になっており、n+1桁目は44~51行で処理する。メインループ中で最後に発生した「小さな繰り上がり」を取り込むための45行に注意してもらえれば、何をやっているかは容易に読み取れるだろう。

こうして、多桁×1桁の乗算ができるようになれば、多桁×多桁の乗算ルーチンまであとわずかだ。 多桁×多桁の乗算は、被乗数に乗数の各1桁を掛け、それぞれの部分積を桁位置を揃えて足すことで実現される。実例としてサブルーチンbnmulをリスト7に示そう。74~86行が被乗数×乗数1桁を求める処理で、これを72~89行のループで括った格好になっている。被乗数×乗数1桁を個別に求めてあとから足すのではなく、結果格納先へ次々と足し込むようにした関係で、78~85行のループはリスト6よりも若干複雑になっているが、やっていることは変わらない。また、同じ理由で、結果格納先はあらかじめゼロクリアしておかなければならなくなっている(57~61行)。

メインループ中の小さなポイントとして、88行を 挙げておこう。部分積を足し込む結果格納先の桁位 置を1桁分ずらすことで、部分積の重みに応じて桁 位置を揃える処理を実現している。

さて、リスト7ではメインループ以外の細々とした部分にも目を向けてもらいたい。まず、24~31行では通常の筆算のときと同様、被乗数のほうが乗数よりも桁数が大きくなるよう、必要に応じて両者を交換している。あまり深く考えずに「筆算ではこうするから」というだけの理由で付け加えた処理だが、たぶん、効率の点でもいくらかよい結果が得られる

だろう。また、33~49行では結果の格納先と被乗数や乗数が同一のメモリを指していたときに、上書きを避けるため、被乗数や乗数を作業用のメモリにコピーしている。本質的な処理ではないが、こうしないと、

pea.l A

pea.l A

jsr bnmul

lea.l 12(sp),sp

のような呼び出しができなくなり、すでに作成した 演算ルーチン群との対称性が崩れてしまう。なお、 コピー先の作業用領域は別ファイルのリスト8、9 に抜き出してある。

オーバーフローの判定周りでは少々強引なことも やっている。n桁×m桁の積はn+m桁か, n+m-1 桁になることから、明らかにオーバーフローする場 合を演算開始前の51~55行で弾くのはよい。しかし、 これだけでは判断できず、オーバーフローするかど うかが微妙なときはそのまま積を求める処理になだ れ込んでいる。最悪の場合、得られる積はBNMAX で決められた桁数の上限よりも大きくなり、その結 果格納先のデータ部から1ワードはみ出す可能性が ある。もっとも、はみ出したとしても、多倍長整数 変数にはデータ部の直前に桁数を格納するフィール ドがあり、ここが緩衝地帯として働く。つまり、演 算に先立って桁数を格納するフィールドを0にして おき(58行)、積を求めたあとで桁数格納フィールド に積がはみ出したかどうかを調べ(92~93行), はみ 出していなかったら別に保持していた桁数を収める (96~101行) というごまかしがきくわけだ。

除算

除算についても、本格的な多倍長整数どうしの除 算ルーチンを示す前に多倍長整数÷16ビット整数の 除算ルーチンbndiv_wをリスト10に用意してみた。 余りはd0に返る。

リスト10では多倍長整数を2¹⁶進数とみなして、 上位桁から順に割り、商を1桁ずつ立てるという構造になっている。44~47行のループ中では、通常の筆算同様、直前の桁を処理した時点での余りと被除数の1桁を合わせて(1桁「降ろしてきて」)2桁の数を作っては除数で割っている。あとは、商の桁数の調整をして(52~58行)処理完了だ。

さて、多倍長整数どうしの除算になると、処理は 急に複雑になる。被除数がm桁、除数がn桁だとす ると、商を1桁立てるには、n+1桁の数をn桁の数 で割る処理が必要だ。この処理自体、多倍長整数ど うしの除算の特殊な場合(商が1桁になることだけ わかっている)にすぎず、直接求めるわけにはいか ない。実際、人間が筆算で除算を行うときも、除数 が2桁以上になると、ある程度の試行錯誤をする。 多倍長整数どうしの除算を実現するには、この試行

```
adda. 1 d0. a1
31:
32:
             add.w
                      d1.d1
                                        *d1 = 被乗数のW単位桁数
*dbraを考慮
33:
             subq.w
34:
35 .
             moveq.1 #0,d3
                                         *最初は繰り上がりなし
36: loop1:
             move.w -(a1),d0
mulu.w d2,d0
                                           乗数を掛けて
38:
             addx.w
                      d3, d0
                                           繰り上がり分を足し
39
                      d0,-(a0)
             move.w
                                           1桁分格納
40:
             swap.w
                      do
                                         *d3 = 繰り上がり
             move.w
                      d0,d3
42:
             dbra
                      d1,loop1
                                        *被乗数の桁数分繰り返す
             moveq.1 #0,d0 addx.w d3,d0
44:
                                        *繰り上がりを処理する
             beq
46:
             movea.l RESULT+SAVSIZ(sp),a1
             cmpi.w
                      #BNMAX, (a1)
48:
             beq
                      flow
             move.1 d0,-(a0)
50:
51:
                      #1,(a1)
             addq.w
                                        *N = 0
             movem.1 (sp)+,d0-d3/a0-a1
             clr.w
56: zero:
                      (a0)
                                        *N = 0
57
             bra
                      retn
58:
59: flow:
             moveq.1 #-1,d0
                                        *N = 1
60:
             bra
                      retn
62:
             .end
```

リストフ BNMUL.S

```
1: *
             多倍長整数×多倍長整数
             .include
                              bndef.h
                     bnmul
             .xdef
 6:
             .xref
                     bncopy
             .xref
                     bntempl
             .xref
                     bntemp2
10:
             offset 4
12: RESULT: .ds.1
                              * 結果格納領域
                              *被乘数
14: B:
             .ds. 1
                              * 乘数
16:
             .text
19: bnmul:
             movem.1 d0-d6/a0-a4,-(sp)
20:
   SAVSIZ
             movem.1 RESULT+SAVSIZ(sp).80-82
23.
                     (a1),d1
                                       *被乗数の桁数≧乗数の桁数>0
             move.w
25:
             beq
                     zero
(a2),d2
                                         を保証する
             move.w
             beq
                     d2,d1
             cmp.w
             bcc
29:
                     noexg
             exg.1
                      a1, a2
31:
             exg.1
                     d1,d2
                     a1.a0
33:
   noexg:
             cmpa.1
                                       *被乗数と結果格納領域が
             bne
                     nocpy1
                                         一致する場合は
上書きを避けるため
36:
                      (a1)
             pea.1
                                         被乗数をワークにコピーする
             lea.l
                      bntemp1,a1
             pea.1
38:
                      (a1)
                      bncopy
40:
             addq.1
                     #8,sp
                     a2, a0
42: nocpy1: cmpa.1
                                       *乗数と結果格納領域が
                     nocpy2
             bne
                                         一致する場合は
44:
                                         上書きを避けるため
             pea.l
                                         乗数をワークにコピーする
46:
             lea.1
                     bntemp2,a2
             pea.l
                      (a2)
48:
             isr
                     bncopy
             addq.1
                     #8,sp
50:
            move.w
                     d1,d6
51:
                                       *d6 = 積の桁数 (最大値)
             add.w
                     d2.d6
53
             bcs
                      flow
                     #BNMAX+1,d6
             cmpi.w
                     flow
             bhi
             moveq.1 #0,d0
                                       *結果格納先を0クリア
                     d0, (a0)+
             move.w
59
             move.w
                     #BNMAX-1,d3
   loop0:
60:
            move.1
                     d0.(a0)+
61:
62:
                     d3,100p0
             dbra
63:
             move.1
                     #BNVAR, d0
                                       *最下位桁位置を求める
65:
             adda.1
                     d0.a2
```

*被乗数のW単位桁数 67: add.w d1,d1 *乗数のW単位桁数 add.w 69: subq.w *dbraを考慮 subq.w #1.d2 72: loop1: movea.l al.a4 *a4 = 被乗数最下位桁位置 moveq.1 #0,d4 *被乘数×1桁 move.w -(a2),d3 movea.1 a0,a3 76: d1,d5 move.w move.w -(a4),d0 78: loop2: mulu.w d3,d0 80: add.1 d4,d0 d0,-(a3) add.w swap.w do 82: #0,d4 83: moveq.1 d0,d4 84: addx.w 85: d5,100p2 dbra move, w d4,-(a3) 86: subq.1 #2,a0 *桁の重みを考慮 88: next1: d2,loop1 *乗数の桁数分繰り返す dbra 90: movea.1 RESULT+SAVSIZ(sp),a0 *桁数格納フィールドに 92: 積が侵入していたら flow 93: bne オーバーフロー 94: 95 subq.w #1,d6 *最上位桁が0なら 96: 97: tst.1 (a3) 見積もりより1少ない beq 98: done 99: addq.w #1,d6 100: 101: done: move.w d6, (a0) *積の桁数を格納 103: retn: movem.l (sp)+,d0-d6/a0-a4 104: rts 105: 106: zero: 107 bra retn moveq.1 #-1,d0 *N = 1109: flow:

6) 「仮の商」を概算するときの除数の「有効数字」を、2進レベルで最大の桁に取るための処置と思えばよい。たとえば、除数が0001_FFFF_Hの2¹⁶進2桁だったとすると、ただ上位 1 桁を取り出したのでは、2進での有効数字は 1 桁しかない。これを15ビット左シフトしてFFFF_8000_Hにすれば、有効数字が16ビット確保でき、それだけ除算の精度が上がるわけだ。

7) 2 進の0.1は10進の0.5, 2 進の0.01は10進の0.25, 以下, 2 進の小数点以下の各桁 の重みは半分になっていく。 一般に、n 進数の整数部は最 下位桁から順にn⁰, n¹, n²,という重みを持って おり、これを下に拡張すれば、 小数点以下の各桁は n⁻¹, n⁻²,という重みを持つ。

UZNB BNTEMP1.S

```
1: .include bndef.h
2: *
3: .xdef bntemp1
4: *
5: .bss
6: .even
7: *
8: bntemp1:
9: .ds.b BNVAR
10:
11: .end
```

リスト9 BNTEMP2.S

```
1: .include bndef.h
2: *
3: .xdef bntemp2
4: *
5: .bss
6: .even
7: *
8: bntemp2:
9: .ds.b BNVAR
10:
11: .end
```

錯誤をプログラムに取り入れるしかない。要するに、仮に少し大きめの数を商に立ててみて、その数と除数を掛け、被除数(のうち注目している上位桁部分)から引けるかどうかを確かめ、引けなければもう少し小さな数を立ててやり直すわけだ。最初に立てる「仮の商」としては、人間が筆算で除算を行うときのように、被除数の上位数桁を除数の上位数桁で割った値を使えばよい。数桁とはいっても、68000のマシン語ではdivu命令を使うしか手がないから、被除数の上位32ビット÷除数の上位16ビット(216進で

いえば、被乗数の上位2桁÷除数の上位1桁)を「仮の商」として採用することになる。

と、ここまで押さえてもらったところで、プログラム例をリスト11に示そう。リスト11のサブルーチンbndiv中、118~169行がメインループだ。118~121行で被除数の上位2桁を取り出して、除数の上位1桁で割り、「仮の商」を立てる。それから125~137行で作業用領域に除数×「仮の商」を求める。以下、139~145行で被除数との大小関係を比べ、引けるようなら160~165行で実際に引いて、167行で商を立てる。引けなければ149~157行で「仮の商」を1減らし、比較からやり直す。「仮の商」を減らすときには、改めて除数との積を計算せずに、作業用領域に残っている値から除数を引く処理に置き換えて効率を稼いでいる(155~157行)。

リスト11の残りの部分では、56~87行と195~203行に触れておかなければなるまい。56~87行では、除数の最上位ビットが1になるよう、被除数と除数に適当な2°の値を掛けている。詳しくは触れないが、こうするとdivuで概算する「仮の商」の精度が稼げるのだ6°。195~203行はこの後始末で、前処理段階で2°倍してあった分、剰余を修正している。念のためだが、被除数と除数をともに定数倍しても、商は変わらない。

なお、56~57行、195~203行の処理はあるものを利用しただけなのであまり効率はよくない。より真面目にやるなら、多倍長整数のビットシフトをする専用ルーチンを用意すべきだろう。

ここまでで、多倍長整数の四則演算ができるようになったわけだが、せっかく計算できても出力方法がないと困るので(バイナリでダンプすることはできるけど)、リスト12に多倍長整数→10進文字列変換ルーチンbnconvを用意した。通常の、より短い整数同様、10で割った余りを次々に求め、それを逆順にするという方針で作成されている。ただし、1 桁出力するごとにbndiv_wで多倍長整数÷16ビット整数の除算を行うのは効率が悪そうだったので、10で割る代わりに10000で割り、その余りを改めて10進4桁に変換するようにしてある。これでbndivwの呼び出し回数は1/4になる。

ついでなので、リスト13に多倍長整数演算ルーチンの簡単なサンプルとして、0!~400!を順に求めるプログラムを示しておこう。

実数演算への応用

さて、多倍長整数演算ルーチンはちょっと工夫すると多倍精度実数演算に応用できる。具体的には、 多倍長整数を固定小数点数とみなせばよい。固定小数点数というのは整数部にロビット、小数部にmビットと記憶域を固定した形式の実数データだ。実数値に2^mを掛けて整数化してあると思えばわかりやすいかもしれない。たとえば、2進で、

11.101

のように表される⁷実数値 (10進で3.625) は整数部 4 ビット, 小数部 4 ビットの固定小数点では,

00111010

のように表され (整数だと思えば10進の58), 3.625 に 2 *を掛けて整数化した格好になる。

固定小数点数は場合によっては有効数字の桁数が 非常に少なくなってしまうという問題がある®もの の、扱いが楽なので限定した場面ではそれなりに有 用だ。なんといっても加減算が通常の整数とまった く同じ方法でできるのが大きい。乗除算も整数用の 演算ルーチンを流用のうえ、計算後に桁位置を揃え るためにビットシフトすればどうにかなる。

では、多倍精度実数演算のサンプルとして、定番の円周率π=3.14159……を求めるプログラムをリスト14に示す。リスト14はπを小数点以下1000桁まで求める。求める値の整数部は10進1桁なので、整数部1桁、残りはすべて小数部という偏った固定小数点形式を採用している。

2進小数から10進文字列への変換にはリスト15に用意した専用ルーチンfixconvを使う。fixconvは1桁の整数部を普通に変換したのち、小数部をどんどん1/10で割って(=10を掛けて)1桁ずつ10進に変換している。整数の2進→10進変換時には、桁の重みに応じた10°で次々に割っていくわけだが、小数部にも同じ理屈が通用するのだ。ただし、リスト15のfixconvでは先のbnconv同様に多倍長整数演算の回数を減らす目的で、10000倍して4桁ずつ変換するようにしてある。また、10000倍を繰り返すと下位桁にどんどん0が溜まるため、乗算時にはこの下位桁の0を省くよう細工した。

リスト14ではガウス (Gauss) の公式として知られる,

 $\pi = 48 \arctan(1/18) + 32 \arctan(1/57)$ -20 \arctan(1/239)

を使って π を求めている。また \arctan^9 の計算には、 $\arctan(x)=x-x^3/3+x^5/5-x^7/7+\cdots$ の級数展開を利用する。この式の各項を順に計算していってアンダーフローした(いま決めた固定小数点形式では表現できなくなって0になってしまった)時点で必要な精度の \arctan が得られる。

 π の公式としては、このほかにも、マチン(Machin)の公式、

 $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$

や、Størmer (シュテルマー) の公式,

 $\pi = 24\arctan(1/8) + 8\arctan(1/57)$

 $+4 \arctan(1/239)$

などが有名だ。リスト14はわずかな修正でこれらの 式用にもなるから試してみるのもいいだろう。

出力桁数はリスト14の8行とそれに応じてBNDEF.H中のBNMAXの値を書き直すことで変更できる。BNMAXをいくつにすればよいかは、必要な小数点以下の10進桁数をlog₁₀2³²=9.6329……で割れば得られる。この際、整数部に1桁余分に必要なことと、若干のゆとり(1桁あれば十分だろう)

を設けないと除算時の切り捨てのため、最下位桁に 誤差が生じることに注意しよう。

なお、リスト14では固定小数点数を整数で割る際の除数が65535までに制限されている(サブルーチンbndiv_wを使っている)関係で、ある程度以上の精度にはならない。bndivを使うよう変更すればこの制限を取り払うことはできるが、実行速度は数段低下する。また、実行時間は桁数の2乗に比例するので、桁数を増やすときにはそれなりの覚悟がいる。1000桁なら数秒だが、10000桁で6分弱、50000桁では2時間20分ほど、80000桁(このプログラムで求められるほぼ限界の桁数)で6時間かかる。

* * *

さらっと表面を撫でるだけのつもりだったのに、 演算ルーチンをワンセット揃えたら結構な分量になってしまった。とはいえ、πのあたりを除けば、どの プログラムも小学校レベルの算数なわけで、何をやっているのか全然わからないということはないと思う。めげずに読み切ってもらいたい。 8) そのため、一般には有効数字の桁数を常に最大に保つために、必要に応じて整数部と小数部の境界を移動する。 弱動小数点表現が利用される。 浮動小数点表現では数値データの最上位ビットが常に I になるようにして有効数字の桁数を保ち、小数点位置の情報を別に持つ。

9) arctan (逆正接) はtan (正接) の逆関数で.

y = tan(x)

のとき, x = arctan(y) の関係がある。

UZ 10 BNDIV_W.S

```
1: *
            名倍長敷数÷16ビット敷数
                             bndef.h
            .include
             .xdef bndiv w
 6: *
             .offset 4
 9: RESULT:
            .ds.1
                              *商
   A:
B:
                              *被除数
             .ds.l
             .ds.w
                              *除数
13:
             .text
15:
16: bndiv_w:
            movem.1 d1-d3/a0-a2,-(sp)
18: SAVSIZ
                     (3+3) *4
                     B+SAVSIZ(sp),d1 *d1 = 除数
20:
            bne
                     do
                                        故意に0除算して停める
            divu.w d1.d1
22:
            movem.1 RESULT+SAVSIZ(sp),a0-a1
24: do:
                                       *被除数が0なら
            moveq.1 #0,d0
26:
27
                     (a1)+,d2
28:
             bne
                     nzero
29.
             move.w
                     d2,(a0)
                                       * 剰余も0
30:
            bra
                     retn
31
                     #BNMAX,d0
            move.w
                                       *最上位桁位置を求める
32: nzero:
             sub.w
33.
                     d2, d0
             lsl.l
                     #2,d0
35:
                     2(a0,d0.1),a0
            adda.1
36:
                     d0.a1
             movea.l a0,a2
38:
             move.w
                                       *d3 = 被除数のL単位桁数
            add.w d2,d2
subq.w #1,d2
40:
                                       *d2 = 被除数のW単位桁数
                                       *dbraを考慮
42:
            moveq.1 #0,d0
                                       *最初は余りなし
44: loop1:
            move.w (a1)+,d0
divu.w d1,d0
                                       *上位から1桁取り出し
                                        割る
                     d0,(a0)+
d2,loop1
             move.w
46:
             dbra
                                       *桁数分繰り返す
48:
             clr.w
                                       *d0.1 = 剩余
50:
             swap.w
                     dø
51:
            subq.w
                                       *上位桁の0を省く
52:
                     #1.d3
53: loop2:
             dbne
                     d3.loop2
55 .
             addq.w #1,d3
56:
             movea.1 RESULT+SAVSIZ(sp),a0
57:
58:
            move.w d3, (a0)
                                       * 商の桁数を格納
59
             movem.1 (sp)+,d1-d3/a0-a2
60: retn:
             .end
63:
```

*	多倍長整数	- 多倍長整数		107: 108:		clr.w	-2(a0)	*商格納先と被除数の
Liver	.include	e bndef.h	でものでいる関係に行るこ	109:		clr.w		* 旧俗納先と飯味致の * 上位半桁分をクリアしておく
*	.xdef	bndiv		110: 111:		lea.1	0(a1,d4.1),a3	*(a1)~(a3) 被除数
	.xref	bndiv_w		112:		lea.l	0(a2,d4.1),a4	*(a2)~(a4) 除数
	.xref	bnadd bncopy		113: 114:		lea.l lea.l	bntemp2, a5 2(a5,d4.1),a6	*(a5)~(a6) 除数× * 求めるための作業用領域
	.xref	bntemp1		115:				
	.xref	bntemp2		116: 117:		moveq.1	#0,d0 lpent	*最初は余りなし
	.offset	4		118:	loop1:	move.w	(a1)+,d0	*被除数の上位2wを
QUOT:	.ds.l	1 *商格納領		119:	lpent:	swap.w move.w		* 除数の上位1wで割り * 商にいくつが立つか
A:	.ds.l	1 *被除数	pose man a service of the	121:		divu.w	d3,d0	* 概算する
B: REM:	.ds.l	1 *除数 1 *剩余格納	領域兼ワーク	122: 123:		tst.w beq		* *1すら立たなかった
*		- 444410444		124:				
	.text			125: 126:		movem.l moveq.l		*求めた概算値を * 除数に掛けて
*				127:		move.w	d2,d7	* 被除数から引く値を
bndiv:	movem.1	d0-d7/a0-a6,-(s	ap)	128:	loop2:	subq.w move.w	#1,d7 -(a4),d5	* 求める
SAVSIZ	=	(8+7)*4		130:		mulu.w	d0,d5	- 02121 CT 14
	movem.1	QUOT+SAVSIZ(sp	,a0-a3	131: 132:		add.l	d6,d5 d5,-(a6)	*
		(a2),d2	*d2 = 除数桁数	133:		swap.w	d5	*
	bne divu.w	do d2.d2	*除数が0なら * 故意に0で除算して停める	134: 135:		move.w dbra	d5,d6 d7,loop2	
				136:		move.w	d6,-(a6)	* 1
do:	pea.l pea.l	(a1) (a3)	*被除数を	137:		movem.1	(sp)+,a4/a6	*
	jsr	bncopy	* 剰余格納先にコピー	138: 139:	retry:	movem.1	a1/a5,-(sp)	*引けるか?
	addq.1	#8,sp	· STATE OF STREET	140:		subq.1		*
	movea.1			141: 142:		move.w	d2-d7	*
	pea.l	(a2)	*除数を	143:	loop4:	cmpm.w	(a5)+,(a1)+	:
	lea.l pea.l	bntemp1,a4 (a4)	* ワークにコピー	144: 145:		dbne	d7,100p4	1. 何里以表现 1.
	jsr	bncopy	*	145:		movem.1	(sp)+,a1/a5	ALL DATE OF THE REAL PROPERTY.
	addq.l movea.l	#6,sp a4,a2	•	147:		bcc	subit	*引ける
			+ heroule - rowle - a	148: 149:		subq.w	#1,d0	*仮の商が大きすぎたので
	move.w	(a1)+,d0 d0,d2	*被除数<除数なら	150:		beq		* 1減らしてやり直す
	bhi	zero	* 商は0	151: 152:		movem.l	a4/a6,-(sp)	
	adda.1	#BNVAR,a2	*除数の最上位桁位置を求める	153:		sub.w	d7,d7	· More profitable to the
	moveq.1	#0,d4	*	154: 155:	loop5:	move.w subx.w	d2,d7 -(a4),-(a6)	A Synemicon
	move.w lsl.l		*	156:		dbra	d7,100p5	· Commence - Commence
	suba.l		*	157: 158:		movem.1	(sp)+,a4/a6 retry	* CHONGRAPH A-CHE
	add.w	d2,d2	*d2 = 除数W单位桁数	159:	aubit.			+317
			PROGRAMMENTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PROGRAMMENT AND ADDRE	161:	subit:	movem.1	a3/a6,-(sp) d7,d7	*引く *
	cmpi.w beq	#BNMAX,d0	*除数の最上位ビットが * 1になるよう	162:	1	move.w	d2,d7	•
	clr.w	(a1)	* 1になるよう * 除数, 被除数を2^n倍する	163: 164:	loop6:	subx.w dbra	-(a6),-(a3) d7,loop6	*
noclr:		#1,d1 (a2),d0		165:			(sp)+,a3/a5	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	bne	next0	*	166: 167:	next1:	move.w	d0,(a0)+	*商を1桁立てる
	addq.l subq.w		*	168:		addq.1	#2,a3	*桁の重みを考慮
	subq.1	#2,d4	*	169: 170:		dbra	d1,loop1	*必要な桁数分繰り返す
	move.w	(a2),d0	*	171:			(sp)+,a0	*a0 = 商の最上位桁
	bra	next0	*	172: 173:	loop7:	move.w tst.l	(sp)+,d0	*d0 = 商の仮桁数 *商の上位桁の0を省く
loop0:		(a1)	*	174:		dbne	d0,loop7	*
	'bmi	break0	* 18 17 27 7 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18	175: 176:		addq.w	#1,d0	to by a president fine
	add.w	d1,d1	* 0.247 100 100 100 100 100	177:		movea.1	QUOT+SAVSIZ+2(sp),a0
	pea.l	(a3)		178:				* 商の桁数を格納
	pea.1	(a3)	* 1/2 sp	179: 180:		movea.1	REM+SAVSIZ+2(sp)	, a0
	pea.l jsr	(a3) bnadd	*	181:		movea.l	a0, a1	* 剩余の上位桁の0を省く
				182: 183:		adda.l suba.l	#BNVAR,a1 d4,a1	*
	pea.l	(a4) (a4)		184:		lsr.w	#1,d2	· COMPANY WALLEY
	pea.1	(a4)	*	185: 186:		bcc clr.w	nodd -(a1)	OF SECTION
	jsr	bnadd	· ·	187:	nodd.	addq.w	#1,d2	*
	lea.1	12+12(sp),sp	* 25 (12) 30 (15)		nodd: loop8:	subq.w tst.l	#1,d2 (a1)+	:
			* Car to produce the second	190:		dbne	d2,100p8	· IE (Fillips and
next0:	add.w bpl	d0,d0 loop0	*	191: 192:		addq.w	#1,d2	*
break0:	move.w	d1,-(sp)	*何倍したか覚えておく	193:		move.w	d2,(a0)	* 剰余の桁数を格納
	move.w	(a2),d3	*d3 = 除数最上位w	194: 195:		move.w	(sp)+,d0	*初期化段階で
				196:		cmpi.w	#1,d0	* 定数倍していたら
	move.w move.l	(a3)+,d1 #BNMAX,d0	* 被除数の最上位桁位置を求める	197: 198:		beq	retn	* その分剰余を補正する
	sub.w	d1,d0		199:		move.w	d0,-(sp)	**************************************
	lsl.l adda.l	#2,d0 d0,a1		200: 201:		pea.l	(a0) (a0)	V > 1 Mail and Art
				202:		jsr	bndiv_w	*
	add.w sub.w	d1,d1 d2,d1	*商の最上位桁位置を求める	203: 204:		lea.1	10(sp),sp	* 25 1 2 2 2 2 3 4 1
	moveq.1	#0,d0	*	205:	retn:	movem.1	(sp)+,d0-d7/a0-a	6
	move.w add.l	d1,d0 d0,d0	*	206:		rts	AND A STATE OF THE	
	adda.1	#BNVAR-2,a0	* 5 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		zero:	clr.w	(a0)	*
	suba.l	d0,a0	*	209:		bra	retn	* your Last Contract to
		d1,-(sp)		210:		.end		

UZF12 BNCONV.S

```
多倍長整数→文字列変換
 3:
            .include bndef.h
            .xdef
                    bnconv
            .xref
6:
                    bndiv_w
            .xref bncopy
.xref bntemp1
8:
 9: *
10:
11: *
             .offset 4
            .ds.l 1
12: STRBUF: .ds.1
                              *結果格納領域
13: A:
14: *
15:
             .text
16:
             .even
            movem.l d\theta-d1/a\theta-a2,-(sp) = (2+3)*4
19:
20: SAVSIZ
            movem.l STRBUF+SAVSIZ(sp),a0-a1
            lea.1
23:
                    bntemp1,a2
                                       *変換対象を
24:
                    (a1)
(a2)
            pea.1
                                         ワークにコピー
25:
            pea.l
jsr
26:
                     bncopy
27:
             movea.l a0,a1
29:
            move.w #10000,-(sp)
pea.l (a2)
                                      *下位から10進4桁ずつ
* 取り出して
30: loop1:
                                         取り出して
            pea.1
                     (a2)
32:
             jsr
                     bndiv w
33:
             addq.1 #8,sp
34:
```

35:		#3-1,d1	* 1桁ずつ
36: 100		#10,d0	* 10進文字列に変換
37:	swap.w	d0	*
38:	addi.b	#'0',d0	* ***
39:	move.b	d0,(a0)+	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
40:	clr.w	d0	*
11:	swap.w	d0	*
12:	dbra	d1,loop2	*
43:	addi.b	#'0',d0	*
14: 15:	move.b	d0,(a0)+	
46:		(0)	
17:	tst.w bne	(a2)	*0になるまで
18:	bne	loop1	* 繰り返す
19:	marrage 1	#'0',d0	
50:		#3-1,d1	*上位桁の'0'を省く
1: 100		-(a0),d0	
52:	dbne	d1,loop3	mate state
53:	beg	skip	200 COM S CO. 10
54:	addq.1	#1,a0	
55:	7004.1	The state of the s	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
6: ski	p: sf.b	(a0)	*文字列終端
57:			. X.1.1 Mishill
8: 100	p4: move.b	(a1),d0	*文字の並びが
9:	move.b	-(a0),(a1)+	* 逆になっているので
0:	move.b	d0,(a0)	* 反転する
1:	cmpa.1	a0,a1	*
32:	bes	loop4	*
33:			
34:	lea.1	8+2(sp),sp	
55:		(sp)+,d0-d1/a	0-a2
66:	rts		
7:			
8:	.end		

リスト13 BNFACT.S

```
1: *
            階乗を求める
                       doscall.mac
 3:
            .include
 4:
                             const.h
bndef.h
            .include
            .include
 6: *
                   bnmul_w
bnconv
 8:
            .xref
10:
            .text
11:
            .even
12: *
13: ent:
            lea.l
                    inisp,sp
15:
            lea.l varA,a0
                                     *A = 1
            move.w #1,(a0) *
move.l #1,varA+BNVAR-4 *
17:
18:
19:
            moveq.1 #1,d6
                                      *B = 1
21:
            move.w #100-1,d7
23: loop:
            bsr
                    print
            move.w d6,-(sp)
25:
                                      *A = A * B
26:
            pea.1 (a0)
27:
            pea.1
                     (a0)
28:
                     bnmul_w
            jsr
            lea.l
29:
                     10(sp),sp
30:
                     flow
            bmi
31:
            addq.w #1,d6
                                      *B++
32:
            dbcs
                    d7,loop
flow
33.
34:
            bes
35:
```

```
36:
                      _EXIT
37:
             DOS
39: print:
             pea.l
                       (a0)
                                         *10進出力
             pea.l
41:
                       strbuf
                       bnconv
43:
             DOS
                        PRINT
                      crlf(pc)
             pea.1
                      PRINT 12(sp),sp
45:
             DOS
             lea.1
46:
47:
             rts
48: *
49: flow:
                       errmes(pc)
50:
             DOS
                       _PRINT
51:
             DOS
                       _EXIT
52:
                      'オーバーフローが発生しました'CR,LF,0
54: errmes: .dc.b
55: crlf: .dc.b
56: *
57:
             .bss
59: *
60: varA: .ds.b
61: strbuf: .ds.b
                       BNVAR
                       BNMAX * 10+10
                                         *10進文字列格納用
63:
             stack
64:
             .even
65: *
             .ds.1
                       256
66:
67: inisp:
68:
             .end
                       ent
```

リスト14 BNPI.S

```
円周率πを求める (Gaussの公式)
1: *
3:
                          doscall.mac
           .include
           .include
                           iocscall.mac
           .include
                          bndef.h
6:
           .include
                          const.h
8: MAXDEC equ
                  1000
                         *小数点以下10進桁数
10:
           xref
                   bnadd
11:
                   bnsub
           .xref
12:
           .xref
                   bndiv w
13:
           .xref
                   fixconv
15:
16:
           .text
```

```
19:
              lea.l
                       inisp, sp
20:
              lea.1
                        pi,a0
21:
22:
              clr.w
lea.l
                        (a0)
templ,al
24:
              lea.l
                        temp2,a2
26:
              lea.l
                        bnadd, a3
                        bnsub, a4
               lea.1
              lea.l
28:
                        bndiv_w,a5
29:
              moveq.1 #'a',d1
move.w #BNMAX,(a1)
30:
                                            *+48arctan(1/18)
31:
              move.w #48,4(a1)
move.w #18,d2
32:
33:
34:
               move.w
                        #18*18.d3
               bsr
                        atan
```

```
pea.1
                                                                                                               (a1)
               moveq.1 #'b',d1
move.w #BNMAX,(a1)
move.w #32,4(a1)
                                                                                      90:
                                                                                                     pea.1
                                              *+32arctan(1/57)
38 .
                                                                                      91:
                                                                                                     jsr
                                                                                                                (a5)
                                                                                                                                    *div w
                                                                                      92:
                                                                                                     pea.1
                                                                                                                (a0)
               move.w #57,d2
move.w #57*57,d3
40:
                                                                                      93:
                                                                                                     pea.1
                                                                                                                (a0)
                                                                                                                                    *add / sub
                                                                                                     jsr
42 .
               bsr
                        atan
                                                                                                     lea.l
addq.w
                                                                                      95 .
                                                                                                               10+8(sp),sp
#2,d4
43:
                                                                                      96:
               moveq.1 #'c',d1
exg.1 a3,a4
44:
                                                                                      97:
                                                                                                     bes
                                                                                                                flow
45:
                                              *-20arctan(1/239)
                                                                                      98:
46:
                move.w
                         #BNMAX, (a1)
                                                                                      99:
                                                                                                     TOCS
                                                                                                                 B_PUTC
                         #20,4(a1)
#239,d2
#239*239,d3
47:
               move.w
                                                                                                               Toop
                                                                                     100:
                                                                                                     bra
                move.w
                                                                                     101:
49:
                move.w
                                                                                                     moveq.1 #'X',d1
                                                                                     102: flow:
                bsr
                         atan
                                                                                                     IOCS _B_PUTC
moveq.1 #CR,d1
                                                                                     103:
51:
                                                                                     104: retn:
52:
                bsr
                         print
                                                                                                     IOCS _B_PUTC
moveq.l #LF,d1
IOCS _B_PUTC
53:
54:
                                                                                     106:
               DOS
                         _EXIT
                                                                                     107:
55: *
                                                                                     108:
56: atan:
                                                                                     109:
                                                                                                     movea.l a6,sp
               movea.l sp,a6
                                                                                     110:
                                                                                                     rts
58:
                                                                                     111:
59:
                move.w d2,-(sp)
                                                                                     112: print:
                         (a1)
60:
                pea.1
                                                                                                                #MAXDEC, -(sp)
                                                                                     113:
                                                                                                     move.1
                pea.l
                                                                                     114:
                                                                                                     pea.1
                                                                                                                (a0)
62:
               jsr
move.w
                          (a5)
                                              *div_w
                                                                                                                strbuf
                                                                                                     pea.l
                                                                                     115:
63:
                         d3,8(sp)
                                                                                                                fixconv
                                                                                     116:
64:
                                                                                                                PRINT
                                                                                     117:
                                                                                                     DOS
                pea.1
                          (a0)
65:
                                                                                     118:
66:
                pea.1
                         (a0)
(a3)
                                                                                     119:
                                                                                                     pea.l
DOS
                                                                                                               crlf(pc)
67:
                                              *add / sub
                jsr
                                                                                                                PRINT
                                                                                     120:
68:
                addq.1
                         #8,sp
                                                                                     121:
69:
                                                                                                                12+4(sp),sp
                                                                                                     lea.1
                                                                                     122:
                moveq.1 #3,d4
                                                                                     123:
                jsr
tst.w
                         (a5)
71: loop:
                                              *div_w
                                                                                     124:
                                                                                     125: crlf:
                                                                                                     .dc.b
                                                                                                               CR.LF.0
73:
74:
               beq
                                                                                     126: *
                         d4,-(sp)
(a1)
                                                                                     127:
                move.w
                                                                                                     .bss
                pea.1
                                                                                    128:
129:
                                                                                                     .even
                pea.l
jsr
76:
                          (22)
                          (a5)
                                              *div_w
                                                                                                     .ds.b
                                                                                     130:
131:
                                                                                          pi:
temp1:
                                                                                                                BNVAR
                                                                                                                                    *π
*x^(2n+1)
78:
                pea.1
                          (a0)
                                                                                                                BNVAR
79:
                pea.l
                                                                                     132: temp2:
133: strbuf:
                          (a0)
                                                                                                      .ds.b
                                                                                                                BNVAR
                                                                                                                                    *x^(2n+1)/(2n+1)
80:
                                              *sub / add
                                                                                                                MAXDEC+10
                                                                                                     .ds.b
                lea.1
81:
                         10+8(sp);sp
                                                                                     134:
                addq.w
                         #2,d4
                                                                                     135:
                                                                                                     .stack
                                                                                    136:
83:
                bes
                         flow
                         (a5)
                jsr
tst.w
                                                                                    138:
139: inisp:
85:
                                              *div_w
                                                                                                     .ds.l
                                                                                                                1024
86:
               beq retn
move.w d4,-(sp)
                                                                                     140:
88:
                                                                                     141:
                                                                                                     .end
                                                                                                                ent
```

UZN15 FIXCONV.S

```
cmpa.l al,a2
                                                                               44:
 1: *
              多倍精度固定小数点実数→文字列变换
                                                                                                       loop0
(a1)+,d0
#2,d4
#10,d1
                                                                               45:
46:
                                                                                             bcs
move.1
 3:
              .include
                                hndef.h
                                                                               47:
                                                                                              subq.w
                                                                               48: loop0:
                                                                                             moveq.1
                       fixconv
              .xdef
                                                                                                       divu32
#'0',d1
d1,(a0)+
                                                                               49:
                                                                                             jsr
addi.b
                       bncopy
              .xref
              .xref
                       divu32
                                                                               50:
                                                                               51:
                                                                                             move.b
              .xref
                       bntemp1
                                                                                              tst.1
 9: *
                                                                               52:
                                                                                                       dø
                                                                               53:
                                                                                                       loop0
              .offset 4
                                                                                             bne
10:
                                                                               54:
12: STRBUF: .ds.1
                                 * 結果格納領域
                                                                               55:
                                                                                             move.1
                                                                                                       a0,d1
                                                                                                       (a3),d0
-(a0),(a3)+
d0,(a0)
                                                                                             move.b
13:
              .ds.1
                                                                               56: loop1:
14: NDIGIT: .ds.1
                                 *小数点以下最大桁数
                                                                               57:
                                 * (4の倍数であること)
                                                                               58:
                                                                                              move.b
16: *
17:
                                                                               59:
                                                                                              cmpa.1
                                                                                                       a0, a3
                                                                                             bcs
              .text
                                                                               60:
                                                                                                       loop1
                                                                                             movea.1 d1,a0
18:
              .even
                                                                               61:
19:
                                                                               62:
                                                                                             move.b #'.',(a0)+
                                                                               63:
64:
    fixconv:
                                                                                                                          *小数点
             movem.1 d0-d5/a0-a4,-(sp)
                                                                                              subq.w
              = (6+5)*4
movem.1 STRBUF+SAVSIZ(sp),a0-a2
                                                                                                       #1,d4
                                                                                                                          *小数部がなければ終了
                                                                               65:
                                                                                             beq
23:
              move.1
                                                                               67:
                                                                                                       #BNVAR-2,d0
0(a2,d0.1),a3
                                           *d3 = 桁数/4
                       #2,d3
#1,d3
25:
              lsr.l
                                                                                                                          *a3 = 最下位桁位置直後
26:
              subq.1
                                           *dbraを考慮
                                                                               69:
                                                                                              lea.l
                                                                               70:
71:
27:
                        done
              bes
                                                                                                       #10000,d1
                                                                                             move.w
28:
                                                                               72:
73:
                                                                                             addq.1
                                                                                                      #2,a2
              lea.1
                        bntemp1,a2
                                           *変換対象を
29:
                        (a1)
(a2)
30:
              pea.l
                                             ワークに転送
                                                                               74:
75: loop2:
                                                                                              swap.w
                                                                                                       d3
31:
              pea. 1
              jsr
addq.l
                       bncopy
#8,sp
                                                                                              swap.w
                                                                                                       d3
                                                                                    loop3:
33:
                                                                                              tst.w
                                                                                                       -(a3)
                                                                                                                          *下位桁の0を省く
34:
                                                                                    loop4:
              move.1
                        #BNMAX,d0
                                           *最上位桁位置を求める
                                                                                              dbne
                                                                                                       d4,100p4
35:
                       (a2)+,d4
d4,d0
                                                                               79:
                                                                                             beq
addq.1
36:
              move.w
                                                                                                       break
                                                                               80:
                                                                                                       #2,a3
              sub.w
37:
              lsl.l
lea.l
                       #2,d0
0(a2,d0.1),a1
38:
                                                                               81:
                                                                               82: loop5:
                                                                                              tst.w
39:
                                                                                                                           *上位桁の0を省く
40:
                                           *d4 = W単位の桁数
              add.w
                       d4,d4
                                                                               83:
                                                                                              dbne
                                                                                                       d4,loop5
                                                                               84:
                                                                                              beq
                                                                                                       break
              movea.l a0,a3
moveq.l #0,d0
                                           *整数部を10進変換
                                                                               86:
                                                                                              movea.l a3,a1
                                                                                                                          *値を10000倍
```

```
87:
                   moveq.1 #0,d2
 88:
                  move.w d4,d5
move.w -(a1)
 89: loop6:
                              -(a1),d0
                  mulu.w
add.l
 90:
                              d1,d0
 91:
                              d2,d0
 92:
                  move.w d0,(a1)
moveq.1 #0,d2
 93
                  swap.w d0
move.w d0,d2
 94:
 95:
 96:
                  dbra d5,100p6 addq.w #1,d4
 97:
 98:
                  move.w d2,-(a1)
100.
                  moveq.1 #0,d0
                                                     *10000倍後の整数部を
101:
                  cmpa.l a1,a2
bcs skip
                                                        10進変換
102:
103:
                  move.w
                  subq.w #1,d4
lea.l exptb
105: skip:
                              exptbl(pc),a4
                 lea.1 expubling
moveq.1 #3-1,d5
divu.w (a4)+,d0
addi.b #'0',d0
move.b d0,(a0)+
106:
107: loop7:
108:
110:
                             do
111:
                  swap.w d0
```

112:		dbra	d5,loop7	****
113:		addi.b		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
114:		move.b	d0,(a0)+	* 15 15 15 15
115:				
116:		dbra	d3,loop3	
117:		swap.w	d3	
118:		dbra	d3,loop2	
119:				
120:	break:		#'.',-1(a0)	
121:		beq	done	
122:				
123:		moveq.1	#3-1,d1	*下位桁の'0'を省く
124:		moveq.1	#'0',d0	*
	loop8:	emp.b	-(a0),d0	*
126:		dbne	d1,loop8	*
127:		beq	done	**
128:		addq.1	#1,a0	* 1
129:	done:	sf.b	(a0)	*
130:				
131:		movem.1	(sp)+,d0-d5/a0	1-24
132:		rts	(5),,,40 40,40	
133:	*	100		
134:	exptbl:	.dc.w	1000,100,10	
135:			2000,130,10	
136:		.end		

表 1 10 の命数法

n	日	*	英
0	- [ws]	one	one
1	十 [じゅう]	ten	ten
2	百 [ひゃく]	hundred	hunderd
3	千 [せん]	thousand	thousand
4	万 [まん]		
6		million	million
8	億 [おく]		PO PER SERVICE
9		billion	milliard
12	兆 [ちょう]	trillion	billion
15		quadrillion	
16	京 [けい]		
18		quintillion	trillion
20	垓 [がい]		
21		sextillion	
24	杼 [じょ]	septillion	quadrillion
27		octillion	
28	穣 [じょう]	r cycliptes and	
30		nonillion	quintillion
32	溝 [こう]		
33		decillion	
36	澗 [かん]	undecillion	sextillion
39		duodecillion	
40	正 [せい]		
42		tredecillion	septillion

n	日	米	英
44	載 [さい]		
45		quattuordecillion	
48	極 [ごく]	quindecillion	octillion
51		sexdecillion	
52	恒河沙 [ごうがしゃ(こうがしゃ)]		
54		septendecillion	nonillion
56	阿僧祇 [あそうぎ]		
57		octodecillion	
60	那由他(那由多)[なゆた]	novemdecillion	decillion
63		vigintillio	n
64	不可思議 [ふかしぎ]		
66			undecillion
68	無量(大)数 [むりょう(たい)すう]		
72			duodecillion
78			tredecillion
84			quattuordecillion
90			quindecillion
96			sexdecillion
102			septendecillion
108		HERMAN YEAR	octodecillion
114			novemdecillion
120			vigintillion
303		centillion	
600			centillion

表 2 10-0の命数法

n l	
+1	分 [ふぶ。]
-2	厘 [りん]
-3	毛 [もう] (毫[ごう])
-4	糸(絲) [し]
- 5	忽 [こつ]
-6	微 [び]
-7	繊 [せん]
-8	沙 [しゃ]
-9	塵 [じん]
-10	埃 [あい]
-11	渺 [びょう]
-12	漠 [ばく]
-13	模糊 [もこ]
-14	逡巡 [しゅんじゅん]
-15	須臾 [しゅゆ]
-16	瞬息 [しゅんそく]
-17_	弾指 [だんし]
-18	刹那 [せつな]
-19	六徳 [りっとく]
-20	虚 [きょ]
-21	空 [くう]
-22	清 [せい]
-23	浄 [じょう]

大数・小数の読み方

一, 十, 百, 千, 万, 億, 兆, 京。現在使わ れている数はせいぜいこのくらいまでだ。が、 もっと大きな数にもちゃんと表しのような名前 がついている。この命数法は江戸時代に書かれ た日本最初の数学書『塵劫記(じんこうき)』に 記されている。

ついでだったので、表には米・英での大数の 呼び方も一緒に並べておいた。見比べてみると, 日本語では4桁進法、米・英では3桁進法が採 用されているという目立った相違に加えて、思 想・文化の違いも見て取れてなかなか面白い。 日本の命数法には恒河沙, 阿僧祇, 那由他のよ うな梵語に由来する語が含まれるなど仏教の影 響が強く表れているのに対して、米・英の命数 法に宗教色はなく, ひたすら合理的にできてい る。billion以降はmillionの2乗,3乗,4乗, ……, という意味での命名であり, 2, 3, 4, ······を表す接頭語 "bi-", "tri-", "quadri-" など millionとの合成語にすぎない。ただし、米語では 10の3乗単位になってしまっているので元の意 味は失われている。

さて、『塵劫記』には小さな数の命数法も記さ れていて、こちらは表2のようになっている。 西洋では15世紀まで小数の概念がなかったそう で、そのためか小数を表す数詞はない。

なお, 歩合や比率を表すときにも表2と同様 の言葉を用いるが、その場合は"割"が基本で、 "分"はその10分の 1 (だから1/100), "厘"は そのまた10分の1 (だから1/1000) というよう に、表とは1桁ずれる。

以上、本筋とはあまり関係のない雑学であっ た(読者が自発的に多倍長整数の日本語表記出 カルーチンを作ったりすると、少しは関係ある 話になるわけだけど)。

愛読者プレゼント

Master of Monster's

システムソフト 2092(752)5278

マスターオブモンスターズII

X68000用 5"2HD版3枚組

9,800円(税別)

3名

"大戦略"シリーズで有名なシステムソフトが放った、ファンタジックシミュレーションゲーム。魔法と剣で戦ってください。



×68000用 3.5/5"2HD版

12,800円(税別) 3名

まずはSX-WINDOW対応の グラフィックツール「Easy paint SX-68K」をプレゼン ト。SX-WINDOW ver.1.10 以上が必要です。



ポニーキャニオン ☎03(3221)3161



ダライアス CD

1,500円(税込)

2名



4

UFOキャッチャー 公式ガイドブック

450円(税込)

2名

もう流行は過ぎ去ったかもしれない けど、UFOキャッチャーはいまだ に人気者。でも、"公式"っていわれ るとなんか笑ってしまう。



集英社 ☎03(3230)6191

9月号の善バビで紹介した,タイトーのアーケードゲーム「ダライアス」の復刻版 GD。オリジナル曲に加え,アレンジバージョンも収録。

プレゼントの応募方法

とじ込みのアンケートハガキの該当項目をすべてご記入のうえ、希望するプレゼント番号をハガキ右下のスペースにひとつ記入してお申し込みください。 締め切りは1992年10月18日の到着分までとします。 当選者の発表は1992年12月号で行います。

8月号プレゼント当選者

■シムアース (東京都)萩原今卓肥 (大阪府)今井彰彦 ②スピンディジー I (京都府)松尾文人 (和歌山県)藤井時光 (岡山県)三宅良和 ③ X 68000マシン語プログラミング グラフィック編 (北海道)深井康行 (山形県)工藤憲和 (東京都)後藤芳史 (神奈川県)森田剛 (岡山県)山下善之 4飲み物他詰め合わせ (兵庫県)佐尾和博 以上の方々が当選しました。おめでとうございます

以上の方々が当選しました。おめでとうございます。 商品は順次発送いたしますが、入荷状況などにより遅れる場合もあります。また、雑誌公正競争規約の定め により、当選された方はこの号の他の懸賞には当選で きない場合がありますのでご了承ください。





日産自動車4000万台 突破記念の広告でお 馴染み、ヨンセンマ ンの消ゴムをプレゼ ント。これはある人 が車を買ってもらっ たものです。

3名

ヨンセンマン消しゴム



マシン語カクテル in Z80's Bar -------第36回 仕様の違いはなんのその、強引に作ったCAS LtoZ80ソースコンバータ。今回はサンプルプログラムを用意して、サポートしきれなかったアドレス操作について光君が具体的に説明していきますが、おや? こんなところに小さなバグが……。

お城と流れ星ーそのヨー

Kaneko Shunichi 金子俊一

カランコロ~ン♪

源光 (以下光):こんにちは。

ようこ (以下Yo):いらっしゃいませ。

マスター(以下M): うっわ~, 焼けてます

長老(以下老):おおかた日焼けサロンにでも通ったんじゃろ。

光:違いますよ。

M:きっと、ディスプレイの前に座りすぎて……

老:ディスプレイ焼けか?

光:そんな不健康な。

Yo:やっぱり左手の先に注目するべきよ

老:少し白いのう。きっとサンオイルを左 手だけで塗ったせいじゃろう。右手も使え ば、こんな情けないことにはならなかった じゃろうにな。

光:そんなわけありませんよ。

M:まさか、ゴルフ焼け?

光: そうですよ。だいたい日焼けの話題なんて、10月号としては不適切なんじゃないんですか。9月号でも会ってるわけだし。

Yo:スポーツの秋ってことにすればいいじゃないの。

老:プログラムの秋って言葉もあるぞ。

光:僕は聞いたことないですよ。

M:食欲の秋ってことで何か食べます?

光:マスターのお勧めでいいですよ。

Yo:えっと、今日はアメリカ風のドリアがお勧めよ。

光:じゃあそれと、炎のバルセロナ。

老:おお~っ。勝利をめざす炭酸飲料,炎のバルセロナがあるのか、この店は。

M:ええ、ポッカの品物も扱ってますから

Yo: どんな味がするの?

M:ちょっと炭酸を弱くしたオロナミンC ですわ

老: それが350ml缶に入っておるのじゃ。

デカビタCなぞ目じゃないわい。

Yo:なるほど。それで勝利をめざす炭酸飲料なのね。



CASL's Bar

光: やっぱり、今月も僕がプログラミング するんでしょうね。

老:何をわかりきったことをいっておるのじゃ。

Yo: 今月は何を作るの?

光:えっと、レジスタを表示するプログラムとか、実際にCASLのプログラムをいくつか作ってみようと思っているんですけど。

Yo: さすがに考えているのね。

M: Z80's BarというよりCASL's Barだな, こりゃ。

光:大丈夫ですよ、レジスタを表示するプログラムはZ80で書きますから。

Yo:ほかにはどんなプログラムを作って

光:えっとですね、Oh!MZ1986年12月号に 出ていた、CASL&COMETのサンプルプ ログラムを実行させてみようと。

老: そういえば 7 月号で純ちゃんがやっていた第 1 種情報処理技術者試験のプログラムは動くんかいのう。

光:えっと,変更なしで動くかどうかはリストを見てみないとなんともいえません。

M:ほい, 7月号。

光:え~と、このプログラムは変更の必要 がありそうだな。

Yo: それじゃあ, まとめてやってちょうだいね。

光:ほ~い。



先月号にバグ発見

光:カチャカチャ……げげっ!

Yo: 仮面ライダーアマゾンの腕輪がどう

したの?

老:ほっほっほ。それは「ギギ」の腕輪じゃ。ちょっと高度なボケじゃのう。

Yo:いやいや。

M:で、光君はどうしたの?

光:いや実は……。

老:おおかた先月号のプログラムにバグでも見つけたんじゃろうて。

光:お恥ずかしい。とりあえずパッチを当 てるプログラムも作っときますから。

Yo: 搔かずに、ぱっち。

老:今日はボケが絶好調だのう。

M: それで、どんなバグなんですか?

光:CALL文の解釈がおかしくなっていて、 変換後のソースリストにラベル名が入らな いんですよ。

M:原因はわかったんですか。

光: ええ、結構いきあたりばったりで作ってたんで、サブルーチンのバージョンアップの際にちょっと仕様を変更してしまったんですよ。

老:それが命取りになったわけじゃな。

光:申しわけないですだ。

老:そんなボーンヘッドをやらかすとは,

光, 地に落ちたな。

光:はっはっは。まだほかにもあるかもしれませんけどね。

Yo:あんたが開き直ってどーすんのよ。



嗚呼! ミトコンドリア

光:カチャカチャ……で一きたっと。

M:ほい, こちらもできましたよ。ミート コーンドリアお待たせ。

光:ミトコンドリア!?

Yo: ミートコーンドリア。お肉ととうもろ こしを使ったアメリカ風のドリアよ。

老:うむ、確かに毛唐は肉ととうもろこし で暮らしておるわい。

光:すいません、ちょっと食欲が。

M:やっぱ、ネーミングがよくなかったか ッチ数列のプログラムと、1992年の第1種

Yo:ところでプログラムは? 老:予定どおりになったわけじゃな。

光:まず、先月号のバグを取るパッチプロ 光:ええ。それからCASL&COMETのGRO グラムがこれ(リスト1)です。

老:どーすればいいんじゃ。

光:先月号のオブジェクトプログラムをロ ードしておいてから、リスト1をアセンブ ルして,8000_H番地を実行するだけです。

Yo: 実行後はセーブするのね。

光:基本です。

Yo: そういえば先月号で予告していた, そ のままでも動くプログラムと変更の必要が あるプログラムの解説は?

光:これからちゃんとやります。

M: とりあえずどんなプログラムを作った のか教えてくださいよ。

光: えっとCASLとしてはOh!MZ1986年12 月号のサンプルとして載っていたフィボナ

なあ。 情報処理技術者試験のプログラムですね。

~GR4とFR (フラグレジスタ) を表示する プログラムも作りました (リスト2)。

Yo:これでレジスタの状態が見やすくな ったわね。

M: 使い方は?

光:コンバートしたプログラムを実行後, リスト2の実行アドレス (E000_H番地) をコ ールするだけです。

老:画面に表示されないレジスタ内容の結 果を表示するわけじゃな。

光:そうです。



フィボナッチのうさぎ

光:まず、変更なしで動くプログラムの代

表として、フィボナッ チ数列のプログラムを 見てみましょう (リス h 3).

Yo: ねえねえ, そのセ コビッチ数列って何者

光: (無視) 聞かれる と思ってました。

M: ちゃんと調べたん ですね。

光:ええ,フィボナッ チが1202年に書いた算 術の本の中にあった問 題なんです。「1つがい のうさぎは、毎月1つ がいずつ子供を産む。 新しく産まれたうさぎ

は、1カ月後から子供を産み始める。最初 に1つがいのうさぎがいたとすると、1年 後には何つがいになるか」ってやつなんで すよ。

Yo: それって, 平成教育委員会が25時間や ってたときに、ヒツジで同じ問題が出てい たわ。

光:これは漸化式で表記することができて, Nカ月目のつがいの数をA[N]とすると, 以下のようになるんですよ。

A[1]=1, A[2]=1,A[N+2] = A[N+1] + A[N] $(N=1, 2, 3, \cdots)$

老: さっぱりわからん。

M:同じく。

Yo:以下同文。

光:結局, 答えは1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21、……って具合になるんですけどね。

Yo: ふ~ん。それはいいけど、なんでこの プログラムは変更なしで動くのよ。

光:それはあとで説明しますね。

老:ところで、このプログラムを実行する と、どうも答えが間違っておるようなのじ やから

光: ええ, そのようですね。これは1986年 12月号のバグですけど。

老:間違いないんか。おぬしのプログラム がとんでもないコンバートをしておるんじ やないのか?

光:そんなことはないです。元のプログラ ムのアルゴリズムが違っていますよ。

Yo: なんだかな。

M:ちゃんとしたフィボナッチ数列を求め るプログラムも作ってあるんでしょ。

光:リスト4です。

M:使い方も教えていただけると嬉しいん ですけど。

リスト1

0000				1 2	; KAKA:	ZU_NI_F	PATCH		
0000				3		by Hik	garu Minamoto		
0000									
8000				5		ORG	\$8000		
8000				6					
8000				7	RETXASS	EQU	\$D187		
8000				8	LTNL\$	EQU	\$D610		
8000				9	COPY\$	EQU	\$D5BF		
8000				10	TRNS\$	EQU	\$D615		
8000				11					
8000				12		LD	HL, L_COPY\$		
	22	07	D2			LD	(\$D207),HL	; Patch	!
	22	17	D1			LD	(\$D117),HL	; Patch	!
	-					;			
	C9					RET			
						ope	ADEDE		
					I conve	ORG	SDEBE		
	1.4				L_COP15	TD	A (DE)		
		an							
							112/11_00110		
DFC7					START P	100			
	CD	10	D6	31		CALL	LTNLS		
DECA	C3	87	D1	32		JP	RETXASS		
				DECC					
	0000 0000 0000 8000 8000 8000 8000 800	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 00	0000 0000 8000 8000 8000 8000 8000 800	0000	0000	0000	0000	0000

リスト2

0000				1	; CAS	L REG.	PRINT			
0000				2	;					
0000				3	14 4 5	by Hil	karu Minamo	to	0	
0000				4						
E000				5		ORG	\$E000.			
E000				6						
E000				7	#PRTHL	EQU	\$1FBE	:	AF	
E000				8	#PRTHX	EQU	\$1FC1		AF	
E000				9	#MPRINT	EQU	\$1FE2		AF, DE	
E000				10	#LTNL	EQU	\$1FEE		nothing	
E000				11	#PRINT	EQU	\$1FF4	:	F	
E000				12	GRØ	EQU	\$DF00			
E000				13	FR	EQU	\$DF0A			
E000				14						
E000				15	START					
E000	06	00		16		LD	B,0			
E002				17	LOOP					
E002	CD	E2	1F	18		CALL	#MPRINT			
E005	47	52		19		DM	"GR"			
E007	00			20		DS	1			
E008				21		:				
E008	3E	30		22		LD	A.\$30			
E00A	80			23		ADD	A.B			
E00B	CD	F4	1F	24		CALL	#PRINT			
E00E				25		1 3				
E00E	CD	E2	1F	26		CALL	#MPRINT			
E011	20	3D	20	27		DM	" = \$"			
E014	24									
E015	00			28		DS	1			

E016				29		
E016	11	00	DF	30	LD	DE, GRØ
E019	26	00		31	LD	Н,0
E01B	68			32	LD	L,B
E01C	29			33	ADD	HL, HL
EØ1D	19			34	ADD	HL, DE
E01E	5E			35	LD	E, (HL)
E01F	23			36	INC	HL
E020	56			37	LD	D, (HL)
E021	EB			38	EX	DE, HL
E022	CD	BE	1F	39	CALL	#PRTHL
E025	CD	EE	1F	40	CALL	#LTNL
E028				41	1	
E028	3E	0.5		42	LD	A,5
E02A	04			43	INC	В
E02B	B8			44	CP	В
E02C	20	D4		45	JR	NZ, LOOP
E02E				46	i i	
E02E	CD	E2	1F	47	CALL	#MPRINT
E031	46	52	20	48	DM	"FR = "
E034	20	3D	20			
E037	00			49	ns	1
E038				50	;	
E038	21	0A	DF	51	LD	HL, FR
E03B	7E			52	LD	A, (HL)
E03C	CD	C1	1F	53	CALL	#PRTHX
E03F	CD	EE	1F	54	CALL	#LTNL
E042	C9			55	RET	
OBJEC	CT C	CODE	BEND	E042		

光:えっと,リスト3,4ともメインルーチン の最初でGR1にNカ月目のNを入れるわけ ですよ。

Yo:このプログラムでは8カ月目になっ ているわけね。

光:そうです。あとはコンバータを使って Z80のプログラムにコンバートして,アセ ンブラでアセンブルすれば実行できます。 答えはGR2レジスタに入ってきますから、 レジスタを表示するプログラムを使って, 結果を確認してみてください。

老:どれどれ1年後は何つがいになってお るのかな。

M: なんと144つがいですか。

老:これではすぐにも65535つがいを超え てしまいそうじゃな。

光: ええ、33カ月目までは計算できますが、 34カ月目でオーバーフローを起こします。

Yo: 0カ月目とか試しちゃいけないのね。

光: さっきの漸化式の条件に(N=1, 2, 3, ……)っていうのがあったでしょ。

老:リスト3のほうは再起呼び出しを使っ ておるようじゃが、実行時間が長いのう。 暴走してるかと思ったぞ。

光:ええ。答えは違うし、時間はかかるし、 あんまりいいとこないみたいですね。



2分木


光: それではお待ちかね、変更しなければ 動かないプログラムいってみましょうか。 Yo: 第1種情報処理技術者試験のプログ ラムね (リスト5)。

光:図1を見てください。

老:いかにも2分木じゃな。

光: ええ。この図でいえば、1つひとつの マス目が1ワードになっていて、最初のマ


リスト3



リスト4

1	Fibe	onacci	true
2			
3	;	by Hik	aru Minamoto
4			
5	MAIN	START	
6		LEA	GR1,8
7		PUSH	0,GR1
. 8		CALL	INIT
9		CALL	FNUMB
10		POP	GR1
11		RET	
12			
13	INIT	START	
14		LEA	GRØ,1
15		ST	GRØ, A WRK
16		LEA	GR0,0
17		ST	GRØ, B_WRK
18		RET	
19			
20	FNUMB	START	
21		LEA	GR1,-1,GR1
22		JNZ	NEXT
23		LD	GR2, A_WRK
24		RET	
25	NEXT	LD	GR2, A_WRK
26		ADD	GR2, B_WRK
27		ST	GR2,A_WRK
28		SUB	GR2, B_WRK
29		ST	GR2, B_WRK
30		JMP	FNUMB
31	A_WRK	DS	1
32	B_WRK	DS	1
33		END	

図1 2分木の例



1; B'	TREE			30	DS	2		
2;	Telli			31 DATEND				
3 ;	by Hil	caru Minamoto		32 33	DC	DATEND		
4	0,			33				
5 MAIN	START			34 BTREE	START			
6	LEA	GR2, DATA		35	PUSH	0,GR1		
7 MAINL				36	PUSH	0,GR3		
8	PUSH	0,GR2		37	LD	GR3,0,GR1		
9	LEA	GR1, ROOT		38	LEA	GR3,0,GR3		
10	CALL	BTREE		39	JZE	STORE		
11	POP	GR2		40 LOOP	LD	GR1,0,GR3		
12	LEA	GR2,6,GR2		41	CPA	GR1,0,GR2		
13	CPL	GR2, DATEND		42	JMI	RIGHT		
14	JNZ	MAINLP		43	JZE	ERROR		
15	END			44	LEA	GR1,2,GR3 ;	Z80 ARRANGE	
16 ROOT				45	JMP	NEXT	goe include	
17	DS	1		46 RIGHT 47 NEXT	LEA		Z80 ARRANGE	
18 DATA				47 NEXT 48	LD LEA	GR3,0,GR1		
19	DC	56		48	JNZ	GR3,0,GR3 LOOP		
20 21	DS	2 32		50 STORE	ST	GR2,0,GR1		
21	DC	32		51	LEA	GR0,0		
22	DS	2		52	JMP	FIN		
23	DC	125		53 ERROR	LEA	GR0,1		
24	DS DC	2 40		54 FIN	POP	GR3		
25		2		55	POP	GR1		
26 27	DS DC	97		56	RET	and the second		
28		2		57	END			
29	DS DC	115						



スがデータ、次のマスは左へのポインタ、 その次は右へのポインタになっています。 老:ポインタにはアドレスが入るのかな? 光:そうなります。そこで、左へのポイン タの先につながれているすべてのデータは 自分のデータより小さい、逆に右につなが っているデータは自分のデータより大きい という約束をします。

老:いかにもありがちじゃ。

光:最初に渡されたデータを根要素として ルートのポインタに入れる。

老:あとは渡されたデータをさっきの約束 に従って木を生成するのじゃな。

光: ええそうです。そこで, 56, 32, 125, 40, 97, 115というデータを渡して 2 分木を 作ると図 1 のようになります。

老:これを見ると、ポインタで末端にある ところは 0 が入るようじゃな。

光:そうですね。PASCALなんかでいうと ころの「nul」の代わりです。

M:このプログラムの実行方法は?

光:こちらも単にコ ンバートしてアセン ブルするだけです。

M:結果はどのよう に確認すればいいん ですか。

光:データのアドレスを見て、ポインタがちゃんと図1と同じようにつながっているかを確認するんです。

Yo:これって,データを変更すればもっといろんな2分木も作れるのよね。

光: そうですね。ただし、このままではデータの削除ができないので、そこいらへんも対応させたほうが面白くなると思いますよ。

Yo: 5- h.



動くプログラムorNOT

Yo: ところで,変更なしで動くかどうかの説明はどこいっちゃったの?

光:これからするところですよ。えっと,動かない可能性があるのはメモリ上のデータを読んできたり書いたりする場合で,重なりがあるときだけなんですよ。

Yo: 先月もいってたけど, CASL&COMET では1番地に1ワード(16ビット)が入る ようになっているってことよね。

光: そう。たとえば、CASL&COMETでは 1000番地に1234_Hというデータを入れて、1001番地に5678_Hというデータを入れると 図 2 のようなメモリ構成になる。

Yo: なんか違和感を感じるよね。

老:いままでZ80だけを扱ってきたから, よけいそう感じるのじゃろう。

光: Z80では同じことをすると図3のよう になる。

Yo:つまり、上書きされてデータが変わってしまうのね。

光:こういった場合に動かなくなってしま うんだ。

Yo: なるほど。

光: そこで、アドレス計算をずらしたりして、重ならないようにプログラムの変更が必要になってくる。

老:さっきのフィボナッチはメモリにはア クセスしておったが、特定のアドレスでデ ータが重ならなかったため、変更なしで動 いたわけじゃな。

光:ええ。

Yo:2分木のほうはテーブルみたいな構造になっていて、アドレス計算をしていたから、そこを変更する必要があったってことね。

光:ええ、こちらも変更点が2カ所あった だけで完全に動きました。

* * *

Yo: どうもごくろうさま。

光:CASL&COMETを勉強するなら、もっとちゃんとしたエミュレータを作ったほうがいいんでしょうね。

Yo:でもとりあえず動くわけだし。

老:動かないプログラムだって変更すれば いいんじゃしのう。

M:まあせっかくだからミートコーンドリ アでも食べて。

光:どれどれ……うっリボゾームの味が。

Yo: するわきゃないだろ!

一つづく 一

図2 COMETでのメモリアクセス例





図3 Z80でのメモリアクセス例



CREAT/YE COMPUTER MUS/G

Creative Computer Music入門(13)

ボーカルのかわりに……

予定をちょっと早めて今回から応用編に入ります。最初はボーカル付きの曲をインストゥルメンタルにアレンジするときにどうすればいいかを考えてみましょう。歌声はコンピュータミュージックでは扱いにくいテーマです。これまでの知識を総動員して読んでみてください。

Taki Yasushi 瀧 康史

2年目を迎え

担:いままで理論ばっかりやってたでしょ。 1カ月体んでいいから、2年目はすぐに役 に立つ応用編やってよ。

瀧:う~ん、たとえば?

担:それはあなたが考えるんじゃない?

瀧:そんなあ。う~ん、サビで盛り上げる 方法、その1 (かけ上がり) とかあ? それに1回休んじゃうのもなんだし(車の積 み立てもあるし)。とりあえず、今月は1年間の復習ってのは?

U:もともと、いろいろ端折りながら、まとめられるだけまとめてきたんだから、これ以上まとめられます?

瀧:じゃあ、何がいいかな~。

U:たとえば、ボーカルがある曲をコンピュータミュージックに直すとか。あのテの曲はコンピュータミュージックにすると、しっくりこないでしょう?

瀧:う~みゅ、具体的。でも、内容は漠然 としてる。んじゃ、いろいろ考えてみよう かな……。

* * *

という具合で、今月のテーマはボーカルのある曲(歌)をどのように処理するか、ということになりました。テーマもテーマで、漠然としているため、いままでよりもさらに「絶対的な理論」が通じません。そのため、かなりとりとめのない話や、漠然とした定理が出てくると思うので、さっと流すか、真剣に考え込むかどちらかにしてください。中途半端に考えると余計にわからなくなりますよ、ってことです。

考えてみれば、この連載も進行方向をま じめに考えねばならない時期に立たされて います。できるかぎり読者の立場になって 決めたいのも山々ですが、まず基礎を固め なければ、応用知識も実用にはならないと いうのも真実であって、なかなかむずかし い選択でもあります。

でも、何の役に立つかわからない知識を

蓄えるより、音楽は実践。馬鹿のひとつ覚えでもいいから、やってみるが勝ち。結局は、それが私の信条。

馬鹿のひとつ覚えって言葉は嫌いですけ ど、覚えたことを使って何が悪い。得意げ になって何が悪いってね。

まあ、馬鹿が云々はどうでもいいんですが、ここはとりあえず入門編を終えて、1年蓄えた知識を下敷きにして、実践編へ進むことにしましょう。できるかぎり、"これは第○回でやった、××理論の応用だよ"ということを伝えながら、進行していきたいと思っています。

歌の歴史

えっと、蘊蓄が嫌いな方はとばしてくれて結構。まずはここで、音楽の主流なるものを考えてみましょう。ロック? ジャズ? フュージョン? いえいえ、そんな新しいものではなく、もっと長い目で見つめ直してみてください。

いま、皆さんにシンフォニーをイメージ してといったら、個人的な相違はあるでし ょうが、壮大な世界、雄大なリズム、分厚 い音、こみ上げる感動……。まあ、いろい ろ思いつくでしょうが、昔から音楽の中心 的なもので、優遇されてきたと感じている (考えているではないぞ)かと思います。

しかし、皆さんがよく知っているシンフォニー(オーケストラによるもの)は、最初から音楽の主役だったわけではありませんでした。中世のコンサート(音楽会)というのはオペラ(歌)を聴くためのもので、そこにはたしかにオーケストラもいましたが単なる伴奏にすぎず、単独で演奏するのは前座、幕間、歌手が退場したあとの終楽章という程度でした。

当時は"コンサートをやるのか、それで 歌手は誰?"といったような感じで、現在 のように、どこのオーケストラだとか、指 揮者は誰だとかいうことに聴衆の関心はな かったのです(指揮者が現在のように指揮 棒を振るようになったのは近代になってからです)。

このシンフォニーを歌なしでも聴けるものへと確立させたのがモーツァルトといえるのですが、超有名な彼の作ったシンフォニーでも、その当時に注目を浴びるのはなかなかたいへんなことだったのです。

じゃあ、それ以前や、あるいはもっと違う地域ではどうだったんでしょう。

原始の時代から、人はものを叩いてリズムを刻むとともに、やはり歌って(うなって?)いたのではないでしょうか。いちばん手近にあって、容易に使える楽器、それが歌声であることは間違いありません。

いつの時代でも、人の声に優る楽器はなく、楽器は人の声に負けまいとして、発展してきたといっても過言ではありません。

ここでの問題はその逆、その歌をどのようになくすかということですから、この作業が容易でないことは、簡単に理解できますよね?

なぜ、貧弱になるか

先に述べたとおり、人間の声は実にさまざまな表情を持っています。これとはほかに、歌詞(言葉)は人に理解してもらえるということも挙げられます。

言葉には意味がある、このことは音楽に表情をつけ、歌詞を通して、人々の心に、作詞者、歌手、演奏者、または作曲者の心を伝えやすくします。それらが"一般的"で"人々の心を捕らえやすい"要因なのですが、実はこの利点は逆にメロディに対しての甘さを招きやすいのです。

たとえば、ただ同じ音が8分音符でズラ ~っとつながってるようなメロディでも、 それなりの歌詞をつければ十分にさまにな ります。

例はいっぱい転がってますよね。たまたま思いついた、「風の谷のナウシカ」のテーマソングでも、サビでさえ単音が「カ・ゼ・ノ・タ・ニ」と5連できます。人の声があ

まりにも繊細で表情があり、また、聴衆は 曲ではなく歌詞を聴きがちなので、それな りのメロディとして落ち着きますが、これ がピアノ、極端な話、FM音源のちゃちなピ アノなら、ただ同じ音が5つ鳴るだけの、 つまらないものになってしまいます。生楽 器ならなんとか工夫もできますが、コンピ ュータサウンドでは単調さに拍車をかける ことにもなりかねません。

おわかりのとおり、歌なら、メロディがいいかげんでも詞と人間の歌声がその穴埋めをやってくれるのです。

歌をコンピュータミュージックにすると、変になってしまう大きな理由は、"もとのメロディの貧弱さをカバーできない"ことにあるのではないでしょうか?

く どのように克服するか

変になる理由がわかったのですから,これを逆手にとりその欠点を補う,もしくは そうならないようにうまく逃げる解決法を 見つけてみましょう。

楽譜1

極端な話、同じ音が(しかもサビで)ただズラッと並ぶ曲は使わなければいいのです。原曲をしっかり聴いてみて、それが人の声ではなく、貧弱で色彩のないシンセサイザの音でもおかしくはならないか? そういった点に注意して、選曲をすればいいのです。終わり。

……でも、やっぱり好きな曲をやりたいですよね? ここで終わったらそれこそ、怒りの封書が送られてきそうなので、それなりにほかの面から攻めてみましょう。

当然ですが、そういう曲(ただ同じ音が連なるような)はアレンジするのに、大きなハンデがあることを覚悟しておいてください。しかし、それをなんとかしてうまくコンピュータミュージック化するのもまた一興でしょう。

とりあえず、私が使う方法を整理してみましょう。メロディが単調にしろ、そうでないにしろ、歌をインストウルメンタルにするときには、当然ながらある程度のアレンジが必要となります。この理由は何度もいったとおり、歌声と楽器の音には表現力


において大きな隔たりがあることです。

たとえば、楽譜1のようなメロディがあったとしましょう。私が大昔に作ったバンド用の曲からピックアップしたものです。

もともと原曲は女性ボーカルが歌ったものなので、音域の高いG(maj)スケールだったのですが、わかりやすくするために、C(maj)に移調しています。このくらいの音域だと、声の高いテナーの男性ならば歌える音程ですね。

楽譜 1をMML化したのがリスト1です。歌のパートもすべてそのまま、比較的感じの似ているCM-64の内蔵音色に割り当てているだけです。ボーカルのパートは、イメージ的に音色カード6のクラリネットがよかったのですが、あんまりカードばかり使っていると、パンチがとんできそうなので、LA音源のクラリネットを使いました。カードを買うだけですむ人(CM-64)ならいいのですが、カード買っても意味がない場合(CM-500など)もありますからね。

CM-64では、ギターのナチュラルトーン の音がベロシティが低いとミュートしてし



まうので、アコースティックギターの音を 使用、オクターブとベロシティを上げて、 その分、ヴォリュームを下げています。

そのため、一部のコンパチ音源では、バランスが多少狂うかもしれません。しかし、そのほかは音を素直に使っているので、まあ聴けるレベルでしょう(というか、これが満足に聴けなかったら、コンパチとはいえないはず)。

さて、まさかアマチュアマイナーバンドのライブを聴きにきたことがある人はいないでしょうから、誰も聴いたことがない歌を題材として使っていることになります。

この曲のメロディはどちらかというと動くほうですので、歌つきの原曲を聴いてなければあまり変には聴こえないかもしません。あえていうなら、歌詞に合わせるために音が細切れになるところ(あとで説明します)、スラーのかかったところ。まあ、そのあたりじゃないかと思います。

すでに気がついているとは思いますが、 よく聴く歌には思い入れがあります。しか し、インストゥルメンタルにするときにア レンジされ、曲自身が変わってしまうのは よくあることです。まずは聴く側も、原曲 と同じじゃなくちゃだめだとか、そういっ た狭い聴き方を改める必要があるでしょう。 少しぐらいの違いよりも、それが曲として 完成されているかどうかが問題なのです。

うちのバンドの連中にも、カラオケの伴奏を聴きながら、ドラムパートが違ったり、ギターパートが違ったりすると、「これ違う」とか、とやかくいう人がいます。たしかに、なかには聴くに耐えないものもあるのは認めますが、そういった曲もそれなりに聴いてみれば、面白いところに原曲にはないオブリガードがあったり、間奏を短くするために極端なアレンジをしてあったりして、なかなか楽しめますよ。

8 曲の解説など

コード進行は、これまでに耳にタコができるほど解説したからわかりますよね。代理コードなども入っていますが、特別おかしな進行もなく、ごく基本的ですから、疑問は出ないはずです。出ないはずだと思います。出ないといいなあ(自分の教え方に対して弱気になってしもうた)。

ま、疑問点を感じたら、1992年1月号や9月号を中心に復習してください。

曲の構成は、これまでこの講座を読み続けてきた人には簡単だと思います。少なくとも、「バナナ」や「ゼクセクス」よりは単

純で簡単です。

ドラムパートは私が作ったんじゃなくて、エゴの強いドラマーの気合が入ったアレンジのせいで、多少自己陶酔的な面があるかもしれません。ウラが山のようにありますが、強拍はシンバルなどで押さえていますから、耳が肥えてない人でも、さして変には聴こえないでしょう(多少暴れてる感じはあるけど)。

そのほかのパートはごくありきたりです。 バラードにありがちなギターナチュラルト ーンも、データ中ではディレイ&リバーブ がかかっていませんが、本来ならこのパー トにだけかけるとよろしいです。和音に遅 めのディレイをかけて、アルペジオっぽい 感じを出しています。

注目すべきは、ここのコードの構成音なのですが、ギターパートだけでは2音(とそのオクターバ)しか、コードの構成音が含まれていません。これはギターの、特にポップス系によくある(というかほとんどそうです)パワーコードというやつで、3度の音を省略してしまうという、まさしく力技コードなのです。こうすると、メジャー、マイナー、それにサスフォーなどの区別がなくなってしまうので、どちらでも同じコードを弾いてかまわないという策略です(要はラクしてるんです。きっと)。

たとえば、Cならコードの構成音のEを 省略し、CG<CGというふうに、作り変えて しまいます。ポップスギターはCEGと密着 リスト1 して鳴らすよりも、CGCと鳴らしたほうが一般的です。また、この場合のように、ナチュラルトーンなら普通にCEGとコードを鳴らしてもかまわないのですが、ディストーションギターなどでは、音が比較的こもりやすいので、パワーコードのほうがよりリアルになるでしょう。

また、お決まりの経過的うんぬんってのがありまして、パワーコードどうしの連結である構成音が経過的に続くなら、3度の音を使ってみるのもいいでしょう。もうひとつのコードの構成音は保続がかかるといいですね。

キーボードパートはありがちで、片方がピアノのコード、もう片方がストリングスです。見れば見るほど簡単なつくり。また、よくあるパターンのひとつに右コード左ベースノートってのもありますが、この曲のベースラインはベースノートから動かない(!)のでこういうつくりになっています。


アレンジしなくちゃ

さて、楽譜1&リスト1が原曲そのままだとしたら、楽譜2&リスト2は、この曲をインストゥルメンタルとしてアレンジし直したものです。

楽譜 2 はたったの 4 段しかありませんが, 楽譜 1 のギターのナチュラルトーンとキー ボードのピアノパート, そしてベースとド ラムを加えて考えてください。リスト 2 は

```
    comment 「忘れたくない友達のために」からサビの1部(原曲)
    comment 作詞/作曲 紅呪威羅黄爵神 アレンジ Go&幻

            作詞/作曲 紅呪威羅黄爵神 アレンジ Go&幻想皇帝
Roland CM64とそのコンパチ用 MML化 瀧 康史
  .comment
  (i)
                  初期化コマンド
  (b1)
                  MIDI優先モード
  (m1,2000) (aMIDI02,1)
                                           ーカルが好ましい。
                            Chorus 一元、男性ファルセット。
Guiter ナチュラントーン&ディレイ
Keyboard ストリングス
Keyboard ピアノ
                             Vocal
                                     女性のホ
  (m2,2000)
(m3,2000)
            (aMIDI11,2
  (m4,2000)
            (aMIDI13,4)
  (m5,2000)
(m6,2000)
(m7,2000)
             (aMIDI14.5)
            (aMIDI10,7)
                                      エレキベース
手1シンバル系 (左右手じゃないよ)
                            Drum
   (m8,2000)
(m9,2000)
                             Drum
                                      手2スネア、タム系
   (t1) @84 @v110 @u090 L16 o4 g4 <f4e8de&e4.>gg
   (t5) @05 @v105 @u060 L04 o4 r4
                                                       a(cella(cel
       bbaa
                                                   a#4f#4f#
d4d4ddd4
                                                       #4f#f#a#4
           @v110 @u110 L08 o2 r4 r4d4ddd4
@v110 @u110 L16 o2 r4 c8.crcrcrcrcrcc
      rdrrrdrdr@u127-20(c32c32c32r32)bg 20L8@u110
       errerrecerrerree /* 演奏命令
                           erecerererrr
   (p)
```



リスト2

```
1: .comment 「忘れたくない友達のために」からサビの1部

(信記/作曲 礼呪威謹貴爵神 アレンジ Goを幻想皇帝

インストゥルシンタルへのアレンジ 灌 康史

4: .comment Roland CM64とそのコンパチ用 MML化 灌 康史
    (i)
                        初期化コマンド
                        MIDI優先モード
                                  / Flute
/ Clarinat
/ Oble
/ Guiter(Natural Tone with Delay.)
    (m1 2000) (aMIDIG2.1)
                (aMIDI03,2)
(aMIDI04,3)
(aMIDI11,4)
     (m4,2000)
                                     String
     (m5, 2000)
                 (aMIDI13.5
                                                エレキベース
手1シンバル系 (左右手じゃないよ)
手2スネア、タム系
G
                 (aMIDI15,6)
(aMIDI10,7)
     (m7,2000)
                                     Drum
     (m8,2000)
                (aMIDI10.8)
                                    Drum
    (m10,2000) (aMIDI14,10)
                                    Keyboard ET/
20:
21: (o70)
22:
    26:
29:
    (t6) @24
(t7) @r
(t7)
30 .
          @24 @v090 @u080 L04 o2 r4 cccc >b
@r @v110 @u110 L08 o2 r4 <c#4>@u80f#4f#f#a#4
    (t8) @r @v110 @u110 L08 o2 r4 r4d4ddd4 d4d4ddd4 (t9) @r @v110 @u110 L16 o2 r4 c8.crorererere rererererere
                                  @u+10g4.@u-10fed4.r8
c4d4c4>b4
<c4>b4<c4d4
36:
    (t1) f2.>a8<c8
          39:
                                    'g<ce''g<ce''gb<d''gb<d'
                                rdrrrdrrdrdeu127-20<c32c32c32r32>bg_20L8@u110
crcccrccrcrrr
```

これらのパートがすべて入ったかたちで掲載されていますが、打ち込むときはリスト 1をいじるようにすれば、それほど苦労せず入力できるでしょう。

楽譜2と楽譜1の大きな違いはメロディパートです。原曲は3年ほど前に作ったものなので、ほかにもいじりたいところがたくさんあるのですが、それだと単なるインストウルメンタル化じゃなくて、違うジャンルへのアレンジになりそうなので、メロディのみのアレンジにしました。流れるピアノとか、ブラスの合いの手とか入れたかったんですけどね。決して手抜きとかじゃないわよ!

楽譜1を見ればわかると思うのですが、 先ほど少し話したとおり、歌のメロディは 台詞に合わせるため、こまめに音を切る感があります。そこで2連の16分音符などを、8分音符ひとつにまとめていきます。それをつきつめていくと、一般の楽器でも演奏できるものに変化していきます。

問題になる音色の選び方ですが、ここでは歌の代わりをやる楽器にはクラリネット、コーラスとしてフルート、そして、それらの補佐としてオーボエを入れています。

一般にインストゥルメンタルへのアレンジでは、このように木管系の楽器や、ブラス系 (特にサックスなど)を使うことが多いようです。この曲はどちらかというとバラードですが、バラードでもジャズっぽい曲はサックスがよく似合います。ただし、音の響きやうねりに十分注意して使わない

とダサくなります。逆になんでも合ってしまうのが、木管+弦のユニゾンです。

コーラス部のアレンジはもはや原形をと どめておらず、ほとんどオブリガードになっています。狙いは流れるようなコーラス パートをオブリガードにしたかったこと、 単音ではメロディパートが薄っぺらになる ので、ところどころで、ユニゾン、3度や 5度、6度のハモりをやって厚みをもたせ たかったことにつきます。

歌をインストゥルメンタルにするときに、 どうしても歌のパートが浮いてしまうなら、 こういったハモりをもってくるのは、必須 事項です。これはもうちょっとあとで詳し く説明しましょう。

フルートのまがいもののコーラスパートでは、オブリパートはどちらかというと高めの音でハモるので、感覚的にストリングをユニゾンさせました。オブリガードにストリングスはよくある手ですしね。サビでは特に。

その代わり、2本のストリングスで違う オブリを鳴らしてしまうと、ジャンル的に 違ってしまう感じがあったので、楽譜1の ストリングパートを多少いじって、オーボ エに乗せかえたというところです。

どうです? これだけで十分違いが出たでしょ。歌のパートはこれだけやればほぼ完璧です。

8 さらにアレンジ

さて、最後にもうひとつおまけで、ピア ノソロにしてみました。

当然,右手メロディ,左手伴奏のピアノだけにしてしまうとメロディが薄くなるので,とある手段を使っています (特にシンセのピアノの音は,共鳴がないので薄っぺら。たとえCM-64でもね)。

では、楽譜3を参照。左手は手抜き(これは正真正銘の手抜き)で、原曲と同じく



コードの4分音符です。問題は右手のパートで、メロディが常に2音のインターバルで構成されているのがわかります。

これはたとえどんなジャンルだったとしても、ピアノソロへのアレンジのときには、必ずといっていいほど使われる常套手段です。練習用のピアノピース(楽譜)によく見られる、人気アニメソングのピアノソロ版などでも当然のように使われています。身近に落ちている「風の谷のナウシカ」のピアノソロ版でも、米米クラブの「君がいるだけで」のピアノソロ版でも、最近楽譜屋で見かけた「ドラゴンクエスト」のピアノソロ版でも使われています。

ポイントとしては、メロディの下にコード(三和音であったり、テンションを乗せたり)を置くこと。どうして上じゃなくて下かはわかりますよね。同じ音(ここではピアノ)が重なると、人間の耳はどちらかというと高い音を追ってしまうのです。だから、メロディはいちばん上にしておくのが無難なわけです。

単純に和音を重ねていくだけなら、コードに乗らない非和声音のときはどうするのかってことになりますよね。そんなときには3度下でいモりをやる、すなわち、3度下でも同じ種類の非和声音を使えばいいことになります。たとえばコードがCで、歌のメロディがEDEと続く場合、その下でもCBCと刺繡音(B)を入れてあげればいいのです。

また、もうひとつの手段として、強拍だけにしか和音を置かないという方法もあります。たとえばコードがFでメロディがFEGF~と続くときは、下ではC(Fの構成音)を鳴らしっぱなしにすればいいのです。

これらのテクニックは、なにもピアノソロへのアレンジだけではなく、ちょっと音を加えたいときや、メロディパートが貧弱なときなどに、別の楽器でも使えます。ただし、もうちょっと本格的にアレンジするなら、ボイシングの知識が必要になってくるんです。いつか課題にしたいと思っているんですが、実は四声体の知識が必要となって、なかなかわかりやすい説明が思つかないんです。開離配置だとか。

リスト3

```
1: .comment 「忘れたくない友達のために」からサビの1部
                                       .comment
                                                                                            作詞/作曲 紅呪威羅黄爵神
                                         .comment Roland CN64とそのコンパチ用 MNL化 瀧 疎史
                                      (i)
                                                                                                                         初期化コマンド
                                     (b1) /
                                                                                                                          MIDI優先モード
                                                                                                                                                                   / ピアノ右手その1
/ ピアノ右手その2
/ ピアノ左手
                                       (m1,2000) (aMIDI11,1)
                                      (m3.2000) (aMIDI13.3)
                                                 本当は、ピアノバートぐらい1トラックでやりたい。
贅沢をいわないから、2トラックでやりたい。(左右)
これも2MUS1CのMMLが古典的なせいなんだろうな~
しかし、これらの指定を1キャンネルにすると隔るのは、
きっとZMUS1Cのトラックミキシングの低性能のせいだろう
                                                   きっと28toStCのトラックミキシンのMRTHEのせいたらう。
ためしに、一度Mu 1 に持っていって、トラックミキシングして、
ならすと、きれいにうまくなるのである。
ちなみに、OPMファイルでヒアノのものは、Mu - 1 に読ませて、
                                                    トラックミキシングして、MIDI化すれば1チャンネルで演奏
                    25: (070)
                   26
                                       (t1) @5 @v120 @u090 L16 o4 g4 \(\frac{14}{2}\)e8 \(\frac{14}{2}\)e8 \(\frac{12}{2}\) @5 \(\frac{12}{2}\) @0090 L16 o3 g4 \(\cdot{12}\)e8 \(\frac{12}{2}\)e8 \(\frac{12}{2}\)e8 \(\frac{12}{2}\)e0060 L04 o3 r4 'g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\cdot{1}'\)g\(\
                   28:
'a<ce'
30:
                                        (t1) <f4.gf&fed8c8d8 c4.dc&c>bb4.
                                                                   '<c4.cc&cc>bba4 g4.gg&ggg4.
'a<cf''a<cf''a<cf''a<cf' 'g<ce' 'g<ne' gb<d' 'gb<d'</pre>
                                                                                                                           /* 演奏命令
                   35: (p)
```

最後に

さて,ここでインストゥルメンタルへの アレンジのコツを思いつくかぎり, 箇条書 きにしてみました。

- ●メロディを多少アレンジしてみる。歌詞 に合わせるために細切れになった音をつな げてみたり、長く伸ばす音があったら、ト リルや装飾音を入れてみる
- ●メロディにハモる音をユニゾンや3度, 4度,5度,6度で重ねてみる
- (特に強拍では) メロディの下にコード などを入れてみる。できたら三和音だけで なくテンションなどの特徴音も含めたい
- ●オブリガードを入れてみる

この4つを組み合わせて使い、さらに発展させることができれば、インストゥルメンタルへのアレンジもかなり楽に作業が進むでしょう。また、前述しましたが、ちょっと違ったら変だとかいう狭い聴き方をせず(もともとボーカルがないんだから、違うのは当たり前なんだし)、おおらかな聴き方を身につけたいものですね。

* * *

今回は応用編ということでしたが、役に

立ちましたか。ところどころでコードの知識とか、いままでやってきた基礎知識も必要でしたが、大丈夫ですか?

まあ、勉強は必要に迫られてやるものですから、今回の記事を見て、"あ、これは前にやってたけどわからん"と思ったら、復習してくださいな。

いやはや、今回の原稿は書いてる側としては楽しめました。実際にやってみることが多いですからね~。昔作った曲をデータにしたりアレンジしたりしてね。それとか、そこらに落ちてる楽譜を拾ってきて、ピアノにアレンジして弾いてみたり、毎回こんなのだったら楽しいのになあ(けっこう時間がかかるので、夏休みだからできたって話もなきにしもあらず)。

ところで、来月はなんにしましょう? まだ何も決まってません。"こういうのをや りたいんだけど、うまくいかないからなん かいい方法はないですか"とか、そんな相 談がありましたら、お便りください。

アンケートハガキに書いてくれるよりかは私あての封書のほうがうれしいな~,なんてぜいたくいったりして。アンケートハガキは編集部のもの、私に届いたお便りは私のもの。ではまた来月ね。

P = C INFORMATION CORNER

ペ・ン・ギ・ン・情・報・コ・ー・ナ・ー

NEW PRODUCTS

電子タイトルプリンタ NS-TB1 コクヨ

NS-TBI



コクヨは電子タイトルプリンタ, タイト ルブレーン「NS-TB1」を10月1日より発 売する。

本機はSATZ(サッツ)ブランドの電子文 具の第2弾で、タイトルラベルやインデッ クスラベルなどに、位置合わせを気にする ことなく手軽に美しい活字でラベル作成を 行える。

また、コクヨの128種類の既製タックラベルから目的に合わせて選ぶことができ、面倒な位置合わせをすることなく、レイアウトしてくれる自動レイアウト機能を搭載している。文字フォントとしてゴシック書体を標準装備。タックラベル以外にも、官製ハガキの住所印字やカセットインデックスカードのタイトルと曲目も、特殊編集機能により簡単に印字することができる。

そして、内蔵ファイルを使うことにより、 使用頻度の高い文字を約750文字まで保存 でき、さらにオプションのメモリカートリ ッジを使えば約2,000文字まで追加保存可 能となる。

「NS-TB1」に対応するタックラベルは,

従来の紙ラベルのほか、水や汚れに強い樹脂ラベルを新発売。4色のリボンカートリッジと合わせて効率的なファイリングができるようになっている。

価格は29,800円 (税別)。 <問い合わせ先>

コクヨ(株) ■0120-032594

特定小電カトランシーバ ICB-U700/RCB-U33 ソニー

ICB-U700/RCB-U33



ソニーは、チャンネルの混み合うときにも円滑な交信ができるよう自動的に空きチャンネルを見つけるサーチ機能を搭載した、アームバンドスタイルの特定小電力トランシーバ "U-CEIVER<ユーシーバー>"「ICB-U700」(発売日:11月1日,ボディカラー:グレー、スポーツイエロー、スポーツグリーン)と、受信専用機「RCB-U33」(発売日:9月21日,ボディカラー:グレー)を発売する。

「ICB-U700」は免許,資格の不要な特定小電力トランシーバで,スキーゲレンデなどのチャンネルが混み合う場所での使用の際にも,スムーズに確実な交信ができるサーチ機能を装備したもの。

本機は、送受信側ともチャンネル番号を

設定する必要がなく、交信の際に送信側の トランシーバが空きチャンネルを自動的に 見つけ、相手を同じチャンネルに呼び出し て交信を行うことができる。

このほかにも、同じグループ番号以外の 交信が飛び込むのを防ぐ機能も装備し、従 来どおりの 9 チャンネルで交信するシンプ ルな交信機能と合わせ、周囲の状況に応じ て最適な交信方法を選ぶことができる。

価格は、「ICB-U700」が28,000円(税別)、「RCB-U33」が10,800円(税別) となっている。

〈問い合わせ先〉

東京お客様ご相談センター☎03(3448)3311 関西お客様ご相談センター☎06(251)5111

コンパクトコピーマシン **U-BIX1112** コニカ



コニカは, 高画質, 省スペースのコンパクト複写機「U-BIX1112」を発売した。

「U-BIX1112」は従来機より高画質化を図り、繰り返しコピーをとっても画像の再現性を向上させたほか、トナーリサイクル方式の採用など環境を重視したコンパクト普及機となっている。

細線やハーフトーンなども原稿に忠実に 再現することができ、毎分12枚 (A4) の複 写機としては占有面積で最小クラスの省ス ペースで設計がされている。

本体価格は278,000円(税別)となっている。 <問い合わせ先>

コニカ(株) 203(3349)5251



シャープは特定の子機、または親機にだけかけることができる「ダイレクトイン機能」搭載のコードレス留守番電話機「CJ-A45」を発売した。

本機の「ダイレクトイン機能」は、電話番号に続いて子機または親機の番号を押すと特定の電話機を直接呼び出すことができるもの。

そして、新電電などに加入していれば市 外通話をかけたとき、自動的に各電話社の 中から最も安い回線を選択する「α-LCR機 能」も持っている。

子機は4台(合計6台)まで増設することができ、それぞれの子機は待受10日間、連続通話7時間が可能。さらに、「盗聴防止スクランブル機能」も搭載している。

本体価格は99,800円。また、別売のイヤホンマイク「DZ-E10」が3,800円(ともに税別)となっている。

〈問い合わせ先〉

シャープ(株) ☎03(3260)1161,06(621)1221

FORTHコンパイラ MF68K(バージョンアップ) マイクロフォース

マイクロフォースは、X68000用FORTH コンパイラ「MF68K」のバージョンアップ 版を発売した。

「MF68K」は、前バージョンより高速化、 コンパクトなオブジェクト生成を実現した 本格的なFORTHコンパイラだ。



Z80,8086,68000で統一された仕様を持ち、多くの制御文やインラインアセンブル機能などを備え、効率的なプログラミングを行えるようになっている。Human68kのDOSコール、IOCSコールを基本としたライブラリも装備しているため、X68000固有の機能を簡単に使うことができる。

コンパイラ本体のほかにアプリケーションプログラムとして、ソースレベルデバッガを標準装備。プログラムをROMライタに転送する「SNDROM」なども追加された。これらのアプリケーションは、すべてソースリストが付属している。

価格は19,800円(税別),ユーザー登録している人には3,000円(製品一式,送料込み)でバージョンアップサービスを行っている。

〈問い合わせ先〉

マイクロフォース(株) ☎03(3756)1988

INFORMATION

第5回デスクトップ・ミュージック
「力作」コンテスト
ローランド/ローランドMCクラブ

ローランド,ローランドMCクラブでは、 今年で5回目を迎えるパソコンを使った音 楽コンテスト "第5回デスクトップ・ミュ ージック「力作」コンテスト"の作品募集 を実施している。

募集期限は10月10日まで、参加は無料。 応募部門は、オリジナル部門、アレンジ部 門の2部門。総合グランプリには50万円相 当、各部門グランプリには30万円相当のロ ーランド製品を進呈、力作賞や敢闘賞、参 加賞も予定している。なお、入賞作品の著 作権はローランドに帰属する。 応募資格は、プロ、アマ、年齢、性別を問わず。グループでの応募も可。対象パソコンは、X68000シリーズ、Macintoshシリーズ、IBM ATバス/マイクロチャネルバス各機種、PC-9801シリーズ、FM TOWNSシリーズ(メディアは5インチおよび3.5インチフロッピーディスク)。

また、使用ソフトウェアは自作ソフトを 含め、いっさいの制限はない。受賞作品の 発表は1992年11月となっている。

〈応募先〉

〒101 東京都千代田区神田須田町2-11 ローランド(株)内 第5回デスクトップ・ ミュージック「力作」コンテスト事務局 〈問い合わせ先〉

「力作コンテスト」事務局 ☎03(3251)2831

Sapporo Multimedia&CG'92 北海道コンピュータグラフィックス協会

11月24日~26日まで札幌パークホテルで「Sapporo Multimedia&CG'92」が開催される。本イベントでは、「デザイン」をテーマとして、CGやマルチメディアの技術を発表し、企業の情報交換、ならびに一般市民へのマルチメディアの啓蒙を図ることを目的としている。

プログラム内容は、CGシステム、マルチメディアに付随する周辺機器を展示した「情報機器展」、世界最新のCGを上映する「CGフィルムショウ」、そしてCG関連、マルチメディア関連論文の発表会や特別公演も行われる予定だ。

また、同イベントではCG作品コンクールも予定していて、アマチュアおよびプロフェッショナルまで広く作品を募集する。

募集部門は、コンピュータおよびデザインを職業としていないCG愛好家のための「アマチュア部門」と、コンピュータやデザインを職業としている人が参加できる「プロフェッショナル部門」で、それぞれ部門賞1点と優秀賞2点が用意されている。

応募規定は1991年12月以後にCGで制作 した作品全般。2D、3Dなどの作品、また市 販のソフトを使用して制作した作品でも参 加は可。募集期限は11月17日(必着)。

〈問い合わせ先〉

Sapporo Multimedia&CG'92実行委員会事 務局 ☎011 (232) 3335

FILES MITTE

このインデックスは, タイトル, 注記 — 著者名, 誌名, 月号, ペ ージで構成されています。季節も 変わりましたね。運動会や遠足で 活躍する人も, 馬肥える秋の人も, 読者のみなさんはやはり、秋の夜 長はパソコン三昧かな?

参考文献

1/0 工学社 ASCII アスキー コンプティーク 角川書店 テクノポリス 徳間書店 POPCOM 小学館 マイコンBASIC Magazine 電波新聞社 My Computer Magazine 電波新聞社 LOGIN アスキー

一般

► Hardware Hot Press

各メーカーの新機種, 周辺機器を紹介。計測技研の X68000用CD-ROMドライブ, オムロンのグレーイメージ ハンディスキャナ「HS20G-H」、横河・ヒューレット・パ ッカードの世界最小1.3インチハードディスク「HP Kittyhawk」, アップル社の電子手帳タイプコンピュータ「Newton」な ど。——編集部, POPCOM, 9月号, 26-30pp.

▶新鮮良品館

アウトドアでのコミュニケーションに便利なトランシ ーバー、シャープ「CB-TIO」など、各メーカーの家電新 製品を紹介。——編集部, POPCOM, 9月号, 126-127pp. ▶真夏のCG大作戦

CGイラストを描くときのノウハウや、各市販ツールの 特徴や使い方、CGコンテストの常連さんのインタビュー など、これからCGイラストを描いてみたい人に役立つ情 報を満載。 ——編集部, POPCOM, 9月号, 別冊付録 ▶電脳通信

シャープのハンディHi8ビデオカメラ「VL-HXI」や, 各社のハイビジョン対応テレビなどを紹介。 ---編集部, コンプティーク, 9月号, 235-237pp.

THE NEWS FILE

アップルと東芝がマルチメディアで提携, CD-ROMプ レイヤー開発で協力していく。巷の子供たちに大人気の バーコードバトラーの話題など、電子メディアや玩具の ニュースを掲載。——編集部, LOGIN, 15号, 36-43pp.

▶特集 バラ色のハードディスク

いまやパソコンライフの必需品となったハードディス ク。その基本原理や選び方、ゲームソフトをインストー ルして利用するときのノウハウなどを解説している。こ れからハードディスクをつないでみようというユーザー に役立つ記事。 ---編集部, LOGIN, 15号, 195-217pp. ▶ワープロ・パソコン通信新聞

NIFTY-Serveが提供する「スポニチ芸能情報」、PC-VANの 「中古車情報」, ASCII NETの「FI情報」。 EYE-NETの「アイ ドルチャンネル」など、大手ネットの最新サービスの紹 介や,これからパソコン通信を始めたい人に役立つパソ通 入門など。——山本まさこ,マイコンBASIC Magazine, 9月号, 90-93pp.

▶BASICプログラミング講座

「弾性衝突をゲームにしてみよう」。比較的簡単な物理法 則を利用してゲームを作る講座。BASIC使用で教育教材 としても使える。 ----東 幸太, マイコンBASIC Maga zine, 9月号, 100-104pp.

▶どこでもいくぞ日本パソコン百景

最終回の今回は, 月刊アスキー編集部を訪問。コンピ ュータの多さと机の乱雑さ, 意味不明のはり紙が特徴と か。 — フデヨシ&カワラ, ASCII, 9月号, 160-161pp.

▶パソコン入門音楽編

MIDIを使ったコンピュータミュージック入門の特集。 コンピュータミュージックの楽しみ方や機材選びについ て。また、IBM PCの音楽環境の紹介も。——上野利幸・ 斎藤樹ほか, ASCII, 9月号, 197-212pp.

▶ Digi-Ana Valley

日本マランツのAXI000を試す。リスニングルームの音 響特性をDSPで解析し,位相や音響特性の歪みのないオ ーディオ再生を可能にする機械だ。世界のコンサートル ームの音響特性を自室に再現できるあたりは圧巻。-編集部, ASCII, 9月号, 245-252pp.

▶バカパパのモノを買い物

パソコン周辺グッズを取り上げるページ。9月号では いままで取り上げそこねた製品をノンジャンルまとめて 紹介する。——バカパパ, ASCII, 9月号, 314-315pp.

▶近代プログラマの夕べ

伝書鳩に関するおハナシ。第二次世界大戦中アメリカ で行われていた「プロジェクト・ピジョン」とは?一 ホーテンス・S・エンドウ, ASCII, 9月号, 330-331pp. ▶ラッキー!ハッピー!オッケー!

著作権にまつわる問題について弁護士に聞くページ。 今回は「中古ソフトの売買、友人への貸与などは著作権 に触れるか?」。 ——編集部, ASCII, 9月号, 336p.

▶パーソナルコンピュータこれまでの15年これからの15

月刊マイコン創刊15周年記念企画。NECパーソナルコ ンピュータ販売推進本部長, 富田克一氏へのインタビュ ーや最近の国内外ニュースの紹介を通してこれからのコ ンピュータ界の展望を探る。 ——編集部, My Computer Magazine, 9月号, 60-81pp.

▶PC宝驗室

フロッピーディスクにはいろいろ注意書きがされてい るが、禁止されていることをやるとどうなるのか? MyCOM編集部があえて実験し、その結果を報告する。 -編集部, My Computer Magazine, 9月号, 142-145pp.

► MYCOM WATCHING

環境にやさしい発電方法として注目を浴びている風力 発電。東北電力が津軽半島竜飛崎に建設した試験施設、 竜飛ウインドパークの取り組みを紹介する。 --- 菊地秀 -. My Computer Magazine, 9月号, 206-209pp.

▶9600bpsモデム3機種を比較

今年の春の新製品から一段と買いやすくなった9600 bpsのモデム。そのなかから主なもの3機種を取り上げ、 ロードテストを行う。——高橋雄一, My Computer Magazine, 9月号, 225-229pp.

▶なんでもQ&A

書院パソコンを使っていくうえでよく発生する疑問を 7題まとめてシャープが回答する。 ――シャープ株式会 社, My Computer Magazine, 9月号, 286-287pp.

▶ゲーム作りのノウハウ

ゲーム作りの好きな筆者を揃えておくる実践ゲームプ ログラミング講座。グラフィックや音楽の仕上げ方や Windowsプログラミングのノウハウなども公開。-STUDIO GAINI & 大澤文孝, I/O, 9月号, 34-65pp.

▶ Programmer's Room

投稿プログラムや記事に対する読者の意見・感想を取 り上げるページ。線分描写プログラムの高速化の方法 は? などのトピックスを収録。 --- ななふし, 1/0, 9 月号 85-87pp

▶大道芸ロボット大会

7月5日に機械産業記念館で行われた「大道芸ロボッ ト大会」の模様をリポート。ケン玉をする、コップを叩 いて曲を演奏するなど、おかしなロボットたちが出展さ れていた。——尾崎晶一, I/O, 9月号, 103-105pp.

▶スーパーコンピューティング入門

従来からある数学の難題を、コンピュータの力を借り て解決していく。今回はN-QUEEN問題を取り上げ、まず その内容を解説する。 — 林智雄, 1/0, 9月号, 140-142

MZシリーズ

MZ-1500(BASIC MZ-5Z001)

▶移植版ピラミッド・パズル

トランプを使ったパズルゲーム。総和が27になるよう にカードを取っていく。 —— 白井建夫, マイコンBASIC Magazine, 9月号, 120-121pp.

MZ-2500 (M25-BASIC)

▶重力地獄

ヤブ君を操って鉱石をすべて取ればOK! 重力の方 向が変わるので注意。重力の変化を使ったパズルゲーム。 一謎のパズル大好きおじさん,マイコンBASIC Magazine, 9月号, 122-124pp.

X1/turbo/Z

X1シリーズ

▶暗閣

暗闇の迷宮から鍵を3つ探し出し、扉から脱出。暗闇 の恐怖に耐えられるか! ——有蹄類, マイコンBASIC Magazine, 9月号, 151-152pp.

▶ JANKEN WARS2

ジャンケンで勝って勝負に負ける!? 上から2人で手 を落としていって横か斜めに5つ並べると勝ち。-ぶ, マイコンBASIC Magazine, 9月号, 153-154pp. X1turboシリーズ

▶大連

麻雀パイを操作して面子を4組つくる。コラムス風ア

クション・パズル麻雀。——BAKE青柳、マイコンBASIC Magazine, 9月号, 155-156pp.

X68000

▶ NEW SOFT

開発中ゲームソフト紹介。かわいいキャラが大活躍「エ トワールプリンセス」。——編集部, LOGIN, 15号, 25p.

▶ X68000新聞

アメリカ生まれの源平シミュレーションゲーム「ライ ジングサン」,「太閤立志伝」,「リーディングカンパニ ー」,「MATIER」, ポピュラスシリーズの新作「ポピュラス II」。新着ゲームとツールを紹介。 ——編集部, LOGIN, 15号, 226-229pp.

► GAMING WORLD

熱い3人組が大暴れ! 格闘アクションゲーム「ファ イナルファイト」の攻略と、「ライジングサン」、手に汗 握るカーチェイス「チェイスH.Q.」などを紹介。 ——編集 部, テクノポリス, 9月号, 17-30pp.

▶レモンちっくWORLD

新着美少女ゲーム大紹介。「テセラ」、「ARMIST」、「新宿 物語」,「DRAGON PINK」,「PLERIA」ほか。 ——編集部, テクノポリス, 9月号, 85-99pp.

Software Hot Press

開発中のゲームソフトを紹介。「ライジングサン」と, ズームの新作カーレースゲーム「オーバーテイク」。-編集部, POPCOM, 9月号, 21-22pp.

▶ SOFT EXPRESS

各機種の新着ゲームを紹介。「ライジングサン」、「チェ イスH.Q.」。機種別の新作ソフトのリストあり。――編集 部, コンプティーク, 9月号, 59-62pp.

NEW SOFT

「ポピュラスII」、「ライジングサン」、立体ヘックスで 戦うシミュレーション「シュート レンジ」などの新作ゲ ームソフトを紹介。——編集部, LOGIN, 16・17号, 24-

▶最新ゲーム徹底解剖!!

カプコンのアーケードゲームからの移植、待望の格闘 ゲーム「ファイナルファイト」を攻略。ステージ3まで。 -編集部, LOGIN, 16・17号, 194-195pp.

▶ X68000新閉

ナディアファン待望の「ふしぎの海のナディア」が9 月下旬ついに発売。ズームの新作「オーバーテイク」。SX -WINDOW開発キットもリリース間近。 — 編集部, LOGIN, 16·17号, 288-291pp.

▶HOT! INFORMATION

9月頃にリリース予定のX68000用SX-WINDOW対応ソ 7 F Communication SX-68K1, SOUND SX-68K1, SX-WINDOW開発支援ツール」を紹介。 ——編集部, マイコン BASIC Magazine, 9月号, 97p.

お猿のモン吉君を操り、空中ブランコから移動するト ランポリンへと飛ぶ空中ブランコアクション。 ――梅津 毅, マイコンBASIC Magazine, 9月号, 157-158pp.

Castle build

バラバラになった城をロボットで元に戻してください。 城作りパズルゲーム。 — まいまいかぶり、マイコン BASIC Magazine, 9月号, 159-160pp.

▶ Belldeer Wind

セガのゲームミュージックプログラム。要NAGDRV。 ——岡田大輔, マイコンBASIC Magazine, 9月号, 174-

▶今月の注目パソコンゲーム

カプコンのX68000参入第 I 弾「ファイナルファイト」 を取り上げる。――いたばし,マイコンBASIC Magazine, 9月号, 225p.

NAV STRASSE

X68000のウィンドウプログラミングを可能にする開 発ツール群「SX-WINDOW開発キット」, AS.X上位互換のハ イスピードアセンブラHAS.Xなどを紹介する。HAS.Xとリ ンカhlk.xは付録のディスクに収録されている。 ――編集 部, ASCII, 9月号, 269-274pp.

▶ FREE SOFTWARE INDEX

大手BBSにアップロードされたソフトウェアのなかか

ら編集部が選んだものを紹介する。X68000用シューティ : 9月号, 312-315pp. ングゲームIKR.X, SRAMユーティリティSRAMCLR.Xなど。 -編集部, ASCII, 9月号, 349-355pp.

▶なんでも0&A

ヒストリデバイスドライバのHISTORY.HISの機能は何 か? またBUSINESS PRO-68K Popularで自分の作成した 外字を使う方法は? などの質問に答える。 ― シャー プ株式会社AVCシステム事業推進室、My Computer Magazine, 9月号, 284-285pp.

▶ SLG Laboratory

光栄から発売されたシミュレーションゲーム「三國志 Ⅲ」について、テストプレイの模様を歴史小説風に仕立 てて紹介する。 —— 猪野清秀, My Computer Magazine,

ポケコン

PC-E500

▶空手

「ストリートファイターII」を目指した格闘アクション ゲーム。 — 打越丈晴, マイコンBASIC Magazine, 9月 号, 162-165pp.

PC-F550

▶誌上公開質問状

カナ文字フォントの書き換えをすることはできるか? — BATIAN, マイコンBASIC Magazine, 9月号, 178p.

新刊書案内



パソコン用語 迷解辞典 松下典望著 秀和システム トレーディング刊 203(3470)4941 A5判 265ページ 1,500円(稅込)

パソコン用語辞典が役に立たないのは有名な話 で、知っている言葉に対しては肝心な記述がなく. 知らない言葉を引くと何が書いてあるかわからな い。そもそもコンピュータ用語なるもの、語源辞 典が必要なほど意味が錯綜, 伝播, 曖昧, 浸透と 拡散しており、同じ言葉でも、俗語的な用法、ハ ードウェア回路での用法, アーキテクチャにおけ る用法,システム内における用法,ユーザーとコ ンピュータの関係における用法などで示すものが 微妙に違ったりする。特に、コンピュータにとっ て重要な言葉, たとえばインタフェイス, アクセ ス,環境,システム,メディアなどで顕著だ。

本書はそうした,特に重要で特に曖昧な単語12 個を取り上げ、曖昧な部分を徹底的に追究し、既 存の用語辞典やコンピュータ関係の書籍。 果ては 国語辞典や英語辞典まで俎上にのせ、その頓珍漢 さを言及しつつ、その本質を浮かび上がらせよう とする。本質が浮かび上がればいいが、著者の目 的はおそらくそこではない。いかに言葉がいい加 減に使われているか、いかにシステムという言葉 が便利なものかを暴くことによって、問題を浮き 彫りにすることだ。そのため、引用文献は多岐に 渡り(そもそも引用とそれに対するコメントが中 心だ)、非常に面白く読める。

かなり強引な展開、揚げ足を取っているような 部分 (一見その文がおかしくても、文脈によって それが適切になる場合もある),素人が読んだらか えって混乱するだけ、文体がくだけているようで くだけていない、勢いはあるが論理的な整合性は いまひとつ, といった独善的な傾向はあるものの, パソコン用語の曖昧さや使われ方のいい加減さに 焦点を当てた本はなかなかないため、本書を読ん でその曖昧さや,曖昧さが蔓延した原因を知るこ とができれば十分に有益だといえる。自らの経験 と見栄だけで言葉を垂れ流している多くの人々に ぜひとも読ませたい。あ, 私のことか。 (K)



人間情報社会の実現 に向けて 诵商産業省機械情報 産業局新映像産業室 財団法人 通商産業調査会刊 203(3535)4881 A5判 88ページ 1,400円(稅込)

本書は,通商産業大臣の諮問機関である,産業 構造審議会映像情報産業小委員会の報告書を中心 として編集されたものである。映像情報について, その本質的特徴や社会との関わりの分析にはじま り、ソフトの制作、流通、技術、社会システムの 在り方など幅広い分野における環境整備の必要性 が提言されている。

メディア技術や電子映像技術の発展や、入力・ 画像処理技術の動向などの具体的データ, あるい は概念図などについては、参考資料として図表が 添えられている。また、関連用語の解説、海外調 査報告概要なども併せて収録されている。





オールザット ウルトラ科学まんが 1 米田 裕著 アスキー出版局刊 203(3486)1977 A5変形判 184ページ 1.200円(稅込)

LOGIN誌上で、1985年から現在まで連載中の「オ ールザットウルトラ科学」。そのイラストのまんが だけを集めたのが本書である。

記事の本文のほうはサイエンスライターの鹿野 司氏による科学うんちくエッセーだが、それを読 んでいない人でも、これだけで十分楽しめる 1冊 だ。8年にわたる長期連載ということで、その時 その時の話題や流行が垣間見えて, 時代の流れが 感じられるのもまた、面白さのひとつといえるだ ろう。

なお、本書のほとんどはDTP技術により作られ たとのことである。



UESTION and





X68000でシューティングゲームの当たり判定で悩んでいます。 いま16×16ドット同士のキャラ

の当たり判定をするとき,

if abs(x1-x2)<16 and abs(y1-y2)<16 then 当たり

ということをやると、たとえば自分の弾 3 発と敵10機のとき、 $3 \times 10 = 30$ 回も判定しなければなりません。また、

dim int vram(15, 15)

として、敵の位置を、

vram((x1-8)/16, (y1-8)/16)=敵番号 というふうにすると、自機の弾の3つ分の 3回で判定がすむけれど、正確な判定がで きません。網目を細かくする。たとえば、 dim int vram(31, 31)

とデータを書き込む量が多くなってしまいます。なにか速くて正確な当たり判定はないでしょうか。 東京都 小川 淳



ゲームソフトなどのキャラ (スプライト) 同士の衝突判定の方法を教えてください。

青森県 内山 勇児



X68000のスプライトの大きさは16×16ドットです。したがって2つのスプライトが重なって

いるかどうかの判定は、それぞれのスプライトを表示しているX座標、Y座標の差の絶対値がともに16以下であるかどうかを調べればすみます。差がともに16以下なら重なっていると判定できます。スプライトAが(x1, y1)、スプライトBが(x2, y2)に表示されているとき、X-BASICでの当たり判定は小川さんの質問の中にもあるように、

if abs(x1-x2) < 16 and abs(y1-y2) < 16 then 当たり

となります。上式ではスプライトが1ドットでも重なると、当たり処理になってしま

います。スプライトの重なりにある程度余 裕を持たせたいときは、16をもう少し小さ い値(14とか)に変更すればいいことはわ かりますね。

それから小川さんの質問にある「速くて 正確な当たり判定」についてですが、私に はわかりません。たまたま居合わせたスタ ッフにも聞いてみたのですが、これといっ た解決法は聞くことができませんでした。

弾3個と敵10機で必要な30回の当たり判定を省略することはできません。特別な条件の下に簡略化できる場合もありますが、そのための付加処理が必要になりますので、コーディング次第では素直にやったほうが軽くなることも十分考えられます。粗い網目でだいたいの判定を行って細かい判定を行う方法なども同様です。

マシン語プログラムであれば動作速度が 速いので、キャラクタの移動量などは十分 小さく、当たり判定をメインループ2回に 1回の割で行うこともできるでしょう。し かし、あらゆる場合に通用するとは限りま せん。

というわけで、私の勉強不足のために当たり判定を高速化する話はできません。その代わり正確な(というより自然な)当たり判定を行うための話をしたいと思います。

自機が戦闘機のグラディウスのような横スクロールシューティングゲームを作るとしましょう。自機はスプライトを2つ横に並べて32×16ドットの大きさとし、敵の弾は1個のスプライトで表示することにします。図1のようにスプライトに定義しました。普通にスプライトの当たり判定を行うと図2のような場合も敵の弾が自機に当たっていると判定されてしまいます。人間の目から見ると「いまの当たってないように見えたけど」となってしまい、不自然です。

の判定領域を設定します。そして判定領域 に対して当たり判定をすると、見た目に自 然な結果が得られるはずです。図3の判定 領域の場合、敵の弾が水平に移動して自機 の主翼や尾翼をかすめても、そこに判定領 域がないので弾に当たったとはみなされま せん。俗にいうスリ抜けです。ヒットチェ ックのない部分は業務用のゲームでもあり ますよね。もし不自然な当たり判定があっ たら、判定領域の大きさを調整すればいい のです。判定領域を小さめにとっての本によ れば市販ゲームのスプライトの当たり判定 も、いま説明したような判定領域を設定し ているものが多いんだそうです。

そこで図3のようにスプライトに長方形

判定領域にこだわらずに、X-BASICでスプライト同士の重なりあいを高速に調べたいというのなら、アセンブラでスプライトの当たり判定ルーチンを自作して外部関数に組み込むという手もあります。実をいうと、かなり以前にスプライトの重なりを調べる外部関数が本誌に掲載されています。掲載号は1990年4月号で、(で)のショートプロぱーていに掲載されたsp_chk()です。またsp_chk()は1990年6月号の「創刊8周年記念PRO-68K」にも収録されています。




市販のゲームの中を見ると、マップデータやスプライトデータらしきもの(拡張子が、DATや、

CHR)が入っていますよね。ゲーム中に、たとえば町から外に出たとき、外のマップや敵キャラクタを読んで表示させてますよね。プログラム上でそのようなマップデータファイルなどを読み込んで、表示設定させる手順を教えてください。またマップデータや敵スプライトデータを読んで設定表示すると主人公のスプライトデータが消え

図3

図1






図っ

敵の弾







斜線部について当たり判定を行う

てしまいますよね? 消える前にそのデータ分のメモリを確保して、スプライトデータを格納しておくのでしょうか? あとスプライトとBGデータエリアの障害物の当たり判定ルーチンの作り方を教えてください。 東京都 小松隆夫



X68000の256×256モードでBG を2面使うものとして説明しま しょう。BGを2面使うとき、ス

プライトパターンを128個定義することが できます。128個で町の背景、敵キャラなど すべてのキャラクタを定義できるなら、ゲ ーム途中にスプライトデータを読み込む必 要はありませんね。

もしも128個のパターンで足りないのなら、場面に応じてパターンデータを取っ替え引っ替え定義するよりしかたありません。 質問の例ですと、町を表示するためのパターン、町の外の風景を表示するためのパターンをあらかじめディスクに(余裕があればメインメモリ上に)用意しておいて、必要に応じてパターンを定義することになるでしょう。

小松さんはアセンブラを使っているようですから、以下、マシン語レベルで解説します。普通パターンの定義はIOCSコールSP_DEFCGを使うと思います。ここでもIOCSコールでパターンを定義してもいいのですが、大量のPCGデータを速く書き換えたいのであれば、IOCSコールを使うのは得策ではありません。

スプライトやBGに定義するパターンデータはどこに格納されているのでしょうか? 答えは…… "PCGエリア"と呼ばれるアドレス領域に格納されています。PCGエリアはスーパーバイザ領域にあるので、ふだんはアクセスすることができません。

ここではIOCSコールを使わずに直接 PCGエリアにデータを格納してパターン を定義することにしましょう。問題はPCG のパターンコードに対応するPCGエリア のアドレス算出方法です。BG2面のときに PCGエリアの配置されるアドレスは、 \$EB8000~\$EBBFFFです(BG1面なら、 \$EB8000~\$EBDFFF, BGを使わなければ \$EB8000~\$EBFFFF)。

また、256×256モードでのBGの大きさは 8×8ドットです。このときひとつのBGパ ターンデータは32バイトのメモリを必要と します。ですから、 PCG_ADRS=\$EB8000+パターン番号×32

で求められます。したがってパターンコード 0~63まで定義すると、PC_GADRSから64×32=2048バイトに定義したパターンデータを転送すればいいことがわかります。 PCGエリアに転送するパターンデータファイルを作成するには、デバッガを使って現在のPCGエリアに格納されているデータをファイル出力して行うことにします。スプライトエディタなどを使って、パターンコード 0~63に町を表示するためのPCGを定義したとしましょう。データはPCGエリア\$EB8000~\$EB87FFに置かれます。コマンドラインから、

A>SCREEN 1 A>DB

X68k Debugger Version X.XX

-WA:¥MACHI.DAT, EB8000, EB87FF とします。これでパターンコード 0 ~63に 定義されているパターンデータをMACHI. DATにファイル出力することができます。 最初にSCREEN 1をしているのは、スプライトとBGを使うことのできる画面モード に変更するためです。そうでないとPCGエ リアをアクセスしてもバスエラーが発生す るからです。

同様に町の外の風景などBGに使うPCG データもファイル出力してください。

実際のプログラムがどういうものかわかりませんが、スプライト、BG画面をフェードアウトしているあいだにPCGデータを書き換える方法が、いちばん簡単だと思います。町から町の外に移るときに画面をフェードアウトさせ、そのあいだにDOSコールを使ってファイルをPCGエリアに転送すればいいのです。

それからマップデータファイルを読み込んで主人公のPCGデータを消してしまっては、主人公の表示ができなくなってしまいます。どの場面でも共通して使うPCGデータがあると思います(木、岩、主人公とか)。たとえば共通のパターンデータをSPコード100~127にまとめて定義しておくようにして、それ以前のSPコード0~99のパターンのみ変更するようにしてください。

BGとスプライト画面の衝突判定について簡単に説明します。表示画面が256×256のとき、スプライトが16×16でBGが8×8なので、スプライトと重なるBGの数は4

~9個です。実際にはキャラクタの移動方 向などによって場合分けすれば判定個数は 軽減することもできます。

BGパターンコードの0~31のあいだに障害物 (スリ抜けることができない) パターンを定義し、32から63のあいだにスリ抜けることのできるパターンを定義、というように範囲を決めておくと、衝突チェックが楽になります。

抽象的な話が続いたので具体例を出しましょう。衝突判定するスプライトの左上が(X, Y)にあるとき,それと重なっている BG領域はX MOD 8=0,Y MOD 8=0 (X/8, Y/8) - (X/8+1, Y/8+1) の範囲ですね。X MOD $8\neq 0$,Y MOD 8=0 なら(X/8, Y/8) - (X/8+2, Y/8+1),X MOD 8=0,Y MOD $8\neq 0$ なら(X/8, Y/8) - (X/8+1, Y/8+2),X MOD $8\neq 0$,Y MOD $8\neq 0$ なら(X/8, Y/8) - (X/8+1, Y/8+2),X MOD $8\neq 0$,Y MOD $8\neq 0$ なら(X/8, Y/8) - (X/8+2),Y MOD $8\neq 0$ なら(X/8, Y/8) - (X/8+2),好面なっている範囲になります。BG座標に対応するBGデータエリテは,


BG_ADRS=\$EBC000+Y×128+X×2 です (BG0の場合。BG1なら\$EBC000を \$EBE000にする)。BGデータエリアはひと つの座標に1ワードとります。下位バイト がPCGパターンです。つまりBG_ADRS+ 1にBGに表示されているPCGパターンが 格納されています。これを調べて0~31な ら障害物に衝突、それ以外ならそのまま、 とすればいいと思います。 (影山裕昭)

質問にお答えします

日ごろ疑問に思っていること、どんなこ とでも結構です。どんどんお便りください。 難問、奇問、編集室が総力を挙げてお答え いたします。ただし、お寄せいただいてい るものの中には、マニュアルを読めばすぐ に回答が得られるようなものも多々ありま す。最低限、マニュアルは熟読しておきま しょう。質問はなるべく具体的に機種名, システム構成、必要なら図も入れてこと細 かに書いてください。また、返信用切手同封 の質問をよく受けますが、原則として、質 問には本誌上でお答えすることになってい ますのでご了承ください。なお、質問の内 容について、直接問い合わせることもあり ますので、電話番号も明記してくださいね。 宛先: 〒108 東京都港区高輪2-19-13

> NS高輪ビル ソフトバンク株式会社出版部 「Oh! X質問箱」係





FROM READERS TO THE

夏休みも花火も西瓜も海水浴も盆踊りも 蟬の声も、みんな終わっちゃったけれど、 運動会や紅葉狩りや栗拾いや給虫やあか

とんぼや、季節が変わると新しい楽しみ がありますね。グラフィックツールを駆 使して,「芸術の秋」とかね。

- ◆1.5年前くらいから読ませていただいている 者ですが、ハガキを出すのは初めてです。実は 「正しい花瓶の落とし方」にかんど一して出しま した。自分の知識を総動員し、実験を繰り返し、 みごとに結果を出してしまう、科学者の鑑のよ うな方ですね。柴田さんという方は。しかも文 系とは! 僕も反省して、おべんきょーするこ とにします(ほんとか?)。川井 敦(21)東京都 文系とか理系とかではなく, 好奇心を持っ て追究していくことが大切なのでしょう。
- ◆プログラムを作る手順はやはりフローチャー トが先なのでしょうか? 学校の演習などでフ ローチャートが必要なことがありますが、どう しても完成したプログラムからフローチャート を書いてしまいます。皆さんはどうでしょう か? 笹川 純一(21)埼玉県
- ◆8月号の特集の中の「プログラムの流れをつ かもう」はよかった。僕自身も約10年前,あの ファミリーベーシックでこういう考えをし、頭 をかかえたものでした。しかし、こういうこと を小学生のときにやっていたので、 高校の情報 処理のときは、フローチャートを書く前にプロ グラム(BASIC)を作って、よく、先生に注意され ていました。高校で習うBASICごときではフロ ーチャートはいらないと思うのは僕だけでしょ 野崎 国彦(18)岡山県 うか。

確かにフローチャートを書くのは面倒なと きもありますが、考えを整理するためにフ ローチャートを書く習慣をふだんからつけ ておいたほうが、大きなプログラムを作る ときのためにはいいかもしれませんよ。

◆私にとって、プログラムを作るのに大変なの は打ち込みで、 なんとかいい方法がないかと、 いつも思います。 長沼 正(28)東京都

原稿を書くのに大変なのも打ち込みで……。 頭に電極でもつないで、考えたことがその まま入力されるとかいうのはどうでしょ う? でも、ちょっと怖い気もする。

◆プログラミングだけでなく、大きなプログラ ムみたいなものを作るときの理論なども学校で 学んでいます。小さなツールくらいのプログラ ミングはよくするんですが、大規模なものにな ると、さすがにちょっと……と思ってしまいま す。やっぱり、要は精神力の問題なんでしょう 小川 靖浩(21)東京都 精神力と体力! プログラミングも大きな ものだと、「力仕事」的な部分もけっこうあ

りますからわ。

◆丹さんの「作り散らかせます」はよかった。 常々私が思っていたことを代弁してくれた。X Toolkitを知る身としては、ウィンドウプログラ ミングをオブジェクト指向的に行うことがごく 自然であり、自分で何からなにまでバキバキや ってしまうのは美しくない。早くシャープから SX-WINDOW用プログラミング開発ツール(キッ ト)がSX Toolkitとして発売されてほしい、と思 っていた。しかし、丹さんはこのSX Toolkitをプ ロトタイプのみならず、きちんと完成させるつ もりなのか、あるいは、あくまでアプローチに すぎないのかが少し気になる。だってこれはシ ャープが本来やるべき仕事では……?。

寺田 泰(23)北海道 ◆SX Toolkitは、面白い構想だと思います。なに かとハードルの高そうなウィンドウシステムの アプリのプログラミングですが、乗りこえる有 効な手段のひとつはやはりオブジェクト指向で しょう。g++も手に入れたし(Cマガジンに感 謝). C++の世界に触れてみようかと考えてい 佐藤 充浩(21)長崎県 オブジェクト指向言語の今後が期待されま

◆「C++」の正しい読み方をご存じですか? 私は「シー・インクリメント」だと思っていた のですが、某雑誌に「シー・プラスプラス」と 書いてあったので、少し疑問に思ったもので。

すわ。

山内 啓史(23)福井県

え、あれって「シー・プラプラ」じゃなか ったの? なんて。パソコン辞典には載っ ていないようですが(製品名ですからね)、 メーカーさんによると正しくは「シー・プ ラスプラス」とのことです。

◆8月号の表紙を見て、NTTのCM(わ~になっ て……)を思い出してしまった……(笑)。

伴 哲也(21)京都府

- ◆8月号の表紙の天使みたいなのは目つきが悪 小沼 健太郎(15)千葉県
- ◆8月号の表紙は少し恥ずかしい。

西岡山 誠人(20)奈良県 8月号の表紙については、このほかにもい くつかハガキをいただきました。人気者に なって、天使も喜んでいるでしょう。

◆8月号の「響子in CGわ~るど」を読んで、と っても感動しました。「羽がもげた」というひと 言がとっても寂しさを感じさせます。僕の羽は, ついていても動いていない。今度, 少しでいい から動かしてみようと思います。

桒野 拓也(19)東京都

◆「響子in CGわ~るど」は、何か、いま現在の 自分に大きな衝撃を受けました。私は、今年の 3月に考えるところがあって会社をやめたので すが、この「CGわ~るど」の記事は、そんな自 分に、いったい何がいちばん好きなことで、何 がいちばんやりたいことなのだろうと、最近少 しずつ堕落してきた私の心に弾丸を打ち込まれ たようでした。そして、いつかは飛んでやる、 と思わされました。 浅場 誠志(20)神奈川県

「CGわ~るど」にも、いくつかのハガキを



いただきました。自分の羽で飛び続けるのは、つらくて苦しいことですが、飛べなくなってしまうのは、もっとつらい気がします。少しずつでもいいから、飛び続けたいですね。たとえ休みながらでも、ね。なくした羽だって、「飛びたい」って思い続ければ、きっとまた生えてくるでしょう。

◆メガネ屋でX68000が活躍してるそうですが、インテリアのコーディネイトショップみたいなところでも、いろいろ使われているようですよ。家具や照明器具の取り込み画像と、部屋のCGを組み合わせてお客さんにイメージを作ってもらうやつです。かっこいいよなあ、と思いますよね。よっX68000。 高橋 政秀(19)東京都◆7月号のメガネ屋のX68000の発見者は私です。また、日立市内の整体医院にもX68000があります(表から、初代の裏が見える)。さらに、昔、水戸駅ビルでX68000が中古車販売のデモをやっていた。そういう私は浪人で、キーボードとマウスを取られてしまいました。

関口 道(18)茨城県

社会で活躍中のX68000。

◆仕事に使おう、CGしよう……と思って買った XVIだったが、業務用には、モニタ付き8万円で 譲り受けたPC CLUBを使い、XVIはゲームマシン となってしまった。しかし、DōGAも手に入った し、一発トライしてみるぞぉ! 早く68030(ま たは40)を積んだX68000が出ないかなぁ。

坂倉 豊年(27)神奈川県

◆ I カ月遅れでDōGA CGAに力を入れだした。マニュアルがないので、全体のイメージはつかめても、細かな使い方が「?」。80Mバイトのハードディスクを整理して、お試しディスク内のデータの解析を始め、方眼紙に図面を描き、データをエディタで入力して、CADで表示して満足している。データ入力はダイナパースに慣れているため、データコンバータでも作ろうと思う。

高木 宣博(22)大阪府 先月号にひき続き,ますます好評のDōGA

CGAシステムです。使い方も人それぞれの ようですが、皆さん、がんばってください ね。

◆2048×2048ドットのフルカラー画像エディタ MATIERが39,800円。思わず衝動買いしてしまい そうです。ついでにフルカラーフレームバッファがお安く出ればいいのですが……(某98用では定価59,800円のボードがあるそうです)。 MIRAGE Systemも発売になったし、DoGAもがんばっているし、最近になってX68000第2世代CG 時代が訪れたような気がします。わくわく。

池内 義直(25)栃木県

◆MIRAGE SystemにMATIERと、ここにきてようやくユーザーが本当に欲しかったツール、プロ使用に耐えるようなグラフィックツールが出てきました。いままでZ's STAFFにまかせきりだった PAINT 機能や、512×512ドット、65536色(32768色)に限定された世界から、MATIERによって解き放たれました。X68000も、「なんでもそこそこできるパーソナルユース(のみ)のパソコ



ン」から、「やろうと思えば、プロフェッショナルな使用に耐えるパーソナルワークステーション」へとステップアップしなければなりません。そのためには何が必要であるのかを、ソフト、ハードの両面から誌上で述べていただきたいと思います。 細見 格(24)大阪府

高機能で低価格のツールの出現で、X68000 はゲームマシンではなく、ゲームを含めた 強力なパーソナルホビーマシンなんだ、と いう認識が、ユーザー以外の人にもひろが るような気がします。これからが楽しみで すね。

◆7月号のハガキに「グラフィックプロセッサ」 というべきソフトが欲しい、などと書いたら、 8月にはこれである。MATIERである。この前、 Z's STAFF買ったのに。読んでいるのか、読まれ ているのか。 田中 幸夫(23)岡山県

「先見の明がある」と思っておきましょう。
◆プログラムを作成する場合、作るという「意志」とともに、作成ツールが必要となります。このツールが簡単で便利であれば、プログラム作成の苦労は少なくなり、途中であきらめることも少なくなるでしょう。SX-WINDOWに限らず、GUI上のプログラミングは苦労が多そうですが、今回の開発キットで、どれくらい楽ができるか注目したいです。 広井 誠(30)新潟県◆やっとSX-WINDOW開発キットが出るのか。これで、OX WINDOW開発キットが出るのか。これで、OX WINDOWR アプログラミングは

◆やっとSX-WINDOW開発キットが出るのか。これで、SX-WINDOWのアプリケーションもどんどん作れ……ん? メインメモリ4Mパイト以上?うーむ。 坂井 純一(22)茨城県

メインメモリ4Mバイトはちょっとつらいですが、簡単で便利なツールが出るのは、楽しみですね。

◆先日、電子手帳PA-XIを購入しました。メモリが32Kバイトしかないので心配しましたが、これがなかなかいっぱいになりません。それどころか、半分にも達しないのです。なんだかX68000って贅沢ですね。 谷 聡雄(19)茨城県うーん、確かになんとなく贅沢でリッチな気分。でも、パソコンを使っていると、メモリとかハードディスクとか、どんどん贅沢な欲求が出てきますよね。たとえ、バブ

ルがはじけても、もう、元の暮らしには戻

れない!?

◆ それにしても、下田達也さんはすごい。 X68 000を 4 台も使っているなんて……。でも、本格的にCG(特にレイトレ)をやろうと思ったら、必然的に複数台を使わなければならなくなるのでしょうね。 石川 正史(28)北海道

さらに贅沢なお話が出てきてしまいましたが……。まあ、ハード環境の不足分は「ハート」で補おう! と、思っておこう。

- ◆「作りたい」と思っても、完成はちっとも目前にありません。それは、野望が大きすぎるからです。友人にこのことを話すと、根性が足りんのひと言。う一む、確かにそのとおりなのです。そこで次の付録ディスクに以下のものを付けてくれると幸いです。
- 1) X68000ができることを説明して試すディスク
- 2) 高度テク演出ディスク
- 3) バグの対処 & スピード強化ディスク

平井 章(20)岡山県 その「野望」と「根性」で、まず1~3の ディスクを作って、Oh!Xに投稿してみてく ださいな。

◆4 Mバイトでもメモリが足りないと思う今日 この頃。130Mバイトのハードディスクも残り20 Mバイトくらいになり、なんか狭くなってきた と感じる。スロット2つもすでにSCSIとメモリ ボードに占領され、買いたいソフトもなかなか 見つからないが、そんなことより、就職先が見 つからないのが一番の問題のような気がする。

藤田 真史(24)北海道

今後の豊かなパソコンライフのためにも, 就職活動がんばってください。

◆1989年3月,村田氏のマシン語プログラミング の連載が始まった号から購読しています。とこ ろで、マシンの封印はやはり8月前にしたほう がよいのでしょうか。ああ、それでも半年しか ない。2浪はいやだ……。

猪狩 友則(19)千葉県 封印してしまっても、禁断症状に耐えられ なくなるかもしれません。「X68000は1日 1時間まで」とか決めたらどうでしょう? 小学生のファミコンみたいだけど。

- ◆ある日、テレビを見ながら枝豆を食べていました。するとなにやら舌ざわりのよくないものがあったので、手に出してみました。よく煮えた小さな緑色のイモムシでした。ああ、夏のにがい思い出。 中島 民哉(21)埼玉県
- ◆この前、自販機でコーラ(びんのやつ)を買ったら、なんと、中身がスミでした。お店の人の話だと、サンプルを間違って入れてしまったということなのですが、それにしてもびっくりしました。 吉田 博之(22)福島県おふたりとも、不幸な体験でしたね。秋こ

おふたりとも, 不幸な体験でしたね。秋こ そはおいしいものを食べて幸せになってく ださいね。

◆夏になると人気が出て困ってしまいます。とはいっても、相手が蚊では少しも嬉しくありません。すでに数え切れないほど、やられてしまいました。今年もまた蚊に嫌われる方法を考えている間に夏が終わることでしょう。

藤原 彰人(22)岡山県 どうやら編集部にもよくないムシがいるよ うです。赤いキスマークをつけられちゃっ て……。いえ、ホントの虫の話ですよ。

◆私はバイオリン弾きです。最初「Creative Computer Music入門」が始まったときは、あまりの簡単さに笑ってしまいました。でも今は、「う~ん、そうなのか」と感動の連続です。自分の白痴ぶりを痛感している私は、またOh!XでDōGAを見てしまい、深みにはまっていくのでした。

前田 和彦(20)兵庫県

パソコンって、奥の深い可愛い奴ですよね。 一緒に深みにはまりましょう。ずぶずぶ。

◆そうか、実は文系の人も多かったのか。

加藤 寿彦(18)神奈川県

みんなにやさしいOh!Xです,なんてね。 ◆懺悔します。妹の友達の名は「荻窪 圭」ではなく「荻窪 佳」の誤りでした(母の指摘で判明)。この場を借りて,皆様にお詫び申し上げます。さらに訂正しますと,うちの妹の名前は,「百合江」ではなく「有理絵」です(確か,ハガキにはひらがなで「ゆりえ」と書いたはずなのに)。以上,ごめんなさいのコーナー番外編でした。ぐしぐし(⑥岩瀬青代美)。

松本 拓司(18)埼玉県

ほんとにひらがなだったら、編集部からも ごめんなさい。ぐしぐし(⑥岩瀬貴代美)。

◆この頃勝手に買わせていただいてますが、この本を買うには、何か「資格」が必要なのでしょうか? それとも「儀式」でしょうか?

村上 学(17)埼玉県まず、用意するものは、生贄の山羊の血と編集部への貢ぎ物と……というのは嘘ですが、600円(あ、ディスクが付いてるときは780円ね)は必要だと思います。

- ◆最近、祝一平氏の記事が載りませんが、なに か深いワケでもあるのでしょうか?
- 1) 満開製作所のほうが忙しい
- 2) なにかよからぬソフトを制作中
- 3) 編集部と仲が悪い!

以上のうちから答えよ(ときどきは記事を載せては……)。 稲垣 友信(37)京都府 個人的に「よからぬ」あるいは「めでたい」

ことで忙しい, とか?

◆僕としては対戦ポピュラスII を、再び祝さん VS西川さんでやってほしいと思うのですが、どんなもんでしょ? それがだめなら、ほかの人たちみんなでトーナメント戦をやるというのはどうでしょう? 三沢 弘之(21)神奈川県さあ、本命は誰でしょう?

◆「ねえパパ、お願いがあるの」「なんだね、ステレオでも買ってほしいのかい?」「ちがうの、あたし、お店が欲しいの」「し、しかし最近おまえの部屋を広くしたばかりだし……」「そんな!もう、あたしのこと愛してないのね。どうせ、X子あたしなんか2号さんよ。こうなったら、あたしたちのこと、あなたの奥さんに全部バラしてやるっ!」「ま、まってくれ! それだけはっ!」くつづく> 福岡 裕和(23)茨城県 我が家では、X美が本妻で、PC恵が2号だもんね。えっへん。

◆災いは急にやってくるものです。カーブで対 向車が荷崩れして、あっ、と思ったときにはド カン! 車は大破しました。歩行者が歩いてい たら死んでたでしょう。荷崩れとは……。大き な盲点でした。皆さんも気をつけましょう。

星野 大(20)新潟県 大変でしたね。怪我はしませんでしたか? まさか、これは病院からのハガキでは……。 それにしてもいったい何が崩れてきたので すか。

- ◆ASK68Kと付属の辞書で、全角で「X68000」と やって変換すると、「X68000」のほかに「何か御 用ですか」「私がX68000です」と出ること、知っ てましたか。 進戸 健太郎(16)兵庫県 おちゃめな辞書でしょ。知らなかった人は 試してみてね。
- ◆ 8 月号の話。某所 4 階の書籍コーナーでOh!X を見ていると、ゼクセクスの楽譜とドラゴンセ イバー(写真はSt.4だったでしょ)のプログラム リストが載っていたのでラッキーだなと思って いたら、右で「ゼクセクスにドラセイだって」 という声がした。見ると、悪友2人がに一っと 笑っていた。どうして類は友を呼んでしまうの でしょう(単に発売日だったからじゃないの か?)。でもパフェをごちそうになったので、や っぱりラッキー! 岩瀬 貴代美(20)福岡県 ◆8月号の81ページについて。私のような初心 者がいることも忘れないでくださいね。X68000 って, ハードは親切だけれどソフトは無愛想。 わからないことがあっても、近くで持っている 人いないし。大学の生協に貴誌はたくさん置い てあるけれど、買ってる人は見たことありませ ん。仲間が欲しい。 佐藤 夕子(21)神奈川県 類は友を呼ぶのです。生協とか町なかの本 屋さんなどで「張り込み」をしていれば、 きっと仲間は見つかるでしょう。
- ◆私は通学途中の本屋でOh!Xを買います。夏休 みで学校に行かないと、入手方法がないよ~。 冨田 英明(17)愛知県

そんなこと言わないでOh!Xを買いに行ってくださいね。

- ◆この前、学校からの帰り道、友達と話しながら歩いていたところ、どこからともなくおばさんが現れ、僕らの前に立ちふさがったかと思うと、両手の親指をこっちに突き出し、「ドン!」と言って、スタスタ走って行ってしまいました。あまりのことに、僕ら2人はなにごともなかったように、その前まで話していた話の続きを話し始め、ドンおばさんについては決して触れようとはしませんでした。 志田 健(16)東京都一緒に遊んでほしかったとか……?
- ◆先日(7月28日),海に連れて行かれました。夜中 | 時に電話がかかってきて,人のいい僕は二つ返事でOK。3台の車で6人で行ってきましたが,むこうに着いたのは,朝の4時。「まだ日が昇ってないぞ」とか「人が誰もいないぞ!」などといいつつ,しっかり遊んできました。これで全身まっ赤に日焼けして,その日の夜に入った風呂は拷問のようでした。

増田 雅光(20)愛知県 夏が満喫できてよかったですね。6人で3 台ということは、カップル3組で行ったの かな?

◆ついに, うちのX68000もフロッピーをイジェクトしなくなった。しかし, ファイナルファイトのディスクだったので, 分解して取り出した。



またディスクを入れると……出てこない。しかたがないので、シャープに電話した。ところが、イジェクトボタンを数十回押すと……イジェクトされた。どーしよ。シャープが家に来るまで、あと2日。また壊れるかな?(いまは正常に動いているんだよー) 坂本 一樹(19)茨城県風邪をひいても、注射されるのが怖くて、病院に行ったとたんに熱が下がっちゃったなんてことありませんでしたか? パソコンも修理されるのを怖がっているのかもしれません。

◆「CD-ROM Drive for X68000売り上げ倍増計画」。DRIVE,メモリ、そして文月さんの「TOR NADO」をはじめとするCGA作品を収めたCDをセットにして売るのだ! もちろん、店頭でのデモもする。T○WNSのフラクタクル・・・・・と違って、ユーザーの作品ってところも、ポイント高

いぞ。販売が無理でも、デモするだけでX68000 の底力が一般の人々にも示されるであろう。き っとメモリも爆発的に売れるぞっ。

たかはし だいすけ(21)愛知県 デモを見た一般の人々の間で大評判になっ たX68000が爆発的に売れて、ついでにOh! Xも爆発的に売れる……といいなあ。

◆このたび、CATVに加入しました。衛星放送が見られるのがなんといってもよいですね。あとは「ウルトラQ」の再放送をしてくれればいうことなし。こんな私は、「なに、配属されてから2カ月しかたっていなかったのか」と、周囲に驚かれるほど職場に馴染んだ新入社員です。あはははは。 宮岡 三幸(25)神奈川県

このハガキが載る頃には職場の「ヌシ」になっているのでは。



ぼくらの掲示板

- ●掲載ご希望の方は、官製ハガキに項目(売る・買う・氏名・年齢・連絡方法……)を明記してお申し込みください。
- ●ソフトの売買,交換については、いっさい掲載できません。
- ●取り引きについては当編集部では責任を負いかねます。
- ●応募者多数の場合,掲載できない場合もあります。
- ●紹介を希望されるサークルは必ず会誌の見本を送ってください。

仲間

- ★このたびXI/turboシリーズユーザーを対象とするサークル「Lovers」を発足しました。それにともない新規会員を募集します。活動は2カ月に1回のディスクマガジンの発行を予定しており、ミュージック、ゲームそのほかのプログラムの掲載をはじめ、CGや会員のフリートークなどもあります。XIで何かやりたい、みんなとコミュニケーションをしたい、と思っている人は、ぜひ私たちのサークルにご連絡ください。なお、入会希望の方は案内書を送付いたしますので、62円切手を同封のうえ下記の住所まで送ってください。〒646 和歌山県田辺市駅前新通り959中川 学
- ★「OREGA」では新規会員を募集します。当クラブでは年6回の会報発行を中心に活動しています。会報にはプログラミング講座、ハードウェア講座、ゲーム、パソコン通信、体験談、SF、イラスト、マンガなど、コンピュータの周辺にある面白いことを幅広く載せています。入会希望の方は案内書をお送りしますので、124円分(62円×2)の切手と郵便番号、氏名、住所を記入したラベル、または封筒を同封して下記の住所までお送りください。〒910 福井県福井市文京4-9-5 メゾン山本201 新海敏之方「OREGA」案内X係

売ります

★X68000用数値演算プロセッサを21,000円で売ります。連絡は往復ハガキでお願いします。〒 062 北海道札幌市豊平区平岸一条12丁目 コ

- ポ目黒314号室 瀬川 正博(28)
- ★Roland「CP-40-7」(はなうたくん3.5インチ版) を送料込み17,000円で売ります。箱,取説,保 証書すべてあり。新品同様。連絡は往復ハガキ でお願いします。〒253 神奈川県茅ケ崎市出口 町9-3 原 明(43)
- ★シャーブ漢字ドットプリンタ「CZ-8PK5」を 30,000円で売ります。プリンタケーブルなし、 マニュアル、箱あり。連絡は往復ハガキで。〒 940 新潟県長岡市東神田3-4-12 伊藤 宏幸
- ★XI/X68000用136桁ドットインパクトプリンタ 「CZ-8PK6」を20,000~35,000円で売ります。 箱,マニュアル,付属品あり。用紙も付けます。 また,XI用拡張I/Oボックス「CZ-8IEB」を希望 価格で売ります。箱,マニュアル付きです。それぞれ,希望価格を書いて往復ハガキで連絡してください。〒510-12 三重県三重郡菰野町菰 野2938-3 神田 武幸(19)
- ★熱転写カラー漢字プリンタ「CZ-8PC5」を40,000 円で売ります。マニュアル、付属品はあります が、箱はありません。数回使用の美品です。連 絡は往復ハガキでお願いします。〒245 神奈川 県横浜市泉区和泉町6228-21 後藤 智博(20)
- ★熱転写カラー漢字プリンタ「CZ-8PC5」を45,000 円で売ります。また、RolandのMIDI音源モジュール「CM-64」+カード 2 枚を65,000円で売ります。連絡は電話番号を明記のうえ、官製ハガキでお願いします。〒381-02 長野県上高井郡小布施町851 鈴木 理星(17)

買います

★MZ-2000/I500/700用FDDインタフェイス「MZ-I

- F07」を2,000円、XI用データレコーダ「CZ-8RLI」を5,000円で買います。連絡は往復ハガキでお願いします。〒636-03 奈良県磯城郡川西町唐院213 吉仲 正和
- ★RolandのMIDI音源モジュール「MT-32」を付属 品,マニュアル付き,30,000円で買います。連 絡は官製ハガキでお願いします。〒739-01 広 島県東広島市八本松町飯田383-2 広明寮 横 田 紀明(25)
- ★RS-232Cインタフェイス「MZ-IE24」を5,000円 程度で買います。連絡は往復ハガキでお願いし ます。〒050 北海道室蘭市水元町36-12 小川 ハイツ205 小川 幸泰(19)
- ★XIシリーズ用 5 インチ2D/2HD兼用ディスクドライブ「CZ-520F」を25,000円程度。または、5 インチ2Dディスクドライブ「CZ-502F」を20,000円程度。5 インチ2Dディスクドライブ「CZ-503 F」なら15,000円程度で買います。連絡は官製ハガキか封書に売ってくれる機種を明記して、お願いします。〒302-01 茨城県北相馬郡守谷町守谷甲2779-109 高橋 顕治(25)

バックナンバー

- ★Oh!MZ1986年8月号,1987年1月号,0h!X1990年6月号を各1,500円(送料込み)で買います。切り抜きのあるものは不可。連絡は官製ハガキでお願いします。〒546大阪府大阪市東住吉区田辺4-12-10 鶴身 哲郎(20)
- ★Oh!MZ1987年2月号,4月号を送料込み各1,000 円で買います。切り抜き不可。連絡は官製ハガ キか封書でお願いします。〒302-01 茨城県北 相馬郡守谷町守谷甲2779-109 高橋 顕治(25)

DRIVE ON

このコーナーでは、本誌年間モニタの方々の 意見を紹介しています。今月は8月号の内容 に関するレポートです。

●8月号でいちばん印象に残ったものは「大人のためのX68000」でした。私は、以前某BBSでの詐欺事件が世間を騒がせてから、パソコン通信をしていません。私の入っているBBSではありませんが、他人事とは思えなかったのです。そして、熱が冷めてしまいました。楽しいのも便利なのもわかります。しかし、なぜ他人の楽しみを壊すようなことをするのでしょう。いろいろな可能性のあるメディアなのに悲しいことです。でも、この記事を読んでまたチャットをしたくなりました。そうなると電話代というのも大きな問題ですが……主人に残業してもらおう。

野原 志貴乃(30) X68000 ACE-HD 埼玉県

●ゲームでもそのプログラムに対し、テクニカルな疑問と欲求をもつ。そして、その疑問や欲求を解決、あるいは満たそうとする野望が生み出される。その野望がいかに大きくても必ず、どこかに達成する策が存在するのだ。僕は、横内さんの「ちょっと大きなモノを書こう」を読んでそう思いました。金も根性もない自分に、まだ足りないものがあったのかと思うと悲しくなります。しかし、それらを満たせばどうにかなる、と思うとまだ道は開放されているのでしょうね。希望の光はまだ消されていないのです。

林 寛(18) X68000 EXPERT 三重県

●8月号の特集を初めに読んだときには、な

ごめんなさいのコーナー

8月号 P.56 ゲーム内部のイロハ

リスト I の6, 16行に誤りがありました。正 しくは以下のとおりです。

6: move.w (al), d0

16: lea.l data_size(a1), a1

9月号 P.74 夏休みの最小2乗法

リスト I に誤りがありました。以下のとおり修正してください。

410 ·····, 512-y(i) * y1/dy-y0·····

にかまとまりがない印象を受けました。しかし、よく読み進めていくと中森氏の「プログラミング言語の前に」を受けて記事が展開しているような感じでしたね。中森氏の記事では、データ構造についてもう少し具体的な例を挙げて説明してもらいたかったところですが、特集のタイトルがなぜ「プログラミング再入門」なのかわかったような気がしました。あと、新製品紹介にあった「MATIER」は、これまでで最も「使えそうだ」という思いを抱かせるグラフィックツールだと思いました。「Z's STAFF PRO-68K」がどんなに高性能でも、このソフトを使って私になにが描けるか? というと非常に疑問なのです。しかし、「MATIER」の記事を読んでいると不思議にも

も、このソフトを使って私になにが描けるか? というと非常に疑問なのです。しかし、「MATIER」の記事を読んでいると不思議にも手軽になにか描けるのではないか、という気がしてきたのです。決して、気のせいであってほしくありません。もちろん絵を描くなら絵心が必要ですが、せっかくパソコンを使っているのだから肉体的な作業とは違ったアプローチで絵を描けるツールであったらいいな、そう思っています。

矢野 啓介(19) X68000 XVI,MZ-2500 北海道 ■8月号で気になった記事は「LIFEIIO.X」で した。いままでは、ライフゲームなんて適当 に点を打って眺めていると、すぐに動きが止 まっちゃうだけじゃん。そう思っていたので す。しかし、この記事を読んでみるとライフ ゲームにもすごいものがある、と感じてしま いました。「LIFEIIO.X」に少しウェイトを入 れて眺めていると、なんだかディスプレイの 中に生き物がいるように思えてきます。やは り人間というものは、自分の知らないことを 知ったときには喜びを感じるものなのですね。 基本的なことから蘊蓄めいたことまで、普通 の人生では知ることのできないようなことを 教えられる「LIFEIIO.X」が好きになりまし た。また、この記事を読んだだけでライフゲ 一厶がすべてわかったような気にさせてくれ る、そんな調子がよかったです。

加藤 恵吾(16) X68000 SUPER 愛知県

●私はあまりプログラミングをしません。そ の理由は、とっつきにくさ、わかりにくさが あるからだと思います。とっつきにくさは面

倒臭さでこれが大きな壁になっています。わ かりにくさは、複雑だということでしょう。 時間がないという考えはもっていません。本 当に楽しければ、時間を作ることは簡単だと 思うからです。しかし、プログラムを組むこ とはパソコン本来の利用法だと思っているの で、明日とはいわず今日からでも始めてみた いですね。また、8月号の特集の記事の中で は、文月さんの「プログラムの流れをつかも う」がよかったです。なんともいえなく面白 い,のひと言です。文章もカットも補足も(こ のへんがほかのライター方と決定的に違うと 思う)です。おそらく文月さんは、CGAのプロ グラムも文章もセンスよくまとめてしまうの でしょう。読者が読んで楽しめる文章であっ て, その内容の難しさが興味に変わっていく のがはっきりわかります。

村上 晃(23) X68000 XVI 岡山県

●8月号の特集「プログラミング再入門」は、 具体的なプログラムの組み方や作法よりも、 心得や思想といった概念的な記事が多かった ですね。サンプルプログラムは満足のいくも のですが、現在ではプログラミング言語もい ろいろと出回っています。それらの言語のマニュアル的なものがあればもっとよかったで す。また、新製品紹介の「TG100」がよかったですね。ヤマハも本格的にDTMへ力を入れて きた証でしょうか。まず、45,000円という価格だけで、「買い」と思ってしまいます。GMモードやCM-64モードを備えているのも、ユーザーにとってはかなり心強いことでしょう。 藤田 康一(21)X68000 PRO 静岡県

●特集では「正しい花瓶の落とし方」がよかったです。これを読んで、BASICもうまく使えば十分役立つということがわかりました。物理現象を理解する力とBASIC、そしてちょっとした考え方(ここが難しい)をすれば、実現可能ということを教えられました。「SOU ND SX-68K」は、従来の機能をそのままもってきたものであまり進歩が見られない、そう感じました。なにか光るものを見つけてほしいです。そうしないとほかのソフトにつぶされてしまうでしょう。

酒本 一幸(19) X68000 千葉県

バグに関するお問い合わせは 203(5488) 1311(直通)

月~金曜日16:00~18:00

お問い合わせは原則として、本誌のバグ情報のみに限らせていただきます。入力法、操作法などはマニュアルをよくお読みください。また、よくアドベンチャーゲームの解答を求めるお電話をいただきますが、本誌ではいっさいお答えできません。ご了承ください。

なにをしたい なにができる なにを必要とする

▶今回の特集では、X68000のDTM環境、特に Z-MUSICを中心にしたシステムを紹介しまし た。Z-MUSICを音源ドライバ単体として使用 するだけでなく、Z-MUSICを中核にして統合 した音楽環境を構築していこう、そんな思い を感じることができたと思います。

また、わかりきったことですが、別にMIDI音源がなければDTMができないわけではありません。X68000ならば内蔵のFM8音+ADPCMでかなりの表情を持った音楽が作れます。必要なのは素材を生かす感性。現在では、個人レベルでもプロと同じ機材を手に入れられる時代です。自分にあった楽器を手に入れ、自分にあったシステムを構築することが大切でしょう。束縛なしに思ったとおりの音楽を作れる、そんな環境を目指したいものですね。
▶やるといいながら、ずいぶんと時間がたってしまったOh!X Booksシリーズ。Z-MUSICの

ほかに、SX-WINDOW、グラフィック、そして CARDDRV.Xを使ったカードゲームシリーズ など。計画中のものはこのくらいですが、ど のようなものを配布するかはまだまだ流動的。 現在でも投稿は受けつけていますので、なに かやってやろう、と思った人はぜひ投稿しましょう。特にオリジナルカードデータ、カードデータ作成支援ツールは狙い目です。気力のある人は挑戦してみてください。

▶そして、遅れてしまいましたが待望の X68000用CD-ROMドライブ使用レポート。最近流行のマルチメディアという言葉に刺激されてか、アンケートハガキの中にもかなりの期待をしている人が見られました。いままでも、個人レベルで実験的にCD-ROMは使われてきました。しかし、メーカーからサポートされたことにより、安心してCD-ROMを使える環境への道が開けてきたのではないでしょうか。この大容量メディアが、X68000の世界の中でどのような位置付けを得るのか。興味深く見守っていきたいものです。

▶猫とコンピュータ、知能機械概論はともに 著者多忙のためお休みさせていただきます。

投稿応募要項

- ●原稿には、住所・氏名・年齢・職業・連絡 先電話番号・機種・使用言語・必要な周辺 機器・マイコン歴を明記してください。
- ●プログラムを投稿される方は、詳しい内容の説明、利用法、できればフローチャート、変数表、メモリマップ(マシン語の場合)に、参考文献を明記し、プログラムをセーブしたテープ(ディスケット)を添えてお送りください。また、掲載にあたっては、編集上の都合により加筆修正させていただくことがありますのでご了承ください。
- ●ハードの製作などを投稿される方は、詳しい内容の説明のほかに回路図、部品表、できれば実体配線図も添えてください。編集室で検討のうえ、製作したハードが必要な場合はご連絡いたします。
- ●投稿者のモラルとして、他誌との二重投稿、 他機種用プログラムを単に移植したものは 固くお断りいたします。

あて先

〒108 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル

ソフトバンク出版部

Oh!X「テーマ名」係

SHIFT BREAK

- ▶週末になると秋葉原で出物を発掘する探索作業が習慣になっている。なんといっても、ツボにはまると珍品が破格の値段で入手できるのが魅力だ。唯一のルールは、迷わずに衝動買いすることなのだが、これが身についたおかげでふだんでも衝動買いが増えて万年金欠。もっと仕事しなくっちゃね、うんうん。 (八)
- ▶ E.O.さんの送別会 (?) が編集部近くの飲み屋であった。ああ、思えばあっという間の3年間だった。 長い間ご苦労さまでした(感謝)。早くミュージシャンとしてデビューしてCDを送ってくださいね。しかし久しぶりに飲んで熱く語ってしまった。もうそんなエネルギーは残っていないと思ってたからちょっと嬉しかったかな。うん。 (哲)
- ▶なにげなく軽井沢に行こうと思い立ち、3日後には軽井沢にいた。出発前には江戸川土手でバーベキューをやり、午前3時半には軽井沢駅前にいて、午前6時にはチーズケーキ屋の前で仮眠をとっていた。渋滞にハマル前に帰ったのだが、屋根を開けて走っていたので焼けてしまったのはつい2日前。また明日も軽井沢に行く私っていったい……。 (S.K.) ▶現在、MIYA-NETでZ-MUSICのサポートをしてく
- れています。最新版のZ-MUSICやZ-MUSIC支援ツール、演奏データなどがアップされています (ゲストもダウン/アップ可)。電話番号048 (648) 980 I (Tri-P: CXMIYA)、入会無料、24時間(ゲストはPM9: 00~AMI: 00は利用不可)。あと、MIYA-NETのテレカを5名にプレゼントします(プレゼント番号0)。(善)

- ▶女友達に素敵な石を贈った。というと誤解を招き そうだが、女友達を某国語に訳して石の名前が数字 とくれば、いつもどおりの自慢話。一部のソフトは 強烈に速くなり、一部のソフトは暴走する。高速化 の改造は、ハード・ソフトともに大きなリスクを覚 悟したうえで使わなきゃ。動かなければあきらめる。 保証なぞ期待しているうちは甘いぜ。 (A.T.)
- ▶ NHKが私の生活パターンに合わせて放映してくれたおかげで、今年はオリンピックとやらに馴染んでしまった。掘り出しものは、なんといっても吉田の内股である。奥襟をつかむ。足が小刻みに動く。誰でもわかる内股狙い。何度か躊躇し、踏み込んで蹴り上げ高く持ち上げる。見え見えの内股をかけて完璧に投げる。最近貴重な豪快さだ。 (K)
- ので葉98/一トを買った。もちろん休日に仕事をするためだ。僕も並の人間になったかと思うとちょっと悲しい。なんとか仕事を終えたいまでは、ワープロ | 本しか入っていない|20Mバイトのハードディスクが妙にさみしい。このままほこりをかぶってしまうのは目に見えてるし、早まったかな。 (KO)

▶ああ、ついに。仕事が納期遅れになりそうだった

▶8月に隣の編集部から引っ越してきた。いちばん 喜んだ(?)のは、あたしの「さふぁいあ」ちゃん (あ、X68000ね)だろう。「お絵描きしたい」とか「プ ログラミングしたい」とかいって買ったのが | 年く らい前。なのに、ゲームばっかでちっとも遊んであ げてなかったもんねぇ。さっそく会社に連れてきて 環境設定とか勉強中。ああ、しあわせ。 (ふ)

- ▶夜を徹して飲んだくれたり、海へ行ったり、夜中に車を飛ばしてボウリングをしたり……。なんだかんだいって、今年の夏も結構充実していたなあ。てなもんで、ああっそんなところに沼を作るんじゃない。ひでえ、リーダーを狙うなんて卑怯である。返り討ちだ! 返り討ち。くっそう、右肩がこるじゃねえか。 (」)
- ▶今年も誕……, まあいいや。CD-ROMのテストを眺めていて思ったんだけど、CDTVにSCSIがついていればもっと売れただろうなあ。 Macintoshや X 68000 (要ドライバ) につなぐのだ。160,000円ぐらいと少し割高になるけれど、キーボードとフロッピードライブをつなぐと AMIGA500になると思えば安いもの。なぜかMIDI端子もついているし。 (A)
- ▶ったく、Macユーザーって○○で△△だよなあ。話変わって、私の読書歴で最悪だった本はヒルティの「眠られぬ夜のために(上)」というヤツだ。聖書のことごとくを正当化し、返す刀で一方的な見地で他人の思想を誹謗する。で、論拠はほとんど聖書という……。自己の正しさに一点の疑いもないことが、無神論者には醜悪に映るのだろうか。 (U)
- ▶E.O.嬢を送り出し、Oh!X はまたひとつの時代を終えた。E.O.さん元気でね。さて、入れ替わるようにOh!X 入りしたのがF.T.嬢。 お隣のOh!PCからの異動だが、これがまたX68000XVIユーザーなのだ。しかも自分のマシンをサファイアちゃんなんで呼んでいる。けっこうきてるな……。話は違うけど、上のU氏の話がわかる人ってすごいと思う。 (T)

micro Odyssey

丸子橋までは10分で出られる。そこからは快 適な走行が続く。車もいない。信号もない。歩 行者に対してまでも、"サイクリング走行にご協 力ください"という標識が立てられている。ど う見てもはっきりと歩行者用道路とわかる道な のに、たまにバイクで走っている大馬鹿ヤロー がいるが、そういうやつが対向してきてももち ろん避けてなんかやらない。土手から落ちてし まえばいいのだ。

多壁川サイクリングロードがどういう経緯で 作られたのかは知らない。アスファルトで土手 の上を固めてそんなものを作る前に、川をきれ いにしたり、やることはいっぱいあるだろう。 それに、歩行者よりも自転車が優先されるとい うルールにも少し首を傾げる。

しかし、そこを自転車で走っていると、ただ 気持ちいい。

アップダウンは少ないし,一般道路が並行し ているわりに排気ガスも漂っていない。

普通の自転車 (ママチャリってやつ) でのん びり走っているおじさん,おばさん。三輪車を 一生懸命こいでいる子供。じゃれあいながら散 歩している親子やペット連れ。

ロードレーサーで真剣に走行している人もも ちろん多い。サラリーマンの日曜サイクリスト とかはいいとして、レース走行の練習みたいに 猛スピードで飛ばしていくおにいちゃんたちに はちょっと目を釣り上げてしまう。ちゃんと周 りの歩行者に気を使っているのだろうか。気配 りしているなら別にいいのだが。

こちらは体力もないし、足の筋肉を太くした くもないので、いつも時速25kmぐらいで流して いる。下り坂もないので、飛ばしても時速40km 前後。

通算走行距離は2カ月がたってやっと500km に達した。このうち多摩川以外で走ったのは、 鎌倉への片道走行ぐらい。I週間にほぼ50kmの ペースになるが、休めない土日がたまにあるこ とや、はじめの1カ月が梅雨であったことを考 えると、自分では納得のいく距離だ。

さて, 時速や走行距離がわかるというのは, スピードメーターをつけているからだと察せら れるだろう。そのとおりなのだが、それはサイ クルコンピュータと呼ばれる電子機器である。

センサーは非接触式で, 前輪のスポークにつ けられたマグネットを探知し、回転速度を弾き 出す。で、あらかじめ入力してあるタイヤの半 径から現在の速度を算出するというわけだ。そ こから平均速度や走行距離も計算できる。

タイマーから時間, センサーから回転速度を 拾ってきて、あらかじめ入力された数値を元に 速度を計算しているのは、4ビットマイコンチ ップ。サイクルコンピュータという名称は少し おおげさな気もする。サイクルコンピュータと いうからには、自分の体調や天候も考慮のうえ、 "××Kmで走りなさい"とでもいってくれなく っちゃあ,という向きもあるだろう。

しかし、それでは興醒めである。速度と距離 だけが表示される小さなパネルを見ながら, 自 分でペースを作っていけばいいのである。

コンピュータはいろいろなところに組み込ま れて、なんでも便利にしてくれている。が、程 度をわきまえた使い方というのも必要ではない だろうか。ここは4ビットで十分なのだ。

1992年11月号10月17日(土)発売

ゲームマネージメント

ゲームにおけるキャラクタ管理専用マネージャの考え方

速報 データショウ'92

対戦ポピュラスIIのすべてを探る

X68000用画面保存ドライバ SAVESC.SYS

全機種共通システム

簡易テキストエディタ

バックナンバー常備店

東京	神保町	三省堂神田本店5F
		03(3233)3312
	//	書泉ブックマートBI
		03(3294)0011
	//	書泉グランデ5F
		03(3295)0011
	秋葉原	T-ZONE 7Fブックゾーン
		03(3257)2660
	八重洲	八重洲ブックセンター3
		03(3281)1811
	新宿	紀伊国屋書店本店
		03(3354)0131
	高田馬場	未来堂書店
		03 (3209) 0656
	渋谷	大盛堂書店
		03(3463)0511
神奈川	横浜	有隣堂横浜駅西口店
		045(311)6265
	//	有隣堂ルミネ店
		045 (453) 0811
	藤沢	有隣堂藤沢店
		0466 (26) 1411
	厚木	有隣堂厚木店
		0462(23)4111
	平塚	文教堂四の宮店
	COB F JAIL	0463(54)2880

千葉	柏	新星堂カルチェ 5
		0471 (64) 8551
	船橋	リブロ船橋店
		0474(25)0111
	//	芳林堂書店津田沼店
		0474 (78) 3737
	千葉	多田屋千葉セントラルプラザル
		0472(24)1333
埼玉	川越	黒田書店
		0492(25)3138
	川口	岩渕書店
		0482 (52) 2190
茨城	水戸	川又書店駅前店
		0292(31)0102
大阪	北区	旭屋書店本店
		06(313)1191
	都島区	駸々堂京橋店
		06 (353) 2413
京都	中京区	オーム社書店
		075(221)0280
愛知	名古屋	三省堂名古屋店
		052 (562) 0077
	//	パソコン∑上前津店
		052(251)8334
	刈谷	三洋堂書店刈谷店
		0566(24)1134
長野	飯田	平安堂飯田店
		0265(24)4545
北海道	室蘭	室蘭工業大学生協
		0143(44)6060

定期騰続のお知らせ

Oh!Xの定期購読をご希望の方は綴じ込みの 振替用紙の「申込書」欄にある『新規』『継 続』のいずれかに○をつけ、必要事項を明記 のうえ, 郵便局で購読料をお振り込みくださ い。その際渡される半券は領収書になってい ますので、大切に保管してください。なお、 すでに定期購読をご利用の方には期限終了の

少し前にご通知いたします。継続希望の方は、 上記と同じ要領でお申し込みください。 海外送付ご希望の方へ

本誌の海外発送代理店、日本IPS(株)にお 申し込みください。なお、購読料金は郵送方 法, 地域によって異なりますので, 下記宛必 ずお問い合わせください。

日本IPS株式会社

〒101 東京都千代田区飯田橋3-11-6 ☎03(3238)0700

10月号

- ■1992年10月 | 日発行 定価600円(本体583円)
- ■発行人 孫 正義
- ■編集人 橋本五郎
- ■発売元 ソフトバンク株式会社
- ■出版事業部 〒108 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル

Oh!X編集部 ☎03(5488)1309

出版営業部 ☎03(5488)1360 FAX 03(5488)1364

広告営業部 ☎03(5488)1365

■印 刷 凸版印刷株式会社

©1992 SOFTBANK CORP. 雑誌 02179-10 本誌からの無断転載を禁じます。 落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

X68000上でのプログラミング環境を充実させるために、 各種開発ツールキットをテーマ別に解説。 それが

⟨ X68k Programming Series ⟩

X68k プログラミング シリーズ

です。

X68k Programming Series

#1 Develop.

吉野智興・中村祐一・石丸敏弘・今野幸義 共著 B5判・箱入り 2冊セット/ディスク付 予価9,000円(税込) 11月上旬発売予定

本書は、X68000用に移植されているCコンパイラX68000 GCC(GCC)、アセンブラHigh speed assembler (HAS)、リンカHigh speed linker(HLK)、デバッガGNU Debugger(GDB)について新たに書き下ろしたドキュメントであり、開発キットです。付属ディスクにはこれら4種類の開発キットとサンプルプログラムが収録されています。またライブラリには、XCコンパイラおよび同シリーズの『libc』のライブラリが利用できます。

「Vol.1 Programmer's Guide」「Vol.2 Reference」の2冊より構成。Vol.1では、基礎知識やインストール方法、そしてGCC、HAS、HLK、GDBの各機能および操作方法について解説します。そしてVol.2は各種オプションスイッチやエラーの対処方法についてまとめられており、ハンディマニュアルとして最適です。

X68k Programming Series

#2 libc

村上敬一郎·荻野祐二·大西恵司 共著 B5判·箱入り 2冊セット/ディスク付 予価8,500円(税込) 12月中旬発売予定


本書は、Cコンパイラで利用可能なライブラリ関数を5つのレベルに分類、それぞれよく使用される約650種類のライブラリ関数を著者らが独自に開発し、その解説を書き下したものです。作成したライブラリ関数はすべて付録ディスクに収録されています。これらのライブラリ関数はX68000上で動作し、XCコンパイラおよび同シリーズの『Develop.』で使用することができます。

「Vol.1 User's Reference」「Vol.2 Programmer's Reference」の2冊より構成。Vol.1ではライブラリ関数を使用していく上での基礎知識や注意事項、およびファイル操作やユーザー管理などのライブラリ設計について解説していきます。Vol.2は付録ディスクに収録されている関数について、サンプルプログラム入りで解説したマニュアルとなっています。



















講読方法:定期購読もしくはソフトベンダーTAKERUでお買い求めいただけま ★定期購読の場合=購読料 6 ヶ月分6,000円(送料サービス、消費税込)を、

現金書留または郵便振替で下記の宛先へお送り下さい。

現金書留の場合:〒171 東京都豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋2F (㈱満開製作所 郵便振替の場合 :東京 5 - 362847 (株)満開製作所

- ご注文の際は、郵便番号・住所・氏名・電話番号を忘れずに記入して下さい。
- ●3.5インチディスク版をご希望の方は、「3.5インチ版」とご指定下さい。 ●新規購読の方は「新規」と明記して下さい。なお、特に購読開始号のご指定がな い場合は既刊の最新号からお送りいたします。
- ●製品の性格上返品には応じられませんが、お申し出があれば定期購読を解約し残金をお返しします
- ★TAKERU でお求めの場合= | 部につき1,200円 (消費税込) です。
- ●定期購読版と内容が一部異なる場合があります。御了承下さい。 ●お問い合わせ先 TEL(03)3554-9282 (月~金 午前日時~午後6時) (なお、定期購読版のバックナンバーについては定期購読の方のみご注文を承ります)

購読まではじめてしまいました。部というディスクマガジンの定期 り今では正しいX68000ユー クは電源オンですぐ起動、便利な わけもわからないまま、電脳倶楽 おまけに、その友人に勧められ、 を買う」と口走ったばかりに、 ザーとなれるよう精進する毎日を 「クロックが上がったらX68000 と色のない生活には戻れなくなり -ザーでした。それが友人の前でわたしは元は折り目正しい8ユ ところが、送られてきたディス すっかり虜とな



(神奈川県 木 猛

マイコンショップ川ロ

20482-25-1718

(消費税別)



New X68000 COMPACT XVI

CZ-674C-H·······¥298,000 CZ-608D-H······¥94,800 AV-090-SC······¥168,000

定価 ¥560,000 超 特 価

ソフト各種超特価ご奉仕中

中古売買価格表

品	名	買取り価格	売	価
CZ-6	1200	160,000より	180,00	
CZ-6	44C	210,000より	230,00	のより
CZ-6	130	105,000より	125,00	のより
CZ-6	03C	75,000より	95,00	のより
CZ-6	120	85,000より	98,00	のより
CZ-6	02C	65,000より	85,00	のより
CZ-6	53C	75,000より	95,00	のより
CZ-6	63C	95,000より	115,00	のより
CZ-6	62C	75,000より	98,00	のより
CZ-6	52C	55,000より	75,00	こより
CZ-6	110	70,000より	89,00	のより
CZ-6	01C	45,000より	65,00	のより
CZ-6	120	35,000より	45,00	のより
CZ-6	020	30,000より	39,80	のより
CZ-6	03 🗅	20,000より	29,80	のより
CZ-6	040	25,000より	34,80	のより
CZ-6	05D	45,000より	55,00	のより

プリンター

CZ-6VT1 ·····特価¥	47,700
07 0001	00 000

CZ-8P	G2	 ·特価¥	106.900

37-8	PK'	10.	 ····特価¥	66.800

C7-	SVIC	3]	 特価 ¥ 141,000

0.7	-6	R	C:1						 	·特価¥	_
UL	- U	\Box	\cup							1寸 十	

CZ-6BG													·特価¥	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

77-6BF	7	····特価圣

CZ-6BP2·······	…特価¥	34,400
----------------	------	--------

ラムボード

CZ-6BE2A····定価¥59,800···特価¥	44,900
	11 100

CZ-6BE2B····定価¥54,800··特価¥ 41,100

CZ-6BE2D·····定価¥54,800 特価¥ 41,100

CZ-6BE1B····定価¥28,000···特価¥ 21,000

CZ-6BE2······定価¥79,800···特価¥

CZ-6BE4C ···定価¥98,000···特価¥

PIO-6BE1-A··定価¥25,000···特価¥

PIO-6BE 2-2M 定価¥50,000…特価¥

PIO-6BE4-4M 定価¥88,000…特価¥

SH-6BE1-1M··定価¥25,000…特価¥

			A 11	
	11	1		10
1	1	100	1	1

CZ-6MO1······定価¥450,0	000 特価¥
CZ-64H······定価¥120,0	
CZ-68H······定価¥160,0	100 特価¥

その他機種

CZ-8NS1 カラーイメージスキャナ・・定価¥	188,000	特価半	
JX-220X カラーイメージスキャナ・・・定価¥	168,000	特価半	
CZ-6BN1 スキャナ用パラレルボード・・定価¥	29,800	特価半	
CZ-6VT1 カラーイメージユニット・・定価¥	69,800	特価半	
CZ-6BV1 ビデオボード · · · · · · 定価¥	21,000	特価半	
CZ-8TM2 モテムユニット・・・・・・定価¥	49,800	特価半	
CZ-8NJ2 45对25定価¥	23,800	特価半	
CZ-8NM3 マウス・トラックボール・・定価¥	9,800	特価半	
CZ-8NT1 トラックボール・・・・・・定価¥	6,888	特価半	
CZ-8NJ1 ジョイカード定価¥	1,700	特価半	
CZ-6BC1 FAXボード·····定価¥	79,800	特価半	
CZ-6BM1A MIDIボード · · · · · · 定価半	26,800	特価半	
CZ-6BP1 数値演算プロセッサ·····定価半	79,800	特価半	
CZ-6BP2 数値演算プロセッサ・・・・・定価半			
C7_GTI LOV-CV RGBシステム中価¥	33 100	存価大	

★クレジット回数1~60回まで設定自由

	数	1	3	6	12	15	20	24	36	42	48	54	60
金利	(%)	2.5	3.5	4.5	6	9	12	12.5	17.5	22	23	28.5	29.5





中古品も取扱っております。

通信販売をご利用の方

全国通販

通信販売をご利用の方は、売値の 変動がありますので在庫、値段を あらかじめ確認のうえ電話で、商 品名及びお客様の住所・氏名・電 話番号をお知らせ下さい。

1



9:00/日曜·祭日PM7:00

便利 てす

不に明

TOP

当美し

7

C

t

7

Z

〒144 東京都大田区蒲田4-6-7 FAX03-3730-6273 定休日:毎週火曜日

(祭日の場合翌日になります。) OCT-1 システム インフォメーション

全商品保証付(メーカー保証)

- ▶超低金利ハッピークレジット(1回~60回)頭金ナシOK!
- ▶ボーナス・括払いOK!ボーナス 2回・4回・6回 払いOK!
- ▶配達日の指定OK!(万全なサポート体制)
- ▶商品の組合せ自由! オクトフリーダムシステム
- ▶店頭デモンストレーション実施中

特選問辺機器(送料¥500)

■SX-68MII MIDIインターフェイスボード

(システムサコム) ¥19,800…特価¥13,500 ■モデム[FMMD-311G]・2400bps.クラス5

(Fujitsu) ¥ 35,800·····特価¥24,000



×25,000······特価¥15,800 ②PIO-6BE2-2M(2MB) ¥50,000····特価¥31,000 ③PIO-6BE4-4M(4MB) *88,000·····特価¥54,000 ④SH-6BE1-IM(1MB) ¥25,000······特価¥17,800

へ、残暑厳心の折の為! 3見舞いセール!実施中!

SX-WINDOW ver1.1

Attachment MEMORY BORD =

■ CZ-674C-TN (定価¥298,000)

A • CZ-674C-TN

● CZ-608D-TN(14型カラーディスプレイ)

定価合計¥392,800 ▶ 超特価¥283,000

12 ¥25,900 | 24 ¥13,700 ¥ 7,500

B • CZ-674C-TN

● CZ-607D-TN(14型カラーディスプレイTV)

定価合計¥397,800▶超特価¥285,000

12 ¥26,100 24 ¥13,800 36 ¥ 9,600 48 ¥ 7,500

C • CZ-674C-TN

● CZ-614D-TN(15型カラーディスプレイTV)

定価合計¥433,000 ▶ 超特価¥310,000

12 ¥28,300 24 ¥15,000 36 ¥19,400 48 ¥ 8,200

D • CZ-674C-TN

● CZ-606D-TN(14型カラーディスプレイ)

定価合計¥377,800▶超特価¥270,000

12 ¥24.700 24 ¥13.100 36 ¥ 9.100 48 ¥ 7.100

※送料¥2.000·税别

(クレジット価格は、送料・税込)



Compact限定セット



①CZ-674CH(本体) + CZ-608DH(モニター) +CZ-6FD5(5インチドライブ)

定価合計¥492,600▶超特価¥320,000

②CZ-674CH〈本体〉+CZ-606D〈モニター〉 +CZ-6FD5(5インチドライブ)

定価合計¥477,600▶超特価¥310,000

¥28,400 24 ¥15,100 36 ¥10,400 48 ¥ 8,200

X68000 Compaci 大好評記念プレゼント// あなたのオクトから素敵な贈物

今、Compactをお買い上げいただい

た方は、プレゼントの①書か②番 のどちらかをお選び下さい。プラ ス(3)番は、もれなくプレゼント!!!

③ MF-2HD(5枚) シリコンキーボードカバー もれなくリサービスリ



インテリジェントコントローラ ■CZ-8NJ2(CYBER STICK) -の必須アイテム!! シューティングゲーマ・ or (定価¥23,800)

··(¥ 5,500)▶特価¥ 4,200

※どちらかお選び下さい!!! (どっちが得かヨーク考えてネ!)

イスク(送料¥1,000)

- ■システムサコム SCSI HD−-0040 ¥ 89,000 42M/25ms·······大特価**¥ 61,000** HD−-J100 128,000 100M/20ms······大特価¥ 83,000 ► HD-J130 ¥ 148,000 • HD-J170 130M/20ms······大特価¥ 99.000 173M/20ms······大特価¥116.000 ¥ 189,800 17 ■ロジテック SC ■ロジテック | SCSI |

 LHO-FM100E

 × 99,800 | 100M···········大特価¥ 69,000

 LHO-FM200E

 × 138,000 200M/17ms······大特価¥ 95,000

 エニックス | SCSI |

 EFX-100B 118,000 100M/19ms····大特価TEL下さい ● EFX-140B ¥ 138,000 140M/16ms····大特価TEL下さい
- (送料¥500) ● CZ-6BE2A 2MB RAM(CZ-634C/644C用) ·(¥ 59,800)▶特価¥42,500 •CZ-8NSI カラーイメージスキャナ (¥188,000)▶特価¥132,000 ● CZ-6BE2B 2MB RAM(CZ-634C/644C/674C用) (¥ 54,800)▶特価¥39,200 •CZ-6BCI FAXボード· (¥ 79,800)▶特価¥ 57,000 ● CZ-6BE2D 2MB RAM(CZ-674C用)··· ·(¥ 54,800)▶特価¥39,000 ●CZ-8TM2 モデムユニット· ·(¥ 49,800)▶特価¥ 37,000 e C7-SBF2 2MB RAM-·(¥ 79,800) ▶特価¥59,000 ●LC-10ClH カラー液晶ディスプレイ· (¥ 59,800)▶特価¥ 45,800 @ CZ-6BE4C 4MB RAM-·(¥ 98,000) ▶特価¥73,000 •CZ-6TU GY/BK RGBシステムチューナ· (¥ 33,100)▶特価¥ 23,800 ·(¥ 19,800)▶特価¥ 14,500 ● C.Z.-SBFI 坳黔用RS-232ボード 49,800) ▶特価¥35,800 ●BF-68PRO 高性能CRTフィルター ● CZ-6BGI GP-IBボード···· ·(¥ 59,800) ▶ 特価¥42,800 • CZ-6MOI 光磁気ディスクユニット ·(¥450,000)▶特価¥330,000 ● CZ-SBMI MIDI#-F .. 26,800) ▶特価¥19,200 ● CZ-6BSI SCSIインターフェースボート (¥ 29,800)▶特価¥ 22,000 ● CZ-6BNI スキャナ用パラレルボード 29,800) ▶特価¥21,500 ●CZ-6BL2 LANボード· (¥298,800)▶特価¥219,000 ● CZ-6BPI 教債溶算プロセッサボード 79,800) ▶特価¥57,000 • CZ-6BVI (ビデオボード) ¥ 21 000) > 特価¥ 15.400 ● CZ-6BOI ユニバーサル/Oボード・ 39,800) ▶ 特価¥29,800 ● CZ-6BP2 数値演算プロセッサ (¥ 45,800)▶特価¥ 34,300 ● CZ-6CRI CZ-6TU用RGBケーブル 4,500) ▶特価¥ 3,400 ●AN-S100 スピーカーシステム(2本1組) ¥ 36,600) ▶ 特価¥ 26,300 ● CZ-6VTI/BK カラーイメージ・ユニット 69,800) ▶特価¥52,000 ● JX-220X カラーイメージスキャナー ·(¥168,000)▶特価¥120,000 ● CZ-8NM2A マウス・ 6,800) ▶特価¥ 5,100 e CZ-6CSI SCSI変換ケーブル・ ¥ 12.000)▶特価¥ 8.900 ● CZ-8NTI マウストラックボール 9,800) ▶特価¥ 7,300 • CZ-6CTI CZ-6TU用テレビコントロールケーブル

※クレジットの回数は1回~60回、ボーナス併用などありますのでお電話でお問合せ下さい。

■本体セット:送料無料(注)本体セット以外の周辺機器(プリンター、モデム、HDD等)及びソフトの送料は、北海道・九州地区=1ケロ¥1500、■その他離島地区は、1ケロ¥2000となります。 ※上記料金には、消費税は含まれておりません。消費税が付加されますので、詳しくは、電話でお問合せ下さい。

ボーナス〈2回・4回・6回〉 払WOK!!手数科無触!! 术

(2回·4回·

6

払

61

K

0

店頭

新

25

5

30

%

ドッカーン!プレゼント!! あなたのオクトから素敵な贈物

X68000XVI

F15ストライクイーグル!

W as (定価¥10,800)

今、XVIをお買い上げいただいた 方は、プレゼントの①番か②番 のどちらかお選び下さい。プラ ス③番はもれなくプレゼント!!

> 銀河英雄伝説II デラックスセット

(定価¥12,600)



定価合計¥447,800▶超特価¥表示不能! ¥27,600 | 24 | ¥14,600 | 36 | ¥10,100 | 48 | ¥ 8,000

B • CZ-634C-TN+CZ-614D-TN

定価合計¥503,000▶超特価¥表示不能! ¥31,200 24 ¥16,600 36 ¥11,500 48 ¥ 9,000

■ CZ-644C-TN (定価¥518,000)

© • CZ-644C-TN+CZ-606D-TN 定価合計¥597,800▶超特価¥表示不能!

¥37,400 24 ¥19,800 36 ¥13,700 48 ¥19,800 D CZ-644C-TN+CZ-614D-TN

定価合計¥653,000▶超特価半表示不能! ¥40,900 24 ¥21,700 36 ¥15,000 48 ¥11.800

インテリジェントコントローラ ■CZ-8NJ2 (CYBER STICK) シューティングゲ 必須アイテム!! (定価¥23,800)

でく大人気

or ※どちらかお選び下さい』

(送魁・鴻書総込)

11

j

HERE PRINCE FROM

③ (MD-2HD(10枚) シリコンキーボードカバー

(送料¥500)

もれなく!!サービス!!

※クレジット表は、送料・消費税込!

ラストチャンス!! 〈BIGプレゼント付〉

(送料無料・税別)

X68000PROII (CZ-653C)

定価¥285 000 超特価¥138,000



★JOY CARD(連粒)×2個

■ CZ-653C (定価¥285,000)

A ● CZ-653C+CU-21HD 定価合計¥433,000 ▶ 超特価¥239,000

12 ¥22,100 24 ¥11,700 36 ¥ 8,100 48 ¥ 6,400 B • CZ-653C + CZ-606D

定価合計¥364,800▶總特備¥195,000 12 ¥ 18,100 24 ¥ 9,600 36 ¥ 6,600 48 ¥ 5,200

© ● CZ-653C + CZ-607D 定価合計¥384,800 ▶ 超特価¥209,000

12 ¥19,400 24 ¥10,300 36 ¥ 7,100 48 ¥ 5,600 D • CZ-653C + CZ-614D

定価合計¥420.000▶網塘偏¥229.000 12 ¥21,200 ²⁴ ¥11,200 ³⁶ ¥ 7,800 ⁴⁸ ¥ 6,100

X68000ソフト大セール実施中//(ゲームソプト25~30%OFF)

〈グラフィック〉●Z's STAFF PRO68K Ver.2.0 (シャフト)定価¥58.000 ·····特価¥36,500

〈レイアウト〉● Pressconductor PRO-68K 定価¥28,000 CZ-268BSD ······特価¥21,000

〈CGシール〉 CANVAS PRO-68K 定価¥29,800 CZ-249GS ······特価¥22,200

〈開発ツール〉● CコンパイラPRO-68K Ver.2.1 定価¥44.800 CZ-285LSD ·····特価¥32,500

〈C言語〉● C & Professional Pack

定価¥58,000 ·····特価¥39,600

〈ワープロ〉● Multiword Ver.1.1 定価¥32,000 CZ-225BSD特価¥23,000

〈統合表計算ソフト〉BUSINESS PRO-68K Popular 定価¥28,000 CZ-286BSD特価¥21,000

〈音楽〉● Music studio PRO-68K Ver. 2.0 定価¥28,800 CZ-261MS ······特価¥21,200

<OS>● OS-9 X68000 Ver.2.4 定価¥35.800 CZ-284SSD特価¥26,900

■IO-735X-B

定価¥96.800 大特価¥68,800

カラーイメージ ジェット 定価¥248,000

(送料¥1,000)

■C7-8PC5-BK

熱転写カラー漢字

大特価¥154,000

今月の推奨品(送料¥1,000)

■内蔵用ハードディスク 《Compact XVI(CZ-674C)用》 【KGU-HD80K】 Compact HD-80キット 定価¥168,000

健定特別価格半TEL下さい!

■5インチフロッピーディスクユニット

(X68000Compact(CZ-674C-H)用> [CZ-6FD5]

定価¥99.800 銀定特別価格¥TEL下さい!

名 商 品 |定。価|特 価 型 名| CZ-212BS ⟨BUSINESS PRO-68K⟩ (¥ 68,000) ¥ 48,000 CZ-213MS (MUSIC PROBRE) (¥ 18.800) ¥ 13.200 CZ-275MWD (SOUND SX-68K)) ¥TELTau CZ-215MS (Sampling PRO-68K) (¥ 17,800) ¥ 12,500 CZ-287SS (SX-WINDOW Ver.2.0> (¥ 12,800) ¥ 9,600 CZ-220BS (DATA PRO-68K) (¥ 58,000) ¥ 40,000 CZ-272CWD ⟨Communication SX-68K⟩ (¥ 19,800) ¥ 15,300 (¥ 9,900) ¥ 7,400 CZ-224LS (THE 福袋 V2.0) CZ-253BS ⟨CARD PRO-68K Ver.2.0⟩ (¥ 29,800) ¥ 20,800 CZ-258BS ⟨Tlepotion PRO-68K⟩ (¥ 22,800) ¥ 16,800 C7-24455 ⟨Homan 68K Ver.2.0⟩ (¥ 9,800) ¥ 7,500 ⟨MUSIC PRO-68K(MIDI)⟩ (¥ 28,800) ¥ 20,800 CZ-247MS CZ-240BS ⟨Stationery PRO-68K⟩ (¥ 14,800) **¥ 11,500**

|定価|特価 <Z's TRIPHY(デジタルクラフト)> (¥ 39,800) ¥ 27,000 〈テラッツオ(ハミングバード)〉 (¥ 19,400) ¥ 13,600 〈KAMIKAZE(サムシンググッド)〉 (¥ 68,000) ¥ 43,800 ⟨Final Ver. 3.2(x-xx½-)⟩ (¥ 38,000) ¥ 29,000 〈サイクロンEXPRESSa68〉(¥ 98,000) ¥ 69,000 ⟨Gツール(ザインソフト)⟩ (¥ 28,000) ¥ 18,600 (¥ 17,800) ¥ 13,000 〈たーみのる2(SPS)〉 (¥ 22,000) ¥ 17,300 (G68K Ver.2 PRO) (C-TRACE68 Ver.3.0) (¥ 98,000) ¥ 68,500 CZ-251BS〈ハイパーワード〉 (¥ 39,800) ¥ 29,400 CZ-260LS (XBAS to CHECKER PRO-68K) (¥ 9.800) ¥ 7,500 CZ-234LS (AI-68K) (¥188,000) ¥139,000 CZ-255GS ⟨CANVASFローグラフィックLIB⟩ (¥ 8,800) ¥ 6,600 CZ-256GS (CANVASF□-グラフィックVol.2) (¥ 8,800) ¥ 6,600

パソコンラック(送料無料)



A5段キャスター付 スライド式キーボード台 • 1150(H) × 640(W)

 $\times 600(D)$ 定価¥38,000

特価 ¥12,500



B4段キャスター付

●1250(H)×640(W) ×700(D)

定価¥29,800

特価 ¥8,800

店頭新作ゲームソフト25~30%OFF!!!ビジネスソフト25%より特価中

★通信販売お申込みのご案内★ 〒144 東京都大田区蒲田4-6-7 TEL:03-3730-6271

お申込みはお電話でお願いします。お客様の〈住所〉〈氏名〉〈電話番号〉及び〈商品名〉をお知らせ下さい。●入金確認後ただちに商品をご送付いたします。

CZ-243BS

銀行振込:お近くの銀行より(電信扱い)にて お振込み下さい。

⟨CYBER NOTE PRO-68K⟩ (¥ 19,800) ¥ 15,200

現金書留: 封筒の中に住所・氏名・商品名を ご記入の上当社までお送り下さい



専用お申込用紙をお送り致します。 ので、必要事項をご記入、ご捺印の上 こ返送下さい。手続きは簡単です

オクト ラクラク クレジット表 3.5 6 4.5 回 6.0 6.0 9.0 | 18 | 11.0 | 20 | 12.0 24 12.5 30 17.0 36 17.5 48 23.0 60 33.0

富士銀行 三菱銀行 久ヶ原 支店 蒲田支店 (1) No.1824 (1) No.0278691 株式会社 億人(オクト)

※掲載の価格は変動しますので、まずは、お電話にてご確認ください。

※上記料金には、消費税は含まれておりません。消費税が付加されますので、詳しくは電話でお問合せ下さい。 ※銀行振込、または、現金書留でご注文の際には、あらかじめ電話でご確認の上、お申し込み下さい。






その場で査定 即金でお支払い (郵送の方はこちらへ 指定の時間に車で ご自宅までうかがいま します// アプライド博多店 プライド 大橋店 4. アプライド久留米店











株

出張買耶

は福岡市

周辺のみ

絶賛発売中!

CD-ROM Drive

for

\$\\$68000 マルチメディアへの誘い

X68000 Pro SHOP

TEL 0286-22-9811 FAX 0286-25-3970

FirstClassTechnology制作のCD-ROM Device Driverを付属させ、ついにX68000用 CD-ROM Driveの登場です。本製品を使用す ることにより、MS-DOSやPC-9801シリー ズ、FM-TOWNS などで採用されている、 ISO9660規格のCDをHuman68K/SX-WIN-DOWで直接扱えるようになります。


また、将来の拡張にも柔軟に対応できる SCSIインターフェースによる接続を採用。 ディジーチェーンによって既存のSCSIハー ドディスクとの同時使用も可能です。

担当 登坂高明



9月発売

CD-ROM広辞苑 検索&閲覧 SX-WINDOW



富士通・NECより発売されてい る12cmCD-ROM広辞苑を検索/参 照し、X68000上で使用できるよう にする専用検索ソフトです。通常 の検索に加えて、文章中語検索、 条件検索などの強力な検索機能が 利用でき、広辞苑内に収録されて いる図版の表示、音声の再生も可 能です。SX-WINDOW上で動作す

るので、SX-WINDOWの特徴である疑似マルチタスク機能やカット&ペー スト等の機能が利用でき、エディタXなどで文章編集中に検索/参照するこ とが簡単にできます。また将来ワープロなどのSX-WINDOW対応ソフトが 発売された場合にも本ソフトの使用によって広辞苑の有効利用が可能にな ります。同時に複数起動ができるため、いくつかの情報を同時に参照しな がら作業を進めることも可能です。

標準価格 検索ソフトのみ ¥19.800-CD広辞苑セット ¥47,800-

※本アプリケーションの実行にはメインメモリ2Mバイト以上実装している必要があります。

ドライブ仕様

型番

使用ドライブ

KGU-XCD

東芝 XM-3301

平均アクセスタイム

325mSEC

インターフェース

SCSI 64KB

キャッシュメモリー オーデオ出力

RCA-Phono端子×2

ステレオヘッドホン端子

電源

専用ACアダプター

外形寸法

150×228×50 (電源部含まず)

※SCSIケーブル・ターミネーターは別売になります。

付属サポートソフト

ISO9660準拠デバイスドライバ MusicPlayer for SX-Window

Macintosh™用ファイルビューア for SX-Window

-KGU-XCD対応-

X68000 CD-ROM第一弾!「フリーウェア集」 Free Soft Ware Selection - CD68K 近日発売

標準価格¥118,000-

※MacintoshTMはAppleComputerの登録商標です

※特価セットは、通販のみです。

※表示価格に消費税は含まれておりません

低金利クレジット 通信販売送料 全国一律¥1,000 長期クレジット可能 株式会社 計測技研 マイコンショップBASIC

〒321 栃木県宇都宮市竹林町503-1 TEL 0286-22-9811 FAX 0286-25-3970

OS-9 Ver. 2.4 対応パッケージ

muchourare"

OS-9/X68000 **C&Professional Pack. V3.2**

C&プロフェッショナル・パッケージは、OS-9/×68000上で動作するマイクロウェア・〇コン パイラとユーティリティ・ソフトのパッケージ

◆マイクロウェア・Cコンパイラの特徴

他OSの、K&R準拠、ANSI準拠のアプリ ケーション、あるいはUNIX上のアプリケーシ ョンは、特に修正することなく容易に移植でき

このコンパイラはCPUのインストラクショ ンに最適化されており、生成されるオブジェクトが、最小、最速になるように複数レベルに渡 るオプティマイズを実行しています。

◆拡張機能

- 1. シンボリック・デバッグ
- 強力なエラー診断機能
- 高速なコンパイル・スピード
- 豊富なオプション
- 5. アセンブリ言語とのインタフェース OS-9/X68000用拡張ライブラリ

※ バージョンアップサービスを予定しており ますので、お早めにユーザ登録をお済ませ 下さい。

◆付属ユーティリティ・ソフト

●SrcDbg(ソース・レベル・デバッガ) SrcDbgは、C言語で書かれたプ

ログラムのテストやデバッグをソース・ レベルで行うユーティリティです。

● #MACS(マイクロマックス)

μMACSは、UNIX上で広く利用さ れているスクリーンエディタ "EMAC S"のOS-9版サブセットです。

◆パッケージ内容

マイクロウェア・ロコンパイラ 標準ライブラリ

OS-9/X68000専用ライブラリ

ヘッダ・ファイル

OS-9/X68000専用ヘッダ・ファイル リンカ

ユーザステート・シンボリック・デバッガ ソース・レベル・デバッガ

漢字フル・スクリーン・エディタ

◆付属マニュアル

Cコンパイラ・ユーザーズ・マニュアル アセンブラ・リンカ・デバッガ・ユーザーズ・マニュアル ソース・レベル・デバッガ・ユーザーズ・マニュアル μMACSユーザーズ・マニュアル OS-9/X68000専用ライブラリ・マニュアル1.2

3.572HD 572HD 2枚組 定価¥80.000

OS-9/X68000 テクニカル・デベロップメント・キット **Technical Development Kit V2.4**

OS-9/X68000テクニカル・デベロップメン ト・キットには、OS-9上でのプログラミングの ためのマニュアルとシステム・ステートでのデ バッグを可能とするデバッガが含まれています。

また、デバイス・ドライバ作成のために、**各種 サンプルソースコードが付属しています。

※サンプルソースコードに関してのお問い合わせはご 遠慮願います。

◆パッケージ内容

テクニカル

システムステート・デバッガ・ユーザーズ

ROMデバッガ・ユーザーズ

*各種サンプル・ソースコード

◆システムステート・デバッガ(SysDbg)

SysDbgは、OS-9システムの拡張など、I/O ドライバの開発を強力に支援するシンボリック・ステ ト・デバッガです

◆ROMデバッガ(RomBUG)

RomBUGは、OS-9とは独立したデバッガです。起動時に必要なコンソールやディスクなどのデ バイス・ドライバをデバッグすることができます。

3.572HD 572HD 定価 ¥38.000円

*会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

※製品の内容等は予告なく変更されることがあります。

OS-9/X68000はシャープ㈱から販売しています。

マイクロウェア・システムズ株式会社

〒101 東京都千代田区外神田2-17-3 代表(03)3257-9000 Fax(03)3257-9200



・ メー・アー・プロン環接(拡張機器全機種 プリンター他)・富士通・NEC常時取り扱い。 ★シャーブ・カンオポケコン全機種取り扱い。PACIFIC・YHP・キャノンも取り扱い。 ★学校、企業納入受け賜ります。送料別料金。★上配商品価格には、消費税は含まれておりません。

★特価表及び資料をご希望の方は、72円切手を同封の上お送りください。

通信販売のお問い合せ、御注文は

TEL.0426-45-3001(本店) FAX.0426-44-6002 ●営業時間/10:00~19:00●電話受付/9:00~22:00 迄可●定休日/水曜日 SHARP SUPER EXE SHOP

アイビット電子株式会社 〒192 東京都八王子市北野町560-5



上記の広告商品はすべて店頭販売もしております。

★送料はご注文の際にお問い合わせ下さい。 ★掲載の商品は、すべて新品、保証書付きです。

★掲載の商品は充分用意してありますが、ご注文の際 は、在庫の確認の上、現金書留または、銀行振込でお申し込み下さい。全商品クレジットでも扱っております。 ★お申し込みの際は必ず電話番号を明記して下さい。 ★商品、品切れの節はご容赦下さい。

北海道から沖縄まで

富士銀行八王子支店 (普)1752505

SHARP

コンピューター事業拡張につき プログラマー募集!

提供するのは、X68000の 才能をひき出す仕事です。

勤務地 大阪·東京·岡山

(男女不問・現地面接可)

■会社概要

設 立■昭和44年

資本金■1.500万円

従業員数■17名

平均年齡 ■ 26歳

■事業内容

パーソナルコンピュータ・AXによる自社ソフトパッケー ジの開発及びオーダーメイド販売サポート

X68000による画像作成業務

格■高卒以上30歳位迄の方

※C言語、アッセンブラーの出来る方歓迎。未経験者も歓迎。

与■経験・能力等与慮の上、当社規定により優 ※別途報奨金制度あり

遇■昇給年1回·賞与年2回 手当/業務·営業 ·皆勤 交通費全額支給

勤務時間 ■ 9:00~18:00

福利厚生 8種社会保険完備 退職金制度 財形貯 蓄制度 社内旅行有

経験の有無を問わず、X68000大好き人間 歓迎。経験者には、実 力を発揮する場を、未経験者には丁寧な指導をお約束します。

シャープ、XEROX等のシステム機器販売から、シャープ・コンピューターの システムプレゼンテーターとしてメーカーの期待を担う当社で活躍して下 さい。

株式会社ラインシステム

本社 〒553 大阪市福島区鷺洲3丁目1 TEL06-458-7313 担当 菊田 〒115 東京都北区浮間3-2-16 エスポワール403 TEL03-5994-2087 担当 鈴木

休日休暇■隔週休2日制(完全週休2日制6検討中)


有給·特別·夏期·年末年始休暇等

募■電話連絡の上、履歴書(写真貼付) を持参又は郵送して下さい。追って詳 細を連絡いたします。

※入社日相談に応じます。

※応募の秘密厳守いたします。

通■阪神、地下鉄野田駅下車 徒歩7分 莎





ツールボックス

UNIXからDOSへ―X68000の移植を通して

吉野智興 村上敬一郎 共著

B5変型判/240ページ 定価2,200円(税込)

g++、gcc、Nemacsを、X68000に移植するその 経緯とノウハウを紹介。68000系のマシンだけで なく、8086系のマシンへの移植も可能です。プロ グラムをUNIXからDOSへ移植しようとしている方 に贈る一冊!

お近くの書店でお求め下さい

SOFT ソフトバンク出版事業部 BANK V70アクセラレータがどうして速いのか その秘密をこっそり教えて上げましょう。

それは賢い小人さんがたくさん住んでいるからなのです。

この小人さん達はお絵描きが大好きです。

グラフィック演算はまかせなさい!


レイトレーシングだってあっという間にほらっできあがり。


V70とX68000との面倒なやりとりもみーんなやってくれるので

材料さえ渡しておけばあら簡単!


靴屋のおじいさんのように「眠っている間に」ではなく、

あなたが「お茶を飲んでいる間に」出来上がつているというわけです。 あなたになら小人さん達の頑張っている姿が見えるかも知れませんね。





TK-X68K



※製作:ボード……有限会社アクセス ソフトウェア ……株式会社ハドソン

VDTK-X68Kの仕様

- ●V70 CPU(µPD70632)
- 20MHz 32ビットマイクロプロセッサ
- ●V70AFPP(µPD72691)
- フローティング・ポイント・プロセッサ
- ●メインメモリ(DRAM)2Mバイト 同一ページ内のアクセスはNo Wait
- ●共有メモリ(SRAM)128Kバイト
- X68000との通信用
- ●併行動作 X68000とV70は、併行に動作 することが可能。
- データの受け渡し処理のために双方向ハ ンドシェークI/Oポートを搭載。

同梱ソフトウェア

- ●アセンブラ
- ・リンカ
- ●ソースコードデバッガ
- ●システムモニタ
- ●フロートエミュレータ

●コマンドシェル オプションソフトウェア

●Cコンパイラ (VDTK-C-X68K)

●ボードパッケージ VDTK-X68K · · · · · ¥248,000

●オプションソフト (Cコンパイラ)

VDTK-C-X68K¥68,000

(XVI対応)

購入方法

上記商品は当面の間、通信販売のみとさせて頂きます。 購入ご希望の方は、住所、(社名、所属)氏名、電話番号をお 知らせ下さい。注文書をお送りいたします。

●社員募集のお知らせ:アクセスでは技術者を募集しております。担当(田村)までご連絡下さい。

〒101 東京都千代田区神田神保町1-64 神保町協和ビル7F **203 (3233) 0200代** FAX.03 (3291) 7019

パソコン/ワープロ通信ネットワークサービス &PHOTUNE


タイムトラベルシリーズ

《もし、この時代にパソコン通信があったなら》

永遠なもの、それは少年の冒険心。

トム・ソーヤ

蒸気の外輪船が浮かぶ川のある小さな町、セント・ピー ターズバーグ。ここで、われらがトム・ソーヤは活躍しま す。聖書の暗記は大の苦手。優等生の弟シッドに、いたず らをいいつけられて、ポーリーおばさんにしかられます。 でも、このいたずらが、トム・ソーヤの元気のもと。大の 仲良し、浮浪児のハックル・ベリーフィンと、家出をして 海賊ごっこ、宝探しに殺人事件の証言と、ひらめきと行動 力で次々に事件を解決し、いたずら小僧から町の英雄へと 成長していきます。もちろんガールフレンドのベッキーと 洞窟をさまよう大冒険も。永遠の少年の理想像。それがト ム・ソーヤかもしれません。



もし、この時代にパソコン通信があったなら。

さて、もしこの時代にパソコン通信があったなら。 人口100人前後のセント・ピーターズバーグでも、あれ だけの大冒険をしでかしたトムのこと。人口何万人と いうパソコン通信の世界では、もっと画期的で胸のす くような大冒険をしでかしていたにちがいありません。 悪者たちのたくらみを先取りして、解決した手腕は、 全世界規模のひろがりと、トムの時代では考えられな かったようなスピードで発揮されていたはずです。で も、トムの大好きだった、ほほえましい「いたずら」 も、うんと増えてしまったかもしれませんけどね。

パソコン通信なら、こんな楽しさ。

パソコン通信では、あらゆるテーマの情報が、デー タベースとして、世間話として飛びかっています。冒 険心と行動力さえあれば、ネットワークは無限の「遊 び場」。少年のようなワクワクした気持ちをとりもどし てくれる、それがパソコン通信なのかもしれません。



買ったその日から 2週間無料で

J&P HOTLINEへのご入会はスタータキットで。 お求めは、下記のお店でどうぞ。または現金書留にて、 ¥3,000+¥90 (消費税3%) =¥3,090を、事務局まで お送り下さい。すぐにスタータキットをお送りします。

お問い合わせは一

〒556 大阪市浪速区日本橋西1-6-5 上新電機株式会社 J&P HOTLINE事務局宛 TEL(06) 632-2512

スタータキットのお求めはJRP各店でどうぞ。


東京都渋谷区道玄坂2-28-45(03)3496-4141 東京都町田市森野1-39-16☎(0427)23-1313 EE 店 八王子店 東京都八王子市旭町1-1八王子そごう7F☆(0426)26-4141 東京都立川市幸町4-39-15(0425)36-4141 川店 東京都三鷹市野崎1-20-17本(0422)31-6251 鷹 店 店 横浜市西区北幸2-9-5横浜HSビル1F☎(045)313-6711 浜 静 岡 県 焼 津 市 越 後 島 385☎(054)626-3311 焼津インター店 市 掛 尾 町 300☎(0764)22-5033 店 Ш 金 沢 市 入 江 2 - 63☎(0762)91-1130 店 地 2 -店 市 35 (0762) 47-2524 名古屋市中区大須4-2-48章(052)262-1141 店 大阪市浪速区日本橋5-6-7☎(06) 634-1211

コスモランド U. S. LAND ビジネスランド 高 槻 店 くずは店 千里中央店 摂津富田店 寝屋川店 枚方バイハス店 藤井寺店 岸和田店

メディアランド 大阪市浪速区日本橋5-8-26☎(06) 634-1511 大阪市浪速区難波中2-1-17 (06) 634-3111 大阪市浪速区日本橋4-9-15☎(06) 634-1411 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビルB2☎(06) 348-1881 高 槻 市 高 槻 町 11 - 16 (0726) 85-1212 枚 方 市 楠 葉 花 園 町 15 - 2☎(0720)56-8181 豊中市新千里東町1-3 SENCHU PAL 2番街4F☎(06) 834-4141 高 槻 市 大 畑 町 24 - 10 (0726) 93-7521 寝屋川市緑町4-20☎(0720)34-1166 枚 方 市 田 口 3 - 41 -75 (0720) 48-1211 藤井寺市岡2-1-33☎(0729)38-2111 岸和田市土生町 2451 - 3☎(0724)37-1021 さんのみや1ばん館 西宮店 伊 丹 店 姫 路 店 京都寺町店 京都近鉄店 和歌山店 和歌山南店 学園前店 奈良1ばん館 新大宮店 郡山インター店

神戸市中央区八幅通3-2-16☎(078)231-2111 西宮市河原町5-11☎(0798)71-1171 伊丹市昆陽池1-63本(0727)77-5101 姫路市東延末1-1住友生命姫路南ビル1F☎(0792)22-1221 京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵比須之町549☎(075)341-4411 京都市下京区鳥丸通七条下ル東塩小路町702☎(075)341-5769 和歌山市元寺町4-4本(0734)28-1441 和歌 中島 368 全(0734) 25-1414 Ш 市 奈良市学園北1-8-10☎(0742)49-1411 奈良市三条町 478 - 1☎(0742)27-1111 奈 良 市 法 華 寺 町 83 - 5 (0742) 35-2611 大和郡山市横田 693 - 1☎(07435)9-2221 熊本市手取本町4-12☎(096)359-7800

SHARF





いわゆる実用性を重視したビジネスパソコンとは

創造力で一線を画しています。

何に使うのか、何がしたいのか、

パソコン選びのポイントは目的にあったマシンを探すこと。

普通のパソコンに合わせるのでは

あなたのせっかくの創造力も発揮されません。

X68000は、使う人のクリエイティブマインドを咲かせる

"感性"専用パソコンです。

2HD3.5インチFDDタイプ CZ-674C-H(グレー) 標準価格298,000円(税別) 14型カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm) CZ-608D-H(グレー) 標準価格94,800円(税別)

●5.25 ~ チ増設用フロッピーディスクドライブ CZ-6FD5 標準価格99.800円・税別(接続ケーブル同梱) ●ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブル CZ-6CR1 標準価格4.500円・税別 ●ディスプレイテレビ/CZ-6TU用テレビコントロールケーブル CZ-6CT1 標準価格5.500円・税別

SCSI変換ケーブル CZ-6CS1 標準価格12,000円・税別



カラー液晶ディスプレイとの 組み合わせ例

10.4型TFTカラー液品ディスプレイ LC-10C1-H(グレー)標準価格598,000円(税別) 接続ケーブル AN-1515X 標準価格 4,200円(税別)

SX-WINDOW上のアプリケーション利用に 限定されます。

●お問い合わせは…

場か一系株式会社 電子機器事業本部システム機器営業部〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号☎(06)621-1221(大代表) 電子機器事業本部AVCシステム事業推進室〒162東京都新宿区市谷八幡町8番地☎(03)3260-1161(大代表)

